



Swyxt! Benutzerdokumentation

Stand: März 2020

Rechtliche Hinweise

© 2020 Swyx Solutions GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Marken: Swyx, SwyxIt! und SwyxON sind eingetragene Marken der Swyx Solutions GmbH.

Alle anderen Marken, Produktnamen, Unternehmensnamen, Handelsmarken und Servicemarken sind Eigentum der entsprechenden Rechtsinhaber.

Die Inhalte dieser Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt. Die Veröffentlichung im World Wide Web oder in sonstigen Diensten des Internets bedeutet noch keine Einverständniserklärung für eine anderweitige Nutzung durch Dritte. Jede vom deutschen Urheberrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Swyx Solutions GmbH.

Die Informationen in dieser Dokumentation wurden sorgfältig auf ihre Korrektheit überprüft, können aufgrund ständiger Aktualisierung und Änderungen jedoch Fehler enthalten.

Swyx Solutions GmbH übernimmt keine Verantwortung für Druck- und Schreibfehler.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt Swyx Solutions GmbH keine Haftung für die Inhalte externer Links und macht sich diese nicht zu eigen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Swyx Solutions GmbH

Emil-Figge-Str. 86

D-44227 Dortmund

office@swyx.com

www.swyx.com

Neue Funktionen

In diesem Abschnitt erhalten Sie eine Übersicht darüber, welche neuen Möglichkeiten Ihnen SwyxWare bietet.

SwyxIt! 12.10

| Funktion | Erläuterung |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Swyx Messenger | Ab Version 12.10 steht Ihnen eine neue, umfangreiche Instant Messaging-Funktion in SwyxIt! zur Verfügung. Sie können sich via Textnachrichten mit Ihren Kontakten in Einzel- und Gruppen-Chats unterhalten. Siehe 11 Swyx Messenger , Seite 140. Beachten Sie, dass standardmäßig SwyxIt! Messenger als Instant Messaging-Dienst konfiguriert ist. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Administrator. |

SwyxIt! 12

| Funktion | Erläuterung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neue SwyxIt! Skins | 21 neue Skins für verschiedene Benutzerszenarien mit unterschiedlichen Bildschirmauflösungen, Größen, mit oder ohne Visual Groups und Visual Contacts. Siehe 20 Benutzung von Skins , Seite 227. |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|----------------------------------------|----|
| Neue Funktionen | 3 |
| Einleitung | 11 |
| Was ist gemeint mit ... ? | 13 |
| 1.1 Teilnehmer | 13 |
| 1.2 Gruppe..... | 13 |
| 1.3 Rufsignalisierung | 13 |
| 1.4 Statussignalisierung | 13 |
| 1.5 Rufnummer (Telefonnummer) | 14 |
| 1.6 Rufberechtigungen..... | 14 |
| 1.7 Leitung..... | 14 |
| 1.8 Trunk und Trunk-Gruppe..... | 14 |
| 1.9 Benutzer..... | 15 |
| 1.10 Aktive Verbindung..... | 15 |
| 1.11 Gehaltene Verbindung..... | 15 |
| 1.12 Anklopfen..... | 15 |
| 1.13 Konferenz..... | 16 |
| 1.14 Makeln..... | 16 |
| 1.15 Akustische Signale..... | 16 |
| 1.16 Skin..... | 16 |
| 1.17 Call Routing..... | 17 |
| 1.18 Voicemail..... | 17 |
| 1.19 Fernabfrage..... | 17 |
| 1.20 CTI..... | 17 |
| 1.21 Rückruf..... | 18 |
| 1.22 Nachbearbeitungszeit..... | 18 |
| 1.23 Direktansprache..... | 18 |
| Wie funktioniert SwyxIt! | 19 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 SwyxWare - Zusammenspiel der Komponenten..... | 19 |
| 2.2 Skalierbarer Funktionsumfang durch Zusatzmodule (Optionspakete)..... | 20 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Anmelden und Abmelden | 22 |
| 3.1 Anmeldung an SwyxServer mit den Windows-Benutzerdaten | 22 |
| 3.2 Anmeldung an SwyxServer mit Benutzernamen und Kennwort..... | 23 |
| 3.2.1 Kennwort ändern..... | 23 |
| 3.2.2 Komplexes Kennwort | 24 |
| 3.2.3 Begrenzte Anzahl von Anmeldeversuchen | 25 |
| 3.3 Benutzer wechseln..... | 26 |
| 3.4 Meldungsprotokoll | 26 |
| 3.5 Benutzerrechte..... | 26 |
| 3.6 Aufruf aus der Befehlszeile | 28 |

| | |
|------------------------------------------|----|
| Benutzeroberfläche | 29 |
| 4.1 Leitungsbereich..... | 29 |
| 4.2 Funktionsleiste..... | 30 |
| 4.3 Audiobereich | 30 |
| 4.4 Weitere Anrufoptionen..... | 31 |
| 4.5 Registerkarten mit Namenstasten..... | 31 |
| 4.6 SwyxIt! Menü..... | 33 |
| 4.6.1 Allgemeines Kontextmenü | 33 |
| 4.6.2 Menü Datei | 33 |
| 4.6.3 Menü Bearbeiten..... | 34 |
| 4.6.4 Menü Leitungen..... | 35 |
| 4.6.5 Menü Funktionen..... | 35 |
| 4.6.6 Menü Listen | 37 |
| 4.6.7 Menü Einstellungen..... | 38 |
| 4.6.8 Menü Hilfe..... | 39 |

| | |
|--------------------------------------------------------|----|
| Telefonieren mit SwyxIt! - Erste Schritte | 41 |
| 5.1 SwyxIt! starten..... | 41 |
| 5.2 Wie rufe ich einen Teilnehmer an?..... | 41 |

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 5.3 | Wie nehme ich ein Telefongespräch an?..... | 42 | Umleitungen | 71 | |
| 5.4 | Wie beende ich ein Gespräch? | 42 | 8.1 | Sofortige Umleitung | 71 |
| 5.5 | Wie leite ich eine Rückfrage ein?..... | 43 | 8.1.1 | Umleitungstasten..... | 71 |
| 5.6 | Wie wechsle ich zwischen mehreren Teilnehmern?..... | 43 | 8.1.2 | Standard-Umleitung und vorübergehende Umleitung..... | 72 |
| 5.7 | Wie verbinde ich zwei Teilnehmer miteinander? | 44 | 8.1.3 | Sofortige Umleitung von einem anderen Endgerät aus ändern | 73 |
| 5.8 | Wie übergebe ich ein Gespräch ohne Rückfrage? | 44 | 8.2 | Verzögerte Umleitung | 74 |
| 5.9 | Wie leite ich einen Anruf direkt weiter?..... | 45 | 8.3 | Umleiten bei Besetzt..... | 75 |
| 5.10 | Wie nutze ich Erweiterte Statusinformationen (Rich Presence)?..... | 45 | 8.4 | Mobile Erweiterungen..... | 76 |
| Leitungen | | 48 | 8.4.1 | Parallele Rufsignalisierung | 76 |
| 6.1 | Telefoniefunktionen | 48 | 8.4.2 | Swyxt! Mobile und MobileExtensionManager..... | 77 |
| 6.1.1 | Anrufen..... | 48 | Voicemail und Fernabfrage | 79 | |
| 6.1.2 | Annehmen oder Ablehnen eines Gespräches | 48 | 9.1 | Voicemails aufzeichnen, abhören und bearbeiten | 79 |
| 6.1.3 | Halten | 49 | 9.1.1 | Voicemails abhören..... | 79 |
| 6.1.4 | Wechseln zwischen Leitungen | 49 | 9.1.1.1 | Voicemail-Optionen in Ihrem E-Mail-Programm | 80 |
| 6.1.5 | Verbinden | 50 | 9.1.1.2 | Kontextmenü zur Schaltfläche „Voicemail“ | 80 |
| 6.1.5.1 | Kontextmenü zur Taste „Verbinden“ | 50 | 9.1.1.3 | Voicemail-Schaltfläche konfigurieren..... | 80 |
| 6.1.6 | Verbinden ohne Rückfrage (Blind Call Transfer) | 51 | 9.1.2 | Aufgezeichnete Nachricht bearbeiten | 81 |
| 6.1.7 | Sperren von Leitungen (Nachbearbeitungszeit) | 51 | 9.2 | Der Ansagen-Assistent..... | 81 |
| 6.1.8 | Verwendung einer bestimmten Leitung (Signalisierung der jeweiligen Rufnummer)..... | 52 | 9.3 | Konfiguration der Standardvoicemail | 82 |
| 6.1.8.1 | Auswahl einer bestimmten Leitung für einen Ruf | 52 | 9.4 | Fernabfrage | 84 |
| 6.1.8.2 | Definition einer Standardleitung für ausgehende Rufe | 53 | 9.4.1 | Sofortige Umleitung per Fernabfrage ändern | 87 |
| 6.2 | Funktionen der Leitungstaste..... | 53 | Swyxt! - Funktionen im Detail | 89 | |
| 6.2.1 | Leitungszustand..... | 54 | 10.1 | Übersicht über die Funktionen von Swyxt! | 89 |
| 6.2.1.1 | Kontextmenü zur Leitungstaste..... | 55 | 10.2 | Lautsprecher und Mikrofon | 92 |
| 6.2.2 | Leitungstaste konfigurieren | 61 | 10.2.1 | Lautstärke regulieren | 92 |
| Das Telefonbuch | | 64 | 10.2.2 | Mikrofon ausschalten | 93 |
| 7.1 | Verwenden des Telefonbuches | 64 | 10.3 | Audio-Modi..... | 93 |
| 7.2 | Importieren/Exportieren von Telefonbucheinträgen..... | 67 | 10.3.1 | Anrufe in verschiedenen Audio-Modi durchführen..... | 95 |
| 7.3 | Besonderheiten beim Ändern des Globalen Telefonbuchs | 69 | 10.4 | Zweit'anruf unterbinden..... | 95 |
| 7.4 | Globale Kurzwahlen | 70 | 10.5 | Rufnummer unterdrücken | 95 |
| | | | 10.6 | Suchfunktion im Eingabefeld | 96 |

| | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| 10.7 | Rufjournal | 96 | 10.15 | Mitschneiden | 124 |
| 10.7.1 | Informationen zu den Rufen | 97 | 10.15.1 | Mitschneiden von Gesprächen | 124 |
| 10.7.1.1 | Status der Anrufe | 98 | 10.15.1.1 | Kontextmenü zur Taste „Mitschneiden“ | 125 |
| 10.7.2 | Funktionen im Rufjournal | 98 | 10.15.2 | Anhören und Bearbeiten von mitgeschnittenen Gesprächen | 125 |
| 10.7.3 | Alle Rufe | 99 | 10.15.3 | Wiedergeben und Exportieren mitgeschnittener Gespräche | 125 |
| 10.7.4 | Anrufliste | 100 | 10.15.4 | Einspielen eines Mitschnitts in ein Gespräch | 126 |
| 10.7.5 | Wahlwiederholungsliste | 100 | 10.15.5 | Mitschneiden konfigurieren | 126 |
| 10.7.6 | Entgangene Anrufe | 101 | 10.16 | Projektkennziffer | 127 |
| 10.7.7 | Eigene Rückrufwünsche | 102 | 10.17 | Rückruf | 128 |
| 10.7.8 | Mitgeschnittene Gespräche | 102 | 10.17.1 | Rückruf bei Besetzt | 128 |
| 10.7.9 | Rufjournal konfigurieren | 103 | 10.17.2 | Rückruf bei nicht angenommenem Ruf | 129 |
| 10.8 | Wahlwiederholung | 104 | 10.18 | Rufprotokoll | 131 |
| 10.8.1 | Kontextmenü zur Wahlwiederholungstaste | 105 | 10.19 | Direktansprache | 131 |
| 10.8.2 | Automatische Wahlwiederholung | 106 | 10.20 | Wählen aus jeder Anwendung heraus | 132 |
| 10.8.3 | Wahlwiederholung konfigurieren | 107 | 10.21 | Konferenz | 133 |
| 10.9 | Namenstaste und Statussignalisierung | 108 | 10.21.1 | Konferenzen starten | 133 |
| 10.9.1 | Kontextmenü zur Namenstaste | 108 | 10.21.2 | Rückfragen und Hinzufügen | 133 |
| 10.9.2 | Namenstasten konfigurieren | 111 | 10.21.3 | Konferenz verlassen oder beenden | 134 |
| 10.9.3 | Statussignalisierung | 115 | 10.21.4 | Konferenzräume | 135 |
| 10.9.4 | Verschieben/Kopieren von Namenstasten | 116 | 10.21.5 | Stumme Konferenzteilnahme | 136 |
| 10.10 | Verwendung von DTMF-Signalen als Nachwahlziffern | 117 | 10.22 | Rufaufschaltung | 136 |
| 10.11 | Verknüpfungstasten - Anwendung oder Internet-Adresse über SwyxIt! aufrufen | 117 | 10.22.1 | Mehrere Rufaufschaltungen | 137 |
| 10.12 | Namens- und Verknüpfungstasten exportieren und importieren | 119 | 10.22.2 | Konfiguration einer Namenstaste für die Rufaufschaltung | 137 |
| 10.13 | Rufsignalisierung und Übernahme | 120 | 10.23 | Video | 137 |
| 10.13.1 | Konfiguration der Rufsignalisierung | 120 | 10.23.1 | Videofunktionalität | 138 |
| 10.14 | Collaboration per Mausclick | 121 | 10.23.2 | Videoanruf starten | 138 |
| 10.14.1 | Voraussetzungen | 121 | 10.23.3 | Videoanruf auf Halten legen | 139 |
| 10.14.2 | Collaboration starten | 121 | Swyx Messenger | | 140 |
| 10.14.3 | Besonderheiten bei der Collaboration mit TeamViewer | 122 | 11.1 | Sofortnachrichten aus SwyxIt! senden | 140 |
| 10.14.4 | Standardanwendung für Collaboration festlegen | 122 | 11.2 | Optionen im Swyx Messenger | 140 |
| 10.14.5 | Collaboration mit SwyxIt! Meeting | 123 | 11.3 | Einzel-Chat im Swyx Messenger starten | 141 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11.4 | Gruppen-Chat im Swyx Messenger starten..... | 142 | 15.4 | Anmelden..... | 174 |
| SwyxIt! Messenger | | 144 | 15.5 | Kennwort ändern..... | 176 |
| 12.1 | Senden von Sofortnachrichten | 144 | 15.6 | Anrufe starten und beenden | 177 |
| 12.2 | Optionen im SwyxIt! Messenger..... | 145 | 15.7 | Anrufe annehmen..... | 178 |
| SwyxIt! einstellen | | 147 | 15.8 | Audio-Einstellungen ändern | 178 |
| 13.1 | Benutzerprofil | 147 | 15.9 | Anrufe verwalten | 180 |
| 13.1.1 | Allgemein..... | 147 | 15.10 | Konferenzen starten und beenden bzw. verlassen | 182 |
| 13.1.2 | Listen | 149 | 15.11 | Liste der letzten Anrufe anzeigen..... | 183 |
| 13.1.3 | Mitschneiden | 149 | 15.12 | Voicemails abhören | 184 |
| 13.1.4 | Namenstasten | 150 | 15.13 | Anrufe umleiten | 185 |
| 13.1.5 | Verknüpfungstasten..... | 150 | 15.14 | Call Routing Manager und Grafischer Skript Editor starten | 189 |
| 13.1.6 | Leitungstasten | 151 | 15.15 | Rufnummer unterdrücken | 190 |
| 13.1.7 | Skin | 152 | 15.16 | Telefone steuern vom PC aus mit SwyxCTI und SwyxCTI+ | 190 |
| 13.1.8 | Ruftöne..... | 152 | 15.17 | Wählen aus anderen Anwendungen | 193 |
| 13.1.8.1 | Rufnummernabhängiges Klingeln..... | 153 | 15.18 | Wechseln zu SwyxIt! | 193 |
| 13.1.8.2 | Zweitiranruf-Signalisierung nur über die Oberfläche | 154 | 15.19 | Deinstallieren..... | 193 |
| 13.1.8.3 | Stilles „Klingeln“ | 154 | Microsoft Outlook - Telefonieren mit SwyxIt! | | 195 |
| 13.1.9 | Tastatur..... | 155 | 16.1 | Rufnummernformate in Outlook | 195 |
| 13.1.10 | SwyxPhone | 156 | 16.2 | SwyxIt! und Microsoft Outlook | 195 |
| 13.1.11 | Endgeräte..... | 159 | 16.2.1 | Konfiguration | 196 |
| 13.1.12 | Verschlüsselung..... | 160 | 16.2.2 | Teilnehmer direkt aus den Outlook-Kontakten anrufen | 199 |
| 13.2 | SwyxIt! - Lokale Konfiguration..... | 160 | 16.2.3 | Anruf aus einer E-Mail heraus starten | 200 |
| SwyxIt! Statussignalisierung bei Microsoft Office-Kontakten | | 169 | 16.2.4 | Anruf aus einem Kalender-Eintrag heraus starten | 200 |
| 14.1 | Installation des Office Communication AddIn..... | 169 | 16.2.5 | Outlook-Kontakte bei eingehenden Rufen verwenden..... | 201 |
| 14.2 | Funktionen des Office Communication AddIn | 169 | 16.2.6 | Anzeigen und Erstellen von Outlook-Kontakten während eines Gesprächs..... | 201 |
| Swyx Connector for Skype for Business | | 172 | 16.2.7 | Anzeigen und Erstellen von Outlook-Kontakten aus Listen..... | 202 |
| 15.1 | Übersicht der Funktionen | 172 | 16.2.8 | Erstellen und Anzeigen von Outlook-Journaleinträgen | 202 |
| 15.2 | Benutzeroberfläche..... | 172 | 16.2.9 | Erstellen eines Journaleintrags während eines Gespräches..... | 203 |
| 15.3 | Installieren | 173 | 16.2.10 | Outlook-Kalender auf Namenstaste..... | 203 |
| | | | 16.2.11 | Erstellen einer Terminanfrage über eine Namenstaste | 204 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16.2.12 Erstellen einer Aufgabenanfrage über eine Namenstaste | 204 | 18.4 | Nach Kontakten suchen | 216 |
| 16.2.13 Auflösung des Outlook-Kontaktes auf der Namenstaste | 204 | 18.5 | Anzeige der Kontakte parallel zum Anruf | 217 |
| 16.2.14 Swyx Voicemail Player | 205 | 18.5.1 | Mehrere Anrufe | 217 |
| 16.3 | Namensauflösung aus Outlook-Kontakten | Steuerung von Telefonen vom PC aus mit SwyxCTI und SwyxCTI+219 | | |
| Lotus/IBM/HCL Notes - Telefonieren mit SwyxIt! | 207 | 19.1 | SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype steuert ein SwyxPhone oder zertifiziertes SIP-Telefon | 219 |
| 17.1 | Swyx Optionspaket für Lotus/IBM/HCL Notes - Installation | 19.2 | CTI SwyxIt! auf einem Terminalserver steuert ein lokales SwyxIt! | 221 |
| 17.2 | Konfiguration | 19.3 | SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype steuert ein Drittanbieter-Telefon | 222 |
| 17.2.1 | Rufnummernformate | 19.4 | SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype steuert ein externes Telefon | 223 |
| 17.3 | Wählen aus Lotus/IBM/HCL Notes | 19.5 | Konfiguration der Ruftöne in CTI SwyxIt! | 224 |
| 17.4 | Namensauflösung bei eingehendem Ruf | 19.6 | Beenden des CTI Modus | 225 |
| 17.5 | Anzeigen eines Lotus/IBM/HCL Notes-Kontaktes bei eingehendem Ruf | 19.7 | Änderungen des CTI+ Modus bei externen Telefonen nach dem Abmelden, Beenden und Neustarten von SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype | 225 |
| 17.6 | Anzeigen und Erstellen von Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakten während eines Gespräches | Benutzung von Skins | | |
| 17.7 | Anzeigen und Erstellen von Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakten aus Listen | 20.1 | Skin laden | 227 |
| 17.8 | Namenstasten | 20.2 | Skin bearbeiten | 228 |
| 17.8.1 | Kalender auf der Namenstaste | 20.2.1 | Neu (Menübefehl) | 229 |
| 17.8.2 | Erstellen einer Terminanfrage über eine Namenstaste | 20.2.2 | Markieren von einem oder mehreren Objekten | 230 |
| 17.8.3 | Erstellen einer Aufgabenanfrage über eine Namenstaste | 20.2.3 | Kopieren (Menübefehl) | 230 |
| 17.8.4 | Auflösung des Lotus/IBM/HCL Notes-Kontaktes auf der Namenstaste . | 20.2.4 | Kopieren von mehreren Elementen | 231 |
| 17.9 | Swyx Optionspaket für Lotus/IBM/HCL Notes - Deinstallation | 20.2.5 | Einfügen (Menübefehl) | 231 |
| VisualContacts und DATEV | 213 | 20.2.6 | Entfernen (Menübefehl) | 231 |
| 18.1 | Voraussetzungen zur Nutzung von Swyx VisualContacts und Swyx VisualGroups | 20.2.7 | Format kopieren (Menübefehl) | 232 |
| 18.2 | Installation und Einrichtung von Swyx VisualContacts, und Swyx VisualGroups | 20.2.8 | Format einfügen (Menübefehl) | 232 |
| 18.2.1 | Voraussetzungen | 20.2.9 | Objekt in den Vordergrund (Menübefehl) | 232 |
| 18.2.1.1 | LDAP-Server-Parameter festlegen | 20.2.10 | Objekt eine Position nach vorne (Menübefehl) | 232 |
| 18.3 | Wie benutze ich Swyx VisualContacts | 20.2.11 | Objekt in den Hintergrund (Menübefehl) | 232 |
| 18.3.1 | Benutzeroberfläche | 20.2.12 | Objekt eine Position nach hinten (Menübefehl) | 233 |
| | | 20.2.13 | Alle Texte zurücksetzen (Menübefehl) | 233 |

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 20.2.14 | Skin laden... (Menübefehl) | 233 | 21.3.5 | Deinstallation | 265 |
| 20.2.15 | Skin editieren (Menübefehl) | 233 | 21.4 | Swyxt! Installation außerhalb des Firmennetzwerks | 265 |
| 20.2.16 | Skin speichern... (Menübefehl) | 233 | 21.5 | Trace-Dateien zur Fehlerbehebung | 265 |
| 20.2.17 | Hilfethemen (Menübefehl) | 233 | | Telefonieren aus Drittanwendungen | 267 |
| 20.2.18 | Info über Swyxt! (Menübefehl) | 234 | A.1 | Installation der TAPI 2.x | 267 |
| 20.2.19 | Beenden (Menübefehl) | 234 | A.2 | Drittanwendungen für Swyxt! konfigurieren am Beispiel der Microsoft Wählhilfe 1.0 | 267 |
| 20.2.20 | Hintergrundbilder bearbeiten | 234 | | Übersicht: Drag & Drop | 269 |
| 20.2.21 | Das Kopieren zwischen Skins | 235 | | Taskleiste und Windows-Infobereich | 271 |
| 20.2.22 | Objekt verschieben | 235 | C.1 | Symbole in der Taskleiste | 271 |
| 20.2.23 | Tasten bearbeiten (Aktionsflächen) | 235 | C.1.1 | Statussignalisierung im Vorschauenfenster | 271 |
| 20.2.24 | Informationsflächen (Display-Elemente) bearbeiten | 241 | C.1.2 | Sprungliste | 272 |
| 20.2.25 | Schieberegler bearbeiten | 246 | C.1.3 | Anrufinformationen in der Swyxt! Sprungliste | 273 |
| 20.2.26 | Registerkarten (Seiten) | 250 | C.1.3.1 | Anrufe aus der Sprungliste starten | 273 |
| 20.2.26.1 | Beschriftung der Registerkarte (Tab) ändern | 252 | C.1.3.2 | Einträge an die Sprungliste anheften oder von der Sprungliste lösen | 273 |
| 20.2.27 | Swyxt! Web Extension | 252 | C.1.3.3 | Einträge aus der Sprungliste entfernen | 273 |
| 20.2.27.1 | Swyxt! Web Extension erstellen | 252 | C.1.3.4 | Anzahl der Einträge festlegen | 274 |
| 20.2.27.2 | Swyxt! Web Extension konfigurieren | 253 | C.2 | Symbole im Windows-Infobereich | 274 |
| 20.2.27.3 | Ereignisse | 255 | | Swyxt! Handsets | 276 |
| 20.2.27.4 | Anwendungsbeispiele für Variablen | 256 | D.1 | Standardverhalten von Swyxt! Handsets | 277 |
| 20.3 | Skin speichern | 256 | D.2 | Swyxt! Handset-Funktionen im Detail | 277 |
| | Swyxt! installieren und deinstallieren | 258 | D.2.1 | Signalisierung der oberen LED am Swyxt! Handset P280 | 277 |
| 21.1 | Voraussetzungen | 258 | D.2.2 | Signalisierung der LED am Swyxt! Handset P300 | 277 |
| 21.2 | Vorbereitungen für die Installation | 259 | D.2.3 | Headset-Taste (nur Swyxt! Handset P280) | 278 |
| 21.2.1 | Swyxt! Handset installieren | 259 | D.2.4 | Plus-/Minus-Taste | 279 |
| 21.2.2 | Swyxt! Headset installieren | 259 | D.2.5 | „Stumm“-Taste | 280 |
| 21.2.3 | Swyxt! Handset / Swyxt! Headset ohne zusätzliche Lautsprecher betreiben | 259 | D.3 | Swyxt! Handsets einem Audio-Modus zuweisen | 281 |
| 21.3 | Swyxt! - Installation der Software | 259 | | Endgeräte | 283 |
| 21.3.1 | Installation | 259 | | | |
| 21.3.2 | Benutzerdefinierte Installation | 261 | | | |
| 21.3.3 | Installation aus der Befehlszeile | 262 | | | |
| 21.3.4 | Aktualisierung | 264 | | | |

| | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| E.1 | Übersicht über die verfügbaren Endgeräte | 283 |
| E.1.1 | Handsets | 283 |
| E.1.2 | Tisch-Telefone | 283 |
| E.1.3 | Schnurlose DECT-Telefone | 283 |
| E.2 | Konfiguration der Endgeräte in Swyxt! | 284 |
| E.3 | Endgeräte von Fremdherstellern | 284 |
| E.3.1 | SIP-Endgeräte | 285 |
| E.3.2 | IP a/b Adapter | 285 |
| Swyxt! im Terminalserverbetrieb | | 286 |
| F.1 | CTI Swyxt! auf einem Terminal Server | 286 |
| F.2 | TAPI für Windows Terminal Services | 286 |
| Technische Begriffe | | 288 |
| Funktionscodes | | 295 |

Einleitung

Mit Swyxt! nutzen Sie ein softwarebasiertes Telefoniesystem, das Ihnen weitreichende Vorteile bietet.

SwyxWare bietet einen skalierbaren Funktionsumfang - damit können Sie in Abhängigkeit Ihres Kommunikationsbedarfs verschiedene Optionspakete erwerben. Damit steht Ihnen ein System zur Verfügung, das Sie auch bei geänderten Anforderungen ganz einfach an Ihre neue Situation anpassen können.

Was ist „Swyxt!“?

Swyxt! ist eine Software, die zusammen mit SwyxServer im PC-Netz des Unternehmens Ihren PC zu einem äußerst leistungsfähigen Komforttelefon macht. Swyxt! bietet Ihnen dabei Leistungs- und Funktionsmerkmale, mit denen Sie Ihre Kommunikation erheblich einfacher, schneller und zielgerichteter durchführen können.

Für einen Überblick über die Vielzahl der unterstützten Funktionen bei Verwendung von Swyxt! als Endgerät für Ihren SwyxServer siehe 10.1 **Übersicht über die Funktionen von Swyxt!**, Seite 89.

Mehr über neue Produkte von Swyx erfahren Sie im Internet unter www.swyx.de.

Swyxt! Handbuch

Diese Dokumentation ist für die Anwender von Swyxt! konzipiert. Sie steht Ihnen als Online-Hilfe und als PDF zur Verfügung. Darin werden alle wichtigen Themen zur Nutzung Ihres Swyxt! Clients erläutert.

Handbuch „Swyx Extended Call Routing“

In dieser Dokumentation finden Sie Beschreibungen zu den Komponenten von Swyxt!, die Ihnen eine professionelle Rufbehandlung bieten. Dies sind:

- der Call Routing Manager
- der Grafische Skript Editor

Diese Dokumentation setzt voraus, dass Sie mit den Grundfunktionen von Swyxt!, wie sie in der Swyxt! Dokumentation beschrieben werden, vertraut sind.

Handbuch „SwyxFax Client“

Das Handbuch „SwyxFax Client“ beschreibt die Funktionen zum Senden und Empfangen von Faxen über Ihren Computer, siehe [https://help.swyx.com/cpe/12.00/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/SwyxFax_Server_\\$](https://help.swyx.com/cpe/12.00/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/SwyxFax_Server_$)

Konventionen für die Beschreibungen

„Klicken“ bedeutet in dieser Dokumentation grundsätzlich: Sie klicken einmal mit der **linken** Maustaste.

„Doppelklicken“: Sie klicken **zweimal** kurz mit der **linken** Maustaste.

Ist für einen Bedienschritt die rechte Maustaste erforderlich, weist der Text ausdrücklich darauf hin:

„Klicken Sie mit der **rechten** Maustaste...“

Menübedienung

Anweisungen, die sich auf das Auswählen bestimmter Menüeinträge beziehen, werden folgendermaßen dargestellt:

„Listen | Telefonbuch...“

verweist auf den Menüpunkt „Telefonbuch...“, den Sie im Menü „Listen“ finden.

Das Kontextmenü zu einem Bedienungselement öffnet sich, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Element klicken.

Besondere Gestaltungselemente



So werden Sicherheitshinweise gestaltet, deren Missachtung zu materiellen Schäden oder Datenverlust führen kann.



So werden Hinweise gestaltet, deren Missachtung zu Rechtsverletzungen, Missverständnissen, Störungen und Verzögerungen bei der Softwarebedienung führen kann.



So werden Informationen gestaltet, die nicht überlesen werden sollten.



So werden nützliche Tipps gestaltet, die die Softwarebedienung erleichtern können.

So werden Anweisungen gestaltet,

...die den Benutzer zu einer Handlung auffordern, die auch in mehreren Bedienschritten (1., 2. usw.) erledigt werden kann.

Online-Hilfe

Um das Hilfesystem aufzurufen, klicken Sie in der Menüleiste auf „Hilfe | Hilfe“. Viele Eingabefenster enthalten die Schaltfläche „Hilfe“. Um Hilfe zu dem jeweiligen Dialog zu erhalten, klicken Sie einfach auf „Hilfe“. Als schnelle Alternative können Sie auch einfach auf die Funktionstaste „F1“ drücken, um das entsprechende Online-Hilfe-Thema aufzurufen.

Weitere Information

Aktuelle Information zu den Produkten entnehmen Sie bitte der Homepage:

www.swyx.de

Unter der Rubrik 'Support' der Homepage können Sie die aktuellste Dokumentation (PDF) herunterladen:

www.swyx.de/produkte/support.html

Weitere Online-Hilfen

| Produkt | WWW-Link |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SwyxWare Administration | help.swyx.com/cpe/12.10/Administration/Swyx/de-DE/index.html |

| Produkt | WWW-Link |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SwyxFax Client | help.swyx.com/cpe/12.10/FaxClient/Swyx/de-DE/index.html |
| Call Routing Manager | help.swyx.com/cpe/12.10/CRM/Swyx/de-DE/index.html |
| Grafischer Skript Editor | help.swyx.com/cpe/12.10/GSE/Swyx/de-DE/index.html |

1 Was ist gemeint mit ... ?

In der SwyxWare Dokumentation häufig benutzte Begriffe werden in diesem Kapitel näher definiert.

Für weitere technische Begriffe, die im Zusammenhang mit der „Voice-over-IP“-Technik auftreten siehe Anh. G: **Technische Begriffe**, Seite 288.

1.1 Teilnehmer

Als Teilnehmer werden Personen bezeichnet, die ein Telefongespräch miteinander führen.

Wir unterscheiden dabei

- interne Teilnehmer und
- externe Teilnehmer.

Interne Teilnehmer sind Teilnehmer innerhalb des Unternehmens, ggf. auch an verschiedenen Unternehmensstandorten. Externe Teilnehmer können entweder über das öffentliche Telefonnetz oder über das Internet erreicht werden (Internettelefonie).

1.2 Gruppe

In einer Gruppe werden Teilnehmer zu einer logischen Einheit zusammengefasst. Die Einrichtung der Gruppen und die Zuordnung von Mitgliedern erfolgt durch den Administrator. So können zum Beispiel alle Vertriebsmitarbeiter innerhalb eines Unternehmens zu einer Gruppe zusammengefasst werden, die Sie mit „Vertrieb“ bezeichnen. Die Gruppe selbst hat eine eigene Durchwahl (Gruppen-Durchwahl).

Bei Anrufen für die Gruppen-Durchwahl klingelt das Telefon bei allen Mitgliedern der Gruppe (Gruppenruf). Das Telefongespräch kann dann von jedem Gruppenmitglied angenommen werden. Der Administrator kann jedoch auch Gruppen mit einer bestimmten Rufverteilung definieren. Dabei wird der Ruf je nach Definition zuerst an ein bestimmtes Gruppenmitglied geleitet - wird er dort nicht angenommen, weil der Mitarbeiter z. B. nicht am Platz ist oder bereits telefoniert, wird der Ruf an das nächste Gruppenmitglied weitergeleitet. Dabei kann der Administrator eine Rei-

henfolge definieren, in der die Gruppenmitglieder ausgewählt werden, oder auch eine zufällige Rufverteilung festlegen.

1.3 Rufsignalisierung

Bei der Rufsignalisierung werden eingehende Rufe für einen Teilnehmer (A) auch bei einem anderen Teilnehmer (B) angezeigt. Teilnehmer B hat die Möglichkeit, diese Rufe anzunehmen. Diese Signalisierung wird vom Systemadministrator über die Beziehungen der Teilnehmer zueinander festgelegt.

Die Rufe werden bei Teilnehmer B in der Windows-Taskleiste angezeigt. Die Übernahmetaste ist aktiv. Hat Teilnehmer B eine Namenstaste mit der Rufnummer des Zienteilnehmers (A) belegt, so blinkt diese. Wird der Ruf nach 10 Sekunden nicht angenommen, so ertönt ein einmaliger Aufmerksamkeitston. Das Telefongespräch kann von Teilnehmer B sofort oder nach dem Aufmerksamkeitston übernommen werden, siehe 10.13 **Rufsignalisierung und Übernahme**, Seite 120.

Die Rufsignalisierung verhindert, dass ein Anruf „ins Leere“ läuft (falls die Standardvoicemail bzw. die Umleitung von Teilnehmer A nicht aktiviert wurden).

Den Aufmerksamkeitston und die Anzeige in der Taskleiste können Sie in Ihrem Benutzerprofil ein- und ausschalten, die Rufsignalisierung wird aber weiterhin in SwyxIt! angezeigt.

1.4 Statussignalisierung

Die Signalisierung des Status eines anderen internen Teilnehmers (z. B. wird gerufen, spricht gerade, erreichbar, abwesend etc.) erfolgt über die mit seiner Rufnummer belegte Namenstaste, siehe 10.9 **Namenstaste und Statussignalisierung**, Seite 108.

Diese Signalisierung wird vom Systemadministrator über die Beziehungen der Teilnehmer zueinander festgelegt.

1.5 Rufnummer (Telefonnummer)

Eine Rufnummer ist eine Ziffernfolge oder eine SIP-URI. Bei der Rufnummer wird unterschieden zwischen

- internen und
- externen Rufnummern

Interne Rufnummern werden verwendet, um interne Teilnehmer oder Gruppen anzuwählen, die sich meist innerhalb Ihres Unternehmens befinden und SwyxServer bekannt sind.

Externe Rufnummern richten sich an andere Teilnehmer im öffentlichen Telefonnetz. Sie werden über ihre normale Rufnummer angewählt. Dabei muss immer die entsprechende Amtsholung vorweg gewählt werden (z. B. die „0“). Externe Teilnehmer in einem öffentlichen IP-Netz (Internet) können auch über ihre Internetadresse, die SIP-URI oder ihren Domänennamen (zum Beispiel ThomasMeier.firma.de) angewählt werden.

Beispiele für gültige Rufnummern

| Rufnummer | Bedeutung |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123 | Interne Rufnummer eines Teilnehmers innerhalb des Unternehmens, in dem SwyxServer zum Einsatz kommt. |
| 09776123 | Rufnummer eines über das öffentliche Telefonnetz erreichbaren Teilnehmers (Ortsgespräch, die 0 ist in diesem Beispiel die Amtsholung). |
| 002319776123 | Rufnummer eines über das öffentliche Telefonnetz erreichbaren Teilnehmers (Ferngespräch, die erste 0 ist in diesem Beispiel die Amtsholung). Beachten Sie bitte, dass Sie die Ortsvorwahl immer verwenden müssen, damit der Ruf zugestellt werden kann. |
| 0001324345456 | Auslandsgespräch (die erste 0 ist in diesem Beispiel die Amtsholung). |

| Rufnummer | Bedeutung |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| thomas.meier@firma.de | SIP-URI. Diese ist ähnlich einer E-Mail Adresse aufgebaut und besteht aus einem Benutzernamen und dem Realm (Namensbereich, etwa vergleichbar mit einer Domäne). |

1.6 Rufberechtigungen

Der Administrator hat die Möglichkeit, für Gruppen oder Benutzer Rechte für ausgehende Rufe zu konfigurieren, d.h. bestimmte Rufnummern (z. B. für Ortsverbindungen, Fernverbindungen oder internationale Verbindungen) sind für den jeweiligen Benutzer oder die Gruppe gesperrt. Wird eine gesperrte Rufnummer gewählt, erscheint eine Fehlermeldung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.

1.7 Leitung

Unter dem Begriff „Leitung“ wird bei SwyxWare eine mögliche Gesprächsverbindung verstanden, die Sie für Ihre Telefonate nutzen können.

Sie können z. B. mit wenigen Bedienschritten festlegen, wie viele Leitungen Sie an Ihrem Arbeitsplatz benötigen, ohne dass dazu wirklich eine neue physikalische Leitung und ein neues Telefon installiert werden muss.

1.8 Trunk und Trunk-Gruppe

Unter „Trunk“ wird ein Anschluss in ein anderes Netzwerk, z. B. das öffentliche Telefonnetz verstanden. Ein Anschluss an das öffentliche Telefonnetz kann z. B. ein "ISDN-Trunk" sein, ein Anschluss an das Internet ein "SIP-Trunk". Anschlüsse (Trunks) des gleichen Typs können zu Gruppen zusammengefasst werden. Die Trunks einer Trunk-Gruppe haben dann gleiche Eigenschaften - die Trunk-Gruppen sind deshalb also primär als Kapazitätserweiterungen zu sehen.

Verschiedene Trunk-Gruppen können vom Administrator unterschiedlich priorisiert werden. Dadurch wird erreicht, dass Rufe z. B. bevorzugt über

eine kostengünstige Verbindung (z. B. über eine SIP-Trunk direkt ins Internet) abgewickelt werden. Steht diese nicht zur Verfügung, wird ein niedriger priorisierter Weg gewählt, z. B. ein ISDN-Trunk ins normale Telefonnetz, siehe [https://help.swyx.com/cpe/12.10/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/Trunks_TrunkGroups_\\$.](https://help.swyx.com/cpe/12.10/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/Trunks_TrunkGroups_$.)

1.9 Benutzer

Ein Benutzer ist eine Person, eine Gruppe oder ein Ort (zum Beispiel ein Besprechungsraum), für die/den ein Konto (Account) auf SwyxServer eingerichtet wurde. Jedem Konto auf SwyxServer ist ein Benutzername, eine PIN (Personal Identification Number) und in der Regel ein Windows-Benutzerkonto (gegebenenfalls auch mehrere) zugeordnet. Die PIN wird bei Verwendung von SwyxPhone, dem Tischtelefon der SwyxWare Produktfamilie, und bei der Fernabfrage zur Benutzerauthentifizierung benötigt.

Beim Starten von SwyxIt! wird automatisch Ihr derzeit benutztes Windows-Benutzerkonto verwendet, um Ihre Zugriffsberechtigung zu überprüfen und Ihr Benutzerkonto auf SwyxServer zu erkennen. Findet SwyxServer zu Ihrem Windows-Benutzerkonto kein SwyxServer Konto, so wird SwyxIt! mit einer Fehlermeldung beendet. Existieren zu Ihrem Windows-Benutzerkonto mehrere SwyxServer Konten, so werden Sie von SwyxIt! aufgefordert, sich für eines zu entscheiden.

Für jeden Benutzer werden seine individuellen Einstellungen zentral auf SwyxServer gespeichert (zum Beispiel Einträge im Persönlichen Telefonbuch, Festlegungen von Umleitungen, Zuordnung von Durchwahlnummern auf Leitungen).

Falls Sie sich mit jemandem ein SwyxPhone teilen, muss der Systemadministrator für Sie beide gemeinsam ein Benutzerkonto einrichten. In diesem Fall müssen Sie sich mit Ihrem Partner bezüglich des Kennwortes und allen Einstellungen absprechen, damit Sie beide die Konfiguration ändern können.

1.10 Aktive Verbindung

Als aktive Verbindung wird ein geführtes Telefongespräch für den Zeitraum bezeichnet, in dem Sie Ihren Gesprächspartner hören und Ihr Gesprächspartner Sie hört.

1.11 Gehaltene Verbindung

Eine gehaltene Verbindung ist ein Telefongespräch, das Sie führen, aber kurzzeitig unterbrochen haben.

Der Gesprächsteilnehmer, der gehalten wird, hört eine Wartemusik. Die gehaltene Verbindung kann wieder aktiviert werden. Falls Sie parallel ein zweites Gespräch auf einer weiteren Leitung führen, wird die bisher aktive Verbindung zu einer gehaltenen Verbindung.

Sie können somit komfortabel mehrere Gespräche „gleichzeitig“ führen und bequem zwischen den einzelnen Gesprächspartnern wechseln (Makeln).

Beispiel:

Während Sie ein Telefongespräch führen, geht ein weiterer Anruf für Sie ein. Der neue Anruf wird als eingehender Anruf angezeigt. Wenn Sie dieses Gespräch annehmen, wird das eben noch aktive Gespräch gehalten, der eingehende Anruf wird aktiv.

1.12 Anklopfen

Wenn Sie ein Gespräch führen und ein weiterer Anruf eintrifft, wird dieser Anruf als eingehender Anruf angezeigt und ein Anklopftön (kein Klingeln im eigentlichen Sinne) in das aktive Gespräch eingespielt. Dieser Vorgang wird als Anklopfen bezeichnet. Sie können nun entscheiden, ob Sie das aktuelle Gespräch halten möchten, um das zweite Gespräch anzunehmen, oder ob Sie ohne Unterbrechung Ihr Telefonat fortführen möchten. Wenn Sie dieses Gespräch annehmen, wird das eben noch aktive Gespräch gehalten, der eingehende Anruf wird aktiv.

1.13 Konferenz

Eine Konferenz ist ein Gespräch zwischen mindestens drei Teilnehmern. Sie können eine Konferenz einleiten, wenn Sie mindestens zwei Verbindungen aufgebaut haben. Zu einer bestehenden Konferenz können von jedem Teilnehmer noch weitere Gesprächspartner hinzugefügt werden.

Alternativ kann der Systemadministrator einen Konferenzraum einrichten, in den sich die Konferenzteilnehmer unabhängig voneinander einwählen können.

Siehe 10.21 **Konferenz**, Seite 133.

1.14 Makeln

Makeln nennt man den Wechsel zwischen der aktiven und einer oder mehreren gehaltenen Verbindungen. Dabei wird das gerade aktive Gespräch gehalten und ein zuvor gehaltenes Gespräch nun aktiv, siehe 1.10 **Aktive Verbindung**, Seite 15 und 1.11 **Gehaltene Verbindung**, Seite 15.

1.15 Akustische Signale

In der folgenden Tabelle finden Sie eine kurze Übersicht der wichtigsten akustischen Signale und deren Bedeutung.

| Signalton | Bedeutung |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klingelton | Ertönt bei einem eingehenden Ruf. Sie können für verschiedene Rufe (z. B. von bestimmten Rufnummern oder interne und externe Rufe) unterschiedliche Klingeltöne wählen. |
| Freizeichen | Hören Sie vor dem Aufbau der Verbindung. |
| Unterbrochener Wählton | Sie haben eine neue Voicemail. |
| Besetzzeichen | Ertönt nach der Anwahl eines besetzten Teilnehmers. |

| Signalton | Bedeutung |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anklopfsignal | Wird bei einem besetzten Teilnehmer erzeugt, wenn dieser telefoniert und ein weiterer Anruf eingeht, der auf einer anderen Leitung angenommen werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass die Funktion „Zweiter Anruf unterbinden“ nicht aktiviert wurden. |
| Rufsignalisierung | Ertönt, nachdem der angewählte Zerteilnehmer den Anruf nicht entgegengenommen hat und ein Timer (10 Sekunden) abgelaufen ist. Die akustische Signalisierung erfolgt nur einmal durch einen Aufmerksamkeitston, wenn die Rufsignalisierung aktiviert ist. |
| Rückrufsignal | Ertönt, wenn Sie einen „Rückruf bei Besetzt“ hinterlegt haben. Der andere Teilnehmer hat sein Gespräch beendet. Bestätigen Sie den Rückruf, wird eine Verbindung aufgebaut. |
| Direktrufsignal | Ertönt zu Beginn eines Direktrufs. Ein anderer interner Teilnehmer, dem Sie Ihren Status signalisieren, hat eine Direktrufverbindung zu Ihnen aufgebaut und das Telefon aktiviert den Lautsprecher. Möchten Sie dem Teilnehmer antworten, heben Sie bitte den Hörer ab. |

1.16 Skin

Via Skin können Sie das Erscheinungsbild Ihrer SwyxIt! Software auf dem Bildschirm (Form, Hintergrundbild und Texte) nach Ihren persönlichen Vorstellungen gestalten (modifizierbare Bedienoberfläche).

Per Drag & Drop lassen sich genau die Funktionen für das Telefon zusammenstellen, die für die tägliche Arbeit benötigt werden. Mit einem Mausklick können neue Kurzwahltasten hinzugefügt oder deren Belegung und Beschriftung geändert werden. Alle Elemente der Bedienoberfläche können so angeordnet werden, wie es der persönlichen Arbeitsweise entspricht.

Neben der Flexibilität in der funktionalen Gestaltung bietet SwyxIt! die Möglichkeit, die Oberfläche an den persönlichen Geschmack anzupas-

sen. Farbe, Größe und Aussehen der „Tasten“ können verändert oder ein beliebiges Hintergrundbild eingefügt werden. Die Skin kann so nach Corporate-Identity-Gesichtspunkten oder nach Ihren individuellen Wünschen gestaltet werden. Mit dem integrierten Oberflächen-Editor lassen sich diese Veränderungen schnell und einfach realisieren.

Siehe 20 **Benutzung von Skins**, Seite 227.



Beachten Sie bitte, dass der Administrator Ihnen das Recht einräumen muss, die Skin zu verändern.

1.17 Call Routing

Call Routing bezeichnet die Behandlung eingehender Rufe nach vorgegebenen Regeln, beispielsweise das Weiterleiten eingehender Rufe an andere Teilnehmer.

Mit dem Call Routing Manager steht Ihnen in Swyxt! ein äußerst mächtiges Instrument zur Verfügung, das die Erreichbarkeit in Ihrem Unternehmen signifikant verbessert und die Zahl der verlorenen Anrufe stark reduziert. Zu seiner Bedienung stellt der Call Routing Manager einen Regel-Assistenten zur Verfügung, um Regeln zu ändern oder neu zu gestalten.



Beachten Sie bitte, dass der Administrator Ihnen das Recht einräumen muss, Regeln mit dem Call Routing Manager zu erstellen.

Der Grafische Skript Editor bietet weitere Möglichkeiten der Rufbehandlung und erlaubt Ihnen, ein komplexes Regelwerk auch grafisch darzustellen. Die damit erstellten Regeln sind nur dann einsetzbar, wenn 'Extended Call Routing' auf dem SwyxServer installiert wurde. Siehe auch [https://help.swyx.com/cpe/12.10/CRM/Swyx/de-DE/index.html#context/help/user_rights_\\$](https://help.swyx.com/cpe/12.10/CRM/Swyx/de-DE/index.html#context/help/user_rights_$).

1.18 Voicemail

SwyxWare bietet seinen Benutzern einen persönlichen Anrufbeantworter.

Die Sprachnachricht des Anrufers wird aufgezeichnet und per E-Mail an Sie weitergeleitet, diese E-Mail wird im Weiteren Voicemail genannt.

Die Voicemail-Funktionalität geht weit über die Leistung eines Anrufbeantworters hinaus. Sie erlaubt Ihnen z. B. anrufer-, uhrzeit- oder datumspezifische Ansagetexte zu benutzen, Sprachnachrichten wie eine E-Mail an eine andere Adresse weiterzuleiten oder auch - mit einem Mausklick - diese einer ganzen Verteilerliste zugänglich zu machen.

Alternativ können Sie die für Sie hinterlassenen Nachrichten auch von Ihrem Swyxt!, Ihrem SwyxPhone oder einem anderen Telefonanschluss aus per Fernabfrage abhören und verwalten.

1.19 Fernabfrage

Die Fernabfrage ermöglicht Ihnen das Abhören der Voicemails von einem beliebigen Telefonanschluss aus. Bei einem Anruf an Ihre SwyxWare Rufnummer identifizieren Sie sich gegenüber SwyxWare mit Hilfe Ihrer PIN und können dann zuerst die neuen und anschließend alle vorhandenen Voicemails abhören, wiederholen und ggf. löschen. Außerdem können Sie das Ziel der sofortigen Rufumleitung ändern oder eine neue Ansage aufnehmen.

1.20 CTI

CTI ist die Abkürzung für Computer Telephony Integration und bedeutet die Verknüpfung von Telekommunikation mit elektronischer Datenverarbeitung. Sie können Ihre Gesprächspartner z. B. direkt aus Ihren Kontakten (Outlook oder Lotus/IBM/HCL Notes) heraus anwählen, wenn Sie Swyxt! im CTI-Modus verwenden (CTI Swyxt!).

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen dabei zur Verfügung:

- CTI Swyxt! steuert ein SwyxPhone
- CTI Swyxt! auf einem Terminal Server steuert Swyxt!
- CTI Swyxt! steuert ein Telefonie-Endgerät (Option CTI+)
- CTI Swyxt! steuert ein externes Telefon über seine Rufnummer (Option CTI+)

1.21 Rückruf

SwyxWare bietet die Möglichkeit Rückrufwünsche bei anderen, internen Teilnehmern zu hinterlegen. Der Teilnehmer kann dann zu einem späteren Zeitpunkt zurückrufen. Ist der angerufene Teilnehmer besetzt, so kann ein „Rückruf bei Besetzt“ gestartet werden. In diesem Fall wird ein erneuter Anruf angeboten, sobald der Teilnehmer wieder erreichbar ist.

1.22 Nachbearbeitungszeit

Sie können eine Leitung gezielt für alle weiteren eingehenden Rufe sperren, um z. B. nach einem Kundenanruf ausreichend Zeit zu haben, die Kundenanfrage zu bearbeiten.

1.23 Direktansprache

Sie können einen Mitarbeiter, der Ihnen seinen Status signalisiert, direkt ansprechen. Das bedeutet, dass bei Anwahl der Ruf sofort aufgebaut wird, wenn dieser Mitarbeiter angemeldet ist und nicht telefoniert. Bei SwyxPhone wird der Lautsprecher des Telefons, bei SwyxIt! die Ausgabe über die Lautsprecher des PCs aktiviert, der Anrufer kann sofort seine Nachricht durchsagen. Dies ist nur möglich, wenn Sie eine Namenstaste belegt haben und die Statussignalisierung des Mitarbeiters, der angesprochen werden soll, aktiviert ist.

2 Wie funktioniert SwyxIt!

In diesem Kapitel werden die technischen Grundkonzepte von SwyxIt! vorgestellt.

SwyxWare - die moderne VoIP-Lösung

Mit SwyxWare nutzen Sie ein softwarebasiertes Telefonesystem, das Ihnen weitreichende Vorteile bietet.

- Nutzung einer Vielzahl von Features, die weit über die Möglichkeiten klassischer Telefonanlagen hinausgehen
- Flexibilität bei der Rufweiterleitung
- Benutzerkonzept: Ihre Einstellungen werden an jedem SwyxWare Endgerät übernommen
- einfache Konfigurierung von Benutzerdaten

2.1 SwyxWare - Zusammenspiel der Komponenten

SwyxWare besteht aus verschiedenen Komponenten.

Serverkomponenten

SwyxServer

SwyxServer steuert die Gesprächsvermittlung (um z. B. Gespräche an andere Nebenstellen, in das öffentliche Telefonnetz oder an Ihre Voice-mail weiterzuleiten) und verwaltet Endgeräte und Benutzer.

SwyxGate

SwyxGate ist eine Zusatzkomponente zum SwyxServer und ermöglicht Ihnen Telefongespräche in das öffentliche Telefonnetz.

Endgeräte


SwyxPhone

Bei SwyxPhone handelt es sich um ein Tischtelefon, das allerdings nicht an eine gewöhnliche Telefon-Steckdose, sondern an das PC-Netz angeschlossen wird. Sie können SwyxPhone wie jedes andere Tischtelefon

bedienen. Für weitere Informationen zu den verfügbaren Endgeräten siehe E.1 **Übersicht über die verfügbaren Endgeräte**, Seite 283.

SwyxIt!

SwyxIt! ist Ihr Telefon auf dem PC-Bildschirm. Dabei führen Sie normalerweise Telefongespräche mit Hilfe des SwyxIt! Handsets, das Sie wie einen normalen Telefonhörer bedienen können. Als Vieltelefonierer können Sie auch das SwyxIt! Headset als Kopfhörer-Sprechgarnitur benutzen. Für weitere Informationen zu den verfügbaren Endgeräten siehe E.1 **Übersicht über die verfügbaren Endgeräte**, Seite 283.



2.2 Skalierbarer Funktionsumfang durch Zusatzmodule (Optionspakete)

Der Funktionsumfang von Swyxt! wird durch die auf dem SwyxServer installierten Zusatzmodule und die vom Administrator vergebenen Funktionsberechtigungen definiert. Die Beschreibungen in dieser Dokumentation beziehen sich immer auf den maximalen Funktionsumfang aller verfügbaren Optionspakete, wenn nichts anderes vermerkt ist.

Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um Informationen zu dem in Ihrem System verfügbaren Funktionsumfang zu erhalten, siehe [https://help.swyx.com/cpe/12.10/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/Options_Optionpacks_\\$](https://help.swyx.com/cpe/12.10/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/Options_Optionpacks_$).

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über die einzelnen Zusatzoptionen:

| Optionspaket | Erläuterung |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SwyxConference | Das Optionspaket „SwyxConference“ bietet ein professionelles Konferenz-Management. Sie können Konferenzen mit vielen Teilnehmern (mehr als drei) durchführen, virtuelle Konferenzräume können eingerichtet werden, in welche die einzelnen Teilnehmer sich unabhängig voneinander sowohl aus dem Firmennetz als auch von außen einwählen können. Siehe auch 10.21 Konferenz , Seite 133. |
| SwyxRecord | Ist das Optionspaket „SwyxRecord“ verfügbar, so können Sie während eines Telefonats mit einem Mausklick das Gespräch mitschneiden. Siehe auch 10.15 Mitschneiden , Seite 124. |
| SwyxFax | Ermöglicht das Senden und Empfangen von Faxen bequem von Ihrem PC aus. Siehe auch https://help.swyx.com/cpe/12.10/FaxClient/Swyx/de-DE/ . |

| Optionspaket | Erläuterung |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SwyxECR (Extended Call Routing) | Dieses Paket enthält die volle Nutzung des Grafischen Skript Editors. Dieser ist eine zusätzliche Komponente der Swyxt! Software, die Ihnen eine komfortable Oberfläche bietet, um insbesondere komplexe Regeln für die Rufbehandlung übersichtlich zu definieren und darzustellen. Siehe auch https://help.swyx.com/cpe/12.10/GSE/Swyx/de-DE/index.html#context/extended_call_routing_\$. |
| SwyxStandby | Das Optionspaket „SwyxStandby“ bietet eine verbesserte Ausfallsicherheit durch den Einsatz eines zweiten Servers. Siehe auch https://help.swyx.com/cpe/12.10/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/Standby_\$. |
| SwyxMonitor | Es liegt in Ihrer Verantwortung, bei dem Einsatz des Optionspaketes „SwyxMonitor“ die jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Siehe auch https://help.swyx.com/cpe/12.10/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/Monitor_\$. Siehe auch 10.22 Rufaufschaltung , Seite 136. |
| Swyx Optionspaket für Lotus/IBM/HCL Notes | Das Swyx Optionspaket für Lotus/IBM/HCL Notes bietet Ihnen eine umfassende Integration von Swyxt! und Lotus/IBM/HCL Notes. Nutzen Sie außerdem in Swyxt! die umfassenden Möglichkeiten der Namensauflösung aus Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakten oder die Anzeige von Kalenderinformationen im Kontextmenü einer Namenstaste. Siehe 17 Lotus/IBM/HCL Notes - Telefonieren mit Swyxt! , Seite 207. |

| Optionspaket | Erläuterung |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SwyxCTI+ | <p>Das Optionspaket ermöglicht es mit CTI SwyxIt! ein Telefonie-Endgerät zu steuern oder CTI SwyxIt! mit einem externen Telefon über seine Rufnummer zu verknüpfen.</p> <p>Siehe auch 19 Steuerung von Telefonen vom PC aus mit SwyxCTI und SwyxCTI+, Seite 219.</p> |
| Swyx Mobile | <p>Das Optionspaket „Swyx Mobile“ bietet Ihnen die Möglichkeit, Mobiltelefone in SwyxWare zu integrieren. Damit können Sie bestimmte SwyxWare Funktionen (Ruf halten, Verbinden, Makeln, Mitschneiden usw.) nutzen. Dafür können Sie Mobiltelefone mit SwyxIt! Mobile, einer speziellen Software zum komfortablen Zugriff auf den SwyxMobileExtensionManager verwenden. Jedoch auch ohne SwyxIt! Mobile ist die Nutzung dieser Funktionen per DTMF bzw. Funktionscodes möglich.</p> |

3 Anmelden und Abmelden

Dieses Kapitel erläutert das An- und Abmelden von Swyxlt! an bzw. von SwyxServer.



Beachten Sie bei der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Bei Fragen, insbesondere zum Thema Datenschutz in SwyxWare, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Wenn Sie Swyxlt! aufrufen, wird automatisch eine Anmeldung an SwyxServer durchgeführt:

Es wird geprüft, ob Sie berechtigt sind, Swyxlt! zu benutzen.

- Wenn „ja“, werden Ihre persönlichen Swyxlt! Einstellungen auf den PC übernommen, an dem Sie gerade arbeiten.
- Wenn Sie als Benutzer an SwyxServer nicht bekannt sind, wenn Ihr Kennwort geändert werden muss oder bei der automatischen Suche kein Server gefunden wird, wird ein Anmeldedialog angezeigt, in dem Sie alle erforderlichen Angaben eingeben können.

Nach der Registrierung an SwyxServer steht Ihnen Swyxlt! in vollem Umfang zur Verfügung. Eingehende Rufe an Sie sowie ausgehende Rufe von Ihnen sind möglich.

Wenn Sie Swyxlt! beenden oder sich abmelden, so werden Sie automatisch von SwyxServer abgemeldet. Anrufe für Sie werden dann nicht mehr durchgeführt, sondern von SwyxServer selbstständig gemäß Ihren Vorgaben behandelt, z. B. an Ihre Voicemail weitergeleitet.

Sind beim Abmeldevorgang noch Anrufe in Bearbeitung, so fragt Sie Swyxlt!, ob diese Anrufe beendet werden sollen.



Um sofort nach dem Start Ihres PCs über Swyxlt! erreichbar zu sein, tragen Sie die Verknüpfung von Swyxlt! in das Verzeichnis „Autostart“. Swyxlt! wird nach dem Hochladen des Computers automatisch gestartet.

Haben Sie auf Ihrem PC einen Bildschirmschoner aktiviert, so verschwindet dieser bei einem eingehenden Ruf.

Ist Ihr Bildschirmschoner mit der Eingabe eines Kennwortes verbunden, so müssen Sie bei einem eingehenden Ruf zuerst das Kennwort eingeben und können erst danach über ein Swyxlt! Headset oder die Lautsprecher und das Mikrofon telefonieren. Haben Sie ein Swyxlt! Handset angeschlossen und es klingelt, so können Sie einfach abheben und telefonieren ohne das Kennwort einzugeben. Die Swyxlt! Bedienoberfläche steht Ihnen auf dem PC allerdings erst nach Eingabe des Kennwortes zur Verfügung. Swyx bietet auch einen speziellen Bildschirmschoner, der Informationen über einen eingehenden Anruf anzeigt und das Annehmen oder Ablehnen eines Rufes ohne Eingabe eines Kennwortes ermöglicht.

Um Swyxlt! aus der Befehlszeile aufzurufen, siehe 3.6 **Aufruf aus der Befehlszeile**, Seite 27.

3.1 Anmeldung an SwyxServer mit den Windows-Benutzerdaten

Bevor Sie Swyxlt! starten, müssen Sie sich als Benutzer in Ihrem Windows-Netzwerk angemeldet haben. Dies geschieht in der Regel unmittelbar mit dem Starten Ihres PCs, wenn Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort eingeben. Alternativ kann die Anmeldung an SwyxServer auch über die Eingabe von Benutzernamen und Kennwort erfolgen, siehe *Anmeldung an SwyxServer mit Benutzernamen und Kennwort*, Seite 22.

Nach der Netzwerkanmeldung können Sie Swyxlt! starten, vorausgesetzt, eine gültige Benutzerlizenz ist vorhanden. Aktivieren Sie bei der Anmeldung in Swyxlt! die Option „Diesen Benutzernamen immer verwenden“, um automatisch das ausgewählte Benutzerkonto bei jedem Neustart von Swyxlt! zu verwenden. Wie Sie diese Einstellungen ändern, entnehmen Sie 13.2 **Swyxlt! - Lokale Konfiguration**, Seite 160.



Diese Funktion steht in SwyxON nicht zur Verfügung.

3.2 Anmeldung an SwyxServer mit Benutzernamen und Kennwort

Wenn die Anmeldung von SwyxIt! über Ihr Windows-Benutzerkonto nicht erfolgreich ist, können Sie sich auch mit Ihren SwyxWare Benutzerdaten anmelden. Dazu benötigen Sie entsprechende Anmeldedaten, die Sie von Ihrem Administrator erhalten. Ihr Kennwort können Sie auch über die Oberfläche im Menü „Datei“ ändern, siehe 3.2.1 **Kennwort ändern**, Seite 23.

So ändern Sie Ihr Benutzerkennwort

Erzwungene Änderung des Kennworts

Komplexes Kennwort

Begrenzte Anzahl von Anmeldeversuchen

So melden Sie sich an SwyxIt! mit Ihren SwyxWare Benutzerdaten an

Wenn Sie SwyxIt! nach der Installation das erste Mal starten und die Anmeldung über Ihr Windows-Benutzerkonto nicht erfolgreich ist, wird

ein Anmeldedialog angezeigt. Diesen können Sie jedoch auch bei Bedarf über das Menü aufrufen.

- 1 Um den Anmeldedialog aufzurufen, wählen Sie im Menü „Datei“ die Option „Anmelden“.
- 2 Geben Sie den Servernamen sowie Ihren Benutzernamen ein. Diese Informationen werden gespeichert und werden bei der nächsten Anmeldung wieder vorgegeben.
- 3 Geben Sie das Kennwort ein.
Wenn SwyxIt! Ihr Kennwort speichern soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Kennwort speichern“. Damit erfolgt künftig eine automatische Anmeldung am Server und der Anmeldedialog wird nicht mehr angezeigt.
- 4 Bestätigen Sie das Dialogfeld mit „OK“. Sie werden am Server angemeldet und Ihr Benutzername wird im SwyxIt! Infobereich angezeigt.

Für den Fall, dass Ihre Anmeldung nicht erfolgreich war, wird der Anmeldedialog mit einer entsprechenden Korrekturaufforderung angezeigt. Prüfen Sie in diesem Fall, ob die Anmeldeinformationen korrekt sind und Ihre Netzwerkverbindung verfügbar ist.

Die Anmeldeinformationen erhalten Sie von Ihrem Administrator. Der Servername kann als Name im Textformat oder in Form einer IP-Adresse vorliegen.

Wenn Sie wieder die Anmeldung über ein Windows-Benutzerkonto verwenden möchten, können Sie dies auch in diesem Dialog aktivieren. Wählen Sie dazu die Option „Anmeldung mit Windows-Konto“ aus.

3.2.1 Kennwort ändern

Über die SwyxIt! Oberfläche können Sie Ihr Kennwort ändern. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Sie mit einem SwyxWare Benutzernamen und einem Kennwort an SwyxServer angemeldet sind. Sind Sie über Ihre Windows-Anmeldung an SwyxServer angemeldet, können Sie das Kennwort nicht ändern.

So ändern Sie Ihr Benutzerkennwort

- 1 Wählen Sie im Menü „Datei“ die Option „Kennwort ändern“. Das Dialogfenster zum Ändern des Kennwortes wird angezeigt.

- 2 Geben Sie zunächst das alte und dann das neue Kennwort ein und bestätigen Sie das neue Kennwort noch einmal.
- 3 Schließen Sie die Änderung durch Klicken auf „OK“ ab.

Das Kennwort wurde geändert. Wenn Sie die automatische Anmeldung aktiviert haben („Kennwort speichern“ im Anmeldedialog aktiviert), dann wird die Änderung des Kennwortes auch hier übernommen und muss nicht gesondert eingetragen werden.

Erzwungene Änderung des Kennworts

Wenn Sie sich mit Benutzername und Kennwort anmelden, und ein Administrator die Kennwort-Änderung in Ihrer Konfiguration erzwungen hat, wird das Dialogfenster „Kennwort ändern“ bei der Anmeldung erscheinen:

The screenshot shows a dialog box titled "Kennwort ändern" with a close button (X) in the top right corner. The SwyxWare logo is displayed at the top. Below the logo, it says "Angemeldet als: Jones, John". A message reads: "Ihr Kennwort ist abgelaufen. Bitte geben Sie ein neues Kennwort ein." There are three input fields: "Altes Kennwort:", "Neues Kennwort:", and "Neues Kennwort bestätigen:". At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Geben Sie nun Ihr neues Kennwort ins Feld „Neues Kennwort“ ein, und wiederholen Sie die Eingabe im Feld „Neues Kennwort bestätigen“.



Es ist nicht möglich, das bisherige Kennwort bei der Kennwort-Änderung erneut zu verwenden.

3.2.2 Komplexes Kennwort

Ihr SwyxWare Administrator kann für Sie die Verwendung komplexer Kennwörter erzwingen.

In diesem Fall müssen Sie ein komplexes (starkes) Kennwort bei jeder Kennwort-Änderung einrichten.

Komplexe Kennwörter für SwyxServer müssen mindestens die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- Das Kennwort ist mindestens acht Zeichen lang
- Das Kennwort enthält beliebige Zeichen aus mindestens drei der folgenden vier Zeichenkategorien:
 - Großbuchstaben z. B.: [A-Z]
 - Kleinbuchstaben z. B.: [a-z]
 - Ziffern [0-9]
 - Sonderzeichen, wie z. B.: Punkt, Komma, Klammern, Leerzeichen, Doppelkreuz (#), Fragezeichen (?), Prozentzeichen (%), Et-Zeichen (&).



Sonderbuchstaben (z. B.: ß, ü, ä, è, ô) und nicht lateinische Buchstaben (z. B.: Ω, π, μ) sind keine Sonderzeichen und fallen in die Buchstabenkategorie.

Um Ihnen zu helfen, ein komplexes Kennwort zu erstellen, zeigt der Prüfbalken beim Anlegen eines neuen Kennwortes, ob es die Voraussetzungen erfüllt und zugelassen wird.

Der Balken besteht aus fünf Abschnitten, wobei jeder Abschnitt einem der folgenden Kennwortmerkmale entspricht:

- Mindestens acht Zeichen verwendet
- Großbuchstaben verwendet
- Kleinbuchstaben verwendet
- Ziffern verwendet
- Sonderzeichen verwendet

Während der Eingabe des Kennworts wird der Balken länger, je mehr Kennwortmerkmale Sie verwenden.

Entsprechend ändert sich die Farbe des Balkens. Die Farbe signalisiert, ob das Kennwort vom System zugelassen wird.

| Prüfbalken | Kennwortmerkmale | Zulassung |
|------------|------------------------------|--------------------------------|
| | 3 Kennwortmerkmale verwendet | Kennwort wird nicht zugelassen |
| | 4 Kennwortmerkmale verwendet | Kennwort wird zugelassen |

| Prüfbalken | Kennwortmerkmale | Zulassung |
|------------|------------------------------|--------------------------|
| | 5 Kennwortmerkmale verwendet | Kennwort wird zugelassen |

Geben Sie nun Ihr komplexes Kennwort ins Feld „Neues Kennwort“ ein, und, falls die Mindestvoraussetzungen erfüllt sind, wiederholen Sie die Eingabe im Feld „Neues Kennwort bestätigen“.



Es ist nicht möglich, das bisherige Kennwort bei der Kennwort-Änderung erneut zu verwenden.

Wenn Sie angemeldet sind, können Sie Ihr komplexes Kennwort jederzeit ändern. Siehe auch *Kennwort ändern*, Seite 23.

3.2.3 Begrenzte Anzahl von Anmeldeversuchen

Die Anzahl der Anmeldeversuche an SwyxServer kann vom Administrator eingeschränkt werden. In diesem Fall dürfen Sie nur eine bestimmte Anzahl an Versuchen vornehmen, um sich an SwyxServer anzumelden.



Die Anzahl der verbliebenen Versuche wird nicht angezeigt. Geben Sie Ihr Kennwort immer korrekt ein.

Wenn die maximale Anzahl der fehlgeschlagenen Anmeldungen erreicht wird, erscheint die Fehlermeldung: „Das Benutzerkonto ist gesperrt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator“.

Sie werden nun SwyxWare mit SwyxIt!, SwyxIt! Mobile, SwyxFax Client oder einem Endgerät nicht benutzen können, solange der Administrator Ihr Konto nicht wieder aktiviert hat.



Die Anzahl fehlgeschlagener Anmeldungen wird nach einer erfolgreichen Anmeldung auf Null gesetzt.



Die Anzahl fehlgeschlagener Anmeldungen spielt keine Rolle, wenn der Administrator die erzwungene Änderung des Kennworts eingestellt hat und der Benutzer sich dennoch mit seinem alten Kennwort anzumelden versucht.

3.3 Benutzer wechseln

Sie haben die Möglichkeit, sich mit SwyxIt! unter einem anderen Benutzernamen an SwyxServer anzumelden.

So wechseln Sie den angemeldeten Benutzer

- 1 Wählen Sie im Menü „Datei“ die Option „Benutzer wechseln“. Das Dialogfeld zur SwyxWare Anmeldung wird angezeigt.
- 2 Legen Sie fest, ob Sie sich mit einem Windows-Konto oder über einen SwyxWare Benutzernamen und ein Kennwort anmelden möchten, siehe *Anmeldung an SwyxServer mit den Windows-Benutzerdaten*, Seite 22 bzw. *Anmeldung an SwyxServer mit Benutzernamen und Kennwort*, Seite 22.
Beachten Sie, dass Sie sich nur über ein Windows-Konto anmelden können, wenn Ihr SwyxWare Benutzername dem jeweiligen Windows-Benutzerkonto zugewiesen ist. Dies wird beispielsweise nicht der Fall sein, wenn Sie sich am Arbeitsplatz eines Kollegen befinden.
- 3 Wenn Sie die Option „Anmeldung mit Benutzernamen und Kennwort“ ausgewählt haben, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.
- 4 Klicken Sie auf „OK“.
- 5 Wenn Sie sich über Ihr Windows-Konto anmelden, wählen Sie nun den SwyxWare Benutzer aus, unter dem Sie sich anmelden möchten. Sie werden nun unter dem neuen Benutzerkonto an SwyxServer angemeldet.

3.4 Meldungsprotokoll

Das Meldungsprotokoll enthält Meldungen über erfolgreiche oder fehlgeschlagene Anmeldungen. Hier können Sie prüfen, ob die Anmeldung

erfolgreich war, insbesondere wenn Sie über mehrere Konten bei verschiedenen Anbietern verfügen.

So rufen Sie das Meldungsprotokoll auf

- 1 Wählen Sie im Menü „Hilfe“ die Option „Meldungsprotokoll“. Das Fenster mit den Meldungen wird geöffnet. Sie sehen hier Informationen zu den Anmeldeversuchen an SwyxServer (z. B. Name des Servers, Benutzername).
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
Über die Schaltfläche „Neu laden“ können Sie die Meldungen aktualisieren.
Über die Schaltfläche „Löschen“ können Sie die angezeigten Meldungen löschen.

3.5 Benutzerrechte

Ein SwyxWare Benutzer kann verschiedene Rechte besitzen. Einerseits können ausgehende Rufe eingeschränkt werden, andererseits kann die Nutzung bestimmter Funktionalitäten untersagt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Administrator.

Anrufberechtigung

Für die Rufbeschränkung gibt es verschiedene Abstufungen, die der Administrator variabel gestalten kann, z.B.

- Interne Verbindungen
nur Anrufe innerhalb der SwyxWare
- Ortsverbindungen
nur Anrufe ohne Vorwahl
- Fernverbindungen
Anrufe innerhalb des Landes; ohne internationale Vorwahl
- Internationale Rufe
alle Anrufe mit internationaler Vorwahl

Darüber hinaus kann der Administrator auch bestimmte Rufnummern oder Vorwahlen (z.B. kostenpflichtige Vorwahlnummern) sperren.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Administrator.

Verfügbare Funktionen

Es gibt verschiedene Funktionen von Swyxlt!, die der Administrator für Benutzer zulassen oder sperren kann. Die Zuweisung der Funktionen kann dabei über Funktionsberechtigungen oder ein bestimmtes Administrator-Profil erfolgen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Administrator.

- Umleitungen ändern
Der Benutzer darf seine Umleitungen (sofort, verzögert, bei besetzt) verändern, d.h. festlegen zu welcher Rufnummer umgeleitet wird oder ob die Rufe direkt zur Voicemail geleitet werden.
Siehe auch 8 **Umleitungen**, Seite 71.
- Call Routing Manager (CRM) verwenden
Hier kann der Benutzer selber mit Hilfe des Regel-Assistenten ein Regelwerk für die Rufbehandlung erstellen. Siehe auch [https://help.swyx.com/cpe/12.10/CRM/Swyx/de-DE/index.html#context/help/CRM_start_\\$](https://help.swyx.com/cpe/12.10/CRM/Swyx/de-DE/index.html#context/help/CRM_start_$).
- Grafischer Skript Editor (GSE) verwenden
Zusätzlich zum Regel-Assistenten des Call Routing Managers wird hier eine grafische Darstellung der Regeln geboten. Der Grafische Skript Editor ist Bestandteil des Optionspaketes SwyxECR.
Siehe auch [https://help.swyx.com/cpe/12.10/GSE/Swyx/de-DE/index.html#context/extended_call_routing_\\$](https://help.swyx.com/cpe/12.10/GSE/Swyx/de-DE/index.html#context/extended_call_routing_$).
- Collaboration starten
Bei der Collaboration-Funktion ist es dem Benutzer erlaubt, seinen Bildschirm während eines Gesprächs über Swyxlt! für seinen Gesprächspartner freizugeben. Die Freigabe erfolgt auf der Oberfläche von Swyxlt!, im Menü „Funktionen | Collaboration“. Innerhalb dieser Freigabe kann der Benutzer dem Gesprächspartner erlauben, Zugriff auf seinen Computer zu nehmen.
Siehe auch 10.14 **Collaboration per Mausclick**, Seite 121.



Die Collaboration-Funktion kann nur zwischen Swyxlt!-Benutzern stattfinden. Zu einem SwyxPhone kann keine Collaboration erfolgen. Beide Teilnehmer müssen TeamViewer ab Version 8 (zur optimalen Benutzerführung ab Version 9) auf ihrem Computer installiert und das Recht zur Collaboration haben. Ein Benutzer kann zur gleichen Zeit höchstens eine Anwendungsfreigabe erlauben.

- Lokale Konfiguration ändern
In der lokalen Konfiguration kann der Benutzer festlegen, an welchem Server er sich anmeldet und ob die Anmeldung über das lokale Netzwerk oder den SwyxRemoteConnector erfolgt. Weitere lokale Konfigurationen betreffen den Benutzernamen, den E-Mail-Client, der mit der Taste „Voicemail“ geöffnet wird, und die verwendete Sprachkompression.
Auf einer weiteren Registerkarte werden die lokalen Einstellungen für die Sprach-Endgeräte vorgenommen.
Diese Einstellungen gelten für den lokalen Computer und werden normalerweise nach der Installation nicht mehr geändert.
Die lokale Konfiguration kann nicht in der SwyxWare Administration vorgenommen werden. Deshalb kann die lokale Konfiguration direkt am Computer des Benutzers verändert werden, wenn Swyxlt! abgemeldet ist. Sobald Swyxlt! sich erneut anmeldet, werden die geänderten lokalen Einstellungen wirksam.
Siehe auch 13.2 **Swyxlt! - Lokale Konfiguration**, Seite 160.
- Benutzerprofil ändern
Hier können alle Einstellungen vorgenommen werden, die den Benutzer direkt betreffen und die der Benutzer auf allen Telefonie-Clients vorfindet, sobald er sich an SwyxServer angemeldet hat, z.B. Namens- und Verknüpfungstasten, Klingeltöne etc. Diese Einstellungen können auch in der SwyxWare Administration unter den Benutzereinstellungen vorgenommen werden.
Siehe auch 13.1 **Benutzerprofil**, Seite 147.
- Skin ändern
Der Benutzer kann andere Skins verwenden.
- Skin bearbeiten
Der Benutzer kann seine Skin mit dem Skin Editor bearbeiten und verwenden.
Siehe auch 20 **Benutzung von Skins**, Seite 227.
- Gespräch in Swyxlt! mitschneiden
Der Benutzer kann Gespräche, die er mit Swyxlt! führt, mitschneiden. Diese Funktionalität ist im Optionspaket SwyxRecord enthalten.
Siehe auch 10.15 **Mitschneiden**, Seite 124.

- Ändern der Einstellungen für Mobile Erweiterungen
Der Benutzer kann die Einstellungen (Anrufernummer und Mobile ID) für die Nutzung der Mobilien Erweiterung z.B. mit einem Mobiltelefon (Swyxt! Mobile) selbst konfigurieren.
Siehe auch 8.4 **Mobile Erweiterungen**, Seite 76.
- Videoanrufe
Der Benutzer darf Videoanrufe initiieren und empfangen.
- Anzahl und Rufnummern der Leitungen ändern
Der Benutzer darf die Anzahl der Leitungen und die Rufnummern der Leitungen festlegen.
- Einstellung für die Verschlüsselung ändern
- CTI+ (Externes Telefon über Rufnummer)
Der Benutzer darf mit CTI+ ein externes Telefon über seine Rufnummer steuern.

3.6 Aufruf aus der Befehlszeile

Sie können Swyxt! auch über die Befehlszeile starten. In diesem Fall gelten folgende Parameter.

| Parameter | Erläuterung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -M oder -m | Minimiert starten Startet Swyxt! in einem minimierten Fenster. |
| -S <Servername> oder -s <Servername> | Name von SwyxServer Legt den Namen des SwyxServer im Netzwerk fest, bei dem Swyxt! sich anmelden soll. |
| -B <Standby-Servername> oder -b <Standby-Servername> | Name des Standby-SwyxServer Legt den Namen des Standby-SwyxServer im Netzwerk fest, bei dem Swyxt! sich während eines Ausfalls von SwyxServer anmelden soll. |
| -U <Benutzername> oder -u <Benutzername> | Benutzerkonto auf SwyxServer Legt das Benutzerkonto auf SwyxServer fest, unter dem Swyxt! sich anmelden soll. |

| Parameter | Erläuterung |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -d <Rufnummer> oder -d <Benutzername> | Wählverfahren Leitet das Wählverfahren gleich nach dem Swyxt! Start ein. |
| -? | Hilfe Gibt eine Liste der möglichen Parameter und ihre Bedeutung auf dem Bildschirm aus. |

Die Reihenfolge der Parameter ist beliebig. Enthält ein Name eines oder mehrere Leerzeichen, sollte er von Anführungszeichen eingeschlossen werden.



Alle in der Befehlszeile angegebenen Parameter ersetzen für diesen Aufruf die Parameter in der lokalen Konfiguration von Swyxt!.

Beispiel:

Um Swyxt! für den Benutzer „Zeus“ aufzurufen und auf dem SwyxServer „Olymp“ anzumelden, wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem Swyxt! installiert ist, und geben folgenden Befehl über die Befehlszeile ein:

```
Swyxt!.exe -S „Olymp“ -U „Zeus“ -M
```



Ist Swyxt! bereits gestartet, so wird ein weiterer Aufruf ignoriert.

4 Benutzeroberfläche

Auf der Benutzeroberfläche von Swyx! stehen Ihnen diverse Funktionen zur Verfügung.


Für weitere Informationen zu den grundlegenden Telefoniefunktionen von Swyx!, siehe 5 **Telefonieren mit Swyx! - Erste Schritte**, Seite 41.

Für ausführliche Informationen zu den Funktionen von Swyx!, siehe 10 **Swyx! - Funktionen im Detail**, Seite 89.


Für weitere Informationen zu den Einstellungen von Swyx!, siehe 13 **Swyx! einstellen**, Seite 147.



Als Beispiel wird in dieser Dokumentation die Standard-Oberfläche (Skin) verwendet, die bei der ersten Installation von Swyx! installiert wird. Sie können auch mit einer anderen mitgelieferten Skin arbeiten oder, sofern von Ihrem Administrator für Sie zugelassen, Ihre Skin mit dem Skin Editor individuell anpassen. Siehe auch 20 **Benutzung von Skins**, Seite 227.



4.1 Leitungsbereich



Nr. - Erläuterung

- ① *Wahlwiederholung*
- ② *Lautsprecher und Mikrofon*
- ③ *Voicemail und Fernabfrage*
- ④ *Rufsignalisierung und Übernahme*
- ⑤ *Verbinden*
- ⑥ *Konferenz*
- ⑦ *Mitschneiden*
- ⑧ *Option "Lauthören"*
- ⑨ *Video*
- ⑩ *Collaboration per Mausclick*
- ⑪ *Halten*

4.2 Funktionsleiste

Über die Funktionsleiste können Sie schnell auf wichtige Funktionen zugreifen. Mit der rechten Maustaste können Sie auch das Kontextmenü mit zusätzlichen Optionen und Einstellungen für jede einzelne Funktion aufrufen.

**Erläuterung**

- ① *Rufjournal*
- ② *Voicemail und Fernabfrage*
- ③ *Das Telefonbuch*
- ④ *Umleitungen*
- ⑤ *Swyx Messenger*

4.3 Audiobereich**Nr. - Erläuterungen**

- ① *Audio-Modus "Headset"*
- ② *Audio-Modus "Handset"*

Nr. - Erläuterungen

- ③ *Audio-Modus "Freisprechen"*

4.4 Weitere Anrufoptionen**Nr. - Erläuterung**

- ① *Steuerung von Telefonen vom PC aus mit SwyxCTI und SwyxCTI+*
- ② *Taste „Umleitung“*
- ③ *Rufnummer unterdrücken*
- ④ *Zweituanruf unterbinden*

4.5 Registerkarten mit Namenstasten

Die Rufnummern häufig benötigter Gesprächspartner können auf Namenstasten gespeichert werden. Die Namenstasten ermöglichen eine schnelle Anwahl: Klicken Sie einfach auf die Namenstaste, um den Teilnehmer anzuwählen. Weiterhin wird auf der Namenstaste der Status des Teilnehmers signalisiert.



Beachten Sie bei der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Bei Fragen, insbesondere zum Thema Datenschutz in SwyxWare, wenden Sie sich an Ihren Administrator.



Personenbezogene Daten können nicht automatisch gelöscht werden. Um die geltenden Datenschutzbestimmungen zu erfüllen, müssen Sie ggf. die Einträge manuell löschen.

Bestimmte Funktionen, wie beispielsweise die Direktansprache, sind nur über Namenstasten möglich.

| Seite 1 | Seite 2 | Seite 3 |
|---------------------|------------------|---------|
| Bauer, Michaela > | Namenstaste 11 > | |
| Becker, Helga > | Namenstaste 12 > | |
| Schneider, Monika > | Namenstaste 13 > | |
| Müller, Peter > | Namenstaste 14 > | |
| Schmidt, Ursula > | Namenstaste 15 > | |
| Koch, Werner > | Namenstaste 16 > | |
| Meyer, Sabine > | Namenstaste 17 > | |
| Schulz, Karin > | Namenstaste 18 > | |
| Neumann, Jürgen > | Namenstaste 19 > | |
| Richter, Klaus > | Namenstaste 20 > | |


[Namenstasten konfigurieren](#)

[Kontextmenü zur Namenstaste](#)

Kontaktkarte

Die Kontaktkarte erscheint, wenn Sie einen kurzen Moment mit der Maus auf der Namenstaste verbleiben oder mit der linken Maustaste auf den

Pfeil klicken.



Sie enthält den Namen des Gesprächspartners, seinen Status und seine Rufnummer. Wenn hinterlegt, wird zusätzlich der freie Statustext angezeigt. Hat ihr Gesprächspartner eingestellt, dass wenn er laut seinem Kalender einen Termin hat, der Betrefftext des Termins als Statustext angezeigt werden soll, so wird auch dieser im Fenster dargestellt.

Durch Klick auf das entsprechende Symbol können Sie den Teilnehmer anrufen, ihm eine E-Mail senden, ihm eine Sofortnachricht zukommen lassen oder einen Videoanruf mit ihm führen. Die Aktivität der Symbole ist abhängig vom Status des auf der Namenstaste hinterlegten Kontaktes. Das Kamera-Symbol ist nur bei einer installierten Web-Kamera aktiv.

Erweiterte Kontaktkarte

Falls die Namenstaste mit einem Verknüpften Kontakt belegt ist, können Sie durch Klick auf den Pfeil in der rechten unteren Ecke die Kontaktkarte aufklappen, um weitere Kontaktinformationen anzuschauen.


Die erweiterte Kontaktkarte wird sofort angezeigt, wenn Sie den Pfeil auf der Namenstaste anklicken.

Die Informationen für die erweiterte Kontaktkarte werden aus einer angebundenen Anwendung (z. B. Swyx VisualContacts, Microsoft® Outlook, IBM® Notes) abgerufen. Siehe auch **Verknüpfte Kontakte**, Seite 111.

Es können folgende Informationen angezeigt werden:

- Telefonnummer(n)
- E-Mail-Adresse(n)
- Faxnummer(n)
- Information
 - Name der Firma (Organisation)
 - Abteilung
 - Datenbank

- Quelle (z. B. „Outlook“)



Sie können auf eine gewünschte Rufnummer, E-Mail-Adresse oder Faxnummer klicken. Es werden folgende Funktionen ausgeführt:


- Eine Rufnummer wird über Swyxt! sofort gewählt.
- Über eine Faxnummer wird SwyxFax Client aufgerufen und das Dialogfenster „Fax senden“ geöffnet. Die Faxnummer wird ins entsprechende Eingabefeld übernommen. Siehe auch [https://help.swyx.com/cpe/12.10/FaxClient/Swyx/de-DE/index.html#context/help/send_fax_\\$](https://help.swyx.com/cpe/12.10/FaxClient/Swyx/de-DE/index.html#context/help/send_fax_$).
- Über eine E-Mail-Adresse wird die mit Swyxt! verknüpfte E-Mail Anwendung aufgerufen und ein Dialogfenster für die neue E-Mail-Nachricht geöffnet. Die ausgewählte E-Mail-Adresse wird in das entsprechende Eingabefeld übernommen.



Kann Outlook den auf der Namenstaste hinterlegten Namen nicht erkennen, so erfolgt eine entsprechende Meldung. Ggf. müssen Sie den Kontakt zunächst zu Ihren Outlook-Kontaktdaten hinzufügen.

4.6 Swyxt! Menüs

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den Menüs zum Steuern und Konfigurieren von Swyxt!. Aufrufen können Sie die Menüs entweder über die Menüleiste oder über das allgemeine Kontextmenü.



4.6.1 Allgemeines Kontextmenü

Das allgemeine Kontextmenü ist weitgehend identisch mit dem Menü der Menüleiste. Es unterscheidet sich lediglich durch die vertikale Anordnung.



Neben dem allgemeinen Kontextmenü gibt es noch spezifische Kontextmenüs, die sich auf die einzelnen Skin-Elemente beziehen, z. B. auf Namens- oder Leitungstasten. Informationen zu den spezifischen Kontextmenüs finden Sie in den Abschnitten zu den jeweiligen Elementen.


So rufen Sie das allgemeine Kontextmenü auf

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Bedienoberfläche von Swyxt! auf eine freie Stelle, die nicht durch eine Taste oder ein Display (Informationsfläche) belegt ist. Auf der Standard-Skin sind diese freien Bereiche kaum vorhanden. Am besten klicken Sie daher

mit der rechten Maustaste auf das freie Feld zwischen den Funktionstasten im Optionsbereich oder auf die freie Fläche rechts auf der Registerkartenleiste am besten klicken Sie daher mit der rechten Maustaste auf der Registerkarte „Optionen“ auf das freie Feld zwischen den Funktionstasten im Optionsbereich oder auf die freie Fläche rechts auf der Registerkartenleiste. Das Kontextmenü erscheint.

4.6.2 Menü Datei

Das Menü Datei beinhaltet die folgenden Funktionen



| Menübefehl | Erläuterung |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmelden | Anmelden an SwyxServer. Bei der Anmeldung werden der Benutzername und das Kennwort verwendet, das Sie beim Starten von Windows eingegeben haben (Windows-Authentifizierung). Sie können sich aber auch mit einem SwyxWare Benutzernamen und Kennwort anmelden. Nach dem Anmelden können Sie telefonieren. Arbeiten Sie bei der Windows-Authentifizierung mit mehreren SwyxWare Benutzerkonten, können Sie bei der Anmeldung das entsprechende Konto auswählen. Siehe 3 Anmelden und Abmelden , Seite 22. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmelden | Abmelden von SwyxServer. Die Verbindung zum Server wird getrennt, Swyxt! wird deaktiviert. Dadurch wird eine nicht autorisierte Nutzung verhindert. Nach dem Abmelden können Sie nicht mehr telefonieren. |
| Benutzer wechseln... | Über diese Menüoption können Sie das Benutzerkonto, mit dem Sie angemeldet sind, wechseln. Arbeiten Sie bei der Windows-Authentifizierung mit mehreren SwyxWare Benutzerkonten, können Sie bei der Anmeldung ein anderes Konto auswählen. Wenn Sie sich mit einem SwyxWare Benutzernamen und Kennwort anmelden, können Sie beispielsweise an einem anderen Arbeitsplatz unabhängig von der Windows-Anmeldung über Ihr SwyxWare Konto telefonieren. Siehe auch 3.3 Benutzer wechseln , Seite 26. |
| Kennwort ändern... | Wenn Sie nicht Ihre Windows-Anmeldung zur Anmeldung an SwyxServer verwenden, können Sie hier Ihr Kennwort für die Anmeldung am Server ändern, siehe 3.2.1 Kennwort ändern , Seite 23. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie mit einem SwyxWare Benutzernamen und Kennwort angemeldet sind. |
| Namens-/ Verknüpfungstasten | Importieren... Externes Laden von bereits definierten Namens- / Verknüpfungstasten. Bereits belegte Tasten werden überschrieben. Exportieren... Externes Speichern der von Ihnen erstellten Namens- / Verknüpfungstasten-Belegung. Siehe auch 10.12 Namens- und Verknüpfungstasten exportieren und importieren , Seite 119. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persönliches Telefonbuch | Importieren... Importieren einer kommaseparierten Datei (CSV) mit Telefonbucheinträgen. Die Importdatei wird auf fehlerhafte Einträge überprüft und Sie haben die Möglichkeit, Korrekturen vorzunehmen. Weiterhin können Sie festlegen, ob bereits bestehende Einträge überschrieben oder beibehalten werden sollen. Exportieren... Externes Speichern aller oder bestimmter Einträge im Telefonbuch als kommaseparierte Datei (.csv). Siehe auch 7.2 Importieren/Exportieren von Telefonbucheinträgen , Seite 67. |
| Skin | Laden Laden einer anderen, schon vorhandenen Bedienoberfläche für Ihr Swyxt!. Nur verfügbar, wenn der Systemadministrator Ihnen das Wechseln zu anderen Skins erlaubt. Bearbeiten Ändern der Bedienoberfläche Ihres Swyxt!. Nur verfügbar, wenn der Systemadministrator Ihnen das Bearbeiten Ihrer Skin erlaubt. Speichern Speichern einer von Ihnen veränderten Bedienoberfläche Ihres Swyxt!. Nur verfügbar, wenn der Systemadministrator Ihnen das Bearbeiten Ihrer Skin erlaubt. |
| Minimieren | Swyxt! minimieren. Je nach Einstellung im Benutzerprofil ist Swyxt! in der Taskleiste oder nur als Symbol im Infobereich zu finden. |
| Beenden | Swyxt! beenden. |

4.6.3 Menü Bearbeiten

Dieses Menü enthält die Standardfunktionen Kopieren, Einfügen und Entfernen.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  Kopieren | Strg+C |
|  Einfügen | Strg+V |
|  Entfernen | Entf |

| Menübefehl | Erläuterung |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Kopieren | Kopieren des markierten Texts/Elements in die Zwischenablage. |
| Einfügen | Einfügen des Texts/Elements aus der Zwischenablage. |
| Entfernen | Entfernen des markierten Texts/Elements. |



Die „Entfernen“-Funktion erscheint nur im Menü „Bearbeiten“ während die Skin bearbeitet wird.

4.6.4 Menü Leitungen

Die Befehle in diesem Menü dienen dem Wechsel zwischen Ihren Leitungen.

| |
|-----------|
| Leitung 1 |
| Leitung 2 |
| Leitung 3 |

Um zu einer anderen Leitung zu wechseln, klicken Sie auf die gewünschte Leitung.

4.6.5 Menü Funktionen

Dieses Menü umfasst alle Funktionen, die Sie auf der Standard-Bedienoberfläche und durch Tasten aufrufen können.

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Video | |
| Ruf übernehmen | Strg+G |
| Hörer abheben | Strg+Eingabe |
| Namenstasten | ▶ |
| Wahlwiederholung | ▶ |
| Automatische Wahlwiederholung... | |
| Autom. Wahlwiederholung abbrechen | |
| <hr/> | |
| Halten | Strg+H |
| Makeln | Strg+I |
| Übergabe / Verbinden | Strg+T |
| Übergabe an | ▶ |
| Mit Rufnummer/URI verbinden... | Strg+F |
| Mit Voicemail verbinden | |
| Konferenz (Alle Leitungen) | Strg+J |
| Konferenz beginnen / erweitern | ▶ |
| Rückruf anfordern | Strg+B |
| Rückruf annehmen | |
| Rückruf ablehnen | |
| Journalbeitrag erstellen... | |
| Kontakt anzeigen... | |
| Fax senden... | |
| <hr/> | |
| Mitschneiden | |
| Voicemail Fernabfrage | |
| Collaboration | |
| <hr/> | |
| Verknüpfungstasten | ▶ |

| Menübefehl | Erläuterung |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video | Startet während eines aktiven Gesprächs die Videodatenübertragung. Ihr Gesprächspartner kann Ihr Videobild anschließend sehen. Siehe auch 10.23 Video , Seite 137. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruf übernehmen | Eingehenden Anruf für einen anderen Teilnehmer (Rufsignalisierung) annehmen. Wenn die Rufsignalisierung zwischen dem angerufenen Teilnehmer und Ihnen eingerichtet ist, werden dessen Anrufe im Display, in der Sprechblase und auf dessen Namenstaste (sofern vorhanden) angezeigt, die Übernahmetaste blinkt und nach 10 Sekunden ertönt ein Signalton. Durch Klicken auf diesen Menübefehl, die Übernahmetaste oder die Namenstaste können Sie das Gespräch sofort annehmen. |
| Hörer abheben/ Verbindung beenden | Hörer abheben/Verbindung beenden. |
| Namenstasten | Kurzwahl, d. h. einen Teilnehmer wählen, dessen Rufnummer/Namen Sie auf einer Namenstaste gespeichert haben. Klicken Sie auf den Pfeil, um Ihre Namenstasten aufzulisten. Klicken Sie auf den gewünschten Namen, um den Teilnehmer anzuwählen. Klicken Sie auf „Hinzufügen/Ändern...“, um neue Namenstasten zu belegen oder bereits belegte Namenstasten zu ändern, siehe auch 10.9 Namenstaste und Statussignalisierung , Seite 108. |
| Wahlwiederholung | Wahl einer bereits von Ihnen zuvor genutzten Rufnummer. In Abhängigkeit von der Konfiguration wird die Rufnummer sofort gewählt bzw. muss nach Auswahl durch Klicken auf die Leitungstaste gewählt werden. |
| Automatische Wahlwiederholung... | Eine Rufnummer wird wiederholt gewählt. Sie können eine Zielrufnummer und den Abstand der Wahlwiederholungen eingeben. Die Zielrufnummer wird so lange automatisch angewählt, bis der angerufene Anschluss nicht mehr besetzt ist oder die Automatische Wahlwiederholung von Ihnen abgebrochen wird. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autom. Wahlwiederholung abbrechen | Abbrechen einer Automatischen Wahlwiederholung. |
| Halten | Das aktive Telefongespräch halten. Der Teilnehmer hört Wartemusik. Klicken Sie erneut auf diesen Menübefehl, um die gehaltene Verbindung wieder zu aktivieren. |
| Makeln | Zur nächsten Leitung wechseln. Die aktive Verbindung wird gehalten und es wird zur nächsten Leitung gewechselt. Dies kann entweder eine freie Leitung oder eine bisher gehaltene Verbindung sein, die nun aktiv wird. Wenn Sie auf eine freie Leitung wechseln, hören Sie das Freizeichen und können einen Teilnehmer anrufen. Klicken Sie so oft auf den Menübefehl, bis Sie die gewünschte Leitung ausgewählt haben, siehe 5.6 Wie wechsle ich zwischen mehreren Teilnehmern? , Seite 43. |
| Übergabe/ Verbinden | Zwei Teilnehmer miteinander verbinden. Das aktive Gespräch wird mit dem gehaltenen Gespräch verbunden. Ihre beiden Leitungen werden frei (inaktiv). |
| Übergabe an | Die gerade aktive Leitung wird an eine der gehaltenen Leitungen übergeben. Diese Option ist nur dann aktiviert, wenn mindestens eine Leitung gehalten wird. |
| Mit Rufnummer/URI verbinden | Eine neue Rufnummer kann eingegeben werden, an die das Gespräch dann übergeben wird. |
| Mit Voicemail verbinden | Der Anrufer wird direkt an die eigene Voicemail geleitet. |
| Konferenz (Alle Leitungen) | Haben Sie mindestens zwei Verbindungen, so können Sie hier alle Ihre Leitungen zu einer Konferenz zusammenfügen. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konferenz beginnen/ erweitern | Haben Sie mindestens zwei Verbindungen, so können Sie hier auswählen, mit welcher Verbindung Sie eine Konferenz beginnen möchten. Haben Sie bereits eine Konferenz eingeleitet, so können Sie hier auswählen mit welcher Leitung Sie die Konferenz erweitern möchten. |
| Rückruf anfordern | Rückrufwunsch äußern, nur bei Teilnehmern in Ihrem Unternehmen möglich, siehe 10.17 Rückruf , Seite 128. <ul style="list-style-type: none"> • Der Anschluss des angerufenen Teilnehmers ist besetzt: Die angewählte Rufnummer wird in der eigenen Rückrufliste gespeichert. Sobald der Anschluss nicht mehr besetzt ist, ertönt ein Signalton und im Windows-Infobereich erscheint eine Sprechblase, die eine erneute Anwahl anbietet. • Der angerufene Teilnehmer meldet sich nicht: Ihre Rufnummer wird in die Anrufliste des Angerufenen eingetragen. In Ihrer eigenen Rückrufliste wird „Rückruf angefordert“ vermerkt. |
| Rückruf annehmen | Rückruf bei besetzt bestätigen Sie haben einen Rückruf bei besetzt hinterlegt und der Angerufene hat das Gespräch beendet. Ein erneuter Verbindungsversuch ist möglich. Bestätigen Sie den Rückruf, so wird eine Verbindung aufgebaut. |
| Rückruf ablehnen | Rückruf bei besetzt ablehnen Sie haben einen Rückruf bei besetzt hinterlegt und der Angerufene hat das Gespräch beendet. Lehnen Sie den Rückruf bei besetzt ab, so wird Ihnen nicht mehr angeboten die Verbindung aufzubauen. Der Eintrag in der Liste „Eigene Rückrufwünsche“ bleibt erhalten. |
| Journaleintrag erstellen | Sie können einen Journaleintrag in Outlook für das aktuelle Gespräch erstellen. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt anzeigen | Sie können einen Outlook-Kontakt für das aktuelle Gespräch anzeigen oder neu erstellen. |
| Fax senden... | Über diese Option wird SwyxFax Client gestartet und der Dialog zum Senden eines Kurzfaxes geöffnet. Siehe auch https://help.swyx.com/cpe/12.10/FaxClient/Swyx/de-DE/index.html#context/help/send_fax_\$. |
| Mitschneiden | Gespräch aufzeichnen. Das geführte Gespräch wird mitgeschnitten. Der Aufzeichnungsbeginn wird dem Gesprächspartner durch einen kurzen Ton signalisiert. Der Administrator muss Ihnen das Recht eingeräumt haben Gespräche mitzuschneiden. Sie können die Mitschnitte später exportieren. |
| Voicemail Fernabfrage | Die Verbindung zu Ihrer Voicemail wird aufgebaut. Sie können Ihre Voicemails abhören. |
| Collaboration | Ermöglicht Ihrem Gesprächspartner die Anzeige Ihres Bildschirminhaltes, siehe auch 10.14 Collaboration per Mausclick , Seite 121. |
| Verknüpfungstasten | Belegte Verknüpfungstasten zu häufig benutzten Programmen werden angezeigt. Klicken Sie auf „Hinzufügen / Ändern...“, um neue Verknüpfungstasten zu belegen oder bereits belegte Verknüpfungstasten zu ändern. |

4.6.6 Menü Listen

Über dieses Menü gelangen Sie zu den Listen und Aufzeichnungen, die während Ihrer Nutzung von Swyxl! geführt werden.

| | |
|------------------------------|--------|
| Rufjournal... | Strg+L |
| Anrufliste... | |
| Wahlwiederholungsliste... | Strg+R |
| Entgangene Anrufe... | |
| Eigene Rückrufwünsche... | |
| Mitgeschnittene Gespräche... | |
| E-Mail Programm öffnen... | |
| Voicemail Fernabfrage | |
| Telefonbuch... | Strg+P |

| Menübefehl | Erläuterung |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rufjournal... | Rufjournal anzeigen. Das Rufjournal wird geöffnet und alle Rufe werden aufgelistet. Siehe auch 10.7 Rufjournal , Seite 96. |
| Anrufliste... | Die Liste der eingegangenen Anrufe wird im Rufjournal angezeigt. Siehe auch 10.7.4 Anrufliste , Seite 100. |
| Wahlwiederholungsliste... | Die Liste der ausgegangenen Anrufe wird im Rufjournal angezeigt. Siehe auch 10.7.5 Wahlwiederholungsliste , Seite 100. |
| Entgangene Anrufe... | Die Liste der eingegangenen Anrufe, die nicht von Ihnen angenommen wurden, wird im Rufjournal angezeigt. Siehe auch 10.7.6 Entgangene Anrufe , Seite 101. |
| Eigene Rückrufwünsche... | Liste der von Ihnen gesetzten Rückrufwünsche anzeigen, siehe 10.17 Rückruf , Seite 128. |
| Mitgeschnittene Gespräche... | Liste der von Ihnen aufgezeichneten Gespräche anzeigen, siehe 10.15 Mitschneiden , Seite 124. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-Mail Programm öffnen... | Die unter „Einstellungen Swyxt! Lokale Konfiguration...“ konfigurierte E-Mail-Anwendung wird aufgerufen, siehe 13.2 Swyxt! - Lokale Konfiguration , Seite 160. Sie können Ihre E-Mails oder Voicemails bearbeiten. |
| Voicemail Fernabfrage | Aufgezeichnete Voicemail(s) abhören. Ihre Voicemails werden wie bei der Fernabfrage abgehört, siehe 9.4 Fernabfrage , Seite 84. |
| Telefonbuch... | Telefonbuch aufrufen. |

4.6.7 Menü Einstellungen

Über dieses Menü können Sie das Verhalten und die Einstellungen von Swyxt! anpassen.


| |
|----------------------------------|
| Zweitanruf unterbinden |
| Rufnummer/URI unterdrücken |
| Mikrofon ausschalten |
| Lautstärke regulieren... |
| Lauthören |
| Audio-Modus ▶ |
| Erweiterte Statusinformationen ▶ |
| Umleitungen konfigurieren... |
| Call Routing Manager... |
| Ansagen-Assistent... |
| CTI... |
| Benutzerprofil... |
| Lokale Konfiguration... |

| Menübefehl | Erläuterung |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zweitanruf unterbinden | Mit dieser Funktion vermeiden Sie bei Telefongesprächen die Signalisierung weiterer Anrufe. Siehe auch 10.4 Zweitanruf unterbinden , Seite 95. |
| Rufnummer/URI unterdrücken | Ist die Rufnummernunterdrückung eingeschaltet, so wird Ihrem externen Gesprächspartner Ihre Rufnummer nicht übermittelt. Siehe auch 10.5 Rufnummer unterdrücken , Seite 95. |
| Mikrofon ausschalten | Sie können während eines Gesprächs das Mikrofon ein- und ausschalten. Siehe auch 10.2.2 Mikrofon ausschalten , Seite 93. |
| Lautstärke regulieren... | Es erscheint ein Regler zur Einstellung der Lautstärke. Siehe auch 10.2.1 Lautstärke regulieren , Seite 92. |
| Lauthören | Das Gespräch wird laut gestellt. So können weitere Personen dem Telefonat zuhören. Siehe auch Option "Lauthören" , Seite 94. |
| Audio-Modus | Über diesen Menüpunkt werden die Audio-modi-Funktionen aufgerufen, siehe Leitungsbereich , Seite 29. |
| Erweiterte Statusinformationen | Konfigurieren Sie hier Ihren Status. Sie können wählen zwischen „Erreichbar“, „Abwesend“, „Nicht stören“ und „Abgemeldet“. Außerdem können Sie Ihren Status durch Eingabe eines Textes individuell erweitern. Auch das Hinterlegen eines eigenen Bildes ist hier möglich. Siehe auch Leitungsbereich , Seite 29. |
| Umleitungen konfigurieren... | Konfigurieren Sie hier die sofortige Umleitung, die verzögerte Umleitung, die Umleitung bei Besetzt und die Parallelrufe. Siehe auch 8 Umleitungen , Seite 71. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Call Routing Manager... | Konfigurieren Sie mit dem Call Routing Manager weitergehende Rufbehandlungen. Siehe auch https://help.swyx.com/cpe/12.10/CRM/Swyx/de-DE/index.html#context/help/CRM_start_\$. |
| Ansagen-Assistent... | Der Ansagen-Assistent unterstützt Sie bei der Aufnahme der notwendigen Ansagen, z. B. Ihrer persönlichen Ansage für die Voicemail. Siehe auch 9.2 Der Ansagen-Assistent , Seite 81. |
| CTI... | Mit CTI können Sie eines Ihrer Telefone, ein Swyxt! oder ein externes Telefon über seine Rufnummer steuern. Siehe auch 19 Steuerung von Telefonen vom PC aus mit SwyxCTI und SwyxCTI+ , Seite 219. |
| Benutzerprofil... | Hier finden Sie alle weiteren Einstellungen, die dem Benutzer zugeordnet werden. Siehe auch 13.1 Benutzerprofil , Seite 147. |
| Lokale Konfiguration... | Hier finden Sie alle weiteren Einstellungen, die für diese Installation von Swyxt! vorgenommen werden. Siehe auch 13.2 Swyxt! - Lokale Konfiguration , Seite 160. |

4.6.8 Menü Hilfe

Über dieses Menü können Sie folgende Informationen über Swyxt! aufrufen:



| Menübefehl | Erläuterung |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hilfethemen... | Online-Hilfe aufrufen. |
| Quickstart anzeigen | Zeigt das Quickstart-Dokument an, welches grundlegende Funktionsbeschreibungen enthält und Ihnen somit den „Schnelleinstieg“ in die Swyxt! Funktionen erleichtert. |
| Swyx Help Center | Öffnet das Swyx Help Center, in dem Sie Lösungen für technische Informationen zu den Produkten finden. |
| Swyx Community /Swyx Forum | Öffnet die Swyx Community, in der Sie sich mit anderen Community-Mitgliedern austauschen können. |
| Was ist neu? | Ruft die Online-Hilfe auf - dabei wird das Kapitel mit den neuen Features der aktuellen Version direkt angezeigt. |
| Meldungsprotokoll... | Zeigt Meldungen an, wie beispielsweise An- und Abmeldungen). Siehe auch 3.4 Meldungsprotokoll , Seite 26. |
| Info über Swyxt!... | Versions- und Copyright-Information anzeigen. |

5 Telefonieren mit Swyxlt! - Erste Schritte

Hier finden Sie die grundlegenden Telefonfunktionen von Swyxlt!.

[Swyxlt! starten](#)

[Wie rufe ich einen Teilnehmer an?](#)

[Wie nehme ich ein Telefongespräch an?](#)

[Wie beende ich ein Gespräch?](#)

[Wie leite ich eine Rückfrage ein?](#)

[Wie wechsele ich zwischen mehreren Teilnehmern?](#)

[Wie verbinde ich zwei Teilnehmer miteinander?](#)

[Wie übergebe ich ein Gespräch ohne Rückfrage?](#)

[Wie leite ich einen Anruf direkt weiter?](#)

[Wie nutze ich Erweiterte Statusinformationen \(Rich Presence\)?](#)



Alle Telefoniefunktionen, die Sie über die Swyxlt! Skin aufrufen (z. B. eine Hörertaste oder eine Leitungstaste anklicken) verwenden den Standard-Audiomodus, siehe **Standard-Audiomodus**, Seite 94.

5.1 Swyxlt! starten

Wenn Swyxlt! nicht bereits mit dem Start Ihres PCs automatisch aufgerufen wurde, so starten Sie Swyxlt! wie nachfolgend beschrieben.

So starten Sie Swyxlt!

- Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Doppelklicken Sie auf das Swyxlt! Symbol auf dem Desktop oder
 - klicken Sie in der Taskleiste auf „Start | Programme | SwyxWare | Swyxlt!“.

Swyxlt! wird gestartet und nun erfolgt die Anmeldung an SwyxServer. Siehe auch **3 Anmelden und Abmelden**, Seite 22.

Nach der Anmeldung erscheint die Swyxlt! Bedienoberfläche.

5.2 Wie rufe ich einen Teilnehmer an?

Sie haben mehrere Möglichkeiten, einen Wählvorgang einzuleiten:

- Sie geben die Rufnummer ein und starten dann den Wählvorgang (wie bei einem Mobiltelefon).
- Sie nehmen erst den Hörer ab und wählen dann die Nummer (wie bei einem klassischen Telefon).
- Sie verwenden die Freisprecheinrichtung. Dazu müssen Sie über ein Handset verfügen, das diese Funktion unterstützt.



Der Administrator hat die Möglichkeit, für Gruppen oder Benutzer Rechte für ausgehende Rufe zu konfigurieren, d. h. bestimmte Rufnummern (z. B. für Ortsverbindungen, Fernverbindungen oder internationale Verbindungen) sind für den jeweiligen Benutzer oder die Gruppe gesperrt. Wird eine gesperrte Rufnummer gewählt, erscheint eine Fehlermeldung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.

So rufen Sie einen Teilnehmer an

- Geben Sie über die Tastatur die Rufnummer in das Eingabefeld ein. Sie können auch eine SIP-URI oder einen symbolischen Namen, beispielsweise den Benutzernamen, eingeben.
Die eingegebenen Zeichen erscheinen im Eingabefeld. Mit der Rücktaste können Sie Ihre Eingabe korrigieren bzw. weitere Ziffern einfügen, solange der Hörer noch aufliegt.
- Um den Wählvorgang einzuleiten,
 - nehmen Sie einfach das Swyxlt! Handset ab oder
 - drücken Sie auf Ihrer Tastatur die Eingabetaste oder
 - klicken Sie auf die Hörertaste „Abheben“ oder eine Leitungstaste der Swyxlt! Bedienoberfläche.

So rufen Sie einen Teilnehmer an (klassisches Telefonieren mit Swyxlt! Handset)

- Heben Sie das Swyxlt! Handset ab.
Sie hören das Freizeichen bzw. den internen Wählton.
- Geben Sie über die Tastatur die Rufnummer in das Eingabefeld ein.

Die eingegebenen Ziffern erscheinen im Eingabefeld. Der Teilnehmer wird sofort angerufen.

5.3 Wie nehme ich ein Telefongespräch an?

Geht für Sie ein Anruf ein, wird ein Ruf an Sie weitergeleitet oder geht ein Ruf ein an eine Gruppe, deren Mitglied Sie sind, so

- erscheint in der Taskleiste ein Anruf-Symbol mit einer Sprechblase „Neuer Anruf“, welche die Rufnummer und den Namen des Anrufers enthält,
- erscheint auf der Leitung die Rufnummer oder der Name des Anrufers,
- ertönt ein Klingelton
- erscheint eine animierte Grafik auf der Leitungstaste, auf der das Gespräch eingeht.

Ist die Rufnummer des Anrufers bekannt, so versucht SwyxWare, diese weiter zuzuordnen, d.h. ist ein Name im Globalen oder Persönlichen Telefonbuch, in den Kontakten oder auf den Namenstasten dieser Rufnummer zugeordnet, so wird der Name angezeigt. Andernfalls wird lediglich die Rufnummer angezeigt, siehe 16.3 **Namensauflösung aus Outlook-Kontakten**, Seite 206.

Erscheint „XXX“, so wurde die Rufnummer des Anrufers nicht übertragen, z. B. weil der Anrufer seine Rufnummer unterdrückt.

So nehmen Sie ein Telefongespräch an

- 1 Um den Anruf anzunehmen,
 - nehmen Sie einfach das Swyxt! Handset ab oder
 - doppelklicken Sie auf das Anruf-Symbol im Tray (Taskleiste) oder
 - klicken Sie auf die Hörertaste oder auf die animierte Leitungstaste. Lautsprecher und Mikrofon werden freigeschaltet bzw. das Swyxt! Handset oder Swyxt! Headset aktiviert, so dass Sie mit dem Anrufer sprechen können.



Ist zum Zeitpunkt eines eingehenden Anrufs der Bildschirmschoner aktiviert oder ist Swyxt! auf Minimaldarstellung in der Taskleiste reduziert, so können Sie das Gespräch einfach durch Abheben des Hörers entgegennehmen. Dabei wird in Abhängigkeit vom Betriebssystem normalerweise Swyxt! in den Vordergrund gestellt. Sollte dies einmal nicht automatisch passieren, können Sie Swyxt! mit der Maus aktivieren.

5.4 Wie beende ich ein Gespräch?

Sie führen ein Telefongespräch und möchten das Gespräch beenden.

So beenden Sie ein Telefongespräch

- 1 Um die Verbindung abzubauen,
 - legen Sie einfach das Swyxt! Handset auf oder
 - klicken Sie auf die Hörertaste der Swyxt! Bedienoberfläche (damit wird das Gespräch beendet; die Leitung bleibt jedoch weiterhin im Zustand „abgehoben“)
 oder
 - klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Leitungstaste und dann im angezeigten Kontextmenü auf „Verbindung beenden“.



Beenden Sie ein Gespräch und haben Sie noch ein zweites, gehaltenes Gespräch, so ertönt nach 5 Sekunden ein einmaliger Aufmerksamkeitston. Heben Sie erneut den Hörer ab, um direkt mit dem gehaltenen Gesprächspartner verbunden zu werden.



Wenn in Ihren Swyxlt! Einstellungen die Option „Verbinden durch Auflegen“ aktiviert ist und Sie während eines Gesprächs einen weiteren Anruf starten, werden beim Auflegen Ihres Handsets beide Teilnehmer verbunden. Bei mehreren gehaltenen Gesprächen, führt das Auflegen Ihres Handsets nicht zu einem Verbinden der Teilnehmer. Stattdessen werden alle Gespräche gehalten und es ertönt nach 5 Sekunden ein einmaliger Aufmerksamkeitston. Heben Sie erneut den Hörer ab, um direkt mit dem zuletzt aktiven Teilnehmer verbunden zu werden. Siehe auch 13.1.1 **Allgemein**, Seite 147.

5.5 Wie leite ich eine Rückfrage ein?

Sie führen ein Telefongespräch und möchten einen weiteren Teilnehmer anrufen (Rückfrage). Anschließend möchten Sie mit beiden Teilnehmern abwechselnd sprechen (Makeln).

Beispiel:

Sie telefonieren mit einem Kunden (Teilnehmer A) und möchten in der Lagerhaltung (Teilnehmer B) erfragen, ob ein bestimmter Artikel noch vorrätig ist.

Sie beginnen gleichzeitig ein zweites Gespräch mit Teilnehmer B. Danach können Sie abwechselnd mit Teilnehmer A und Teilnehmer B sprechen.

Während Sie mit dem einen Teilnehmer sprechen (die entsprechende Leitungstaste ist aktiviert), hört der andere Teilnehmer eine Wartemusik.

Wenn Sie das Telefonat mit einem der Teilnehmer beenden (mit Hilfe der Hörertaste), wird die entsprechende Leitung wieder frei. Sie können dann zur gehaltenen Leitung wechseln.

Wurde die aktive Leitung von Ihnen aufgebaut und legen Sie dann den Hörer auf, so werden die beiden Gesprächsteilnehmer miteinander verbunden.

So rufen Sie einen weiteren Teilnehmer an

- 1 Betätigen Sie während einer aktiven Verbindung eine freie Leitungstaste.

Sie hören das Freizeichen und können nun einen weiteren Teilnehmer anrufen.

- 2 Geben Sie die Nummer ein (manuell, über Ihre Namenstasten oder das Telefonbuch) und warten Sie, bis die Verbindung zustande kommt.

Währenddessen wird das erste Gespräch gehalten, Ihr Gesprächspartner hört eine Wartemusik. Der Zustand der gehaltenen Leitung wird durch die Animation entsprechend dargestellt. Siehe auch 6.2.1 **Leitungszustand**, Seite 54.

5.6 Wie wechsele ich zwischen mehreren Teilnehmern?

Sie führen gleichzeitig Gespräche mit mehreren Teilnehmern. Die aktive Verbindung ist die Verbindung, über die Sie gerade sprechen. Alle anderen Teilnehmer, die gerade eine Wartemusik hören, sind gehaltene Verbindungen.

Beispiel:

In der Zentrale gehen mehrere Anrufe ein, die Sie an verschiedene Kollegen weitervermitteln möchten, die aber nicht sofort erreichbar sind. Sie können die Anrufer auf „Halten“ legen, so dass diese die Wartemusik hören und können jederzeit zu diesen wartenden Verbindungen wechseln, um sie über den Fortgang der Vermittlungsbemühungen zu informieren.

So makeln Sie zwischen der aktiven und einer gehaltenen Verbindung

Voraussetzung: Sie haben eine aktive Leitung und mindestens eine weitere gehaltene Leitung.

- 1 Um zwischen Gesprächen zu wechseln, klicken Sie auf die entsprechende Leitungstaste.
oder
- 1 Wählen Sie im Menü „Funktionen“ die Option „Makeln“.
- 2 Durch mehrmaliges Auswählen der Funktion „Makeln“ aktivieren Sie nacheinander alle verfügbaren Leitungen.



Sie können gleichzeitig so viele Gespräche führen, wie Sie Leitungen haben, dabei haben Sie mehrere gehaltene und höchstens eine aktive Leitung.

5.7 Wie verbinde ich zwei Teilnehmer miteinander?

Sie sind gleichzeitig mit zwei Teilnehmern verbunden. Während Sie mit dem einen Teilnehmer sprechen, wird der andere gehalten. Der gehaltene Teilnehmer hört Wartemusik. Sie können jetzt diese beiden Teilnehmer miteinander verbinden.

Beispiel:

Sie telefonieren mit Teilnehmer A auf Leitung 1. Auf Leitung 2 befindet sich eine gehaltene Verbindung mit Teilnehmer B. Sie verbinden Teilnehmer A mit Teilnehmer B. Anschließend sind Ihre Leitungen wieder frei (inaktiv).

Siehe auch 6.1.5 **Verbinden**, Seite 50.

So verbinden Sie zwei Teilnehmer

- 1 Klicken Sie auf die Taste „Verbinden“.
- oder
- 1 Ziehen Sie per Drag & Drop die aktive Leitung auf die gehaltene Leitung.
Die beiden Teilnehmer werden miteinander verbunden. Beide Leitungen werden inaktiv.
Siehe auch 6.1.5 **Verbinden**, Seite 50.



Für die jetzt direkt miteinander verbundenen Teilnehmer, an deren Gespräch Sie nun nicht mehr beteiligt sind, können trotzdem noch Kosten bei Ihnen anfallen. Diese entstehen auf Ihrer Seite nur dann, wenn eine oder beide Verbindungen von Ihnen aufgebaut wurden. Wenn Sie zum Beispiel von Teilnehmer A angerufen wurden und Sie dann Teilnehmer B zwecks Rückfrage angerufen haben, laufen bei Ihnen die Gesprächskosten für die Verbindung zu Teilnehmer B auf. Es entstehen keine Kosten für Sie, wenn sowohl Teilnehmer A als auch Teilnehmer B bei Ihnen angerufen haben. Wenn Sie jedoch beide Teilnehmer angerufen haben, gehen die Kosten für beide Verbindungen zu Ihren Lasten.

5.8 Wie übergebe ich ein Gespräch ohne Rückfrage?

Mit Ihrem Swyxlt! können Sie eingehende Anrufe annehmen und anschließend an einen anderen Teilnehmer übergeben, ohne die Antwort des neuen Teilnehmers abzuwarten, d.h. Sie können zwei Teilnehmer miteinander verbinden, obwohl zu einem Teilnehmer noch keine aktive Verbindung besteht.

So übergeben Sie ein Gespräch ohne Rückfrage

Sie führen gerade ein Gespräch (z. B. mit Teilnehmer A), die Leitung ist aktiv.

- 1 Klicken Sie auf eine freie Leitungstaste.
Ihr Gesprächspartner (Teilnehmer A) wird dadurch auf „Halten“ gelegt und hört die Wartemusik.
- 2 Wählen Sie nun die Rufnummer des Teilnehmers, an den Sie das Gespräch übergeben möchten (Teilnehmer B).
- 3 Klicken Sie auf die Taste „Verbinden“.

Oder

- 1 Ziehen Sie die Leitungstaste per Drag & Drop auf die Namenstaste, sofern vorhanden.
Ihr Gesprächspartner (Teilnehmer A) hört nun einen Rufton. Die Leitung, auf der Sie die zweite Verbindung aufgebaut haben, wird frei und die erste Leitung ändert ihren Zustand von „Halten“ in

„Verbinden“. Ihr ehemaliger Gesprächspartner (Teilnehmer A) hört das Klingelzeichen.

- Der Angerufene (Teilnehmer B) hört nach dem Abheben die Ansage „Sie werden verbunden.“ bevor er mit dem Weitergeleiteten (Teilnehmer A) sprechen kann.

Wird der Ruf innerhalb von 20 Sekunden nicht angenommen oder wird der Ruf zur Voicemail umgeleitet, so wird der Verbindungsaufbauversuch beendet, der Anrufer liegt wieder auf „Halten“ und hört die normale Wartemusik.

- Durch Klicken auf „Halten“ oder Aktivieren der Leitungstaste können Sie das Gespräch wieder übernehmen.



Für den Fall, dass der Gesprächspartner, an den der Ruf übergeben werden soll, nicht erreichbar ist, beachten Sie bitte, dass der Ruf möglicherweise verzögert (nach mehr als 20 Sekunden) umgeleitet wird. Erfolgt die Umleitung zur Voicemail, so wird die Gesprächsübergabe automatisch abgebrochen, der Anrufer liegt wieder auf „Halten“ und hört wieder die normale Wartemusik.



Wird ein nicht angenommener Ruf an Sie zurückgeleitet, liegt er wieder auf Halten. Informationen zum Ruf werden in einem QuickInfo (ToolTip) zur Leitungstaste angezeigt.

5.9 Wie leite ich einen Anruf direkt weiter?

Geht ein Anruf für Sie ein, so können Sie diesen ohne anzunehmen an einen anderen Teilnehmer oder an die Voicemail weiterleiten. Dafür können Sie die Funktionen des Kontextmenüs der Leitungstaste nutzen oder die Drag & Drop-Funktion (wenn eine entsprechende Namenstaste konfiguriert wurde).

So leiten Sie ein Gespräch ohne Annahme weiter

Bei Ihnen geht ein Anruf ein.

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Leitung.
Es öffnet sich das Kontextmenü.
- Sie haben nun zwei Möglichkeiten:
 - Klicken Sie auf „Mit Voicemail verbinden“, um den Anrufer zu Ihrer

Voicemail weiterzuleiten.

- Klicken Sie auf „Übergabe an Rufnummer/URI...“, um den Anrufer an einen anderen Teilnehmer weiterzuleiten. Sie können die Rufnummer des Teilnehmers anschließend eingeben oder aus dem Telefonbuch von Swyxt! wählen.

Der Anrufer wird sofort weitergeleitet.

Oder

- Ziehen Sie die Leitungstaste, auf der der Ruf eingeht, per Drag & Drop auf eine konfigurierte Namenstaste bzw. die Voicemail-Taste („Neue Voicemails“).

Der Anrufer wird sofort weitergeleitet.

5.10 Wie nutze ich Erweiterte Statusinformationen (Rich Presence)?

Mit Hilfe Erweiterter Statusinformationen können Sie Ihrem Gesprächspartner genaue Auskunft über Ihre Verfügbarkeit geben. Auch Sie sehen, wenn Ihr Gesprächspartner Erweiterte Statusinformationen nutzt, seine Verfügbarkeit, auf der für ihn angelegten Namenstaste.



Beachten Sie bei der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Bei Fragen, insbesondere zum Thema Datenschutz in SwyxWare, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

So setzen Sie Ihren Status auf „Erreichbar“

- Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ die Option „Erweiterte Statusinformationen“
oder
- klicken Sie mit der rechten oder linken Maustaste im Infobereich auf Ihren momentanen Status.
Es öffnet sich das Kontextmenü.
- Wählen Sie den Status „Erreichbar“. Der Status erscheint anschließend bei Ihrem Gesprächspartner auf der für Sie hinterlegten Namenstaste. Zusätzlich wird der Status auch im Globalen Telefonbuch sowie innerhalb der Suche im Eingabefeld angezeigt.

So setzen Sie Ihren Status auf „Abwesend“

- 1 Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ die Option „Erweiterte Statusinformationen“ oder
- 2 klicken Sie mit der rechten oder linken Maustaste im Infobereich auf Ihren momentanen Status.
Es öffnet sich das Kontextmenü.
- 3 Wählen Sie den Status „Abwesend“. Der Status erscheint anschließend bei Ihrem Gesprächspartner auf der für Sie hinterlegten Namenstaste. Zusätzlich wird der Status auch im Globalen Telefonbuch sowie innerhalb der Suche im Eingabefeld angezeigt.

Der Status „Abwesend“ kann auch automatisch vergeben werden. Unter welchen Voraussetzungen das geschehen soll, legen Sie innerhalb der Lokalen Konfiguration fest. Siehe auch **Registerkarte „Lokale Konfiguration“**, Seite 160.

Bei einer Neuansmeldung am SwyxIt! oder im Falle eines SwyxIt! Neustarts werden Sie gefragt, ob Sie Ihren Status zurück auf „Erreichbar“ setzen möchten oder weiterhin als „Abwesend“ dargestellt werden wollen.



Benutzen Sie mehrere SwyxIt! z. B. auf Ihrem Rechner und auf Ihrem Laptop und setzen Sie in einem SwyxIt! den Status manuell auf „Abwesend“, so wird der Status auf der Namenstaste des Gesprächspartners als „Abwesend“ dargestellt. Schaltet SwyxIt! automatisch auf „Abwesend“ - gemäß Konfiguration - dann erscheint der Status „Abwesend“ nur dann auf der Namenstaste, wenn alle Clients automatisch auf Abwesend geschaltet haben.

So setzen Sie Ihren Status auf „Nicht stören“

- 1 Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ die Option „Erweiterte Statusinformationen“ oder
- 2 klicken Sie mit der rechten oder linken Maustaste im Infobereich auf Ihren momentanen Status.
Es öffnet sich das Kontextmenü.
- 3 Wählen Sie den Status „Nicht stören“. Der Status erscheint anschließend bei Ihrem Gesprächspartner auf der für Sie hinterlegten

Namenstaste. Zusätzlich wird der Status auch im Globalen Telefonbuch sowie innerhalb der Suche im Eingabefeld angezeigt. Sobald Sie den Status „Nicht stören“ gewählt haben, werden eingehende Rufe nicht mehr akustisch signalisiert. Dass Sie angerufen werden, signalisiert SwyxIt! lediglich über die Oberfläche, z. B. über die Animation der Leitung oder - wenn im Benutzerprofil eingestellt - über die Rufbenachrichtigung in der Taskleiste (Sprechblase). Das SwyxIt! Fenster erscheint während des stummen Klingelns nicht im Vordergrund. Bei einer Neuansmeldung am SwyxIt! oder im Falle eines SwyxIt! Neustarts werden Sie gefragt, ob Sie Ihren Status zurück auf „Erreichbar“ setzen möchten oder ob Sie den Status „Nicht stören“ beibehalten möchten.



Setzen Sie den Status während es klingelt auf „Nicht stören“, verstummt anschließend das Klingeln. Der Ruf wird dann lediglich über die Animation der Leitung oder eine Sprechblase signalisiert.



Deaktivieren Sie während eines eingehenden Anrufs den Status „Nicht stören“, so erfolgt weiterhin für diesen Ruf kein akustisches Signal und der Ruf wird weiterhin nur über die Animation der Leitung oder eine Sprechblase angezeigt.

So setzen Sie Ihren Status auf „Abgemeldet“

- 1 Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ die Option „Erweiterte Statusinformationen“ oder
- 2 klicken Sie mit der rechten oder linken Maustaste im Infobereich auf Ihren momentanen Status.
Es öffnet sich das Kontextmenü.
- 3 Wählen Sie den Status „Abgemeldet“. Der Status erscheint anschließend bei Ihrem Gesprächspartner auf der für Sie hinterlegten Namenstaste. Zusätzlich wird der Status auch im Globalen Telefonbuch sowie innerhalb der Suche im Eingabefeld angezeigt.



Wenn Sie Ihren Status auf „Abgemeldet“ setzen, wird die Verbindung zu SwyxServer getrennt und Sie bleiben telefonisch nicht erreichbar.

So geben Sie einen Statustext ein

- 1 Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ die Option „Erweiterte Statusinformationen“
oder
- 2 klicken Sie mit der rechten oder linken Maustaste im Infobereich auf Ihren momentanen Status.
Es öffnet sich das Kontextmenü.
- 3 Wählen Sie „Statustext eingeben“. Das Fenster „Eigener Statustext“ öffnet sich. Geben Sie hier den Text ein, der zusätzlich zu Ihrem Status auf der Kontaktkarte der Namenstaste angezeigt werden soll. Sie können max. 252 Zeichen eingeben.



Der eingegebene Statustext wird immer angezeigt. Die Anzeige des Textes ist also unabhängig vom ausgewählten Status. D. h. selbst wenn Sie Ihren Computer herunterfahren, Sie dann auf der Namenstaste als nicht angemeldet gekennzeichnet sind, erscheint auf der Kontaktkarte der hier eingetragene Text. Mit Hilfe dieser Option können Sie z. B. genauere Angaben zu Ihren Urlaubszeiten (z. B. „Urlaub vom 01. - 09.10.“) hinterlegen. Ihr Gesprächspartner sieht somit während Ihrer Abwesenheit auf Ihrer Namenstaste in welchem Zeitraum Sie nicht in der Firma sind und ab wann er wieder mit Ihnen kommunizieren kann.

So legen Sie Ihr eigenes Benutzerbild fest

- 1 Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ die Option „Erweiterte Statusinformationen“
oder
- 2 klicken Sie mit der rechten Maustaste im Infobereich auf Ihren momentanen Status.
Es öffnet sich das Kontextmenü.
- 3 Wählen Sie „Eigenes Benutzerbild auswählen“. Das Fenster „Eigenes Benutzerbild auswählen“ öffnet sich.
- 4 Wählen Sie in der Dropdown-Liste Ihr gewünschtes Bild.
Das ausgewählte Bild wird bei Ihren Gesprächspartnern auf der Namenstaste angezeigt, sofern sie die automatische Anzeige des Benutzerbilds gewählt haben.
Sie können wählen zwischen
 - einem Vorlagenbild aus der SwyxWare Datenbank. Diese Bilder befinden sich in der Dropdown-Liste und sind mit (Vorlage)

- gekennzeichnet. Sie wurden durch Ihren Administrator hinterlegt.
oder
- einem Bild, das Sie aus Ihrem Dateisystem wählen. Zuletzt aus dem Dateisystem gewählte Bilder erscheinen anschließend ebenfalls in der Dropdown-Liste.
oder
- <kein Bild>, wenn Sie auf die Anzeige eines Benutzerbildes verzichten möchten. In diesem Fall wird ein Standardbild mit einem grauen Konterfei auf der Namenstaste angezeigt.

6 Leitungen

Dieses Kapitel beschreibt die Funktionen der Leitungen.

Auf der Telefonoberfläche werden die Leitungen durch Leitungstasten dargestellt. Diese bieten eine Vielzahl an Funktionen an, dienen jedoch auch zur Anzeige von Informationen.

Sie können bequem per Mausclick

- die Leitung auswählen, auf der Sie sprechen möchten oder
- zwischen Leitungen wechseln oder
- Leitungen „zusammenführen“, um zum Beispiel zwei Teilnehmer zu verbinden.

In diesem Kapitel finden Sie ausführliche Beschreibungen

1. zu den grundlegenden Telefoniefunktionen:

- Anrufen (siehe *Anrufen*, Seite 48)
- ein Gespräch verbinden (siehe *Annehmen oder Ablehnen eines Gespräches*, Seite 48)
- einen Ruf halten (siehe *Halten*, Seite 49)
- zwischen zwei Leitungen wechseln (siehe *Wechseln zwischen Leitungen*, Seite 49)
- Verbinden von Rufen (siehe *Verbinden*, Seite 50)
- Verbinden von Rufen ohne Rückfrage (siehe *Verbinden ohne Rückfrage (Blind Call Transfer)*, Seite 51)
- Leitungen sperren (siehe *Sperren von Leitungen (Nachbearbeitungszeit)*, Seite 51)
- Verwendung einer bestimmten Leitung für ausgehende Rufe (siehe *Verwendung einer bestimmten Leitung (Signalisierung der jeweiligen Rufnummer)*, Seite 52)

2. zu den Leitungsfunktionen:

- zu den Leitungen und Leitungstasten (siehe *Leitungszustand*, Seite 54)
- zur Konfiguration der Leitungstasten (Rufnummern, Anzahl und Bezeichnung der Leitungen) (siehe *Leitungstaste konfigurieren*, Seite 61)

6.1 Telefoniefunktionen

In diesem Abschnitt finden Sie ausführliche Beschreibungen zu grundlegenden Telefoniefunktionen:

- Anrufen
- ein Gespräch verbinden
- einen Ruf halten
- zwischen zwei Leitungen wechseln
- Leitungen sperren
- Verwendung einer bestimmten Leitung für ausgehende Rufe



Alle Telefoniefunktionen, die Sie über die SwyxIt! Skin aufrufen (z. B. eine Hörertaste oder eine Leitungstaste anklicken) verwenden den Standard-Audiomodus, siehe **Standard-Audiomodus**, Seite 94.

6.1.1 Anrufen

Mit Ihrem SwyxIt! können Sie nach der Anmeldung an SwyxServer ganz einfach einen Ruf starten.

So rufen Sie einen Teilnehmer an

- 1 Geben Sie über die Tastatur die Rufnummer in das Eingabefeld ein. Sie können auch eine SIP-URI oder einen symbolischen Namen, beispielsweise den Benutzernamen, eingeben. Die eingegebenen Zeichen erscheinen im Eingabefeld. Mit der Rücktaste können Sie Ihre Eingabe korrigieren bzw. weitere Ziffern einfügen, solange der Hörer noch aufliegt.
- 2 Um den Wählvorgang einzuleiten,
 - nehmen Sie einfach das SwyxIt! Handset ab oder
 - drücken Sie auf Ihrer Tastatur die Eingabetaste oder
 - klicken Sie auf die Hörertaste „Abheben“ oder eine Leitungstaste der SwyxIt! Bedienoberfläche.

6.1.2 Annehmen oder Ablehnen eines Gespräches

Mit Ihrem SwyxIt! können Sie auf einfache Weise ein Telefongespräch durch Abheben des Hörers annehmen. Sie haben aber auch die Möglich-

keit, den Ruf abzulehnen. Wenn Sie eine verzögerte Rufumleitung konfiguriert haben, wird ein abgelehnter Ruf an das dort angegebene Ziel weitergeleitet.

So nehmen Sie ein Telefongespräch an

- 1 Um den Anruf anzunehmen,
 - nehmen Sie einfach das Swyxt! Handset ab
oder
 - doppelklicken Sie auf das Anruf-Symbol im Tray (Taskleiste)
oder
 - klicken Sie auf die Hörertaste oder auf die animierte Leitungstaste. Lautsprecher und Mikrofon werden freigeschaltet bzw. das Swyxt! Handset oder Swyxt! Headset aktiviert, so dass Sie mit dem Anrufer sprechen können.

Siehe auch 5.3 *Wie nehme ich ein Telefongespräch an?*, Seite 42.

So lehnen Sie ein Telefongespräch ab

Ein eingehender Ruf wird auf einer Leitungstaste durch eine Animation angezeigt.

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Leitungstaste.
- 2 Klicken Sie auf „Ruf ablehnen“.



Wenn Sie eine verzögerte Rufumleitung konfiguriert haben, wird ein abgelehnter Ruf an das dort angegebene Ziel weitergeleitet.

6.1.3 Halten

Mit der Funktion „Halten“ halten Sie das gerade aktive Telefongespräch, wenn Sie beispielsweise eine Rückfrage oder ein zweites Gespräch starten möchten. Wenn ein Gespräch gehalten wird, hört der Gesprächspartner Wartemusik. Auf der Leitung sehen Sie die Meldung „Verbindung gehalten“ und das Leitungssymbol ändert sich entsprechend.

Um eine gehaltene Verbindung wieder zu aktivieren, klicken Sie auf die Taste „Halten“ oder die Leitungstaste.

So halten Sie ein Telefongespräch

Sie führen ein Gespräch auf einer Leitung.

- 1 Klicken Sie auf die Taste „Halten“. Das Gespräch wird gehalten.
oder
- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Leitungstaste, auf der Sie das Gespräch führen.
- 2 Wählen Sie im Kontextmenü der Leitungstaste die Option „Halten“. Das Gespräch wird gehalten.
oder
- 1 Klicken Sie auf eine andere Leitungstaste oder starten Sie einen weiteren Ruf (z. B. aus dem Telefonbuch oder direkt über eine Namenstaste). Eine weitere Leitung wird aktiviert und das aktuelle Gespräch wird gehalten.

Um eine gehaltene Verbindung wieder zu aktivieren, klicken Sie auf die Taste „Halten“ oder die Leitungstaste.

6.1.4 Wechseln zwischen Leitungen

Sie können zwischen Ihren Leitungen wechseln. Wenn Sie auf einer Leitung ein Gespräch führen und dann zu einer anderen Leitung wechseln, wird dieses Gespräch gehalten. Der Gesprächspartner hört Wartemusik.

Den Wechsel zwischen verschiedenen Leitungen bezeichnet man auch als „Makeln“.

So wechseln Sie zwischen den Leitungen (Makeln)

Wenn Sie zwei oder mehrere Verbindungen haben, können Sie zwischen der aktiven und der/den gehaltenen Verbindung(en) wechseln.

- 1 Klicken Sie dazu auf die Leitung, zu der Sie wechseln möchten. Die aktive Verbindung wird jetzt gehalten und das zuvor gehaltene Gespräch wird nun aktiv.

Siehe auch *So makeln Sie zwischen der aktiven und einer gehaltenen Verbindung*, Seite 43.

6.1.5 Verbinden

Sie können Teilnehmer miteinander verbinden. Dabei können Sie ein gerade aktives Gespräch mit einem gehaltenen Gespräch verbinden, siehe **So verbinden Sie zwei Teilnehmer**, Seite 44.

Hierbei sind zwei Fälle zu unterscheiden:

- Sie halten nur eine Verbindung, dann werden die beiden Teilnehmer direkt miteinander verbunden.

Nach Verbinden von zwei Teilnehmern werden Ihre beiden Leitungen automatisch wieder inaktiv.

Verbinden über Namenstaste

Wenn Sie eine Namenstaste mit einem Teilnehmer belegt haben, ist ein Verbinden auch möglich. Klicken Sie auf die aktive Verbindung und halten Sie die Maustaste gedrückt. Ziehen Sie die Maus auf die Namenstaste des Teilnehmers, mit dem Sie den gerade aktiven Gesprächspartner verbinden möchten. Lassen Sie die Maustaste los, beide Teilnehmer sind nun direkt miteinander verbunden.

Verbinden durch Auflegen

Haben Sie die zweite Leitung (aktive Leitung) aufgebaut, z. B. für eine Rückfrage, so können Sie beide Leitungen auch miteinander verbinden, indem Sie den Hörer auflegen bzw. die Lautsprechertaste betätigen. Wurden Sie auf dieser Leitung angerufen, so wird diese Verbindung beendet, wenn Sie den Hörer auflegen bzw. die Lautsprechertaste betätigen und die vorher gehaltene Leitung wird wieder aktiv. Dieses Verhalten können Sie entsprechend konfigurieren, siehe auch 13.1.1 **Allgemein**, Seite 147.

Gesprächskosten

Für die jetzt direkt miteinander verbundenen Teilnehmer, an deren Gespräch Sie nun nicht mehr beteiligt sind, können trotzdem noch Kosten bei Ihnen anfallen. Diese entstehen auf Ihrer Seite nur dann, wenn eine oder beide Verbindungen von Ihnen aufgebaut wurden. Wenn Sie zum Beispiel von Teilnehmer A angerufen wurden und Sie dann Teilnehmer B zwecks Rückfrage angerufen haben, laufen bei Ihnen die Gesprächskosten für die Verbindung zu Teilnehmer B auf. Es entstehen keine Kosten für Sie, wenn sowohl Teilnehmer A als auch Teilnehmer B

bei Ihnen angerufen haben. Wenn Sie jedoch beide Teilnehmer angerufen haben, gehen die Kosten für beide Verbindungen zu Ihren Lasten.

[Kontextmenü zur Taste „Verbinden“](#)

So verbinden Sie zwei Teilnehmer

Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer. Diesen möchten Sie mit einem weiteren Teilnehmer verbinden, den Sie auf einer weiteren Leitung auf „Halten“ gelegt haben.

- 1 Klicken Sie auf die Leitungstaste der aktiven Verbindung und halten Sie die Maustaste gedrückt.
- 2 Ziehen Sie die Maus auf die Leitungstaste des Teilnehmers, den Sie mit dem Teilnehmer des aktiven Telefongesprächs verbinden möchten.
- 3 Lassen Sie die Maustaste wieder los (Drag & Drop). Die beiden Teilnehmer werden miteinander verbunden. Beide Leitungen werden inaktiv.
 - 1 Klicken Sie auf die Taste „Verbinden“.
 - 2 Falls Sie mehrere Verbindungen halten, wählen Sie jetzt die zu verbindende Leitung aus. Die Teilnehmer werden miteinander verbunden und Ihre beiden Leitungen werden inaktiv.

6.1.5.1 Kontextmenü zur Taste „Verbinden“

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Taste „Verbinden“ klicken, erscheint ein Kontextmenü.

| Menübefehl | Erläuterung |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Übergabe/ Verbinden | Zwei Teilnehmer miteinander verbinden. Das aktive Gespräch wird mit dem gehaltenen Gespräch verbunden. Ihre beiden Leitungen werden frei (inaktiv). Wenn Sie nur eine Verbindung halten, werden die beiden Teilnehmer direkt miteinander verbunden. Wenn Sie mehrere Verbindungen halten, erscheint eine Auswahlliste. Klicken Sie auf die Leitung, die mit der aktiven Leitung verbunden werden soll. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Übergabe an | Die gerade aktive Leitung wird an eine der gehaltenen Leitungen übergeben. Diese Option ist nur dann aktiviert, wenn mindestens eine Leitung gehalten wird. |
| Hilfe | Online-Hilfe aufrufen. |
| Klick auf Taste „Verbinden“ | Die gerade aktive Leitung mit einer Leitung verbinden, auf der sich ein gehaltenes Gespräch befindet. |

6.1.6 Verbinden ohne Rückfrage (Blind Call Transfer)

Sie können ein Telefongespräch direkt weiterleiten, bevor die Verbindung aufgebaut wurde.

So verbinden Sie ein Gespräch ohne Rückfrage

Sie telefonieren mit einem Gesprächspartner.

Ein Ruf geht bei Ihnen ein.

- 1 Haben Sie eine Namenstaste mit dem Zielteilnehmer belegt, zu dem Sie diesen Ruf weiterverbinden möchten, so ziehen Sie einfach die Leitungstaste per Drag & Drop auf die Namenstaste.

Oder

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Leitung, auf der der Ruf eingeht.
- 2 Wählen Sie im Kontextmenü die Option „Übergabe/Verbinden“.
- 3 Geben Sie die Rufnummer des Ziels ein, zu dem Sie den ersten Ruf weiterleiten möchten.

Der Ruf wird weitergeleitet und Ihr Leitung wird inaktiv.

Kommt die Verbindung mit dem Zielteilnehmer nicht innerhalb von 20 Sekunden zustande, so erscheint der ursprünglich eingegangene Ruf wieder in Ihrem Swyxt! als ein gehaltener Ruf, den Sie annehmen oder ggf. zu einer anderen Nummer weiterverbinden können. Hat der Zielteilnehmer eine sofortige Umleitung oder eine verzögerte Umleitung mit weniger als 20 Sekunden Wartezeit konfiguriert, wird der Ruf gemäß dieser Umleitungsregeln weitergeleitet.

6.1.7 Sperren von Leitungen (Nachbearbeitungszeit)

Sie können eine Leitung gezielt für alle weiteren eingehenden Rufe sperren, um z. B. nach einem Kundenanruf ausreichend Zeit zu haben, die Kundenanfrage zu bearbeiten. Ihr Swyxt! ist dann für weitere eingehenden Rufe besetzt. Möchten Sie für eine Leitung immer eine Nachbearbeitungszeit konfigurieren, so legen Sie dieses bei der Konfiguration der Leitung fest.



Auf einer gesperrten Leitung eingehende Rufe werden gemäß der Umleitung bei Besetzt umgeleitet.

So sperren Sie eine Leitung nach jedem Gespräch

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte Leitungstaste.
Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Wählen Sie im Kontextmenü „Eigenschaften“.
Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von...“.

- 3 Aktivieren Sie die Option „Leitung nach Gespräch sperren“.
- 4 Legen Sie eine Zeitspanne (5 - 1800 Sekunden) fest.
- 5 Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Klicken auf „OK“.

Die Leitung wird nun nach jedem Gespräch für die angegebene Zeitspanne gesperrt.



Beginnen Sie auf einer gesperrten Leitung einen ausgehenden Ruf, so ist diese Leitung nach dem Auflegen wieder für eingehende Rufe freigegeben.

So sperren Sie eine Leitung

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte Leitungstaste.
Das Kontextmenü erscheint.

- 2 Wählen Sie im Kontextmenü die Option „Leitung sperren“.
Die Leitung ist gesperrt, bis diese Leitung wieder freigegeben wird.

So geben Sie eine gesperrte Leitung frei

- 1 Um eine gesperrte Leitung freizugeben, rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie die Option „Leitung freigeben“.
Sie können auch auf der gesperrten Leitung wie gewohnt einen Anruf starten.

6.1.8 Verwendung einer bestimmten Leitung (Signalisierung der jeweiligen Rufnummer)

Für ausgehende Rufe können Sie festlegen, welche Leitung verwendet werden soll. Wenn Sie beispielsweise zwei verschiedene Rufnummern haben (z. B. Ihre interne Rufnummer und eine Gruppenrufnummer) und diese über verschiedene Leitungen signalisieren, können Sie durch Auswahl einer Leitung für jeden Ruf die Rufnummer bestimmen, die signalisiert werden soll.

Dabei können Sie:

- nur für den nächsten Anruf eine Leitung auswählen, siehe *Auswahl einer bestimmten Leitung für einen Ruf*, Seite 52.
- eine Standardleitung definieren, über die alle ausgehenden Rufe getätigt werden, es sei denn, Sie haben explizit eine andere Leitung gewählt. Siehe auch *Definition einer Standardleitung für ausgehende Rufe*, Seite 53.

6.1.8.1 Auswahl einer bestimmten Leitung für einen Ruf

Wenn Sie einen Ruf starten und keine Standardleitung definiert haben, wird der Ruf immer über die nächste freie Leitung gestartet. Wenn Sie jedoch einer Leitung eine bestimmte Rufnummer (z. B. eine Gruppenrufnummer) zugewiesen haben, können Sie für den nächsten Ruf eine bestimmte Leitung auswählen und somit dem Zielteilnehmer eine bestimmte Rufnummer signalisieren. Für Informationen zum Zuweisen einer Rufnummer zu einer Leitungstaste siehe *Leitungstaste konfigurieren*, Seite 61.

So rufen Sie einen Teilnehmer von einer bestimmten Leitung aus an

- 1 Klicken Sie auf die Leitungstaste, von welcher der Ruf ausgehen soll. Die Leitung wird aktiviert.
 - 2 Geben Sie über die Tastatur die Rufnummer in das Eingabefeld ein. Die Rufnummer wird sofort gewählt.
- Oder
- 1 Geben Sie über die Tastatur die Rufnummer in das Eingabefeld ein.
 - 2 Klicken Sie auf die Leitungstaste, von welcher der Ruf ausgehen soll. Der Ruf wird gestartet.

6.1.8.2 Definition einer Standardleitung für ausgehende Rufe

Sie können eine Standardleitung definieren. Diese wird für alle ausgehenden Rufe verwendet, wenn Sie keine andere Leitung explizit für einen Ruf wählen. Dies ist insbesondere hilfreich, wenn Ihr Swyxlt! mit einer anderen Anwendung, wie beispielsweise einem Kunden-Datenbanksystem, gekoppelt ist (TAPI oder ClientSDK).

So definieren Sie eine Standardleitung

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Leitungstaste, von der standardmäßig alle Rufe ausgehen sollen.
- 2 Wählen Sie im Kontextmenü (rechte Maustaste) die Option „Als Standardleitung verwenden“.
Die Option „Als Standardleitung verwenden“ ist im Kontextmenü nun mit einem Häkchen gekennzeichnet.
Um die Definition einer Standardleitung zu entfernen, wiederholen Sie diesen Vorgang. Das Häkchen vor der Option „Als Standardleitung verwenden“ wird entfernt.
Wenn Sie eine andere Leitung als Standardleitung festlegen möchten, definieren Sie einfach diese als Standardleitung. Die Option „Als Standardleitung verwenden“ wird dabei automatisch von der bisherigen Standardleitung entfernt.

Sie können die Standardleitung auch über die Konfiguration der Leitungstaste definieren. Siehe auch *Leitungstaste konfigurieren*, Seite 61.

Verhalten der Standardleitung in Verbindung mit anderen Funktionen

Makeln

Wenn Sie einen Ruf auf einer Leitung haben, die nicht die Standardleitung ist, wird beim Makeln die Standardleitung aktiviert.

Wechseln der Skin

Wenn Sie nach dem Wechseln der Skin weniger Leitungen zur Verfügung haben und die Standardleitung nicht mehr vorhanden ist (z. B. Leitung 3 ist die Standardleitung, die neue Skin hat jedoch nur 2 Leitungstasten), funktioniert Swyxlt! so, als wäre keine Standardleitung definiert.

„Rückruf bei besetzt“

Für die Funktion „Rückruf bei besetzt“ wird immer dieselbe Leitung wie für den ursprünglichen Ruf verwendet, auch wenn eine andere Standardleitung definiert wurde.

CTI

Wenn Sie eine Standardleitung definiert haben, wirkt sich dies auch auf ein per CTI gesteuertes SwyxPhone aus.

6.2 Funktionen der Leitungstaste

Die Leitungstasten repräsentieren die Leitungen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Sie können jeder Leitung eine Rufnummer zuordnen, die für ein- und ausgehende Rufe verwendet wird. Weiter können Sie eine Zeitspanne für jede Leitung festlegen, in der diese Leitung für weitere eingehende Rufe gesperrt ist, siehe *Sperren von Leitungen (Nachbearbeitungszeit)*, Seite 51.

Beispiel:

Sie ordnen Leitung 1 die Rufnummer „100“ zu, dann wird bei ausgehenden Telefongesprächen auf dieser Leitung die Nummer „100“ übertragen, d. h. der Angerufene sieht in seinem Telefondisplay die Rufnummer „100“. Werden Sie auf der „100“ angerufen, kommt bei Ihnen der Ruf auf Leitung 1 an.

So rufen Sie einen Teilnehmer von einer bestimmten Leitung aus an

So nehmen Sie ein Telefongespräch an

So lehnen Sie ein Telefongespräch ab

So wechseln Sie zwischen den Leitungen (Makeln)

So definieren Sie eine Standardleitung

6.2.1 Leitungszustand

Eine Leitung kann verschiedene Zustände annehmen. Abhängig vom Zustand können Sie bestimmte Funktionen aufrufen. Jeder Zustand wird auf der Standard-Bedienoberfläche durch eine animierte Grafik verdeutlicht.

| Leitungszustand | animierte Grafik | Erläuterung |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frei |  | Kein Gespräch vorhanden. |
| Hörer abgehoben, Wählton intern |  | Sie hören das Freizeichen oder den internen Wählton und können mit dem Wählen der Rufnummer beginnen. |
| Hörer abgehoben, Wählton unterbrochen |  | Haben Sie eine neue Voicemail empfangen, so hören Sie einen unterbrochenen Wählton. Sie können trotzdem mit dem Wählen beginnen. |
| Hörer abgehoben, Wählton extern (Amt) |  | Sie haben bereits die Amtsholung gewählt und hören das Amt-Freizeichen. Sie können nun mit dem Wählen der öffentlichen Rufnummer beginnen. |
| Wählen, kein Wählton |  | Sie wählen gerade, haben schon einige Ziffern der Rufnummer eingegeben und hören daher keinen Wählton mehr. |

| Leitungszustand | animierte Grafik | Erläuterung |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommender Ruf |  | Sie werden angerufen. Der Anruf auf dieser Leitung wird durch Klingeln signalisiert. |
| Gehender Ruf (Klingeln) |  | Sie rufen einen Teilnehmer an. Dort ertönt das Klingelzeichen. |
| Gehender Ruf (Anklöpfen) |  | Der angerufene Teilnehmer telefoniert gerade. Ihr Anruf wird dort durch Anklopfen signalisiert. |
| Gehender Ruf (Besetzt) |  | Der angerufene Anschluss ist besetzt oder der Teilnehmer nicht erreichbar. |
| Verbindung aktiv |  | Die Verbindung ist hergestellt. Sie können mit dem Teilnehmer sprechen. |
| Verbindung gehalten |  | Das Telefongespräch wird gehalten. Ihr Gesprächspartner hört eine Wartemusik. |
| Verbinden ohne Rückfrage (Blind Call Transfer) |  | Ein Gespräch wird ohne Rückfrage weitergeleitet. |
| Konferenz |  | Sie nehmen an einer Konferenz aktiv teil, d. h. Sie können mit allen Gesprächspartnern sprechen. |
| Konferenz gehalten |  | Sie nehmen an einer Konferenz teil, haben diese aber vorübergehend verlassen (gehalten). Die anderen Konferenzteilnehmer kommunizieren weiter miteinander. |

| Leitungszustand | animierte Grafik | Erläuterung |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beendet |  | Das Telefongespräch wurde von der Gegenseite beendet. Sie hören das Besetztzeichen. |
| Leitung gesperrt |  | Die Leitung ist während einer Nachbearbeitungszeit für eingehende Rufe gesperrt. |
| Direktansprache |  | Die Verbindung für die Direktansprache wird sofort hergestellt. Der Anrufer kann direkt sprechen. Den Leitungszustand "Direktansprache" sieht nur der Angerufene. Für den Anrufer sieht die Leitung wie bei einem normaler Anruf aus. |

6.2.1.1 Kontextmenü zur Leitungstaste

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Leitungstaste klicken, erscheint ein Kontextmenü. Das Kontextmenü ist abhängig vom Leitungszustand.



Frei - Leitung ist inaktiv (kein Gespräch vorhanden)

| Menübefehl | Erläuterung |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abheben und wählen | Der Hörer wird abgehoben. Sie können die Rufnummer des Teilnehmers, den Sie anrufen möchten, über Tastatur oder Zifferntasten eingeben. |
| Leitung sperren | Die Leitung ist während einer Nachbearbeitungszeit für eingehende Rufe gesperrt, siehe <i>Sperren von Leitungen (Nachbearbeitungszeit)</i> , Seite 51. |
| Einfügen | Inhalt der Zwischenablage wird als Rufnummer übernommen und angewählt. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Als Standardleitung verwenden | Mit dieser Option können Sie eine Standardleitung definieren. Diese wird für alle ausgehenden Rufe verwendet, wenn Sie keine andere Leitung explizit für einen Ruf wählen. |
| Hilfe | Online-Hilfe aufrufen. |
| Eigenschaften | Diese Leitungstaste konfigurieren, siehe <i>Leitungstaste konfigurieren</i> , Seite 61. |
| Klick auf Leitungstaste | Wechseln in den „Hörer abgehoben“-Zustand. |



Hörer abgehoben - Sie hören ein Freizeichen oder einen unterbrochenen Wählton und können wählen

| Menübefehl | Erläuterung |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbindungsaufbau abbrechen | Die Leitung wird wieder frei (inaktiv). |
| Einfügen | Inhalt der Zwischenablage wird als Rufnummer übernommen und angewählt. |
| Hilfe | Online-Hilfe aufrufen. |
| Eigenschaften | Diese Leitungstaste konfigurieren, siehe <i>Leitungstaste konfigurieren</i> , Seite 61. |
| Klick auf Leitungstaste | Verbindung beenden. Die Leitung wird wieder frei (inaktiv). |



Wählen - der Wählvorgang läuft

| Menübefehl | Erläuterung |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Verbindungsaufbau abbrechen | Die Leitung wird wieder frei (inaktiv). |
| Einfügen | Inhalt der Zwischenablage wird an die bisher eingegebene Nummer angehängt. |
| Hilfe | Online-Hilfe aufrufen. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften | Diese Leitungstaste konfigurieren, siehe <i>Leitungstaste konfigurieren</i> , Seite 61. |
| Klick auf Leitungstaste | Verbindung beenden. Die Leitung wird wieder frei (inaktiv). |



Kommender Ruf - es klingelt auf dieser Leitung

| Menübefehl | Erläuterung |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruf annehmen/übernehmen | Sie nehmen den Ruf an. Die Leitung wird aktiv. |
| Ruf ablehnen | Der Anruf wird abgewiesen, ohne dass er angenommen wurde, und zur Voicemail umgeleitet. Die Leitung wird wieder frei (inaktiv). |
| Übergabe an Rufnummer/URI... | Der Ruf wird an die einzugebende Nummer/URI weitergeleitet. |
| Übergabe an Voicemail... | Der Ruf wird an die Voicemail weitergeleitet. |
| Journaleintrag erstellen | Sie können einen Journaleintrag in Outlook für das aktuelle Gespräch erstellen. |
| Kontakt anzeigen | Sie können einen Outlook Kontakt für das aktuelle Gespräch anzeigen oder neu erstellen. |
| Als Standardleitung verwenden | Mit dieser Option können eine Standardleitung definieren. Diese wird für alle ausgehenden Rufe verwendet, wenn Sie keine andere Leitung explizit für einen Ruf wählen. |
| Kopieren | Fügt die Informationen der Leitungstaste (Rufnummer/Name des Gesprächspartners) in die Zwischenablage. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hilfe | Online-Hilfe aufrufen. |
| Eigenschaften | Diese Leitungstaste konfigurieren, siehe <i>Leitungstaste konfigurieren</i> , Seite 61. |
| Klick auf Leitungstaste | Gespräch annehmen. Wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen, wird dieses Gespräch gehalten. Ihr Gesprächspartner hört eine Wartemusik. |



Gehender Ruf (Klingeln) - beim angerufenen Teilnehmer klingelt das Telefon

| Menübefehl | Erläuterung |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbindungsaufbau abbrechen | Die Leitung wird wieder frei (inaktiv). |
| Übergabe/Verbinden | Der Ruf wird an die gehaltene Leitung übergeben (Verbinden ohne Rückfrage). |
| Übergabe an | Die gerade aktive Leitung wird an eine der gehaltenen Leitungen übergeben. |
| Rückruf anfordern | Ihr Wunsch nach Rückruf wird in die Anrufliste des angerufenen Teilnehmers eingetragen. In Ihrer eigenen Rückrufliste wird der Rückrufwunsch ebenfalls vermerkt. Die Leitung wird wieder frei (inaktiv). Nur intern möglich. |
| Journaleintrag erstellen | Sie können einen Journaleintrag in Outlook für das aktuelle Gespräch erstellen. |
| Kontakt anzeigen | Sie können einen Outlook Kontakt für das aktuelle Gespräch anzeigen oder neu erstellen. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopieren | Fügt die Informationen der Leitungstaste (Rufnummer/Name des Gesprächspartners) in die Zwischenablage. |
| Hilfe | Online-Hilfe aufrufen. |
| Eigenschaften | Diese Leitungstaste konfigurieren, siehe <i>Leitungstaste konfigurieren</i> , Seite 61. |
| Klick auf Leitungstaste | Verbindung beenden. Die Leitung wird wieder frei (inaktiv). |



Gehender Ruf (Anklopfen) - beim Teilnehmer wird angeklopft

| Menübefehl | Erläuterung |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbindungsaufbau abbrechen | Die Leitung wird wieder frei (inaktiv). |
| Übergabe/Verbinden | Der Ruf wird an die gehaltene Leitung übergeben (Verbinden ohne Rückfrage). |
| Übergabe an | Die gerade aktive Leitung wird an eine der gehaltenen Leitungen übergeben. Diese Option ist nur dann aktiviert, wenn mindestens eine Leitung gehalten wird. |
| Rückruf anfordern | Ihr Wunsch nach Rückruf wird in die Anrufliste des angerufenen Teilnehmers eingetragen. In Ihrer eigenen Rückrufliste wird der Rückrufwunsch ebenfalls vermerkt. Die Leitung wird wieder frei (inaktiv). Nur intern möglich. |
| Journalbeitrag erstellen | Sie können einen Journalbeitrag in Outlook für das aktuelle Gespräch erstellen. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt anzeigen | Sie können einen Outlook Kontakt für das aktuelle Gespräch anzeigen oder neu erstellen. |
| Kopieren | Fügt die Informationen der Leitungstaste (Rufnummer/Name des Gesprächspartners) in die Zwischenablage. |
| Hilfe | Online-Hilfe aufrufen. |
| Eigenschaften | Diese Leitungstaste konfigurieren, siehe <i>Leitungstaste konfigurieren</i> , Seite 61. |
| Klick auf Leitungstaste | Verbindung beenden. Die Leitung wird wieder frei (inaktiv). |



Gehender Ruf (Besetzt) - Sie hören das Besetztzeichen

| Menübefehl | Erläuterung |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbindungsaufbau abbrechen | Die Leitung wird wieder frei (inaktiv). |
| Rückruf anfordern bei besetzt | Ihr Wunsch nach Rückruf wird in die Anrufliste des angerufenen Teilnehmers eingetragen. In Ihrer eigenen Rückrufliste wird der Rückrufwunsch ebenfalls vermerkt. Die Leitung wird wieder frei (inaktiv). Nur intern möglich. |
| Journalbeitrag erstellen | Sie können einen Journalbeitrag in Outlook für das aktuelle Gespräch erstellen. |
| Kontakt anzeigen | Sie können einen Outlook Kontakt für das aktuelle Gespräch anzeigen oder neu erstellen. |
| Kopieren | Fügt die Informationen der Leitungstaste (Rufnummer/Name des Gesprächspartners) in die Zwischenablage. |
| Hilfe | Online-Hilfe aufrufen. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften | Diese Leitungstaste konfigurieren, siehe <i>Leitungstaste konfigurieren</i> , Seite 61. |
| Klick auf Leitungstaste | Verbindung beenden. Die Leitung wird wieder frei (inaktiv). |



Verbindung aktiv - Sie können sprechen

| Menübefehl | Erläuterung |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Halten | Die Verbindung wird gehalten. Ihr Gesprächspartner hört eine Wartemusik. |
| Verbindung beenden | Die Leitung wird wieder frei (inaktiv). |
| Übergabe/Verbinden | Zwei Teilnehmer miteinander verbinden. Das aktive Gespräch wird mit dem gehaltenen Gespräch verbunden. Ihre beiden Leitungen werden frei (inaktiv). |
| Übergabe an | Die gerade aktive Leitung wird an eine der gehaltenen Leitungen übergeben. Diese Option ist nur dann aktiviert, wenn mindestens eine Leitung gehalten wird. |
| Mit Nummer/URI verbinden... | Eine neue Rufnummer kann eingegeben werden, an die das Gespräch dann übergeben wird. |
| Konferenz (Alle Leitungen) | Alle Leitungen (die aktive und alle gehaltenen) werden zu einer Konferenz zusammengefügt. |
| Auf dieser Leitung Konferenz einleiten | Diese Leitung wird zur Konferenzleitung. Zu dieser Konferenz können dann andere Leitungen hinzugefügt werden. |
| Rückruf anfordern | Ihr Wunsch nach Rückruf wird in die Anrufliste des angerufenen Teilnehmers eingetragen. In Ihrer eigenen Rückrufliste wird der Rückrufwunsch ebenfalls vermerkt. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopieren | Fügt die Informationen der Leitungstaste (Rufnummer/Name des Gesprächspartners) in die Zwischenablage. |
| Einfügen | Inhalt der Zwischenablage übertragen. Zum Beispiel können Sie so Ihre PIN zum Abhören eines Anrufbeantworters übermitteln. |
| Journaleintrag erstellen | Sie können einen Journaleintrag in Outlook für das aktuelle Gespräch erstellen. |
| Kontakt anzeigen | Sie können einen Outlook Kontakt für das aktuelle Gespräch anzeigen oder neu erstellen. |
| Hilfe | Online-Hilfe aufrufen. |
| Eigenschaften | Diese Leitungstaste konfigurieren, siehe <i>Leitungstaste konfigurieren</i> , Seite 61. |
| Klick auf Leitungstaste | Telefongespräch halten. Ihr Gesprächspartner hört eine Wartemusik. |



Verbindung gehalten - Ihr Gesprächspartner hört Wartemusik

| Menübefehl | Erläuterung |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbindung aktivieren | Gehaltenes Telefongespräch wieder aktivieren. |
| Verbindung beenden | Die Leitung wird wieder frei (inaktiv). |
| Übergabe/Verbinden | Zwei Teilnehmer miteinander verbinden. Das aktive Gespräch wird mit dem gehaltenen Gespräch verbunden. Ihre beiden Leitungen werden frei (inaktiv). |

| Menübefehl | Erläuterung |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Übergabe an | Die gerade aktive Leitung wird an eine der gehaltenen Leitungen übergeben. Diese Option ist nur dann aktiviert, wenn mindestens eine Leitung gehalten wird. |
| Mit Nummer/URI verbinden... | Eine neue Rufnummer kann eingegeben werden, an die das Gespräch dann übergeben wird. |
| Konferenz (Alle Leitungen) | Alle Leitungen (die aktive und alle gehaltenen) werden zu einer Konferenz zusammengefügt. |
| Auf dieser Leitung Konferenz einleiten | Diese Leitung wird zur Konferenzleitung. Zu dieser Konferenz können dann andere Leitungen hinzugefügt werden. |
| Journaleintrag erstellen | Sie können einen Journaleintrag in Outlook für das aktuelle Gespräch erstellen. |
| Kontakt anzeigen | Sie können einen Outlook Kontakt für das aktuelle Gespräch anzeigen oder neu erstellen. |
| Kopieren | Fügt die Informationen der Leitungstaste (Rufnummer/Name des Gesprächspartners) in die Zwischenablage. |
| Hilfe | Online-Hilfe aufrufen. |
| Eigenschaften | Diese Leitungstaste konfigurieren, siehe <i>Leitungstaste konfigurieren</i> , Seite 61. |
| Klick auf Leitungstaste | Gehaltenes Telefongespräch wieder aktivieren. |



Verbindung weitergeleitet (Blind Call Transfer)

| Menübefehl | Erläuterung |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Verbindung aktivieren | Weitergeleitetes Telefongespräch wieder aktivieren. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbindung beenden | Die Leitung wird wieder frei (inaktiv). Die weitergeleitete Verbindung wird abgebaut. |
| Journaleintrag erstellen | Sie können einen Journaleintrag in Outlook für das aktuelle Gespräch erstellen. |
| Kontakt anzeigen | Sie können einen Outlook Kontakt für das aktuelle Gespräch anzeigen oder neu erstellen. |
| Kopieren | Fügt die Informationen der Leitungstaste (Rufnummer/Name des Gesprächspartners) in die Zwischenablage. |
| Hilfe | Online-Hilfe aufrufen. |
| Eigenschaften | Diese Leitungstaste konfigurieren, siehe <i>Leitungstaste konfigurieren</i> , Seite 61. |
| Klick auf Leitungstaste | Weitergeleitetes Telefongespräch wieder aktivieren. |



Konferenz - Sie nehmen an der Konferenz teil

| Menübefehl | Erläuterung |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Halten | Die Konferenzleitung wird gehalten, alle anderen Konferenzteilnehmer können weiter miteinander sprechen. |
| Konferenz beenden | Sie beenden die Konferenz für alle Teilnehmer. Nur möglich wenn Sie die Konferenz eingeleitet haben. |
| Konferenz (Alle Leitungen) | Alle Leitungen (die aktive und alle gehaltenen) werden zu einer Konferenz zusammengefügt. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konferenz erweitern | Sie können die Leitung auswählen, die Sie zur bestehenden Konferenz hinzufügen möchten. |
| Journaleintrag erstellen | Sie können einen Journaleintrag in Outlook für das aktuelle Gespräch erstellen. |
| Kopieren | Fügt die Informationen der Leitungstaste (Rufnummer/Name des Gesprächspartners) in die Zwischenablage. |
| Hilfe | Online-Hilfe aufrufen. |
| Eigenschaften | Diese Leitungstaste konfigurieren, siehe <i>Leitungstaste konfigurieren</i> , Seite 61. |
| Klick auf Leitungstaste | Die Konferenzleitung wird gehalten. |



Konferenz gehalten - Die Konferenz wird gehalten, die anderen Teilnehmer sprechen weiter miteinander

| Menübefehl | Erläuterung |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbindung aktivieren | Gehaltene Konferenz wieder aktivieren. |
| Konferenz beenden | Sie beenden die Konferenz für alle Teilnehmer. Nur möglich wenn Sie die Konferenz eingeleitet haben. |
| Konferenz (Alle Leitungen) | Alle Leitungen (die aktive und alle gehaltenen) werden zu einer Konferenz zusammengefügt. |
| Konferenz erweitern | Sie können die Leitung auswählen, die Sie zur bestehenden Konferenz hinzufügen möchten. Die Konferenzleitung ist anschließend aktiv. |
| Journaleintrag erstellen | Sie können einen Journaleintrag in Outlook für das aktuelle Gespräch erstellen. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopieren | Fügt die Informationen der Leitungstaste (Rufnummer/Name des Gesprächspartners) in die Zwischenablage. |
| Hilfe | Online-Hilfe aufrufen. |
| Eigenschaften | Diese Leitungstaste konfigurieren, siehe <i>Leitungstaste konfigurieren</i> , Seite 61. |
| Klick auf Leitungstaste | Die Konferenzleitung wird wieder aktiviert. |



Beendet - Der Gesprächspartner hat aufgehört

| Menübefehl | Erläuterung |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auflegen | Der Hörer wird aufgehört. Die Leitung wird wieder frei (inaktiv). |
| Als Standardleitung verwenden | Mit dieser Option können Sie eine Standardleitung definieren. Diese wird für alle ausgehenden Rufe verwendet, wenn Sie keine andere Leitung explizit für einen Ruf wählen. |
| Hilfe | Online-Hilfe aufrufen. |
| Eigenschaften | Diese Leitungstaste konfigurieren, siehe <i>Leitungstaste konfigurieren</i> , Seite 61. |
| Klick auf Leitungstaste | Der Hörer wird abgehoben. Sie können eine Rufnummer/URI über die Tastatur oder die Zifferntasten eingeben. |



Gesperrt - Die Leitung ist für eingehende Rufe vorübergehend gesperrt

| Menübefehl | Erläuterung |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abheben und wählen | Der Hörer wird abgehoben. Sie können die Rufnummer des Teilnehmers, den Sie anrufen möchten, über Tastatur oder Zifferntasten eingeben. |
| Leitung freigeben | Gibt die Leitung wieder für eingehende Rufe frei. |
| Einfügen | Inhalt der Zwischenablage wird als Rufnummer übernommen und angewählt. |
| Als Standardleitung verwenden | Mit dieser Option können Sie eine Standardleitung definieren. Diese wird für alle ausgehenden Rufe verwendet, wenn Sie keine andere Leitung explizit für einen Ruf wählen. |
| Hilfe | Online-Hilfe aufrufen. |
| Eigenschaften | Diese Leitungstaste konfigurieren, siehe <i>Leitungstaste konfigurieren</i> , Seite 61. |
| Klick auf Leitungstaste | Der Hörer wird abgehoben. Sie können eine Rufnummer/URI über die Tastatur oder die Zifferntasten eingeben. |



Direktansprache - Sie werden angesprochen

| Menübefehl | Erläuterung |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruf annehmen | Die Direktansprache wird zu einer Verbindung, d.h Sie können dem Gesprächspartner antworten. Die Leitung geht in den normalen Gesprächszustand über. Liegt der Hörer noch auf, wird wenn möglich in den Modus „Freisprechen“ gewechselt. |
| Ruf ablehnen | Die aktive Verbindung wird beendet. |
| Journaleintrag erstellen | Sie können einen Journaleintrag in Outlook für das aktuelle Gespräch erstellen. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt anzeigen | Sie können einen Outlook Kontakt für das aktuelle Gespräch anzeigen oder neu erstellen. |
| Als Standardleitung verwenden | Mit dieser Option können Sie eine Standardleitung definieren. Diese wird für alle ausgehenden Rufe verwendet, wenn Sie keine andere Leitung explizit für einen Ruf wählen. |
| Kopieren | Fügt die Informationen der Leitungstaste (Rufnummer/Name des Gesprächspartners) in die Zwischenablage. |
| Hilfe | Online-Hilfe aufrufen. |
| Eigenschaften | Diese Leitungstaste konfigurieren, siehe <i>Leitungstaste konfigurieren</i> , Seite 61. |
| Klick auf Leitungstaste | Die Leitung geht in den normalen Gesprächszustand über. Liegt der Hörer noch auf, wird wenn möglich in den Modus „Freisprechen“ gewechselt. |

6.2.2 Leitungstaste konfigurieren

Sie können die Beschriftung für jede Leitungstaste einzeln festlegen. Da Sie auch mehrere Rufnummern haben können, bestimmen Sie hier, welche Ihrer Rufnummern oder Benutzerkonten den Leitungen für ein- und ausgehende Rufe zugeordnet sind.

*Beispiel für **kommende** Rufe (Sie werden angerufen):*

Sie haben der Leitung 1 die Nummer 100 und Leitung 2 die Nummer 101 zugeordnet. Wählt nun ein Teilnehmer die Nummer 101, kommt das Gespräch bei Ihnen auf Leitung 2 an.

*Beispiel für **gehende** Rufe (Sie rufen an):*

Sie haben der Leitung 2 die Nummer 101 zugeordnet. Wenn Sie nun einen Teilnehmer mit Leitung 2 anrufen, wird die Durchwahl 101 verwendet. Der angerufene Teilnehmer sieht in seinem Display, dass er von dem Teilnehmer mit der Nummer 101 angerufen wird. Hat der Administrator für Sie eine Alternative Rufnummer konfiguriert, so kön-

nen Sie diese hier auswählen. Sie wird gekennzeichnet mit dem Zusatz (Alternative Rufnummer).

Die Zuordnung von Benutzerkonten, z. B. wenn Sie bei mehreren Anbietern ein SIP-Konto haben, funktioniert ähnlich. Hier wird der Ruf über den Anbieter abgewickelt, der der Leitung zugewiesen ist.

So legen Sie die Eigenschaften einer Leitungstaste fest

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Leitungstaste. Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie auf „Eigenschaften“.
Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von...“.

- 3 Geben Sie im Feld „Beschriftung“ den Text ein, der auf der Leitungstaste angezeigt werden soll.

- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Als Standardleitung verwenden“, wenn Swyx! diese Leitung für alle ausgehenden Rufe verwenden soll, siehe *Auswahl einer bestimmten Leitung für einen Ruf*, Seite 52.
- 5 Klicken Sie in der Dropdown-Liste „Kommende Rufe“ auf die Nummer(n), die für diese Leitung verwendet werden soll.
 - Jede Durchwahl
Alle für Sie eingehenden Rufe, ganz gleich für welche Rufnummer, werden auf dieser Leitung angezeigt. Gruppenrufe werden nicht angezeigt.
 - <Rufnummer> oder <SIP-Konto>
Auf dieser Leitung gehen nur Rufe mit dieser Rufnummer oder für dieses Konto ein.
Beispiel: Sie haben für „Leitung 1“ die Durchwahl „Kommende Rufe“ 100 konfiguriert. Wird nun die 100 angewählt, geht dieser Ruf auf „Leitung 1“ ein.
 - Nur Gruppenrufe
Alle Gruppenrufe für die Gruppen, deren Mitglied Sie sind.
 - Alle Rufe
Alle Rufe für Ihre Rufnummer(n) und alle Gruppenrufe für die Gruppen, deren Mitglied Sie sind.
- 6 Klicken Sie in der Dropdown-Liste „Gehende Rufe“ auf die Rufnummer bzw. das SIP-Konto, welche(s) Sie für Anrufe von dieser Leitung aus verwenden möchten.
Diese Nummer
 - wird in der Regel beim angerufenen Teilnehmer angezeigt und
 - kann zur Abrechnung herangezogen werden.
 Verfügen Sie nur über eine Rufnummer, dann wird diese Nummer automatisch auch für ausgehende Rufe auf dieser Leitung verwendet. Legen Sie hier weiter fest, ob bei gehenden Rufen die Rufnummer immer unterdrückt werden soll.
- 7 Soll diese Leitung nach jedem Gespräch vorübergehend besetzt (gesperrt) sein, so aktivieren Sie die Option „Leitung nach Gespräch sperren“.
Legen Sie die Zeitspanne fest, für die diese Leitung im Anschluss an ein Gespräch gesperrt sein soll (Standardwert: 100 Sekunden).
- 8 Klicken Sie auf „OK“.



Im Benutzerprofil legen Sie die Anzahl der Leitungstasten fest. Dort können Sie auch alle Leitungstasten in einem Durchlauf konfigurieren, siehe *Leitungstaste konfigurieren*, Seite 61.

7 Das Telefonbuch

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Verwendung des Telefonbuchs.

Im Telefonbuch werden häufig benötigte Rufnummern gespeichert. Sie können diese dann direkt aus dem Telefonbuch heraus anwählen. Zwei verschiedene Telefonbücher stehen für Sie bereit:

- das Globale Telefonbuch und
- das Persönliche Telefonbuch.



Beachten Sie bei der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Bei Fragen, insbesondere zum Thema Datenschutz in SwyxWare, wenden Sie sich an Ihren Administrator.



Personenbezogene Daten können nicht automatisch gelöscht werden. Um die geltenden Datenschutzbestimmungen zu erfüllen, müssen Sie ggf. die Einträge manuell löschen.

Das Globale Telefonbuch

Das Globale Telefonbuch ist allen Benutzern zugänglich und enthält Informationen über die Verfügbarkeit der Teilnehmer innerhalb Ihres Unternehmens, z. B. ob sie erreichbar sind oder gerade telefonieren. Der Systemadministrator oder Benutzer mit entsprechender Berechtigung können weitere Rufnummern in dieses Globale Telefonbuch aufnehmen, z. B. externe Dienstleister. Für diese Rufnummern wird allerdings keine Verfügbarkeit signalisiert. Im Globalen Telefonbuch finden Sie auch die Rufnummern einzelner Gruppen. Weiterhin werden bei einer Serververknüpfung auch die Benutzer des anderen Servers im Globalen Telefonbuch aufgeführt, wenn dies durch den Administrator entsprechend konfiguriert wurde.

Das Persönliche Telefonbuch

Im Persönlichen Telefonbuch können Sie Ihre persönlichen Rufnummern speichern, verändern und löschen. Es kann beliebig viele Einträge aufnehmen. Auf dieses Telefonbuch haben Sie alleinigen Zugriff. Sie können

diese Einträge auch exportieren bzw. importieren. Siehe auch *Importieren/Exportieren von Telefonbucheinträgen*, Seite 67.

Textsuche im Telefonbuch

Das Telefonbuch bietet eine bequeme Textsuche, mit der Sie das Globale und das Persönliche Telefonbuch sowie Ihre Kontakte gleichzeitig durchsuchen können. Siehe auch *So durchsuchen Sie die Telefonbücher und Kontakte*, Seite 65.


Kontakte

Swyxt! bietet eine Schnittstelle zu Microsoft Outlook und Lotus/IBM/HCL Notes. Damit können Sie Rufnummern, die Sie in Ihren Kontakten führen, direkt mit Swyxt! wählen. Außerdem werden zur Identifizierung eines ankommenden Rufes nicht nur die Swyxt! Telefonbücher genutzt, sondern auch Ihre Kontakte. Aus dem Swyxt! Telefonbuch können Sie Ihre Kontakte auch direkt anzeigen oder neue Kontakte erstellen.

7.1 Verwenden des Telefonbuches

So rufen Sie das Telefonbuch auf

- 1 Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Klicken Sie auf die Taste „Telefonbuch“ oder
 - klicken Sie in der Menüleiste auf „Listen | Telefonbuch...“.
 Es erscheint das Fenster „Telefonbuch“.



So rufen Sie einen Teilnehmer aus dem Telefonbuch an

- Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Klicken Sie auf die Taste „Telefonbuch“ oder
 - klicken Sie in der Menüleiste auf „Listen | Telefonbuch...“ oder
 - klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bedienoberfläche von SwyxIt! und dann auf „Listen | Telefonbuch...“.
 Es erscheint das Fenster „Telefonbuch“.
- Klicken Sie auf die entsprechende Registerkarte, um das zu verwendende Telefonbuch auszuwählen (global oder persönlich). Sie sehen eine Liste der im Telefonbuch gespeicherten Einträge sowie die Statusanzeige für die jeweiligen Teilnehmer. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Teilnehmer über die Suchfunktion zu finden, siehe *So durchsuchen Sie die Telefonbücher und Kontakte*, Seite 65. Haben Sie das Globale Telefonbuch ausgewählt, können Sie mit Hilfe der Schaltfläche „Aktualisieren“ die Statusanzeige der derzeitigen Erreichbarkeit aktualisieren.

Im Privaten Telefonbuch sehen Sie, ob Ihre Einträge als „Privat“ gekennzeichnet sind.

Private Einträge werden nur für die Namensauflösung bei Ihnen verwendet (z. B. in Ihren Listen oder bei einem eingehenden Ruf). Für die Rufsignalisierung Ihrer Rufe bei einem anderen Teilnehmer wird nur die Rufnummer angezeigt.



Die Statusanzeige ist nicht für alle Einträge im globalen Telefonbuch verfügbar. Der Status wird nur bei Benutzern angezeigt, die am selben SwyxServer angemeldet sind, oder an einem SwyxServer, der per Standortkopplung mit Ihrem SwyxServer verknüpft ist und für den die Statussignalisierung entsprechend konfiguriert wurde.


- Klicken Sie in der Liste auf den Teilnehmer, den Sie anrufen möchten.
- Klicken Sie auf „Wählen“. Die Rufnummer wird gewählt. Alternativ doppelklicken Sie einfach auf einen Eintrag.



Alle Telefoniefunktionen, die Sie über SwyxIt! Skin aufrufen (z. B. eine Hörtaste oder eine Leitungstaste anklicken) verwenden den Standard-Audiomodus, siehe 10.3 **Audio-Modi**, Seite 93.

So durchsuchen Sie die Telefonbücher und Kontakte

- Öffnen Sie das Telefonbuch und wählen Sie die Registerkarte „In Listen suchen“.



- Geben Sie im Feld „Suchen“ den Namen bzw. einen Teil des zu suchenden Namens ein.
Swyxt! zeigt alle Einträge aus dem Globalen und dem Persönlichen Telefonbuch sowie aus den Kontakten an, die den Suchtext enthalten. Je mehr Zeichen Sie eingeben, desto stärker wird die Suche eingegrenzt.
- Klicken Sie auf den gewünschten Eintrag, um ihn zu markieren und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Wählen“, um den Wählvorgang zu starten. Sie können den Eintrag auch durch Doppelklicken direkt wählen.



Sie können den Suchtext auch direkt im Eingabefeld auf der Swyxt! Skin eingeben und mit der Eingabetaste bestätigen. Wenn der Text nicht als Rufnummer identifiziert wird, wird die Suchfunktion direkt aufgerufen. Die Ergebnisse werden als Auswahlliste dargestellt.



Ist ein Teilnehmer am selben SwyxServer angemeldet wie Sie bzw. an einem verlinkten SwyxServer mit Statussignalisierung, dann können Sie aus der Suchliste auch seinen Status erkennen.



Bei der Suche in den Kontakten muss das Outlook- bzw. das Swyxt! Lotus/IBM/HCL Notes Plugin installiert sein und die zu durchsuchenden Ordner/Datenbanken müssen entsprechend konfiguriert sein.

So ergänzen Sie einen Teilnehmer im Telefonbuch

- Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Klicken Sie auf die Taste „Telefonbuch“ oder
 - klicken Sie in der Menüleiste auf „Listen | Telefonbuch...“ oder
 - klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bedienoberfläche von Swyxt! und dann auf „Listen | Telefonbuch...“.
 Es erscheint das Fenster „Telefonbuch“.
- Wählen Sie über die entsprechende Registerkarte das Persönliche oder Globale Telefonbuch aus.
Wenn Sie das Globale Telefonbuch bearbeiten möchten, müssen Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Administrator.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“. Es erscheint das Fenster „Eintrag hinzufügen“.
- Geben Sie den Namen und die Nummer des Teilnehmers ein.
Der Name sollte nicht mit einer Ziffer oder dem Zeichen # beginnen, um Fehlinterpretationen durch das System zu vermeiden.
- Aktivieren Sie ggf. das Kontrollkästchen „Privat“. Dieses ist nur im Persönlichen Telefonbuch vorhanden.
Kontrollkästchen „Privat“ aktiviert: Damit wird der neue Eintrag nur für die Namensauflösung bei Ihnen verwendet (z. B. in Ihren Listen oder bei einem eingehenden Ruf). Für die Rufsignalisierung Ihrer Rufe bei einem anderen Teilnehmer wird nur die Rufnummer angezeigt.
Kontrollkästchen „Privat“ deaktiviert: Damit wird der neue Eintrag generell für die Namensauflösung verwendet. Der Name wird auch im Rahmen einer Rufsignalisierung bei einem anderen Teilnehmer angezeigt werden.



Speichern Sie die Rufnummern in das öffentliche Netz in Ihrem Telefonbuch möglichst immer im „Kanonischen Rufnummernformat“ (Beispiel: +49 (89) 12345-67) bzw. als SIP-URI bei VoIP-Nummern (Beispiel: thomas.meier@firma.de). Wenn Sie die Rufnummer nicht im kanonischen Format eintragen (z. B. ohne Landeskennzahl), vergessen Sie nicht die entsprechende Zahl für die Amtsholung.

- 6 Klicken Sie auf „Hinzufügen“.
Das Fenster „Telefonbucheintrag“ wird geschlossen.
- 7 Klicken Sie auf „Schließen“.
Das Telefonbuch wird geschlossen.

So ändern Sie einen Eintrag im Telefonbuch

- 1 Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Klicken Sie auf die Taste „Telefonbuch“ oder
 - klicken Sie in der Menüleiste auf „Listen | Telefonbuch...“ oder
 - klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bedienoberfläche von Swyxt! und dann auf „Listen | Telefonbuch...“.
 Es erscheint das Fenster „Telefonbuch“.
- 2 Wählen Sie über die entsprechende Registerkarte das Persönliche oder Globale Telefonbuch aus.
Wenn Sie das Globale Telefonbuch bearbeiten möchten, müssen Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Administrator.
- 3 Klicken Sie in der Liste auf den Eintrag, den Sie ändern möchten.
- 4 Klicken Sie auf „Ändern...“ .
Es erscheint das Fenster „Eintrag aktualisieren“.
- 5 Geben Sie Ihre Änderungen ein.



Speichern Sie die Rufnummern in das öffentliche Netz in Ihrem Telefonbuch möglichst immer im „Kanonischen Rufnummernformat“ (Beispiel: +49 (89) 12345-67) bzw. als SIP-URI bei VoIP-Nummern (Beispiel: thomas.meier@firma.de).

- 6 Klicken Sie auf „Ändern...“.
Das Fenster „Telefonbucheintrag“ wird geschlossen.

So löschen Sie einen Eintrag im Persönlichen Telefonbuch

- 1 Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Klicken Sie auf die Taste „Telefonbuch“ oder
 - klicken Sie in der Menüleiste auf „Listen | Telefonbuch...“ oder
 - klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bedienoberfläche von Swyxt! und dann auf „Listen | Telefonbuch...“.
 Es erscheint das Fenster „Telefonbuch“.
- 2 Wählen Sie über die entsprechende Registerkarte das Persönliche oder Globale Telefonbuch aus.
Wenn Sie das Globale Telefonbuch bearbeiten möchten, müssen Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Administrator.
- 3 Klicken Sie in der Liste auf den Teilnehmer, den Sie löschen möchten.
- 4 Klicken Sie auf „Löschen“ .
- 5 Klicken Sie auf „Ja“, um das Löschen zu bestätigen.
- 6 Klicken Sie auf „Schließen“, um das Fenster zu schließen.

7.2 Importieren/Exportieren von Telefonbucheinträgen

Sie können Einträge aus dem Persönlichen Telefonbuch in eine komma-separierte Datei (CSV) exportieren, bzw. Einträge aus einer komma-separierten Datei importieren.

So exportieren Sie Ihre Einträge aus dem Telefonbuch

- 1 Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Klicken Sie auf die Taste „Telefonbuch“ oder
 - klicken Sie in der Menüleiste auf „Listen | Telefonbuch...“ oder
 - klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bedienoberfläche von Swyxt! und dann auf „Listen | Telefonbuch...“.
 Es erscheint das Fenster „Telefonbuch“.
- 2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf „Weitere | Export...“.
Es erscheint der Export-Assistent. Er unterstützt Sie beim Export der Einträge aus dem Telefonbuch.

- 3 Klicken Sie auf „Weiter >“. Es erscheint das Fenster „Wählen Sie die zu exportierenden Telefonbucheinträge“.
- 4 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen vor den Einträgen, die Sie **nicht** exportieren möchten.



Möchten Sie mehrere Einträge auf einmal deaktivieren/aktivieren so markieren Sie diese, indem Sie auf einen Eintrag klicken und bei gedrückter Strg-Taste auf die anderen Einträge klicken. Alle markierten Einträge werden farbig unterlegt. Sie können dann die Aktivierung der markierten Einträge durch Drücken der Leertaste wechseln.

- 5 Klicken Sie auf „Weiter >“. Es erscheint das Fenster „Wählen Sie die Zieldatei“.
- 6 Wählen Sie hier das Verzeichnis und einen Dateinamen, unter dem die exportierte Datei gespeichert werden soll.
- 7 Weiter können Sie festlegen, ob die Einträge an eine vorhandene Datei angefügt werden sollen oder ob eine eventuell existierende Datei überschrieben werden soll.
- 8 Sollen in der ersten Zeile der Datei die Spaltennamen (Name, Telefonnummer) stehen, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
- 9 Klicken Sie auf „Weiter >“. Es wird Ihnen vor dem Export eine Übersicht über die Export-Parameter angezeigt. Möchten Sie noch Änderungen vornehmen, so klicken Sie auf „Zurück“ und ändern die Parameter.
- 10 Starten Sie den Export durch Klicken auf „Weiter >“.
- 11 Es erscheint das Fenster „Beenden des Export-Assistenten für das Telefonbuch“.
- 12 Klicken Sie auf „Fertig stellen“. Der Export-Assistent wird geschlossen
- 13 Klicken Sie auf „Schließen“, um das Fenster zu schließen.

So importieren Sie Einträge in Ihr Telefonbuch

- 1 Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Klicken Sie auf die Taste „Telefonbuch“ oder

- klicken Sie in der Menüleiste auf „Listen | Telefonbuch...“ oder
- klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bedienoberfläche von Swyxt! und dann auf „Listen | Telefonbuch...“.

Es erscheint das Fenster „Telefonbuch“.

- 2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf „Weitere | Import...“.
Es erscheint der Import-Assistent. Er unterstützt Sie beim Import der Einträge in das Persönliche Telefonbuch.
- 3 Klicken Sie auf „Weiter >“. Es erscheint das Fenster „Wählen Sie die Quelldatei“.
- 4 Geben Sie die Datei an, aus der die Einträge importiert werden sollen. Haben Sie die Datei ausgewählt, werden die Einträge überprüft und im Fenster dargestellt. Zusätzlich wird angezeigt wie viele Einträge (Zeilen) diese Datei enthält und ob eventuell beschädigte Einträge vorhanden sind.
Beschädigte Einträge werden im Fenster mit „**** Ungültige Zeilen! ****“ gekennzeichnet.
Sie können die Datei hier vor dem Import noch bearbeiten.
- 5 Klicken Sie hierzu auf „Bearbeiten...“. Es öffnet sich ein Textbearbeitungsprogramm. Sie können Einträge verändern, löschen oder noch neue hinzufügen. Speichern und schließen Sie anschließend die Datei.
- 6 Haben Sie in der Import-Datei Änderungen vorgenommen, so klicken Sie auf „Neu laden...“.
Die Datei wird erneut überprüft.
- 7 Klicken Sie auf „Weiter >“. Es erscheint das Fenster „Wählen Sie die zu importierenden Telefonbucheinträge“. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen vor den Einträgen, die Sie **nicht** importieren möchten.



Möchten Sie mehrere Einträge auf einmal deaktivieren/aktivieren so markieren Sie diese, indem Sie auf einen Eintrag klicken und bei gedrückter Strg-Taste auf die anderen Einträge klicken. Alle markierten Einträge werden farbig unterlegt. Sie können dann die Aktivierung der markierten Einträge durch Drücken der Leertaste wechseln.

- 8 Klicken Sie auf „Weiter >“.
- 9 Es erscheint das Fenster „Bestehendes Telefonbuch vor Import löschen“.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Löschen des vorhandenen Telefonbuchs vor dem Import“, wenn Sie das vorhandene Telefonbuch durch das importierte ersetzen möchten.



Alle Einträge aus dem vorhandenen Telefonbuch werden gelöscht.

Lassen Sie das Kontrollkästchen deaktiviert, wenn die importierten Einträge dem vorhandenem Telefonbuch hinzugefügt werden sollen. In diesem Fall legen Sie fest

- ob vorhandene Telefonbucheinträge mit gleicher Rufnummer/URI aber anderem Namen aktualisiert werden sollen oder
- ob vorhandene Telefonbucheinträge mit gleicher Rufnummer/URI aber anderem Namen übersprungen werden.

Es wird Ihnen vor dem Import eine Übersicht über die Import-Parameter angezeigt.

Möchten Sie noch Änderungen vornehmen, so klicken Sie auf „Zurück“ und ändern die Parameter.

10 Klicken Sie auf „Weiter >“.

Es erscheint das Fenster „Beenden des Import-Assistenten“.

Darin wird angezeigt, wie viele und welche Einträge hinzugefügt bzw. aktualisiert oder übersprungen wurden.

11 Klicken Sie auf „Fertig stellen“.

Der Import-Assistent wird geschlossen.

12 Klicken Sie auf „Schließen“, um das Fenster zu schließen.


7.3 Besonderheiten beim Ändern des Globalen Telefonbuchs

Wenn Sie das Globale Telefonbuch bearbeiten möchten, müssen Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Das Globale Telefonbuch enthält Einträge für SwyxWare Benutzer mit ihrer jeweiligen Rufnummer und manuell erstellte Einträge (z. B. externe Rufnummern, die für alle Benutzer relevant sind). Im Globalen Telefonbuch können Sie nur die manuell erstellten Einträge bearbeiten. Das

Ändern von Benutzern ist nur über die SwyxWare Administration möglich. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Wenn Sie über die Berechtigung zum Ändern des Globalen Telefonbuchs verfügen, sehen Sie im Globalen Telefonbuch neben der Rufnummer, Beschreibung und Erreichbarkeit auch, ob der Eintrag von Ihnen editiert werden kann und ob er für Benutzer, die nicht über die Berechtigung zum Ändern des Globalen Telefonbuchs verfügen, sichtbar ist.




Das Ändern, Anlegen oder Löschen von Einträgen erfolgt auf dieselbe Weise wie im Persönlichen Telefonbuch, siehe *So ergänzen Sie einen Teilnehmer im Telefonbuch*, Seite 66, *So ändern Sie einen Eintrag im Telefonbuch*, Seite 67 oder *So löschen Sie einen Eintrag im Persönlichen Telefonbuch*, Seite 67.

Das Importieren bzw. Exportieren des Globalen Telefonbuchs ist nur über die SwyxWare Administration möglich. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Wenn Sie das Globale Telefonbuch ändern, können Sie beim Anlegen oder Ändern eines Eintrags außerdem eine Beschreibung eingeben. Diese wird dann im Globalen Telefonbuch in der entsprechenden Spalte

angezeigt. Außerdem können Sie über das Kontrollkästchen „Im Telefonbuch anzeigen“ festlegen, ob der Eintrag nicht für alle Benutzer sichtbar sein soll. Benutzer, die die Berechtigung haben das Globale Telefonbuch zu ändern, sehen diesen Eintrag allerdings immer (mit dem Vermerk „Ausblenden“ in der Spalte).



Eintrag hinzufügen


Name:
Marie Dupont

Rufnummer/URI:
+49 123456789

Beschreibung
Product Management

Im Telefonbuch anzeigen

Hinzufügen Abbrechen



Eintrag hinzufügen

Name:
#12

Rufnummer/URI:
+49 123456789

Beschreibung
Globale Kurzwahl

Im Telefonbuch anzeigen

Hinzufügen Abbrechen

Beachten Sie, dass der Eintrag mit exakt einer Raute beginnen muss. Zwei Raute werden beispielsweise zur Steuerung weiterer Funktionen genutzt, z. B. ##10 startet die Fernabfrage und ist somit als globale Kurzwahl nicht möglich.

7.4 Globale Kurzwahlen

Im Globalen Telefonbuch können auch Kurzwahlen hinterlegt werden, die alle Benutzer dieses Servers nutzen können. Dabei wird statt eines Namens eine Kurzwahl (z.B. #11) hinterlegt und mit einer Rufnummer verknüpft.

Die globalen Kurzwahlen beginnen immer mit einer Raute (#).

Wenn Sie nun beispielsweise „#11“ wählen, so wird diese Eingabe nicht als Rufnummer interpretiert sondern über das Globale Telefonbuch aufgelöst. Die hinterlegte Rufnummer wird gewählt.

Wenn Sie über die Berechtigung zum Ändern des Globalen Telefonbuchs verfügen, können Sie auch mithilfe von Swyxt! globale Kurzwahlen hinterlegen. Legen Sie dazu im Globalen Telefonbuch einen neuen Eintrag an und geben Sie im Feld „Name“ die gewünschte Kurzwahl ein.

8 Umleitungen

Dieses Kapitel beschreibt die Verwendung und Konfiguration von Umleitungen. Swyxt! bietet verschiedene Möglichkeiten, Rufe auf einfache Weise umzuleiten:

- an einen anderen Benutzer
- zur Voicemail
- an ein externes Gerät
- sofort oder verzögert
- „bei Besetzt“

Verschiedene Arten der Umleitung können gleichzeitig eingeschaltet sein. Die jeweils zutreffende Umleitung wird automatisch angewendet.

Bei der Umleitung an ein externes Gerät können Sie eine parallele Rufsignalisierung definieren oder ein Swyxt! Mobile in Ihr System integrieren.

Weiterhin können Sie mit dem Call Routing Manager umfangreiche Umleitungsregeln erstellen, die nur unter bestimmten Bedingungen verwendet werden. (z. B. bei einem Anruf zu einer bestimmten Zeit oder von einer bestimmten Rufnummer). Siehe auch [https://help.swyx.com/cpe/12.10/CRM/Swyx/de-DE/index.html#context/help/system_rules_\\$](https://help.swyx.com/cpe/12.10/CRM/Swyx/de-DE/index.html#context/help/system_rules_$).



Die Benutzung des Call Routing Managers und des Grafischen Skript Editors muss vom Administrator für Sie freigegeben werden.

8.1 Sofortige Umleitung

Die sofortige Umleitung wird für alle eingehenden Telefonanrufe direkt, d. h. ohne Verzögerung angewendet.

Die sofortige Umleitung können Sie aktivieren:

- über die Taste „Umleitung“ auf der Swyxt! Skin, siehe *Umleitungstasten*, Seite 71
- über die Umleitungskonfiguration, siehe *So leiten Sie alle Anrufe um (sofortige Rufumleitung)*, Seite 72

Je nach Konfiguration werden die Rufe an Ihre Standardvoicemail oder eine angegebene Rufnummer umgeleitet.

Die sofortige Umleitung können Sie auch von einem anderen Telefonanschluss aus ändern, siehe *So ändern Sie die Einstellungen der sofortigen Umleitung per Fernabfrage*, Seite 87.

Ist die sofortige Umleitung nicht aktiviert, können Sie Anrufe auch verzögert weiterleiten, siehe *Verzögerte Umleitung*, Seite 74 oder im Falle, dass Sie bereits telefonieren, speziell umleiten, siehe *Umleiten bei Besetzt*, Seite 75.

8.1.1 Umleitungstasten

Die Standard-Skin bietet zwei Umleitungstasten:

- Umleitung
- Umleitungen

Taste „Umleitung“

Die Taste „Umleitung“ befindet sich unter den weiteren Anrufoptionen. Darüber können Sie Ihre Standard-Umleitung aktivieren. Je nach Konfiguration werden die Rufe an Ihre Standardvoicemail oder eine angegebene Rufnummer umgeleitet.

Wenn Sie eine sofortige Umleitung für Ihre Anrufe festgelegt haben, erscheint die Taste „Umleitung“ in der Funktionsleiste blau. Klicken Sie erneut auf „Umleitung“, wird die sofortige Umleitung ausgeschaltet.

Taste „Umleitungen“

Die Taste „Umleitungen“ befindet sich auf der Funktionsleiste. Darüber können Sie Ihre Standard-Umleitung konfigurieren oder andere Umleitungen definieren.

[Sofortige Umleitung](#)

[Verzögerte Umleitung](#)

[Umleiten bei Besetzt](#)

So leiten Sie alle Anrufe um

Voraussetzung: Sie haben Ihre Standard-Umleitung konfiguriert.

1 Klicken Sie auf der Swyxt! Skin auf die Taste „Umleitung“.

Alle eingehenden Rufe werden sofort entsprechend Ihrer Standard-Umleitung an Ihre Voicemail oder eine andere Rufnummer umgeleitet.

Kontextmenü zur Taste „Umleitung“

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Taste „Umleitung“ klicken, erscheint ein Kontextmenü.

| Menübefehl | Erläuterung |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sofortige Umleitung einschalten | Sofortige Umleitung aktivieren / deaktivieren. Siehe auch <i>So leiten Sie alle Anrufe um</i> , Seite 71. |
| Hilfe | Online-Hilfe aufrufen. |
| Eigenschaft | Umleitungen konfigurieren. |
| Klick auf Taste „Umleitung“ | Aktiviert die sofortige Umleitung. |

Um Rufumleitung im Einzelnen zu konfigurieren, siehe *Standard-Umleitung und vorübergehende Umleitung*, Seite 72.

[Sofortige Umleitung](#)

[Verzögerte Umleitung](#)

[Umleiten bei Besetzt](#)

8.1.2 Standard-Umleitung und vorübergehende Umleitung

Wenn Sie die sofortige Umleitung mit der Option „Alle Rufe sofort umleiten“ aktiviert haben, können Sie außerdem definieren, ob Sie einmalig an einen anderen Teilnehmer umleiten möchten (vorübergehende Umleitung) oder Ihre Standard-Umleitung benutzen möchten:

- **Standard-Umleitung**
Die Einstellungen gelten immer dann, wenn Sie die Umleitung einschalten. Sie werden solange befolgt, bis Sie die Umleitung wieder ausschalten. Wenn Sie Ihre Anrufe das nächste Mal umleiten, können Sie auf diese Einstellungen zurückgreifen.
Die feste Umleitung schalten Sie mit einem Klick auf die Taste „Umleitung“ ein. Die Einstellungen dafür legen Sie generell fest bei der Kon-

figuration unter „Standard-Umleitung (aktivierbar über die Umleitungstaste)“.

- **vorübergehende Umleitung**
Diese Umleitung schalten Sie gesondert ein und aus. Sie gilt nur bis Sie diese vorübergehende Umleitung wieder ausschalten. Beim nächsten Aktivieren der Umleitung wird automatisch wieder die Standard-Umleitung aktiviert.
Die vorübergehende Umleitung können Sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Umleitungen“ einschalten. Aktivieren Sie hier auf der Registerkarte „Sofortige Umleitung“ die Option „Vorübergehende Umleitung“ und geben Sie die Rufnummer ein, zu der in diesem Falle umgeleitet werden soll. Die Umlegungskonfiguration können Sie auch über die Taste „Umleitung“ erreichen, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und im Kontextmenü die Option „Eigenschaften“ wählen.

Wenn Sie eine sofortige Umleitung für Ihre Anrufe festgelegt haben, erscheint in der Funktionsleiste ein entsprechendes Symbol. Klicken Sie erneut auf „Umleitung“, wird die sofortige Umleitung ausgeschaltet.

Ist Ihre Umleitung entsprechend konfiguriert, so können Sie die Parameter der sofortigen Umleitung auch per Fernabfrage verändern, siehe **9.4.1 Sofortige Umleitung per Fernabfrage ändern**, Seite 87.


Weiterhin können Sie die sofortige Rufumleitung an einen anderen Benutzer auch direkt von dessen Endgerät aus aktivieren.

Siehe auch *Sofortige Umleitung von einem anderen Endgerät aus ändern*, Seite 73.

[Kontextmenü zur Taste „Umleitung“](#)

So leiten Sie alle Anrufe um (sofortige Rufumleitung)

- 1 Rufen Sie den Eigenschaftendialog auf, z. B. im Menü „Einstellungen | Umleitungen konfigurieren...“ oder über die Taste „Umleitungen“. Wechseln Sie zur Registerkarte „Sofortige Umleitung“:



- 2 Aktivieren Sie die Option „Alle Rufe sofort umleiten“, wenn Sie die eingestellte Umleitungsregel sofort aktivieren möchten (entspricht der aktivierten Taste „Umleitung“ auf der Bedienoberfläche) oder lassen Sie das Kontrollkästchen „Alle Rufe sofort umleiten“ deaktiviert, wenn Sie später durch Klicken der Umleitungstaste die eingestellte sofortige Umleitung aktivieren wollen.
- 3 Schalten Sie „Standardumleitung (aktivierbar über die Umleitungstaste)“ ein, um festzulegen, wohin die Anrufe umgeleitet werden, wenn Sie auf der Bedienoberfläche auf die Taste „Umleitung“ klicken.
Sie können das Umleitungsziel
 - direkt eingeben
oder
 - aus dem Telefonbuch auswählen
oder

- die Standardvoicemail einschalten.

- 4 Schalten Sie „Vorübergehende Umleitung“ ein, um Anrufe umzuleiten, **ohne** die Einstellungen für die Taste „Umleitung“ zu verändern.

Wenn Sie die Umleitung über die Bedienoberfläche später ausschalten, so wird die hier eingestellte Umleitung beim nächsten Einschalten über die Taste „Umleitung“ **nicht** verwendet, sondern die Einstellung unter „Standardumleitung (aktivierbar über die Umleitungstaste)“.

Damit können Sie eine temporäre Umleitung benutzen, ohne Ihre Standardumleitung ändern und später wiederherstellen zu müssen.

- 5 Klicken Sie auf „OK“ oder wechseln Sie zu einer anderen Registerkarte um weitere Umleitungen zu konfigurieren.

Haben Sie auf Ihre Standardvoicemail umgeleitet, so werden die Einstellungen verwendet, die Sie auf der Registerkarte „Standardvoicemail“ festlegen.

Die auf dieser Registerkarte festgelegten Parameter können Sie auch von einem anderen Telefonanschluss aus verändern.

Siehe auch 9.4 *Fernabfrage*, Seite 84.

8.1.3 Sofortige Umleitung von einem anderen Endgerät aus ändern

Sie können die sofortige Rufumleitung an einen anderen Benutzer auch direkt von dessen Endgerät aus aktivieren. Durch Eingabe eines Codes können Sie Ihre Rufe an diesen Benutzer umleiten. Eine ggf. bereits bestehende sofortige Umleitung (z. B. an einen anderen Benutzer oder Ihre Voicemail) wird damit deaktiviert.

So aktivieren Sie die sofortige Umleitung an einen bestimmten Benutzer

Voraussetzung ist:

- eine eingerichtete Fernabfrage, siehe **So legen Sie die Parameter für die Standard-Fernabfrage fest**, Seite 84.

- 1 Wählen Sie folgenden Code: nnn*ppp*8* (nnn = Ihre eigene Durchwahl, ppp = Ihre PIN für die Fernabfrage). Es ertönt ein Signalton zur Bestätigung und die Verbindung wird sofort wieder beendet.

Rufe an Ihre Rufnummern werden nun sofort an den Benutzer umgeleitet, an dessen Endgerät (SwyxIt! oder SwyxPhone) Sie diesen Code eingegeben haben.

Für eine Liste aller Codes zur Steuerung von Funktionen siehe Anh. H: **Funktionscodes**, Seite 295.


8.2 Verzögerte Umleitung

Mit Hilfe dieser Umleitung können Sie festlegen, ob Telefonanrufe weitergeleitet werden, wenn

- Sie das Telefon für eine bestimmte Zeit haben klingeln lassen oder
- Sie nicht an SwyxServer angemeldet sind.

So leiten Sie Anrufe um, die Sie nicht annehmen (verzögerte Rufumleitung)

- 1 Rufen Sie den Eigenschaftendialog auf, z. B. im Menü „Einstellungen | Umleitungen konfigurieren...“ oder über die Taste „Umleitungen“.



- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte „Verzögerte Umleitung“. Aktivieren Sie die Option „Rufe umleiten nach <Anzahl> Sekunden zu:“, um Anrufe umzuleiten, wenn Sie den eingehenden Ruf nicht innerhalb dieser Zeit annehmen. Diese Option wird verwendet, wenn
 - kommende Rufe eine bestimmte Zeit an Ihrem Telefon signalisiert wurden und Sie den Ruf nicht angenommen haben oder
 - Sie nicht an SwyxServer angemeldet sind (z. B. weil Sie Ihren PC schon ausgeschaltet haben).
- 3 Stellen Sie außerdem eine Wartezeit ein. Sollen Rufe, die ohne Rückfrage an Sie weitergeleitet werden, nicht weiter umgeleitet werden, so stellen Sie für die verzögerte Umleitung eine Wartezeit von mehr als 20 Sekunden ein. Innerhalb dieser Zeit wird die „Übergabe ohne Rückfrage“ zum Weiterleitenden zurückgegeben und dieser kann dann den Anrufer mit einem anderen Kollegen verbinden.

- 4 Geben Sie das Umleitungsziel ein. Sie können das Umleitungsziel
 - direkt eingeben
 - oder
 - aus dem Telefonbuch auswählen
 - oder
 - die Standardvoicemail einschalten.
- 5 Klicken Sie auf „OK“ oder wechseln Sie zu einer anderen Registerkarte um weitere Umleitungen zu konfigurieren.

Haben Sie auf Ihre Standardvoicemail umgeleitet, so werden die Einstellungen verwendet, die Sie auf der Registerkarte „Standardvoicemail“ festlegen.

Die beiden Arten der Umleitung (verzögert oder bei besetztem Anschluss) können gleichzeitig eingeschaltet sein. Bei einem Anruf erkennt Swyxt! automatisch, ob die Leitung frei oder besetzt ist, und wendet die entsprechende Umleitung an.


Voraussetzung für die Umleitung bei Besetzt ist allerdings, dass die Funktion „Zweit-anruf unterbinden“ aktiviert ist bzw. alle Ihre Leitungen besetzt sind.

8.3 Umleiten bei Besetzt

Mit Hilfe dieser Umleitung können Sie festlegen, ob Telefonanrufe weitergeleitet werden, wenn Ihr Anschluss besetzt ist (d. h. Sie gerade telefonieren). Voraussetzung für die Umleitung bei Besetzt ist allerdings, dass die Funktion „Zweit-anruf unterbinden“ aktiviert ist bzw. alle Ihre Leitungen besetzt sind.

So leiten Sie Anrufe um, wenn Sie bereits telefonieren (Umleiten bei Besetzt)

- 1 Rufen Sie den Eigenschaftendialog auf, z. B. im Menü „Einstellungen | Umleitungen konfigurieren...“ oder über die Taste „Umleitungen“.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte „Umleiten bei Besetzt“.



- 3 Aktivieren Sie die Option „Rufe bei Besetzt umleiten zu:“. Sie legen fest, wie ein Anruf behandelt werden soll, der nicht zu Ihnen durchgestellt werden kann, weil Sie bereits telefonieren und keinen Zweit-anruf zugelassen haben. Geben Sie das Umleitungsziel ein. Sie können das Umleitungsziel
 - direkt eingeben
 - oder
 - aus dem Telefonbuch auswählen
 - oder
 - die Standardvoicemail einschalten.
- 4 Klicken Sie auf „OK“ oder wechseln Sie zu einer anderen Registerkarte um weitere Umleitungen zu konfigurieren.

Haben Sie auf Ihre Standardvoicemail umgeleitet, so werden die Einstellungen verwendet, die Sie auf der Registerkarte „Standardvoicemail“ festlegen.

Die beiden Arten der Umleitung (verzögert oder bei besetztem Anschluss) können gleichzeitig eingeschaltet sein. Bei einem Anruf erkennt SwyxIt! automatisch, ob die Leitung frei oder besetzt ist, und wendet die entsprechende Umleitung an.

Voraussetzung für die Umleitung bei Besetzt ist allerdings, dass die Funktion „Zweiteranruf unterbinden“ aktiviert ist bzw. alle Ihre Leitungen besetzt sind.



Wird bei der Umleitung eine kostenpflichtige Verbindung aufgebaut, so fallen die entsprechenden Kosten bei Ihnen an.

8.4 Mobile Erweiterungen

Auf der Registerkarte „Mobile Erweiterungen“ können Sie eine Rufsignalisierung auf einem externen Gerät, siehe *Parallele Rufsignalisierung*, Seite 76, oder einem SwyxIt! Mobile, siehe *SwyxIt! Mobile und MobileExtensionManager*, Seite 77, festlegen.

Mit der parallelen Rufsignalisierung werden eingehende Rufe zusätzlich an einem oder mehreren externen Geräten (z. B. ISDN-Telefon oder Mobiltelefon) signalisiert und können dort auch angenommen werden.

Mit SwyxIt! Mobile können Sie ein Mobiltelefon in Ihr System integrieren. Dazu muss Swyx Mobile verfügbar sein und die Nutzung durch den Administrator freigeschaltet und konfiguriert sein, siehe *SwyxIt! Mobile und MobileExtensionManager*, Seite 77.

8.4.1 Parallele Rufsignalisierung

Mit der parallelen Rufsignalisierung werden eingehende Rufe zusätzlich an einem oder mehreren externen Geräten (z. B. ISDN-Telefon oder Mobiltelefon) signalisiert und können dort auch angenommen werden. Hier geben Sie die Telefonnummer eines beliebigen Gerätes an. Mit der parallelen Rufsignalisierung stehen keine weiteren SwyxWare Funktionen am Endgerät zur Verfügung. Wenn Sie weitere Telefonie-Funktionen nutzen möchten, können Sie die mobilen Erweiterungen direkt per DTMF

oder mit SwyxIt! Mobile verwenden, siehe *SwyxIt! Mobile und MobileExtensionManager*, Seite 77.

So legen Sie fest, an welchen Rufnummern Anrufe parallel signalisiert werden sollen

- 1 Rufen Sie den Eigenschaftendialog auf, z. B. im Menü „Einstellungen | Umleitungen konfigurieren...“ oder über die Taste „Umleitungen“.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte „Mobile Erweiterungen“:

- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Parallele Rufsignalisierung“, wenn Ihre eingehenden Rufe noch an einem weiteren externen Gerät signalisiert werden sollen.
- 4 Geben Sie dann die externen Rufnummern im kanonischen Rufnummernformat ein. Wenn der Ruf an mehr als einem externen

Gerät signalisiert werden soll, geben Sie die Nummern nacheinander mit einem Semikolon getrennt ein.



Wird bei der Umleitung eine kostenpflichtige Verbindung aufgebaut, so fallen die entsprechenden Kosten bei Ihnen an.

- 5 Klicken Sie auf „OK“ oder wechseln Sie zu einer anderen Registerkarte um weitere Umleitungen zu konfigurieren.

8.4.2 Swyxt! Mobile und MobileExtensionManager

Der MobileExtensionManager bietet Ihnen Zugriff auf die mobilen Erweiterungen. Damit können Sie Ihr Mobiltelefon bequem in die SwyxWare Umgebung integrieren. Diese Funktion muss durch den Administrator eingerichtet und aktiviert werden. Die mobilen Erweiterungen können Sie direkt per DTMF oder bequem mit Swyxt! Mobile nutzen.

Eingehende Rufe, die an Ihre öffentlichen oder internen Rufnummern gerichtet sind, werden dann auf allen Endgeräten (z. B. SwyxPhone und/oder Swyxt! im Büro) sowie auf Ihrem Mobiltelefon signalisiert. Damit sind Sie zu jeder Zeit über Ihre „normale“ Büronummer auch auf dem Mobiltelefon erreichbar. Weiterhin können Sie mit den mobilen Erweiterungen viele der gewohnten SwyxWare Funktionen, wie Konferenzen, Halten, Rufumleitung, Mitschneiden, Voicemail nutzen.

So legen Sie die Einstellungen für Swyxt! Mobile und die mobilen Erweiterungen fest

- 1 Rufen Sie den Eigenschaftendialog auf, z. B. im Menü „Einstellungen | Umleitungen konfigurieren...“ oder über die Taste „Umleitungen“.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte „Mobile Erweiterungen“:

Eigenschaften von Benutzer Dupont, Marie

| | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Sofortige Umleitung | Verzögerte Umleitung | Umleiten bei Besetzt |
| Standardvoicemail | Standard-Fernabfrage | Mobile Erweiterungen |

Hier können Sie festlegen, dass Rufe für die Geräte dieses Benutzers gleichzeitig an externe Rufnummern geleitet werden.

Parallele Rufe

Parallele Rufsignalisierung verwenden

Externe Nummer für Parallelruf:

Mobile Erweiterungen

Mobile Erweiterungen verwenden

Die Anrufernummer/Mobile ID wird verwendet, um ankommende Rufe von einem Mobiltelefon zu authentifizieren. Alle Telefonnummern müssen im kanonischen Format eingegeben werden.

Nummer des Mobiltelefons:

Anrufernummer/Mobile ID:

OK Abbrechen Hilfe

- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Mobile Erweiterungen verwenden“. Diese Option steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn der Administrator die Nutzung von Swyxt! Mobile bzw. den mobilen Erweiterungen entsprechend eingerichtet hat.
- 4 Geben Sie im Feld „Nummer des Mobiltelefons“ die Rufnummer Ihres mobilen Gerätes im kanonischen Rufnummernformat ein. Diese Rufnummer wird verwendet, um eingehende Rufe von SwyxServer an Ihr mobiles Gerät durchzustellen.
- 5 Geben Sie im Feld „Anrufernummer/Mobile ID“ die Rufnummer ein, mit der Ihr mobiles Gerät an SwyxServer erkannt wird. Diese ist normalerweise identisch mit der im Feld „Nummer des Mobiltelefons“ angegebenen Rufnummer.
- 6 Klicken Sie auf „OK“ oder wechseln Sie zu einer anderen Registerkarte um weitere Umleitungen zu konfigurieren.

Weiterhin können Sie für die Behandlung von eingehenden Rufen Regeln mithilfe des Call Routing Managers festlegen. So können Sie beispielsweise eine verzögerte Zustellung an das mobile Gerät einrichten, wenn beispielsweise zuerst nur Ihr Swyxlt! diesen Ruf mit einer entsprechenden Rufweiterleitung annehmen soll.

9 Voicemail und Fernabfrage

Dieses Kapitel beschreibt die Verwendung der Voicemail-Funktionen und die Fernabfrage.

Eine Voicemail ist eine gesprochene Nachricht in Form einer WAV-Datei. Diese wird vom Server als E-Mail an Sie zugestellt.



Beachten Sie bei der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Bei Fragen, insbesondere zum Thema Datenschutz in SwyxWare, wenden Sie sich an Ihren Administrator.



Personenbezogene Daten können nicht automatisch gelöscht werden. Um die geltenden Datenschutzbestimmungen zu erfüllen, müssen Sie ggf. die Einträge manuell löschen.

Im Vergleich zu einem herkömmlichen Anrufbeantworter bietet Ihnen die Voicemail-Funktionalität deutlich mehr Flexibilität und einen erweiterten Funktionsumfang:

- Einfaches Weiterleiten der E-Mail an andere Empfänger
- Zugriff über Ihr E-Mail-Postfach oder per Fernabfrage von Ihrem Swyx!t!, Ihrem SwyxPhone oder einem anderen Telefonanschluss

Die Fernabfrage ermöglicht Ihnen das Abhören der Voicemails von einem beliebigen Telefonanschluss aus. Bei einem Anruf an Ihre SwyxWare Rufnummer identifizieren Sie sich gegenüber SwyxWare mit Hilfe Ihrer PIN und können dann zuerst die neuen und anschließend alle vorhandenen Voicemails abhören, wiederholen und ggf. löschen. Außerdem können Sie das Ziel der sofortigen Rufumleitung ändern oder eine neue Ansage aufnehmen.

9.1 Voicemails aufzeichnen, abhören und bearbeiten

Wenn ein Anrufer Sie nicht erreichen konnte, so kann er Ihnen eine Voicemail mit einer Nachricht aufsprechen. Sie können diese Voicemail abhö-

ren, wenn Sie wieder am Platz sind oder von außerhalb mit Hilfe der Fernabfrage.

Eine für Sie vorliegende neue Voicemail wird angezeigt durch

- die Anzahl der neuen Voicemails auf der Schaltfläche „Voicemail“ auf der Skin
- einen kurz unterbrochenen („stotternden“) Wählton
- bei entsprechender Konfiguration finden Sie die Voicemail in Ihrem E-Mail-Eingang.

Sie können für Ihre Voicemails auch per Fernabfrage von jedem beliebigen Telefonanschluss abhören. Dazu muss Ihre Standardvoicemail entsprechend konfiguriert werden, siehe *Konfiguration der Standardvoicemail*, Seite 82 und *Fernabfrage*, Seite 84.

Der Anrufer kann jederzeit die Ansage bzw. die Aufzeichnung einer Nachricht durch die Eingabe einer '0' abbrechen. In diesem Fall wird er dann zur Zentrale weitergeleitet.

Weiterhin gibt es die Möglichkeit, Ihnen eine Voicemail zu hinterlassen, auch wenn Sie angemeldet sind und keine entsprechende Weiterleitung konfiguriert haben. Siehe auch 10.9.1 **Kontextmenü zur Namenstaste**, Seite 108.

[Voicemails abhören](#)

[Voicemail-Optionen in Ihrem E-Mail-Programm](#)

[Aufgezeichnete Nachricht bearbeiten](#)

[Fernabfrage](#)

[So konfigurieren Sie Ihre Standardvoicemail](#)

9.1.1 Voicemails abhören

Wenn für Sie eine Voicemail vorliegt, wird dies auf der Schaltfläche „Voicemail“ angezeigt.

Sie können nun zu Ihrer E-Mail-Anwendung wechseln, um die Voicemail abzuhören. Durch Klicken auf „Voicemail“ können Sie Ihre E-Mail-Anwendung direkt starten, wenn dies entsprechend konfiguriert ist. Sie können die Schaltfläche auch so konfigurieren, dass die Fernabfrage gestartet wird.



Sie können Ihre Voicemails auch über das Swyxt! Handset abhören, indem Sie - am einfachsten mit dem Swyx Voicemail Player - den Anhang im E-Mail-Programm anhören. Wenn Sie die Voicemail über das Handset anhören möchten, halten Sie die Umschalt-Taste (Shift) gedrückt, während Sie den Hörer abheben, und spielen Sie dann die Voicemail ab.

9.1.1.1 Voicemail-Optionen in Ihrem E-Mail-Programm

Die per E-Mail zugestellte Voicemail bietet Ihnen mehrere Optionen:

- *.wav-Datei mit der Nachricht als E-Mail-Anhang
- Starten des Voicemail-Players (bei entsprechender Konfiguration), siehe 16.2.14 **Swyx Voicemail Player**, Seite 205
- direktes Starten eines Rückrufes aus der E-Mail
- direktes Senden einer E-Mail an den Anrufer (Dazu muss der Benutzername aufgelöst werden können.)
- Verknüpfung zum direkten Abhören der Voicemail per Fernabfrage (wenn Sie beispielsweise per CTI arbeiten, und Ihr Computer keine Soundausgabe bietet).

9.1.1.2 Kontextmenü zur Schaltfläche „Voicemail“

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche „Voicemail“ klicken, erscheint ein Kontextmenü:

| Menübefehl | Erläuterung |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-Mail Programm öffnen | Das Programm, das als E-Mail-Client verknüpft ist, wird geöffnet, siehe 13.2 Swyxt! - Lokale Konfiguration , Seite 160. |
| Voicemail Fernabfrage | Ihre Fernabfrage wird gestartet. Sie können Ihre Voicemails abhören. |
| Umleitungen konfigurieren... | Sie können Ihre Umleitungen konfigurieren. |
| Hilfe | Online-Hilfe aufrufen. |
| Eigenschaften | Sie können die Standardeinstellung für die Taste „Voicemail“ ändern. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klick auf Taste „Voicemail“ | Je nach Konfiguration wird das Programm, das als E-Mail-Client verknüpft ist, geöffnet oder die Fernabfrage gestartet. |


9.1.1.3 Voicemail-Schaltfläche konfigurieren

Sie können das Verhalten der Voicemail-Schaltfläche (Option „Voicemail“) auf der Skin einstellen. Sie haben zwei Optionen:

- Ihr E-Mail Programm wird geöffnet - Sie können Ihre Voicemails im Posteingang sehen und bearbeiten.
- Die Fernabfrage wird gestartet, d.h. die Voicemails werden Ihnen vorgespielt.

So legen Sie das Verhalten der Voicemail-Schaltfläche fest

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Option „Voicemail“.
- 2 Wählen Sie im Kontextmenü die Option „Eigenschaften“.
- 3 Wählen Sie die Option „E-Mail-Programm öffnen“, wenn das E-Mail-Programm geöffnet werden soll oder wählen Sie die Option „Voicemail-Fernabfrage“, wenn die Voicemails vorgespielt werden sollen.
oder
- 1 Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ die Option „Benutzerprofil“.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte „Listen“.
- 3 Wählen Sie die Option „E-Mail-Programm öffnen“, wenn das E-Mail-Programm geöffnet werden soll oder wählen Sie die Option „Voicemail-Fernabfrage“, wenn die Voicemails vorgespielt werden sollen.



- 4 Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“.

9.1.2 Aufgezeichnete Nachricht bearbeiten

Nach Aufzeichnung der Sprachnachricht kann der Anrufer die Aufzeichnung überprüfen und gegebenenfalls erneut aufsprechen. Das Menü hierzu wird im Anschluss an die Aufzeichnung eingespielt.

Die Aufzeichnung einer Voicemail wird beendet

- mit dem Auflegen des Anrufers (Hier bestehen keine weiteren Bearbeitungsmöglichkeiten, die Voicemail wird direkt zugestellt.)
- nach Ablauf der maximalen Aufnahmezeit
- nach einer Sprechpause von fünf Sekunden

- nach Eingabe von '#’.

Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

| DTMF-Eingabe | Erläuterung |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | Abbrechen der Voicemail und Weiterleiten an die Zentrale |
| 1 | Speichern und Versenden der aufgezeichneten Nachricht |
| 2 | Abhören der aufgezeichneten Nachricht |
| 3 | Erneutes Aufnehmen einer Sprachnachricht. Die vorhergehende Nachricht wird gelöscht. |
| * | Starten der Fernabfrage, sofern diese konfiguriert ist. |

Die Auswahl der Menüpunkte erfolgt über DTMF-Töne, die der Anrufer mit seinem Telefon eingibt.

9.2 Der Ansagen-Assistent

Mit dem Ansagen-Assistenten können Sie Ihre Namensansage und die Begrüßungsansage für die Voicemail aufsprechen. Der Ansagen-Assistent wird nach dem erstmaligen Anmelden an SwyxServer automatisch gestartet, und Sie können die Namensansage und die Begrüßungsansage für die Voicemail aufsprechen. Diese Ansagen können auch zu einem späteren Zeitpunkt aufgesprochen werden.

Begrüßungsansage für die Voicemail

Die Begrüßungsansage für die Voicemail wird abgespielt, wenn ein Anrufer an die Voicemail weitergeleitet wurde. Die Begrüßungsansage können Sie nur bei erstmaligem Starten mithilfe des Ansage-Assistenten aufsprechen. Wenn Sie die Begrüßungsansage ändern möchten, ist dies nur über die Voicemail-Konfiguration möglich, siehe *Konfiguration der Standardvoicemail*, Seite 82.

Namensansage für die Voicemail

Um anderen internen Teilnehmern außer der Rufnummer auch Ihren Namen vorzuspielen, empfiehlt es sich, eine Datei mit der Bezeichnung „name.wav“ aufzunehmen. Diese wird in der Datenbank auf SwyxServer abgespeichert. Wenn Sie die Namensansage zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten, rufen Sie den Ansagen-Assistenten erneut auf.

So sprechen Sie Ihren Namen und die Begrüßungsansage für die Voicemail auf

- 1 Wählen Sie in der Menüleiste „Einstellungen | Ansagen-Assistent...“. Es öffnet sich der Ansagen-Assistent.
 - 2 Klicken Sie auf „Weiter >“.
 - 3 Eigener Name
Sprechen Sie Ihren Namen auf.
 - Zum Aufnehmen einer neuen Ansage klicken Sie auf . Es erscheint das Fenster „Aufnahme starten“. Klicken Sie auf „Start“, um mit der Aufzeichnung Ihres Namens zu beginnen.
 - Beenden Sie die Aufnahme durch Klicken auf .
 - Durch Klicken auf  können Sie die ausgewählte Datei löschen,
 - durch Klicken auf  können Sie die ausgewählte Datei abhören.
 - 4 Klicken Sie auf „Weiter >“.
 - 5 Voicemail-Ansage
Sprechen Sie Ihre Begrüßungsansage auf. Diese Funktion steht nur im Ansagen-Assistenten zur Verfügung. Wenn Sie die Begrüßungsansage ändern möchten, ist dies nur über die Voicemail-Konfiguration möglich.
Sie können diese Ansage auch zu einem späteren Zeitpunkt aufsprechen. In diesem Fall überspringen Sie diese Aufnahme mit „Weiter >“.
 - 6 Klicken Sie auf „Fertig stellen“.
- Auf SwyxServer existiert nun eine Datei mit der Bezeichnung „name.wav“, die es SwyxWare ermöglicht einer internen Rufnummer auch eine

entsprechende Ansage zuzuordnen und, bei einer Fernabfrage, diese dem Anrufer vorzuspielen.

So ändern Sie die Einstellungen der sofortigen Umleitung per Fernabfrage

9.3 Konfiguration der Standardvoicemail

Um Voicemails zu empfangen, sollten Sie zunächst Ihre Standardvoicemail konfigurieren. In der Regel geschieht dies direkt nach der Installation von SwyxIt! über den Ansagen-Assistenten. Sie können die Standardvoicemail jedoch jederzeit in der Umleitungskonfiguration ändern, siehe *So konfigurieren Sie Ihre Standardvoicemail*, Seite 82.

Sie können folgende Optionen festlegen:

- die Begrüßungsansage, die ein Anrufer hört
- die Möglichkeit, überhaupt eine Nachricht zu hinterlassen
- die Länge der aufgezeichneten Nachrichten
- die E-Mail-Adresse, an die die Voicemail gesendet wird
- Nutzung der Fernabfrage


Mit der Fernabfrage können Sie z. B. von einem anderen Anschluss aus Ihre Voicemails abhören oder Ihre sofortige Umleitung verändern.

Weitergehende Rufbehandlungen können Sie mit Hilfe des Call Routing Managers gestalten. Siehe auch [https://help.swyx.com/cpe/12.10/CRM/Swyx/de-DE/index.html#context/help/CRM_rules_\\$](https://help.swyx.com/cpe/12.10/CRM/Swyx/de-DE/index.html#context/help/CRM_rules_$).

So konfigurieren Sie Ihre Standardvoicemail

Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf „Einstellungen | Umleitungen konfigurieren“.
oder
- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bedienoberfläche von SwyxIt!.
Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie auf „Einstellungen | Umleitungen konfigurieren“.
In jedem Fall erscheint das Fenster „Eigenschaften von...“.
- 3 Öffnen Sie die Registerkarte „Standardvoicemail“.



- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Begrüßung“, um den Begrüßungstext festzulegen.
Bei der Installation hat der Ansagen-Assistent Sie bereits aufgefordert, die Begrüßungsansage für die Voicemail aufzusprechen - diese können Sie hier ändern.
- 5 Definieren Sie die vorzuspielende Ansage.
Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Wählen Sie aus der Dropdown-Liste eine Datei aus.
 - Durchsuchen Sie Ihre Festplatte durch Klicken auf  .
Sie können sich bei der Suche ebenfalls für eine Datei im MP3-Format entscheiden. Die MP3-Datei wird nach der Auswahl automatisch in das unterstützte WAV-Format konvertiert und in Ihrem persönlichen Verzeichnis auf SwyxServer abgelegt. Die

konvertierten Dateien stehen somit für die spätere Nutzung zur Verfügung. Während des Konvertierungsprozesses öffnet sich der Info-Dialog „Bitte warten Sie, die Datei wird ins WAV-Format konvertiert“.

- Klicken Sie auf  , um die ausgewählte Datei anzuhören.
Klicken Sie auf  , um das Abspielen zu stoppen.
- Zum Aufnehmen einer neuen Ansage klicken Sie auf  : Sie werden dann aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben. Es erscheint das Fenster „Aufnahme beginnen“. Klicken Sie auf „Start“, um mit der Aufzeichnung Ihrer Ansage zu beginnen. Beenden Sie die Aufnahme durch Klicken auf  .
- Durch Klicken auf  können Sie die ausgewählte Datei löschen.



Die WAV-Dateien, die vom Administrator allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden, haben den Zusatz „(Vorlage)“ im Dateinamen. Diese Vorlagen können nicht gelöscht werden.

6 Schalten Sie „Voicemail aufzeichnen“

- ein, um den Anrufern eine Ansage vorzuspielen und Voicemails aufzuzeichnen. Hier können Sie auch die Länge der Aufzeichnung zeitlich begrenzen, damit die Dateien, in denen die Nachrichten abgelegt werden, nicht zu groß werden.
- aus, um den Anrufern nur eine Ansage vorzuspielen, aber **keine** Voicemails aufzuzeichnen.



Bitte bedenken Sie, dass sich eine Begrenzung der Nachrichtenlänge empfiehlt, da eine Voicemail pro Aufzeichnungssekunde je nach Komprimierung einen Speicherplatz von 2 bis 16 KB benötigt (einer Ansage von 14 Sekunden entsprechen z. B. 28 bis 224 KB, einer Ansage von 1:21 Minuten bis zu 1,2 MB).

- 7 Im Feld „Voicemail an folgende E-Mail-Adresse versenden“ legen Sie fest, an welche E-Mail-Adresse alle Voicemails gesendet werden. Sie können auch mehrere E-Mail-Adressen angeben. Diese müssen durch ein Semikolon getrennt sein.

Jede aufgezeichnete Voicemail finden Sie dann in Ihrem E-Mail-Client (z. B. Outlook) als Anlage einer E-Mail. Um diese Voicemail abzuhören, doppelklicken Sie auf die Anlage.

- 8 Schalten Sie „Fernabfrage mit Hilfe der *-Taste während der Voicemail-Ansage starten“ ein, um von einem anderen Anschluss aus Ihre Voicemails abzuhören oder um Ihre sofortige Umleitung aus der Ferne verändern zu können.

9.4 Fernabfrage

Die Fernabfrage ermöglicht Ihnen das Abhören der Voicemails von einem beliebigen Telefonanschluss aus. Bei einem Anruf an Ihre SwyxWare Rufnummer identifizieren Sie sich gegenüber SwyxWare mit Hilfe Ihrer PIN und können dann zuerst die neuen und anschließend alle vorhandenen Voicemails abhören, wiederholen und ggf. löschen. Außerdem können Sie das Ziel der sofortigen Rufumleitung ändern oder eine neue Ansage aufnehmen.

Um in die Fernabfrage zu gelangen, müssen Sie Ihre Umleitung so konfiguriert haben, dass Sie zur Voicemail (sofort oder verzögert) weitergeleitet werden. Dann können Sie während der Voicemail-Ansage mithilfe der Asterisk-Taste (*) in Ihr Fernabfragemenü wechseln, wenn diese Option entsprechend konfiguriert ist, siehe *Konfiguration der Standardvoicemail*, Seite 82.



Die Anzahl der Voicemails, die zur Fernabfrage bereit gestellt werden, ist auf die aktuellsten hundert Voicemails begrenzt.

Es wird unterschieden zwischen

- der Standard-Fernabfrage
Diese Fernabfrage ist die für einen Benutzer definierte Standard-Fernabfrage. Sie bietet die hier beschriebenen Funktionen.
- einer speziellen Fernabfrage
Diese Fernabfrage können Sie im Call Routing Manager speziell festlegen, wenn Sie von Ihrem Administrator die entsprechenden Berechtigungen erhalten haben. Damit können Sie z.B. mit einem besonderen Kennwort ein anderes Fernabfragemenü nutzen. Die Standard-Fernabfrage wird dabei nicht verändert. Siehe auch <https://>

[help.swyx.com/cpe/12.10/CRM/Swyx/de-DE/index.html#context/help/standard_remote_inquiry_\\$](https://help.swyx.com/cpe/12.10/CRM/Swyx/de-DE/index.html#context/help/standard_remote_inquiry_$).

Die PIN (Persönliche Identifikationsnummer) erhalten Sie von Ihrem Administrator. Sie können diese aber auch selbst konfigurieren.

So legen Sie die Parameter für die Standard-Fernabfrage fest

Legen Sie zuerst die Standardvoicemail fest und aktivieren Sie dabei die Option „Fernabfrage mit Hilfe der *-Taste starten“, siehe *Konfiguration der Standardvoicemail*, Seite 82.

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf „Einstellungen | Umleitungen konfigurieren“.
oder
- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bedienoberfläche von SwyxIt!.
Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie auf „Einstellungen | Umleitungen konfigurieren“.
In jedem Fall erscheint das Fenster „Eigenschaften von...“.
- 3 Wechseln Sie zur Registerkarte „Standard-Fernabfrage“.

Eigenschaften von Benutzer Dupont, Marie

Sofortige Umleitung Verzögerte Umleitung Umleiten bei Besetzt
Standardvoicemail Standard-Fernabfrage Mobile Erweiterungen

Konfiguration der Fernabfrage. Wählen Sie Mailserver und Benutzerkonto, um Voicemails abzurufen.

PIN abfragen

PIN: [.....] PIN bestätigen: [.....]

Kontoeinstellungen

Mailserver: [server]

Benutzerkonto: [administrator]

Kennwort: [.....]

Kennwort bestätigen: [.....]

Mail-Ordner: [INBOX]

SSL (Secure Socket Layer) verwenden

Nur E-Mails berücksichtigen, die direkt vom SwyxServer gesendet wurden (Voicemails)

OK Abbrechen Hilfe

- 4 Legen Sie hier die PIN fest, mit der Sie sich später bei der Fernabfrage identifizieren. Wählen Sie eine mindestens fünfstellige, nichttriviale Ziffernfolge und bestätigen Sie diese.
- 5 Geben Sie die PIN im Feld „PIN bestätigen:“ erneut ein.
- 6 Im Feld „Mailserver“ geben Sie den Namen des Mailservers ein, an den Ihre Voicemails gesendet werden. Dies ist der Server, dessen E-Mail-Adresse Sie in der Konfiguration der Standardvoicemail bereits verwendet haben.
- 7 Im Feld „Benutzerkonto“ geben Sie Ihr Benutzerkonto für diesen Mailserver an. Erkundigen Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Systemadministrator nach der korrekten IMAP4-Bezeichnung Ihres Benutzerkontos (z. B. server/jones.tom/jones.tom).
- 8 Geben Sie Ihr Kennwort auf diesem Mailserver ein und bestätigen Sie es.

- 9 Geben Sie den Namen des E-Mail-Ordners an, in dem die neuen Voicemails zu finden sind. Verwenden Sie „INBOX“ als Synonym für „Posteingang“.



Geben Sie hier ein Unterverzeichnis an, so achten Sie bitte darauf, den korrekten Namen z. B. „INBOX/Voicemails“ vollständig anzugeben, verwenden Sie in diesem Fall ein '/' und kein '\'.

- 10 Weiter können Sie festlegen, ob SwyxServer bei der Abfrage der Voicemails bei Ihrem Mailserver das Sicherheitsprotokoll SSL (Secure Socket Layer) benutzen soll. Ihr Mailserver muss dieses Protokoll unterstützen.
- 11 Möchten Sie nur die Voicemails abhören, so aktivieren Sie die Option „Nur E-Mails berücksichtigen, die von SwyxServer gesendet wurden (Voicemails)“.
- 12 Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Klicken auf „OK“.



Ändert sich Ihr Kennwort für den Mailserver, so müssen Sie auch hier das Kennwort ändern.

Mit Hilfe Ihrer Angaben ist es nun für SwyxServer möglich, bei einer Fernabfrage den Mailserver abzufragen und Ihnen die Voicemails zur Verfügung zu stellen.

So konfigurieren Sie die Umleitung für die Fernabfrage

Um Voicemails aus der Ferne abzuhören, müssen Sie Ihre Umleitung so einrichten, dass Sie durch einen Anruf in das Menü der Fernabfrage gelangen:

- Haben Sie keine weiteren Call Routing Manager Regeln aktiviert, richten Sie die „Verzögerte Umleitung“ so ein, dass ein Anruf an die Standardvoicemail umgeleitet wird. Während der Begrüßungsansage gelangen Sie dann mit Hilfe der *-Taste in des Menü der Fernabfrage.
- Haben Sie Call Routing Manager Regeln aktiviert, achten Sie darauf, dass Ihnen dort die Möglichkeit zur Fernabfrage gegeben wird. Siehe auch [https://help.swyx.com/cpe/12.10/CRM/Swyx/de-DE/index.html#context/help/standard_remote_inquiry_\\$](https://help.swyx.com/cpe/12.10/CRM/Swyx/de-DE/index.html#context/help/standard_remote_inquiry_$).



Haben Sie keine Call Routing Manager Regeln aktiviert und ändern Sie dann die sofortige Rufumleitung (z. B. statt zur Standardvoicemail zu einer anderen Rufnummer), so haben Sie anschließend keine Möglichkeit mehr zur Fernabfrage zu gelangen.

So fragen Sie Ihre Voicemails aus der Ferne ab

Voraussetzung ist:

- eine eingerichtete Fernabfrage, siehe *So legen Sie die Parameter für die Standard-Fernabfrage fest*, Seite 84, und
- die entsprechend konfigurierte Umleitung, siehe *So konfigurieren Sie die Umleitung für die Fernabfrage*, Seite 85.

Damit ein eingehender Ruf von Ihrer Standardvoicemail angenommen werden kann und Ihnen damit auch die Möglichkeit der Fernabfrage zur Verfügung steht, müssen Sie Ihre Umleitung entsprechend konfigurieren, d.h. ein eingehender Ruf muss zur Standardvoicemail gelangen und darf nicht weitergeleitet werden, siehe **8 Umleitungen**, Seite 71.

- 1 Wählen Sie Ihre SwyxWare Rufnummer.
Der Ruf wird angenommen und Sie hören die Begrüßungsansage Ihrer Voicemail.
- 2 Während der Begrüßungsansage drücken Sie die *-Taste.
Sie hören die Begrüßungsansage der Fernabfrage und werden aufgefordert Ihre PIN einzugeben.



Haben Sie keine Call Routing Manager Regeln aktiviert und ändern Sie dann die sofortige Rufumleitung (z. B. statt zur Standardvoicemail zu einer anderen Rufnummer), so haben Sie anschließend keine Möglichkeit mehr zur Fernabfrage zu gelangen.

- 3 Geben Sie Ihre PIN ein und beenden Sie die Eingabe mit der # -Taste.
- 4 Liegen neue Voicemails vor, so wird zuerst deren Anzahl ausgegeben. Anschließend werden Ihnen alle neuen Voicemails vorgespielt, wobei mit der zuletzt aufgenommen begonnen wird. Für jede Voicemail werden dabei zuerst die Absenderinformationen ausgegeben:
 - Empfangsdatum
 - Uhrzeit
 - Rufnummer des Anrufers (falls vorhanden)
 - Name des Anrufers (falls bei internen Rufen ein WAV-Datei des

Anrufers zur Verfügung steht; siehe *So sprechen Sie Ihren Namen und die Begrüßungsansage für die Voicemail auf*, Seite 82 und anschließend

- die aufgesprochene Voicemail.

Mit Hilfe der *-Taste können Sie die aktuelle Ansage (Absenderinformation oder aufgesprochene Voicemail) überspringen.

Während der Ausgabe einer Voicemail stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

| Taste | Auswirkung |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 0 | Verbindet mit dem Anrufer (wenn möglich) |
| 1 | Zurück zum Anfang der Mail |
| 3 | Weiter zum Ende der Mail |
| 4 | Springt 10 Sekunden zurück |
| 5 | Stopp/Start der Ausgabe |
| 6 | Springt 10 Sekunden vorwärts |
| 7 | Wechselt zur vorherigen Mail |
| 8 | Wechselt zur nächsten Mail |
| 9 | Hauptmenü |
| * | Wechselt zur nächsten Information (Datum, Uhrzeit, Nummer, Mail-Inhalt) |
| # | Hilfe |

Liegen keine neuen Voicemails für Sie vor, so befinden Sie sich im Hauptmenü. Hier können Sie sowohl alle vorhandenen Voicemails abhören als auch Ihre sofortige Umleitung konfigurieren, siehe *So ändern Sie die Einstellungen der sofortigen Umleitung per Fernabfrage*, Seite 87.

- 5 Nach jeder abgehörten Voicemail stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

| Taste | Auswirkung |
|-------|----------------------------------------------|
| 0 | Verbindet mit dem Anrufer (wenn möglich) |
| 1 | Wiederholt die aktuelle Mail |
| 3 | Löscht die aktuelle Mail, Bestätigung mit * |
| 4 | Per Voicemail antworten (nur intern möglich) |
| 6 | Weiterleiten an interne Nummer |
| 7 | Wechselt zur vorherigen Mail |
| 8 | Wechselt zur nächsten Mail |
| 9 | Hauptmenü |
| # | Hilfe |

Im Anschluss an das Abspielen der neuen Voicemails erfolgt die Ausgabe des Hauptmenüs. Es stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

| Taste | Auswirkung |
|-------|-------------------------------------------|
| 0 | Ende der Fernabfrage (=Auflegen) |
| 1 | Abfrage aller Voicemails (neueste zuerst) |
| 3 | Abfrage aller E-Mails |
| 4 | Konfiguration der sofortigen Umleitung |
| 5 | Notiz aufzeichnen |
| 6 | Voicemail-Ansage ändern |
| 7 | Löscht alle Voicemails, Bestätigung mit * |
| 8 | Wechselt zur nächsten Mail |
| # | Hilfe |

6 Beenden Sie die Fernabfrage durch Auflegen.



Die Menüs der Fernabfrage stehen auch als Druckvorlage auf der SwyxWare DVD zur Verfügung. Wenden Sie sich an Ihren Administrator.



Beenden Sie die Fernabfrage im Hauptmenü mit '0', so können noch weitere Aktionen des Call Routing Manager angewandt werden. Siehe [https://help.swyx.com/cpe/12.10/CRM/Swyx/de-DE/index.html#context/help/CRM_actions_\\$.](https://help.swyx.com/cpe/12.10/CRM/Swyx/de-DE/index.html#context/help/CRM_actions_$.)

Haben Sie eine Voicemail bis zu ihrem Ende abgehört, so wird die entsprechende E-Mail in Ihrem E-Mail-Ordner als gelesen gekennzeichnet. Wurde die Voicemail ganz oder teilweise übersprungen, so bleibt die Markierung „ungelesen“ im E-Mail-Ordner erhalten.

9.4.1 Sofortige Umleitung per Fernabfrage ändern

Über das Menü der Fernabfrage können Sie auch die Einstellungen der sofortigen Rufumleitung verändern. Sie können wählen zwischen

- einer sofortigen Umleitung zu einer Rufnummer,
- einer sofortigen Umleitung zur Standardvoicemail oder
- dem Ausschalten der sofortigen Umleitung.

So ändern Sie die Einstellungen der sofortigen Umleitung per Fernabfrage

Voraussetzung ist:

- eine eingerichtete Fernabfrage, siehe *So legen Sie die Parameter für die Standard-Fernabfrage fest*, Seite 84 und
- die entsprechend konfigurierte Umleitung, siehe *So konfigurieren Sie die Umleitung für die Fernabfrage*, Seite 85.

- 1 Wählen Sie Ihre SwyxWare Rufnummer.
Der Ruf wird angenommen und Sie hören die Begrüßungsansage Ihrer Voicemail.
- 2 Während der Begrüßungsansage drücken Sie die *-Taste.
Sie hören die Begrüßungsansage der Fernabfrage und werden aufgefordert Ihre PIN einzugeben.

- 3 Geben Sie Ihre PIN ein und beenden Sie die Eingabe mit der # -Taste.



Die Aufforderung zur Eingabe der PIN unterbleibt, wenn Sie von Ihrer eigenen Durchwahl aus anrufen.

- 4 Liegen neue Voicemails vor, so wird Ihnen die Möglichkeit gegeben diese abzuhören.
- 5 Um die sofortige Rufumleitung zu ändern, geben Sie bitte eine '9' ein, um in das Hauptmenü zu gelangen.
Im Hauptmenü stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

| Taste | Auswirkung |
|-------|-------------------------------------------|
| 1 | Abfrage aller Voicemails (neueste zuerst) |
| 3 | Abfrage aller E-Mails |
| 4 | Konfiguration der sofortigen Umleitung |
| 5 | Notiz aufzeichnen |
| 6 | Voicemail-Ansage ändern |
| 7 | Löscht alle Voicemails, Bestätigung mit * |
| 8 | Wechselt zur nächsten Mail |
| # | Hilfe |
| 0 | Ende der Fernabfrage (=Auflegen) |

- 6 Um die sofortige Umleitung zu ändern, drücken Sie die '4'.
Es wird der aktuelle Status der sofortigen Umleitung ausgegeben.
Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten Ihre sofortige Umleitung zu ändern:

| Taste | Auswirkung |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Umleitung zu gespeicherten Nr. einschalten Die sofortige Umleitung zur gespeicherten Zielrufnummer wird aktiviert. Ist keine Zielrufnummer gespeichert, so werden Sie aufgefordert eine Rufnummer einzugeben. |

| Taste | Auswirkung |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Umleitung zu Voicemail einschalten Die Umleitung zu Ihrer Standardvoicemail wird aktiviert. |
| 3 | Umleitung ausschalten Die sofortige Umleitung wird ausgeschaltet. Beachten Sie bitte, dass in diesem Fall weitere Regeln des Call Routing Managers angewendet werden können. |
| 4 | Neues Umleitungsziel festlegen Hier können Sie eine neue Zielrufnummer eingeben und mit # beenden. Anschließend wird die sofortige Umleitung zu dieser Nummer aktiviert. |
| 5 | Aktueller Status der Rufumleitung Der aktuelle Status der sofortigen Umleitung wird ausgegeben. |
| 6 | Voicemail-Ansage ändern |
| 9 | Hauptmenü Die Fernkonfiguration der sofortigen Umleitung wird beendet und Sie kehren zum Hauptmenü zurück. |
| 0 | Umleitung zur aktuellen Rufnummer (nur möglich bei Rufnummerübermittlung) |
| # | Hilfe |

10 Swyxt! - Funktionen im Detail

In diesem Kapitel finden Sie ausführliche Beschreibungen zu allen Swyxt! Telefonie-Funktionen.

10.1 Übersicht über die Funktionen von Swyxt!

In der folgenden Auflistung finden Sie eine kurze Funktionsübersicht und detaillierte Beschreibungen der Menüs und aller Funktionen.

| Funktion | Erläuterung |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anrufbeantworter/ Voicemail | Sprachnachrichten können für Sie aufgezeichnet werden, siehe 9.1 Voicemails aufzeichnen, abhören und bearbeiten , Seite 79. Diese können von Ihnen später direkt oder per Fernabfrage abgehört werden, siehe 9.4 Fernabfrage , Seite 84. |
| Audio-Konfiguration | Swyxt! bietet Ihnen diverse Optionen zur Lautstärkeregelung, siehe <i>Lautsprecher und Mikrofon</i> , Seite 92, sowie zur Verwendung von Endgeräten wie Hand- und Headsets, siehe <i>Audio-Modi</i> , Seite 93. |
| Automatische Wahlwiederholung | Die Automatische Wahlwiederholung wählt wiederholt eine gewünschte Rufnummer, siehe <i>Automatische Wahlwiederholung</i> , Seite 106. |
| Bearbeiten der Rufnummer beim Eingeben | Sie können die Telefonnummer vor dem Wählen bearbeiten, siehe 5.2 Wie rufe ich einen Teilnehmer an? , Seite 41. |
| Bedienen eines Telefons vom PC aus (CTI/CTI+) | Swyxt! kann ein Telefon bedienen, d. h. Sie nutzen die Funktionalität von Swyxt! und sprechen über ein Telefon. Ist Ihr PC ausgeschaltet, so stehen Ihnen weiterhin alle Funktionen des Telefons zur Verfügung, siehe 19 Steuerung von Telefonen vom PC aus mit SwyxCTI und SwyxCTI+ , Seite 219. |

| Funktion | Erläuterung |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Call Routing Manager Grafischer Skript Editor | Swyxt! stellt Ihnen mit diesen beiden Komponenten eine komplexe Rufbehandlung zur Verfügung. Siehe auch https://help.swyx.com/cpe/12.10/CRM/Swyx/de-DE/ . |
| Collaboration | Über die Collaboration-Funktionen können Sie Ihrem Gesprächspartner während eines Telefonates die Anzeige Ihres Bildschirminhaltes und ggf. auch den Zugriff auf Ihren Computer ermöglichen, siehe <i>Collaboration per Mausclick</i> , Seite 121. |
| Direktansprache | Sie können einen anderen internen Teilnehmer anrufen und ihn direkt ansprechen, ohne dass dieser den Hörer abnehmen muss. Siehe auch <i>Namenstaste und Statussignalisierung</i> , Seite 108. |
| Fax versenden | Sie können aus Swyxt! über das Menü „Funktionen“ bequem mit einem Mausclick ein Fax versenden. Damit wird SwyxFax Client gestartet und der Dialog zum Senden eines Kurzfaxes geöffnet. Siehe auch https://help.swyx.com/cpe/12.10/FaxClient/Swyx/de-DE/index.html#context/help/send_fax_\$. |
| Fernabfrage | Sie können Ihre Sprachnachrichten auch von einem anderen Telefon aus abhören, siehe 9.4 Fernabfrage , Seite 84. |
| Gruppenruf | Mehrere Teilnehmer können zu einer Gruppe zusammengefasst und per Gruppenruf erreicht werden, siehe 1.2 Gruppe , Seite 13. Eingehende Gruppenrufe werden allen Mitgliedern angezeigt und können von jedem Mitglied angenommen werden, siehe 5.3 Wie nehme ich ein Telefongespräch an? , Seite 42. |

| Funktion | Erläuterung |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integration in Outlook bzw. Lotus/IBM/HCL Notes | Swyxt! bietet Ihnen eine umfangreiche Integration in Outlook bzw. Lotus/IBM/HCL Notes, sodass Sie z. B. Kontakte oder Kalenderinformationen nutzen können, siehe 16 Microsoft Outlook - Telefonieren mit Swyxt! , Seite 195 bzw. 17 Lotus/IBM/HCL Notes - Telefonieren mit Swyxt! , Seite 207. |
| Konferenz | Mittels der Konferenz lassen sich Gespräche mit mehreren Teilnehmern gleichzeitig führen, siehe <i>Konferenz</i> , Seite 133. |
| Lautsprecher und Mikrofon | Swyxt! bietet Ihnen diverse Optionen zur Lautstärkeregelung, siehe <i>Lautsprecher und Mikrofon</i> , Seite 92. |
| Leitungstasten | Die Leitungstasten symbolisieren die virtuellen Leitungen – Sie können mit einem Mausklick zwischen den einzelnen Leitungen, d. h. Teilnehmern, wechseln, Teilnehmer verbinden usw. Sie können jeder Leitungstaste verschiedene Rufnummern sowie eine Nachbearbeitungszeit zuweisen, siehe 6.2 Funktionen der Leitungstaste , Seite 53. |
| Makeln | Das Makeln erlaubt den Wechsel zwischen verschiedenen Gesprächsteilnehmern, siehe 6.1.4 Wechseln zwischen Leitungen , Seite 49. |
| Mitschneiden | Sie können Gespräche aufzeichnen und die Aufzeichnung zu einem späteren Zeitpunkt abhören und gegebenenfalls als E-Mail versenden, siehe <i>Mitschneiden</i> , Seite 124. |
| Nachwahlziffern | Nachwahlziffern werden nach der eigentlichen Rufnummer per DTMF übertragen, nachdem eine Verbindung zustande gekommen ist. Damit können Sie beispielsweise bestimmte Skriptbefehle per DTMF steuern. Siehe auch <i>Verwendung von DTMF-Signalen als Nachwahlziffern</i> , Seite 117. |

| Funktion | Erläuterung |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namenstasten | Frei konfigurierbare Namenstasten erlauben die schnelle Anwahl häufig benötigter Kommunikationspartner, siehe <i>Namenstaste und Statussignalisierung</i> , Seite 108. |
| Projektkennziffer | Wird vor der Rufnummer eine Projektkennziffer (z. B. Buchungsnummer, Kostenstelle) eingegeben, so kann das folgende Gespräch vom Administrator einem Projekt zugeordnet werden, siehe <i>Projektkennziffer</i> , Seite 127. |
| Rückfrage/Halten | Sie können während eines Gesprächs einen weiteren Teilnehmer anrufen, wobei die erste Verbindung bestehen bleibt, siehe 6.1.3 Halten , Seite 49. |
| Rückruf | Der Rückrufwunsch ermöglicht es Ihnen, einem nicht erreichten internen Teilnehmer zu signalisieren: „Bitte zurückrufen!“, siehe <i>Rückruf</i> , Seite 128. |
| Rufaufschaltung | Die Rufaufschaltung erlaubt das Aufschalten auf ein Gespräch eines anderen Benutzers, siehe <i>Rückruf</i> , Seite 128. |
| Rufjournal | Das Rufjournal bietet Ihnen eine Übersicht über Ihre Rufe, Rückrufwünsche und Mitschnitte, siehe <i>Rufjournal</i> , Seite 96. |
| Rufprotokoll | An einem Arbeitsplatz, der viele Gespräche gleichzeitig weitervermittelt (z. B. Telefon-Zentrale, Call Center), kann es hilfreich sein direkt zu erkennen, welche Verbindungsversuche bei den Leitungen bereits unternommen wurden. Swyxt! bietet die Möglichkeit den Verlauf eines Anrufs (z. B. die Vermittlungsversuche) auf der Oberfläche zu protokollieren, siehe <i>Rufprotokoll</i> , Seite 131. |

| Funktion | Erläuterung |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rufnummer unterdrücken | Die Übermittlung der eigenen Rufnummer kann auf Wunsch unterdrückt werden. Der angerufene Teilnehmer kann somit nicht erkennen, von wem der eingehende Ruf stammt, siehe <i>Rufnummer unterdrücken</i> , Seite 95. |
| Rufsignalisierung und Rufübernahme | Mit der Rufsignalisierung kann anderen Teilnehmern mitgeteilt werden, dass ein Anruf für Sie eingeht. Einen signalisierten Ruf können Sie übernehmen, siehe <i>Rufsignalisierung und Übernahme</i> , Seite 120 und 5.3 Wie nehme ich ein Telefongespräch an? , Seite 42. |
| Rufumleitung | Mit Hilfe der Umleitung an eine andere Rufnummer (oder Voicemail) können Sie festlegen, ob und wohin eingehende Rufe umgeleitet werden. Die Umleitung kann für alle Rufe sofort oder verzögert eingestellt werden. Für den Fall, dass Sie bereits telefonieren, kann die „Umleitung bei Besetzt“ eingerichtet werden. Neben der Umleitung zu einer bestimmten Rufnummer können Sie auch zur Standardvoicemail umleiten, siehe 8 Umleitungen , Seite 71. Die sofortige Umleitung kann auch aus der Ferne konfiguriert werden, siehe 9.4.1 Sofortige Umleitung per Fernabfrage ändern , Seite 87. |
| Rufumleitung aus der Ferne | Sie können die sofortige Umleitung auch aus der Ferne innerhalb der Fernabfrage verändern, siehe 9.4.1 Sofortige Umleitung per Fernabfrage ändern , Seite 87. |
| Skin Editor | Swyxt! bietet Ihnen mit dem Skin-Konzept die Möglichkeit einer individuellen Oberflächengestaltung, siehe 20 Benutzung von Skins , Seite 227 |

| Funktion | Erläuterung |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statusinformation | Über die Statusinformation kann der aktuelle Status Ihres Swyxt!, das Benutzerbild, das Sie momentan ausgewählt haben, sowie Ihr Statustext anderen Teilnehmern signalisiert werden, siehe <i>Statussignalisierung</i> , Seite 115 und 5.10 Wie nutze ich Erweiterte Statusinformationen (Rich Presence)? , Seite 45. |
| Suchfunktion im Eingabefeld | In Swyxt! haben Sie die Möglichkeit, den Namen eines Teilnehmers, den Sie anrufen möchten, direkt im Eingabefeld einzugeben. Mit der Eingabe wird eine Suchfunktion gestartet, die nun versucht, die Rufnummer aufzulösen, siehe <i>Suchfunktion im Eingabefeld</i> , Seite 96. |
| Swyx Meeting | Mit Swyx Meeting starten Sie Ihr Online-Meeting direkt aus dem Browser heraus, ohne zusätzliche Software herunterladen zu müssen. Weitere Informationen zu Swyx Meeting entnehmen Sie help.swyx.com/meeting/1.00/web/Swyx/de-DE . |
| Swyxt! Messenger | Mit dem Swyxt! Messenger können Sie Sofortnachrichten senden. Sofortnachrichten sind kurze Texte, die Sie direkt in das Swyxt! Messenger-Fenster eingeben können. Nach dem Absenden wird beim Empfänger sofort der Swyxt! Messenger gestartet und Ihre Nachricht wird angezeigt. Siehe auch 12 Swyxt! Messenger , Seite 144. |
| Swyx VisualContacts | Mit Swyx VisualContacts greifen Sie auf Kontaktdaten aus verschiedenen Datenbeständen zu, siehe 18.3 Wie benutze ich Swyx VisualContacts , Seite 215. |
| Swyx Connector für DATEV | Diese Option ermöglicht den Kontakt- und Anrufrdaten-Austausch mit DATEV. Die DATEV Kontakte können via Swyxt! angerufen werden, siehe , Seite 218. |

| Funktion | Erläuterung |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tastenbelegung im-/exportieren | Die Eigenschaften von Namens- und Verknüpfungstasten können importiert bzw. exportiert werden, siehe <i>Namens- und Verknüpfungstasten exportieren und importieren</i> , Seite 119. |
| Telefonbücher | Sie können Rufnummern im Telefonbuch speichern und direkt daraus wählen, siehe 7 Das Telefonbuch , Seite 64. Dabei können Sie ein Persönliches Telefonbuch für Ihre eigenen Telefonnummern und ein zentrales Globales Telefonbuch mit Telefonnummern, die allen Benutzern zur Verfügung stehen, verwenden. |
| Übergabe/Vermitteln | Sie können ein Gespräch an einen anderen Teilnehmer übergeben, siehe 6.1.5 Verbinden , Seite 50. |
| Verbinden ohne Rückfrage | Sie können Anrufe auch ohne Rückfrage weiterleiten, siehe 5.8 Wie übergebe ich ein Gespräch ohne Rückfrage? , Seite 44. |
| Verknüpfungstasten | Die Verknüpfungstasten ermöglichen die schnelle Ausführung häufig benötigter Programme, z. B. ein Link auf eine häufig benutzte Webseite, siehe <i>Verknüpfungstasten - Anwendung oder Internet-Adresse über Swyxt! aufrufen</i> , Seite 117. |
| Video | Die Videofunktionalität ermöglicht Ihnen Swyxt! mit einer Webkamera einzusetzen. Somit kann Ihr Gesprächspartner Sie nun während eines Telefonats auch sehen. Siehe <i>Video</i> , Seite 137. |
| Wählen aus jeder Anwendung heraus | Sie können aus jeder Microsoft Windows-Anwendung direkt wählen, siehe <i>Wählen aus jeder Anwendung heraus</i> , Seite 132. |
| Wahlwiederholung | Über die Wahlwiederholung können Sie die zuletzt gewählten Rufnummern erneut wählen, siehe <i>Wahlwiederholung</i> , Seite 104. |

| Funktion | Erläuterung |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zweituanruf unterbinden | Sie können z. B. während eines Telefonats weitere Anrufe unterbinden. Diese werden dann direkt zur Standardvoicemail umgeleitet, siehe <i>Zweituanruf unterbinden</i> , Seite 95. |

10.2 Lautsprecher und Mikrofon

Sie können das Mikrofon ein- und ausschalten und die Lautstärke regulieren.

Beachten Sie bitte die Hinweise zu den Funktionen der jeweiligen Geräte in Anh. E: **Endgeräte**, Seite 283.

10.2.1 Lautstärke regulieren

Über den Lautstärkeregler auf der Skin können Sie die Lautstärke auf einfache Weise regeln. Die prozentuale Anzeige der Lautstärke wird angezeigt, wenn Sie mit dem Mauszeiger einen Moment auf der Minus- bzw. Plus-taste verweilen.

Wenn keine Verbindung aufgebaut ist, stellen Sie mit dem Lautstärkeregler die Ausgabe des Standard-Audiomodus ein, siehe *Standard-Audiomodus*, Seite 94.

Sie können die Lautstärke ebenso während eines Gesprächs oder während des Klingelns regulieren. In diesem Fall wird die Lautstärke des zur Zeit genutzten Audio-Modus verändert, siehe *Audio-Modi*, Seite 93.

Alle Änderungen werden gespeichert und innerhalb der Einstellungen des Audio-Modus übernommen.

So regulieren Sie die Lautstärke

Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- 1 Benutzen Sie den Schieberegler auf der Oberfläche (Skin) im Audio-Bereich:




oder

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf „Einstellungen | Lautstärke regulieren...“.

oder

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Audiomodus-Funktionstaste im Audio-Bereich. Das Kontextmenü erscheint.

- 2 Klicken Sie auf „Lautstärke regulieren...“.
Es erscheint das Fenster „Lautstärke“.



- 3 Sie können nun die Lautstärke des Lautsprechers durch Verschieben des Reglers verändern.
Die Änderung ist sofort wirksam.
- 4 Klicken Sie auf „Schließen“, um das Fenster zu schließen.

10.2.2 Mikrofon ausschalten

Ist das Mikrofon ausgeschaltet (erkennbar am durchgestrichenen Mikrofon-Symbol auf der Swyxt! Skin), kann Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hören.



So schalten Sie das Mikrofon aus

Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- 1 Klicken Sie auf das Mikrofonsymbol im Leitungsbereich.
- oder
- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf „Einstellungen | Mikrofon ausschalten“.

oder

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bedienoberfläche von Swyxt!.
Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie auf „Einstellungen | Mikrofon ausschalten“.
Rufen Sie diese Funktion erneut auf, wenn Sie wieder mit Ihrem Gesprächspartner sprechen möchten.

10.3 Audio-Modi

In verschiedenen Telefonie-Situationen (Freisprechen, mit dem Headset telefonieren usw.) werden entsprechende Einstellungen genutzt. Diese Einstellungen bestimmen, wie die angeschlossenen Audio-Geräte verwendet werden. Eine Kombination optimaler Einstellungen, die für eine Telefonie-Situation benutzt wird, heißt Audio-Modus.



Angeschlossene Geräte werden in der Regel automatisch erkannt und konfiguriert. Sie wählen nur den gewünschten Audio-Modus und Swyxt! benutzt automatisch die richtigen Geräte mit den optimalen Einstellungen.

Sie können die automatisch vorgenommene Konfiguration den eigenen Vorstellungen anpassen. Jedem Audio-Modus weisen Sie installierte Audio-Geräte zu und wählen eine gewünschte Lautstärke und Mikrofonempfindlichkeit.

Je nachdem, ob Sie frei sprechen oder mit einem Handset oder Headset telefonieren möchten, können Sie einen Anruf im gewünschten Audio-Modus einleiten oder annehmen. Sie können auch während eines Telefongesprächs den Audio-Modus wechseln.

Wenn ein Audio-Gerät über mehrere Vorrichtungen für Sprachein- und -ausgabe verfügt (z. B. Hörer- und Gehäuselautsprecher beim Handset), kann es verschiedenen Audio-Modi (z. B. "Handset" und "Freisprechen") zugewiesen werden.

Falls keine Audio-Geräte installiert sind, die einem Audio-Modus zugewiesen werden können, ist dieser Modus nicht verfügbar.

Audio-Modus "Handset"

In diesem Audio-Modus werden der Hörerlautsprecher und das Hörmikrofon des Handsets verwendet, das diesem Audio-Modus zugewiesen wurde.

**Audio-Modus "Headset"**

In diesem Audio-Modus werden die Kopfhörer und das Mikrofon des Headsets verwendet, das diesem Audio-Modus zugewiesen wurde.

**Audio-Modus "Freisprechen"**

In diesem Audio-Modus werden der Gehäuselautsprecher und das Raummikrofon der Freisprecheinrichtung verwendet, die diesem Audio-Modus zugewiesen wurden. Beim "Freisprechen" wird die Sprachein- und -ausgabe für alle Personen zugänglich, die sich in der Nähe der Freisprecheinrichtung befinden.

**Option "Lauthören"**

Bei Verwendung des Audio-Modus "Handset" oder "Headset" erfolgt die Sprachausgabe über Hörerlautsprecher oder Kopfhörer. Damit weitere Personen dem Telefonat zuhören können, kann parallel zu den genannten Audio-Modi "Lauthören" aktiviert werden. Die Sprachausgabe wird dann über einen zusätzlichen Lautsprecher wiedergegeben.



Um die Option "Lauthören" zu aktivieren oder zu deaktivieren, können Sie auf die entsprechende Funktionstaste im Leitungsbereich klicken.

Konfiguration

Sie können die Konfiguration der Audio-Modi und der Option "Lauthören" schnell aufrufen, indem Sie auf dem entsprechenden Symbol bzw. der Funktionstaste mit der rechten Maustaste klicken. Siehe **So legen Sie Einstellungen zur Verwendung der Audio-Geräte fest**, Seite 163.

Standard-Audiomodus

Ein Audio-Modus ist jeweils auf Standard gesetzt. Durch Setzen eines gewünschten Audio-Modus auf Standard können Sie bestimmen, welcher Audio-Modus für Telefonie-Funktionen verwendet wird, die Sie über Swyxt! Skin aufrufen.

Sobald Sie die Gabelfunktion (Abheben, Auflegen) an einem Audio-Gerät betätigen, schaltet Swyxt! auf den entsprechenden Modus um (unabhängig vom Standard-Audiomodus).

Nachdem ein Telefongespräch, das nicht im Standard-Audiomodus geführt wurde, beendet ist, schaltet Swyxt! automatisch auf den Standard-Audiomodus um.

Um einen Audio-Modus auf Standard zu setzen, klicken Sie auf die gewünschte Funktionstaste oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Funktionstaste ("Handset", "Headset" oder "Freisprechen") und wählen Sie "Als Standard-Audiomodus einstellen".

Der Standard-Audiomodus wird mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet:

| Symbol | Gabelfunktion "aufgelegt" | Gabelfunktion "abgehoben" |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Der Audio-Modus ist auf Standard gesetzt. | Der Audio-Modus ist aktiv. |
|  | Der Audio-Modus wird zur Zeit nicht verwendet. | |
|  | Der Audio-Modus ist nicht verfügbar (keine geeignete Audio-Geräte installiert) | |

So leiten Sie einen Anruf in einem gewünschten Audio-Modus ein

So nehmen Sie einen Anruf in einem gewünschten Audio-Modus an

So schalten Sie zwischen Audio-Modi um

10.3.1 Anrufe in verschiedenen Audio-Modi durchführen

Unabhängig vom Standard-Audiomodus, können Sie ein Telefonat in jedem gewünschten Audio-Modus einleiten oder annehmen. Sie können auch während eines Telefonats zwischen den Audio-Modi umschalten.

So leiten Sie einen Anruf in einem gewünschten Audio-Modus ein

- 1 Geben Sie über die Tastatur die Rufnummer in das Eingabefeld ein.
- 2 Um den Wählvorgang einzuleiten, klicken Sie im Audio-Bereich auf die Funktionstaste des gewünschten Audio-Modus.
Die Verbindung wird aufgebaut, der Lautsprecher und das Mikrofon, die dem Audio-Modus zugewiesen sind, werden aktiv.

So nehmen Sie einen Anruf in einem gewünschten Audio-Modus an

Sie werden angerufen.

- 1 Um den Anruf anzunehmen, klicken Sie im Audio-Bereich auf die Funktionstaste des gewünschten Audio-Modus.
Die Verbindung wird aufgebaut, der Lautsprecher und das Mikrofon, die dem Audio-Modus zugewiesen sind, werden aktiv.



Wenn Sie im Standard-Audiomodus "Handset" einen Anruf über die Skin einleiten oder annehmen, wird der Audio-Modus "Freisprechen" bzw. "Lauthören" aktiv, solange Sie den Hörer nicht abheben. Wenn Sie die Funktionstaste "Handset" anklicken, werden nur das Mikrofon und der Lautsprecher des Hörers aktiv. Um das Gespräch zu führen, müssen Sie den Hörer abheben oder den Audio-Modus umschalten.

So schalten Sie zwischen Audio-Modi um

Sie führen ein Telefongespräch (z. B. im Audio-Modus "Headset")

- 1 Um das Telefonat mit einem anderen Audio-Gerät (bzw. anderem Audio-Modus) fortzusetzen, klicken Sie im Audio-Bereich auf die Funktionstaste des gewünschten Audio-Modus.
Der Lautsprecher und das Mikrofon, die dem Audio-Modus zugewiesen sind, werden aktiv.



Falls die Gabelfunktion (Abheben und Auflegen) unterstützt wird, können Sie die entsprechende Taste am Gerät betätigen, um den Anruf einzuleiten, anzunehmen oder fortzusetzen. Das Gespräch wird dann im Audio-Modus geführt, zu dem das Audio-Gerät zugewiesen ist.



Während eines Telefonats können Sie vom "Handset" zum "Freisprechen" bzw. "Lauthören" wechseln, indem Sie auf Ihrer Tastatur die Umschalttaste (Shift-Taste) oder die Strg-Taste (Ctrl-Taste) gedrückt halten und den Hörer auflegen. Möchten Sie wieder über das Handset telefonieren, nehmen Sie den Hörer wieder aus der Halterung.

10.4 Zweitanruf unterbinden

Wenn Sie bereits telefonieren, werden weitere Anrufe normalerweise mit einem Anklopfton signalisiert. Schalten Sie „Zweitanruf unterbinden“ ein, um die Signalisierung weiterer Anrufe zu verhindern.

Ist diese Funktion eingeschaltet (erkennbar an der aktivierten Taste), hört der Anrufer das Besetztzeichen oder wird umgeleitet, sofern eine Umleitung bei Besetzt festgelegt wurde, siehe 8 **Umleitungen**, Seite 71.

So verhindern Sie einen Zweitanruf

Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- 1 Aktivieren Sie die Option „Zweitanruf unterbinden“.
oder
- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf „Einstellungen | Zweitanruf unterbinden“.

Rufen Sie diese Funktion erneut auf, um Zweitanrufe wieder zuzulassen.

10.5 Rufnummer unterdrücken

Wenn Sie einen Teilnehmer anrufen, wird dort Ihre Rufnummer angezeigt (sofern die angerufene Gegenstelle dies unterstützt). Ist die Rufnummernunterdrückung eingeschaltet (erkennbar an der aktivierten Taste), wird dem Angerufenen keine Rufnummer übermittelt.

So verhindern Sie, dass Ihre Rufnummer übermittelt wird

Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- 1 Aktivieren Sie die Option „Rufnummer unterdrücken“.
oder
- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf „Einstellungen | Rufnummer unterdrücken“.

Rufen Sie diese Funktion erneut auf, um Ihre Rufnummer wieder zu übermitteln.



Die Rufnummernunterdrückung bei externen Anrufen muss auch von Ihrem ISDN-Anschluss unterstützt werden, andernfalls wird nur die Anzeige Ihrer Durchwahl unterdrückt.

10.6 Suchfunktion im Eingabefeld

In Swyxt! haben Sie die Möglichkeit, den Namen eines Teilnehmers, den Sie anrufen möchten, direkt im Eingabefeld einzugeben. Mit der Eingabe wird eine Suchfunktion gestartet, die nun versucht, die Rufnummer aufzulösen. Die Suchfunktion sucht:

- in den Outlook- bzw. Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakten
- im Persönlichen Telefonbuch
- im Globalen Telefonbuch.

Die Ergebnisse werden in einer Auswahlliste angeboten. Von dort aus können Sie dann bequem wählen.

Bei bestimmten Zeichen wird die Suchfunktion nicht gestartet, um die Eingabe einer direkt zu wählenden Rufnummer oder einer SIP-URI zu ermöglichen. Wenn die eingegebene Zeichenfolge mit einer Ziffer oder den Zeichen *#(beginnt, wird die Zeichenfolge als Rufnummer interpretiert. Enthält die Zeichenfolge ein @ oder beginnt sie mit „sip:“, wird sie als SIP-URI interpretiert. In allen anderen Fällen wird die Zeichenfolge als Name interpretiert und die Suchfunktion wird gestartet.

So starten Sie die Suchfunktion

- 1 Bringen Sie Swyxt! ggf. in den Vordergrund, sodass das Fenster aktiv ist. Sie sehen eine Einfügemarke im Eingabefeld.



- 2 Geben Sie über die Tastatur den Namen oder einen Teil des Namens ein. Die Ergebnisse werden in einer Auswahlliste angeboten. Dort sehen Sie auch den Status des jeweiligen Benutzers. Einträge mit Statusinformationen werden vor Einträgen ohne Status gelistet.
- 3 Doppelklicken auf einen Eintrag. Der Teilnehmer wird sofort gewählt. Sie können durch Anklicken oder über die Pfeiltasten auf der Tastatur den gewünschten Eintrag erst auswählen und z. B. über die Hörertaste auf der Skin oder über die Eingabetaste den Wählvorgang starten.

Über das Löschsymbol können Sie das Feld leeren und somit die Suchfunktion abbrechen.

10.7 Rufjournal

Das Rufjournal bietet eine Übersicht über Ihre Anrufe. Das Rufjournal können Sie über die Taste „Rufjournal“ öffnen.



Beachten Sie bei der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Bei Fragen, insbesondere zum Thema Datenschutz in SwyxWare, wenden Sie sich an Ihren Administrator.



Personenbezogene Daten können nicht automatisch gelöscht werden. Um die geltenden Datenschutzbestimmungen zu erfüllen, müssen Sie ggf. die Einträge manuell löschen.

Die Rufe werden auf unterschiedlichen Registerkarten aufgeführt:

- Alle Rufe.
- Anrufliste: alle ankommenden Rufe.
- Wahlwiederholungsliste: alle ausgehenden Rufe.
- Entgangene Anrufe: ankommende Anrufe, die nicht angenommen wurden.

- Eigene Rückrufwünsche: ausgehende Anrufe, die vom anderen Teilnehmer nicht angenommen wurden und für die Sie einen Rückrufwunsch hinterlegt haben.
- Mitgeschnittene Gespräche: ein- und ausgehende Rufe, die von Ihnen mitgeschnitten wurden.

| Rufnummer/URI | Name | Datum / Zeit | Status | Rückruf |
|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------|---------|
| 288 | Dupont, Marie | Freitag, 27. Juni 2014, 09:23:27 | | |
| 289 | Rossi, Mario | Freitag, 27. Juni 2014, 09:23:20 | | |
| 289 | Rossi, Mario | Donnerstag, 26. Juni 2014, 16:00:01 | | |
| 288 | Dupont, Marie | Donnerstag, 26. Juni 2014, 15:59:48 | | |
| 297 | Jones, John | Donnerstag, 26. Juni 2014, 15:48:37 | | |
| 297 | Jones, John | Donnerstag, 26. Juni 2014, 10:38:14 | Ruf nicht | |

Das Rufjournal kann über verschiedene Optionen aufgerufen werden - je nach Aufruf wird die entsprechende Registerkarte angezeigt. Wenn Sie beispielsweise das Rufjournal über die Option „Entgangene Anrufe“ auf der Skin aufrufen, wird Ihnen die Registerkarte der entgangenen Anrufe direkt angezeigt.

Zu den im Rufjournal aufgeführten Anrufen und Mitschnitten werden wichtige Informationen direkt in den Listen dargestellt und es stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Behandlung der Rufe zur Verfügung. So können Sie beispielsweise direkt aus den Listen einen Teilnehmer anrufen, eine Sofortnachricht senden oder die Rufnummer in Ihr Telefonbuch aufnehmen.

[Informationen zu den Rufen](#)

[Status der Anrufe](#)

[Funktionen im Rufjournal](#)

[Anrufliste](#)

[Wahlwiederholungsliste](#)

[Entgangene Anrufe](#)

[Eigene Rückrufwünsche](#)

[Mitgeschnittene Gespräche](#)

[Rufjournal konfigurieren](#)

10.7.1 Informationen zu den Rufen

Im Rufjournal werden weitere Informationen zu den Rufen aufgeführt:

| Status | Erläuterung |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rufnummer/URI | Rufnummer des Anrufers/Angerufenen |
| Name | Name des Anrufers/Angerufenen (bei internen Teilnehmern, oder wenn der Name z. B. über das Telefonbuch oder die Kontakte aufgelöst werden kann) |
| Datum/Zeit | Zeitpunkt des Rufes |
| Status | Nur bei eingehenden Rufen (Anrufliste, Entgangene Anrufe oder Alle Rufe). Hier sehen Sie beispielsweise, ob ein Ruf angenommen oder weitergeleitet wurde, siehe <i>Status der Anrufe</i> , Seite 98. |
| Rückruf | Damit wird signalisiert, dass ein Anrufer einen Rückrufwunsch hinterlassen hat. |
| Ruf für | Hier können Sie erkennen, welche Rufnummer der Anrufer ursprünglich gewählt hat, ob also der Anruf z. B. an Sie weitergeleitet wurde. |



Die Größe des Fensters und die Breite der einzelnen Spalten können Sie einfach durch Ziehen ändern. Das Format für die Anzeige von Datum/Uhrzeit richtet sich nach den Windows-Systemeinstellungen.

[Rufjournal](#)

[Status der Anrufe](#)

[Funktionen im Rufjournal](#)

[Rufjournal konfigurieren](#)

10.7.1.1 Status der Anrufe

Im Rufjournal sehen Sie in der Spalte „Status“, was mit einem eingegangenen Ruf geschehen ist („Anrufliste“, „Alle Rufe“)

| Status | Erläuterung |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruf angenommen | Der Ruf wurde von Ihnen angenommen. |
| Ruf nicht angenommen | Der Ruf wurde von Ihnen nicht angenommen. Der Anruf wurde beendet, bevor er weitergeleitet wurde. |
| Ruf umgeleitet/ angenommen | Der Ruf wurde umgeleitet oder von einem anderen Mitglied einer Gruppe angenommen (Gruppenruf bzw. Rufsignalisierung). |
| Ruf zur Voicemail umgeleitet | Der Anrufer wurde zu Ihrer Voicemail umgeleitet. |
| Rückruf angefordert | Der Anrufer hat einen Rückrufwunsch geäußert. |
| Rückruf nicht erforderlich | Der Anrufer hat einen Rückrufwunsch geäußert. Sie haben den Rückruf mit der Schaltfläche „Ignorieren“ als erledigt erklärt. |
| Verbunden durch Weiterleitung | Sie wurden an einen weiteren Teilnehmer weitergeleitet oder ein Ruf wird an Sie weitergeleitet. Aus diesem Listeneintrag können Sie den Teilnehmer und die Rufnummer erkennen, mit der Sie verbunden wurden. |

[Rufjournal](#)

[Informationen zu den Rufen](#)

[Funktionen im Rufjournal](#)

[Anrufliste](#)

[Entgangene Anrufe](#)

[Rufjournal konfigurieren](#)

10.7.2 Funktionen im Rufjournal

Im Rufjournal stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung. Diese können Sie über die Symbolleiste oder über das Kontextmenü eines Anrufes in der Liste aufrufen.

Zu den einzelnen Anrufen in der Liste werden nur die jeweils verfügbaren Funktionen im Menü angezeigt bzw. auf der Symbolleiste aktiviert.

| Schaltfläche | Funktion | Beschreibung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Wählen | Wählen | Die ausgewählte Rufnummer wird gerufen. |
|  Videoanruf | Videoanruf | Diese Option startet einen Videoanruf zur ausgewählten Rufnummer. |
|  E-Mail | E-Mail | Es wird eine neue E-Mail erzeugt, die bereits die Daten des Anrufes (Name des Angerufenen, Nummer, Zeitpunkt des Anrufes) enthält. |
|  Sofortnachricht | Sofortnachricht | Diese Option startet den Swyxt! Messenger. Damit können Sie direkt eine Sofortnachricht senden. Diese Option steht nur bei Listeneinträgen für interne angemeldete Teilnehmer zur Verfügung. Siehe auch 12 Swyxt! Messenger , Seite 144. |
|  Kontakt | Kontakt anzeigen | Sie können einen Outlook-Kontakt anzeigen oder neu erstellen. Siehe auch 16.2.7 Anzeigen und Erstellen von Outlook-Kontakten aus Listen , Seite 202. |
|  | Eintrag löschen | Der markierte Eintrag wird gelöscht. Dabei wird der Eintrag aus der Liste entfernt. Bei Mitschnitten wird auch die aufgezeichnete .wav-Datei aus dem Verzeichnis der Mitschnitte gelöscht. Beachten Sie, dass vor dem Löschen keine weitere Abfrage erfolgt. |

| Schaltfläche | Funktion | Beschreibung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Abspielen | Der markierte Mitschnitt wird abgespielt. Wenn Sie diese Option während eines Gespräches wählen, hört Ihr Gesprächspartner die Aufzeichnung mit. |
|  | Stopp | Das Abspielen wird angehalten. |
| Weitere ▾ | Weitere/ Ruftöne | Sie können einer Rufnummer einen Klingelton zuordnen, siehe 13.1.8 Ruftöne , Seite 152. |
| Weitere ▾ | Weitere/ Ignorieren | Diese Option ist nur vorhanden, wenn ein Anrufer bei Ihnen einen Rückrufwunsch hinterlegt hat. Der Rückrufwunsch wird ignoriert, die Anzeige erlischt. In der Liste „Eigene Rückrufwünsche“ des Anrufers wird der Status „Rückruf nicht erforderlich“ eingetragen, siehe <i>Rückruf</i> , Seite 128. |
| Weitere ▾ | Weitere/In Telefonbuch... | Über diese Option können Sie die Rufnummer in Ihr Telefonbuch übernehmen. |
| Weitere ▾ | Weitere/ Liste löschen | Die gesamte Liste wird gelöscht. |
| Weitere ▾ | Weitere/ Exportieren | Diese Option steht nur für mitgeschnittene Gespräche zur Verfügung. Damit können Sie einen Mitschnitt exportieren, siehe <i>Wiedergeben und Exportieren mitgeschnittener Gespräche</i> , Seite 125. |

[Rufjournal](#)

[Informationen zu den Rufen](#)

[Status der Anrufe](#)

[Anrufliste](#)

[Wahlwiederholungsliste](#)

[Entgangene Anrufe](#)


[Eigene Rückrufwünsche](#)

[Mitgeschnittene Gespräche](#)

[Rufjournal konfigurieren](#)

10.7.3 Alle Rufe

Die Registerkarte „Alle Rufe“ bietet Ihnen eine Übersicht über alle eingehenden und ausgehenden Rufe. Sie enthält jedoch nicht Ihre Rückrufwünsche und Mitschnitte. Auf den weiteren Registerkarten im Rufjournal können Sie Ihre Rückrufwünsche und Mitschnitte sowie Ihre Rufe nach Status gefiltert anzeigen.



| Rufnummer/URI | Name | Datum / Zeit | Status | Rückruf |
|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------|---------|
| 288 | Dupont, Marie | Freitag, 27. Juni 2014, 09:23:27 | | |
| 289 | Rossi, Mario | Freitag, 27. Juni 2014, 09:23:20 | | |
| 289 | Rossi, Mario | Donnerstag, 26. Juni 2014, 16:00:01 | | |
| 288 | Dupont, Marie | Donnerstag, 26. Juni 2014, 15:59:48 | | |
| 297 | Jones, John | Donnerstag, 26. Juni 2014, 15:48:37 | | |
| 297 | Jones, John | Donnerstag, 26. Juni 2014, 10:38:14 | Ruf nicht | |

[Rufjournal](#)

[Informationen zu den Rufen](#)

[Status der Anrufe](#)

[Anrufliste](#)

[Wahlwiederholungsliste](#)

[Entgangene Anrufe](#)

[Eigene Rückrufwünsche](#)

[Mitgeschnittene Gespräche](#)

[Rufjournal konfigurieren](#)

10.7.4 Anrufliste

Die Anrufliste enthält Informationen über die Anrufe, die bei Ihnen eingegangen sind. Die Anrufliste ist im Rufjournal enthalten und Sie können die Optionen des Rufjournals nutzen, siehe *Funktionen im Rufjournal*, Seite 98.

In der Anrufliste sehen Sie die Rufnummern der Anrufer, deren Namen (sofern bekannt), den Zeitpunkt und was mit dem Anruf geschehen ist (z.B. ob der Anruf angenommen oder umgeleitet wurde).

Weiterhin können Sie in der Anrufliste erkennen, ob Sie den Anruf angenommen haben oder ob ein Anrufer einen Rückrufwunsch hinterlassen hat. In der Anrufliste unter „Ruf für“ ist aufgeführt, welche Rufnummer der Anrufer gewählt hat, Sie sehen also, ob der Anrufer Sie direkt erreichen wollte oder der Ruf an Sie weitergeleitet wurde.

| Rufnumm... | Name | Datum / Zeit | Status | Ruf für |
|------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 288 | Dupont, Marie | Mittwoch, 25. Juni 2014, 14:21:09 | Ruf nicht angenommen | Jones, Joh |
| 288 | Dupont, Marie | Mittwoch, 25. Juni 2014, 14:10:08 | Ruf angenommen | Jones, Joh |
| 288 | Dupont, Marie | Mittwoch, 25. Juni 2014, 14:00:09 | Ruf nicht angenommen | Jones, Joh |
| 288 | Dupont, Marie | Mittwoch, 25. Juni 2014, 13:57:05 | Ruf angenommen | Jones, Joh |
| 288 | Dupont, Marie | Mittwoch, 25. Juni 2014, 13:56:11 | Ruf nicht angenommen | Jones, Joh |
| 288 | Dupont, Marie | Mittwoch, 25. Juni 2014, 12:51:06 | Ruf nicht angenommen | Jones, Joh |

[Informationen zu den Rufen](#)

[Status der Anrufe](#)

[Funktionen im Rufjournal](#)

[Wahlwiederholungsliste](#)

[Entgangene Anrufe](#)

[Eigene Rückrufwünsche](#)

[Mitgeschnittene Gespräche](#)

[Rufjournal konfigurieren](#)

10.7.5 Wahlwiederholungsliste

Die von Ihnen gewählten Rufnummern werden in der Wahlwiederholungsliste aufgeführt. Hier erhalten Sie einen Überblick über Ihre ausgehenden Rufe und Sie können alle Optionen des Rufjournals nutzen, siehe *Funktionen im Rufjournal*, Seite 98.

| Rufnumm... | Name | Datum / Zeit | Status | Rüc... | Ruf für |
|-------------|----------------|-------------------------------------|--------|--------|---------|
| 288 | Dupont, Marie | Donnerstag, 17. Juli 2014, 12:30:29 | | | |
| +4923112... | Jones, John | Montag, 14. Juli 2014, 11:13:05 | | | |
| 299 | Log, Anna | Montag, 14. Juli 2014, 09:10:51 | | | |
| 945 | Max Mustermann | Dienstag, 1. Juli 2014, 10:55:21 | | | |
| 100 | Zentrale | Dienstag, 1. Juli 2014, 09:32:05 | | | |
| 299 | Log, Anna | Dienstag, 1. Juli 2014, 09:31:20 | | | |
| 288 | Dupont, Marie | Mittwoch, 25. Juni 2014, 14:56:55 | | | |
| 288 | Dupont, Marie | Mittwoch, 25. Juni 2014, 14:25:04 | | | |
| 288 | Dupont, Marie | Mittwoch, 25. Juni 2014, 12:53:59 | | | |
| 288 | Dupont, Marie | Mittwoch, 25. Juni 2014, 12:17:32 | | | |

Eine verkürzte Form der Wahlwiederholungsliste befindet sich im Kontextmenü der Wahlwiederholungstaste. Hier werden jedoch keine doppelten Einträge angezeigt.

1 Klicken Sie auf einen Eintrag, um den Teilnehmer anzurufen.



Aus dem Kontextmenü können Sie über die Option „Wahlwiederholungsliste“ auch direkt zur vollständigen Liste im Rufjournal wechseln. Siehe auch *Wahlwiederholung*, Seite 104.

[Rufjournal](#)

[Wahlwiederholung](#)

[Informationen zu den Rufen](#)

[Funktionen im Rufjournal](#)

[Anrufliste](#)

[Entgangene Anrufe](#)

[Eigene Rückrufwünsche](#)

[Mitgeschnittene Gespräche](#)

[Rufjournal konfigurieren](#)

10.7.6 Entgangene Anrufe

Entgangene Anrufe sind ankommende Anrufe, die nicht direkt von Ihnen angenommen wurden. Dazu zählen auch Rufe, die weitergeleitet wurden (z. B. an Ihre Voicemail oder einen anderen Teilnehmer) oder die im Rahmen einer Rufsignalisierung von einem anderen Teilnehmer übernommen wurden. Diese Rufe werden im Rufjournal auf der Registerkarte „Entgangene Anrufe“, in der Aufrufliste und unter „Alle Rufe“ vermerkt. Die letzten entgangenen Anrufe werden auch in der Sprungliste ange-

zeigt, siehe C.1.3 *Anrufinformationen in der Swyxt! Sprungliste*, Seite 273.

Haben Sie einen Ruf nicht angenommen, wird dies signalisiert durch:

- ein Symbol in der Taskleiste 
- ein Symbol im Windows-Infobereich 
- eine Anzeige auf der Skin - neben der Funktionstaste „Rufjournal“ auf der Funktionsleiste erscheint die Anzahl der nicht angenommenen Rufe



und das Rückrufsymbol wird im Windows-Infobereich angezeigt. 

- 1 Doppelklicken Sie auf das Symbol im Windows-Infobereich bzw. klicken Sie auf die Funktionstaste „Rufjournal“ und wählen Sie die Registerkarte „Entgangene Anrufe“, um die Liste der entgangenen Anrufe anzuzeigen. Alle neuen entgangenen Anrufe werden in der Liste fett markiert dargestellt.

| Rufjournal | | | | | | |
|------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| Alle Rufe | Anrufliste | Wahlwiederholungsliste | Entgangene Anrufe | Eigene Rückrufwünsche | Mitgeschnittene Gespräche | |
| Rufnumm... | Name | Datum / Zeit | Status | Rüc... | Ruf für | |
| ✘ 288 | Dupont, Marie | Mittwoch, 25. Juni 2014, 14:21:09 | Ruf nic... | | Jones, John, 297 | |
| ✘ 288 | Dupont, Marie | Mittwoch, 25. Juni 2014, 14:00:09 | Ruf nic... | | Jones, John, 297 | |
| ✘ 288 | Dupont, Marie | Mittwoch, 25. Juni 2014, 13:56:11 | Ruf nic... | | Jones, John, 297 | |
| ✘ 288 | Dupont, Marie | Mittwoch, 25. Juni 2014, 12:51:06 | Ruf nic... | | Jones, John, 297 | |

In der Liste „Entgangene Anrufe“ können Sie die Standardfunktionen des Rufjournals nutzen, siehe *Funktionen im Rufjournal*, Seite 98.

Nach dem Schließen der Liste „Entgangene Anrufe“ wird die Markierung der neuen entgangenen Anrufe entfernt und die Anzeige auf der Skin zurückgesetzt. Die Anrufe werden weiterhin in der Anrufliste aufgeführt. Rückrufwünsche bleiben so lange in der Liste bestehen, bis sie beantwortet oder als nicht erforderlich gekennzeichnet wurden.

[Rufjournal](#)

[Rückruf](#)

[Informationen zu den Rufen](#)

[Status der Anrufe](#)

[Funktionen im Rufjournal](#)

[Anrufliste](#)

[Wahlwiederholungsliste](#)


[Eigene Rückrufwünsche](#)

[Mitgeschnittene Gespräche](#)

[Rufjournal konfigurieren](#)

10.7.7 Eigene Rückrufwünsche

Über die Rückruffunktion können Sie einen Rückrufwunsch bei einem anderen Teilnehmer hinterlegen. Diese Rückrufwünsche werden in der Liste „Eigene Rückrufwünsche“ im Rufjournal gespeichert.



| Rufnu... | Name | Datum / Zeit | Status | Rüc... | Ruf für |
|----------|---------------|-------------------------------------|---------------------|--------|---------|
| 288 | Dupont, Marie | Mittwoch, 13. August 2014, 12:34:50 | Rückruf angefordert | | |

In der Liste der Rückrufwünsche können Sie die Standardfunktionen des Rufjournals nutzen, siehe *Funktionen im Rufjournal*, Seite 98.

Hat ein anderer Teilnehmer bei Ihnen einen Rückrufwunsch hinterlegt, wird dies in der Anrufliste bzw. unter „Entgangene Anrufe“ vermerkt. Für weitere Informationen zu Rückrufwünschen siehe *Rückruf*, Seite 128.

[Rufjournal](#)

[Rückruf](#)

[Informationen zu den Rufen](#)

[Funktionen im Rufjournal](#)

[Anrufliste](#)

[Wahlwiederholungsliste](#)

[Entgangene Anrufe](#)

[Mitgeschnittene Gespräche](#)

[Rufjournal konfigurieren](#)

10.7.8 Mitgeschnittene Gespräche

Swyxt! ermöglicht das Mitschneiden von Telefongesprächen durch den Benutzer. Sie können mit einem Mausklick das gesamte Gespräch oder einzelne Gesprächsteile mitschneiden. Die mitgeschnittenen Gespräche werden in einer Liste im Rufjournal verwaltet. Für weitere Informationen zum Mitschneiden siehe *Mitschneiden*, Seite 124.




Beachten Sie bei der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Bei Fragen, insbesondere zum Thema Datenschutz in SwyxtWare, wenden Sie sich an Ihren Administrator.



Personenbezogene Daten können nicht automatisch gelöscht werden. Um die geltenden Datenschutzbestimmungen zu erfüllen, müssen Sie ggf. die Einträge manuell löschen.

In der Liste der mitgeschnittenen Gespräche können Sie die Standardfunktionen des Rufjournals sowie weitere Funktionen zum Verwalten Ihrer Mitschnitte nutzen, siehe *Funktionen im Rufjournal*, Seite 98.



Sie haben folgende Möglichkeiten:

- die Mitschnitte anzeigen und abhören, siehe *Mitgeschnittene Gespräche*, Seite 102
- den Gesprächspartner anwählen
- eine E-Mail an den Gesprächspartner versenden, dabei werden Informationen zum Anruf (beispielsweise Datum, Uhrzeit und Rufnummer) automatisch in die E-Mail übernommen
- die Aufzeichnung exportieren, siehe *So exportieren Sie mitgeschnittene Gespräche*, Seite 126
- der Nummer des Gesprächspartners einen Klingelton zuordnen
- die Nummer des Anrufers in das Persönliche Telefonbuch übernehmen
- den Kontakt des Gesprächspartners anzeigen oder einen neuen Kontakt erstellen
- eine Sofortnachricht senden
- einzelne Mitschnitte oder die gesamte Liste löschen.

[Mitschneiden](#)

[Rufjournal](#)

[Informationen zu den Rufen](#)

[Funktionen im Rufjournal](#)

[Anrufliste](#)

[Wahlwiederholungsliste](#)

[Entgangene Anrufe](#)

[Eigene Rückrufwünsche](#)

[Rufjournal konfigurieren](#)


10.7.9 Rufjournal konfigurieren

Bei der Konfiguration des Rufjournals haben Sie die Möglichkeit, die Länge der Anruf- und Wahlwiederholungsliste festzulegen.

Eine Änderung der Länge der Anrufliste wirkt sich auch auf die Listen „Alle Rufe“ und „Entgangene Anrufe“ aus, da die Einträge der Anrufliste als Basis für diese Listen dienen. Beachten Sie bitte, dass durch Löschen eines Rufes in der Anrufliste auch der dazugehörige Rückrufwunsch mit entfernt wird.

So legen Sie die Länge der Listen im Rufjournal fest

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Taste „Rufjournal“. Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie auf „Eigenschaften“. Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von...“.



- 3 Geben Sie unter „Anrufliste“ im Feld „Maximale Länge“ die maximale Anzahl der Einträge ein, die in der Anrufliste enthalten sein sollen. Wird diese Längenangabe überschritten, wird der älteste Eintrag in der Liste gelöscht. Beachten Sie, dass damit ggf. auch Rückrufwünsche gelöscht werden könnten.
- 4 Geben Sie unter „Wahlwiederholungsliste“ im Feld „Maximale Länge“ die maximale Anzahl der Einträge ein, die in der Wahlwiederholungsliste enthalten sein sollen.
- 5 Klicken Sie auf „OK“.

In diesem Dialogfeld können Sie weitere Optionen für die Wahlwiederholung und die Voicemail definieren. Siehe *So legen Sie die Eigenschaften der Wahlwiederholung fest*, Seite 107 und **So legen Sie das Verhalten der Voicemail-Schaltfläche fest**, Seite 80.

10.8 Wahlwiederholung

Mit der Wahlwiederholung können Sie bereits gewählte Rufnummern erneut wählen.

Dabei können Sie:

- direkt über die Swyxt! Skin wählen: Dazu steht Ihnen eine Wahlwiederholungstaste auf der Skin zur Verfügung,
- die Wahlwiederholungsliste aufrufen: Über die Wahlwiederholungsliste können Sie die Wahlwiederholung starten oder weitere Funktionen aufrufen, siehe *Wahlwiederholungsliste*, Seite 100,
- die Sprungliste aufrufen: Über die Sprungliste können Sie die Wahlwiederholung einer der zuletzt angewählten Rufnummern starten, siehe C.1.3 **Anrufinformationen in der Swyxt! Sprungliste**, Seite 273,
- die automatische Wahlwiederholung starten: Die Zielrufnummer wird automatisch angewählt, bis der angerufene Anschluss nicht mehr besetzt ist oder die Automatische Wahlwiederholung von Ihnen abgebrochen wird.

Durch Klicken auf die Wahlwiederholungstaste wird die zuletzt gewählte Rufnummer erneut gewählt (Standardeinstellung) oder die Rufnummer wird zunächst nur im Eingabefeld angezeigt und erst nach Klicken auf die entsprechende Hörer- oder Leitungstaste gewählt.

Dieses Verhalten ist davon abhängig, ob in der Konfiguration der Wahlwiederholungsliste die Option „Sofortige Anwahl“ aktiviert oder deaktiviert ist, siehe *Wahlwiederholung konfigurieren*, Seite 107.

Ist die Wahlwiederholungstaste so konfiguriert, dass die automatische Wahlwiederholung immer verwendet wird (Option „Immer automatische Wahlwiederholung verwenden“), so wird durch Klicken auf die Wahlwiederholungstaste die automatische Wahlwiederholung der letzten Rufnummer gestartet. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert. Sie können diese Option in den Eigenschaften der Wahlwiederholungsliste aktivieren. Siehe *Wahlwiederholung konfigurieren*, Seite 107.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Wahlwiederholungstaste klicken, werden im Kontextmenü die bisher gewählten Rufnummern und ggf. die zugehörigen Namen aufgelistet. Klicken Sie auf einen Eintrag, um den Teilnehmer erneut anzurufen. Wenn in der Konfiguration der Wahlwiederholungsliste die Option „Sofortige Anwahl“ deaktiviert wurde, müssen Sie den Wählvorgang durch Klicken auf die Hörer- oder Leitungstaste starten.

So legen Sie die Eigenschaften der Wahlwiederholung fest

So starten Sie die Automatische Wahlwiederholung

So beenden Sie die Automatische Wahlwiederholung

10.8.1 Kontextmenü zur Wahlwiederholungstaste

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Wahlwiederholungstaste klicken, erscheint ein Kontextmenü.

| Menübefehl | Erläuterung |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Bisher gewählte Rufnummern> | Alle bisher gewählten Rufnummern. Die Anzahl der Einträge richtet sich nach der konfigurierten Länge der Wahlwiederholungsliste. Doppelte Einträge werden hier nicht aufgeführt. In Abhängigkeit von der Tastenkonfiguration wird die Rufnummer sofort gewählt bzw. muss nach Auswahl durch Klicken auf die Leitungstaste gewählt werden. |
| Wahlwiederholungsliste... | Dieser Menüeintrag öffnet die Wahlwiederholungsliste im Rufjournal. Darin sehen Sie die letzten Rufnummern, die Sie gewählt haben. |
| Automatische Wahlwiederholung... | Eine Rufnummer wird wiederholt gewählt. Nach Auswählen dieses Menüeintrages können Sie eine Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste auswählen und den Abstand der Wahlwiederholungen eingeben. Die Zielrufnummer wird automatisch angewählt, bis der angerufene Anschluss nicht mehr besetzt ist oder die Automatische Wahlwiederholung von Ihnen abgebrochen wird. |
| Autom. Wahlwiederholung abbrechen | Abbrechen einer zuvor initiierten Automatischen Wahlwiederholung. |
| Hilfe | Online-Hilfe aufrufen. |
| Eigenschaften | Wahlwiederholungsliste konfigurieren, siehe <i>Wahlwiederholung konfigurieren</i> , Seite 107. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klicken auf die Taste „Wahlwiederholung“ | In Abhängigkeit von der Tastenkonfiguration wird die Rufnummer sofort gewählt bzw. muss nach Auswahl durch Klicken auf die Leitungstaste gewählt werden. Siehe auch <i>Wahlwiederholung konfigurieren</i> , Seite 107. Wenn in der Konfiguration der Wahlwiederholungsliste die Option „Sofortige Anwahl“ deaktiviert wurde, müssen Sie den Wählvorgang durch Klicken auf die Hörer- oder Leitungstaste starten. |

So legen Sie die Eigenschaften der Wahlwiederholung fest

So starten Sie die Automatische Wahlwiederholung

So beenden Sie die Automatische Wahlwiederholung

So starten Sie die Wahlwiederholung der letzten Rufnummer

- 1 Klicken Sie auf die Wahlwiederholungstaste auf der Swyxt! Skin. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird erneut gewählt (bei Standardkonfiguration).
Wenn in der Konfiguration der Wahlwiederholungsliste die Option „Sofortige Anwahl“ deaktiviert wurde, müssen Sie den Wählvorgang durch Klicken auf die Hörer- oder Leitungstaste starten.

So legen Sie die Eigenschaften der Wahlwiederholung fest

So starten Sie die Automatische Wahlwiederholung

So beenden Sie die Automatische Wahlwiederholung

So starten Sie die Wahlwiederholung für eine bestimmte Rufnummer

Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Wahlwiederholungstaste auf der Swyxt! Skin. Im Kontextmenü werden die zuletzt gewählten Rufnummern und die Menüoptionen angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf die gewünschte Rufnummer. Der Wählvorgang wird sofort gestartet (bei Standardkonfiguration).

Wenn in der Konfiguration der Wahlwiederholungsliste die Option „Sofortige Anwahl“ deaktiviert wurde, müssen Sie den Wählvorgang durch Klicken auf die Hörer- oder Leitungstaste starten.

10.8.2 Automatische Wahlwiederholung

Die automatische Wahlwiederholung bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Zielrufnummer so lange zu wählen, bis der gewählte Anschluss nicht mehr besetzt ist. Die Zeitdauer zwischen zwei Wählversuchen kann von Ihnen definiert werden. Ist die automatische Wahlwiederholung aktiv, wird die Wahlwiederholungstaste animiert. Während des Wählvorganges wird die gewählte Rufnummer im Eingabefeld angezeigt und der Zustand der Leitung ändert sich. Ein Rufton wird jedoch nicht erzeugt. Kommt die Verbindung zustande, so ist das Rufzeichen zu hören.

Für die automatische Wahlwiederholung wird immer die zuletzt benutzte Leitung verwendet. Wenn Sie während der automatischen Wahlwiederholung ein Gespräch führen, so wird die Wiederholung für die Dauer des Gespräches unterbrochen und danach wieder fortgesetzt. Werden Sie von der Zielrufnummer angerufen und nehmen Sie dieses Gespräch an, so wird die automatische Wahlwiederholung abgebrochen.

Rufen Sie die automatische Wahlwiederholung erneut mit einer anderen Rufnummer auf, bevor die Verbindung zustande kommt, so erlischt der erste Auftrag; die automatische Wahlwiederholung besteht immer nur für eine Zielrufnummer.


Eine automatische Wahlwiederholung kann jederzeit von Ihnen abgebrochen werden.

So starten Sie die Automatische Wahlwiederholung

Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf „Funktionen | Automatische Wahlwiederholung...“.
- oder
- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Wahlwiederholungstaste. Das Kontextmenü erscheint.
 - 2 Klicken Sie auf „Automatische Wahlwiederholung...“.

In jedem Fall erscheint das Fenster „Automatische Wahlwiederholung“:



- 3 Geben Sie hier die Zielrufnummer ein, zu der Sie eine Automatische Wahlwiederholung starten möchten.
- 4 Geben Sie die Zeitdauer in Sekunden an, die zwischen zwei Wählversuchen verstreichen soll.
- 5 Klicken Sie auf „Start“.

Die von Ihnen angegebene Rufnummer wird nun so lange gewählt, bis der Anschluss nicht mehr besetzt ist, die Automatische Wahlwiederholung von Ihnen abgebrochen oder mit einem anderen Ziel erneut begonnen wird. Beim Wählen ändert sich das Symbol im Windows-Infobereich und Sie hören den Wählton.



Der Zustand der Leitungstaste ändert sich bei der automatischen Wahlwiederholung nur dann von „Frei“ in „Wählen“, wenn Swyxt! gerade die gewünschte Nummer wählt.

Ist die Wahlwiederholungstaste so konfiguriert, dass die automatische Wahlwiederholung immer verwendet wird (Option „Immer automatische Wahlwiederholung verwenden“), so wird durch Klicken auf die Wahlwiederholungstaste die automatische Wahlwiederholung der letzten Rufnummer gestartet. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert. Sie können diese Option in den Eigenschaften der Wahlwiederholungsliste aktivieren.

Siehe auch *Wahlwiederholung konfigurieren*, Seite 107.

So beenden Sie die Automatische Wahlwiederholung

Sie haben mehrere Möglichkeiten:

1 Klicken Sie auf die Wahlwiederholungstaste.

Oder

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Wahlwiederholungstaste.

Das Kontextmenü erscheint.

2 Klicken Sie auf „Autom. Wahlwiederholung abbrechen“.

Oder

1 Klicken Sie in der Menüleiste auf „Funktionen | Autom. Wahlwiederholung abbrechen“.

Oder

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bedienoberfläche von Swyxt!.

Das Kontextmenü erscheint.

2 Klicken Sie auf „Funktionen | Autom. Wahlwiederholung abbrechen“.

Die Automatische Wahlwiederholung wird abgebrochen.

10.8.3 Wahlwiederholung konfigurieren

Sie können folgende Optionen für die Wahlwiederholung konfigurieren:

- Sie können die Länge der Wahlwiederholungsliste festlegen.
- Sie können festlegen, ob die letzte Nummer bei Klicken auf die Wahlwiederholungstaste sofort gewählt wird oder ob Sie den Wahlvorgang noch mit der Hörer- oder Leitungstaste bestätigen möchten.
- Sie können definieren, ob die Wahlwiederholungstaste immer die einfache oder die automatische Wahlwiederholung verwendet.


So legen Sie die Eigenschaften der Wahlwiederholung fest

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Wahlwiederholungstaste.

Das Kontextmenü erscheint.

2 Klicken Sie auf „Eigenschaften“.

Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von...“.



3 Geben Sie unter „Wahlwiederholungsliste“ im Feld „Maximale Länge“ die maximale Anzahl der Einträge ein, die in der Wahlwiederholungsliste enthalten sein sollen.

4 Aktivieren Sie die Option „Sofortige Anwahl“, wenn die ausgewählte Rufnummer bzw. der Teilnehmer sofort angewählt werden soll (Standardeinstellung: aktiv).

Ist die Option deaktiviert, können Sie die Rufnummer vor dem eigentlichen Wahlvorgang noch ändern. Außerdem können Sie durch mehrfaches Klicken auf die Wahlwiederholungstaste die Rufnummern der Wahlwiederholungsliste „durchschalten“.

5 Aktivieren Sie unter „Automatische Wahlwiederholung“ die Option „Immer automatische Wahlwiederholung verwenden“, wenn Sie die automatische Wahlwiederholung für die letzte Rufnummer über die Wahlwiederholungstaste direkt beginnen wollen.

Ist die Option deaktiviert, wird über die Wahlwiederholungstaste nur eine einmalige Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer begonnen.

6 Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen.

Wahlwiederholung konfigurieren

10.9 Namenstaste und Statussignalisierung

Die Rufnummern häufig benötigter Gesprächspartner können auf Namenstasten gespeichert werden. Die Namenstasten ermöglichen eine schnelle Anwahl: Klicken Sie einfach auf die Namenstaste, um den Teilnehmer anzuwählen.



Beachten Sie bei der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Bei Fragen, insbesondere zum Thema Datenschutz in SwyxWare, wenden Sie sich an Ihren Administrator.



Personenbezogene Daten können nicht automatisch gelöscht werden. Um die geltenden Datenschutzbestimmungen zu erfüllen, müssen Sie ggf. die Einträge manuell löschen.

Statussignalisierung

Rufsignalisierung und Übernahme

Kontextmenü zur Namenstaste


Namenstasten konfigurieren

10.9.1 Kontextmenü zur Namenstaste

Manche Punkte des Kontextmenüs sind optional und hängen davon ab, welchen aktuellen Status der Teilnehmer hat, ob die Namenstaste mit einem Kontakt aus einer externen Quelle (z. B. Microsoft Outlook) verknüpft ist, und ob eine Web-Kamera installiert ist.

So rufen Sie das Kontextmenü zu den Namenstasten auf

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Namenstaste.
Das Kontextmenü zu den Namenstasten erscheint.



Standardrufnummer

Über das Kontextmenü können mehrere Rufnummern gewählt werden. Die Standardrufnummer wird gewählt, wenn Sie auf die Namenstaste oder auf den Namen im Kontextmenü klicken.

Die Standardrufnummer wird bei der Konfiguration der Namenstaste im Feld „Rufnummer/URI“ eingegeben, siehe *Namenstasten konfigurieren*, Seite 111.

| Menübefehl | Erläuterung |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Namenstaste <N°> konfigurieren | Diese Option wird angezeigt, wenn die Namenstaste nicht belegt ist. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anrufen | <p>Unter „Anrufen <Name> (<Status>)“ ist die Standardrufnummer für die jeweilige Namens-taste abgespeichert.</p> <p>Als „<Status>“ wird der aktuelle Status des Teilnehmers angezeigt (z. B. „Erreichbar“ oder „Abwesend“).</p> <p>Wenn vorhanden, kann auch eine alternative Rufnummer unter „Anrufen <Rufnummer> (<Rufnummertyp>)“ angeklickt werden.</p> <p>Als „<Rufnummertyp>“ wird die Kategorie der Rufnummer bezeichnet (z. B. „Tel. geschäftlich“). Die Rufnummer wird entsprechend der Konfiguration der Namenstaste</p> <ul style="list-style-type: none"> • sofort gewählt oder • in das Eingabefeld übertragen. |
| Videoanruf mit <Namen> beginnen | <p>Diese Option wird aktiv, wenn eine Web-Kamera installiert ist.</p> <p>Über diese Option starten Sie einen Videoanruf mit dem auf der Namenstaste hinterlegten Kontakt.</p> |
| Sprachnachricht senden | <p>Sie können einem Teilnehmer direkt eine Sprachnachricht senden. Über diese Option rufen Sie die Voicemail des Benutzers an, auch wenn dieser erreichbar ist und keine entsprechende Umleitung aktiviert hat. Sie können Ihre Sprachnachricht hinterlassen und diese wird dann als Voicemail zugestellt. Der Anruf wird dem Benutzer nicht signalisiert, es erscheint auch kein Hinweis im Rufjournal.</p> |
| Direktansprache | <p>Die Verbindung für die Direktansprache wird sofort hergestellt. Der Anrufer kann direkt sprechen.</p> <p>Siehe auch <i>Direktansprache</i>, Seite 131.</p> |

| Menübefehl | Erläuterung |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruf annehmen/übernehmen | <p>Sie können den eingehenden Anruf übernehmen.</p> <p>Wenn die Rufsignalisierung zwischen dem angerufenen Teilnehmer und Ihnen eingerichtet ist, werden dessen Anrufe im Display, in der Sprechblase und auf dessen Namenstaste (sofern vorhanden) angezeigt, die Übernahmetaste blinkt und nach 10 Sekunden ertönt ein Signalton. Durch Klicken auf diesen Menübefehl, die Übernahmetaste oder die Namenstaste können Sie das Gespräch sofort annehmen.</p> |
| Rückruf anfordern | <p>Ihr Wunsch nach Rückruf wird im Rufjournal des angerufenen Teilnehmers eingetragen. In Ihrem Rufjournal wird der Rückrufwunsch ebenfalls vermerkt. Die Leitung wird wieder frei (inaktiv). Nur intern möglich.</p> <p>Siehe auch <i>Rückruf</i>, Seite 128.</p> |
| Fax senden | <p>Über „Fax senden <Name>“ oder, wenn vorhanden, „Fax senden <Faxnummer> (Faxnummertyp)“ rufen Sie SwyxFax Client auf. Das Dialogfenster zum Senden eines Kurzfaxes öffnet sich. <Faxnummer> wird ins entsprechende Eingabefeld übernommen. Siehe auch https://help.swyx.com/cpe/12.10/FaxClient/Swyx/de-DE/index.html#context/help/send_fax_\$.</p> |
| Sofortnachricht senden | <p>Diese Option startet den Swyxt! Messenger. Sofortnachrichten sind kurze Texte, die Sie direkt in das Swyxt! Messenger-Fenster eingeben können. Nach dem Absenden wird beim Empfänger sofort der Swyxt! Messenger gestartet und Ihre Nachricht wird angezeigt.</p> |

| Menübefehl | Erläuterung |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt anzeigen, Informationen zu <Name> | <p>Hier sehen Sie, ob ein auf einer Namenstaste hinterlegter Kontakt einem Exchange- oder Lotus/IBM/HCL Notes-Benutzer oder einem Ihrer Kontakte zugeordnet werden kann, oder ob keine Zuordnung möglich ist. Je nach Zuordnung ändert sich der Menüeintrag entsprechend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informationen zu <Exchange-Name> (Ein Outlook-Exchange-Benutzer wurde gefunden.) • Kontakt anzeigen <Kontaktname> (Ein Outlook- bzw. Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakt wurde gefunden). • Kontakt anzeigen... (keine Zuordnung), siehe 16.2.13 Auflösung des Outlook-Kontaktes auf der Namenstaste, Seite 204 bzw. 17.8.4 Auflösung des Lotus/IBM/HCL Notes-Kontaktes auf der Namenstaste, Seite 211. |
| E-Mail senden | <p>Sie können Ihrem Gesprächspartner über die Namenstaste eine E-Mail senden. Wenn Sie diese Option wählen, wird Ihre E-Mail-Anwendung gestartet. Diese muss den Namen des Gesprächspartners einer E-Mail-Adresse zuweisen können. Wenn vorhanden, kann auch eine alternative E-Mail-Adresse angeklickt werden. Diese E-Mail-Adresse wird ins entsprechende Eingabefeld Ihrer E-Mail-Anwendung übernommen.</p> |
| Kalender anzeigen (bzw. Informationen zur Verfügbarkeit) | <p>Mit dieser Option können Sie den Kalender der auf der Namenstaste gespeicherten Person aufrufen. Weiterhin werden die nächsten Verfügbarkeitsinformationen aus dem Kalender direkt angezeigt. Siehe 16.2.10 Outlook-Kalender auf Namenstaste, Seite 203 bzw. 17.8.1 Kalender auf der Namenstaste, Seite 211.</p> |

| Menübefehl | Erläuterung |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminanfrage | <p>Mit dieser Option können Sie eine Terminanfrage erstellen. Als Teilnehmer wird die auf der Namenstaste gespeicherte Person eingetragen. Siehe 16.2.11 Erstellen einer Terminanfrage über eine Namenstaste, Seite 204 bzw. 17.8.2 Erstellen einer Terminanfrage über eine Namenstaste, Seite 211.</p> |
| Aufgabenanfrage | <p>Mit dieser Option können Sie eine neue Aufgabe erstellen. Als Empfänger wird direkt die auf der Namenstaste gespeicherte Person eingetragen. Siehe 16.2.12 Erstellen einer Aufgabenanfrage über eine Namenstaste, Seite 204 bzw. 17.8.3 Erstellen einer Aufgabenanfrage über eine Namenstaste, Seite 211.</p> |
| Hilfe | <p>Online-Hilfe aufrufen.</p> |
| Eigenschaften | <p>Namenstaste konfigurieren, siehe <i>Namenstasten konfigurieren</i>, Seite 111.</p> |
| Klick auf Namenstaste | <p>Die Rufnummer wird entsprechend der Konfiguration der Namenstaste</p> <ul style="list-style-type: none"> • sofort gewählt oder • in das Eingabefeld übertragen. <p>Wenn die Rufsignalisierung zwischen dem angerufenen Teilnehmer und Ihnen eingerichtet ist, werden dessen Anrufe im Display, in der Sprechblase und auf dessen Namenstaste (sofern vorhanden) angezeigt, die Übernahmetaste blinkt und nach 10 Sekunden ertönt ein Signalton. Durch Klicken auf diesen Menübefehl, die Übernahmetaste oder die Namenstaste können Sie das Gespräch sofort annehmen.</p> |

Konfiguration des Kontextmenüs der Namenstasten

Eine besondere Zusatzfunktion bietet die Möglichkeit, eigene Einträge im Kontextmenü der Namenstasten zu erstellen. Damit können externe Anwendungen mit Swyxt! verknüpft werden. Diese Anwendungen können dann beispielsweise mit Parametern dieser Namenstaste bzw. des

aktuellen oder letzten Anrufs gestartet werden. Beachten Sie, dass dazu Änderungen in der Windows-Registrierung erforderlich sind.

[Rufsignalisierung und Übernahme](#)

[Namenstasten konfigurieren](#)

10.9.2 Namenstasten konfigurieren

Sie können eine einzelne Namenstaste direkt anpassen oder mehrere Namenstasten über das Benutzerprofil konfigurieren. Dabei stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Anzahl der Namenstasten
- Rufnummer und Beschriftung einer Taste
- Ggf. ein Verknüpfter Kontakt
- Ggf. ein Bild einer Taste
- Sofortige Wahl der Rufnummer
- Löschen des Eingabefeldes (Displays) vor der Anwahl
- Verwendung der Direktansprache

[So konfigurieren Sie eine Namenstaste für die Rufaufschaltung](#)

[So verschieben/kopieren Sie eine Namenstaste](#)

Verknüpfte Kontakte

Einer Namenstaste können Sie Kontaktdaten aus einer angebotenen Anwendung (wie z. B. Swyx VisualContacts, Microsoft Outlook, Lotus/IBM/HCL Notes) zuweisen. Die Kontaktdaten auf dieser Namenstaste werden von der ausgewählten Anwendung jedes Mal neu abgefragt, wenn Sie das Kontextmenü oder die Kontaktkarte aufrufen, siehe *Kontextmenü zur Namenstaste*, Seite 108 und *Kontaktkarte*, Seite 31.

Informationen zur Konfiguration der Anwendungen entnehmen Sie den entsprechenden Kapiteln:

18 *VisualContacts und DATEV*, Seite 213

16 *Microsoft Outlook - Telefonieren mit Swyxt!*, Seite 195

17 *Lotus/IBM/HCL Notes - Telefonieren mit Swyxt!*, Seite 207



Der Name des Kontakts (Feld „Beschriftung“) und die Standardrufnummer (Feld „Rufnummer/URI“) werden bei der Abfrage (Aktualisierung erweiterter Kontaktinformationen) nicht berücksichtigt und können nur explizit vom Benutzer geändert werden.

So legen Sie die Eigenschaften einer Namenstaste fest

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Namenstaste. Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie auf „Eigenschaften“.
Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von...“.

- 3 Geben Sie im Feld „Rufnummer/URI“ die Standardrufnummer ein, die durch den Klick auf die Namenstaste gewählt wird, (gültige Rufnummern sind z. B. Ziffernfolgen oder SIP-URIs)

oder


klicken Sie auf  rechts neben dem Feld „Rufnummer/URI“, um die Swyxt! Telefonbücher aufzurufen.

- Wählen Sie im Globalen oder Persönlichen Telefonbuch den gewünschten Kontakt und bestätigen Sie mit der Eingabe-Taste.

Die Rufnummer und der Name des Kontakts werden entsprechend in die Felder „Rufnummer/URI“ und „Beschriftung“ eingetragen.

- 4 Geben Sie gegebenenfalls im Feld „Beschriftung“ den Text für die Beschriftung der Namenstaste ein.
- 5 Wenn Sie die Namenstaste mit einem verknüpften Kontakt belegen möchten, klicken Sie rechts neben dem Feld „Verknüpfter Kontakt“ auf .

Es öffnet sich das Dialogfenster „Verknüpften Kontakt auswählen“:



- Wählen Sie im Listenfeld die gewünschte Anwendung (Datenquelle) aus, oder lassen die Einstellung als „(Alle Quellen)“.
- Geben Sie im Feld „Suchen“ den Suchbegriff ein.

(Sie können Buchstabenfolgen eingeben, um nach Personennamen und Firmennamen zu suchen.)

- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Suchen“.

Es erscheint die Liste mit Suchergebnissen.

Die Suchergebnisse können folgende Informationen enthalten, die in den entsprechenden Spalten dargestellt werden:

- Name
- Firma (Organisation)
- Datenbank
- Quelle (Anwendung)



Sie können eine unerwünschte Spalte ausblenden, indem Sie auf der Titelzeile mit der rechten Maustaste klicken und den entsprechenden Eintrag im Kontextmenü deaktivieren.

- Klicken Sie auf eine Zeile oder scrollen Sie mit den Pfeiltasten durch die Liste.

Im unteren Bereich erscheint eine Übersicht zum markierten Kontakt.

- Doppelklicken Sie auf die gewünschte Zeile.

Die Kontaktdaten werden in die entsprechenden Dialogfelder eingetragen.

- 6 Geben Sie im Feld „Benutzerbild“ den Dateinamen einer Grafik ein. Dieses Bild wird auf der Namenstaste angezeigt. Hier können Sie beispielsweise ein kleines Portrait des Teilnehmers einbringen. Klicken Sie auf , um nach entsprechenden Dateien im Dateisystem zu suchen.

Bei Auswahl von „<Automatisch>“, wird automatisch das Bild auf der Namenstaste angezeigt, welches der Benutzer eigens für sich hinterlegt hat. Wechselt er sein Benutzerbild, so ändert sich auch das Bild auf der Namenstaste.



Wenn Sie „<Automatisch>“ ausgewählt haben, aktualisiert Swyxt! das Bild auf der Namenstaste immer automatisch während der Anmeldung am Server. Ändert ein Benutzer sein Bild, sehen Sie das neue Bild erst, wenn Sie Swyxt! neu am Server anmelden.



Bei einer Neuinstallation ist die Option „Automatisch“ standardmäßig gesetzt. Bei einer Aktualisierung von einer älteren Version bleibt die bisherige Bildauswahl erhalten.



Sie können nur dann eine Grafik auswählen, wenn die von Ihnen verwendete Skin für diese Taste ein benutzerdefiniertes Bild vorsieht.

Sie können Grafiken der Formate BMP, JPEG, PNG und TIFF verwenden. Diese werden beim Einlesen automatisch skaliert, wenn sie für den vorgesehenen Bereich auf der Namenstaste zu groß sind.



Das eigene Benutzerbild sollte eine Größe von 100x100 Pixel möglichst nicht überschreiten. Bei Auswahl eines größeren Bildes verkleinert Swyxt! es proportional auf diese Maße. Dabei gehen eventuell vorhandene Transparenzinformationen im Bild verloren.

- 7 Schalten Sie die Option „Sofortige Anwahl“ ein, um den Teilnehmer sofort durch Klicken auf die Namenstaste anzuwählen. Ist die Option ausgeschaltet, können Sie die Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang noch ändern.
- 8 Schalten Sie die Option „Display vor Anwahl löschen“ ein, damit nur diese Nummer übernommen wird. Bereits vorhandene Eingaben werden entfernt. Ist diese Option ausgeschaltet, wird die zugeordnete Rufnummer an bereits vorhandene Eingaben angehängt. So ist es möglich, durch Klicken auf zwei Namenstasten nacheinander eine Call-by-Call-Vorwahl und die eigentliche Nummer des Teilnehmers aneinanderzuhängen.
- 9 Aktivieren Sie die Option „Direktansprache“, so wird die Nummer sofort gewählt und die Verbindung direkt aufgebaut, d. h. das Telefon ihres Gesprächspartners nimmt den Ruf sofort automatisch an, siehe 10.19 **Direktansprache**, Seite 131.
- 10 Klicken Sie auf „OK“. Die Namenstaste ist belegt.




Falls Sie die Namenstaste mit einem Verknüpften Kontakt belegt haben, werden die entsprechenden Kontaktdaten auch dem Kontextmenü und der Kontaktkarte dieser Namenstaste zugewiesen.

So konfigurieren Sie eine Namenstaste für die Rufaufschaltung


So verschieben/kopieren Sie eine Namenstaste

So konfigurieren Sie die Namenstasten im Benutzerprofil

- 1 Klicken Sie Menü „Einstellungen“ auf die Option „Benutzerprofil“ und wählen Sie die Registerkarte „Namenstasten“ aus:



- 2 Legen Sie im ersten Feld fest, wie viele Namenstasten Ihnen maximal angezeigt werden sollen.
- 3 Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Namenstaste“ die zu konfigurierende Namenstaste aus.
- 4 Geben Sie im Feld „Rufnummer/URI“ die Rufnummer ein, die mit der Namenstaste gewählt wird, (gültige Rufnummern sind z. B. Ziffernfolgen oder SIP-URIs) oder
klicken Sie auf  rechts neben dem Feld „Rufnummer/URI“, um die Swyxt! Telefonbücher aufzurufen.
 - Wählen Sie im Globalen oder Persönlichen Telefonbuch den gewünschten Kontakt und bestätigen Sie mit der Eingabe-Taste.
Die Rufnummer und der Name des Kontakts werden entsprechend in die Eingabefelder „Rufnummer/URI“ und „Beschriftung“ eingetragen.
- 5 Geben Sie im Feld „Beschriftung“ den Text für die Beschriftung der Namenstaste ein.
- 6 Wenn Sie die Namenstaste mit einem verknüpften Kontakt belegen möchten, klicken Sie rechts neben dem Feld „Verknüpfter Kontakt“ auf .
Es öffnet sich das Dialogfenster „Verknüpften Kontakt auswählen“:



- Wählen Sie im Listenfeld die gewünschte Anwendung (Datenquelle) aus, oder lassen die Einstellung als „(Alle Quellen)“.
- Geben Sie im Feld „Suchen“ den Suchbegriff ein.
(Sie können Buchstabenfolgen eingeben, um nach Personennamen und Firmennamen zu suchen.)
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Suchen“.
Es erscheint die Liste mit Suchergebnissen.
Die Suchergebnisse können folgende Informationen enthalten, die in den entsprechenden Spalten dargestellt werden:
 - Name
 - Firma (Organisation)
 - Datenbank
 - Quelle (Anwendung)



Sie können eine unerwünschte Spalte ausblenden, indem Sie auf der Titelseite mit der rechten Maustaste klicken und den entsprechenden Eintrag im Kontextmenü deaktivieren.

- Klicken Sie auf einer Zeile oder scrollen Sie mit den Pfeiltasten durch die Liste.
Im unteren Bereich des Fensters erscheint eine Übersicht zum markierten Kontakt.
 - Doppelklicken Sie auf der gewünschten Zeile.
Die Kontaktdaten werden in die entsprechenden Dialogfelder eingetragen.
- 7** Wählen Sie ein Bild (falls die Skin dies vorsieht). Sie können wählen zwischen:
- einem vorgegebenem Bild aus der SwyxWare Datenbank, gekennzeichnet durch den Zusatz „(Vorlage)“.
 - der Option „<Automatisch>“, das bedeutet auf der Namenstaste wird das vom Benutzer eigens hinterlegte Benutzerbild angezeigt.
 - „kein Bild“, das bedeutet es wird ein Standardbild mit einem grauen Konterfei angezeigt
 - einem Bild aus dem Dateisystem.
- 8** Wählen Sie den Anwahlmodus und legen Sie fest ob
- Sie die Nummer sofort wählen möchten. d. h. dass beim Klicken auf die Taste sofort eine Verbindung aufgebaut wird.
 - der Inhalt des Eingabefeldes (bzw. des Displays) vor der Anwahl gelöscht wird. d. h. nur die hier konfigurierte Nummer wird in die Anzeige übernommen. Es wird keine Vorwahl oder Projektkennziffer vorangestellt.
 - Sie die Nummer für eine Direktansprache nutzen möchten. In diesem Fall wird die Verbindung sofort aufgebaut und Sie können dem anderen Teilnehmer Ihre Nachricht direkt durchsagen, ohne dass dieser abheben muss.

Sie können hier direkt nacheinander alle von Ihnen verwendeten Namenstasten konfigurieren. Siehe auch *Namenstaste und Statussignalisierung*, Seite 108.



Auf der Skin werden nur die Tasten angezeigt, die laut Skindefinition festgelegt sind (z. B. Taste 1-5 und Taste 7).

Sie können Namens- und Verknüpfungstasten auch exportieren und importieren.

Siehe auch *Namens- und Verknüpfungstasten exportieren und importieren*, Seite 119.

Sie können auch eine Namenstaste mit Nachwahlziffern belegen. Siehe auch *Verwendung von DTMF-Signalen als Nachwahlziffern*, Seite 117.

10.9.3 Statussignalisierung

Für Teilnehmer in Ihrem Unternehmen gibt die Namenstaste ebenfalls Auskunft darüber, ob

- der Teilnehmer zur Zeit erreichbar, abwesend oder abgemeldet ist oder ob er nicht gestört werden möchte, siehe auch 5.10 **Wie nutze ich Erweiterte Statusinformationen (Rich Presence)?**, Seite 45.
- die Leitung des Teilnehmers gerade besetzt ist.
- keine Informationen zum Status verfügbar sind.

Diese Statussignalisierung muss vom Systemadministrator definiert werden. Sie kann einseitig oder beidseitig festgelegt werden und ggf. mehrere SwyxServer einbeziehen. Siehe auch [https://help.swyx.com/cpe/12.10/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/status_signaling_\\$](https://help.swyx.com/cpe/12.10/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/status_signaling_$).

| Symbol | Zustand | Erläuterung |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Erreichbar | Durch Setzen des Status „Erreichbar“ teilen Sie Ihren Gesprächspartnern mit, dass Sie momentan erreichbar sind, siehe So setzen Sie Ihren Status auf „Erreichbar“ , Seite 45. |

| Symbol | Zustand | Erläuterung |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Abwesend | <p>Durch Setzen des Status „Abwesend“ teilen Sie Ihren Gesprächspartnern mit, dass Sie momentan nicht am Platz und somit nicht verfügbar sind. Dieser Status wird aus folgenden Gründen angezeigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie setzen den Status manuell, siehe So setzen Sie Ihren Status auf „Abwesend“, Seite 46. • Sie haben in den lokalen Einstellungen eine Zeit festgelegt, nach dessen Ablauf, ohne jegliche Eingabe Ihrerseits, der Status automatisch auf „Abwesend“ gesetzt wird. • Sie haben in den lokalen Einstellungen festgelegt, dass Ihr Status auf „Abwesend“ gesetzt wird, sobald Ihr Bildschirm aktiver wird. • Sie haben in den lokalen Einstellungen festgelegt, dass Ihr Status auf „Abwesend“ gesetzt wird, sobald Sie Ihren Computer sperren. • Sie haben in den lokalen Einstellungen festgelegt, dass Ihr Status auf „Abwesend“ gesetzt wird, wenn Sie lt. Ihres Kalenders einen Termin haben. <p>Siehe auch 13.2 Swyxt! - Lokale Konfiguration, Seite 160.</p> |
|  | Nicht stören | <p>Durch Setzen des Status „Nicht stören“ teilen Sie Ihren Gesprächspartnern mit, dass Sie nicht gestört werden möchten. Versucht dennoch jemand Sie anzurufen, so klingelt weder Ihr Swyxt! noch Ihr SwyxPhone. Der Anruf wird lediglich lautlos auf der Leitungstaste bzw. im Display des Telefons angezeigt, siehe So setzen Sie Ihren Status auf „Nicht stören“, Seite 46.</p> |
|  | Abgemeldet | <p>Durch Setzen des Status „Abgemeldet“ teilen Sie Ihren Gesprächspartnern mit, dass Sie momentan nicht am Swyxt! angemeldet sind, siehe So setzen Sie Ihren Status auf „Abgemeldet“, Seite 46.</p> |
| - | Statustext eingeben | <p>Mit Hilfe dieser Option haben Sie die Möglichkeit einen beliebigen Text als zusätzliche Information für Ihre Gesprächspartner zu hinterlegen. Der Text ist auf 252 Zeichen beschränkt und wird in der Kontaktkarte auf Ihrer Namenstaste angezeigt. Er wird auch dann noch angezeigt, wenn Sie Ihren Computer ausschalten, siehe So geben Sie einen Statustext ein, Seite 47.</p> |

| Symbol | Zustand | Erläuterung |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | Eigenes Benutzerbild auswählen | <p>Das innerhalb dieser Option ausgewählte Bild wird auf der Namenstaste angezeigt, wenn Ihr Gesprächspartner in den Eigenschaften Ihrer Namenstaste die Option „Benutzerbilder“ auf „<Automatisch>“ gesetzt hat. Sie können ein vorgegebenes Bild aus der SwyxWare Datenbank oder ein individuelles aus dem Dateisystem wählen, siehe So legen Sie Ihr eigenes Benutzerbild fest, Seite 47.</p> |

Erweiterte Statusinformationen im Telefonbuch

Alle gesetzten Zustände werden bei Ihren Gesprächspartnern nicht nur auf der Namenstaste angezeigt, sondern auch im Telefonbuch dargestellt.

10.9.4 Verschieben/Kopieren von Namenstasten

Sie können Namenstasten auch per Drag & Drop innerhalb des Bereiches der Namenstasten kopieren oder verschieben. Durch Verschieben können Sie auf einfache Weise Ihre konfigurierten Namenstasten neu ordnen. Dabei wird die Namenstaste (mit entsprechender Nummer, z. B. Nr. 3) nicht nur verschoben, sondern Belegung und Einstellungen werden einer anderen Namenstaste (z. B. Nr. 6) zugeordnet.



Eine ggf. bereits bestehende Konfiguration der Zieltaste (hier Nr. 6) wird überschrieben.

[So legen Sie die Eigenschaften einer Namenstaste fest](#)

[So konfigurieren Sie eine Namenstaste für die Rufaufschaltung](#)

[So konfigurieren Sie die Namenstasten im Benutzerprofil](#)

So verschieben/kopieren Sie eine Namenstaste

- 1 Um eine Namenstaste zu verschieben, ziehen Sie einfach die Namenstaste per Drag & Drop an die gewünschte Position innerhalb des Bereiches der Namenstasten.

Beachten Sie dabei auch die Tooltips - diese weisen Sie darauf hin, ob Sie eine gültige Zielposition gewählt haben.

- Bestätigen Sie den Vorgang im folgenden Meldungsdialog mit „OK“. Um eine Namenstaste zu kopieren, verfahren Sie wie beim Verschieben. Halten Sie jedoch während des Drag & Drop-Vorgangs die Strg-Taste gedrückt.

10.10 Verwendung von DTMF-Signalen als Nachwahlziffern

Nachwahlziffern werden nach der eigentlichen Rufnummer per DTMF übertragen, nachdem eine Verbindung zustande gekommen ist. Damit können Sie beispielsweise bestimmte Skriptbefehle per DTMF steuern. Sie können auch eine Namenstaste mit Nachwahlziffern belegen.

Syntax

Nachwahlziffern werden durch ein „x“ von der Rufnummer abgegrenzt. Außerdem können Sie durch Verwendung eines Kommas eine Pause von zwei Sekunden definieren. Für eine längere Pause können Sie auch mehrere Kommas hintereinander einfügen.

Beispiel:

1234x567,,89

Über diese Zeichenfolge wird die Rufnummer „1234“ gewählt. Wurde der Ruf angenommen, werden die Ziffern „567“ sofort per DTMF übertragen. Nach einer Pause von vier Sekunden werden die Ziffern „89“ übertragen.

10.11 Verknüpfungstasten - Anwendung oder Internet-Adresse über Swyxt! aufrufen

Mit Verknüpfungstasten lassen sich Verknüpfungen mit häufig benutzten Programmen und Webseiten erstellen. So können Sie durch einen Klick auf die Taste beispielsweise eine Suchmaschine im Internet aufrufen oder eine Kundendatenbank starten.

Sie können auf einfache Weise die Zielverknüpfung einer vorhandenen Verknüpfungstaste ändern. Auf der Standard-Skin ist nur das Swyx Logo

als Verknüpfungstaste hinterlegt. Weitere Verknüpfungstasten können Sie mit dem Skin Editor konfigurieren. Siehe auch 20 **Benutzung von Skins**, Seite 227.

Kontextmenü zur Verknüpfungstaste

So verbinden Sie eine Verknüpfungstaste mit einem Programm oder einer Internet-Adresse

So konfigurieren Sie Ihre Verknüpfungstasten


Kontextmenü zur Verknüpfungstaste

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Verknüpfungstaste klicken, erscheint ein Kontextmenü.

| Menübefehl | Erläuterung |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Hilfe | Online-Hilfe aufrufen. |
| Eigenschaften | Verknüpfungstaste mit Programm oder Internet-Adresse belegen. |

So verbinden Sie eine Verknüpfungstaste mit einem Programm oder einer Internet-Adresse

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfungstaste. Das Kontextmenü erscheint.
- Klicken Sie auf „Eigenschaften“. Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von...“.




- 3 Im Feld „Befehlszeile“ geben Sie Namen und Pfad des auszuführenden Programms oder die gewünschte Webseite ein. Beispiele:
 - www.swyx.com
 - Outlook:
Öffentliche Ordner/Alle öffentlichen Ordner/Swyx Mitarbeiter
 - C:\Programme\Microsoft Office\Office\winword.exe
 Klicken Sie auf , um nach entsprechenden Dateien zu suchen.
- 4 Im Feld „Arbeitsverzeichnis“ geben Sie optional den Pfad zum gewünschten Arbeitsverzeichnis an.
In manchen Fällen benötigen Programme Dateien, die an anderen Orten gespeichert sind. Für diesen Fall können Sie hier den Pfad zum Arbeitsverzeichnis angeben, sodass diese Dateien gefunden werden können.
- 5 Geben Sie im Feld „Beschriftung“ den Text an, der auf der Taste angezeigt werden soll.

- 6 Geben Sie im Feld „Bild“ den Dateinamen einer Grafik ein. Dieses Bild wird auf der Verknüpfungstaste angezeigt.
Hier können Sie beispielsweise das Logo eines Programms oder eines Unternehmens einbringen. Klicken Sie auf , um nach entsprechenden Dateien zu suchen.
Sie können nur dann eine Grafik auswählen, wenn die von Ihnen verwendete Skin für diese Taste ein benutzerdefiniertes Bild vorsieht. Sie können Grafiken der Formate BMP, GIF, JPEG, PNG und TIFF verwenden. Diese werden beim Einlesen automatisch skaliert, wenn sie für den vorgesehenen Bereich auf der Verknüpfungstaste zu groß sind.
- 7 Klicken Sie auf „OK“.
Sie können Namens- und Verknüpfungstasten auch exportieren und importieren.
Siehe auch *Namens- und Verknüpfungstasten exportieren und importieren*, Seite 119.

So konfigurieren Sie Ihre Verknüpfungstasten

- 1 Klicken Sie Menü „Einstellungen“ auf die Option „Benutzerprofil“ und wählen Sie die Registerkarte „Verknüpfungstasten“ aus.
- 2 Legen Sie im ersten Feld fest, wie viele Verknüpfungstasten Ihnen maximal angezeigt werden sollen.



- 3 Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Verknüpfung“ die zu konfigurierende Verknüpfungstaste aus.
- 4 Geben Sie anschließend alle notwendigen Parameter wie die Befehlszeile, das Arbeitsverzeichnis und die Beschriftung der Taste ein.

Siehe auch *So verbinden Sie eine Verknüpfungstaste mit einem Programm oder einer Internet-Adresse*, Seite 117.



Auf der Skin werden nur die Tasten angezeigt, die laut Skindefinition festgelegt sind (z. B. Taste 1-5 und Taste 7).

10.12 Namens- und Verknüpfungstasten exportieren und importieren

Rufnummern häufig benötigter Gesprächspartner sowie Verknüpfungen zu häufig benutzten Programmen können importiert und exportiert werden.



Beachten Sie bei der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Bei Fragen, insbesondere zum Thema Datenschutz in SwyxWare, wenden Sie sich an Ihren Administrator.



Personenbezogene Daten können nicht automatisch gelöscht werden. Um die geltenden Datenschutzbestimmungen zu erfüllen, müssen Sie ggf. die Einträge manuell löschen.

So exportieren Sie alle Namens- und Verknüpfungstasten

- 1 Klicken Sie auf „Datei | Namens-/Verknüpfungstasten | Exportieren...“.
Es erscheint das Fenster „Datei speichern unter...“.
- 2 Wählen Sie ein Verzeichnis, in das Sie die Konfiguration Ihrer Namens- und Verknüpfungstasten speichern möchten.
- 3 Geben Sie einen Dateinamen an und bestätigen Sie mit „Speichern“.
Die Benutzerbilder-Konfiguration und alle konfigurierten Namens- und Verknüpfungstasten werden in der definierten Datei gespeichert.

So importieren Sie Namens- und Verknüpfungstasten



Das Importieren überschreibt alle Namens- und Verknüpfungstasten. D. h. wenn die *.key-Datei die Belegung nur einer Namenstaste beschreibt, werden die anderen vorhandenen Tasten geleert (zurückgesetzt).

- 1 Klicken Sie auf „Datei | Namens-/Verknüpfungstasten | Importieren...“.
- 2 Bestätigen Sie die Warnmeldung durch Klicken auf „OK“ oder klicken Sie auf „Abbrechen“.
Es erscheint das Fenster „Öffnen“.

- 3 Wählen Sie das Verzeichnis, das eine Namens- und Verknüpfungstasten-Datei „*.key“ enthält.
- 4 Markieren Sie die gewünschte Datei und bestätigen Sie die Auswahl durch Klicken auf „Öffnen“.

Die in der ausgewählten Datei definierten Namens- und Verknüpfungstasten werden importiert. Die Zuordnung der Tasten erfolgt über die Bezeichnung der Tasten (z. B. „Namenstaste 1“ wird wieder der „Namenstaste 1“ zugeordnet). Die Anzahl der auf der Skin Ihres Swyxt! sichtbaren Tasten wird durch das Importieren nicht verändert. Verknüpfte Kontakte werden importiert unabhängig davon, ob die entsprechenden Anwendungen an Swyxt! angebunden sind.

10.13 Rufsignalisierung und Übernahme

Bei einer Rufsignalisierung wird Ihnen angezeigt, dass ein anderer Benutzer bzw. eine Gruppe einen Anruf erhält. Diese Signalisierung wird vom Administrator eingerichtet. Einen signalisierten Ruf können Sie übernehmen.

Ein Ruf wird folgendermaßen signalisiert:

- In der Windows-Taskleiste erscheint ein Anruf-Symbol mit einer Sprechblase „Rufsignalisierung“, welche die Rufnummer und den Namen des Anrufers sowie des Zielteilnehmers enthält. (Die Rufbenachrichtigung in der Taskleiste können Sie im Benutzerprofil auch deaktivieren. Siehe auch *Konfiguration der Rufsignalisierung*, Seite 120).
- Die Übernahmetaste ist aktiv.
- Wenn Sie eine Namenstaste mit dem angerufenen Teilnehmer belegt haben, blinkt das Symbol.
- Wird der Ruf vom Zielteilnehmer nicht angenommen, ertönt nach 10 Sekunden ein Signalton.

So legen Sie die Optionen für die Rufsignalisierung fest

So übernehmen Sie einen signalisierten Ruf

Um den Anruf anzunehmen,

- 1 doppelklicken Sie auf das Anruf-Symbol im Tray (Taskleiste).
- Oder

- 1 Nehmen Sie das Handset ab.
- 2 Klicken Sie auf die Übernahmetaste oder auf die Namenstaste. Lautsprecher und Mikrofon werden freigeschaltet bzw. das Swyxt! Handset oder Swyxt! Headset aktiviert, so dass Sie mit dem Anrufer sprechen können.

So übernehmen Sie ein Telefongespräch, wenn Sie bereits ein anderes Telefongespräch führen

- 1 Klicken Sie auf die Übernahmetaste oder auf die grün blinkende Namenstaste der Swyxt! Bedienoberfläche.
- Oder
- 1 Wählen Sie eine zweite Leitung aus (Makeln) und klicken Sie dann auf die Übernahme-Taste.
- Oder
- 1 Ziehen Sie per Drag und Drop die Übernahme-Taste auf die freie Leitungstaste
- Oder
- 1 doppelklicken Sie auf das Anruf-Symbol im Tray (Taskleiste).
- Die vormals aktive Verbindung wird gehalten, der Teilnehmer hört die Wartemusik, und der eingehende Ruf wird angenommen.



Ein Anruf lässt sich auch durch Auswählen des Eintrags „Ruf annehmen/übernehmen“ über das Kontextmenü der jeweiligen Namenstaste übernehmen.


Erhalten mehrere Teilnehmer, die Ihnen die Anrufe signalisieren, gleichzeitig einen Anruf, so wird nur ein Name in der Statusleiste angezeigt. Die anderen Rufe werden lediglich auf der entsprechenden Namenstasten angezeigt. Möchten Sie einen dieser Anrufe übernehmen, dann übernehmen Sie den Ruf über die entsprechende Namenstaste und heben dann den Hörer ab.

10.13.1 Konfiguration der Rufsignalisierung

Über das Benutzerprofil können Sie festlegen, ob Sie eine Rufbenachrichtigung in der Taskleiste sowie eine akustische Rufsignalisierung wünschen.

So legen Sie die Optionen für die Rufsignalisierung fest

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf „Einstellungen | Benutzerprofil...“. Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von...“. Es enthält mehrere Registerkarten mit Ihren Einstellungen.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte „Allgemein“ aus.



- 3 Deaktivieren Sie im Bereich „Swyxt!“ das Kontrollkästchen „Rufbenachrichtigung in der Taskleiste“. Rufe für andere Benutzer werden Ihnen nun nicht mehr in der Sprechblase in der Taskleiste angezeigt. Außerdem ertönt nun kein akustisches Signal mehr bei einer Rufsignalisierung.

10.14 Collaboration per Mausclick

Mit Swyxt! stehen Ihnen folgende Collaboration Anwendungen und Funktionen zur Verfügung:

- Swyx Meeting
Online-Videokonferenzen
Chat
Screensharing
Dateifreigabe

Weitere Informationen zu Swyx Meeting entnehmen Sie:
<https://help.swyx.com/meeting/1.00/web/Swyx/de-DE>



Für die zur Verfügungstellung des Swyx Meeting Dienstes werden benutzerbezogene Daten an unseren Auftragsverarbeiter Voiceworks B.V. (ebenfalls Teil der Enreach Gruppe) auf der Grundlage eines entsprechenden Auftragsverarbeitungsvertrages übermittelt und dort verarbeitet. Durch die Nutzung der Produkte werden verschiedene Daten wie IP-Adresse, Login-Daten, Chat-Nachrichten, Namen der Kommunikationspartner, Nummer der Einwahl (Swyx Meeting), versendete Dateien und Screenshare Inhalte (Swyx Meeting) übermittelt.

- Swyxt! Meeting
Screensharing und Fernzugriff unter Swyxt! Benutzern
- Drittanbieter-Anwendung

10.14.1 Voraussetzungen

Um die Collaboration-Funktionen nutzen zu können, müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

- Ihr Administrator muss Collaboration (bzw. Anwendungsfreigabe) für Sie zulassen. Siehe auch 13.1.1 **Allgemein**, Seite 147.
- Sie müssen Collaboration in Ihrem Benutzerprofil aktiviert haben. Siehe auch 13.1.1 **Allgemein**, Seite 147.
- Collaboration mit TeamViewer: Sie haben die entsprechende Funktion bei der Installation des Swyxt! ausgewählt. Siehe auch 21.3.2 **Benutzerdefinierte Installation**, Seite 261.
- Collaboration mit Swyxt! Meeting: Sie haben die entsprechende Funktion bei der Installation des Swyxt! ausgewählt. Siehe auch 21.3.2 **Benutzerdefinierte Installation**, Seite 261.

- Collaboration mit Swyx Meeting: Sie verwenden Chrome oder Firefox als Browser. Siehe auch

So legen Sie eine Standardanwendung für Collaboration fest

10.14.2 Collaboration starten

Sie können Collaboration via Swyxt! starten.

So starten Sie Collaboration

- 1 Klicken Sie während eines Gesprächs auf die Schaltfläche „Collaboration“ bzw. wählen Sie im Menü „Funktionen“ die Option „Collaboration“. Damit wird die als Standard definierte Collaboration-Anwendung gestartet.
Oder
- 1 Klicken Sie während eines Gesprächs mit der rechten Maustaste auf die Taste „Collaboration“. Das Kontextmenü mit den verfügbaren Collaboration-Anwendungen wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf die gewünschte Anwendung.
- 3 Die entsprechende Collaboration-Anwendung wird gestartet. Die weitere Funktionsweise richtet sich nach der jeweiligen Anwendung.



Die Collaboration-Funktion mit Swyxt! Meeting und TeamViewer ist nur während eines aktiven Gesprächs verfügbar. Außerhalb von Gesprächen steht Ihnen Swyx Meeting als Collaboration-Anwendung zur Verfügung.

help.swyx.com/meeting/1.00/web/Swyx/de-DE

10.14.3 Besonderheiten bei der Collaboration mit TeamViewer

In verschiedenen Szenarien kommt es innerhalb der Kommunikation zwischen Swyxt! und TeamViewer zu gesondertem Verhalten:

- Wenn Sie im Swyxt! eine Collaboration-Sitzung starten, ohne dass TeamViewer bereits läuft und Sie mit Ihrem TeamViewer-Konto angemeldet sind, müssen Sie diese Anmeldung als Organisator im Team-

Viewer-Fenster durch Klick auf „Als Organisator anmelden“ bestätigen, damit die TeamViewer-Sitzung aufgebaut werden kann. Teilnehmer an einer TeamViewer-Sitzung benötigen kein TeamViewer-Konto.

- Die Collaboration-Sitzung bleibt auf Seite des Organisators bestehen, wenn der Teilnehmer die Sitzung beendet. Der Organisator muss die Sitzung manuell beenden.
- Die Collaboration-Schaltfläche auf Seite des Teilnehmers bleibt im Zustand „Freigegeben“ (rot), bis der Ruf im Swyxt! beendet wurde, unabhängig davon, ob die TeamViewer-Sitzung noch besteht.
- Die Collaboration-Sitzung bleibt trotz Beenden des Gesprächs weiterhin bestehen. Das TeamViewer-Fenster muss auf beiden Sitzungsseiten manuell geschlossen werden.

10.14.4 Standardanwendung für Collaboration festlegen


Wenn auf Ihrem System mehrere Plugins bzw. Anwendungen für die Nutzung von Collaboration verfügbar sind, können Sie festlegen, welche davon als Standardoption verwendet werden soll. Die hier gewählte Standardoption wird direkt gestartet, wenn Sie auf die Collaboration-Schaltfläche klicken.

Alle verfügbaren Anwendungen stehen Ihnen im Kontextmenü der Collaboration-Schaltfläche zur Verfügung, sodass Sie auch die nicht als Standard definierten Anwendungen einfach per Mausclick starten können.

Die Definition einer Standardanwendung wird nicht in Ihrem Benutzerprofil hinterlegt, sondern ist eine lokale Einstellung, d. h. sie gilt nur für den jeweiligen Computer. Somit ist sichergestellt, dass die gewählte Anwendung startet, auch wenn auf Ihrem System unterschiedliche Installationen vorliegen.

So legen Sie eine Standardanwendung für Collaboration fest

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche „Collaboration“ und wählen Sie im Kontextmenü die Option „Eigenschaften“ aus.
Das Dialogfeld für die lokale Konfiguration wird geöffnet.



- Wählen Sie unter „Verfügbare Collaboration-Anwendungen“ die Standardanwendung aus.

10.14.5 Collaboration mit Swyxt! Meeting

Mit Swyxt! Meeting können Sie Ihrem Gesprächspartner während eines Gesprächs schnell und einfach den Bildschirm oder ausgewählte Anwendungen zur Ansicht freigeben. Außerdem können Sie Ihm die Kontrolle Ihrer Maus übergeben.

Voraussetzungen und Empfehlungen zur Nutzung von Swyxt! Meeting

- Betriebssystem Windows 7 oder höher
- Beide Gesprächspartner müssen die Swyxt! Meeting-Funktion installiert haben.



Sind die ersten beiden Voraussetzungen nicht erfüllt, steht die Swyxt! Meeting-Komponente als Standardanwendung nicht zur Auswahl.

- Firewall-Einstellungen
Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen den Collaboration-Gesprächspartnern nicht durch eine Firewall oder einen NAT-Router unterbunden wird.
- Prozessor-Empfehlung für Swyxt! Meeting
 - Core 2 Duo 1,86 GHz oder höher
- Die empfohlene Netzwerkbandbreite liegt bei mindestens 2 Mbit.



Je mehr Bildpunkte übertragen werden müssen (z. B. Freigabe von einem oder zwei Bildschirmen), desto größer muss die Netzwerkbandbreite sein.



Wenn Sie zusätzlich zu Swyxt! Meeting auch die Videofunktionalität nutzen möchten, wird für diese Funktion zusätzliche Netzwerkbandbreite benötigt, siehe *Voraussetzungen und Empfehlungen zur Nutzung der Videofunktionalität*, Seite 137.

Haben Sie sich für die Standardanwendung „Swyxt! Meeting“ entschieden, öffnet sich nach Klicken der Schaltfläche „Collaboration“ automatisch das Fenster „Swyxt! Meeting“.



| Schaltfläche | Erläuterung |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freigeben | Startet eine neue Collaboration-Sitzung. Ihr Bildschirminhalt wird bei Ihrem Gesprächspartner angezeigt. Sie können festlegen, was er genau sehen soll. |
| Kontrolle abgeben | Durch Klicken auf „Kontrolle abgeben“ erlauben Sie Ihrem Gesprächspartner mit Hilfe seiner Eingabegeräte auf Ihren Desktop zuzugreifen. Diese Schaltfläche ist nur bei einer bestehenden Verbindung aktiv. |
| Anwendungen | Über „Anwendungen“ können Sie auswählen, welcher Bildschirm bzw. welche Anwendungen Sie mit Ihrem Gesprächspartner teilen möchten. |
| Pause | Über „Pause“ halten Sie die Collaboration an. Der Bildschirminhalt bei Ihrem Gesprächspartner wird mit einem Pause-Zeichen belegt. |



Die Swyxt! Meeting-Funktionen stehen innerhalb einer Remotedesktop-Verbindung nicht zur Verfügung.

10.15 Mitschneiden

Swyxt! ermöglicht das Mitschneiden von Telefongesprächen. Diese Funktion muss vom Administrator erlaubt werden. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:

- das generelle Mitschneiden aller Gespräche und
- das Mitschneiden einzelner Gespräche durch den Benutzer.



Beachten Sie bei der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Bei Fragen, insbesondere zum Thema Datenschutz in SwyxWare, wenden Sie sich an Ihren Administrator.



Personenbezogene Daten können nicht automatisch gelöscht werden. Um die geltenden Datenschutzbestimmungen zu erfüllen, müssen Sie ggf. die Einträge manuell löschen.

Generelles Mitschneiden aller Gespräche

In vielen Telefonumgebungen, z. B. bei Hotlines, ist es erforderlich, alle von einem Benutzer geführten Gespräche mitzuschneiden. Diese Funktion wird vom Administrator verwaltet. Wurde diese Funktion vom Administrator aktiviert, können Sie als Benutzer keine weiteren Optionen für die Aufzeichnung festlegen, die entsprechenden Optionen auf der Registerkarte zur Konfiguration der Mitschnitte sind ausgegraut. Alle Ihre Gespräche werden mitgeschnitten und als .wav-Datei abgespeichert. Diese Gespräche werden im Rufjournal in der Liste der mitgeschnittenen Gespräche aufgeführt und können dort von Ihnen auch angehört oder gelöscht werden, wenn Sie entsprechend Zugriff haben.

Mitschneiden von Gesprächen durch den Benutzer

Beim Mitschneiden von Gesprächen durch den Benutzer können Sie nach Bedarf das gesamte Gespräch oder einzelne Gesprächsteile mitzuschneiden. Diese Gespräche werden im Rufjournal in der Liste der mitgeschnittenen Gespräche aufgeführt und können dort von Ihnen auch angehört oder gelöscht werden, siehe *Mitgeschnittene Gespräche*, Seite 102.

[Mitschneiden von Gesprächen](#)

[So schneiden Sie ein Telefongespräch mit](#)

10.15.1 Mitschneiden von Gesprächen

Während Sie ein Gespräch führen, können Sie durch Klicken auf die Taste „Mitschneiden“ das folgende Gespräch aufzeichnen. Die Aufzeichnung eines Gesprächs wird durch ein Anfangssignal und durch die farbliche Kennzeichnung der Taste signalisiert. Ein erneutes Klicken auf die Taste „Mitschneiden“ unterbricht die Aufzeichnung.

Dem Gesprächspartner wird das Mitschneiden durch einen Signalton angezeigt. Sie können während eines Gespräches das Mitschneiden

mehrfach ein- und ausschalten. Die einzelnen Teile des Gesprächs werden zusammen in einer Datei gespeichert - somit wird pro Gespräch auch nur ein Eintrag in der Liste der mitgeschnittenen Gespräche hinzugefügt.

Die mitgeschnittenen Gespräche werden in Ihrem Benutzerverzeichnis als .wav-Datei gespeichert. Siehe *Mitschneiden konfigurieren*, Seite 126.

So schneiden Sie ein Telefongespräch mit

Sie führen gerade ein Telefongespräch.

- 1 Klicken Sie auf die Taste „Mitschneiden“. Ihrem Gesprächspartner wird ein Tonsignal eingespielt und die Taste „Mitschneiden“ ist während der Aufzeichnung aktiviert. Um einzelne Gesprächsteile mitzuschneiden, schalten Sie während des Gesprächs die Aufzeichnung wiederholt ein oder aus.

Mitgeschnittene Gespräche

So beenden Sie das Mitschneiden eines Telefongesprächs

- 1 Klicken Sie auf die Taste „Mitschneiden“, um die Aufzeichnung zu beenden oder zu unterbrechen oder beenden Sie das Gespräch. Schalten Sie das Mitschneiden aus, so ertönt kein weiterer Signalton. Um einzelne Gesprächsteile mitzuschneiden, schalten Sie während des Gesprächs die Aufzeichnung wiederholt ein oder aus.

So schneiden Sie ein Telefongespräch mit

10.15.1.1 Kontextmenü zur Taste „Mitschneiden“

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Taste „Mitschneiden“ klicken erscheint ein Kontextmenü:

| Menübefehl | Erläuterung |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Mitgeschnittene Gespräche... | Die Liste der mitgeschnittenen Gespräche wird angezeigt. |
| Hilfe | Online-Hilfe aufrufen. |

| Menübefehl | Erläuterung |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften | Mitschneiden konfigurieren. |
| Klick auf Taste „Mitschneiden“ | Das Mitschneiden des aktuellen Gesprächs wird ein- bzw. ausgeschaltet. |

So beenden Sie das Mitschneiden eines Telefongesprächs

Mitgeschnittene Gespräche

10.15.2 Anhören und Bearbeiten von mitgeschnittenen Gesprächen

Alle von Ihnen aufgezeichneten Gespräche werden im Rufjournal in der Liste der mitgeschnittenen Gespräche angezeigt. Diese Liste enthält sowohl alle mitgeschnittenen Gespräche als auch zusätzliche Informationen, z. B. Datum und Uhrzeit des Anrufs, die Telefonnummer des Gesprächspartners sowie die eigene beteiligte Durchwahl. Außerdem wird durch ein Symbol signalisiert, ob es sich um einen ausgehenden (grünes Symbol) oder eingehenden Anruf (blaues Symbol) handelt. Siehe auch *Mitgeschnittene Gespräche*, Seite 102.

Sie können hier den Gesprächspartner erneut anrufen, ihm eine E-Mail schreiben, seiner Rufnummer einen speziellen Klingelton zuordnen oder seine Nummer in Ihr Persönliches Telefonbuch übernehmen.

So geben Sie mitgeschnittene Gespräche wieder

So exportieren Sie mitgeschnittene Gespräche

Mitgeschnittene Gespräche

10.15.3 Wiedergeben und Exportieren mitgeschnittener Gespräche

Sie können Ihre Mitschnitte direkt über Swyxt! wiedergeben. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Mitschnitte mithilfe des Export-Assistenten für Mitschnitte in ein bestimmtes Verzeichnis zu exportieren.

So geben Sie mitgeschnittene Gespräche wieder

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf „Listen“ und wählen Sie die Option „Mitgeschnittene Gespräche...“ aus.
Eine Liste der mitgeschnittenen Gespräche wird angezeigt.
- 2 Markieren Sie das gewünschte Gespräch.
- 3 Klicken Sie auf das Symbol „Abspielen“ , um die ausgewählte Datei anzuhören. Klicken Sie auf „Stopp“ , um das Abspielen anzuhalten. Das Gespräch wird nun über die Lautsprecher Ihres PCs bzw. über den Hörer wiedergegeben.

So exportieren Sie mitgeschnittene Gespräche

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf „Listen“ und wählen Sie die Option „Mitgeschnittene Gespräche...“ aus.
Eine Liste der mitgeschnittenen Gespräche wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Exportieren...“.
Es öffnet sich der Export-Assistent für Mitschnitte.
- 3 Klicken Sie auf "Weiter >". Es erscheint eine Liste der Mitschnitte. Darin sind alle Mitschnitte enthalten. Als Voreinstellung sind alle Mitschnitte für den Export markiert.
- 4 Deaktivieren Sie in der ersten Spalte ggf. alle Mitschnitte, die Sie nicht exportieren möchten.
- 5 Klicken Sie auf "Weiter >".
- 6 Wählen Sie das Verzeichnis aus, in das die Mitschnitte exportiert werden sollen.
Hier können Sie auch festlegen, ob eine ggf. bereits existierende Datei überschrieben werden soll oder ob dieser Mitschnitt nicht exportiert werden soll.
- 7 Die Mitschnitte werden als WAV-Datei gespeichert. Dabei wird der Name einer exportierten Datei folgendermaßen zusammengesetzt:
 - <Richtung des Gesprächs>#
Es werden ausgehende Gespräche (OUT) und ankommende Rufe (IN) unterschieden.
 - <Rufnummer des Aufzeichners>#
Dies ist die angerufene Durchwahl (IN) bzw. die Durchwahl, von der das Gespräch gestartet wurde (OUT).
 - <Name des Gesprächspartners>#

Der Name kann nur dann angegeben werden, wenn die Rufnummer einem Namen zugeordnet werden konnte.

- <Nummer des Gesprächspartners>#
Wird angezeigt, sofern Sie vorhanden ist. Beachten Sie, dass die Amtsholung mit abgespeichert wird.
- <Datum des Gesprächs>#
Datum im Format <jjjjmmdd>
- <Uhrzeit des Gesprächs>
Uhrzeit m Format <hhmmss>

Beispiel:

Der Name

Out#123#Schulz, Eva#0012345678#20050217#155844.wav

bedeutet, dass ein ausgehendes Gespräch von der Rufnummer „123“ an Eva Schulz mit der Rufnummer „0012345678“ am 17.02.2005 um 15:58:44 Uhr aufgezeichnet wurde.

10.15.4Einspielen eines Mitschnitts in ein Gespräch

Sie können ein mitgeschnittenes Gespräch während eines Telefonats Ihrem Gesprächspartner vorspielen.

So spielen Sie ein mitgeschnittenes Gespräch in ein laufendes Telefonat ein

- 1 Klicken Sie während eines Telefonats mit der rechten Maustaste auf die Taste „Mitschneiden“ und wählen Sie dann im Kontextmenü die Option „Mitgeschnittene Gespräche“.
Oder
- 1 Klicken Sie während eines Telefonats auf die Taste „Rufjournal“ und wählen Sie die Registerkarte „Mitgeschnittene Gespräche“.
- 2 Klicken Sie auf den Mitschnitt, den Sie abspielen möchten, und klicken Sie dann auf „Abspielen“ .
Der Mitschnitt wird in das aktuelle Gespräch eingespielt.


10.15.5Mitschneiden konfigurieren

Standardmäßig werden die Gespräche auf Ihrem PC unter Anwendungsdaten oder in einem vom Administrator festgelegten Verzeichnis abge-

legt. Dieses Verzeichnis können Sie ändern, wenn dies vom Administrator zugelassen wird. Außerdem können Sie erkennen, ob alle Gespräche mitgeschnitten werden, oder ob Sie Ihre Gespräche selbst bedarfsgerecht aufzeichnen können. Die entsprechenden Kontrollkästchen sind abgeblendet, da die Einstellungen nur durch den Administrator geändert werden können.

So legen Sie das Verzeichnis für die mitgeschnittenen Gespräche fest

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der SwyxIt! Oberfläche auf die Schaltfläche „Mitschneiden“ und wählen Sie im Kontextmenü die Option „Eigenschaften“.
Oder
- 1 Klicken Sie Menü „Einstellungen“ auf die Option „Benutzerprofil“ und wählen Sie die Registerkarte „Mitschneiden“ aus.



- 2 Klicken Sie auf unter „Dateien speichern“, um das gewünschte Verzeichnis zu suchen.
Die Option wird automatisch aktiviert, sobald das Feld ein Verzeichnis enthält.
Wenn die Mitschnitte in einem durch den Administrator vorgegebenen Standardverzeichnis gespeichert werden sollen, aktivieren Sie die Option „Servereinstellungen verwenden“. Wenn Ihr Administrator die Standardeinstellungen verwendet hat, werden Ihre Mitschnitte in Ihrem Windows-Benutzerverzeichnis (meist auf Ihrem lokalen PC) gespeichert. Um das Verzeichnis einzusehen, geben Sie Folgendes in die Adressleiste des Windows Explorers ein:
%appdata%\Swyx\Recording
- 3 Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen.

10.16 Projektkennziffer

SwyxWare kann die Daten einzelner Telefongespräche in CDRs (Call Detail Records) aufzeichnen und diese verschiedenen Projektkennziffern zuordnen. Diese Daten können später ausgewertet werden. Siehe auch [https://help.swyx.com/cpe/12.10/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/CDR_\\$](https://help.swyx.com/cpe/12.10/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/CDR_$).

Um einen Anruf einem Projekt zuzuordnen, müssen Sie vor dem Anruf die zugeordnete Projektkennziffer eingeben.

Die Verwendung der Projektkennziffern ist auch beim Wählen aus Outlook möglich.

So ordnen Sie einen Anruf einem Projekt zu

- 1 Geben Sie '*' ein und anschließend die Projektkennziffer.
- 2 Beenden Sie die Eingabe der Projektkennziffer mit '#'.
3 Wählen Sie anschließend sofort die Zielrufnummer wie gewohnt.
Die Projektkennziffer wird nun von SwyxWare in den Einzelverbindungsinformationen (CDR) aufgezeichnet.

Sie können beispielsweise die Projektkennziffer auf eine Namenstaste legen (z. B. *123#, Option: „Display vor Anruf löschen“ aktivieren und „Sofortige Anwahl“ deaktivieren) und einen entsprechenden Kontaktpartner auf eine zweite Namenstaste (z. B. 00123 4567, hier bitte nicht „Display vor Anruf löschen“ aktivieren). Möchten Sie nun ein Gespräch mit Ihrem Kontaktpartner dem Projekt zuordnen, so betätigen

Sie zuerst die Namenstaste mit der Kennziffer und anschließend die Taste mit der Telefonnummer.

So ordnen Sie beim Wählen aus Outlook oder Lotus/IBM/HCL Notes einen Anruf einem Projekt zu

- 1 Wählen Sie einen Kontakt und klicken Sie auf das Swyxt! Symbol. Es erscheint das Fenster „Swyxt! Wählhilfe“.
- 2 Geben Sie eine Projektkennziffer ein oder wählen Sie aus der Dropdown-Liste eine Projektkennziffer aus.
- 3 Klicken Sie anschließend hinter der Rufnummer, die Sie benutzen möchten auf „Wählen“.
- 4 Die angegebene Rufnummer wird, angeführt von der Projektkennziffer, gewählt. Die Projektkennziffer wird nun von SwyxWare in den Einzelverbindungsinformationen (CDR) aufgezeichnet.

10.17 Rückruf

Rufen Sie einen anderen Teilnehmer innerhalb Ihres Unternehmens an und die Verbindung kommt nicht zustande (z. B. spricht gerade, besetzt, nicht angenommen, abwesend), so können Sie einen Rückrufwunsch äußern.

Es werden zwei Fälle unterschieden:

- Rückruf bei Besetzt, d. h. der Angerufene spricht gerade
- Rückruf (bei freiem Anschluss wird der Ruf nicht angenommen oder gelangt zur Voicemail)

Für die Verwaltung Ihrer Rückrufwünsche bietet Ihnen Swyxt! eine Liste.

Hinterlässt ein anderer Benutzer bei Ihnen einen Rückrufwunsch, wird dieser in Ihrer Anrufliste vermerkt.

[Rückruf bei Besetzt](#)

[Rückruf bei nicht angenommenem Ruf](#)

[Liste „Eigene Rückrufwünsche“](#)

10.17.1 Rückruf bei Besetzt

Sie rufen einen anderen Teilnehmer Ihres Unternehmens an und dieser spricht gerade. Sie erhalten die Meldung „besetzt“ oder „Es wird angeklopft“, je nachdem, ob der Angerufene einen Zweit-anruf zugelassen hat. (In der Anrufliste des Angerufenen erscheint - wie bei jedem Anruf - ein Eintrag). Hat der Angerufene sein Gespräch beendet, dann wird dies Ihrem Swyxt! signalisiert und es wird nach Rückfrage automatisch ein erneuter Anruf (Rückruf) gestartet.

Für die Funktion „Rückruf bei besetzt“ wird immer dieselbe Leitung wie für den ursprünglichen Ruf verwendet, auch wenn eine andere Standardleitung definiert wurde.

So äußern Sie einen Rückrufwunsch bei Besetzt

Voraussetzung: Sie rufen einen anderen internen Teilnehmer an. Dieser spricht gerade.

- 1 Klicken Sie im Kontextmenü der Namenstaste auf "Rückruf anfordern bei besetzt" oder im Menü „Funktionen“ auf „Rückruf anfordern“. In Ihrer Liste „Eigene Rückrufwünsche“ wird ein Eintrag erzeugt mit „Rückruf bei besetzt“. Dem Angerufenen wird Ihr Rückruf bei besetzt nicht signalisiert. Ihr Anruf wird beendet.
- 2 Hat der Angerufene sein Gespräch beendet, so wird von Ihrem Swyxt! - nach Rückfrage - ein erneuter Anruf gestartet, siehe *So starten Sie den Rückruf nach Besetzt*, Seite 128.



Mehrere Rückrufwünsche bei Besetzt an denselben Benutzer, auch an unterschiedliche Rufnummern, werden in der Liste „Eigene Rückrufwünsche“ zusammengefasst zu einem Eintrag.

So starten Sie den Rückruf nach Besetzt

Voraussetzung: Sie haben einen Rückruf bei Besetzt geäußert.

- 1 Der Angerufene beendet sein Gespräch. Es ertönt ein Signalton und im Windows-Infobereich erscheint eine Sprechblase, die eine erneute Anwahl anbietet.
- 2 Bestätigen Sie den erneuten Anruf durch Klicken auf die Sprechblase im Windows-Infobereich. Der Ruf wird aufgebaut.

Bestätigen Sie innerhalb von 20 Sekunden den erneuten Anruf nicht, so ändert sich in der Liste „Eigene Rückrufwünsche“ der Eintrag in „War frei. Neuer Versuch?“.

Klicken Sie dann auf den Eintrag, um aus dieser Liste heraus zurückzurufen.

Ist eine Verbindung zu dem ursprünglich Angerufenen aufgebaut worden, so erlischt der Eintrag in der Liste „Eigene Rückrufwünsche“ automatisch.

So lehnen Sie einen Rückruf bei Besetzt ab

Voraussetzung: Sie haben einen Rückruf bei Besetzt geäußert. Der andere Teilnehmer wird frei und Ihnen wird ein erneuter Anruf vorgeschlagen. Es ertönt ein Signalton und im Windows-Infobereich erscheint eine Sprechblase, die eine erneute Anwahl anbietet.

- 1 Klicken Sie im Menü „Funktionen“ auf „Rückruf ablehnen“.
Der Eintrag in der Liste „Eigene Rückrufwünsche“ wird gelöscht.

So löschen Sie einen Rückruf bei Besetzt

Voraussetzung: Sie haben einen Rückruf bei Besetzt geäußert.

- 1 Klicken Sie im Rufjournal auf „Eigene Rückrufwünsche...“.

| Rufnu... | Name | Datum / Zeit | Status | Rüc... | Ruf für |
|----------|---------------|-------------------------------------|---------------------|--------|---------|
| 288 | Dupont, Marie | Mittwoch, 13. August 2014, 12:34:50 | Rückruf angefordert | | |

- 2 Markieren Sie den Eintrag, den Sie löschen möchten, und klicken Sie auf „Eintrag entfernen“.
Der Eintrag wird gelöscht.

So lehnen Sie einen Rückruf bei Besetzt ab

So starten Sie den Rückruf nach Besetzt

So äußern Sie einen Rückrufwunsch bei Besetzt

10.17.2 Rückruf bei nicht angenommenem Ruf

Sie rufen einen anderen internen Teilnehmer an und dieser Ruf wird nicht angenommen. Sie erhalten die Meldung „Gehender Ruf, Klingeln“ oder die Ansage der Voicemail (im Rufjournal des Angerufenen erscheint - wie bei jedem Anruf - ein Eintrag, die Option „Entgangene Anrufe“ ist aktiv).

Klicken Sie nun im Menü „Funktionen“ auf „Rückruf anfordern“, so erhält dieser Eintrag im Rufjournal des Angerufenen den Status „Rückruf angefordert“.

In Ihrer Liste „Eigene Rückrufwünsche“ wird dieser Wunsch eingetragen mit „Rückruf angefordert“. Bearbeitet der Angerufene sein Rufjournal, dann kann er

- aus dem Rufjournal den Rückruf starten.
Nehmen Sie dann den Rückruf an, wird der Rückrufwunsch in Ihrer Liste gelöscht.
Kommt keine Verbindung zustande, so bleibt der Rückrufwunsch unverändert erhalten.
- den Rückrufwunsch ignorieren.
Ignoriert der Angerufene den Eintrag in seiner Liste, so ändert sich der Status des Eintrages in „Rückruf nicht erforderlich“.
- den Rückrufwunsch im Rufjournal löschen.
In der Liste des Angerufenen wird der komplette Eintrag gelöscht und in Ihrer Liste „Rückrufwünsche“ ändert sich der Eintrag in „Rückruf nicht erforderlich“.



Rückrufwünsche bei nicht angenommenem Ruf können nur für Teilnehmer geäußert werden, die am selben SwyxServer angemeldet sind, wie Sie.

So äußern Sie einen Rückrufwunsch bei freiem Anschluss

Sie rufen einen internen Teilnehmer an. Der andere Teilnehmer nimmt den Ruf nicht an oder Ihr Ruf wird zur Voicemail umgeleitet.

- 1 Klicken Sie im Menü „Funktionen“ auf „Rückruf anfordern“.

Dem Angerufenen wird Ihr Rückrufwunsch signalisiert.

- 2 Ihr Anruf wird beendet.

So beantworten Sie einen Rückrufwunsch

- 1 Klicken Sie auf die Option „Entgangene Anrufe“. Das Rufjournal öffnet sich. Sie haben in Ihrer Anrufliste bzw. unter „Entgangene Anrufe“ einen Eintrag „Rückruf angefordert“. Markieren Sie diesen Eintrag.
- 2 Klicken Sie auf „Wählen“.
- 3 Die entsprechende Rufnummer wird gewählt.

So beantworten Sie einen Rückrufwunsch per E-Mail

- 1 Klicken Sie auf die Option „Entgangene Anrufe“. Das Rufjournal öffnet sich. Sie haben in Ihrer Anrufliste bzw. unter „Entgangene Anrufe“ einen Eintrag „Rückruf angefordert“. Markieren Sie diesen Eintrag.
 - 2 Klicken Sie auf „E-Mail“.
- Es öffnet sich eine E-Mail mit den Daten des Anrufers und der Uhrzeit des hinterlegten Rückrufwunsches.
- 3 Geben Sie Ihre Nachricht ein und versenden Sie die E-Mail. Der Eintrag ändert sich in „Rückruf nicht erforderlich“.

Ist der Anrufer in Ihren Kontakten vorhanden, so wird bereits die entsprechende E-Mail-Adresse vorgeschlagen.



Der Eintrag in Ihrer Liste „Eigene Rückrufwünsche“ wird auf jeden Fall gelöscht, wenn eine Verbindung zu dem Angerufenen zustande kommt, unabhängig davon, ob der Angerufene Ihren Rückrufwunsch zur Kenntnis genommen hat. Ebenso verändert sich der Eintrag in der Anrufliste des Angerufenen in „Rückruf nicht erforderlich“.

Liste „Eigene Rückrufwünsche“

In der Liste „Eigene Rückrufwünsche“ finden Sie alle Rückrufe, die Sie selbst angefordert haben. Diese ist Bestandteil des Rufjournals.

| Rufnu... | Name | Datum / Zeit | Status | Rüc... | Ruf für |
|----------|---------------|-------------------------------------|---------------------|--------|---------|
| 288 | Dupont, Marie | Mittwoch, 13. August 2014, 12:34:50 | Rückruf angefordert | | |

Sie erkennen in dieser Liste den Zustand des von Ihnen angefragten Rückrufs:

- Rückruf bei besetzt
Rückruf wurde von Ihnen bei einem besetzten Teilnehmer geäußert. Dieser spricht immer noch.
- War frei. Neuer Versuch?
Der Rückruf wurde von Ihnen bei einem besetzten Teilnehmer geäußert und später signalisiert. Sie haben den Rückruf nicht angenommen. Mit „Wählen“ können Sie diesen Rückruf erneut durchführen.
- Rückruf angefordert
Rückruf wurde von Ihnen bei einem Teilnehmer mit freiem Anschluss geäußert. Danach ist noch keine Verbindung zustande gekommen.
- Rückruf nicht erforderlich
Rückruf wurde von Ihnen bei einem Teilnehmer mit freiem Anschluss geäußert. Danach ist dieser Rückruf von dem anderen Teilnehmer entweder ignoriert, per E-Mail beantwortet oder gelöscht worden.

Sie können einen Eintrag in dieser Liste anwählen, einzelne Einträge entfernen oder die ganze Liste löschen. Beim Löschen werden die Einträge „Rückruf angefordert“ aus der Liste des anderen Teilnehmers entfernt.

So weisen Sie einer Nummer aus der Liste „Eigene Rückrufwünsche“ einen Rufton zu

Voraussetzung: Sie haben einen Rückruf geäußert.

- 1 Klicken Sie im Rufjournal auf „Eigene Rückrufwünsche...“.
- 2 Markieren Sie den Eintrag, für den Sie einen Rufton konfigurieren möchten.
- 3 Klicken Sie auf „Ruftöne...“.
Es öffnet sich die Seite „Ruftoneigenschaften“.
- 4 Legen Sie den Rufton für diese Rufnummer fest und schließen Sie die Registerkarte mit „OK“.
- 5 Schließen Sie die Liste „Eigene Rückrufwünsche...“ mit „Schließen“.

10.18 Rufprotokoll

An einem Arbeitsplatz, der viele Gespräche gleichzeitig weitervermittelt (z. B. Telefon-Zentrale, Call Center), kann es hilfreich sein direkt zu erkennen, welche Verbindungsversuche bei den Leitungen bereits unternommen wurden.

Swyxt! bietet die Möglichkeit den Verlauf eines Anrufs (z. B. die Vermittlungsversuche) auf der Oberfläche zu protokollieren. Verwenden Sie hierzu eine spezielle Skin (CallHistory), die Displayelemente enthält, welche das Rufprotokoll für die zugeordnete Leitung darstellen. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Administrator.

Siehe auch 20 **Benutzung von Skins**, Seite 227.



Beachten Sie bei der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Bei Fragen, insbesondere zum Thema Datenschutz in SwyxWare, wenden Sie sich an Ihren Administrator.



Personenbezogene Daten können nicht automatisch gelöscht werden. Um die geltenden Datenschutzbestimmungen zu erfüllen, müssen Sie ggf. die Einträge manuell löschen.

Auf dem Display wird der Verlauf des Gesprächs dargestellt. Es werden Ereignisse festgehalten wie

- Anrufzeitpunkt,
- Annahme des Anrufs,
- Halten,
- Verbindungsversuche und
- Beenden des Anrufs (mit Ursache).

10.19 Direktansprache

Sie können einen internen Teilnehmer direkt ansprechen. In diesem Fall nimmt das Telefon des anderen Teilnehmers Ihren Ruf sofort automatisch an, schaltet den Lautsprecher ein und ein Signal ertönt. Sie können direkt eine Nachricht durchgeben. Das Mikrofon des angerufenen Teilnehmers ist dabei stumm geschaltet. Die Direktansprache kann generell als Eigenschaft einer Namenstaste festgelegt werden.



Bei einer Direktansprache ertönt das Direktrufsignal durch den Lautsprecher, welcher der Option „Lauthören“ zugewiesen ist, siehe Option „Lauthören“, Seite 94.

Die Direktansprache funktioniert nur bei internen Teilnehmern, die am selben SwyxServer angemeldet sind wie Sie. Bei Teilnehmern, die per Serververknüpfung (Intersite Presence) verbunden sind, wird statt der Direktansprache ein normaler Ruf aufgebaut.

Direktansprache per Namenstaste

Sie können eine Namenstaste so konfigurieren, dass der Teilnehmer direkt angesprochen wird, siehe *Namenstasten konfigurieren*, Seite 111.

Sie können aber auch spontan einen Teilnehmer über das Kontextmenü der Namenstaste direkt ansprechen. Damit Sie einen Mitarbeiter direkt ansprechen können, muss dieser Ihnen seinen Status signalisieren.

Direktansprache per Codeeingabe

Durch Eingeben eines Codes können Sie die Direktansprache auch sofort starten, ohne dass Sie eine Namenstaste konfiguriert haben müssen. Geben Sie dazu einfach die Durchwahl und danach direkt *72* ein und starten Sie danach den Wählvorgang. Sie können diesen Code auch auf einer separaten Namenstaste hinterlegen.

So sprechen Sie einen Teilnehmer direkt an

Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- 1 Legen Sie die Direktansprache als Eigenschaft einer Namenstaste fest, siehe *Namenstasten konfigurieren*, Seite 111.
- 2 Klicken Sie auf die Namenstaste, so wird die Direktansprache sofort gestartet.
Oder
- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Namenstaste.
Es öffnet sich das Kontextmenü.
- 2 Klicken Sie auf „Direktansprache“.
Die Nummer wird gewählt und die Verbindung wird direkt hergestellt.
Sie können sofort sprechen.
Oder
- 1 Geben Sie folgenden Code ein: nnn*72* (nnn = Durchwahl des Teilnehmers, den Sie ansprechen möchten).
- 2 Starten Sie nun den Wählvorgang. Die Direktansprache wird sofort gestartet.

10.20 Wählen aus jeder Anwendung heraus

Sie können aus jeder Microsoft Windows-Anwendung direkt wählen. Markieren Sie die gewünschte Rufnummer. Ist die vollständige Nummer markiert, so drücken Sie die Taste „F11“ auf Ihrer Tastatur. Swyxt! wird aktiviert und die Rufnummer wird sofort gewählt. Heben Sie den Hörer ab, um zu sprechen.

Swyx Solutions GmbH


Bitte richten Sie schriftliche Anfragen an die folgende Adresse:

Deutschland (Zentrale)

Swyx Solutions GmbH
Emil-Figge-Straße 86
44227 Dortmund

Telefon: [+49 231 4777-0](tel:+4923147770)
Telefax: +49 231 4777-444
E-Mail: [office\[at\]swyx.com](mailto:office[at]swyx.com)

[Wegbeschreibung](#)



Der markierte Text wird von Swyxt! folgendermaßen gewählt:

- Buchstabenfolge
wird von Swyxt! direkt gewählt, wie z. B. ein Benutzername. Dieser muss in der entsprechenden Form im Globalen oder Persönlichen Telefonbuch gespeichert sein.
- kanonische Rufnummer (z. B. +123 4567-890)
wird direkt gewählt.
- SIP-URI (z. B. thomas.meier@firma.de)
wird direkt gewählt. Die Verbindung wird in der Regel komplett über das Internet hergestellt.
- Zeichenfolge mit mehr als 4 Ziffern
wird mit Amtsholung gewählt als externe Rufnummer.
- Zeichenfolge mit 4 Ziffern und kürzer
wird direkt als interne Durchwahl gewählt.

Um eine andere Taste mit dieser Funktion zu belegen, siehe 13.1.9 *Tastatur*, Seite 155.

10.21 Konferenz

Mit SwyxWare können Sie interne und externe Gesprächsteilnehmer zu einer Konferenz zusammenfügen. Weiter können Sie neue Teilnehmer zu einer bestehenden Konferenz hinzufügen. Alternativ können Sie sich auch mit anderen Teilnehmern in einem Konferenzraum verabreden. In einem Konferenzraum können Sie aktiv am Gespräch beteiligt sein oder nur als Zuhörer fungieren.

10.21.1 Konferenzen starten

Haben Sie mindestens zwei Leitungen im Zustand „Aktiv“ bzw. „Halten“, so haben Sie die Möglichkeit eine Konferenz zwischen Ihnen und diesen Teilnehmern zu starten.

So fügen Sie einen weiteren Teilnehmer zu einer Konferenz hinzu

So starten Sie eine Konferenz

Voraussetzung: Sie haben mindestens zwei Leitungen im Zustand „Aktiv“ bzw. „Halten“.

- 1 Klicken Sie auf die Taste „Konferenz“ 
 - Oder
- 1 Wählen Sie im Kontextmenü der Leitungstaste „Konferenz (Alle Leitungen)“ aus.

Alle von Ihnen gerade geführten Einzelgespräche, sowohl das aktive als auch die gehaltenen Gespräche, werden zu einer Konferenz zusammen geschaltet. Alle Leitungen außer der Konferenzleitung werden wieder frei. Auf der Konferenzleitung erscheint die Meldung „Konferenz“. Für alle Teilnehmer ertönt ein Begrüßungssignal innerhalb der Konferenz.

 - Oder
- 1 Wählen Sie im Kontextmenü der Leitungstaste „Auf dieser Leitung Konferenz einleiten“ aus.

In diesem Fall wird die Konferenz nur mit dieser Leitung begonnen und Sie können die anderen Leitungen schrittweise z. B. per Drag & Drop hinzufügen.

 - Oder
- 1 Ziehen Sie per Drag & Drop die gehaltene Leitung auf die aktive Leitung.

Die aktive Leitung wird zur Konferenzleitung, die gehaltene Leitung wird frei.

Oder

- 1 Ziehen Sie per Drag & Drop die Leitungen auf die Taste „Konferenz“. Die aktive Leitung wird zur Konferenzleitung, die gehaltene Leitung wird frei.

In den drei letzten Fällen können Sie auswählen, welche Leitungen zur Konferenz hinzugefügt werden.



Bitte beachten Sie, dass Sie gleichzeitig nur **eine** Konferenz einleiten können. Sie können allerdings an weiteren anderen Konferenzen teilnehmen. Diese Konferenzen müssen dann jedoch von anderen Teilnehmern eingeleitet worden sein.

10.21.2 Rückfragen und Hinzufügen

Sind Sie Teilnehmer einer Konferenz, so können Sie während dieser Konferenz eine Rückfrage zu einem anderen Teilnehmern starten. Während einer solchen Rückfrage können Sie den anderen Teilnehmer der Konferenz hinzufügen. Der andere Teilnehmer kann seinerseits eine Konferenz aufbauen, deren Mitglied Sie dann sind. In einer solche Situation können Sie mit der Taste „Konferenz“ beide Konferenzen zu einer zusammenfügen.

So starten Sie eine Rückfrage aus einer Konferenz

Voraussetzung: Sie sind Teilnehmer an einer Konferenz.

- 1 Klicken Sie auf eine freie Leitungstaste.
 - Oder
- 1 Klicken Sie auf die Namenstaste, sofern vorhanden.
- 2 In jedem Fall wird die Leitung mit der Konferenz auf „Halten“ gelegt. Sie können nun auf der freien Leitung die Rufnummer für die Rückfrage eingeben.
- 3 Führen Sie die Rückfrage durch und wechseln Sie durch Klicken auf die entsprechende Leitungstaste zur Konferenz.
 - Makeln zwischen Konferenzen

Sind Sie Teilnehmer an verschiedenen Konferenzen, z. B. hat der rückgefragte Teilnehmer seinerseits eine Konferenz mit Ihnen und einem Dritten aufgebaut, so können Sie mit „Makeln“ auch zwi-

schen diesen Konferenzen wechseln.

- Konferenzen zusammenfügen

Sind Sie Teilnehmer an verschiedenen Konferenzen, so können Sie mit „Konferenz“ beide Konferenzen zusammenfügen. Alle Teilnehmer hören ein Begrüßungssignal.

- 4 Möchten Sie die Verbindung zum rückgefragten Teilnehmer beenden, so legen Sie nach dem Gespräch auf bzw. betätigen Sie die zugeordnete Leitungstaste.



Sind Sie an demselben SwyxWare angemeldet wie der Initiator der Konferenz, so können Sie die Konferenzleitung auf „Halten“ legen. Ist dies nicht der Fall, sind Sie also z.B. extern oder über einen SwyxLink mit dem Initiator verbunden, so wird den anderen Teilnehmern Ihre übliche Wartemusik eingespielt, wenn Sie die Verbindung auf „Halten“ legen.

So starten Sie eine Konferenz

So fügen Sie einen weiteren Teilnehmer zu einer Konferenz hinzu

Voraussetzung: Sie sind Teilnehmer an einer Konferenz.

- 1 Wechseln Sie zu einer freien Leitung und rufen Sie den neuen Teilnehmer an.
Sie können die Nummer direkt wählen oder aus dem Telefonbuch oder Ihren Listen wählen.
- 2 Haben Sie den neuen Teilnehmer erreicht, d. h. die Verbindung besteht, so betätigen Sie die Taste „Konferenz“ bzw. bestätigen Sie den Menüeintrag „Funktionen | Konferenz beginnen / erweitern“. Alternativ können Sie die zweite Leitung per Drag & Drop auf die Konferenzleitung oder die Taste „Konferenz“ ziehen.
Anschließend befinden Sie sich mit dem neuen Teilnehmer in der Konferenz; die andere Leitung wird wieder frei. Es ertönt für alle Konferenzteilnehmer ein Begrüßungssignal, da ein neuer Teilnehmer hinzugefügt wurde.



Legt ein Konferenzteilnehmer seine Konferenzleitung auf „Halten“ und kehrt anschließend wieder in die Konferenz zurück, so ertönt **kein** Begrüßungssignal.

Haben Sie mehrere Gespräche gehalten und möchten Sie nicht alle Gespräche zu einer Konferenz hinzufügen, so besteht die Möglichkeit einzelne Leitungen auszuwählen, die dann zur Konferenz hinzugefügt werden.

So starten Sie eine Konferenz

So wählen Sie einzelne Teilnehmer aus, die zu einer Konferenz hinzugefügt werden

Voraussetzung: Sie haben eine Konferenzleitung und mindestens noch zwei weitere Gespräche.

- 1 Ziehen Sie per Drag & Drop die Leitungstaste des Teilnehmers auf die Leitungstaste der Konferenz oder die Taste „Konferenz“.
Oder
- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Taste „Konferenz“.
Oder
- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Leitungstaste der Konferenz.
In jedem Fall erscheint das Kontextmenü.
- 2 Wählen Sie im Kontextmenü „Konferenz beginnen / erweitern“.
- 3 Klicken Sie auf die Leitung, die Sie zur Konferenz hinzufügen möchten.
Die ausgewählte Leitung wird zur Konferenz hinzugefügt.

So starten Sie eine Konferenz

10.21.3 Konferenz verlassen oder beenden

Beim Auflegen werden zwei Fälle unterschieden:

- Sie haben die Konferenz eingeleitet.
In diesem Fall wird die Konferenz für alle Teilnehmer beendet, wenn Sie den Hörer auflegen.
- Ein anderer Teilnehmer hat die Konferenz eingeleitet.
Legen Sie den Hörer auf, so verlassen Sie die Konferenz. Es ertönt für alle anderen Teilnehmer ein Abschiedssignal und die verbliebenen Teilnehmer können weiter miteinander sprechen.



Alle Teilnehmer, die **Sie** zu dieser Konferenz hinzugefügt haben verlassen mit Ihnen die Konferenz. Für alle anderen Teilnehmer bleibt die Konferenz bestehen.

So verlassen Sie eine Konferenz

Voraussetzung: Ein anderer Teilnehmer hat die Konferenz eingeleitet.

- 1 Legen Sie einfach auf.
Verlässt ein Teilnehmer die Konferenz, so ertönt für alle anderen Teilnehmern ein Abschiedssignal.

So beenden Sie eine Konferenz

Voraussetzung: Sie haben die Konferenz gestartet.

- 1 Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Ist die Konferenzleitung aktiv, so legen Sie einfach auf.
 - Wird die Konferenzleitung gehalten, so klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Leitungstaste und wählen Sie den Eintrag „Konferenz beenden“.

Die Konferenz ist beendet. Die Leitung wird wieder frei und die Taste „Konferenz“ wird deaktiviert.



Hat Teilnehmer A der ursprünglichen Konferenz weitere Teilnehmer z.B. B und C zu dieser Konferenz hinzugefügt, so bleibt eine zweite Konferenz zwischen A, B und C so lange bestehen, bis Teilnehmer A als Initiator der zweiten Konferenz die Verbindung und damit die Konferenz beendet.

10.21.4 Konferenzräume

Konferenzräume werden vom Administrator eingerichtet. Dabei wird eine Rufnummer vergeben, über die der Konferenzraum „betreten“ werden kann. Im Gegensatz zu einer nur über Swyxt! geführten Konferenz können alle Teilnehmer die Konferenz unabhängig voneinander verlassen, ohne dass die Konferenz beendet ist. Alle Teilnehmer können dann diesen Konferenzraum anwählen und dort an einer Konferenz mit anderen eingewählten Benutzern teilnehmen. In einen Konferenzraum können

Sie als Mitglied einer Konferenz oder als Zuhörer eintreten, siehe *Stumme Konferenzteilnahme*, Seite 136.

So besuchen Sie einen Konferenzraum

Voraussetzung: Ihr Administrator hat einen Konferenzraum eingerichtet.

- 1 Wählen Sie die Nummer des Konferenzraumes.
Sie werden mit der Konferenz verbunden. Alle Teilnehmer im Konferenzraum hören ein Begrüßungssignal.
Sind Sie der einzige Teilnehmer einer Konferenz, so wird eine entsprechende Ansage abgespielt.
- 2 Um die Konferenz zu verlassen, legen Sie einfach auf. Alle im Konferenzraum Anwesenden hören ein Abschiedssignal. Die Konferenz der anderen Teilnehmer bleibt bestehen.

Sie können auch aus einem Konferenzraum heraus Rückfragen starten, siehe *So starten Sie eine Rückfrage aus einer Konferenz*, Seite 133.

Außerdem können Sie weitere Teilnehmer zu diesem Konferenzraum hinzufügen, siehe *So fügen Sie einen weiteren Teilnehmer zu einer Konferenz hinzu*, Seite 134.

Beachten Sie bitte, dass in diesem Fall alle von Ihnen hinzugefügten Konferenzteilnehmer mit Ihnen die Konferenz auch wieder verlassen.

Weiter können Sie einen anderen Teilnehmer mit dem Konferenzraum verbinden. Dieser ist dann unabhängig von Ihnen Mitglied der Konferenz und muss die Verbindung zu dieser Konferenz selbst beenden.

So verbinden Sie einen anderen Teilnehmer mit dem Konferenzraum

Voraussetzungen:

- Sie haben eine Verbindung zum Konferenzraum und
- Sie haben eine zweite Leitung zu einem anderen Teilnehmer.

- 1 Betätigen Sie die Taste „Verbinden“ bzw. bestätigen Sie den Menüpunkt „Verbinden“.
Der andere Teilnehmer wird mit dem Konferenzraum verbunden, es ertönt in der Konferenz ein Begrüßungssignal. Ihre beiden Leitungen sind wieder frei.



Beachten Sie bitte, dass in diesem Falle derjenige die Kosten trägt, der die Verbindung zwischen Ihnen und dem anderen Teilnehmer aufgebaut hat.



Sie können keine Konferenzräume direkt miteinander verbinden. Möchten Sie, dass die Teilnehmer aus zwei verschiedenen Konferenzräumen konferieren können, so leiten Sie in diesem Falle eine Konferenz zwischen den beiden Leitungen ein. Diese 'Konferenz der Konferenzräume' besteht so lange, wie Sie als Initiator an dieser Konferenz teilnehmen und endet mit Ihrem Auflegen.

10.21.5 Stumme Konferenzteilnahme

Bei Konferenzen in Konferenzräumen können Sie sich auch als Zuhörer einwählen. Damit können Sie die Konferenz verfolgen, sich aber nicht am Gespräch beteiligen.

Die Einwahl als stummer Konferenzteilnehmer erfolgt über die Nummer des Konferenzraums plus die Zeichenfolge '#OWC', also z. B. „219#OWC“. Diese Einwahlmöglichkeit kann jedoch von Ihrem Administrator individuell per Script angepasst werden. Siehe auch [https://help.swyx.com/cpe/12.10/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/silent_conference_\\$](https://help.swyx.com/cpe/12.10/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/silent_conference_$).



Beachten Sie bitte hierbei, dass die komplette Ziffernfolge (<Nummer des Konferenzraums>#OWC) als Blockwahl gewählt werden muss.



Auch der Eintritt bzw. Austritt eines stummen Konferenzteilnehmers wird mit einem Ton signalisiert. Dieser Ton ist anders als der übliche Ein-/Austritt-Ton, so dass man erkennen kann, dass dieser Konferenzteilnehmer nicht am Konferenzgespräch teilnehmen kann.

10.22 Rufaufschaltung

Das Optionspaket „SwyxMonitor“ ermöglicht neben einer permanenten Rufaufzeichnung (nur für den Administrator) auch das Aufschalten auf ein Gespräch eines anderen Benutzers. Dabei kann ein Supervisor (z.B. in einem Callcenter) ein bestehendes Gespräch mithören (Modus „Nur zuhören“), dem sprechenden Agenten Anweisungen geben (z.B. eine Argumentationshilfe) oder sogar aktiv am Gespräch teilnehmen (Sprach-Modus).



Es liegt in Ihrer Verantwortung, bei dem Einsatz dieser Funktion die jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Bei Fragen, insbesondere zum Thema Datenschutz in SwyxWare, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Für die Rufaufschaltung muss das Optionspaket „SwyxMonitor“ installiert sein und der SwyxWare Administrator muss diese Funktion für jeden einzelnen Benutzer entsprechend aktivieren.

Weiterhin können nur Gespräche mitgehört werden, die direkt mit Swyxt! (und nicht im CTI-Modus) geführt werden. Auch Gespräche, die mit einem SwyxPhone geführt werden, können Sie nicht mithören.

So hören Sie ein Gespräch mit

- 1 Wählen Sie die Rufnummer des Agenten, dessen Gespräch Sie mithören möchten, gefolgt vom DTMF-Befehl *24*1# und starten Sie den Ruf wie gewohnt. Beachten Sie bitte, dass Sie den Rufaufbau nur über den DTMF-Befehl für den Modus „Nur zuhören“ starten können. Hört allerdings schon ein weiterer Supervisor in einem Sprech-Modus dieses Gespräch mit, werden Sie auch sofort in denselben Modus geschaltet.
Die Rufnummer des Agenten wird gewählt. Beim Agent erfolgt keine Rufsignalisierung, der Ruf wird direkt angenommen und mit dem aktiven Gespräch gekoppelt. Sie hören nun das Gespräch mit, von den beiden Gesprächspartnern werden Sie jedoch nicht gehört. Hat der Agent derzeit kein aktives Gespräch, wird der Rufaufbau abgebrochen. Rufumleitungen des Agenten (z.B. die Weiterleitung eines Zweitanrufs zur Voicemail oder zu einem Kollegen) werden ignoriert, d.h. der Ruf wird immer angenommen. Eine Ausnahme bildet die unbedingte, sofortige Rufumleitung - hier wird auch Rufaufschaltung umgeleitet.
- 2 Wählen Sie den entsprechenden DTMF-Befehl, um mit dem Agenten oder beiden Gesprächspartnern zu sprechen.
- 3 Beenden Sie das Mithören wie ein normales Gespräch, z.B. durch Auflegen des Handsets.

Wenn der Gesprächspartner des Agenten (z.B. der Kunde) das Gespräch beendet, werden Sie automatisch mit dem Agenten verbunden es sei denn, Sie sind im Modus „Nur zuhören“ - dann wird der Ruf beendet.

| DTMF-Befehl | Erläuterung |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *24*1# | Nur zuhören Sie hören beide Gesprächspartner |
| *24*2# | Beiden Seiten zuhören, mit Agent sprechen Sie hören beide Gesprächspartner und der Agent hört Sie. Der andere Gesprächspartner (z.B. der externe Kunde) hört nur den Agenten. |
| *24*3# | Beiden Seiten zuhören, mit beiden Seiten sprechen Sie können sich am Gespräch direkt beteiligen. |

10.22.1 Mehrere Rufaufschaltungen

Ein Gespräch kann auch von mehreren Personen mitgehört werden. Dabei werden die Supervisorinnen immer in denselben Modus geschaltet. Wechselt also ein Supervisor per DTMF-Befehl aus dem Modus „Nur zuhören“ in einen Sprech-Modus, hört der Agent auch alle anderen Supervisorinnen, die mit ihm verbunden sind.

Die Supervisorinnen können immer direkt miteinander sprechen, auch wenn Sie im Modus „Nur zuhören“ sind. Weder der Agent noch der Gesprächspartner des Agenten können sie hören.


10.22.2 Konfiguration einer Namenstaste für die Rufaufschaltung

Wenn Sie häufiger Rufaufschaltungen durchführen, empfiehlt sich die Konfiguration einer entsprechenden Namenstaste mit dem DTMF-Befehl. Damit müssen Sie die Rufnummer des Agenten eingeben und können dann über die konfigurierte Namenstaste die Rufaufschaltung starten.

So konfigurieren Sie eine Namenstaste für die Rufaufschaltung

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Namenstaste, die Sie konfigurieren möchten.
Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie auf „Eigenschaften“.
Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von...“.

- 3 Geben Sie im Feld Rufnummer/URI den DTMF-Befehl zum Starten der Rufaufschaltung *24*1# ein.
- 4 Deaktivieren Sie auf jeden Fall das Kontrollkästchen „Display vor Anwahl löschen“, da sonst die Rufnummer des Agenten, dessen Gespräch Sie mithören möchten, wieder gelöscht würde.



10.23 Video

Mit Hilfe der Videofunktionalität im Swyxt! haben Sie die Möglichkeit sich mit Ihrem Gesprächspartner per Video zu unterhalten.

Voraussetzungen und Empfehlungen zur Nutzung der Videofunktionalität

- Sie haben die Videofunktion bei der Installation von Swyxt! ausgewählt (Standardeinstellung).

- Sie haben eine für Windows kompatible Webkamera angeschlossen.
- Sie müssen die Webkamera, die Sie für die Videofunktionalität nutzen möchten, im Menü unter „Einstellungen | Lokale Konfiguration | Video“ auswählen, siehe **So legen Sie die Optionen für die Videofunktionalität fest**, Seite 167.
- Prozessor-Empfehlung:
 - Pentium 4 2,8 GHz mit HT oder höher bei einer Videoauflösung von 320 x 240
 - Core 2 Duo 1,86 GHz oder höher bei einer Videoauflösung von 640 x 400
 - Quad Core 2,4 GHz oder höher bei einer Videoauflösung von 960 x 720
- Die empfohlene Netzwerkbandbreite sollte auch für niedrige Auflösungen bei ca. 1 Mbit liegen (in beide Richtungen). Bei höheren Auflösungen wird entsprechend mehr Bandbreite benötigt.



Wenn Sie zusätzlich zur Videofunktion auch Swyxt! Meeting nutzen möchten, wird für diese Funktion zusätzliche Bandbreite benötigt. Siehe auch *Collaboration mit Swyxt! Meeting*, Seite 123.

10.23.1 Videofunktionalität

Innerhalb der Videofunktionalität wird zwischen

- Videodaten, die Sie Ihrem Gesprächspartner senden (ausgehenden Videodaten) und
- Videodaten, die Sie von Ihrem Gesprächspartner empfangen (eingehenden Videodaten)

unterschieden.

Wie sich Swyxt! jeweils bei der Übertragung aus- und eingehender Videodaten verhalten soll, kann individuell konfiguriert werden. So können Sie z. B. festlegen, ob Sie eingehende Videodaten immer oder niemals empfangen wollen und ob Sie Ihre eigenen Videodaten bei jedem Ruf an Ihren Gesprächspartner übertragen wollen oder dies während eines Gesprächs individuell entscheiden möchten.

Siehe auch **So legen Sie die Optionen für die Videofunktionalität fest**, Seite 167.

Bei einem Videoanruf öffnet Swyxt! pro Videodatenübertragung ein Fenster. Das heißt, es wird ein Fenster geöffnet, in welchem Sie Ihren Gesprächspartner sehen (nur wenn er Videodaten sendet) und ein weiteres, in dem Sie Ihr eigenes Videobild sehen, so wie auch Ihr Gesprächspartner Sie sieht.

Beenden Sie Ihre Videodatenübertragung während des Telefonats, so wird auf der Seite Ihres Gesprächspartners das Fenster mit Ihrem Videobild automatisch geschlossen. Ebenso schließt sich auf Ihrer Seite das Fenster mit Ihrem Videobild, wenn Ihr Gesprächspartner das Fenster, in welchem Sie zu sehen sind, auf seiner Seite schließt.

Sie können die Größe und Position beider Fenster Ihren Wünschen entsprechend anpassen. Swyxt! speichert Größe und Position ab und platziert Sie bei einem erneuten Videoanruf entsprechend der letzten Einstellungen.

10.23.2 Videoanruf starten

Eine Videodatenübertragung zwischen zwei Gesprächspartnern kann nur dann erfolgen, wenn zwischen ihnen eine Rufverbindung besteht. Eine Videodatenübertragung ohne eine aktive Rufverbindung ist nicht möglich.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, einen Videoanruf einzuleiten:

- Sie geben die Rufnummer ein und starten den Videoanruf, sobald die Verbindung steht, über die Videotaste auf der Swyxt! Skin.
- Haben Sie unter „Einstellungen | Lokale Konfiguration | Video“ konfiguriert, dass Sie Ihre eigenen Videodaten bei jedem Ruf senden wollen, dann wird der Videoanruf automatisch gestartet, ohne dass Sie die Videotaste tätigen müssen, siehe **So legen Sie die Optionen für die Videofunktionalität fest**, Seite 167.
- Sie starten einen Videoanruf über das Kontextmenü einer Namens-taste.
- Sie starten den Videoanruf spontan im Laufe eines aktiven Gesprächs durch Klicken der Videotaste.

So starten Sie einen Videoanruf

- 1 Geben Sie über die Tastatur die Rufnummer in das Eingabefeld ein und klicken Sie auf die Hörertaste „Abheben“.

Sobald eine Verbindung besteht, wird die Videotaste aktiviert.

- 2 Klicken Sie auf die Videotaste.
Der Videoanruf wird aufgebaut.
Oder
- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Namenstaste.
Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie auf „Videoanruf mit <Namen> beginnen“
Je nach Konfiguration der Namenstaste wird
 - die Rufnummer sofort gewählt und der Videoanruf aufgebaut
 - die Rufnummer in das Eingabefeld übertragen. Klicken Sie anschließend auf die Hörertaste „Abheben“ um den Videoanruf zu starten.
 Oder
- 1 Klicken Sie während eines aktiven Gesprächs spontan auf die Videotaste.
Ihre Videodaten werden zu Ihrem Gesprächspartner übertragen.

In allen Fällen öffnet Swyxt! ein Fenster, in welchem Sie Ihr eigenes Videobild sehen (Fenster „Eigene Videodaten“). Dieses empfängt auch Ihr Gesprächspartner.

Sendet Ihr Gesprächspartner ebenfalls Videodaten und haben Sie in Ihrer Videokonfiguration eingestellt, dass Sie den Empfang von Videodaten zulassen, so öffnet Swyxt! ein weiteres Fenster, in dem Sie das Videobild Ihres Gesprächspartners sehen können (Fenster „<Name des Gesprächspartners>“).

Sie können sich nun von Angesicht zu Angesicht unterhalten.



Sobald Ihr Gesprächspartner die Übertragung seiner Videodaten während eines Gesprächs aktiviert und Sie sein Videobild im Fenster „<Name des Gesprächspartners>“ sehen, blinkt die Videotaste auf Ihrer Skin. Sie soll Sie darauf aufmerksam machen, dass auch Sie Ihre Videodaten durch Klicken der Videotaste übertragen können.

So legen Sie einen Videoanruf auf Halten

Sie führen einen Videoanruf.

- 1 Klicken Sie auf die Taste „Halten“.
Das Gespräch wird gehalten, Ihr Gesprächspartner hört Wartemusik. Solange der Ruf auf Halten liegt, werden alle Videofenster mit einem Pause-Zeichen belegt - sowohl auf Ihrer Seite, als auch auf der Seite Ihres Gesprächspartners. Wird der Ruf fortgeführt, wird die Videodatenübertragung automatisch reaktiviert.



Beim Wechseln der Leitung ist das Verhalten anders. In diesem Fall werden alle Videofenster geschlossen - sowohl auf Ihrer, als auch auf der Seite Ihres Gesprächspartners. Wechseln Sie erneut auf die vorherige Leitung, so müssen Sie die Videodatenübertragung durch Klicken der Videotaste auf der Skin manuell aktivieren.

10.23.3 Videoanruf auf Halten legen

Legen Sie einen Videoanruf auf Halten werden alle Videofenster mit einem Pause-Zeichen belegt.

11 Swyx Messenger

Ab SwyxWare Version 12.10 steht Ihnen eine neue umfangreiche Instant Messaging-Funktion in Swyxlt! zur Verfügung. Die Nutzung dieses Messengers muss bei der Installation von Ihrem Administrator für Sie aktiviert werden. Wenn Sie eine ältere SwyxWare Version benutzen oder Ihr Administrator den Swyx Messenger nicht für Sie aktiviert hat, können Sie weiterhin den bisherigen Swyxlt! Messenger nutzen, siehe 12 **Swyxlt! Messenger**, Seite 144.



Für die zur Verfügungstellung des Swyx Messenger / Swyx Meeting - Dienstes werden benutzerbezogene Daten an unseren Auftragsverarbeiter Voiceworks B.V. (ebenfalls Teil der Enreach Gruppe) auf der Grundlage eines entsprechenden Auftragsverarbeitungsvertrages übermittelt und dort verarbeitet. Durch die Nutzung der Produkte werden verschiedene Daten wie IP-Adresse, Login-Daten, Chat-Nachrichten, Namen der Kommunikationspartner, Nummer der Einwahl (Swyx Meeting), versendete Dateien und Screenshare Inhalte (Swyx Meeting) übermittelt.

11.1 Sofortnachrichten via Swyxlt! senden

Sie können den Swyx Messenger über die Funktionsleiste auf der Swyxlt! Oberfläche, über das Kontextmenü einer Namenstaste oder aus einer Liste (Telefonbuch oder Rufjournal) starten.

Wenn Sie im Swyx Messenger auf „Schließen“ klicken, wird er im Windows Infobereich minimiert und bleibt aufrufbar.

Voraussetzungen für das Senden von Sofortnachrichten

- Beide Benutzer müssen entweder die Messenger-Funktion von Swyxlt!, Swyx Desktop for macOS, Swyx Mobile for iOS oder Swyx Mobile for Android verwenden.
- Es muss eine Internetverbindung bestehen.

So senden Sie eine Sofortnachricht über eine Namenstaste

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Namenstaste oder klicken Sie auf den Pfeil auf der Namenstaste.
 - ✓ Das Kontextmenü erscheint.

- 2 Wählen Sie im Kontextmenü die Option „Sofortnachricht senden“ oder klicken Sie auf .
 - ✓ Der Swyx Messenger wird gestartet und das Chat-Fenster des ausgewählten Kontakts geöffnet.
- 3 Geben Sie Ihre Nachricht in das Nachrichtenfeld ein.
- 4 Drücken Sie die Entertaste.
 - ✓ Der ausgewählte Kontakt erhält die Nachricht.

So senden Sie eine Sofortnachricht aus einer Liste

- 1 Öffnen Sie das Telefonbuch oder das Rufjournal.
- 2 Klicken Sie auf einen Listeneintrag.
- 3 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche „Sofortnachricht“.
 - ✓ Der Swyx Messenger wird gestartet und das Chat-Fenster des ausgewählten Kontakts geöffnet.
- 4 Geben Sie Ihre Nachricht in das Nachrichtenfeld ein.
- 5 Drücken Sie die Entertaste.
 - ✓ Der ausgewählte Kontakt erhält die Nachricht.

11.2 Optionen in Swyx Messenger

Zum Senden und Empfangen von Nachrichten steht Ihnen das Swyx Messenger Fenster mit weiteren Optionen zur Verfügung.

Nachrichtenverlauf anzeigen

Sie können sich in einem Chat die letzten 50 Nachrichten anzeigen lassen. Diese sind auch verfügbar, wenn Sie sich im Offline-Modus befinden. Der weitere Nachrichtenverlauf wird angezeigt, wenn Sie im Online-Modus über die letzten 50 Nachrichten hinaus scrollen.

Emojis (Smileys)

Durch Klicken auf das Emoji-Symbol in einem Chat, können Sie Ihrer Nachricht Emojis hinzufügen. Zusätzlich können Sie Emojis über die Suchfunktion suchen.

Teilnehmer suchen

Wenn Sie einen Chat starten, können Sie mithilfe der Suchfunktion Swyx-Ware Teilnehmer suchen. Geben Sie dazu den Namen des gesuchten Teilnehmers ein und drücken Sie die Entertaste.

Empfangsbestätigung

Wenn Sie eine Nachricht senden, erscheint neben dieser ein Punkt:

| Symbol | Erklärung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Die Nachricht wurde von Ihrem Chat-Partner gelesen. |
|  | Die Nachricht wurde von Ihrem Chat-Partner noch nicht gelesen. |

In Gruppen-Chats erscheint der blaue Benachrichtigungspunkt, sobald einer der Teilnehmer Ihre Nachricht gelesen hat.

Nachrichtenentwurf

Um eine Nachricht als Entwurf zu speichern, geben Sie ihre Nachricht in das Nachrichtenfeld eines Chats ein. Wenn Sie später zu diesem Chat zurückkehren, bleibt die Nachricht bestehen. Sie können sie bearbeiten und versenden.

Sie können eine Nachricht auch als Entwurf speichern, wenn Sie sich im Offline-Modus befinden.

Benachrichtigungen

Sie werden sowohl auf der Swyx! Oberfläche als auch im Swyx Messenger über neue Nachrichten benachrichtigt. Die Anzahl der Nachrichten wird Ihnen in einem roten Punkt angezeigt.

Je nach Benachrichtigungseinstellung auf Ihrem Windows-System, erhalten Sie auf Ihrem Desktop außerdem eine Popup-Benachrichtigung.

Statusinformation und Statustext

Mithilfe Erweiterter Statusinformationen können Sie Ihrem Chat-Partner genaue Auskunft über Ihre Verfügbarkeit geben. Im Swyx Messenger werden Ihnen die Statusinformationen und der Statustext übermittelt, die Ihre Kontakte im Swyx! einstellen.

Plattformübergreifende Chats

Sie können Nachrichten plattformübergreifend versenden (z.B. von Windows zu iOS, Android oder macOS).

Fenstergröße anpassen

Sie können über die Ziehpunkte am Fensterrand die Größe des Fensters anpassen. Wenn Sie das Swyx Messenger Fenster schließen und erneut öffnen, bleibt die eingestellte Größe des Fensters erhalten.

11.3 Einzel-Chats in Swyx Messenger starten

So starten Sie einen Einzel-Chat

- 1 Klicken Sie auf .
- 2 Wählen Sie den entsprechenden Kontakt aus.
Wenn Sie mehr als einen Kontakt auswählen, starten Sie eine Gruppen-Konversation. Siehe auch 11.4 **Gruppen-Chats im Swyx Messenger starten**, Seite 142.
- 3 Klicken Sie auf „Chat starten“.
- 4 Geben Sie Ihre Nachricht in das Nachrichtenfeld ein.
- 5 Drücken Sie die Entertaste.
✓ Der ausgewählte Kontakt erhält die Nachricht.

So nehmen Sie einen Einzel-Chat wieder auf

- 1 Klicken Sie ggf. auf „Einzel“.
✓ Die Liste der Kontakte öffnet sich, mit denen Sie bereits via Chat kommuniziert haben.
- 2 Klicken Sie auf den entsprechenden Kontakt, um die Konversation wieder aufzunehmen.
- 3 Geben Sie Ihre Nachricht in das Nachrichtenfeld ein.
- 4 Drücken Sie die Entertaste.
✓ Ihre Nachricht wird versendet.

So löschen Sie einen Einzel-Chat

- 1 Klicken Sie ggf. auf „Einzel“.

- 2 Klicken Sie in der Chat-Vorschau des zu löschenden Kontakts auf .
- 3 Klicken Sie auf , um die Anfrage zu bestätigen.
✓ Der Chat wird gelöscht.

11.4 Gruppen-Chats im Swyx Messenger starten

So starten Sie einen Gruppen-Chat

- 1 Klicken Sie auf .
- 2 Wählen Sie die Kontakte, mit denen Sie einen Gruppen-Chat beginnen möchten.
- 3 Geben Sie ggf. einen Namen für den Gruppen-Chat ein.
- 4 Klicken Sie auf „Chat starten“.
- 5 Geben Sie Ihre Nachricht in das Nachrichtenfeld ein.
- 6 Drücken Sie die Entertaste.
✓ Ihre Nachricht wird an die Gruppe versendet.

So fügen Sie einem Gruppen-Chat einen weiteren Kontakt hinzu

Sie können weitere Kontakte nur zu einem Gruppen-Chat hinzufügen, wenn Sie Administrator dieser Gruppe sind. Dies wird im Info-Bereich eines Gruppen-Chats angezeigt.

- 1 Klicken Sie ggf. auf „Gruppen“.
- 2 Klicken Sie in der Chat-Vorschau des Gruppen-Chats, in den Sie einen weiteren Kontakt aufnehmen möchten auf .
- 3 Wählen Sie die Kontakte, die Sie zu dem Gruppen-Chat hinzufügen möchten.
- 4 Klicken Sie auf „Speichern“.
✓ Der Kontakt wird in die Gruppe aufgenommen.

So entfernen Sie einen Kontakt aus einem Gruppen-Chat

Sie können Kontakte nur aus einem Gruppen-Chat entfernen, wenn Sie Administrator dieser Gruppe sind. Dies wird im Info-Bereich eines Gruppen-Chats angezeigt.

- 1 Klicken Sie ggf. auf „Gruppen“.
- 2 Klicken Sie in der Chat-Vorschau des entsprechenden Gruppen-Chats auf .
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen des entsprechenden Kontakts.
- 4 Klicken Sie auf „Speichern“.
✓ Der Kontakt wird aus der Gruppe entfernt.

So ändern Sie den Namen eines Gruppen-Chats

Sie können den Gruppennamen nur ändern, wenn Sie Administrator dieser Gruppe sind. Dies wird im Info-Bereich eines Gruppen-Chats angezeigt.

- 1 Klicken Sie ggf. auf „Gruppen“.
- 2 Klicken Sie in der Chat-Vorschau des entsprechenden Gruppen-Chats auf .
- 3 Geben Sie in das Feld „Gruppenname“ einen Gruppennamen ein.
- 4 Klicken Sie auf „Speichern“.
✓ Der Gruppenname wird geändert.

So verlassen Sie einen Gruppen-Chat

Wenn Sie den Gruppen-Chat verlassen, verlieren Sie den Zugriff alle bisherigen Nachrichten dieser Gruppe.

- 1 Klicken Sie ggf. auf „Gruppen“.
- 2 Klicken Sie in der Chat-Vorschau des entsprechenden Gruppen-Chats auf .
- 3 Bestätigen Sie die Abfrage durch Klicken auf .
✓ Sie werden aus der Gruppe entfernt.

So löschen Sie einen Gruppen-Chat

Sie können einen Gruppen-Chat nur löschen, wenn Sie Administrator dieser Gruppe sind. Dies wird im Info-Bereich einer Gruppe angezeigt.

Wenn Sie den Gruppen-Chat löschen, verlieren alle Teilnehmer den Zugriff auf alle bisherigen Nachrichten dieser Gruppe.

- 1 Klicken Sie ggf. auf „Gruppen“.
- 2 Klicken Sie in der Chat-Vorschau des entsprechenden Gruppen-Chats auf  .
- 3 Bestätigen Sie die Abfrage durch Klicken auf  .
✓ Die Gruppe wird gelöscht.

12 Swyxt! Messenger

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie mit dem Swyxt! Messenger Sofortnachrichten senden können.



Wenn Sie eine SwyxWare ab Version 12.10 verwenden und Ihr Administrator den Swyx Messenger für Sie aktiviert hat, siehe 11 **Swyx Messenger**, Seite 140.

Sofortnachrichten sind kurze Texte, die Sie direkt in das Swyxt! Messenger-Fenster eingeben können. Nach dem Absenden wird beim Empfänger sofort der Swyxt! Messenger gestartet und Ihre Nachricht wird angezeigt.

[Senden von Sofortnachrichten](#)


[Optionen im Swyxt! Messenger](#)

12.1 Senden von Sofortnachrichten

Den Swyxt! Messenger können Sie über das Kontextmenü einer Namenstaste oder aus einer Liste (Telefonbuch oder Rufjournal) starten. Wenn Sie eine Sofortnachricht von einem anderen Benutzer erhalten, wird der Swyxt! Messenger automatisch gestartet.

Voraussetzungen für das Senden von Sofortnachrichten:

- Der Empfänger muss angemeldet sein. Nur dann sind die entsprechenden Optionen auf der Swyxt! Oberfläche auch verfügbar.
- Die Statussignalisierung zwischen beiden Benutzern muss aktiviert sein.
- Beide Benutzer müssen Swyxt! verwenden. (Ein SwyxPhone kann auch den Status, z. B. „Erreichbar“ signalisieren. Wenn Sie daraufhin eine Sofortnachricht an diesen Benutzer senden, erhalten Sie die Fehlermeldung, dass kein Gerät verfügbar ist.)
- Swyxt! darf nicht per CTI von einem anderen Gerät gesteuert werden. Wenn Sie Swyxt! im CTI-Modus verwenden, um ein weiteres Swyxt! zu steuern, funktioniert der Swyxt! Messenger nur auf dem steuernden Swyxt!.



So senden Sie eine Sofortnachricht über eine Namenstaste

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Namenstaste oder klicken Sie auf den Pfeil auf der Namenstaste. Diese Namenstaste muss mit einem internen Teilnehmer belegt sein, der angemeldet ist. Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Wählen Sie im Kontextmenü die Option „Sofortnachricht senden“. Der Swyxt! Messenger wird gestartet.
- 3 Geben Sie nun im unteren Bereich Ihre Nachricht ein. Sie können eine Nachricht auch aus der Zwischenablage einfügen. Beim Eingeben der Nachricht stehen Ihnen auch Emoticons zur Verfügung. Weiterhin können Sie den Text vor dem Senden noch formatieren (fett, kursiv, unterstrichen).

- 4 Klicken Sie anschließend auf „Senden“ oder drücken Sie die Eingabetaste. Ihre Nachricht wird gesendet und gleichzeitig im Verlaufsbereich angezeigt.

Wenn der Empfänger keine Nachrichten erhalten kann (weil z. B. ein SwyxPhone angemeldet ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Optionen im Swyxt! Messenger

So senden Sie eine Sofortnachricht aus einer Liste


- 1 Öffnen Sie das Telefonbuch oder das Rufjournal.
- 2 Klicken Sie auf einen Listeneintrag.
Dieser Listeneintrag muss für einen internen Teilnehmer gelten, der angemeldet ist - dann ist die Schaltfläche „Sofortnachricht“ aktiv.
- 3 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche  „Sofortnachricht“. Der Swyxt! Messenger wird gestartet.
- 4 Geben Sie nun im unteren Bereich Ihre Nachricht ein.
Sie können eine Nachricht auch aus der Zwischenablage einfügen. Beim Eingeben der Nachricht stehen Ihnen auch Emoticons zur Verfügung.
Weiterhin können Sie den Text vor dem Senden noch formatieren (fett, kursiv, unterstrichen).
- 5 Klicken Sie anschließend auf „Senden“ oder drücken Sie die Eingabetaste. Ihre Nachricht wird gesendet und gleichzeitig im Verlaufsbereich angezeigt.

Wenn der Empfänger keine Nachrichten erhalten kann (weil z. B. ein SwyxPhone angemeldet ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Optionen im Swyxt! Messenger

12.2 Optionen im Swyxt! Messenger

Zum Senden und Empfangen von Nachrichten steht Ihnen das Swyxt! Messenger-Fenster mit weiteren Optionen zur Verfügung. In der Titelleiste des Fensters wird der Name des Gesprächspartners angezeigt.



Nachrichtenverlauf speichern

Über die Schaltfläche „Speichern“ im oberen Fensterbereich können Sie den Inhalt des Verlaufsbereiches als *.rtf-Datei speichern.

Nachrichtenverlauf löschen

Über die Schaltfläche „Löschen“ im oberen Fensterbereich können Sie den Inhalt des Verlaufsbereiches löschen.

Nachricht formatieren

Sie können den Nachrichtentext fett, kursiv oder unterstrichen formatieren.

Emoticons (Smileys)

Durch Klicken auf ein Emoticon können Sie diesen in Ihre Nachricht einfügen.

Fenstergröße anpassen

Sie können über die Ziehpunkte am Fensterrand die Größe des Fensters anpassen. Über den Ziehpunkt im mittleren Bereich können Sie die Aufteilung des Verlaufs- und Eingabebereiches ändern.

E-Mail senden

Sie können Ihrem Gesprächspartner direkt aus dem Swyxt! Messenger eine E-Mail senden. Klicken Sie dazu einfach auf die Schaltfläche „E-Mail“ im unteren Fensterbereich. Ihr E-Mail-System wird gestartet und eine neue E-Mail-Nachricht geöffnet.

Anruf

Sie können Ihren Gesprächspartner direkt aus dem Swyxt! Messenger anwählen. Klicken Sie dazu einfach auf die Schaltfläche „Anruf“ im unteren Fensterbereich. Swyxt! wählt die Nummer des Benutzers.

13 Swyxt! einstellen

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie das Verhalten verschiedener Swyxt! Funktionen einstellen können.

Die meisten Einstellungen werden in Ihrem Benutzerprofil gespeichert, d. h. Sie finden diese persönlichen Einstellungen an jedem PC wieder, an dem Sie Swyxt! starten. Wenn Sie SwyxPhone verwenden, werden bestimmte Einstellungen auch für Ihr SwyxPhone verwendet.

Siehe auch *Benutzerprofil*, Seite 147.

Bestimmte Einstellungen gelten hingegen nur für den Computer, an dem Sie gerade arbeiten.

Siehe auch *Swyxt! - Lokale Konfiguration*, Seite 160.



Beachten Sie bei der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Bei Fragen, insbesondere zum Thema Datenschutz in SwyxWare, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

13.1 Benutzerprofil

Das Benutzerprofil enthält benutzerspezifische Informationen, wie beispielsweise die Zuordnung von Rufnummern zu Leitungen, Belegung von Namenstasten und vieles mehr.

Dieses Benutzerprofil wird auf SwyxServer abgelegt. Sie finden somit an jedem PC, auf dem Sie Swyxt! starten, Ihre persönlichen Einstellungen wieder. Swyxt! erkennt Sie anhand Ihres Benutzernamens und lädt Ihre Konfiguration von SwyxServer.

In Ihrem Benutzerprofil können Sie die Tastenbelegung Ihres SwyxPhones festlegen. Sobald sich Ihr SwyxPhone bei SwyxServer anmeldet, finden Sie Ihre Tastenbelegung auf diesem SwyxPhone vor.

Davon ausgenommen sind die Einstellungen, die Sie unter „Einstellungen | Swyxt! lokale Konfiguration...“ angegeben haben. Dies ist beispielsweise die Abstimmung Ihres Audiogerätes (Swyxt! Handset, Swyxt! Headset etc.). Diese Einstellungen sind computerspezifisch.


So zeigen Sie Ihr Benutzerprofil an

Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf „Einstellungen | Benutzerprofil...“. Oder
- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bedienoberfläche von Swyxt!. Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie in der Menüleiste auf „Einstellungen | Benutzerprofil...“. Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von...“. Es enthält mehrere Registerkarten mit Ihren Einstellungen.

13.1.1 Allgemein

Auf dieser Registerkarte legen Sie das grundlegende Telefonieverhalten von Swyxt! fest.



Anruf

Unter **Anruf** bestimmen Sie das grundlegende Verhalten Ihres Swyxt! und Ihres SwyxPhone:

- **Rufnummer/URI unterdrücken**
Aktivieren Sie diese Option, um Ihre eigene Rufnummer bei ausgehenden externen Rufen nicht zu signalisieren. Das Einschalten dieser Option entspricht einem Klicken auf „Rufnummer unterdrücken“ auf der Skin. Siehe auch 10.5 **Rufnummer unterdrücken**, Seite 95.
- **Zweit-anruf unterbinden**
Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Ihnen keine weiteren Anrufe angezeigt, während Sie telefonieren. Ein Teilnehmer, der versucht Sie anzurufen, hört den Besetztton oder sein Ruf wird gemäß

Ihrer Einstellung bei Umleitung bei Besetzt umgeleitet. Siehe auch 8.3 **Umleiten bei Besetzt**, Seite 75.

Das Einschalten dieser Option entspricht einem Klick auf „Zweit-anruf unterbinden“ auf der Skin. Siehe auch 10.4 **Zweit-anruf unterbinden**, Seite 95.

- **Verbinden durch Auflegen**
Wird diese Option aktiviert, können zwei Gespräche beim Auflegen automatisch miteinander verbunden werden:
Vorausgesetzt Sie haben zwei Gespräche. Ist das von Ihnen aufgebaute Gespräch aktiv, so können Sie die beiden Gesprächspartner miteinander verbinden, indem Sie den Hörer auflegen. Diese Eigenschaft „Verbinden durch Auflegen“ können Sie hier aktivieren. Wenn Sie das aktive Gespräch nicht aufgebaut haben, wird bei Auflegen des Hörers die Verbindung beendet. Das zweite Gespräch wird weiterhin gehalten.

Beispiel:

Teilnehmer A wird von C angerufen. Anschließend beginnt Teilnehmer A auf einer weiteren Leitung ein zweites Gespräch zu Teilnehmer B (z. B. für eine Rückfrage). Wenn Teilnehmer A auflegt, sind Teilnehmer B und C miteinander verbunden.



Sie müssen den Hörer des Endgeräts auflegen. Klicken Sie auf die Oberfläche von Swyxt!, um die Verbindung zu beenden. Die beiden Leitungen werden **nicht** miteinander verbunden.

Ist diese Option nicht aktiviert, wird das aktive Gespräch beendet und das andere weiter gehalten.

Swyxt! Fenster

Diese Einstellungen beziehen sich ausschließlich auf das Verhalten des Swyxt! Fensters.

- **Collaboration erlauben**
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Ihren Bildschirm während eines Telefonates freigeben möchten. Siehe auch 10.14 **Collaboration per Mausclick**, Seite 121.


- Rufbenachrichtigung in der Taskleiste für eingehende Rufe
In diesem Fall wird ein Anruf durch eine Sprechblase angezeigt, d. h. das aktive Fenster verändert sich nicht. Sie können den Ruf dann durch Abnehmen des Handsets oder durch Doppelklicken auf das Symbol in der Taskleiste annehmen.
- Rufbenachrichtigung in der Taskleiste für Rufsignalisierungen
In diesem Fall wird ein signalisierter Ruf für einen anderen Teilnehmer durch eine Sprechblase angezeigt, d. h. das aktive Fenster verändert sich nicht. Sie können den Ruf dann durch Doppelklicken auf das Symbol in der Taskleiste übernehmen.
- Immer im Vordergrund zeigen
Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Swyxt! Fenster immer im Vordergrund angezeigt.
- Beim Klingeln anzeigen
Aktivieren Sie diese Option, damit bei eingehenden Anrufen das Swyxt! Fenster im Vordergrund erscheint und sofort eingabebereit ist.
- Während eines Gesprächs anzeigen
Wenn Sie diese Option aktivieren, erscheint das Swyxt! Fenster im Vordergrund, wenn Sie den Hörer abheben.
- Nach einem Gespräch minimieren
Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Swyxt! Fenster nach dem Beenden aller Gespräche automatisch geschlossen und als Symbol im Windows-Infobereich angezeigt.
- Bei Minimieren nur Symbol zeigen
Aktivieren Sie diese Option, um im minimierten Zustand Swyxt! nur als Symbol im Windows-Infobereich anzuzeigen. Andernfalls wird Swyxt! im Windows-Infobereich **und** in der Taskleiste angezeigt.

13.1.2 Listen

Mit Hilfe dieser Registerkarte konfigurieren Sie die Anrufliste, das Verhalten der Voicemail-Funktion und das Verhalten der Wahlwiederholung.

Sie können folgende Optionen festlegen:

- die maximale Anzahl der Einträge in der Anruf- und Wahlwiederholungsliste
- das Verhalten der automatischen Wahlwiederholung
- das Verhalten der Voicemail-Funktion auf der Skin



So legen Sie das Verhalten der Voicemail-Schaltfläche fest


So legen Sie die Eigenschaften der Wahlwiederholung fest

So legen Sie die Länge der Listen im Rufjournal fest

13.1.3 Mitschneiden

Standardmäßig werden die Gespräche auf Ihrem PC unter Anwendungsdaten oder in einem vom Administrator festgelegten Verzeichnis abgelegt. Dieses Verzeichnis können Sie ändern, wenn dies vom Administrator zugelassen wird. Außerdem können Sie erkennen, ob alle Gespräche mitgeschnitten werden, oder ob Sie Ihre Gespräche selbst bedarfsgerecht aufzeichnen können. Die entsprechenden Kontrollkästchen sind ausge-

blendet, da die Einstellungen nur durch den Administrator geändert werden können.




So legen Sie das Verzeichnis für die mitgeschnittenen Gespräche fest

13.1.4 Namenstasten

Mit Hilfe dieser Registerkarte können Sie Ihre Namenstasten konfigurieren:

- Anzahl der Namenstasten
- Rufnummer und Beschriftung einer Taste
- Verknüpfte Kontakte
- Sofortige Wahl der Rufnummer
- Löschen des Eingabefeldes (Displays) vor der Anwahl

- Verwendung der Direktansprache




Siehe auch 10.9.2 **Namenstasten konfigurieren**, Seite 111.

So konfigurieren Sie die Namenstasten im Benutzerprofil

13.1.5 Verknüpfungstasten

Mit Hilfe dieser Registerkarte konfigurieren Sie Ihre Verknüpfungstasten.

Mit Verknüpfungstasten lassen sich Verknüpfungen mit häufig benutzten Programmen und Webseiten erstellen. So können Sie durch Klicken auf die Taste beispielsweise eine Suchmaschine im Internet aufrufen oder eine Kundendatenbank starten.



So verbinden Sie eine Verknüpfungstaste mit einem Programm oder einer Internet-Adresse


13.1.6 Leitungstasten

Mit Hilfe dieser Registerkarte konfigurieren Sie Ihre Leitungstasten. Sie können folgende Optionen festlegen:

- Anzahl der Leitungen
- Beschriftung der Leitungstasten
- Verwendung einer Leitung nur für bestimmte kommende Rufe (z. B. nur Gruppenrufe oder Rufe an eine bestimmte Rufnummer)

Diese Nummer wird in der Regel beim angerufenen Teilnehmer angezeigt und kann zur Abrechnung herangezogen werden. Verfügen Sie nur über eine Rufnummer, dann wird diese Nummer automatisch auch für ausgehende Rufe auf dieser Leitung verwendet.

- Festlegen der Rufnummer, die für ausgehende Rufe von einer Leitung verwendet werden soll.
- Rufnummernunterdrückung bei gehenden Rufen für diese Leitung
- Sperren der Leitung nach einem Gespräch für eine bestimmte Zeit, siehe 6.1.7 **Sperren von Leitungen (Nachbearbeitungszeit)**, Seite 51.



So legen Sie die Eigenschaften einer Leitungstaste fest


So sperren Sie eine Leitung

13.1.7 Skin

Auf der Registerkarte „Skin“ können Sie überprüfen, welche Rechte Ihnen der Systemadministrator erteilt hat. Sind die entsprechenden Optionen deaktiviert, können Sie ausschließlich mit der vom Administrator festgelegten Standard-Skin telefonieren. Folgende Optionen sind vorhanden:

- „Wechseln der Skin erlaubt“:
Sie dürfen eine andere Skin laden, die Dropdown-Liste „Skin“ ist aktiviert. Wenn Sie das Recht haben, Skins zu wechseln, können Sie hier auch mit  eine andere Skin laden.
- „Editieren der Skin erlaubt“:
Sie dürfen vorhandene Skins ändern, unter einem anderen Namen speichern und damit eine „neue“ Skin erstellen.

Wenn Sie das Recht haben, Skins zu wechseln, können Sie hier auch eine andere Skin laden.



So laden Sie eine andere Skin



Haben Sie eine Skin geladen, die über weniger Leitungstasten verfügt als Ihre vorhergehende Skin, so bleibt die Leitungskonfiguration erhalten. Alle nicht auf der aktuellen Skin sichtbaren Leitungen werden auf die erste verfügbare Leitungstaste gelegt, so dass kein Ruf für Sie verloren geht. Verwenden Sie später eine Skin mit mehr verfügbaren Leitungstasten, wird die alte Leitungskonfiguration wieder verwendet.

13.1.8 Ruftöne

Auf der Registerkarte „Ruftöne“ können Sie die Klingelzeichen der Anrufe bestimmen.

Es besteht die Möglichkeit, Ruftöne in Abhängigkeit des Anrufers oder abhängig von der gewählten Durchwahl auszuwählen, siehe *Rufnummernabhängiges Klingeln*, Seite 152. Weiterführend können Sie eine Signalisierung nur noch über die Oberfläche konfigurieren, siehe *Stilles „Klingeln“*, Seite 154. Der Anklopfton für den Zweitanruf ist ausschaltbar, siehe *Zweitanzruf-Signalisierung nur über die Oberfläche*, Seite 154.

Sie können jederzeit beliebige Dateien, die von Windows Media Player unterstützt werden (z. B. WAV, MP3, WMA) als Rufzeichen verwenden oder neue Rufzeichen mit Hilfe von Swyxt! aufnehmen.


So legen Sie unterschiedliche Klingeltöne fest

13.1.8.1 Rufnummernabhängiges Klingeln

Abhängig von der Rufnummer des Anrufers kann Swyxt! verschiedene Klingeltöne wählen. Alternativ können Sie hier auch Ihre Durchwahlen angeben. In diesem Falle klingelt es unterschiedlich je nach angerufener Durchwahl.

So legen Sie unterschiedliche Klingeltöne fest

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf „Einstellungen | Benutzerprofil...“.



- Die Seite „Eigenschaften von...“ erscheint.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte „Ruftöne“.
- 3 Auf dieser Registerkarte sind alle Rufnummern bzw. Rufnummernmasken mit den Ihnen zugeordneten Klingeltönen erkennbar. Sie können vorhandene Einträge verändern bzw. löschen oder neue Einträge hinzufügen.
- 4 Klicken Sie auf „Hinzufügen...“, um ein besonderes Klingelzeichen festzulegen.
- 5 Legen Sie den Namen und die Rufnummer des Anrufers fest. Alternativ können Sie hier eine Ihrer Durchwahlen bzw. MSNs angeben. In diesem Fall wird der Rufton ausgewählt, wenn diese Durchwahl angerufen wird.

Sie können die Platzhalter „*“ für mehrere Zeichen oder „?“ für genau ein Zeichen verwenden.

Es wird immer der Rufton ausgewählt, bei dem die größtmögliche Übereinstimmung besteht.

- 6 Legen Sie den Rufton fest. Wählen Sie hierzu eine Datei aus der Dropdown-Liste, suchen Sie danach oder nehmen Sie hier einen Ton auf.
- 7 Legen Sie den Abstand zwischen zwei Klingelzeichen fest.
- 8 Bestimmen Sie die Lautstärke des Ruftons.
Wenn nötig, erhöhen oder verringern Sie mit dem Regler die Lautstärke dieses Ruftons im Verhältnis zur Lautstärke-Einstellung im Menü "Ruftöne Audio-Konfiguration", siehe *So legen Sie Einstellungen zur Verwendung der Audio-Geräte fest*, Seite 163.
- 9 Klicken Sie auf „OK“.
- 10 Sie kehren zur Registerkarte „Ruftöne“ zurück.

- 11 Aktivieren Sie „Aufmerksamkeitston für signalisierte Rufe (Übernahme)“, um auch einen Rufton zu erhalten, falls der Ruf nach 10 Sekunden nicht vom Zielteilnehmer angenommen wurde, 1.3 **Rufsignalisierung**, Seite 13.
- 12 Legen Sie fest, ob Sie im Hörer einen Anklopfton für Zweitanrufe hören möchten.
Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, wird ein Zweitanruf ausschließlich auf der PC-Oberfläche signalisiert (stille Zweitanrufsignalisierung).
- 13 Unter „Klingeln von CTI-Endgeräten“ können Sie festlegen, welches Endgerät klingelt, wenn sich Swyxt! im CTI-Modus befindet. Zur Auswahl steht:
 - nur das steuernde CTI Swyxt! klingelt
 - nur das gesteuerte Endgerät (Swyxt! oder SwyxPhone) klingelt
 - beide klingeln.
- 14 Klicken Sie auf „OK“.



Die Ruftöne für interne und externe Rufe können Sie nicht entfernen, sondern nur verändern.

13.1.8.2 Zweitanruf-Signalisierung nur über die Oberfläche

Sie können festlegen, ob ein Zweitanruf nur optisch (auf der Oberfläche von Swyxt!) signalisiert wird, oder ob zusätzlich ein Anklopfton im Hörer zu hören ist. In der Standardeinstellung ist der Anklopfton an. Deaktivieren Sie hierzu auf der Registerkarte „Ruftöne“ die Option „Anklopfton für Zweitanrufe“, siehe *So legen Sie unterschiedliche Klingeltöne fest*, Seite 152, Bedienschritt (12).

13.1.8.3 Stilles „Klingeln“

Möchten Sie keine akustische Meldung bei einem Anruf erhalten, wählen Sie für diese Rufnummern in der Dropdown-Liste „Rufton“ die Option „kein Rufton“, siehe *So legen Sie unterschiedliche Klingeltöne fest*, Seite 152, Bedienschritt (6). Swyxt! signalisiert Ihnen einen eingehenden Ruf dann über die Oberfläche z. B. die Animation der Leitung oder - wenn im Benutzerprofil eingestellt - durch ein Swyxt! Fenster im Vordergrund oder eine Sprechblase.

13.1.9 Tastatur

Mit Hilfe der Registerkarte „Tastatur“ können Sie sich individuelle Hotkeys für die wichtigsten Swyxt! Funktionen definieren.


- Swyxt! in den Vordergrund
- Hörer abnehmen/ auflegen
- Ziffer 0-9, Raute, Stern, Rücktaste
- Wahlwiederholung, Halten, Telefonbuch, Makeln, Übergabe / Verbinden
- Fenster minimieren
- Alle aktiven Leitungen zur Konferenz hinzufügen
- Ruf an ein Gruppenmitglied übernehmen
- Rückruf anfordern
- Signalisierten Rückruf annehmen
- Markierte Rufnummer wählen
- Persönliches Telefonbuch
- Leiser, Lauter
- Alle Namenstasten



Diese Hotkeys sind programmübergreifend aktiv. Wenn Sie beispielsweise die Taste F5 als Hotkey für eine Swyxt! Funktion definieren, wird die Standard-Windows-Funktion „Aktualisieren“ (z. B. der Ansicht) nicht funktionieren, sondern die entsprechende Swyxt! Funktion aufrufen. Möchten Sie die ursprüngliche Funktion wiederherstellen, so löschen Sie den für Swyxt! definierten Hotkey.

So legen Sie das Verhalten bei weiteren Tastatureingaben fest

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf „Einstellungen | Benutzerprofil...“.
- 2 Die Seite „Eigenschaften von...“ erscheint.



- 3 Wählen Sie die Registerkarte „Tastatur“:
- 4 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste eine Funktion aus. Ist ein Hotkey bereits vergeben, so sehen Sie diesen im Feld „Hotkey“.
- 5 Klicken Sie auf das Feld „Neuer Hotkey“. Sie können nun einen Hotkey durch Drücken der Tastenkombination angeben.
- 6 Klicken Sie auf „Setzen“, um den gewählten Hotkey zu belegen. Swyxt! überprüft nun, ob der von Ihnen gewählte Hotkey nicht schon anderweitig vergeben ist. Ist dies der Fall, so wird eine Meldung ausgegeben. Wiederholen Sie dann Bedienschritt (5).

- 7 Aktivieren Sie „Kommende Rufe mit 'Eingabe' annehmen“, so können Sie beim Klingeln diesen Ruf durch Drücken der Taste 'Eingabe' (Return) annehmen. Telefonieren Sie mit einem Headset, wird dieses aktiviert, Telefonieren Sie mit einem Handset oder einem Telefon (im CTI-Modus) so wird - falls vorhanden - die Freisprecheinrichtung aktiviert. Andernfalls wird nur der Lautsprecher aktiviert.
- 8 Aktivieren Sie „Num-Taste einschalten wenn Swyxt! Fenster aktiv wird“, so können Sie bei **aktiviertem** Swyxt! Fenster die Rufnummer sofort mit Hilfe des Ziffernblocks eingeben. Ist dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert, können Sie, auch wenn das Swyxt! Fenster nicht aktiv ist, nach Drücken der Num-Taste eine Rufnummer eingeben. Das Swyxt! Fenster öffnet sich dann mit der eingegebenen Nummer im Eingabefeld.
- 9 Klicken Sie auf „OK“.

So löschen Sie einen Hotkey

- 1 Wenn Sie einen Hotkey löschen möchten, wählen Sie die zugeordnete Funktion aus der Dropdown-Liste aus.
- 2 Der vergebene Hotkey wird unter „Hotkey“ angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf „Entfernen“, um den eingetragenen Hotkey zu löschen.
- 4 Klicken Sie auf „OK“.




Haben Sie den Swyxt! Hotkey gelöscht, so ist die ursprüngliche Windows-Hotkey-Funktion wieder verfügbar.

13.1.10 SwyxPhone


Mit Hilfe der Registerkarte „SwyxPhone“ können Sie im Benutzerprofil komfortabel die Tasten der verschiedenen IP-Telefone belegen.

So konfigurieren Sie in Swyxt! die Tasten für SwyxPhone

- 1 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Telefentyp aus, den Sie konfigurieren möchten und klicken Sie anschließend auf „Konfigurieren...“.




Es öffnet sich ein neuer Dialog mit den Eigenschaften des ausgewählten Telefons.



Sie sehen ein Bild des gewählten Telefons und Schaltflächen, die entsprechend der Tasten auf diesem Telefon angeordnet sind.


- 2 Klicken Sie auf eine Schaltfläche, um die entsprechende Taste zu konfigurieren.

Es öffnet sich die Eigenschaftenseite der Taste.



Je nach ausgewählter Funktion der Taste steht eine weitere Registerkarte zur Verfügung, um die Eigenschaften dieser Taste näher festzulegen.

- 3 Konfigurieren Sie in dieser Art alle Tasten des ausgewählten Telefons. Wenn der Benutzer verschiedene Telefentypen nutzt, können Sie hier alle Tasten für diese Telefentypen konfigurieren. Je nach ausgewähltem Telefentyp stehen dem Benutzer auch weitere Registerkarten für Tastenmodule zur Konfiguration zur Verfügung.




- 4 Wählen Sie, welches Modul Sie anschließen möchten.
- 5 Belegen Sie die Tasten wie beim Telefon und klicken Sie auf OK, um zur Registerkarte „Eigenschaften von...“ zurückzukehren.



Beachten Sie, dass Namenstasten und Leitungstasten für Swyxt! und SwyxPhone gleich konfiguriert sind, wenn sie mit demselben Benutzerkonto an SwyxServer angemeldet sind. D. h. die Namenstaste 1 ist für alle Telefone und das Swyxt! eines Benutzers identisch belegt.

- 6 Sie können im Dialog „Eigenschaften von...“ die Tastenbelegung des Telefons im- bzw. exportieren.



Verwenden Sie dazu die Schaltflächen „Datei exportieren“ bzw. „Datei importieren“.

Hierbei können Sie festlegen, ob beim Export bzw. Import die Datensätze die Nummern und Namen, mit denen die Namenstasten belegt sind, enthalten sollen oder nicht. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Namenstasten einbeziehen“, wird nur die Funktion (z. B. Namenstaste 3“) exportiert, nicht aber der Name und die Rufnummer.



Exportiert werden hierbei alle Datensätze, die für dieses Benutzerkonto konfiguriert worden sind. Melden Sie sich an einem SwyxPhone an, wird automatisch die Standardkonfiguration unter Ihrem Benutzerkonto gespeichert.

- 7 Legen Sie fest, ob Sie an das SwyxPhone ein Headset anschließen möchten.
 - Ist diese Option nicht aktiviert, wird bei aufliegender Hörer z. B. bei Rufannahme, die Freisprecheinrichtung aktiviert. Ein angeschlossenes Headset wird in diesem Fall erst durch Drücken der Headset-Taste auf dem Telefon aktiviert.
 - Ist diese Option aktiviert, wird vom Telefon aus die Sprache über den Headset-Anschluss ausgegeben. Die Aktivierung der Freisprecheinrichtung erfolgt dann über die Lautsprecher-Taste am Telefon.

Diese Option ist nur relevant, wenn der Benutzer ein SwyxPhone verwendet, an welches er ein Headset anschließen kann. Siehe auch Anh. E: **Endgeräte**, Seite 283.

Verschlüsselung von Gesprächsdaten via SRTP

In SwyxWare wird die Verschlüsselung von Gesprächsdaten via „Secure Real Time Transport Protocol“ (SRTP) unterstützt. Das für Echtzeitkommunikation ausgelegte Protokoll bedeutet Sicherheit für die Sprachdatenübertragung. Hierbei werden die Daten verschlüsselt.

Die Endgeräte der SwyxPhone Lxxx-Serie sowie Swyxt! unterstützen diese Technologie und können für Gespräche via SRTP verwendet werden.

Siehe auch *Verschlüsselung*, Seite 159.

13.1.11 Endgeräte


Ein Benutzer kann anderen Benutzern seinen Status anzeigen, siehe 1.4 **Statussignalisierung**, Seite 13. Ist ein Benutzer mit mehreren verschiedenen Endgeräten an SwyxServer angemeldet, können Sie hier festlegen, welches Endgerät den Status des Benutzers signalisiert.

Beispiel:

Ein Benutzer hat ein SwyxPhone auf seinem Schreibtisch und auf seinem Arbeitsplatzrechner Swyxt! installiert. Das SwyxPhone ist immer angemeldet, der Rechner ist nur eingeschaltet, wenn der Benutzer in der Firma anwesend ist. Es ist sinnvoll den Anmeldestatus nur durch Swyxt! zu signalisieren.

So legen Sie das Endgerät fest, das den Status signalisiert

- 1 Legen Sie fest, ob Sie die Standardeinstellungen des Servers verwenden möchten.



- 2 Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, so können Sie in der Liste darunter die Endgerätetypen auswählen. Aktivieren Sie das jeweilige Kontrollkästchen in der Liste.

Nur die hier aktivierten Endgeräte signalisieren Ihren Status an andere Benutzer.

13.1.12 Verschlüsselung

Mit Hilfe der Registerkarte „Verschlüsselung“ können Sie den Verschlüsselungsmodus einstellen. Die Verschlüsselung von Gesprächsdaten findet via „Secure Real Time Protocol“ (SRTP) statt. Das für Echtzeitkommunikation ausgelegte Protokoll bedeutet Sicherheit für die Sprachdatenübertragung. Hierbei werden die Daten verschlüsselt und somit das Abhören von Gesprächen unterbunden.

Folgende Verschlüsselungsmodi stehen zur Verfügung:

- **Keine Verschlüsselung**
Die Sprachdaten werden nicht verschlüsselt. Ist dieses Feld deaktiviert, so hat der Administrator „Keine Verschlüsselung“ bereits in den globalen Einstellungen von SwyxServer ausgewählt.
- **Verschlüsselung bevorzugt**
Es erfolgt nur dann eine Verschlüsselung, wenn Ihr Gesprächspartner entweder den Modus „Verschlüsselung bevorzugt“ oder „Verschlüsselung erforderlich“ konfiguriert hat. Ist dies nicht der Fall, werden die Sprachdaten nicht verschlüsselt, Telefonie ist aber weiterhin möglich.
- **Verschlüsselung erforderlich**
Bei Auswahl von „Verschlüsselung erforderlich“ ist die Verschlüsselung der Sprachdaten verpflichtend. Das bedeutet, eine Verschlüsselung erfolgt entweder immer oder der Ruf wird mit der Begründung „Nicht kompatible Verschlüsselungseinstellungen“ abgebrochen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Gegenseite „Keine Verschlüsselung“ konfiguriert hat.




Einstellungen zur Verschlüsselung können durch den Administrator global in SwyxServer festgelegt werden. Die von ihm getätigte Auswahl hat Einfluss auf die hier möglichen Konfigurationsoptionen.

Siehe auch [https://help.swyx.com/cpe/12.10/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/encryption_\\$](https://help.swyx.com/cpe/12.10/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/encryption_$).

So legen Sie den Verschlüsselungsmodus fest

- 1 Wählen Sie den gewünschten Verschlüsselungsmodus aus:



13.2 Swyxt! - Lokale Konfiguration

Hier werden alle lokalen Einstellungen festgelegt, d. h. alle Angaben, die nur für den Rechner gelten, an dem Sie in dem Moment arbeiten. Dazu steht Ihnen ein Dialogfeld mit mehreren Registerkarten zur Verfügung:

Registerkarte „Lokale Konfiguration“

- Angabe der E-Mail-Anwendung zum Abrufen Ihrer Voicemail
- Auswahl der Collaboration-Anwendung, die Sie standardmäßig nutzen möchten
- Einstellung für die Sprachdatenkompression

So bestimmen Sie die lokalen Einstellungen für Ihren Swyxt! Rechner

Registerkarte „Erweiterte Statusinformationen“

Konfiguration, wann Ihr Status auf „Abwesend“ gesetzt werden soll.

- Ihr Status wird automatisch auf „Abwesend“ gesetzt, wenn Sie die hier angegebenen Minuten inaktiv waren.
- Ihr Status wird automatisch auf „Abwesend“ gesetzt, sobald Ihr Bildschirmschoner aktiv wird.
- Ihr Status wird automatisch auf „Abwesend“ gesetzt, sobald Ihr Computer gesperrt wird.
- Ihr Status wird automatisch auf „Abwesend“ gesetzt, wenn Sie laut Kalender einen Termin haben.
 - Den Betreff des Termins können Sie als Statustext anzeigen lassen.

So bestimmen Sie die lokalen Einstellungen für Erweiterte Statusinformationen

Registerkarte „Audio-Modus“

Hier können Sie Einstellungen zur Verwendung der Audio-Geräte konfigurieren:

- Audio-Geräte zu den Audio-Modi zuweisen
- einen Lautsprecher für die Option „Lauthören“ festlegen
- einen Lautsprecher für die Wiedergabe des Klingeltons festlegen
- die Lautstärke und Mikrofonempfindlichkeit für die Audio-Modi einstellen
- die Lautstärke für die Option „Lauthören“ einstellen
- die Lautstärke für die Wiedergabe des Klingeltons einstellen
- zusätzliche Signalisierung des Klingeltons über den PC-Gehäuselautsprecher festlegen (z. B. bei Verwendung eines Headsets).

So legen Sie Einstellungen zur Verwendung der Audio-Geräte fest

Registerkarte „Terminalserver“

Hier können Sie die Einstellungen bei Verwendung eines Terminalservers festlegen.

So legen Sie die Optionen für den Terminalserver fest

Registerkarte „Verbindungseinstellungen“

- Computername von SwyxServer bzw. Standby-Server oder automatische Servererkennung
- Anmeldung mit Benutzername und Kennwort oder Windows-Authentifizierung
- Verbindungseinstellungen für den SwyxRemoteConnector

So legen Sie die Verbindungseinstellungen fest

Registerkarte „Video“

Hier legen Sie das Verhalten der Videofunktionalität fest.


So legen Sie die Optionen für die Videofunktionalität fest



Die hier konfigurierten Parameter werden nicht von SwyxServer unter Ihrem Benutzerkonto gespeichert, sondern auf Ihrem PC.

So bestimmen Sie die lokalen Einstellungen für Ihren Swyxt! Rechner

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf „Einstellungen | Lokale Konfiguration...“. Die Seite „Eigenschaften von...“ erscheint.




- 2 Wählen Sie die Registerkarte „Lokale Konfiguration“.
- 3 Im Feld „E-Mail-Client“ können Sie die E-Mail-Anwendung festlegen, die angesprochen wird, wenn Sie die Voicemail benutzen. Diese Anwendung wird gestartet, wenn Sie auf die Taste „Voicemail“ klicken, um Ihre eingegangenen Voicemails abzuhören. Ist zu dem Zeitpunkt der Installation von Swyxt! ein beliebiges E-Mail-Programm installiert, wird dessen Aufruf hier automatisch eingetragen. Oder klicken Sie auf , um in der Netzwerkumgebung zu suchen.
- 4 Wählen Sie unter „Verfügbare Collaboration-Anwendungen“ die Standardanwendung für die Collaboration-Funktion aus. Siehe auch 10.14.4 **Standardanwendung für Collaboration festlegen**, Seite 122.
- 5 Im Bereich „Sprachcodec“ können Sie mit Hilfe eines Schiebereglers festlegen, wie die Sprache bei der Übertragung komprimiert wird. Es stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- **Höchste Sprachqualität**
Wenn möglich, werden die Sprachdaten in HD-Audioqualität übertragen. In diesem Fall wird versucht Codecs in der Reihenfolge G.722/G.711a/G.711μ/G.729 zu verwenden.
- **Sprachqualität bevorzugen**
Sprachdaten werden nur komprimiert, wenn dies notwendig ist. In diesem Fall wird versucht Codecs in der Reihenfolge G.711a/G.711μ/G.729 zu verwenden.
- **Geringe Bandbreite bevorzugen**
Um Bandbreite zu sparen, werden die Sprachdaten komprimiert. In diesem Fall wird versucht Codecs in der Reihenfolge G.729/G.711a/G.711μ zu verwenden.
- **Geringste Bandbreite nutzen**
Um die geringste Bandbreite zu nutzen, werden die Sprachdaten immer komprimiert. Der Codec G.729 wird genutzt.

So bestimmen Sie die lokalen Einstellungen für Erweiterte Statusinformationen

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf „Einstellungen | Lokale Konfiguration...“.
Die Seite „Eigenschaften von...“ erscheint.



- 2 Wählen Sie die Registerkarte „Erweiterte Statusinformationen“.
- 3 Legen Sie im Bereich „Status“ fest,
 - ob Ihr Status automatisch auf „Abwesend“ gesetzt werden soll, wenn Sie die hier eingetragenen Minuten lang inaktiv waren (Standard: 10 Minuten),
und/oder
 - ob Ihr Status automatisch auf „Abwesend“ gesetzt werden soll, sobald Ihr Bildschirmschoner aktiv wird,
und/oder
 - ob Ihr Status automatisch auf „Abwesend“ gesetzt werden soll, sobald Ihr Computer gesperrt wird,
und/oder
 - ob Ihr Status automatisch auf „Abwesend“ gesetzt werden soll, wenn Sie laut Kalender einen Termin haben,

und/oder


- ob der Betreff Ihres Termins als Statustext angezeigt werden soll.



Sperrten Sie Ihren Rechner während eines aktiven Anrufs oder wird währenddessen der Bildschirmschoner aktiv, so wird - auch wenn konfiguriert - Ihr Status nicht automatisch auf „Abwesend“ gesetzt. Er bleibt weiterhin auf „Spricht gerade“. Gleiches gilt, wenn Sie während eines aktiven Anrufs die von Ihnen vorgegebenen Minuten lang inaktiv waren, d. h. weder Maus noch Tastatur betätigen.

So legen Sie Einstellungen zur Verwendung der Audio-Geräte fest

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf „Einstellungen | Lokale Konfiguration...“.
Die Seite „Eigenschaften von...“ erscheint.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte „Audio-Modus“:



- 3 Klicken Sie im Bereich „Endgeräte“ auf die gewünschte Zeile eines Audio-Modus oder Option.
Die Zeile wird markiert.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Konfigurieren“
Das Fenster „Audio-Konfiguration“ erscheint.



- 5 Im Listenfeld „Audiogerät“ wählen Sie ein installiertes Endgerät, welches in diesem Audio-Modus verwendet werden soll. Wenn Sie „Deaktiviert“ wählen, wird dieser Audio-Modus abgeschaltet.



Mit der Option „Ruftöne“ weisen Sie ein Audiogerät zu, das für das Klingelzeichen bei eingehenden Rufen verwendet werden soll. Für weitere Informationen über Audio-Modi und die Option „Lauthören“, siehe 10.3 **Audio-Modi**, Seite 93.

- 6 Aktivieren Sie das Kontrollfeld „Gegenüber anderen möglichen Audiogeräten bevorzugen“, damit das ausgewählte Gerät bei einer automatischen Zuweisung zu dem Audio-Modus vor anderen Audiogeräten bevorzugt wird.



Wenn Sie das Kontrollfeld deaktiviert lassen, wird die Rangfolge von Audiogeräten von Swyxt! festgelegt. Wird ein zusätzliches Endgerät, das den entsprechenden Audio-Modus unterstützt, neu angeschlossen, kann es automatisch die bestehende Konfiguration ersetzen.

- 7 Falls Sie das Mikrofon von einem anderen Audiogerät verwenden möchten, klicken Sie im Kontrollkästchen „Alternatives Mikrofon“ und wählen Sie im Listenfeld das gewünschte Endgerät.



In den Optionen „Lauthören“ und „Ruftöne“ ist die Einstellung des Mikrofons nicht verfügbar.


- 8 Um die Lautstärke der Klang- oder Sprachausgabe für den Audio-Modus zu konfigurieren, klicken Sie auf die Schaltfläche „Abspielen“ und schieben Sie den Regler auf die gewünschte Lautstärke.
- 9 Um die Mikrofonempfindlichkeit zu konfigurieren, klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellen“ und lesen Sie den Text in Anführungszeichen vor, bis der Fortschrittsanzeiger im Statusbalken das Ende erreicht hat.
- 10 Klicken Sie auf „OK“.
- 11 Wenn Sie die Option „Eingehende Rufe zusätzlich über internen PC-Lautsprecher signalisieren“ einschalten, so wird bei eingehenden Rufen zusätzlich zu dem Klingelzeichen ein Signalton über den PC-Gehäuselautsprecher ausgegeben.
Dies ist insbesondere bei Verwendung eines Swyxt! Headsets sinnvoll, wenn dieses nicht ständig getragen wird.
Die Audio-Konfiguration ist gespeichert.
- 12 Falls Sie den markierten Audio-Modus („Handset“, „Headset“ oder „Freisprechen“ als Standard einstellen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Als Standard“.
Der Audio-Modus wird entsprechend gekennzeichnet.
- 13 Klicken Sie auf „OK“.
Die Einstellungen im Menü „Audio-Modus“ sind gespeichert.

So legen Sie die Optionen für den Terminalserver fest

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf „Einstellungen | Lokale Konfiguration...“.

Die Seite „Eigenschaften von...“ erscheint.


- 2 Wechseln Sie zur Registerkarte „Terminalserver“:



- 3 Wird Swyxt! auf einem Terminalserver betrieben, können Sie hier diesem Swyxt! eine TAPI-Leitung zuweisen.
Siehe auch Anh. F: **Swyxt! im Terminalserverbetrieb**, Seite 286.
- 4 Klicken Sie auf „OK“.

So legen Sie die Verbindungseinstellungen fest


- 1 Geben Sie im Feld „Server“ den Namen des Computers ein, auf dem SwyxtServer installiert ist.



- Oder klicken Sie auf , um in der Netzwerkumgebung zu suchen
- 2 Geben Sie im Feld „Standby-Server“ einen zweiten SwyxtServer an, sofern der Administrator einen Standby-SwyxtServer im Netzwerk eingerichtet hat.
Oder klicken Sie auf , um in der Netzwerkumgebung zu suchen. Ist der Server nicht betriebsbereit, erfolgt die Anmeldung automatisch beim Standby-Server.
 - 3 Damit Swyxt! automatisch erkennt, an welchem SwyxtServer die Anmeldung erfolgen soll, aktivieren Sie die Option „Automatische SwyxtServer-Erkennung“. Die Erkennung wird je nach Konfiguration Ihres Netzwerkes per DNS ausgeführt. Bitte wenden Sie sich dazu an Ihren Administrator.

Eine Eingabe von Server und Standby-Server ist bei automatischer SwyxServer Erkennung nicht möglich.

- Über die Schaltfläche „Erweitert“ gelangen Sie zum Dialog mit den Verbindungseinstellungen für den SwyxRemoteConnector.



Der SwyxRemoteConnector ermöglicht eine Verbindung mit SwyxServer, wenn Sie sich außerhalb Ihres Firmennetzwerks befinden. Die Verschlüsselung erfolgt via TLS (Transport Layer Security). Die dabei verwendeten Zertifikate werden von Ihrem Administrator verwaltet und bereitgestellt.



Bei einer Verbindung via SwyxRemoteConnector stehen VisualContacts, DATEV, Swyxt! Meeting, die Swyxt! Videofunktion sowie Swyxt! auf einem Terminalserver in der aktuellen Version nicht zur Verfügung. Bei einer Verbindung via VPN können die genannten Funktionen weiterhin in vollem Umfang genutzt werden.

- Im Bereich „Anmeldung“ können Sie festlegen, ob die Anmeldung an SwyxServer über einen SwyxWare Benutzernamen und/oder über Ihre Windows-Anmeldung erfolgen soll.

Anmeldung mit Windows-Konto:

Wenn Sie das Kontrollkästchen „Anmeldung mit Windows-Konto“ aktivieren, wird zunächst versucht, eine Authentifizierung mit Ihrem Windows-Benutzerkonto durchzuführen. Sind Ihrem Benutzerkonto mehrere SwyxWare Benutzer zugeordnet, dann werden Sie bei der Anmeldung gefragt, unter welchem Benutzer Sie sich an SwyxServer anmelden möchten.

Anmeldung mit SwyxWare Benutzernamen:

Geben Sie im Feld „Benutzername“ den Namen des Benutzerkontos auf SwyxServer an, mit dem Sie arbeiten möchten. Dies muss der Administrator für Sie eingerichtet haben. Wenn Sie keine Windows-Authentifizierung verwenden (d. h. das Kontrollkästchen „Anmeldung mit Windows-Konto“ ist deaktiviert), benötigen Sie für die Anmeldung ein Kennwort.

- Klicken Sie auf „OK“.

So legen Sie die Verbindungseinstellungen für SwyxRemoteConnector fest

- Um sich via SwyxRemoteConnector mit SwyxServer zu verbinden wählen Sie unter „RemoteConnector Verbindung“ eine der drei folgenden Optionen:

- Automatisch

Es wird zunächst versucht eine direkte Verbindung mit SwyxServer herzustellen. Wenn die Verbindung fehlschlägt, z. B. weil Sie sich außer Reichweite Ihres Firmennetzwerks befinden, werden Sie via SwyxRemoteConnector mit SwyxServer verbunden.



Diese Option ist voreingestellt. Sie können diese Einstellung nur dann ändern, wenn Ihr Administrator die Auswahl der Verbindungsoptionen für Sie aktiviert hat.

- Immer

Die Verbindung mit SwyxServer erfolgt immer via SwyxRemoteConnector.

Wenn keine Verbindung via SwyxRemoteConnector möglich ist, wird nicht versucht eine Verbindung über Ihr Firmennetzwerk her-

zustellen.

- Nie

Es wird immer eine direkte Verbindung über Ihr Firmennetzwerk mit SwyxServer hergestellt.

SwyxRemoteConnector wird nicht verwendet.

- 2 Geben Sie im Feld „Öffentliche Serveradresse“ Serveradresse bzw. Servernamen gemäß den Angaben ein, die Sie von Ihrem Administrator zur Verbindung mit dem SwyxRemoteConnector erhalten haben.
- 3 Geben Sie im Feld „Öffentliche Standby-Serveradresse“ einen zweiten Server an, sofern der Administrator einen Standby SwyxServer im Netzwerk eingerichtet hat.
Ist der Server nicht betriebsbereit, erfolgt die Anmeldung automatisch beim Standby-Server.



Abhängig von der Konfiguration durch den Administrator können die Server-Adressen bereits eingetragen sein.

- 4 Unter dem Punkt „Zertifikate“ können Sie zwischen den folgenden Optionen wählen:
 - Automatisch
Wenn Ihr Administrator ein Zertifikat zur Verbindung via SwyxRemoteConnector für Sie generiert hat, wird dieses automatisch von SwyxServer bezogen.
Zu diesem Zweck muss eine Verbindung mit SwyxServer bestehen.



Diese Option ist voreingestellt. Der automatische Import von Zertifikaten erfolgt unabhängig von der gewählten Verbindungsoption. Wenn Ihr Administrator ein gültiges Zertifikat für Sie hinterlegt hat, steht Ihnen dieses auch dann zur Verfügung, wenn zuvor die Verbindungsoption „Nie“ ausgewählt war.

- Manuell

Wenn Sie diese Option gewählt haben, können Sie aus der Dropdown-Liste ein Zertifikat auswählen, das Sie auf Ihrem Rechner installiert haben.

Die erforderlichen Informationen für die Installation von Zertifikaten erhalten Sie von Ihrem Administrator.



Die Verbindungsoptionen für den SwyxRemoteConnector, die Server-Adressen sowie die Optionen zum Import von Zertifikaten können durch den Administrator vorgegeben sein.




Bei Fragen zu Zertifikaten wenden Sie sich an Ihren Administrator.

So legen Sie die Optionen für die Videofunktionalität fest

Innerhalb der Videokonfiguration wird zwischen

- Videodaten, die Sie von Ihrem Gesprächspartner empfangen (eingehenden Videodaten)
und
- Videodaten, die Sie Ihrem Gesprächspartner senden (ausgehenden Videodaten)
unterschieden.

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf „Einstellungen | Lokale Konfiguration...“.
Die Seite „Eigenschaften von...“ erscheint.



- 2 Wählen Sie die Registerkarte „Video“.
- 3 Wählen Sie im Feld „Videogerät“ die Webkamera aus, mit der Sie Videoanrufe tätigen möchten.
Nach einigen Sekunden beginnt die Übertragung Ihrer Kamera. Sie sehen Ihr eigenes Videobild im Dialogfenster.



Die Webkamera muss an Ihrem Computer angeschlossen sein und Sie müssen die mit der Webkamera gelieferten Treiber installiert haben. Außerdem muss die Webkamera eingeschaltet sein.

- 4 Wählen Sie die gewünschte Auflösung. Die Auflösung variiert von Webkamera zu Webkamera. In Klammern finden Sie die Bandbreite, welche für die ausgewählte Auflösung benötigt wird.
- 5 Durch Einschalten der Option „Empfang von Videodaten immer ablehnen“ legen Sie fest, dass Sie die Videodaten, die ein

Gesprächspartner sendet, nie empfangen wollen und diese abgewiesen werden. Das Videobild Ihres Gesprächspartners wird somit nie angezeigt.

Möchten Sie die von Ihrem Gesprächspartner gesendeten Videodaten jedoch immer empfangen, so schalten Sie diese Option aus (Standardeinstellung). Immer dann, wenn Ihr Gesprächspartner Videodaten überträgt, wird sein Videobild in einem separaten Fenster angezeigt.

- 6 Wünschen Sie, dass Ihr eigenes Videobild bei jedem Ruf - egal ob ein- oder ausgehend - automatisch zu Ihrem Gesprächspartner übertragen wird, so aktivieren Sie die Option „Eigene Videodaten bei jedem Ruf übertragen“.
Möchten Sie lieber individuell - je nach Gespräch - entscheiden, ob eine Videodatenübertragung erfolgen soll, so deaktivieren Sie diese Option (Standardeinstellung).
Die Videodatenübertragung können Sie dann, während eines aktiven Gesprächs, spontan mit Hilfe der Videotaste auf der Skin aktivieren.
- 7 Klicken Sie auf „OK“.



Eine Videodatenübertragung kann nur während eines aktiven Gesprächs erfolgen!

Siehe auch 10.23 **Video**, Seite 137.

14 Swyxt! Statussignalisierung bei Microsoft Office-Kontakten

Das Office Communication AddIn ist eine SwyxWare Erweiterung, die es ermöglicht, bei der Anzeige von Kontakten in Microsoft Office, z. B. im E-Mail-Header in Outlook, den Swyxt! Benutzerstatus zu sehen.

Auf den Kontaktkarten in Office-Anwendungen werden Kontaktinformationen zu Personen angezeigt. Sie ermöglichen den Zugriff auf unterschiedliche Kommunikationsmittel, um eine Person zu kontaktieren, wie z. B. E-Mail, Sofortnachricht oder Telefon. Durch das Office Communication AddIn kann ein Anruf mit Swyxt! direkt von einer Kontaktkarte aus gestartet werden.



Beachten Sie bei der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Bei Fragen, insbesondere zum Thema Datenschutz in SwyxWare, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Das Office Communication AddIn bietet folgende Funktionen:

- Anzeige des Swyxt! Benutzerstatus bei Office-Kontakten
- Anrufe mit Swyxt! von Office-Kontaktkarten aus
- Anzeige des Swyxt! Statustextes auf Office-Kontaktkarten

14.1 Installation des Office Communication AddIn

Ist Microsoft Office bereits auf dem Rechner vorhanden, wird das Office Communication AddIn automatisch mit Swyxt! installiert. Sie können diese Komponente auch nachträglich installieren, indem Sie die Swyxt! Installationsdatei aufrufen und die Installationsart "Modifizieren" auswählen.

So installieren Sie das Office Communication AddIn

- 1 Schließen Sie alle Office-Anwendungen.

- 2 Starten Sie den Swyxt! Installationsassistenten und folgen Sie den Anweisungen.
- 3 Wählen Sie als Installationsart die Option "Modifizieren". Über diese Option können Sie die zu installierenden Komponenten festlegen.
- 4 Wählen Sie die Komponente "Office Communication AddIn" aus und fahren Sie mit der Installation fort.

Siehe auch 21.3 **Swyxt! - Installation der Software**, Seite 259.



Zur Benutzung des Office Communication AddIn müssen die entsprechenden Einstellungen in der SwyxWare Administration vorgenommen werden. Fragen Sie hierzu Ihren Administrator.



Nach der Installation des Office Communication AddIn wird innerhalb von Office nur noch die Statussignalisierung von Swyxt! angezeigt.



Sie können Swyx Connector for Skype und das Office Communication AddIn nicht gleichzeitig installieren und somit verwenden.



Das Office Communication AddIn von Swyxt! funktioniert mit allen Microsoft Office-Anwendungen ab Version 2010.


14.2 Funktionen des Office Communication AddIn

Nach Installation des Office Communication AddIn sehen Sie in Office-Anwendungen den Swyxt! Benutzerstatus, können von Office-Kontaktkarten aus Anrufe starten und sehen den Swyxt! Statustext.

So sehen Sie den Swyxt! Benutzerstatus


Der Status eines anderen internen Swyxt! Teilnehmers (wird gerufen, spricht gerade, erreichbar, abwesend etc.) wird in Office-Anwendungen,

z. B. in Outlook, durch ein farbiges Kästchen neben dem Namen angezeigt.




So telefonieren Sie von Office-Kontaktkarten aus mit Swyxt!

- 1 Bewegen Sie die Maus über das farbige Kästchen, um die Outlook-Kontaktkarte zu öffnen.
- 2 Klicken Sie auf das Hörersymbol, um einen Anruf über Swyxt! zu starten.




So sehen Sie den Swyxt! Statustext auf Office-Kontaktkarten

- 1 Bewegen Sie die Maus über das farbige Kästchen, um die Outlook-Kontaktkarte zu öffnen.



- 2 Klicken Sie auf den Pfeil, um die Kontaktkarte auszuklappen. In der Titelzeile sehen Sie den Statustext, den der Benutzer in Swyxt! hinterlegt hat.



15 Swyx Connector for Skype for Business

Sie haben mit Swyx Connector for Skype die Möglichkeit, Microsoft Skype for Business Funktionalitäten wie Videoanrufe, Bildschirmübertragung oder Chat zusammen mit den zentralen Telefoniefunktionen von Swyx zu nutzen.

Anrufe mit Swyx Funktionalität können Sie direkt aus Microsoft Skype for Business oder Microsoft Outlook heraus starten.



Beachten Sie bei der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Bei Fragen, insbesondere zum Thema Datenschutz in SwyxWare, wenden Sie sich an Ihren Administrator.



Damit Ihre SwyxWare Kontakte in Microsoft Skype for Business verfügbar sind, muss Ihr Domänenadministrator die Kontakte zuvor in Active Directory konfigurieren. Siehe auch [https://help.swyx.com/cpe/12.10/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/encryption_\\$](https://help.swyx.com/cpe/12.10/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/encryption_$).



Swyx Connector for Skype for Business wird im aktuellen Handbuch auch als Swyx Connector for Skype und als Skype Connector bezeichnet. Microsoft Skype for Business wird im aktuellen Handbuch auch als Skype bezeichnet.



Um Swyx Connector for Skype nutzen zu können, benötigen Sie mindestens Microsoft Office 2016 mit Microsoft Skype for Business 2016.


15.1 Übersicht der Funktionen

- Anrufe mit Swyx Funktionalität aus Microsoft Skype for Business und Microsoft Outlook
- Synchronisation des Benutzerstatus zwischen Microsoft Skype for Business und Swyx Connector for Skype


- Namensauflösung Ihrer Skype- und Outlook- Kontakte mit SwyxWare Rufnummer
- Swyx-Audio-Einstellungen (Telefonieren mit Headset, Anrufe stumm schalten etc.)
- Gespräche halten
- Wechseln zwischen Gesprächsteilnehmern
- Anrufe übergeben
- Zweitanrufe unterbinden
- Konferenzen
- Rufjournal mit Informationen zu Ihren letzten Anrufen
- Voicemail und Fernabfrage
- Rufumleitungen
- Erweitertes Anrufmanagement via Call Routing Manager und Grafischer Skript Editor
- Rufnummer unterdrücken
- Telefone steuern mit SwyxCTI und SwyxCTI+
- Telefonieren außerhalb des lokalen Firmennetzwerks über Swyx Remote Connector
- Wählen aus anderen Anwendungen, z. B. Microsoft Office Programmen oder Internet-Browsern, mit der Funktionstaste F11

15.2 Benutzeroberfläche


Swyx Connector for Skype erscheint direkt unter dem Skype-Hauptfenster.



Unter einem Skype-Unterhaltungsfenster bietet Ihnen Skype Connector die wichtigsten Swyx Funktionalitäten.



grüne Hörertaste



rote Hörertaste/
Übergabeoptionen

Taste "Anruf halten"/
Anruf aktivieren
Taste "Stumm schalten"/
Mikrofon einschalten
Taste "Konferenz"



Wenn Sie Skype im Vollbildmodus verwenden, wird das Skype Connector-Fenster nicht mehr angezeigt.




Wenn das Skype Connector-Fenster ausgegraut ist, müssen Sie sich ggf. neu anmelden. Siehe auch *Anmelden*, Seite 174.



Die Schaltflächen auf der Skype Connector-Oberfläche passen sich automatisch Ihrer aktuellen Telefoniesituation an. Die Schaltfläche „Konferenz“ erscheint z. B. nur, wenn Sie mit mehr als einem Teilnehmer verbunden sind.

15.3 Installieren

Um Swyx Connector for Skype zu verwenden, müssen Sie die Komponente bei der Installation von SwyxIt! aus der Liste der Funktionen auswählen.



Wenn Sie Swyx Connector for Skype nicht bereits bei der Installation von SwyxIt! ausgewählt haben, können Sie die Komponente nachträglich installieren.



Sie können Swyx Connector for Skype und das Office Communication AddIn nicht gleichzeitig installieren und somit verwenden. Wenn Sie das Office Communication AddIn bereits installiert haben und Swyx Connector for Skype verwenden möchten, müssen Sie bei Aktualisierung der Installation das Office Communication AddIn deinstallieren, siehe *So installieren Sie Swyx Connector for Skype nachträglich*, Seite 174.



Bei einer Neuinstallation oder Aktualisierung von SwyxIt! wird Swyx Connector for Skype nicht automatisch installiert, wenn es nicht vorher bereits installiert war. Starten Sie nach der Aktualisierung das Setup erneut und wählen Sie mit der Option "Modifizieren" die benutzerdefinierte Installation. Aktivieren Sie anschließend die Funktion "Swyx Connector for Skype".




Nach der Installation von Skype Connector müssen Sie Skype for Business neu starten.



Wenn SwyxIt! bereits zur Autostart-Gruppe hinzugefügt ist und Swyx Connector for Skype nachträglich installiert wird, wird die SwyxIt! Autostart-Verknüpfung automatisch gelöscht und eine Autostart-Verknüpfung für Swyx Connector for Skype hinzugefügt.

So installieren Sie Swyx Connector for Skype nachträglich

- 1 Starten Sie den SwyxIt! Installationsassistenten und folgen Sie den Anweisungen.
- 2 Wählen Sie als Installationsart die Option "Modifizieren". Über diese Option können Sie die zu installierenden Komponenten festlegen.
- 3 Deaktivieren Sie die Komponente „Office Communication AddIn“.
- 4 Aktivieren Sie die Komponente "Swyx Connector for Skype" und fahren Sie mit der Installation fort.



Siehe auch 21.3 *SwyxIt! - Installation der Software*, Seite 259.

15.4 Anmelden

Wenn Sie Swyx Connector for Skype nach der Installation das erste Mal starten, erscheint ein Dialogfenster zur Anmeldung an SwyxServer.

So melden Sie sich an

- 1 Füllen Sie den Anmeldedialog mit Ihren Windows- oder Ihren SwyxWare Benutzerdaten aus.
Siehe auch 3.1 **Anmeldung an SwyxServer mit den Windows-Benutzerdaten**, Seite 22 und 3.2 **Anmeldung an SwyxServer mit Benutzernamen und Kennwort**, Seite 23.



Wenn Ihrem Windows-Konto innerhalb der SwyxWare mehrere Benutzerkonten zugeordnet sind, werden diese bei einer Anmeldung über Swyx Connector for Skype nicht angezeigt. Es wird automatisch das Benutzerkonto verwendet, das zuerst registriert wurde.

Es erscheint ein Dialogfenster mit dem Hinweis, dass der Verbindung mit SwyxServer nicht vertraut wird.



- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zertifikat ansehen...“, um Details zu dem Sicherheitszertifikat des Servers zu erhalten.
- 3 Wählen Sie die Option „Diesem Zertifikat immer vertrauen“, um der Verbindung mit SwyxServer dauerhaft zuzustimmen oder wählen Sie die Option „Diesem Zertifikat für diese Sitzung vertrauen“, um der Verbindung mit SwyxServer einmalig zuzustimmen.
- 4 Klicken Sie auf „OK“.
Sie sind nun mit SwyxServer verbunden und können Swyx Connector for Skype verwenden.



Wenn Sie der Verbindung mit SwyxServer dauerhaft zustimmen, wird der Zertifikatsdialog nicht mehr angezeigt bis Ihr Zertifikat nicht mehr gültig ist. Wenn Sie der Verbindung einmalig zustimmen, erscheint der Dialog bei der nächsten Anmeldung erneut.



Bei Fragen zu Zertifikaten wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.



Wenn die Verbindung zu SwyxServer unterbrochen wurde, können Sie sich durch Klicken auf das Einstellungssymbol im Menü „Einstellungen“ unter der Option „Anmelden“ wieder anmelden.



Für Informationen zur Verbindung via SwyxRemoteConnector siehe **So legen Sie die Verbindungseinstellungen für SwyxRemoteConnector fest**, Seite 166.

15.5 Kennwort ändern


Sie können Ihr Kennwort über das Skype Connector-Hauptfenster ändern.

So ändern Sie Ihr Benutzerkennwort

- 1 Klicken Sie im Skype Connector-Hauptfenster auf das Einstellungssymbol.



Es erscheint das Menü „Einstellungen“.



- 2 Wählen Sie den Menüpunkt „Kennwort ändern...“. Es erscheint ein Dialogfenster zur Änderung des Kennworts.



- 3 Geben Sie zunächst das alte und dann das neue Kennwort ein und bestätigen Sie das neue Kennwort noch einmal.
- 4 Klicken Sie auf „OK“. Das Kennwort wurde geändert.

Für weitere Informationen zu Anmeldung und Kennwörtern siehe 3.2 **Anmeldung an SwyxServer mit Benutzernamen und Kennwort**, Seite 23.

15.6 Anrufe starten und beenden

Anrufe mit Swyx Funktionalität können Sie via Skype for Business oder via Skype Connector u.a. auf die folgenden Arten starten:



Skype for Business Sprachanrufe sind nur via Skype Telefonieoption „Skype-Anruf“ möglich.



Beim Rufaufbau ertönt nach einem kurzen Aufflackern eines Skype for Business Fensters für einige Sekunden ein Besetztton. Lassen Sie das Fenster geöffnet, Sie werden kurz darauf mit dem gewünschten Teilnehmer verbunden. Informationen zum Deaktivieren des Besetzttons entnehmen Sie bitte der Swyx-Knowledgebase:

<https://www.swyx.de/produkte/support/wissensdatenbank/artikel-details/swyxknowledge/kb5072.html>.



Swyx Connector for Skype greift nur auf Ihre SwyxWare Kontakte zu. Die Kontakte werden ggf. um ihre Skype Rufnummern erweitert.



Die Skype Funktion „Neue Nummer...“ ist mit Skype Connector nicht verfügbar.


So starten Sie einen Swyx Anruf via Skype for Business



Wenn Sie Anrufe via Skype Tastenfeld starten, wird der Name nur angezeigt, wenn der Kontakt in Microsoft Active Directory gespeichert ist.

- 1 Verbleiben Sie in Skype for Business mit dem Mauszeiger über dem gewünschten Kontakt, klicken Sie auf den Pfeil neben der Telefonschaltfläche und anschließend auf die SwyxWare Rufnummer des Kontakts
oder

geben Sie in das Skype Suchfeld die SwyxWare Rufnummer des gewünschten Teilnehmers ein und drücken Sie die Eingabetaste. Der Anruf startet und es erscheint ein Skype Connector-Unterhaltungsfenster.



- 2 Klicken Sie auf die Hörertaste, um den Anruf zu beenden.



So starten Sie einen Swyx Anruf via Outlook

- 1 Verbleiben Sie in Outlook mit dem Mauszeiger über dem gewünschten Kontakt, klicken Sie auf den Pfeil neben der Telefonschaltfläche und anschließend auf die SwyxWare Rufnummer des Kontakts. Der Anruf startet und es erscheint ein Skype Connector-Unterhaltungsfenster.



- 2 Klicken Sie auf die Hörertaste, um den Anruf zu beenden.



So starten Sie einen Swyx Anruf via Skype Connector

- 1 Klicken Sie im Skype Connector-Hauptfenster in das Eingabefeld und geben Sie via Tastatur die gewünschte Rufnummer ein.




Wenn Sie bereits mit Skype Connector telefoniert haben, erscheinen bei einem Klick in das Eingabefeld Ihre letzten Anrufe. Klicken Sie auf den gewünschten Eintrag, um einen Anruf zu dieser Rufnummer zu starten.

Die eingegebenen Zeichen erscheinen im Eingabefeld.



Verwenden Sie die Rücktaste auf Ihrer Tastatur oder das Kreuzsymbol im Eingabefeld, um Ihre Eingabe zu korrigieren.

- 2 Drücken Sie auf Ihrer Tastatur die Eingabetaste. Der Anruf startet und es erscheint ein Skype Connector-Unterhaltungsfenster.



Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld, um bei einem Kontakt mit mehreren gespeicherten Rufnummern eine der anderen Rufnummern zu wählen.

- 3 Klicken Sie auf die Hörertaste, um den Anruf zu beenden.



15.7 Anrufe annehmen

Bei eingehenden Skype-Anrufen erscheint ein Benachrichtigungsfenster in der Windows-Taskleiste.



Wenn während eines Swyx Anrufs ein Skype Anruf bei Ihnen eingeht, wird der Swyx Anruf automatisch gehalten.

So nehmen Sie einen Anruf an

- 1 Klicken Sie im Benachrichtigungsfenster auf die grüne Hörertaste.



Sie sind mit dem Anrufer verbunden und es erscheint ein Skype Connector-Unterhaltungsfenster.

15.8 Audio-Einstellungen ändern

Mit Swyx Connector for Skype können Sie zwischen den folgenden Audio-Einstellungen wählen:

- Telefonieren über Hörerlautsprecher und Hörmikrofon Ihres Telefons mit der Einstellung „Handset“



- Telefonieren über Kopfhörer und Mikrofon Ihres Headsets mit der Einstellung „Headset“



- Telefonieren über Raummikrofon der Freisprecheinrichtung mit der Einstellung „Freisprechen“



Zusätzlich können Sie die Lautstärke regeln und das Mikrofon stumm schalten.



Das Swyx Handset P250 kann nicht mit Swyx Connector for Skype verwendet werden.



Die Audio-Einstellung „Handset“ ist voreingestellt d. h. wenn Sie keine andere Einstellung wählen, wird für einen Anruf immer „Handset“ verwendet.



Wenn Sie Ihre Audio-Einstellung während eines Gesprächs ändern, gilt die Änderung nur für dieses Gespräch.

So verwenden Sie zum Telefonieren ein Headset

- 1 Verbinden Sie Ihr Headset mit Ihrem Rechner.
- 2 Klicken Sie im Skype Connector-Hauptfenster auf das Symbol der zuletzt verwendeten Audio-Einstellung.



Es erscheint das Menü „Audiogeräte“.

- 3 Klicken Sie auf die Taste „Headset“.



So verwenden Sie zum Telefonieren die Freisprecheinrichtung

- 1 Klicken Sie im Skype Connector-Hauptfenster auf das Symbol der zuletzt verwendeten Audio-Einstellung.



Es erscheint das Menü „Audiogeräte“.

- 2 Klicken Sie auf die Taste „Freisprechen“.



So regeln Sie die Lautstärke während eines Gesprächs

- 1 Klicken Sie im Skype Connector-Hauptfenster auf das Symbol der zuletzt verwendeten Audio-Einstellung.





Es erscheint das Menü „Audiogeräte“.

- 2 Bewegen Sie den Schieberegler, um die Lautstärke anzupassen.



So schalten Sie Ihr Mikrofon während eines Gesprächs stumm

- 1 Klicken Sie während des Gesprächs im Skype Connector-Unterhaltungsfenster auf die Taste „Stumm schalten“.



Ab sofort kann Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hören.



Klicken Sie erneut auf die Taste „Stumm schalten“, um Ihr Mikrofon wieder einzuschalten.



Wenn Ihr Endgerät über eine entsprechende Taste verfügt, können Sie auch diese zum Stummschalten des Mikrofons verwenden.

15.9 Anrufe verwalten

Mit Swyx Connector for Skype können Sie Anrufe auf die folgenden Arten verwalten:

- Gespräche halten
- Wechseln zwischen Gesprächsteilnehmern
- Zwei Teilnehmer miteinander verbinden (und das Gespräch verlassen)

- Aktive Gespräche an andere Teilnehmer übergeben
- Anrufe ohne Annahme an andere Teilnehmer oder Ihre Voicemail übergeben
- Zweitanrufe unterbinden

So halten Sie Gespräche

- 1 Klicken Sie im Skype Connector-Unterhaltungsfenster auf die Taste „Anruf halten“.



Der gehaltene Teilnehmer hört eine Wartemusik.

So wechseln Sie zwischen Teilnehmern

Wenn Sie während eines Gesprächs einen weiteren Anruf annehmen oder starten, wird das andere Gespräch automatisch gehalten und der gehaltene Teilnehmer hört eine Wartemusik.

- 1 Klicken Sie im Skype Connector-Unterhaltungsfenster des gehaltenen Gesprächs auf die Taste „Anruf aktivieren“, um den gehaltenen Anruf zu aktivieren und so zwischen den Teilnehmern zu wechseln.



Der gehaltene Teilnehmer hört eine Wartemusik.



Beenden Sie ein Gespräch und haben Sie noch ein zweites, gehaltenes Gespräch, so ertönt nach 5 Sekunden ein einmaliger Aufmerksamkeitston. Heben Sie erneut den Hörer ab, um direkt mit dem gehaltenen Teilnehmer verbunden zu werden.



Wenn in Swyx! die Option „Verbinden durch Auflegen“ aktiviert ist und Sie während eines Gesprächs einen weiteren Anruf starten, werden beim Auflegen Ihres Handsets beide Teilnehmer verbunden. Bei mehreren gehaltenen Gesprächen führt das Auflegen Ihres Handsets nicht zu einem Verbinden der Teilnehmer. Stattdessen werden alle Gespräche gehalten und es ertönt nach 5 Sekunden ein einmaliger Aufmerksamkeitston. Heben Sie erneut den Hörer ab, um direkt mit dem zuletzt aktiven Teilnehmer verbunden zu werden.

Für weitere Informationen zum Verbinden durch Auflegen siehe 13.1.1 **Allgemein**, Seite 147.

So verbinden Sie zwei Teilnehmer miteinander


Wenn Sie ein aktives und ein gehaltenes Gespräch haben, können Sie die beiden Teilnehmer miteinander verbinden und das Gespräch verlassen.

- 1 Klicken Sie in einem der Skype Connector-Unterhaltungsfenster auf den Pfeil rechts auf der Hörertaste.



Es erscheint das Menü „Anruf übergeben“.

- 2 Wählen Sie den Menüpunkt „Anruf übergeben an <Name des anderen Teilnehmers>“.



Die beiden Teilnehmer sind miteinander verbunden und Ihre Leitung ist frei.



Für die jetzt direkt miteinander verbundenen Teilnehmer, an deren Gespräch Sie nun nicht mehr beteiligt sind, können trotzdem noch Kosten bei Ihnen anfallen. Diese entstehen auf Ihrer Seite nur dann, wenn eine oder beide Verbindungen von Ihnen aufgebaut wurden. Wenn Sie zum Beispiel von Teilnehmer A angerufen wurden und Sie dann Teilnehmer B zwecks Rückfrage angerufen haben, laufen bei Ihnen die Gesprächskosten für die Verbindung zu Teilnehmer B auf. Es entstehen keine Kosten für Sie, wenn sowohl Teilnehmer A als auch Teilnehmer B bei Ihnen angerufen haben. Wenn Sie jedoch beide Teilnehmer angerufen haben, gehen die Kosten für beide Verbindungen zu Ihren Lasten.


So übergeben Sie ein aktives Gespräch an einen anderen Teilnehmer

- 1 Klicken Sie im Skype Connector-Unterhaltungsfenster auf den Pfeil rechts auf der Hörertaste.



Es erscheint das Menü „Anruf übergeben an...“.

- 2 Wählen Sie den Menüpunkt „Anruf übergeben an...“, um den Anrufer zu einer Rufnummer weiterzuleiten.



Es erscheint ein Eingabefenster.



- 3 Geben Sie die Rufnummer ein, an die Sie den Anrufer weiterleiten möchten.
- 4 Klicken Sie auf die Taste „Anruf übergeben“.




Der ursprünglich eingegangene Anruf wird so lange als gehalten angezeigt, bis die Verbindung mit dem Zielteilnehmer zustande gekommen ist. Hat der Zielteilnehmer eine sofortige Umleitung oder eine verzögerte Umleitung mit weniger als 20 Sekunden Wartezeit konfiguriert, wird der Ruf gemäß dieser Umleitungsregeln weitergeleitet.

So übergeben Sie einen Anruf ohne Annahme


- 1 Klicken Sie im Benachrichtigungsfenster auf den Pfeil rechts auf der Hörertaste.



Es erscheint das Menü „Anruf übergeben“.



- 2 Wählen Sie den Menüpunkt „Anruf übergeben an Voicemail“, um den Anrufer zu Ihrer Voicemail weiterzuleiten oder wählen Sie den Menüpunkt „Anruf übergeben...“, um den Anrufer zu einer Rufnummer weiterzuleiten. Es erscheint ein Eingabefenster.



- 3 Geben Sie die Rufnummer ein, an die Sie den Anrufer weiterleiten möchten.
- 4 Klicken Sie auf die Taste „Anruf übergeben“. Der Anruf wurde übergeben und Ihre Leitung ist frei.


So unterbinden Sie einen Zweitanruf

Wenn Sie bereits telefonieren, werden weitere Anrufe durch einen Anklopfton und ein Benachrichtigungsfenster signalisiert. Sie können die Signalisierung weiterer Anrufe deaktivieren.

- 1 Klicken Sie im Skype Connector-Hauptfenster auf das Einstellungssymbol.



Es erscheint das Menü „Einstellungen“.



- 2 Deaktivieren Sie die Option „Zweitanruf zulassen“. Zweitanrufer hören das Besetztzeichen.



Wenn eine Umleitung „Bei besetzt“ aktiv ist, werden Zweitanrufe gemäß Ihren Einstellungen umgeleitet.

15.10 Konferenzen starten und beenden bzw. verlassen

Mit Swyx Connector for Skype können Sie mit einem Mausklick eine Telefonkonferenz starten. Dazu müssen Sie mit mindestens zwei Teilnehmern verbunden sein.

Sie können eine Konferenz, die Sie selbst gestartet haben, beenden. Für Teilnehmer, die nicht von Ihnen zu der Konferenz hinzugefügt wurden, bleibt die Konferenz bestehen.

So starten Sie eine Konferenz

- 1 Klicken Sie in einem der Skype Connector-Unterhaltungsfenster auf die Taste „Konferenz“.



Sowohl das aktive als auch alle gehaltenen Gespräche werden zu einer Konferenz zusammengeschaltet, es erscheint ein drittes Unterhaltungsfenster und es ertönt ein Begrüßungssignal.



Klicken Sie im Skype Connector-Unterhaltungsfenster „Konferenz“ auf die Taste „Stumm schalten“,



wenn Sie Ihr Mikrofon zwischenzeitlich ausschalten möchten.

So beenden bzw. verlassen Sie eine Konferenz

- 1 Klicken Sie im Skype Connector-Unterhaltungsfenster „Konferenz“ auf die Hörertaste.



Es ertönt ein Abschiedssignal und die Konferenz ist für Sie und die Teilnehmer, die Sie hinzugefügt haben, beendet.



Sie können nur **eine** Konferenz gleichzeitig einleiten. Sie können allerdings an weiteren anderen Konferenzen teilnehmen. Diese Konferenzen müssen dann jedoch von anderen Teilnehmern eingeleitet worden sein.

15.11 Liste der letzten Anrufe anzeigen

Eine Liste Ihrer letzten Anrufe mit Informationen zu Anrufen und Kontakten wird im Skype Konversationsprotokoll und im Swyx Rufjournal angezeigt.

Informationen zu den Einträgen erscheinen auf den folgenden Registerkarten:

- Unter dem Reiter „Profile“ sehen Sie alle hinterlegten Rufnummern und E-Mail-Adressen des gewählten Kontakts.



Die farbigen Kreise um das Benutzerbild signalisieren den Status Ihrer Kontakte entsprechend den Skype Statusoptionen.

- Unter dem Reiter „Anrufe“ sehen Sie alle Anrufe zwischen Ihnen und dem ausgewählten Kontakt.

Sie können das Rufjournal nach den folgenden Kategorien filtern:


- Eingehende Anrufe
- Ausgehende Anrufe
- Entgangene Anrufe
- Zu einer anderen Rufnummer umgeleitete Anrufe
- Zur Voicemail umgeleitete Anrufe

So zeigen Sie die Liste Ihrer letzten Anrufe im Swyx Rufjournal an


- 1 Klicken Sie im Skype Connector-Hauptfenster auf das Rufjournal-Symbol.



Es erscheint das Swyx Rufjournal mit einer chronologischen Liste aller Anrufe sowie Details zu dem zuletzt angesehenen Kontakt.



- 2 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die gewünschte Kategorie, um die angezeigten Anrufe zu filtern.



Symbole im Swyx Connector for Skype-Rufjournal

Zu welcher Kategorie ein Anruf gehört, erkennen Sie auch an dem entsprechenden Pfeilsymbol.

| Symbol | Kategorie |
|--------|-----------------------------------------------|
| | Eingehende Anrufe |
| | Ausgehende Anrufe |
| | Entgangene Anrufe |
| | Zu einer anderen Rufnummer umgeleitete Anrufe |
| | Zur Voicemail umgeleitete Anrufe |



Sie können aus dem Rufjournal auch Anrufe starten und E-Mails versenden. Klicken Sie zu diesem Zweck auf einen Eintrag des gewünschten Teilnehmers. Fahren Sie mit der Maus unter den Reitern „Profile“ und „Anrufe“ über die Zeile mit der gewünschten Rufnummer bzw. E-Mail-Adresse. Klicken Sie rechts in der Zeile auf das erscheinende Hörer- bzw. Briefsymbol. Nachdem Sie auf das Hörersymbol geklickt haben, wird er Teilnehmer sofort angerufen und es erscheint ein Unterhaltungsfenster. Nachdem Sie auf das Briefsymbol geklickt haben erscheint ein Fenster innerhalb Ihres Standard-E-Mail-Programms.

15.12 Voicemails abhören

Sie können Ihre Voicemails via Swyx Connector for Skype auf die folgenden Arten abhören:

- Via Standard-E-Mail-Programm



Diese Option steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie ein Standard-E-Mail-Programm festgelegt haben. Diese Einstellung können Sie in Ihren Microsoft Windows-Einstellungen festlegen oder in SwyxIt!, siehe **So bestimmen Sie die lokalen Einstellungen für Ihren SwyxIt! Rechner**, Seite 161.

Wenn Sie kein Standard-E-Mail-Programm festgelegt haben, erscheint nach einem Klick auf das Voicemail-Symbol ein Unterhaltungsfenster und Sie werden über die Tastenkombination ##10 automatisch mit Ihrer Voicemail verbunden.

- Via Fernabfrage

Sie können festlegen, welche Option ausgewählt wird, wenn Sie auf das Voicemail-Symbol klicken.

Für weitere Informationen zu Voicemail und Fernabfrage siehe 9 **Voice-mail und Fernabfrage**, Seite 79.

So konfigurieren Sie das Voicemail-Symbol

- 1 Klicken Sie im Skype Connector-Hauptfenster mit der rechten Maustaste auf das Voicemail-Symbol.



- 2 Klicken Sie auf „E-Mail-Programm öffnen“ bzw. „Voicemail Fernabfrage“.

So hören Sie Ihre Voicemails via Standard-E-Mail-Programm ab

- 1 Klicken Sie im Skype Connector-Hauptfenster auf das Voicemail-Symbol.



Wenn Sie das Voicemail-Symbol entsprechend konfiguriert haben, erscheint Ihr Standard-E-Mail-Programm.

- 2 Zum Abspielen Ihrer Voicemails folgen Sie den Anweisungen in dem Abschnitt **So hören Sie Ihre Voicemails in Outlook ab**.

So hören Sie Ihre Voicemails via Fernabfrage ab

- 1 Klicken Sie im Skype Connector-Hauptfenster auf das Voicemail-Symbol.



Wenn Sie das Voicemail-Symbol entsprechend konfiguriert haben, wird die Fernabfrage gestartet.

- 2 Folgen Sie den Anweisungen ab Schritt 4 in dem Abschnitt **So fragen Sie Ihre Voicemails aus der Ferne ab**.

15.13 Anrufe umleiten

Sie können via Swyx Connector for Skype die folgenden Rufumleitungen aktivieren:

- Bei besetzt
- Verzögert
- Sofort (alle Anrufe)



Sie können Rufumleitungen nur in Swyx Connector for Skype einstellen. Rufumleitungen in Skype sind unwirksam.


Siehe auch 8 **Umleitungen**, Seite 71.

So leiten Sie Anrufe um, die bei besetztem Anschluss eingingen


- 1 Klicken Sie im Skype Connector-Hauptfenster auf das Einstellungssymbol.



Es erscheint das Menü „Einstellungen“.



- 2 Wählen Sie den Menüpunkt „Rufumleitungen öffnen...“.
Es erscheint ein Dialogfenster zur Einstellung von Rufumleitungen.




- 3 Stellen Sie den Umschalter rechts in der Zeile „Bei besetzt“ auf „Ein“.



Per Voreinstellung ist die Option „Umleiten zu Voicemail“ ausgewählt. Um die Einstellung beizubehalten, schließen Sie das Dialogfenster.

- 4 Klicken Sie in die Zeile „umleiten zu“.
Es erscheint das Menü „Umleiten zu“.
- 5 Wählen Sie den Menüpunkt, „Umleiten zu Voicemail“, wenn Sie eine Rufumleitung zu Ihrer Voicemail aktivieren möchten oder wählen Sie den Menüpunkt „Umleiten zu Rufnummer“, wenn Sie eine Rufumleitung zu einer Rufnummer aktivieren möchten.
Es erscheint ein Eingabefenster.



- 6 Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
- 7 Klicken Sie auf die Taste „OK“.
Anrufe, die während eines Gesprächs bei Ihnen eingehen, werden gemäß Ihren Einstellungen umgeleitet.




Stellen Sie den Umschalter in der Zeile einer aktiven Umleitung auf „Aus“, um die Rufumleitung zu deaktivieren.

So leiten Sie Anrufe um, die Sie nicht annehmen (verzögerte Rufumleitung)

- 1 Klicken Sie im Skype Connector-Hauptfenster auf das Einstellungssymbol.



Es erscheint das Menü „Einstellungen“.



- 2 Wählen Sie den Menüpunkt „Rufumleitungen...“.

Es erscheint ein Dialogfenster zur Einstellung von Rufumleitungen.




- 3 Stellen Sie den Umschalter rechts in der Zeile „Verzögert“ auf „Ein“.



Per Voreinstellung ist die Option „Umleiten zu Voicemail“ ausgewählt. Um die Einstellung beizubehalten, schließen Sie das Dialogfenster.

- 4 Klicken Sie in die Zeile „umleiten zu“.
Es erscheint das Menü „Umleiten zu“.
- 5 Wählen Sie den Menüpunkt „Umleiten zu Voicemail“, wenn Sie eine Rufumleitung zu Ihrer Voicemail aktivieren möchten oder
wählen Sie den Menüpunkt „Umleiten zu Rufnummer“, wenn Sie eine Rufumleitung zu einer Rufnummer aktivieren möchten.

Es erscheint ein Eingabefenster.



- 6 Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
- 7 Klicken Sie auf die Taste „OK“.
- 8 Klicken Sie in die Zeile „nach“.
Es erscheint ein Eingabefenster.
- 9 Geben Sie die gewünschte Zeit in Sekunden ein (5-180).
- 10 Klicken Sie auf die Taste „OK“.
Anrufe, die Sie nicht innerhalb der festgelegten Zeit annehmen, werden gemäß Ihren Einstellungen umgeleitet.




Stellen Sie den Umschalter in der Zeile einer aktiven Umleitung auf „Aus“, um die Rufumleitung zu deaktivieren.

So leiten Sie alle Anrufe um

- 1 Klicken Sie im Skype Connector-Hauptfenster auf das Einstellungssymbol.



Es erscheint das Menü „Einstellungen“.



- 2 Wählen Sie den Menüpunkt „Rufumleitungen...“.
Es erscheint ein Dialogfenster zur Einstellung von Rufumleitungen.




- 3 Stellen Sie den Umschalter rechts in der Zeile „Alle Anrufe“ auf „Ein“.



Per Voreinstellung ist die Option „Umleiten zu Voicemail“ ausgewählt. Um die Einstellung beizubehalten, schließen Sie das Dialogfenster.

- 4 Klicken Sie in die Zeile „umleiten zu“. Es erscheint das Menü „Umleiten zu“.
- 5 Wählen Sie den Menüpunkt „Umleiten zu Voicemail“, wenn Sie eine Rufumleitung zu Ihrer Voicemail aktivieren möchten oder wählen Sie den Menüpunkt „Umleiten zu Rufnummer“, wenn Sie eine Rufumleitung zu einer Rufnummer aktivieren möchten.
- 6 Es erscheint ein Eingabefenster.



- 7 Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
- 8 Klicken Sie auf die Taste „OK“. Alle Anrufe an Ihre Rufnummer werden direkt umgeleitet. Die untere Menüleiste im Skype Connector-Hauptfenster erscheint in rot und zeigt ein Rufumleitungssymbol an.



Stellen Sie den Umschalter in der Zeile einer aktiven Umleitung auf „Aus“, um die Rufumleitung zu deaktivieren.



Um eine Rufumleitung für alle Anrufe zu deaktivieren, können Sie auch durch Klicken auf das Rufumleitungssymbol in der unteren Menüleiste im Skype Connector-Hauptfenster zu den Einstellungen für Rufumleitungen gelangen.

15.14 Call Routing Manager und Grafischer Skript Editor starten

Sie können via Call Routing Manager umfangreiche Umleitungsregeln erstellen, die nur unter bestimmten Bedingungen verwendet werden (z. B. bei einem Anruf zu einer bestimmten Zeit oder von einer bestimmten Rufnummer).

Siehe auch [https://help.swyx.com/cpe/12.10/CRM/Swyx/de-DE/index.html#context/help/system_rules_\\$](https://help.swyx.com/cpe/12.10/CRM/Swyx/de-DE/index.html#context/help/system_rules_$).



Die Benutzung des Call Routing Managers und des Grafischen Skript Editors muss vom Administrator für Sie freigegeben werden.



Um den Grafischen Skript Editor zu verwenden, müssen Sie die Komponente bei der Installation von Swyxlt! aus der Liste der Funktionen auswählen.

Wenn Sie den Grafischen Skript Editor nicht bereits bei der Installation von Swyxlt! ausgewählt haben, können Sie die Komponente nachträglich installieren, siehe auch *Installieren*, Seite 173.

So starten Sie den Call Routing Manager

- 1 Klicken Sie im Skype Connector-Hauptfenster auf das Einstellungssymbol.



Es erscheint das Menü „Einstellungen“.

- 2 Wählen Sie den Menüpunkt „Call Routing Manager öffnen...“. Es erscheint der Call Routing Manager.

15.15 Rufnummer unterdrücken

Sie können Ihre Rufnummer bei ausgehenden Anrufen im Allgemeinen unterdrücken.




Die Rufnummernunterdrückung bei externen Anrufen muss auch von Ihrem ISDN-Anschluss unterstützt werden, andernfalls wird nur die Anzeige Ihrer Durchwahl unterdrückt.

So unterdrücken Sie Ihre Rufnummer

- 1 Klicken Sie im Skype Connector-Hauptfenster auf das Einstellungssymbol.



Es erscheint das Menü „Einstellungen“.



- 2 Aktivieren Sie die Option „Rufnummer unterdrücken“.
Ihre Rufnummer wird bei ausgehenden Anrufen nicht übermittelt.

15.16 Telefone steuern vom PC aus mit SwyxCTI und SwyxCTI+

Mit Swyx Connector for Skype im CTI-Modus haben Sie die Möglichkeit, Telefone von Ihrem PC aus zu steuern.

Mit SwyxCTI stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- SwyxIt! bzw. Skype Connector steuert ein SwyxPhone oder zertifiziertes SIP-Telefon
- SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype auf einem Terminalserver steuert SwyxIt!

Mit SwyxCTI+ stehen Ihnen darüber hinaus folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- SwyxIt! bzw. Skype Connector steuert ein Drittanbieter-Telefon
- SwyxIt! bzw. Skype Connector steuert ein externes Telefon



Wenn Sie beim Anmelden an SwyxServer die Option „Diesem Zertifikat für diese Sitzung vertrauen“ gewählt haben, erscheint der Zertifikatsdialog nach dem Starten einer CTI-Verknüpfung erneut. Sie müssen der Verbindung mit SwyxServer zustimmen, um Swyx Connector for Skype weiter verwenden zu können. Siehe auch *Anmelden*, Seite 174.

Für weitere Informationen zu Funktionsweise und Optionen von SwyxCTI und SwyxCTI+, siehe 19 *Steuerung von Telefonen vom PC aus mit SwyxCTI und SwyxCTI+*, Seite 219.

So aktivieren Sie SwyxCTI zur Steuerung eines SwyxPhones oder zertifizierten SIP-Telefons

- 1 Klicken Sie im Skype Connector-Hauptfenster auf das Einstellungssymbol.



Es erscheint das Menü „Einstellungen“.

- 2 Wählen Sie den Menüpunkt „CTI öffnen...“.
Es erscheint ein Dialogfenster zur Einstellung von CTI.

Siehe auch 19.1 **SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype steuert ein Swyx-Phone oder zertifiziertes SIP-Telefon**, Seite 219.

So aktivieren Sie SwyxCTI+ zur Steuerung eines Drittanbieter-Telefons

- 1 Klicken Sie im Skype Connector-Hauptfenster auf das Einstellungssymbol.



Es erscheint das Menü „Einstellungen“.

- 2 Wählen Sie den Menüpunkt „CTI öffnen...“.
Es erscheint ein Dialogfenster zur Einstellung von CTI.

- 3 Stellen Sie den Umschalter rechts in der Zeile „CTI aktivieren“ auf „Ein“.
- 4 Wählen Sie das Optionsfeld „Gerät“ und wählen Sie das gewünschte Gerät mit der gewünschten Option aus der Dropdown-Liste.



Es sind nur Geräte verfügbar, die zuvor von Ihrem Administrator auf Ihr Benutzerkonto registriert wurden.

- 5 Klicken Sie auf die Taste "CTI-Verknüpfung starten".
- 6 Stellen Sie den Umschalter rechts in der Zeile "CTI bei jedem Skype Connector-Start automatisch aktivieren" auf „Ein“, wenn Sie möchten, dass SwyxCTI bei jedem Start automatisch aktiviert wird.



Klicken Sie auf die CTI-Schaltfläche in der unteren Menüleiste im Skype Connector-Hauptfenster, um direkt zu den CTI-Einstellungen zu gelangen und ggf. CTI zu deaktivieren.

- 3 Stellen Sie den Umschalter rechts in der Zeile „CTI aktivieren“ auf „Ein“.
- 4 Wählen Sie das Optionsfeld „Gerät“ und wählen Sie aus der Dropdown-Liste „SwyxIt!/SwyxPhone“.



Es sind nur Geräte verfügbar, die zuvor von Ihrem Administrator auf Ihr Benutzerkonto registriert wurden.

- 5 Klicken Sie auf die Taste „CTI-Verknüpfung starten“.
- 6 Stellen Sie den Umschalter rechts in der Zeile „CTI bei jedem Skype Connector-Start automatisch aktivieren“ auf „Ein“, wenn Sie möchten, dass SwyxCTI+ bei jedem Start automatisch aktiviert wird.



Klicken Sie auf die CTI-Schaltfläche in der unteren Menüleiste im Skype Connector-Hauptfenster, um direkt zu den CTI-Einstellungen zu gelangen und ggf. CTI zu deaktivieren.

Siehe auch 19.3 **Swyx! bzw. Swyx Connector for Skype steuert ein Dritt-anbieter-Telefon**, Seite 222.


So aktivieren Sie SwyxCTI+ zur Steuerung eines externen Telefons

- 1 Klicken Sie im Skype Connector-Hauptfenster auf das Einstellungssymbol.



Es erscheint das Menü „Einstellungen“.

- 2 Wählen Sie den Menüpunkt „CTI öffnen...“.
- Es erscheint ein Dialogfenster zur Einstellung von CTI.



- 3 Stellen Sie den Umschalter rechts in der Zeile „CTI aktivieren“ auf „Ein“.
 - 4 Klicken Sie in die Zeile „Externes Telefon über diese Rufnummer nutzen“.
- Es erscheint ein Eingabefenster.



- 5 Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
 - 6 Klicken Sie auf die Taste „Verknüpfung starten“.
- Das externe Telefon klingelt.
Im CTI-Dialogfenster erscheint eine Meldung über den Status der Suche nach Geräten und/oder einer Handlungsaufforderung.

Es erscheint im Skype Connector-Hauptfenster die Taste „CTI“ mit der Rufnummer des verknüpften Geräts.



- 7 Nehmen Sie am gewünschten Telefonie-Endgerät den Hörer ab und folgen Sie den Anweisungen der Ansage. Sie können nun die SwyxCTI+-Funktionen für externe Telefone ausführen.
- 8 Stellen Sie den Umschalter rechts in der Zeile "Anrufe zur Rufnummer weiterleiten, auch wenn Skype Connector beendet ist" auf „Ein“, wenn Sie möchten, dass eingehende Anrufe unabhängig von Swyx Connector for Skype auf das externe Telefon umgeleitet werden, auch dann, wenn der Computer ausgeschaltet oder CTI deaktiviert ist.
- 9 Stellen Sie den Umschalter rechts in der Zeile "CTI bei jedem Skype Connector-Start automatisch aktivieren" auf „Ein“, wenn Sie möchten, dass SwyxCTI+ bei jedem Start automatisch aktiviert wird.



Klicken Sie auf die CTI-Schaltfläche in der unteren Menüleiste im Skype Connector-Hauptfenster, um direkt zu den CTI-Einstellungen zu gelangen und ggf. CTI zu deaktivieren.

Siehe auch 19.4 **Swyxt! bzw. Swyx Connector for Skype steuert ein externes Telefon**, Seite 223.

15.17 Wählen aus anderen Anwendungen

Sie können aus Anwendungen, die das Kopieren von Daten in die Zwischenablage unterstützen, direkt wählen. Dazu zählen z. B. Microsoft Office Programme oder Ihr Internet-Browser.

So wählen Sie aus einer Microsoft-Anwendung

- 1 Markieren Sie in der entsprechenden Anwendung die gewünschte Rufnummer.
- 2 Drücken Sie die Taste "F11" auf Ihrer Tastatur. Der Anruf startet und es erscheint ein Skype Connector-Unterhaltungsfenster.

15.18 Wechseln zu Swyxt!


Eine Reihe von Einstellungen, wie z. B. die Verbindungseinstellungen für den SwyxRemoteConnector können Sie nur in Swyxt! festlegen.

So wechseln Sie zu Swyxt!

- 1 Klicken Sie im Skype Connector-Hauptfenster auf das Einstellungssymbol.



Es erscheint das Menü „Einstellungen“.



- 2 Wählen Sie „Hilfe | Swyxt! öffnen...“. Es erscheint Swyxt!.

15.19 Deinstallieren

Sie können Swyx Connector for Skype deinstallieren.

So deinstallieren Sie Swyx Connector for Skype

- 1 Starten Sie dann den Swyxt! Installationsassistenten, siehe **So aktualisieren Sie Ihre Swyxt! Version**, Seite 264, und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
- 2 Wählen Sie auf der Seite „Anwendung ändern, reparieren oder entfernen“ die Option „Modifizieren“.

- 3 Deaktivieren Sie auf der folgenden Seite die Komponente „Swyx Connector for Skype“ und fahren Sie mit der Deinstallation fort.
Siehe auch 21.3 **Swyxt! - Installation der Software**, Seite 259.

16 Microsoft Outlook - Telefonieren mit Swyxt!

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Swyxt! in Microsoft Outlook direkt nutzen können.

Die Outlook-Integration bietet wesentliche Erleichterungen beim Telefonieren mit Swyxt!. Die notwendigen Einstellungen werden in diesem Abschnitt eingehend behandelt.

Es werden Outlook-Versionen für Windows ab Outlook 2010 umfassend unterstützt.

Die für die Outlook-Integration benötigte Komponente (Outlook 2010 AddIn oder höher) wird automatisch mit Swyxt! installiert, wenn eine vorhandene Outlook-Version auf Ihrem Rechner erkannt wird.

Wenn Sie Outlook später als Swyxt! installiert haben, können Sie das Outlook Add-In für Swyxt! selber installieren, indem Sie die Swyxt! Installationsdatei aufrufen und nachträglich Installationsart „Modifizieren“ auswählen. Siehe auch 21.3 **Swyxt! - Installation der Software**, Seite 259.



MS Outlook muss mit der Komponente „.NET-Programmierunterstützung“ („.NET Programmability Support“) installiert sein, um die Swyxt! Anbindung sicherzustellen.

Swyxt! und Microsoft Outlook

16.1 Rufnummernformate in Outlook

Damit Sie Outlook sinnvoll zusammen mit Swyxt! nutzen können, müssen die externen Rufnummern in den Outlook-Kontakten – wie von Microsoft empfohlen – im so genannten „Kanonischen Rufnummernformat“ gespeichert sein. Eine kanonische Rufnummer beginnt immer mit einem Pluszeichen. Anschließend folgt die Landeskennzahl (für Deutschland also '49'), die Ortsvorwahl ohne führende Null in Klammern und dann die Rufnummer.

Beispiel für eine Rufnummer in München:

+49 (89) 12345678

Leerzeichen können Sie zur besseren Übersichtlichkeit einfügen, müssen Sie aber nicht. Durchwahlnummern bei Telefonanlagen können Sie auch mit einem Bindestrich von der Anschlussnummer abtrennen.

Beispiel:

+49 (89) 12345-67



Beachten Sie länderspezifische Besonderheiten, wie z. B. für Italien: Hier muss die führende Null in der Ortsvorwahl enthalten sein.

16.2 Swyxt! und Microsoft Outlook

Mit Outlook können Sie Swyxt! nicht nur als Wählhilfe nutzen, sondern auch, um eingehende Rufe zu identifizieren. Kann die Nummer eines eingehenden Rufes in den Outlook-Kontakten identifiziert werden, so wird der zugeordnete Name sowohl während des Klingelns angezeigt, als auch in die Anrufliste und die Wahlwiederholungsliste aufgenommen. Swyxt! kann dabei alle Ihnen zur Verfügung stehenden Kontakte-Ordner durchsuchen, siehe *Namensauflösung aus Outlook-Kontakten*, Seite 206.

Outlook-Kontakte

Weiter können Sie in Ihrem Outlook bestimmen, dass der entsprechende Kontakt aus Ihren Outlook-Kontakten automatisch geöffnet wird. Die zu verwendenden Outlook-Ordner können in der Outlook-Konfiguration ausgewählt werden. Je nach Art des Anrufs (intern oder extern) wird unterschieden zwischen:

- Kontakte ausschließlich für bereits in Outlook-Kontakte eingetragene Anrufer anzeigen oder
- immer einen Kontakt zu jedem Anrufer anzeigen, gegebenenfalls also einen neuen Kontakt anlegen.

Das Anzeigen bzw. Erstellen eines neuen Kontakts kann auch aus verschiedenen Listen in Swyxt! erfolgen, siehe *Anzeigen und Erstellen von Outlook-Kontakten aus Listen*, Seite 202.

Journal-Einträge

Ebenfalls können Sie die Journalfunktionalität Ihren Wünschen entsprechend anpassen. Dabei wird zwischen eingehenden und ausgehenden Rufen unterschieden.

- Das Verhalten bei eingehenden Anrufen teilt sich auf in Anrufe von extern und Anrufe von intern. Hier können Sie festlegen, ob ein Journaleintrag nur erzeugt oder auch angezeigt wird.
- Bei eingehenden Anrufen können Sie definieren, ob ein Journaleintrag erfolgen soll und dieser direkt angezeigt wird.
- Das Verhalten bei ausgehenden Anrufen lässt sich für Anrufe aus den Outlook-Kontakten und Anrufen aus anderen Anwendungen einstellen. In Abhängigkeit von erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Anrufen können Sie festlegen, ob Journaleinträge nur erzeugt oder auch angezeigt werden.



Die Zuordnung der Rufnummer eines eingehenden Rufes zu einem Outlook-Kontakt ist nur dann möglich, wenn Outlook bereits gestartet ist.

Namenstasten

Bestimmte Outlook-Funktionen können Sie direkt über die Namenstaste in Swyxt! aufrufen.

- Anzeige von Kontakt-Informationen
Sie können Outlook-Kontakte den Swyxt! Namenstasten zuweisen (Verknüpfte Kontakte). Die Kontaktinformationen aus Outlook werden im Kontextmenü und auf der Kontaktkarte der entsprechenden Namenstaste angezeigt. Siehe auch 10.9.2 **Namenstasten konfigurieren**, Seite 111.
- Anzeige von Kalender-Informationen
Im Kontextmenü einer Namenstaste können Sie den Outlook-Kalender der auf der Namenstaste gespeicherte Person aufrufen. Weiterhin werden die nächsten Verfügbarkeitsinformationen aus dem Outlook-Kalender direkt angezeigt. Siehe auch *Outlook-Kalender auf Namenstaste*, Seite 203.
- Terminplanung
Sie können über das Kontextmenü der Namenstaste eine Terminanfrage erstellen. Als Teilnehmer wird die auf der Namenstaste gespeicherte Person eingetragen, siehe *Erstellen einer Terminanfrage über eine Namenstaste*, Seite 204.

- **Aufgabenanfrage**

Sie können über das Kontextmenü der Namenstaste eine neue Aufgabe erstellen. Als Empfänger wird direkt die auf der Namenstaste gespeicherte Person eingetragen. Siehe auch *Erstellen einer Aufgabenanfrage über eine Namenstaste*, Seite 204.

- **Auflösung des Outlook-Benutzers über die Namenstaste**

Sie können über das Kontextmenü der Namenstaste sehen, ob ein auf einer Namenstaste hinterlegter Kontakt einem Exchange-Benutzer oder einem Ihrer Outlook-Kontakte zugeordnet werden kann, oder ob keine Zuordnung möglich ist. Je nach Zuordnung ändert sich der Menüeintrag entsprechend. Siehe auch *Auflösung des Outlook-Kontaktes auf der Namenstaste*, Seite 204.

[So rufen Sie einen Teilnehmer aus Outlook an](#)

[So arbeiten Sie mit Outlook-Kontakten bei eingehenden Rufen](#)

[So benutzen Sie das Outlook-Journal](#)


16.2.1 Konfiguration

Sie können das Verhalten von Outlook für ein- und ausgehende Rufe an Ihre Bedürfnisse anpassen.

So legen Sie das Verhalten der Outlook-Kontakte, des Swyx Voice-mail Players und des Outlook-Journals fest


- 1 Starten Sie Outlook.

- 2 Klicken Sie unter „Datei | Optionen | Add-Ins“ auf die Schaltfläche „Add-In-Optionen...“.



Das Dialogfenster „Add-In-Optionen“ („Optionen“) öffnet sich.

- 3 Wählen Sie die Registerkarte „Swyxt!“.




- 4 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Kontakt anzeigen“ die Option
- „nicht anzeigen“, um die Benachrichtigung durch Outlook-Kontakte auszuschalten, oder
 - „bei externen Anrufen anzeigen“, um nur externe Anrufe in den Outlook-Kontakten zu suchen und ggf. anzuzeigen, oder
 - „bei internen Anrufen anzeigen“, um nur interne Anrufe in den Outlook-Kontakten zu suchen und ggf. anzuzeigen, oder
 - „bei allen Anrufen anzeigen“, um bei allen eingehenden Anrufen in den Kontakten zu suchen und ggf. anzuzeigen.
- 5 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Unbekannte Anrufer“ die Option

- „keine Aktion“, um für den Anrufer keinen Outlook-Kontakt zu erzeugen, oder
 - „neuen Kontakt erzeugen“, um einen neuen Kontakt in Outlook-Kontakte anzulegen.
- 6 Um das Journal für kommende Rufe zu konfigurieren, wählen Sie aus den Dropdown-Listen „Nur externe Rufe“ und „Interne Anrufe“ die Option
- „keine Aktion“, um für kommende Rufe keine Journaleinträge im Outlook-Journal einzutragen, oder
 - „In Journal eintragen“, um eingehende Rufe im Outlook-Journal einzutragen. Dabei werden verfügbare Informationen im Journaleintrag vermerkt, oder
 - „In Journal eintragen und anzeigen“, um eingehende Rufe im Outlook-Journal einzutragen und direkt anzuzeigen. Mit dieser Option können Sie den Journaleintrag direkt während des Telefonats bearbeiten - allerdings werden bestimmte Details des Rufes, wie Anrufdauer oder Gebühreninformationen, nicht im Journaleintrag vermerkt.
- 7 Um das Journal für gehende Rufe zu konfigurieren, wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Option
- „keine Aktion“, wenn Sie beim Telefonieren aus Outlook keine Journaleinträge anlegen möchten, oder
 - „Erfolgreiche Anrufe in Journal eintragen“, um einen Eintrag im Outlook-Journal anzulegen, wenn das Telefonat zustande kommt oder
 - „Alle Anrufe in Journal eintragen“, um bei jedem eingeleiteten Ruf einen Eintrag zu erzeugen oder
 - „Erfolgreiche Anrufe eintragen und anzeigen“, um einen Eintrag im Outlook-Journal anzulegen und abzuspeichern, wenn das Telefonat zustande kommt oder
 - „Alle Anrufe eintragen und anzeigen“, um bei jedem eingeleiteten Ruf einen Eintrag zu erzeugen und abzuspeichern.
- 8 Wählen Sie die entsprechenden Optionen zur Konfiguration Ihres Swyx Voicemail Players. Mit dem Swyx Voicemail Player können Sie ohne weitere Zusatzsoftware Ihre Voicemails direkt anhören, siehe *Swyx Voicemail Player*, Seite 205.
- „Swyx Player in geöffneten Voicemails aktivieren“: Aktivieren Sie

diese Option, dann wird der Swyx Voicemail Player beim Öffnen einer Voicemail-Nachricht in Outlook automatisch aktiviert.

- „Swyx Player in E-Mail-Vorschauliste aktivieren“: Aktivieren Sie diese Option, dann wird der Swyx Voicemail Player beim Klicken auf eine Voicemail-Nachricht in der Vorschauliste automatisch aktiviert.
- 9 Wählen Sie die Registerkarte „Swyxt! Namensauflösung“. Sie sehen alle Kontakte-Ordner, die Sie in Ihrem Outlook auswählen können.



- 10 Wählen Sie hier aus, in welchen Ordnern bei einem eingehenden Ruf nach Kontakten gesucht werden soll. Standardmäßig sind alle verfügbaren Ordner ausgewählt.

- 11 Klicken Sie auf „OK“.

In Abhängigkeit der von Ihnen gewählten Einstellungen werden eingehende Rufe durch das Anzeigen von Outlook-Kontakten signalisiert.



Die korrekte Rufnummern-Formatierung, wie in *Rufnummernformate in Outlook*, Seite 195 beschrieben, ist Voraussetzung dafür, dass Swyxt! Sie bei ein- und ausgehenden Rufen unterstützen kann.


16.2.2 Teilnehmer direkt aus den Outlook-Kontakten anrufen

Sie können Ihre Outlook-Kontakte nutzen, um Teilnehmer direkt aus Outlook heraus anzurufen.

So rufen Sie einen Teilnehmer aus Outlook an

- 1 Öffnen Sie den Outlook-Menüpunkt „Personen“.

Die Liste mit Ihren Kontakten wird angezeigt.



- 2 Markieren Sie mit einem Klick den gewünschten Kontakt.
 - Klicken Sie in der Menüleiste auf das Swyxt! Symbol oder (je nach Outlook-Version)
 - wählen Sie im Kontextmenü des Kontakts „Anrufen“.

Es erscheint das Outlook-Fenster „Swyxt! Wählhilfe“

- 3 Über das Suchfeld „Name“ können sie nach einem anderen Outlook-Kontakt suchen.
- 4 Möchten Sie den Anruf einem Projekt zuordnen, so geben Sie die Projektkennziffer ein oder wählen Sie die Ziffer aus der vorhandenen Dropdown-Liste aus.
Siehe auch 10.16 **Projektkennziffer**, Seite 127.
- 5 Klicken Sie auf die gewünschte Rufnummer.
Das Swyxt! Fenster erscheint im Vordergrund und die Rufnummer wird von Swyxt! gewählt.
Wenn Sie die Option „Alle Anrufe in Journal eintragen und anzeigen“ in Outlook unter „Datei | Optionen | Add-Ins | Add-In-Optionen...“ aktiviert haben, wird das Fenster mit dem Journeleintrag angezeigt. Sie können jetzt mit Swyxt! Ihr Telefongespräch wie gewohnt führen. oder
- 6 Klicken Sie auf die gewünschte Faxnummer.
SwyxFax Client wird aufgerufen. Das Dialogfenster zum Senden eines Kurzfaxes öffnet sich. Empfängerdaten werden aus dem Outlook-Kontakt in die entsprechenden Eingabefelder übernommen. Siehe auch [https://help.swyx.com/cpe/12.10/FaxClient/Swyx/de-DE/index.html#context/help/quickfax_\\$](https://help.swyx.com/cpe/12.10/FaxClient/Swyx/de-DE/index.html#context/help/quickfax_$).



Damit Swyxt! die in Outlook eingetragenen Rufnummern nutzen kann, müssen die Outlook-Rufnummern im richtigen Format erfasst sein. Siehe auch *Rufnummernformate in Outlook*, Seite 195.



Beachten Sie bitte die länderspezifischen Besonderheiten, wie z. B. für Italien: Hier muss die führende Null in der Ortsvorwahl enthalten sein.

16.2.3 Anruf aus einer E-Mail heraus starten

Sie können direkt aus einer E-Mail heraus den Absender dieser E-Mail anrufen. Swyxt! Wählhilfe bietet die in den Adressbüchern oder Kontakten gefundenen Rufnummern an.

So rufen Sie den Absender einer E-Mail in Outlook an

- 1 Markieren Sie die E-Mail-Nachricht in Ihrem Posteingang.
 - Klicken Sie auf das Swyxt! Symbol in der Menüleiste oder (je nach Outlook-Version)
 - wählen Sie im Kontextmenü der Nachricht „Anrufen“.
Swyxt! Wählhilfe öffnet sich und bietet Ihnen alle zu diesem Teilnehmer verfügbaren Rufnummern an.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Rufnummer, zu der Sie eine Verbindung aufbauen möchten.
Alternativ können Sie nach einem Namen suchen lassen oder die Adressbücher öffnen.



Ist die E-Mail eine Voicemail, so wird nicht der Absender (SwyxServer), sondern der Anrufer in die Swyxt! Wählhilfe übernommen.

16.2.4 Anruf aus einem Kalender-Eintrag heraus starten

Sie können direkt aus einem Kalender-Eintrag den Absender einer Einladung anrufen. Swyxt! Wählhilfe bietet dabei die in den Adressbüchern gefundenen Rufnummern an.

So rufen Sie den Absender eines Kalender-Eintrags an

- 1 Öffnen Sie Ihren Kalender.
Markieren Sie einen Kalender-Eintrag.
 - Klicken Sie auf das Swyxt! Symbol in der Menüleiste oder (je nach Outlook-Version)
 - wählen Sie im Kontextmenü des Eintrags „Anrufen“.
 Swyxt! Wählhilfe öffnet sich und bietet Ihnen alle zu diesem Teilnehmer verfügbaren Rufnummern an.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Rufnummer, zu der Sie eine Verbindung aufbauen möchten.
Alternativ können Sie nach einem Namen suchen lassen oder die Adressbücher öffnen.

16.2.5 Outlook-Kontakte bei eingehenden Rufen verwenden

Sie arbeiten mit Outlook und möchten über die Namensanzeige in Swyxt! hinaus eingehende Telefongespräche mit Ihren Outlook-Kontakten abgleichen und evtl. neue Kontakte anlegen.

So arbeiten Sie mit Outlook-Kontakten bei eingehenden Rufen

Passen Sie das Verhalten von Outlook-Kontakten entsprechend Ihren Wünschen an, indem Sie auf der Registerkarte „Swyxt!“ unter „Datei | Optionen | Add-Ins | Add-In-Optionen...“ die Option „Anrufer in Kontakten suchen“ verändern. Siehe auch *Konfiguration*, Seite 196.

- 1 Sie hören ein Klingelzeichen und haben für „Anrufer in Kontakten suchen“ die Optionen „bei allen Anrufen anzeigen“ und
 - „neuen Kontakt erzeugen“ gewählt oder
 - „keine Aktion“ gewählt.
 Existiert für den Anrufer bereits ein Kontakt in Outlook, wird dieser geöffnet. Existiert zu dieser Rufnummer kein Kontakt, wird, je nach ausgewählter Option, ein neuer Kontakt erstellt bzw. es erfolgt keine weitere Aktion.
- 2 Sie telefonieren wie gewohnt mit Swyxt! und können gegebenenfalls die Daten für den Kontakt aktualisieren, z. B. Notizen in dem geöffneten Kontakte-Fenster einfügen.

Es wird immer der Kontakt mit der weitestgehenden Übereinstimmung angezeigt. Kommt also ein interner Ruf von der Durchwahl 123 und Sie haben einen Kontakt „Meyer“ mit der Rufnummer „+49 (231) 444123“ und einen Kontakt „Jones“ mit der Rufnummer „123“, so wird in diesem Fall der Kontakt „Jones“ angezeigt.



Voraussetzung für das Öffnen eines Outlook-Kontaktes ist, dass der Anrufer seine Rufnummer übermittelt. Der Kontakt-Eintrag kann nur dann richtig geöffnet werden, wenn der Anrufende eine der für ihn gespeicherten Rufnummern benutzt.



Haben Sie für den Kontakte-Ordner, in dem dieser Kontakt identifiziert wurde, Schreibrechte, so werden Ihre Änderungen dort abgespeichert. Stammt der Kontakt aus einem Ordner, für den Sie nur Leserechte haben, so müssen Sie anschließend den Kontakt in einem anderen Ordner ablegen.



In Abhängigkeit der von Ihnen gewählten Einstellungen auf der Registerkarte „Swyxt!“ unter „Datei | Optionen | Add-Ins | Add-In-Optionen“, werden keine, alle oder nur interne bzw. externe Anrufe durch Outlook-Kontakte angezeigt.

16.2.6 Anzeigen und Erstellen von Outlook-Kontakten während eines Gespräches

Sie können Outlook so konfigurieren, dass bei Telefonaten automatisch ein Outlook-Kontakt angezeigt bzw. angelegt wird, siehe *Outlook-Kontakte bei eingehenden Rufen verwenden*, Seite 201.

Wenn Sie diese Funktion generell ausgeschaltet oder nur für bestimmte Anrufe aktiviert haben, können Sie während eines Gespräches (bzw. auch schon während des Klingelns) einen Outlook-Kontakt für den jeweiligen Gesprächspartner anzeigen bzw. anlegen. Ist kein Kontakt vorhanden, wird ein neuer Kontakt angelegt, jedoch noch nicht direkt abgespeichert. Den neuen Kontakt können Sie dann in Outlook entsprechend weiterarbeiten und speichern.

So öffnen Sie einen Outlook-Kontakt während eines Gespräches

Sie erhalten einen Ruf oder haben gerade einen Teilnehmer gewählt oder Sie führen gerade ein Gespräch und möchten für dieses Gespräch einen Outlook-Kontakt anlegen oder anzeigen.

- 1 Wählen Sie im Menü „Funktionen“ oder im Kontextmenü der entsprechenden Leitungstaste die Option „Kontakt anzeigen“. Ein vorhandener Outlook-Kontakt wird geöffnet, oder ein neuer Kontakt wird erstellt. Die Zuordnung eines Anrufes zu einem Kontakt erfolgt anhand der Rufnummer.
- 2 Wenn Sie einen neuen Kontakt erstellt haben, passen Sie ihn ggf. weiter an und speichern Sie ihn in Outlook ab.

16.2.7 Anzeigen und Erstellen von Outlook-Kontakten aus Listen

Ihre Outlook-Kontakte können Sie direkt aus verschiedenen Listen (z. B. dem Telefonbuch) in Swyxt! anlegen oder öffnen. Diese Funktion steht Ihnen in folgenden Listen zur Verfügung:

- Anrufliste
- Wahlwiederholungsliste
- Liste der Mitschnitte
- Telefonbuch (Global und Persönlich)
- Liste der Rückrufwünsche

Dabei wird anhand der Rufnummer geprüft, ob ein Kontakt schon vorhanden ist. Wird ein entsprechender Kontakt gefunden, dann wird er angezeigt. Es wird immer der Kontakt mit der weitestgehenden Übereinstimmung angezeigt. Kommt also ein interner Ruf von der Durchwahl 123 und Sie haben einen Kontakt „Meyer“ mit der Rufnummer „+49 (231) 444123“ und einen Kontakt „Jones“ mit der Rufnummer „123“, so wird in diesem Fall der Kontakt „Jones“ angezeigt.

Ist kein Kontakt vorhanden, wird ein neuer Kontakt angelegt, jedoch noch nicht direkt abgespeichert. Den neuen Kontakt können Sie dann in Outlook entsprechend weiterbearbeiten und speichern.

So öffnen Sie einen Kontakt aus einer Liste

- 1 Starten Sie Outlook.

- 2 Öffnen Sie in Swyxt! die Liste (z. B. die Anrufliste), aus der Sie den Kontakt öffnen möchten.
- 3 Markieren Sie den Kontakt und klicken Sie auf die Schaltfläche „Kontakt“. Ein vorhandener Outlook-Kontakt wird geöffnet, oder ein neuer Kontakt wird erstellt. Die Zuordnung eines Anrufes zu einem Kontakt erfolgt anhand der Rufnummer.
- 4 Wenn Sie einen neuen Kontakt erstellt haben, passen Sie ihn ggf. weiter an und speichern Sie ihn in Outlook ab.

16.2.8 Erstellen und Anzeigen von Outlook-Journaleinträgen

Sie können Ihre Telefonate im Outlook-Journal verwalten. Damit haben Sie Ihre Telefonaktivitäten im Überblick und können zu Telefonaten Notizen hinzufügen. Wenn Sie die Journalfunktionen nutzen, werden Ihre Telefonate automatisch in das Journal eingetragen. Sie können festlegen, welche Telefonate (ankommende interne, ankommende externe oder ausgehende Rufe) generell in das Outlook-Journal eingetragen werden. Sie können Journaleinträge bei Bedarf auch während eines Gespräches erstellen, siehe *Erstellen eines Journaleintrags während eines Gespräches*, Seite 203.

So benutzen Sie das Outlook-Journal

Passen Sie das Verhalten des Outlook-Journals entsprechend Ihren Wünschen an, indem Sie die Optionen „Journal für kommende Rufe“ und „Journal für gehende Rufe“ auf der Registerkarte „Swyxt!“ unter „Datei | Optionen | Add-Ins | Add-In-Optionen“ verändern. Siehe auch *Konfiguration*, Seite 196.

- 1 Sie haben zum Beispiel für kommende Rufe die Optionen
 - „In Journal eintragen und anzeigen“ gewählt, dann wird zu allen eingehenden Rufen ein Journaleintrag angelegt und direkt angezeigt. Sie können nun während des Gespräches Notizen eintragen.
 - „In Journal eintragen“ gewählt, dann werden Journaleinträge zu eingehenden Rufen erzeugt, aber nicht angezeigt.
- 2 Sie haben zum Beispiel für gehende Rufe die Optionen
 - „Erfolgreiche Anrufe in Journal eintragen“ und „Alle Anrufe in

Journal eintragen“ gewählt. Dann werden zu Anrufen aus Outlook, bei denen Sie den gewünschten Teilnehmer erreicht haben, und zu Anrufen aus Swyxt! Journaleinträge erzeugt, aber nicht angezeigt.

- 3 Sie finden in Abhängigkeit der von Ihnen vorgenommenen Einstellungen im Outlook-Journal Einträge zu Telefonanrufen. Diese werden im Betreff mit „Swyxt! Anruf <an/von> <Rufnummer oder Name>“ und mit Eintragstyp „Telefonanruf“ beschriftet. Öffnen Sie durch Doppelklicken einen Journaleintrag und fügen Sie Notizen hinzu.

16.2.9 Erstellen eines Journaleintrags während eines Gespräches

Sie können Outlook so konfigurieren, dass bei ankommenden internen, ankommenden externen oder ausgehenden Rufen automatisch ein Journaleintrag angelegt und ggf. angezeigt wird, siehe *Erstellen und Anzeigen von Outlook-Journaleinträgen*, Seite 202.

Wenn Sie diese Funktion generell ausgeschaltet oder nur für bestimmte Anrufe aktiviert haben, können Sie während eines Gespräches (bzw. auch schon während des Klingelns) einen Journaleintrag für dieses Gespräch anlegen.

So erstellen Sie einen Journaleintrag während eines Gespräches

Sie erhalten einen Ruf oder haben gerade einen Teilnehmer gewählt oder Sie führen gerade ein Gespräch und möchten für dieses Gespräch einen Journaleintrag anlegen.

- 1 Wählen Sie im Menü „Funktionen“ oder im Kontextmenü der entsprechenden Leitungstaste die Option „Journaleintrag erstellen“. Das Telefonat wird im Outlook-Journal vermerkt.


16.2.10 Outlook-Kalender auf Namenstaste

Sie können über das Kontextmenü einer Namenstaste für den jeweiligen Teilnehmer den Outlook-Kalender direkt aufrufen. Weiterhin werden die nächsten Verfügbarkeitsinformationen aus dem Outlook-Kalender auf der Kontaktkarte unter bestimmten Voraussetzungen angezeigt.

Die Kontaktkarte zeigt dann den aktuellen Status (z. B. „frei bis 10:30“) und den folgenden Status an (z. B. „dann abwesend bis 12:00“).

Voraussetzung ist, dass der Teilnehmer durch Outlook erkannt wird. Die Erkennung erfolgt über die Beschriftung der Namenstaste oder über die gespeicherte Rufnummer. Weiterhin muss der Outlook-Kalender des jeweiligen Teilnehmers entsprechend freigegeben sein. Durch Klicken auf diesen Eintrag wird der Outlook-Kalender geöffnet.

Sind die Voraussetzungen für die Anzeige der Verfügbarkeitsinformationen erfüllt, wird im Kontextmenü der Eintrag „Kalender anzeigen“ erscheinen.



In folgenden Fällen wird der Menüeintrag „Kalender anzeigen“ ausgegraut:

- Outlook ist nicht gestartet.
- Das Outlook-AddIn ist nicht installiert.
- Der Outlook-Kalender des entsprechenden Teilnehmers ist nicht freigegeben.
- Die Namenstaste wurde mit einer externen Rufnummer belegt.

16.2.11 Erstellen einer Terminanfrage über eine Namenstaste

Sie können über das Kontextmenü einer Namenstaste direkt eine Terminanfrage erstellen. Als Teilnehmer wird die auf der Namenstaste gespeicherte Person eingetragen.

So erstellen Sie eine Terminanfrage aus Swyxt!

- 1 Wählen Sie im Kontextmenü der Namenstaste die Option „Termin planen...“.
Eine neue Outlook-Terminanfrage wird erstellt und die auf der Namenstaste gespeicherte Person wird als Teilnehmer eingetragen.
- 2 Passen Sie die Angaben in der Terminanfrage wie gewohnt an.

16.2.12 Erstellen einer Aufgabenanfrage über eine Namenstaste

Sie können über das Kontextmenü einer Namenstaste direkt eine Aufgabenanfrage erstellen. Als Empfänger wird die auf der Namenstaste gespeicherte Person eingetragen.


So erstellen Sie eine Aufgabenanfrage aus Swyxt!

- 1 Wählen Sie im Kontextmenü der Namenstaste die Option „Aufgabe anfragen...“.
Eine neue Outlook-Aufgabenanfrage wird erstellt und die auf der Namenstaste gespeicherte Person wird als Teilnehmer eingetragen.
- 2 Passen Sie die Angaben in der Aufgabenanfrage wie gewohnt an.

16.2.13 Auflösung des Outlook-Kontaktes auf der Namenstaste

Sie können über das Kontextmenü der Namenstaste sehen, ob ein auf einer Namenstaste hinterlegter Kontakt einem Outlook-Exchange-Benutzer oder einem Ihrer Outlook-Kontakte zugeordnet werden kann. Die Zuordnung eines Kontaktes wird benötigt, wenn Sie eine Aufgaben- oder Terminanfrage stellen oder die Kalenderinformationen eines Benutzers

auf der Namenstaste anzeigen möchten.



Je nach Zuordnung ändert sich der Menüeintrag entsprechend:

- Informationen zu <Exchange-Name>
Ein Outlook-Exchange-Benutzer wurde gefunden. Durch Klicken auf diesen Eintrag werden die Outlook-Eigenschaften des aufgelösten Benutzers angezeigt.
- Kontakt anzeigen <Kontaktname>
Ein Outlook-Kontakt wurde gefunden. Durch Klicken auf diesen Eintrag wird Ihr Outlook-Kontakt angezeigt.
- Kontakt anzeigen...
Es ist keine Zuordnung möglich. Der Eintrag ist deaktiviert.

Die Erkennung erfolgt anhand der Beschriftung der Namenstaste. Dieser Name wird über Outlook mit dem Exchange-Server abgeglichen. Wenn ein Exchange-Benutzer identifiziert wurde, wird keine weitere Suche gestartet - z. B. in Ihren Outlook-Kontakten. In bestimmten Fällen kann dies jedoch zu fehlerhaften Auflösungen führen, wenn die Namenstaste z. B. nur mit einem Teil des Namens beschriftet ist. Deshalb sollten Sie möglichst vollständige Namen auf Namenstasten hinterlegen.

Ist eine Auflösung allein anhand des auf der Namenstaste gespeicherten Namens nicht möglich, wird die auf der Namenstaste hinterlegte Rufnummer im Globalen und Persönlichen Telefonbuch geprüft, sowie in den Outlook-Kontakten. Ergibt sich dabei eine Übereinstimmung, erfolgt eine erneute Überprüfung des im Telefonbuch gespeicherten Namens über den Exchange-Server bzw. es wird der in den Outlook-Kontakten gespeicherte Name verwendet.

16.2.14 Swyx Voicemail Player

Mit dem Swyx Voicemail Player können Sie Ihre Voicemails direkt in Microsoft Outlook anhören, ohne dass eine zusätzliche Software installiert werden muss.

Sie können festlegen, ob der Player erst nach Öffnen einer Voicemail oder schon beim Klicken auf die geschlossene Nachricht im Lesebereich aufgerufen wird. Bei einer Neuinstallation sind diese Funktionen standardmäßig aktiviert. Für Informationen zum Aktivieren/Deaktivieren der Funktion siehe *So legen Sie das Verhalten der Outlook-Kontakte, des Swyx Voicemail Players und des Outlook-Journals fest*, Seite 196.

Sie können mehrere Voicemail-Nachrichten öffnen und abwechselnd abspielen und parallel nach weiteren Voicemails im Navigationsbereich suchen.


So hören Sie Ihre Voicemails in Outlook ab

- 1 Starten Sie Outlook.
- 2 Wählen Sie eine Voicemail-Nachricht im Navigationsbereich oder öffnen Sie die Nachricht (je nach Konfiguration). Der Swyx Voicemail

Player erscheint über der Nachricht:

Swyx Voicemail Player

Speakers / Headphones 



 Antworten  Allen antworten  Weiterleiten

Di 23. 04. 2019 14:20



SwyxWare

Voicemail from 297 Jones, John, Dauer: 00:23

An  Dupont, Marie

 voicemail-190423-142008-297-Jones, John.wav
41 KB

SwyxWare Voicemail

From

CallerID: 276

Name: Jones, John

Datum: 23.04.2019 14:20:08

Dauer: 00:23

- Klicken Sie auf , um die Voicemail anzuhören.
- Klicken Sie auf , um das Abspielen zu unterbrechen.
- Klicken Sie auf , um das Abspielen zu stoppen.
- Mit dem Schieberegler  00:00:00 / 00:00:23 können Sie zu einer anderen Stelle in der Nachricht gelangen.
- Mit dem Lautstärkereglern  können Sie die gewünschte Lautstärke einstellen.
Als Standard wird die Lautstärke von Swyxt! übernommen, die für

jeden Audio-Modus separat eingestellt ist.

- Über die Dropdown-Liste (rechts oben)  können Sie den Audio-Modus für die Wiedergabe auswählen.

Wenn nicht anders gewählt, wird der Audio-Modus verwendet, den Sie in Swyxt! als Standard gesetzt haben. Sie können den Audio-Modus mit dem Audio-Gerät auswählen, indem Sie die Gabelfunktion (Abheben/Auflegen) betätigen.


Welches Audiogerät zu welchem Audio-Modus zugewiesen ist, legen Sie in der lokalen Einstellungen von Swyxt! fest, siehe **So legen Sie Einstellungen zur Verwendung der Audio-Geräte fest**, Seite 163.

16.3 Namensauflösung aus Outlook-Kontakten

Ist die Rufnummer eines Anrufers bekannt (z. B. in den Outlook-Kontakten oder dem Telefonbuch), so zeigt Swyxt! statt der Rufnummer direkt den Namen des Anrufers an. Sie können wählen, welche Kontakt-Ordner bei einem eingehenden Ruf durchsucht werden sollen, um die Nummer aufzulösen. Zur Auswahl stehen Ihnen alle Kontakte-Ordner, die Sie auch bereits in Ihrem Outlook aufgelistet sehen.

So wählen Sie die Outlook-Kontakte für die Namensauflösung aus

- 1 Klicken Sie in Ihrem Outlook unter „Datei | Optionen | Add-Ins“ auf die Schaltfläche „Add-In-Optionen...“.



Wählen Sie die Registerkarte „Swyxt! Namensauflösung“. Sie sehen alle Kontakte-Ordner, die Sie in Ihrem Outlook auswählen können.

- 2 Wählen Sie hier aus, in welchen Ordnern bei einem eingehenden Ruf nach Kontakten gesucht werden soll. Standardmäßig sind alle verfügbaren Ordner ausgewählt.

17 Lotus/IBM/HCL Notes - Telefonieren mit Swyxt!

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Swyxt! und Lotus/IBM/HCL Notes zusammen nutzen können. Das Optionspaket bzw. die Zusatzfunktion Swyx Connector für Notes bietet folgende Funktionen:

- Notes-Kontakte bei eingehenden Rufen oder aus Listen anzeigen, siehe *Anzeigen eines Lotus/IBM/HCL Notes-Kontaktes bei eingehendem Ruf*, Seite 209
- die Suchfunktion im Eingabefeld und im Telefonbuch sucht auch in Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakten, siehe *Konfiguration*, Seite 207 und 10.6 **Suchfunktion im Eingabefeld**, Seite 96
- Namensauflösung aus Lotus/IBM/HCL Notes bei eingehenden Rufen und für die Listensuche, siehe *Namensauflösung bei eingehendem Ruf*, Seite 209
- Lotus/IBM/HCL Notes-Funktionen auf der Namenstaste, wie beispielsweise Kalenderinformationen, siehe *Namenstasten*, Seite 210

17.1 Swyx Connector für Notes - Installation

Installieren Sie Swyx Connector für Notes im Rahmen der Swyxt! Installation mit. Siehe auch 21.3.1 **Installation**, Seite 259. Damit stehen die Lotus/IBM/HCL Notes-Funktionen auf der Swyxt! Oberfläche zur Verfügung (z. B. Optionen im Kontextmenü der Namenstasten).

Um Swyx Connector für Notes nutzen zu können, benötigen Sie mindestens Lotus/IBM/HCL Notes V9.

So installieren Sie Swyx Connector für Notes

- 1 Schließen Sie ggf. Lotus/IBM/HCL Notes.
- 2 Starten Sie den Swyxt! Installationsassistenten, siehe **So installieren Sie Swyxt!**, Seite 260 und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
- 3 Wählen Sie als Installationsart die Option „Benutzerdefiniert“. Über diese Option können Sie die zu installierenden Komponenten festlegen.

- 4 Wählen Sie die Komponente „Notes“ aus und fahren Sie mit der Installation wie unter **So installieren Sie Swyxt!**, Seite 260 beschrieben fort.

17.2 Konfiguration

Damit Ihre Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakte für die Funktionen der Lotus/IBM/HCL Notes-Integration verwendet werden, sollten Sie die Datenbanken angeben, die zur Suche in Ihren Kontakten verwendet werden.

Die Auswahl wirkt sich aus auf:

- die Namensauflösung bei eingehenden Rufen
- die Rufnummernauflösung z. B. beim Wählen aus einer E-Mail
- die Suchfunktionen (im Swyxt! Eingabefeld und im Telefonbuch - bei entsprechender Konfiguration).

So legen Sie die Optionen für die Lotus/IBM/HCL Notes-Integration fest

- 1 Rufen Sie den Dialog via Windows-Explorer über das Verzeichnis „Programme\Swyxt!\NotesAddInSettings.exe“ auf. Das Dialogfeld zu den Einstellungen der Datenbanken wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie unter „Speicherort der Datenbank auswählen“ die Option „Eigener Computer“ bzw. den Namen des Domino-Servers aus. Damit definieren Sie zunächst, ob Sie die Liste der lokalen Datenbanken (Ihre eigenen Kontakte) oder der Datenbanken auf dem DominoServer (Kontakte, die auch anderen Benutzern zur Verfügung stehen) konfigurieren möchten. Nach der Auswahl eines Speicherortes werden alle dort verfügbaren Datenbanken angezeigt. Diese Auswahlliste kann für die Datenbanken auf dem Domino-Server durch den Administrator konfiguriert werden.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Datenbanken, die zur Namensauflösung verwendet werden sollen.
- 4 Legen Sie für die einzelnen Datenbanken weitere Optionen fest. Diese gelten für die jeweils markierte Datenbank:
 - „Kontakt bei eingehendem Ruf öffnen“: Wird ein Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakt in dieser Datenbank gefunden, wird er direkt geöffnet. Sind mehrere passende Kontakte vorhanden, wird jedoch nur der erste geöffnet.

„Kontakt für unbekanntem externen Anruf in dieser Datenbank erstellen“: Wird kein Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakt in dieser Datenbank gefunden, wird ein neuer Kontakt erstellt. Diese Option lässt sich nur für eine Datenbank aktivieren.

„Datenbank für Textsuche in Listen verwenden“: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Datenbank auch für die Suchfunktion im Eingabefeld und im Telefonbuch sowie für die Namensauflösung einzubeziehen.

17.2.1 Rufnummernformate

Damit Sie Lotus/IBM/HCL Notes sinnvoll zusammen mit Swyxt! nutzen können, müssen die externen Rufnummern in den Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakten im so genannten „Kanonischen Rufnummernformat“ gespeichert sein. Eine kanonische Rufnummer beginnt immer mit einem Pluszeichen. Anschließend folgt die Landeskennzahl (für Deutschland also '49'), die Ortsvorwahl ohne führende Null in Klammern und dann die Rufnummer.

Beispiel für eine Rufnummer in München:

+49 (89) 12345678

Leerzeichen können Sie zur besseren Übersichtlichkeit einfügen, müssen Sie aber nicht. Durchwahlnummern bei Telefonanlagen können Sie auch mit einem Bindestrich von der Anschlussnummer abtrennen.

Beispiel:

+49 (89) 12345-67



Beachten Sie länderspezifische Besonderheiten, wie z. B. für Italien: Hier muss die führende Null in der Ortsvorwahl enthalten sein.

17.3 Wählen aus Lotus/IBM/HCL Notes

Zum Wählen aus Lotus/IBM/HCL Notes steht Ihnen in der Lotus/IBM/HCL Notes-Symbolleiste eine Schaltfläche zur Verfügung. Sie können damit die Swyxt! Wählhilfe in Lotus/IBM/HCL Notes von jeder Stelle aus starten.



Dieses Feature ist nicht Bestandteil des Swyxt! Setups. Sie erhalten das Installationspaket via Swyx Help Center.

Nach dem Aufrufen der Swyxt! Wählhilfe können Sie über eine Suchfunktion einen Kontakt in den Standarddatenbanken suchen und die Rufnummern des Kontaktes werden in die Wählhilfe übernommen.


Wenn Sie die Swyxt! Wählhilfe in einer E-Mail, einem Kalendereintrag, einer zugewiesenen Aufgabe oder einem Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakt starten, bietet die Swyxt! Wählhilfe die im jeweiligen Kontakt gefundenen Rufnummern an.



Ist die E-Mail eine Voicemail, so wird nicht der Absender (SwyxServer), sondern der Anrufer in die Swyxt! Wählhilfe übernommen.

So rufen Sie einen Teilnehmer aus Lotus/IBM/HCL Notes an

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf das Swyxt! Symbol.
Oder
Markieren Sie ggf. mit einem Klick den (Kontakt, die E-Mail, den Kalendereintrag oder Aufgabe) des gewünschten Gesprächspartners und klicken Sie in der Menüleiste auf das Swyxt! Symbol.
Die „Swyxt! Wählhilfe“ öffnet sich.
- 2 Geben Sie ggf. den Namen des gewünschten Gesprächspartners ein, und klicken Sie auf „Namen überprüfen“. Die konfigurierten Datenbanken werden durchsucht. Bei mehreren Ergebnissen werden diese in einer Auswahlliste dargestellt. Wählen Sie den entsprechenden Kontakt und klicken Sie auf „OK“, um zum Dialogfeld „Swyxt! Wählhilfe“ zurückzukehren.
- 3 Möchten Sie den Anruf einem Projekt zuordnen, so geben Sie die Projektziffer ein oder wählen Sie die Ziffer aus der vorhandenen Dropdown-Liste aus.
Siehe auch 10.16 **Projektkennziffer**, Seite 127.
- 4 Hat Ihr ausgewählter Kontakt mehr als eine Rufnummer, so werden Ihnen alle verfügbaren Rufnummern dargestellt.



- 5 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Wählen“, die der gewünschten Rufnummer zugeordnet ist. Das Swyxt! Fenster kommt in den Vordergrund und die Rufnummer wird von Swyxt! gewählt.



Damit Swyxt! die bei Lotus/IBM/HCL Notes eingetragenen Rufnummern nutzen kann, müssen die Rufnummern im richtigen Format erfasst sein. Siehe auch *Rufnummernformate*, Seite 208.



Beachten Sie bitte die länderspezifischen Besonderheiten, wie z. B. für Italien: Hier muss die führende Null in der Ortsvorwahl enthalten sein.

17.4 Namensauflösung bei eingehendem Ruf

Mit Lotus/IBM/HCL Notes können Sie Swyxt! nicht nur als Wählhilfe nutzen, sondern auch zum Identifizieren eingehender Rufe. Kann die Nummer eines eingehenden Rufes in den Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakten

identifiziert werden, dann wird der zugeordnete Name während des Klingelns angezeigt und im Rufjournal aufgeführt. Swyxt! durchsucht dabei alle konfigurierten Kontakte-Datenbanken, siehe *Konfiguration*, Seite 207.

17.5 Anzeigen eines Lotus/IBM/HCL Notes-Kontaktes bei eingehendem Ruf

Sie können Sie in Ihrem Lotus/IBM/HCL Notes bestimmen, dass der entsprechende Kontakt aus Ihren Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakten automatisch geöffnet wird. Die zu verwendenden Lotus/IBM/HCL Notes-Datenbanken können in der Lotus/IBM/HCL Notes-Konfiguration ausgewählt werden. Für jede Kontakte-Datenbank können Sie definieren, ob

- Kontakte ausschließlich für bereits in Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakte eingetragene Anrufer angezeigt werden sollen oder
- immer ein Kontakt zu jedem Anrufer angezeigt werden soll - bei einem unbekanntem Anrufer wird also ein neuer Kontakt angelegt.

Siehe auch *Konfiguration*, Seite 207.

17.6 Anzeigen und Erstellen von Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakten während eines Gespräches

Sie können die Lotus/IBM/HCL Notes-Integration so konfigurieren, dass bei Telefonaten automatisch ein Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakt angezeigt oder sogar angelegt wird, siehe *Konfiguration*, Seite 207.

Wenn Sie diese Funktion generell ausgeschaltet oder nur für bestimmte Datenbanken aktiviert haben, können Sie während eines Gespräches (bzw. auch schon während des Klingelns) einen Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakt für den jeweiligen Gesprächspartner anzeigen bzw. anlegen. Ist kein Kontakt vorhanden, wird ein neuer Kontakt angelegt, jedoch noch nicht direkt abgespeichert. Den neuen Kontakt können Sie dann in Lotus/IBM/HCL Notes entsprechend weiterbearbeiten und speichern.

So öffnen Sie einen Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakt während eines Gespräches

Sie erhalten einen Ruf oder haben gerade einen Teilnehmer gewählt oder Sie führen gerade ein Gespräch und möchten für dieses Gespräch einen Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakt anlegen oder anzeigen.

- 1 Wählen Sie im Menü „Funktionen“ oder im Kontextmenü der entsprechenden Leitungs- oder Namenstaste die Option “Kontakt anzeigen”.
Ein vorhandener Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakt wird geöffnet, oder ein neuer Kontakt wird erstellt. Die Zuordnung eines Anrufes zu einem Kontakt erfolgt anhand der Rufnummer.
- 2 Wenn Sie einen neuen Kontakt erstellt haben, passen Sie ihn ggf. weiter an und speichern Sie ihn in Lotus/IBM/HCL Notes ab.

17.7 Anzeigen und Erstellen von Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakten aus Listen

Ihre Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakte können Sie direkt aus dem Telefonbuch oder den Listen im Rufjournal in Swyxt! anlegen oder öffnen.

Dabei wird anhand der Rufnummer geprüft, ob ein Kontakt schon vorhanden ist. Wird ein entsprechender Kontakt gefunden, dann wird er angezeigt. Es werden nur Kontakte angezeigt, bei denen die Rufnummer komplett übereinstimmt, andernfalls wird immer ein neuer Kontakt angelegt.

Ist kein Kontakt vorhanden, wird ein neuer Kontakt angelegt, jedoch noch nicht direkt abgespeichert. Den neuen Kontakt können Sie dann in Lotus/IBM/HCL Notes entsprechend weiterbearbeiten und speichern.

So öffnen Sie einen Kontakt aus einer Liste

- 1 Starten Sie Lotus/IBM/HCL Notes.
- 2 Öffnen Sie die Liste (z. B. das Telefonbuch), aus der Sie den Kontakt öffnen möchten.
- 3 Markieren Sie den Kontakt und klicken Sie auf „Kontakt anzeigen”.
Ein vorhandener Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakt wird geöffnet, oder ein neuer Kontakt wird erstellt. Die Zuordnung eines Anrufes zu einem Kontakt erfolgt anhand der Rufnummer.

- 4 Wenn Sie einen neuen Kontakt erstellt haben, passen Sie ihn ggf. weiter an und speichern Sie ihn in Lotus/IBM/HCL Notes ab.

17.8 Namenstasten

Bestimmte Lotus/IBM/HCL Notes-Funktionen können Sie direkt über die Swyxt! Namenstaste aufrufen.

- Anzeige von Kalender-Informationen
Im Kontextmenü einer Namenstaste können Sie den Lotus/IBM/HCL Notes-Kalender der auf der Namenstaste gespeicherte Person aufrufen. Siehe *Kalender auf der Namenstaste*, Seite 210.
- Terminplanung
Sie können über das Kontextmenü der Namenstaste eine Terminanfrage erstellen. Als Teilnehmer wird die auf der Namenstaste gespeicherte Person eingetragen. (Siehe auch *Erstellen einer Terminanfrage über eine Namenstaste*, Seite 211.
- Aufgabenanfrage
Sie können über das Kontextmenü der Namenstaste eine neue Aufgabe erstellen. Als Empfänger wird direkt die auf der Namenstaste gespeicherte Person eingetragen. Siehe auch *Erstellen einer Aufgabenanfrage über eine Namenstaste*, Seite 211.
- Auflösung des Lotus/IBM/HCL Notes-Benutzers über die Namenstaste
Sie können über das Kontextmenü der Namenstaste sehen, ob ein auf einer Namenstaste hinterlegter Kontakt einem Lotus/IBM/HCL Notes-Benutzer oder einem Ihrer Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakte zugeordnet werden kann, oder ob keine Zuordnung möglich ist. Je nach Zuordnung ändert sich der Menüeintrag entsprechend. Siehe auch *Auflösung des Lotus/IBM/HCL Notes-Kontaktes auf der Namenstaste*, Seite 211.


So rufen Sie einen Teilnehmer aus Lotus/IBM/HCL Notes an

17.8.1 Kalender auf der Namenstaste

Sie können über die Kontaktkarte einer Namenstaste für den jeweiligen Teilnehmer den Lotus/IBM/HCL Notes-Kalender direkt aufrufen. Weiterhin werden die nächsten Verfügbarkeitsinformationen aus dem Lotus/

IBM/HCL Notes-Kalender direkt auf der Kontaktkarte unter bestimmten Voraussetzungen angezeigt.

Die Kontaktkarte zeigt dann den aktuellen Status (z. B. „frei bis 10:30“) und den folgenden Status an (z. B. „dann abwesend bis 12:00“).



Voraussetzung ist, dass der Teilnehmer durch Lotus/IBM/HCL Notes erkannt wird. Die Erkennung erfolgt über die Beschriftung der Namensstaste oder über die gespeicherte Rufnummer. Weiterhin muss der Lotus/IBM/HCL Notes-Kalender des jeweiligen Teilnehmers entsprechend freigegeben sein. Durch Klicken auf diesen Eintrag wird der Lotus/IBM/HCL Notes-Kalender geöffnet.

Sind die Voraussetzungen für die Anzeige der Verfügbarkeitsinformationen nicht erfüllt, wird der Menüeintrag „Kalender anzeigen“ statt der Kalender-Informationen angezeigt.

- Menüeintrag „Kalender anzeigen“ aktiv: Swyxt! konnte die Kalenderinformationen nicht einsehen. Die Ursache könnten beispielsweise Netzwerkprobleme oder bestimmte Lotus/IBM/HCL Notes-Konfigurationseinstellungen sein. Durch Klicken auf diese Menüoption wird der Lotus/IBM/HCL Notes-Kalender geöffnet. Wurde der Kontakt nicht eindeutig erkannt oder der Kalender nicht freigegeben, kann der Kalender nicht aufgerufen werden und eine entsprechende Meldung wird angezeigt.
- Menüeintrag „Kalender anzeigen“ ausgegraut: Lotus/IBM/HCL Notes ist nicht gestartet, das Lotus/IBM/HCL Notes-Plugin ist nicht installiert, die Namensstaste wurde mit einer externen Rufnummer belegt.

17.8.2 Erstellen einer Terminanfrage über eine Namenstaste

Sie können über das Kontextmenü einer Namenstaste direkt eine Terminanfrage erstellen. Als Teilnehmer wird die auf der Namenstaste gespeicherte Person eingetragen.

So erstellen Sie eine Terminanfrage aus Swyxt!

- 1 Wählen Sie im Kontextmenü der Namenstaste die Option „Terminanfrage“. Eine neue Lotus/IBM/HCL Notes-Terminanfrage wird erstellt und die auf der Namenstaste gespeicherte Person wird als Teilnehmer eingetragen.
- 2 Passen Sie die Angaben in der Terminanfrage wie gewohnt an.

17.8.3 Erstellen einer Aufgabenanfrage über eine Namenstaste


Sie können über das Kontextmenü einer Namenstaste direkt eine Aufgabenanfrage erstellen. Als Empfänger wird die auf der Namenstaste gespeicherte Person eingetragen.

So erstellen Sie eine Aufgabenanfrage aus Swyxt!

- 1 Wählen Sie im Kontextmenü der Namenstaste die Option „Aufgabenanfrage“. Eine neue Lotus/IBM/HCL Notes-Aufgabenanfrage wird erstellt und die auf der Namenstaste gespeicherte Person wird als Teilnehmer eingetragen.
- 2 Passen Sie die Angaben in der Aufgabenanfrage wie gewohnt an.

17.8.4 Auflösung des Lotus/IBM/HCL Notes-Kontaktes auf der Namenstaste

Sie können über das Kontextmenü der Namenstaste sehen, ob ein auf einer Namenstaste hinterlegter Kontakt einem Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakt zugeordnet werden kann. Die Zuordnung eines Kontaktes wird benötigt, wenn Sie eine Aufgaben- oder Terminanfrage stellen oder die Kalenderinformationen eines Benutzers auf der Namenstaste anzeigen möchten.



Je nach Zuordnung ändert sich der Menüeintrag entsprechend:

- Informationen zu <Kontaktname>
Ein Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakt wurde gefunden. Durch Klicken auf diesen Eintrag wird der Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakt angezeigt.
- Kontakt anzeigen...
Es ist keine Zuordnung möglich. Der Eintrag ist deaktiviert.

Die Erkennung erfolgt anhand der Beschriftung der Namenstaste und der hinterlegten Rufnummer. Dieser Name wird über Lotus/IBM/HCL Notes mit den Lotus/IBM/HCL Notes-Kontakten abgeglichen. In bestimmten Fällen kann es jedoch zu fehlerhaften Auflösungen führen, wenn die Namenstaste z. B. nur mit einem Teil des Namens beschriftet ist. Deshalb sollten Sie möglichst vollständige Namen auf Namenstasten hinterlegen.

17.9 Swyx Connector für Notes - Deinstallation

Wie bei der Installation sind auch bei der Deinstallation zwei Schritte erforderlich.

So deinstallieren Sie Swyx Connector für Notes

- 1 Schließen Sie ggf. Lotus/IBM/HCL Notes.
- 2 Starten Sie dann den Swyxt! Installationsassistenten, siehe **So aktualisieren Sie Ihre Swyxt! Version**, Seite 264, und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
- 3 Wählen Sie auf der Seite „Anwendung ändern, reparieren oder entfernen“ die Option „Modifizieren“.
- 4 Deaktivieren Sie auf der folgenden Seite die Komponente Lotus/IBM/HCL Notes und fahren Sie mit der Installation, wie unter **So installieren Sie Swyxt!**, Seite 260 beschrieben, fort.

18 VisualContacts und DATEV

Durch verschiedene Zusatzfunktionen ist es möglich, Anwendungen von Drittherstellern in SwyxWare zu integrieren:



Diese Funktion steht in SwyxON nicht zur Verfügung.



Beachten Sie bei der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Bei Fragen, insbesondere zum Thema Datenschutz in SwyxWare, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Option „Swyx VisualContacts“

Swyx VisualContacts erweitert Swyxlt! durch die Anbindung an ESTOS MetaDirectory 4.0 Professional oder C4B XPhone Connect Directory V6.0.81 SR 1.

ESTOS MetaDirectory oder C4B XPhone Connect Directory V6.0.81 SR 1 sind Serveranwendungen, welche die Anbindung von externen Datenquellen an Swyxlt! ermöglichen.

Swyx VisualContacts bietet Ihnen die Möglichkeit auf Kontaktdaten wie Namen, Adressen, Rufnummern, Bilder und kundenspezifische Informationen effizient und individuell zuzugreifen. Bei großen und verteilten Datenbeständen wird die Suche nach Kontaktdaten einfacher und die Anzeige der Suchergebnisse schneller.

Siehe auch *Wie benutze ich Swyx VisualContacts*, Seite 216.

Bei Fragen zu ESTOS MetaDirectory und C4B XPhone Connect Directory wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Option “Swyx Connector für DATEV“


Die Anbindung an ESTOS MetaDirectory bzw. C4B XPhone Connect Directory ermöglicht außerdem die Integration von DATEV in SwyxWare. Damit werden die DATEV-Kontaktdaten und die Telefonie-Funktion mit Swyxlt!, dem Computer-Telefonie-Client, zusammengeführt. Telefoni-

sche Kommunikation und Datenverwaltung werden effektiver und können in weniger Schritten abgewickelt werden.

Swyxlt! dient als die Schnittstelle zwischen der Telefon-Leitung und der Datenverwaltung in DATEV.

- Kontakte, die Sie aus DATEV anrufen, werden über Swyxlt! gewählt.
- Die Daten aller eingehenden Rufe werden mit den DATEV Stammdaten verglichen, um eine mögliche Zuordnung zu einem DATEV-Adressaten festzustellen. Wurde eine Zuordnung festgestellt, d. h. der Anruf ist von einem DATEV-Adressaten eingegangen, werden die Schnellinfos zum Adressaten und kontextbezogenen Links zum DATEV Arbeitsplatz dynamisch aufgerufen und im Swyxlt! angezeigt.
- Die Anrufrufen (Status, Dauer) werden auf Wunsch an die DATEV-Telefonie weitergeleitet.

Siehe auch *Wie benutze ich Swyx Connector für DATEV*, Seite 218.



☎ ausgehender Ruf

☎ eingehender Ruf

Option "Swyx VisualGroups"

Swyx VisualGroups bietet die Möglichkeit, Warteschlangenansrufe in Swyx! visuell zu verwalten. Eingehende Anrufe werden automatisch in Warteschlangen eingereiht, Benutzern an ihre interne Rufnummer weitergeleitet und auf einer Swyx! Leitungstaste angezeigt. Verpasste Anrufe können nachverfolgt werden. Zusätzlich bietet Swyx VisualGroups Enhanced eine Statistikfunktion sowie die Möglichkeit verpasste Anrufe nachzuverfolgen.

Für weitere Informationen zu VisualGroups ab Version 1.1, siehe <https://help.swyx.com/visualgroups/1.40/web/Swyx/de-DE/index.html>.

18.1 Voraussetzungen zur Nutzung von Swyx VisualContacts, Swyx Connector für DATEV und Swyx VisualGroups

Swyx VisualContacts und Swyx Connector für DATEV

- ESTOS MetaDirectory ab Version 4.0 Professional bzw. C4B XPhone Connect Directory muss auf einem Server im lokalen Netzwerk installiert sein.
- Microsoft .NET Framework 4.0 muss auf dem lokalen Rechner installiert sein.
- Swyx! ab Version 2011 R2 MP1 muss installiert sein.
- Nur Swyx Connector für DATEV: DATEV Basis pro V 2.0 oder höher mit DATEV Telefonie Basis V 1.0 oder höher muss auf demselben Rechner wie Swyx! installiert sein.

Swyx VisualGroups

Für weitere Informationen zu Swyx VisualGroups ab Version 1.1, siehe <https://help.swyx.com/visualgroups/1.40/web/Swyx/de-DE/index.html>.

18.2 Installation und Einrichtung von Swyx VisualContacts, Swyx Connector für DATEV und Swyx VisualGroups


Dieses Kapitel beinhaltet eine kurze Übersicht über die Installation und unbedingt erforderlichen Einstellungen der notwendigen Programme.

18.2.1 Installation von DATEV

Für die Integration von DATEV wird es empfohlen zunächst DATEV zu installieren und anschließend Swyx!.

Detaillierte Informationen zur DATEV Installation entnehmen Sie bitte der DATEV Dokumentation.

Nach der Installation müssen Sie im DATEV Arbeitsplatz unter "Extras | Einstellungen | Stammdaten" die Option "Telefon- und Faxnummern bei Eingabe ins DIN-Format umwandeln" aktivieren:



Für die Nutzung von DATEV benötigen Sie eine entsprechende Lizenz.

18.2.2 Voraussetzungen

Für Voraussetzungen und Handlungsanweisungen für die benutzerdefinierte Swyxt! Installation siehe 21 **Swyxt! installieren und deinstallieren**, Seite 258.

Swyx VisualContacts

Bei einer Neuinstallation von Swyxt! müssen Sie im Installationsassistenten die Option "Benutzerdefiniert" auswählen.


Für die Installation von Swyx VisualContacts muss die Komponente "VisualContacts AddIn" aktiviert werden.



Bei einer Aktualisierung von Swyxt! wird Swyx VisualContacts nicht automatisch installiert. Starten Sie nach der Aktualisierung das Setup erneut und wählen Sie mit der Option "Modifizieren" die benutzerdefinierte Installation. Aktivieren Sie anschließend die Funktion "VisualContacts AddIn".

Swyx Connector für DATEV

Für die DATEV-Integration müssen Sie die Komponente "DATEV AddIn" im Installationsassistenten aktivieren:



Wenn DATEV auf dem System bereits vorhanden ist, wird dies bei der Swyxt! Installation erkannt und die erforderlichen Komponenten werden automatisch mitinstalliert.



Bei einer Aktualisierung von Swyxlt! wird Swyx Connector für DATEV nicht automatisch installiert. Starten Sie nach der Aktualisierung das Setup erneut und wählen Sie mit der Option "Modifizieren" die benutzerdefinierte Installation. Aktivieren Sie anschließend die Funktion "DATEV AddIn".

Swyx VisualContacts und Swyx VisualGroups Skin

Um diese Optionen nutzen zu können, müssen Sie ggf. in Swyxlt! unter "Einstellungen | Benutzerprofil | Skin" eine der folgenden Skins auswählen:



Ggf. hat Ihnen Ihr Administrator die entsprechende Skin bereits zugeordnet.

- "Swyxlt! 2013 [4x VisualContacts].cab"
- "Swyxlt! 2013 [8x VisualContacts].cab"
- "Swyxlt! 11 [5x VisualGroups Standard].cab" (ohne Statistiken und Verwaltung verpasster Anrufe)
- "Swyxlt! 11 [5x VisualGroups Enhanced].cab" (mit Statistiken und Verwaltung verpasster Anrufe)



Die ausgewählte Skin steht Ihnen auch auf anderen PCs, an denen Sie sich mit Ihren Windows-Anmeldedaten anmelden, zur Verfügung. Die Skin wird dort automatisch geladen.

Siehe auch 20 **Benutzung von Skins**, Seite 227.

18.2.2.1 LDAP-Server-Parameter festlegen

ESTOS MetaDirectory 4.0 Professional bzw. C4B XPhone Connect Directorybasieren auf einem LDAP-(Lightweight Directory Access Protocol) Server. Der LDAP-Server stellt für die Kontaktinformationen einen Verzeichnisdienst zur Verfügung.

Um den Zugang zu ESTOS MetaDirectory bzw. C4B XPhone Connect Directoryvia Swyxlt! zu ermöglichen, müssen die Zugangsparameter des LDAP-Servers auf der Registerkarte "VisualContacts" angegeben werden.

Die LDAP-Server-Parameter rufen Sie auf, indem Sie auf die Einstellungstaste auf der Registerkarte "VisualContacts" klicken:

| Seite 1 | Seite 2 | Seite 3 | VisualContacts |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Name des LDAP-Servers, der die Kontaktdaten bereitstellt. | | | |
| LDAP-Server | | | |
| Server: <input type="text" value="do-swyxware06:712"/> | | | |
| Beispiel: beispieserver:712 | | | |
| <input type="checkbox"/> Anmeldedaten verwenden | | | |
| Benutzername: <input type="text"/> | | | |
| Kennwort: <input type="text"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> Anderen LDAP-Knoten nutzen | | | |
| LDAP-Knoten: <input type="text" value="dc=meta"/> | | | |
| <input type="button" value="Zurücksetzen"/> | | <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> | |

- Unter "Server:" muss die IP-Adresse oder der Name des Servers angegeben werden, auf dem ESTOS MetaDirectory installiert ist. Falls erforderlich, muss auch der Port angegeben werden. Standardmäßig verwendet ESTOS MetaDirectory bzw. C4B XPhone Connect Directoryden Port 712.
- Falls eine Berechtigung für den Zugang zum Server erforderlich ist, muss die Option "Anmeldedaten verwenden" aktiviert und der Benutzername und das Kennwort angegeben werden.
- Für den Zugriff auf einen bestimmten LDAP-Knoten im MetaDirectory muss die Option "Anderen LDAP-Knoten nutzen" aktiviert und der gewünschte Knoten angegeben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Administrator.

18.3 Wie benutze ich Swyx VisualContacts


Mit Swyx VisualContacts suchen Sie nach Kontakten in vorausgewählten Datenquellen. Außerdem findet Swyxlt! automatisch bei eingehenden

und ausgehenden Anrufen anhand der Rufnummer die passenden Kontakte in ESTOS MetaDirectory bzw. C4B XPhone Connect Directory und zeigt sie auf der Registerkarte "VisualContacts" an.

18.3.1 Benutzeroberfläche

Die Registerkarte "VisualContacts" besteht aus Bedienelementen und einer Kontaktliste.

- Im Feld „Kontakte suchen“ können Sie Ziffern- oder Buchstabenfolgen eingeben, um nach Telefonnummern, Adressen oder Kontaktnamen zu suchen.
- Mit der Suchtaste starten Sie die Suche.
- Suchergebnisse und Kontextinformationen werden in der Kontaktliste dargestellt.
- Mit der Einstellungstaste rufen Sie die LDAP-Serverkonto-Einstellungen auf.



18.4 Nach Kontakten suchen

Sie können nach Adressen, Namen und Telefonnummern suchen. Die Suche kann auch während des Telefonats durchgeführt werden.



Es wird eine begrenzte Anzahl von Suchergebnissen angezeigt. Präzisieren Sie Ihren Suchbegriff, wenn das gewünschte Resultat nicht dabei ist.

So suchen Sie nach Kontakten

- 1 Geben Sie im Feld „Kontakte suchen“ auf der Registerkarte "VisualContacts" den Suchbegriff ein.
- 2 Klicken Sie auf die Suchtaste.
Die Suchergebnisse werden in der Kontaktliste dargestellt:

| Seite 1 | Seite 2 | Seite 3 | VisualContacts |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|
| Dupont | | | |
| <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="⚙️"/> | | | |
| Dupont, Marie | | | CRM ▾ |
| Dupont, Philip | | | CRM ▾ |

- 3 Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem gewünschten Eintrag, um alle in diesem Kontakt hinterlegten Informationen (Namen, Adressen, Rufnummern, Bilder, kundenspezifische Informationen, usw.) aufzurufen:

The screenshot shows the VisualContacts interface with a search bar containing 'Dupont'. Below the search bar, the contact details for 'Dupont, Marie' are displayed. The details include:

- Geschäftlich Unternehmen: Swyx Solutions GmbH
- Position: Account Manager
- Tel. Geschäftlich: +492314777
- E-Mail: marie.dupont@swyx.com
- Adresse: Emil-Figge-Straße 86, 44227 Dortmund, Germany
- Quelle: CRM Contacts

 The interface also shows navigation tabs for 'Seite 1', 'Seite 2', 'Seite 3', and 'VisualContacts'.

Falls der Suchbegriff in keiner Kontaktdatenquelle gefunden wird, erscheint die Meldung: "Die Suche nach "<Suchbegriff>" liefert keine Ergebnisse":

The screenshot shows the VisualContacts interface with a search bar containing 'Robert de Niro'. Below the search bar, a message is displayed: "Die Suche nach "Robert de Niro" liefert keine Ergebnisse." The interface also shows navigation tabs for 'Seite 1', 'Seite 2', 'Seite 3', and 'VisualContacts'.

Versuchen Sie es mit einem anderen Suchbegriff.

Die Einzelheiten über die Suchkriterien entnehmen Sie bitte der ESTOS MetaDirectory bzw. C4B XPhone Connect Directory Dokumentation.

18.5 Anzeige der Kontakte parallel zum Anruf

Bei einem eingehenden Anruf sucht SwyxIt! automatisch, anhand der Telefonnummer des Anrufers, die Kontaktdaten im ESTOS MetaDirectory und zeigt diese an.

The screenshot shows the VisualContacts interface with a search bar containing the phone number '+49 (151) 1234567'. Below the search bar, the contact details for 'Dupont, Marie' are displayed. The details include:

- Geschäftlich Unternehmen: Swyx Solutions GmbH
- Position: Account Manager
- Tel. Geschäftlich: +492314777
- E-Mail: marie.dupont@swyx.com
- Adresse: Emil-Figge-Straße 86, 44227 Dortmund, Germany
- Quelle: CRM Contacts

 The interface also shows navigation tabs for 'Seite 1', 'Seite 2', 'Seite 3', and 'VisualContacts'.

Falls die Rufnummer zu keiner Kontaktdatenquelle zugeordnet werden kann, erscheint im VisualContacts-Fenster die Meldung: "Die Suche nach "<Suchbegriff>" liefert keine Ergebnisse".

Handelt es sich bei einem Kontakt um einen DATEV-Adressaten, so wird der Kontakt mit einem "DATEV-Klick"-Symbol gekennzeichnet. Siehe auch *Via DATEV-Klick*, Seite 219.

Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem entsprechenden Eintrag, um alle in diesem Kontakt hinterlegten Informationen (Namen, Adressen, Rufnummern, Bilder, kundenspezifische Informationen, usw.) aufzurufen.

Bei ausgehenden Anrufen spielt es keine Rolle, ob Sie diesen über das Eingabefeld von SwyxIt! tätigen oder z. B. von DATEV aus initiieren - SwyxIt! zeigt Ihnen die passenden Kontaktdaten auf der Registerkarte "VisualContacts" an.

- Durch den Klick auf eine Telefonnummer wird die Kontaktperson via SwyxIt! angerufen.
 - Durch den Klick auf eine E-Mail-Adresse in den Kontaktdetails öffnet sich Ihr Standard-E-Mail-Programm und übernimmt die E-Mail-Adresse in ein leeres E-Mail-Fenster.
 - Durch den Klick auf eine Faxnummer rufen Sie SwyxFax Client auf. Das Dialogfenster zum Senden eines Kurzfaxes öffnet sich. Siehe auch [https://help.swyx.com/cpe/12.10/FaxClient/Swyx/de-DE/index.html#context/help/quickfax_\\$](https://help.swyx.com/cpe/12.10/FaxClient/Swyx/de-DE/index.html#context/help/quickfax_$).
 - Der Klick auf eine Adresse öffnet Google Maps im externen Browser.
- Auch das Starten von Anwendungen aus den Kontaktdetails heraus ist möglich. Dies muss zuvor im MetaDirectory entsprechend eingerichtet werden.

18.5.1 Mehrere Anrufe

Die Schnellinfos und kontextbezogenen Informationen werden zu der Kontaktperson angezeigt, die gerade anruft. Bei zwei oder mehreren parallelen Verbindungen werden die Informationen zur Kontaktperson angezeigt, die sich gerade auf der aktiven Leitung befindet. Wenn Sie zu einer gehaltenen Verbindung wechseln und die gewünschte Leitung aktivieren, wird die Anzeige der Kontaktinformationen entsprechend aktualisiert.

Um zwischen der aktiven und gehaltenen Verbindungen wechseln zu können, siehe 5.6 **Wie wechsele ich zwischen mehreren Teilnehmern?**, Seite 43.

18.6 Wie benutze ich Swyx Connector für DATEV

Zusätzlich zu den Funktionen von Swyx VisualContacts bietet Swyx Connector für DATEV spezielle Funktionen für DATEV-Benutzer.

18.6.1 Kontakte aus DATEV anrufen

Sie können Kontakte direkt aus der DATEV Stammdatenübersicht anrufen.



Anrufe aus DATEV können nicht via DATEV-Klick zugeordnet werden. Siehe *Anrufdaten an DATEV Telefonie weiterleiten*, Seite 219.

| Von | Bezeichnung | Med... | Nummer/Adresse |
|------------------------------|----------------------------|---------|---------------------------------|
| Medium: Telefon (2 Einträge) | | | |
| Unternehmen | Brenzel-Muster GmbH - N... | Telefon | 07071/45 65 7 |
| Betriebsstätte | Brenzel-Muster GmbH | Telefon | 0911/455688 |
| Medium: E-Mail (1 Eintrag) | | | |
| Betriebsstätte | Brenzel-Muster GmbH | E-Mail | Brenzel-Muster_GmbH@t-online.de |
| Medium: Internet (1 Eintrag) | | | |

So rufen Sie Kontakte aus DATEV an

Die Liste "Kommunikation" ist in DATEV aufgerufen.

- 1 Klicken Sie auf das Hörer-Symbol neben der gewünschten Rufnummer.

Das SwyxIt! Fenster erscheint im Vordergrund. Die Verbindung wird via SwyxIt! aufgebaut. Die Anrufdaten werden in das DATEV-Telefonie-Protokoll eingetragen.


18.6.2 Anrufdaten an DATEV Telefonie weiterleiten

Jeder eingehende und ausgehende externe SwyxIt! Anruf wird automatisch mit den Basisinformationen (Rufnummer und ggf. aufgelöster Name) und der Dauer des Anrufs an die DATEV Telefonie übermittelt.



Um die Weiterleitung der Anrufdaten zu ermöglichen, muss DATEV Arbeitsplatz gestartet sein.

Die Zuordnung wird erst durchgeführt, wenn ein Anruf angenommen oder verpasst wurde. Bei der Zuordnung zu einem DATEV-Kontakt („AdressatenID“) erscheint in der Spalte „Datenquelle“ der entsprechende Datensatz aus DATEV-Stammdaten („DATEV_Adressaten“ oder „DATEV_Institutionen“). Wenn der Anrufer nicht in den DATEV-Stammdaten als Kontakt gespeichert ist, wird die Datenquelle als „Swyx“ bezeichnet. Auch nicht angenommene Anrufe werden übermittelt.



Via DATEV-Klick

Die Schaltfläche „DATEV-Klick“ erscheint neben aufgelösten Kontakten auf dem VisualContacts-Tab.

Mit der Schaltfläche haben Sie die Möglichkeit, die automatische Kontaktzuordnung durch einen gewünschten Kontakt zu ersetzen oder die Kontaktzuordnung manuell durchzuführen.



Die Zuordnung via „DATEV-Klick“ kann nur durchgeführt werden während der Anruf klingelt oder noch nicht beendet ist. Siehe auch *So übermitteln Sie einen Anruf aus dem Swyx! Rufjournal an DATEV*, Seite 220.



Wenn der Kontakt mehrdeutig ist und auch keine manuelle Übermittlung durchgeführt wurde, wird in das Bemerkungsfeld in DATEV Telefonie folgender Text eingetragen: „Swyx: Mehrere Kontakte gefunden“.

In welchen Fällen Sie die Übermittlung an DATEV manuell durchführen können/müssen, entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

| Anwendungsfall | Anzeige in VisualContacts | Zuweisung |
|------------------------------|---------------------------|-------------|
| Zu einem DATEV-Kontakt | | Automatisch |
| Zu einem nicht-DATEV-Kontakt | | Automatisch |

| Anwendungsfall | Anzeige in VisualContacts | Zuweisung |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zu mehreren DATEV-Kontakten | | Manuell via „DATEV-Klick“ |
| Zu einem DATEV-Kontakt und einem oder mehreren nicht-DATEV-Kontakten | | Automatisch (Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, einen anderen Kontakt via „DATEV-Klick“ auszuwählen) |
| Zu mehreren nicht-DATEV-Kontakten | | Manuell via „DATEV-Klick“ |
| Rufnummer nicht bekannt | - | Automatisch (nur mit Rufnummer und ggf. aufgelöstem Namen) |
| unterdrückte Rufnummer | XXX | Manuell via Suchfunktion und anschließend „DATEV-Klick“ |

Beispiel (unterdrückte Rufnummer)

Sie erhalten einen Anruf mit unterdrückter Rufnummer. In VisualContacts kann aufgrund der fehlenden Rufnummer kein Kontakt ermittelt werden. Sobald Sie festgestellt haben, wer der Anrufer ist, können Sie in VisualContacts nach dem Namen suchen. Wenn Kontakte gefunden werden, können Sie durch Klick auf das „DATEV-Klick“-Symbol, die Anruferdaten des gewünschten Kontaktes übermitteln. Siehe *Nach Kontakten suchen*, Seite 217.



In jedem Szenario können Sie während des Telefonats nach Kontakten suchen und den Anruf einem der Kontakte zuordnen.

Via SwyxIt! Rufjournal

Sie können alle, im SwyxIt! Rufjournal aufgelisteten Anrufe (auch interne Anrufe) manuell an DATEV übermitteln.



Die Anrufdaten, die via SwyxIt! Rufjournal übermittelt wurden, enthalten keine Information über die Anrufdauer.

So übermitteln Sie einen Anruf aus dem SwyxIt! Rufjournal an DATEV

- 1 Stellen Sie sicher, dass der gewünschte Anruf noch nicht in DATEV Telefonie eingetragen wurde.
- 2 Öffnen Sie das SwyxIt! Rufjournal und klicken Sie im Kontextmenü des gewünschten Eintrags auf „An DATEV...“.

Die Anrufinformationen werden an DATEV Telefonie übermittelt.

19 Steuerung von Telefonen vom PC aus mit SwyxCTI und SwyxCTI+

Mit SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype im CTI Modus (CTI SwyxIt!) haben Sie die Möglichkeit, Telefone von Ihrem PC aus zu steuern.



Beachten Sie bei der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Bei Fragen, insbesondere zum Thema Datenschutz in SwyxWare, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Mit SwyxCTI stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype steuert ein SwyxPhone oder ein zertifiziertes SIP-Telefon
- SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype auf einem Terminalserver steuert SwyxIt!

Mit SwyxCTI+ stehen zusätzlich folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype steuert ein Drittanbieter-Telefon, wie z. B. ein DECT-Telefon oder ein zertifiziertes SIP-Telefon
- SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype steuert ein externes Telefon über dessen Rufnummer



Für zertifizierte SIP-Telefone ist sowohl SwyxCTI als auch SwyxCTI+ verfügbar. Die verfügbaren SwyxCTI Funktionen finden Sie in der untenstehenden Tabelle.

Übersicht der SwyxCTI Funktionen für zertifizierte SIP-Telefone

| Funktion | Unterstützung |
|----------------------------------|---------------|
| Rückruf/Rückruf bei besetzt | Nein |
| Konfiguration von Leitungstasten | Nein |
| Anruf annehmen | Ja |
| Anruf starten | Ja |

| Funktion | Unterstützung |
|----------------------------------------------|---------------|
| Zweitanruf starten (Rückfrage) | Ja |
| Anruf halten | Ja |
| Makeln | Ja |
| Eingehenden Anruf ohne Annahme weiterleiten | Ja |
| Aktiven Anruf weiterleiten | Ja |
| Gesprächspartner miteinander verbinden | Ja |
| Konferenz starten | Ja |
| DTMF-Töne verwenden | Ja |
| DTMF-Töne anzeigen | Nein |
| Anruf mit mehr als zwei Teilnehmern führen | Nein |
| Rufsignalisierung | Nur Telefon |
| Gruppenruf annehmen | Ja |
| Overlap Dialing | Nein |
| Namensauflösung (z.B. von Outlook-Kontakten) | Nein |
| Direktansprache (Interkom) | Nein |



Im CTI-Modus ist das Aufnehmen von Voicemail-Ansagen nur via Fernabfrage möglich, siehe auch 1.19 **Fernabfrage**, Seite 17.

19.1 SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype steuert ein SwyxPhone oder zertifiziertes SIP-Telefon

SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype ist auf dem PC des Benutzers installiert und steuert mit aktiviertem CTI Modus ein SwyxPhone oder zertifiziertes SIP-Telefon, welches unter dem selben SwyxWare Benutzer

angemeldet sein muss. Das Telefon arbeitet in diesem Fall unabhängig vom PC und funktioniert auch dann, wenn der Computer ausgeschaltet ist.

In CTI SwyxIt! stehen Ihnen zur Steuerung von SwyxPhones folgende Möglichkeiten zur Verfügung:



Zur CTI Funktionalität für zertifizierte SIP-Telefone siehe *Übersicht der SwyxCTI Funktionen für zertifizierte SIP-Telefone*, Seite 219.

- Sie können aus Outlook oder aus einer anderen Anwendung heraus wählen, aber auch über die Anruf- bzw. Wahlwiederholungsliste und aus den Telefonbüchern heraus.
- Halten, Makeln, Verbinden, Konferenzen einleiten, Rückruf und Rückruf bei Besetzt
- Zweitanruf starten oder annehmen
- Collaboration
- Videofunktionalität
- Einstellungen
- Tastenbelegungen (Namen und Verknüpfungen)
- Ruf- und Statussignalisierungen
- Umleitungen, Voicemail und Call Routing Manager sind dem Benutzerkonto zugeordnet und deshalb für das gesteuerte SwyxPhone und CTI SwyxIt! gleich.

Nicht zur Verfügung stehen Ihnen:

- Mitschneiden
- Lautsprechertaste und Mikrofon des CTI SwyxIt!

Zur Steuerung via Skype Connector siehe **So aktivieren Sie SwyxCTI zur Steuerung eines SwyxPhones oder zertifizierten SIP-Telefons**, Seite 190.

So aktivieren Sie SwyxCTI zur Steuerung eines SwyxPhones oder zertifizierten SIP-Telefons

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf "Einstellungen | CTI...".
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "CTI aktivieren".



- 3 Wählen Sie das Optionsfeld „Gerät“ und wählen Sie das gewünschte Gerät mit der gewünschten Option aus der Dropdown-Liste.



Es sind nur Geräte verfügbar, die zuvor von Ihrem Administrator auf Ihr Benutzerkonto registriert wurden.

- 4 Klicken Sie anschließend auf "Verknüpfung starten".
- 5 Klicken Sie auf "OK".

Über das Kontrollkästchen "CTI bei jedem SwyxIt! Start automatisch aktivieren" legen Sie fest, ob SwyxIt! nur bis zum Beenden im CTI Modus läuft oder bei jedem Start automatisch aktiviert wird.

Im Fenstertitel von SwyxIt! sehen Sie in Klammern den Hinweis, dass SwyxIt! nun im CTI-Modus läuft.



Wenn Sie den Hörer des SwyxPhones abheben und dadurch eine Leitung aktivieren, wird damit auch die Leitung im CTI Swyxt! aktiviert. Im CTI Modus stehen am SwyxPhone zwei Leitungen zur Verfügung.



Für jedes SwyxWare Benutzerkonto kann zur gleichen Zeit nur ein Swyxt! im CTI-Modus betrieben werden.



Verwenden Sie CTI Swyxt! zur Steuerung Ihres SwyxPhones, und ein zusätzliches Audiogerät (z. B. Handset oder Headset) ist an Ihren PC angeschlossen, funktioniert die Steuerung des Audiogeräts nicht mehr. Sie können dann Rufe nicht mehr durch Abheben des Handsets annehmen oder eine Leitung durch Abheben aktivieren. Dies funktioniert nur am gesteuerten SwyxPhone.

19.2 CTI Swyxt! auf einem Terminalserver steuert ein lokales Swyxt!

CTI Swyxt! läuft auf einem Terminalserver und steuert ein Swyxt! am Rechner des Benutzers. Dieses lokale Swyxt! dient insbesondere der Sprachausgabe und -aufzeichnung über ein Handset bzw. Headset.


CTI Swyxt! zeigt auf einem Terminalserver ein spezielles Verhalten:

- Swyxt! läuft auf dem Terminalserver immer als CTI-Master
- Kein Aufruf des Ansagenassistenten
- Keine Warnung bei zu vielen Farben

Bei der Installation des TAPI Service Providers legt man so viele TAPI-Leitungen an wie Swyxt! Benutzer, die CTI Swyxt! auf dem Terminalserver nutzen werden.

So aktivieren Sie SwyxCTI in Swyxt! auf dem Terminalserver zur Steuerung des lokalen Swyxt!

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf "Einstellungen | CTI...".
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "CTI aktivieren".
- 3 Wählen Sie das Optionsfeld „Gerät“ und wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Swyxt!/SwyxPhone“.



- 4 Klicken Sie anschließend auf "CTI-Verknüpfung starten". CTI Swyxt! sucht jetzt nach einem Swyxt!, das an SwyxServer unter demselben Benutzer angemeldet ist.
- 5 Bestätigen Sie im lokalen Swyxt! die Anfrage mit "Annehmen". Klicken Sie im CTI Swyxt! in der Terminalserver Umgebung auf "OK", um die Verknüpfung zu starten.



Die Verwendung von Swyxt! in einer Terminalserver Umgebung ist nur sinnvoll, wenn Swyxt! im CTI-Modus betrieben wird. Der CTI-Modus kann in diesem Fall vom Administrator voreingestellt werden, siehe [https://help.swyx.com/cpe/12.10/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/CTI_\\$](https://help.swyx.com/cpe/12.10/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/CTI_$).



In diesem Szenario ist keine Videotelefonie möglich.

19.3 SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype steuert ein Drittanbieter-Telefon

SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype ist auf dem PC des Benutzers installiert und steuert mit aktiviertem CTI+ Modus ein Telefon eines Drittanbieters, wie z. B. ein DECT-Gerät, das unter dem selben SwyxWare Benutzer angemeldet ist. Das Telefon arbeitet in diesem Fall unabhängig vom PC und funktioniert auch dann, wenn der Computer ausgeschaltet ist.

Mit der Option SwyxCTI+ stehen Ihnen abhängig vom Endgerät folgende Funktionen zur Verfügung:

- Wählen
Sie können aus Outlook oder aus einer anderen Anwendung heraus wählen, aber auch über die Anruf- bzw. Wahlwiederholungsliste und aus den Telefonbüchern heraus.
- Makeln, Verbinden, Konferenzen einleiten
- Rückruf bei Besetzt (nur SwyxIt!)
- Zweitanruf starten oder annehmen
- Collaboration

Nicht zur Verfügung stehen Ihnen:

- Mitschneiden
- Lautsprechertaste und Mikrofon des SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype
- Eingehende Anrufe am SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype annehmen

Zur Steuerung via Skype Connector, siehe **So aktivieren Sie SwyxCTI+ zur Steuerung eines Drittanbieter-Telefons**, Seite 191.

So aktivieren Sie SwyxCTI+ zur Steuerung eines Drittanbieter-Telefons

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf "Einstellungen | CTI...".
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "CTI aktivieren".



- 3 Wählen Sie das Optionsfeld „Gerät“ und wählen Sie aus der Dropdown-Liste „SwyxIt!/SwyxPhone“.



Es sind nur Geräte verfügbar, die zuvor von Ihrem Administrator auf Ihr Benutzerkonto registriert wurden.

- 4 Klicken Sie auf die Taste "Verknüpfung starten".

- 5 Klicken Sie auf "OK".

Über das Kontrollkästchen "CTI bei jedem SwyxIt! Start automatisch aktivieren" legen Sie fest, ob SwyxIt! nur bis zum Beenden im CTI+ Modus läuft oder bei jedem Start automatisch aktiviert wird.

Im Fenstertitel von SwyxIt! sehen Sie in Klammern den Hinweis, dass SwyxIt! nun im CTI+ Modus läuft.



Beachten Sie bitte, dass zur Benutzung von Telefonie-Endgeräten mit SwyxCTI+ in der SwyxWare Administration die entsprechende SIP-Einstellung aktiviert sein muss. Fragen Sie hierzu Ihren Administrator.



Beachten Sie bitte, dass nur Telefonie-Endgeräte angesteuert werden, die am gleichen SwyxServer unter demselben Benutzer angemeldet sind. Fragen Sie hierzu Ihren Administrator.



Für Informationen zur Nutzung von DTMF-Zeichenfolgen mit CTI+ siehe **CTI+**, Seite 296.

19.4 SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype steuert ein externes Telefon

SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype ist auf dem PC des Benutzers installiert und steuert mit aktiviertem CTI+ Modus ein externes Telefon über dessen Rufnummer. Dies kann beispielsweise ein Mobiltelefon oder auch die Rufnummer eines anderen SwyxWare Benutzers sein.

Sie haben hiermit z. B. die Möglichkeit, auf Geschäftsreise den Telefonapparat in Ihrem Hotelzimmer über SwyxCTI+ zu nutzen und eingehende Rufe an diesem Apparat anzunehmen. Auch ausgehende Rufe können über diese Verknüpfung mit dem externen Telefon geführt werden, allerdings werden in SwyxCTI+ nur die ausgehenden Anrufe aufgelistet, die auch vom SwyxCTI+ aus gestartet werden.

Anrufe, welche direkt vom externen Apparat aus gestartet werden, erscheinen in der Regel nicht im SwyxCTI+ und werden regulär über den externen Telefonanschluss abgerechnet.

Auch die Eingabe einer Mobilfunknummer ist möglich, so dass eingehende Anrufe automatisch zu Ihrem Handy weitergeleitet werden.

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist die Situation, dass Sie als SwyxWare Benutzer innerhalb einer Firma vorübergehend nicht an Ihrem Arbeitsplatz sitzen, sondern sich beispielsweise in einem Konferenzraum befinden oder den Arbeitsplatz eines Kollegen benutzen. Dort können Sie sich mit SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype anmelden, den CTI-Modus starten und die Verknüpfung mit der Durchwahl des Konferenzraumes oder des Kollegen aktivieren.

Mit der Option SwyxCTI+ stehen Ihnen folgende Möglichkeiten bei der Steuerung eines externen Telefons über dessen Rufnummer zur Verfügung:

- Wählen
Sie können aus Outlook oder aus einer anderen Anwendung heraus wählen, aber auch über die Anruf- bzw. Wahlwiederholungsliste und aus den Telefonbüchern heraus.
- Makeln, Verbinden, Konferenzen einleiten
- Zweitanrufe starten oder annehmen
- Collaboration


Nicht zur Verfügung stehen Ihnen:

- Mitschneiden
- Lautsprechartaste und Mikrofon des SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype
- Eingehende Anrufe am SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype annehmen

Zur Steuerung via Skype Connector, siehe **So aktivieren Sie SwyxCTI+ zur Steuerung eines externen Telefons**, Seite 192.

So aktivieren Sie SwyxCTI+ zur Steuerung eines externen Telefons

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf "Einstellungen | CTI...".
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "CTI aktivieren".



- 3 Wählen Sie das Optionsfeld „Rufnummer“.
- 4 Geben Sie die Rufnummer des Telefons ein, welches Sie mit Ihrem CTI SwyxIt! steuern möchten.
- 5 Über die Option "Anrufe zur Rufnummer weiterleiten, auch wenn SwyxIt! beendet ist" stellen Sie sicher, dass eingehende Rufe unabhängig von SwyxIt! auf das externe Telefon umgeleitet werden, auch dann, wenn der Computer ausgeschaltet ist.
- 6 Klicken Sie anschließend auf "Verknüpfung starten". Das externe Telefon klingelt.
- 7 Nehmen Sie den Hörer ab und folgen Sie den Anweisungen der Ansage. Legen Sie anschließend auf.
- 8 Klicken Sie auf "OK".
Ab jetzt können Sie die oben aufgelisteten Funktionen für das externe Telefon in CTI SwyxIt! ausführen.

Über das Kontrollkästchen "CTI bei jedem SwyxIt! Start automatisch aktivieren" legen Sie fest, ob SwyxIt! nur bis zum Beenden im CTI Modus läuft oder bei jedem Start automatisch aktiviert wird.

Im Fenstertitel von SwyxIt! sehen Sie in Klammern den Hinweis, dass SwyxIt! nun im CTI Modus läuft.



Beachten Sie bitte, dass Sie in der SwyxWare Administration die Rechte für die Steuerung eines externen Telefons besitzen müssen. Wenden Sie sich hierfür an Ihren Administrator.



Beachten Sie bitte, dass Sie auch unabhängig von SwyxIt! weiterhin direkt über das externe Telefon Rufe starten können. Hierbei fallen die regulären Telefongebühren für diesen Anschluss an.



Beachten Sie bitte, dass Sie keine CTI Verknüpfung zu einer Rufnummer herstellen können, die Ihrem eigenen Benutzerkonto in der SwyxWare Administration zugeordnet ist.




Für Informationen zur Nutzung von DTMF-Zeichenfolgen mit CTI+ siehe **CTI+**, Seite 296.

19.5 Konfiguration der Ruftöne in CTI SwyxIt!

So stellen Sie die Ruftöne in CTI SwyxIt! ein

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf "Einstellungen | Benutzerprofil...". Die Seite "Eigenschaften von..." erscheint.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte „Ruftöne“.



- 3 Wählen Sie in der Liste "Klingeln von CTI Endgeräten" den gewünschten Eintrag aus:
- „Nur gesteuertes Endgerät“
In diesem Fall klingelt nur das gesteuerte Telefonie-Endgerät.
 - „Beide Endgeräte“
Es klingeln das CTI SwyxIt! und das Telefonie-Endgerät.



Bei der Nutzung von CTI SwyxIt! mit einem SwyxPhone ist nur die Option „Beide Endgeräte“ möglich.

19.6 Beenden des CTI Modus

So beenden Sie den CTI-Modus

- 1 Klicken Sie in der Menüleiste auf "Einstellungen | CTI...".



Klicken Sie auf die CTI Schaltfläche in der unteren Menüleiste im Swyx Connector for Skype-Hauptfenster, um direkt zu den CTI Einstellungen zu gelangen und ggf. CTI zu deaktivieren.

- 2 Deaktivieren Sie die Option "Anrufe zur Rufnummer weiterleiten, auch wenn SwyxIt! beendet ist" bzw. "Anrufe zur Rufnummer weiterleiten, auch wenn Swyx Connector for Skype beendet ist", wenn Sie nach Beendigung des CTI-Modus nicht möchten, dass Rufe weiterhin auf das externe Telefon umgeleitet werden.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "CTI aktivieren" und klicken Sie auf "OK".
Die Verbindung zum verknüpften Endgerät wird beendet, und SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype befindet sich anschließend nicht mehr im CTI-Modus.
Siehe auch *SwyxIt! bzw. Swyx Connector for Skype steuert ein externes Telefon*, Seite 223.



Der CTI Modus kann nicht an den gesteuerten Endgeräten beendet werden, sondern nur vom CTI SwyxIt! aus.



Falls das Kontrollkästchen „CTI aktivieren“ ausgegraut ist, und Sie den CTI Modus deswegen nicht beenden können, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.

19.7 Änderungen des CTI+ Modus bei externen Telefonen nach dem Abmelden, Beenden

und Neustarten von Swyxlt! bzw. Swyx Connector for Skype

Über das Kontrollkästchen "CTI bei jedem Swyxlt! Start automatisch aktivieren" bzw. "CTI bei jedem Swyx Connector for Skype-Start automatisch aktivieren" legen Sie fest, ob Swyxlt! bzw. Swyx Connector for Skype nur bis zum Beenden im CTI Modus läuft oder bei jedem Start automatisch aktiviert wird.

Ist diese Option aktiviert, und Sie beenden die Steuerung eines externen Telefons via Swyxlt! bzw. Swyx Connector for Skype, wird nach dem erneuten Start des Programmes Folgendes angezeigt, je nachdem ob die CTI Verknüpfung automatisch wieder hergestellt werden konnte oder nicht:

CTI Verknüpfung konnte automatisch wieder hergestellt werden

- Klicken Sie auf "Weiterhin CTI nutzen", um Ihr zuvor ausgewähltes externes Telefon weiterhin mit Swyxlt! bzw. Swyx Connector for Skype zu steuern.
- Klicken Sie auf "CTI Einstellungen ändern", um Ihre CTI Verknüpfung zu konfigurieren.
- Klicken Sie auf "CTI deaktivieren", um den CTI Modus zu beenden und Swyxlt! bzw. Swyx Connector for Skype im Normalmodus zu verwenden.

CTI Verknüpfung konnte nicht automatisch wiederhergestellt werden

Wenn nach dem erneuten Start des Programms ein Ladekreis neben der Schaltfläche „CTI“ erscheint, bedeutet dies, dass die CTI Verknüpfung nicht automatisch wiederhergestellt werden konnte.

Eventuell ist das SwyxPhone, Drittanbieter-Telefonie-Endgerät oder externe Telefon nicht eingeschaltet. Schalten Sie das Endgerät oder externe Telefon ein.

20 Benutzung von Skins

Im Lieferumfang von SwyxIt! sind Skins in unterschiedlichen Designs enthalten, die verschiedene Anforderungen erfüllen (z. B. Skins für den normalen Gebrauch, Skins für Vermittlungsstellen oder kleine Skins, die nur sehr geringen Platz auf dem Bildschirm in Anspruch nehmen). Weiterhin kann der Administrator eine Standard-Skin definieren, die Sie ganz oben in der Liste der Skins finden („Systemstandard“).

Wenden Sie sich hierzu an Ihren Systemadministrator. Sie können weitere Skins auch von der Swyx Website downloaden.



Das Laden, Bearbeiten und Erstellen von Skins muss Ihnen durch den Systemadministrator erlaubt werden. Folgende Rechte sind möglich:

- „Editieren der Skin erlaubt“: Sie dürfen vorhandene Skins ändern, unter einem anderen Namen speichern und damit eine „neue“ Skin erstellen.
- „Wechseln der Skin erlaubt“: Sie dürfen eine andere Skin laden, die Dropdownliste „Skin“ ist aktiviert.

Welche(s) Recht(e) Ihnen erteilt wurde(n), sehen Sie im Benutzerprofil. Siehe 13.1.7 **Skin**, Seite 152.

Weiterhin hat der Administrator die Möglichkeit, Ihnen eine beliebige Skin oder die Standard-Skin zuzuweisen.

20.1 Skin laden



Eine Skin wird generell in Form einer komprimierten CAB-Datei gespeichert. In dieser Datei stehen alle Informationen, die SwyxIt! benötigt, um die Skin aus den Einzelkomponenten (Hintergrundbilder, Tasten und Displays) zusammenzufügen.




Verwenden Sie eine Skin mit transparentem Hintergrund, dann wird SwyxIt! ohne Fensterrahmen und ohne Menüleiste angezeigt. In diesem Fall müssen Sie zur Bedienung von Menüelementen immer das allgemeine Kontextmenü aufrufen.

Skin von der Swyx Website herunterladen

In SwyxWare stehen Ihnen verschiedene Skins auf SwyxServer zur Verfügung. Außerdem bietet Swyx auf der Website weitere Skins zum Download. Diese können Sie über das Hilfemenü oder über die Registerkarte „Skin“ im Menü „Datei“ oder im Benutzerprofil downloaden.

So laden Sie eine andere Skin

- 1 Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Oberfläche von SwyxIt!. Klicken Sie dann im Kontextmenü auf „Datei | Skin | Laden...“ oder
 - klicken Sie in der Menüleiste auf „Datei | Skin | Laden...“.
 Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von...“.



- 2 Wählen Sie aus der Dropdownliste „Skin“ die gewünschte Skin aus. Nach Auswahl einer Skin wird ggf. eine Vorschau der jeweiligen Skin angezeigt. Sie können hier auch eine neue Skin von der Swyx Website laden. Klicken Sie dazu einfach auf die Verknüpfung „Skins herunterladen“ unter dem Vorschaubereich.
- 3 Klicken Sie auf „OK“, wenn Sie die gewünschte Skin gewählt haben.



Haben Sie eine Skin geladen, die über weniger Leitungstasten verfügt als Ihre vorhergehende Skin, so bleibt die Leitungskonfiguration erhalten. Alle Rufe für die nicht auf der aktuellen Skin sichtbaren Leitungen werden auf die erste verfügbare Leitungstaste gelegt, so dass kein Ruf für Sie verloren geht. Ist nach dem Wechseln der Skin die Standardleitung nicht mehr vorhanden (z. B. Leitung 3 ist die Standardleitung, die neue Skin hat jedoch nur 2 Leitungstasten), funktioniert Swyxt! so, als wäre keine Standardleitung definiert. Verwenden Sie später eine Skin mit mehr verfügbaren Leitungstasten, so wird die alte Leitungskonfiguration wieder verwendet.

20.2 Skin bearbeiten

Um die Bedienoberfläche zu ändern, müssen Sie in den Editier-Modus wechseln.



Das Ändern der Skin ist speziell für Anwender gedacht, die bereits über Erfahrungen mit Bedienoberflächen verfügen. Deshalb können Sie diese Funktionen erst dann ausführen, wenn Ihnen der Systemadministrator dies ausdrücklich erlaubt hat.

Innerhalb einer Skin stehen Ihnen folgende änderbare Elemente zur Verfügung:

- Hintergrundbilder
- Aktionsflächen (Tasten)
- Informationsflächen (Display-Elemente)
- Schieberegler
- Web Extension
- Registerkarten (Seitenelemente)

Skins werden als komprimiertes Cabinet-Archiv (CAB) auf SwyxServer gespeichert. Ein CAB enthält die folgenden Dateien:

- Skin-Definitionsdateien (SKN)
- Datei mit Informationen über transparenten Hintergrund (RegionCache.dat)
- Grafiken
- Videoclips (AVI)

Zusätzlich wird die z.Zt. ausgewählte Skin lokal auf Ihrem PC gespeichert. Arbeiten Sie z. B. in einem von SwyxServer entfernten Unternehmensstandort und sind über ein WAN (Wide Area Network) mit SwyxServer verbunden, so hat dies den Vorteil, dass bei der SwyxIt! Anmeldung die Skin nicht von SwyxServer geladen werden muss, sondern auf die lokale Kopie zurückgegriffen wird.




Da die Telefonie-Funktionalität beim Bearbeiten der Oberfläche nicht wie gewohnt zur Verfügung steht, können Sie während der Bearbeitung nur bedingt telefonieren. Eingehende Rufe können Sie z. B. einfach durch Abnehmen des Hörers oder über die Menüleiste der nicht-transparenten Skin mit Hilfe von „Funktionen | Ruf annehmen / übernehmen“ beantworten.

So bearbeiten Sie die Bedienoberfläche

- Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Oberfläche von SwyxIt!. Klicken Sie dann im Kontextmenü auf „Datei | Skin | Bearbeiten“ oder
 - klicken Sie in der Menüleiste auf „Datei | Skin | Bearbeiten“.
 Ein Hinweis auf die aktuelle Online-Hilfe erscheint. Sie befinden sich nun im Editier-Modus, um die aktuelle Oberfläche zu ändern. Sie können das Aussehen vorhandener Elemente (Objekte) verändern, neue Elemente hinzufügen, kopieren und löschen.
- Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie das Erscheinungsbild der Oberfläche ändern.

So verändern Sie Objekte der Bedienoberfläche

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Oberfläche von SwyxIt!. Das Kontextmenü erscheint.



Im Folgenden werden die Befehle in den Menüs erläutert.

20.2.1 Neu (Menübefehl)

Fügen Sie ein neues Objekt wie nachfolgend beschrieben ein.




In der Praxis ist es oft einfacher, bereits vollständig definierte Tasten (Aktionsflächen), Display-Elemente (Informationsflächen) oder Schieberegler zu kopieren, als diese von Grund auf neu zu entwerfen, siehe *Kopieren (Menübefehl)*, Seite 230.

So fügen Sie ein neues Objekt ein

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Oberfläche von SwyxIt!. Das Kontextmenü erscheint.
- Klicken Sie auf „Neu...“.

Es erscheint das Fenster „Neues Objekt einfügen“:



- 3 Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Klicken Sie auf „Aktionsfläche“, um eine neue Taste zu erstellen oder
 - Klicken Sie auf „Informationsfläche“, um ein neues Display-Element zu erstellen, oder
 - Klicken Sie auf „Schieberegler“, um einen neuen Schieberegler zu erstellen.
- 4 Klicken Sie auf „OK“.
Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von...“.
- 5 Konfigurieren Sie
 - die neue Aktionsfläche, wie in *Taste konfigurieren*, Seite 235 beschrieben,
 - die neue Informationsfläche, wie in *Display-Element konfigurieren*, Seite 242 beschrieben,
 - den neuen Schieberegler, wie in *Schieberegler konfigurieren*, Seite 246 beschrieben,
 - die neue Swyxt! Web Extension, wie in *Swyxt! Web Extension konfigurieren*, Seite 253 beschrieben.

20.2.2 Markieren von einem oder mehreren Objekten

Wenn Sie ein vorhandenes Objekt verschieben, kopieren oder löschen wollen, müssen Sie es zuerst markieren.

So markieren Sie ein Objekt

- 1 Klicken Sie auf eine Taste oder das Display-Element.
Das Element wird markiert, d. h. von einer gestrichelten Linie umrahmt und die Registerkarte „Eigenschaften von...“ öffnet sich.
- 2 Zur gemeinsamen Bearbeitung können Sie auch mehrere Objekte gleichzeitig markieren.

So markieren Sie mehrere Objekte

- 1 Klicken Sie auf eine Taste oder das Display-Element, das Sie markieren möchten.
- 2 Halten Sie dann die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf alle weiteren gewünschten Objekte.
Wollen Sie die Markierung eines Objektes rückgängig machen, so drücken Sie die Steuerungstaste und klicken Sie auf dieses Objekt.



Mit der gedrückten Steuerungstaste kann der Markierungszustand eines Objektes durch Klicken gewechselt werden.

20.2.3 Kopieren (Menübefehl)

Kopieren Sie ein vorhandenes Objekt wie nachfolgend beschrieben in die Zwischenablage.

So kopieren Sie ein vorhandenes Objekt

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Taste oder das Display-Element, welches Sie kopieren möchten.
Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie auf „Kopieren“.
Das Objekt wird in der Zwischenablage gespeichert.

So kopieren Sie mehrere vorhandene Objekte

20.2.4 Kopieren von mehreren Elementen

Sie können auch mehrere Objekte gleichzeitig kopieren, indem Sie diese gemeinsam markieren und weiterhin wie ein Objekt behandeln.

So kopieren Sie mehrere vorhandene Objekte

- 1 Klicken Sie auf eine Taste oder das Display-Element, das Sie markieren möchten.
- 2 Halten Sie dann die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf alle weiteren gewünschten Objekte.
Sie haben nun alle gewünschten Objekte gemeinsam markiert.
- 3 Halten Sie die Umschalttaste weiter gedrückt und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierten Elemente.
Das Kontextmenü erscheint.
- 4 Klicken Sie auf „Kopieren“.
Die markierten Objekte werden als ein gemeinsames Objekt in der Zwischenablage gespeichert.



Sie können auch die Tastenkombination Strg+C verwenden, um die markierten Objekte in die Zwischenablage zu kopieren und die Objekte mit Strg+V einfügen.

20.2.5 Einfügen (Menübefehl)

Sie können aus der Zwischenablage ein einzelnes Objekt oder aber gemeinsam markierte und kopierte Objekte einfügen. Fügen Sie solche Objekte wie nachfolgend beschrieben ein.

So fügen Sie Objekte aus der Zwischenablage ein

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Oberfläche von Swyxt!.
Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie auf „Einfügen“.
Das Objekt wird auf der Oberfläche eingefügt.
Sobald Sie die Platzierung des eingefügten Objektes verändern, erscheint die Registerkarte „Eigenschaften von...“.
Haben Sie mehrere Einzelobjekte gemeinsam kopiert, kann sich keine Registerkarte „Eigenschaften von...“ öffnen. Sie müssen erst die gemeinsame Markierung aufheben, indem Sie z. B. auf die

Oberfläche von Swyxt! klicken und dann die Eigenschaften der einzelnen Elemente festlegen.



Die Schaltflächen „OK“, „Abbrechen“, „Übernehmen“ und „Hilfe“ im Eigenschaftenfenster sind nur bei der Erstellung neuer Objekte vorhanden.

Bei bereits definierten Objekten (z. B. kopierten Objekten) werden sämtliche Änderungen automatisch beim Schließen des Fensters durch Klicken auf  übernommen.



Wenn Sie unbeabsichtigte Änderungen an einer Skin vorgenommen haben, können Sie die Änderungen durch Nichtspeichern der modifizierten Skin verwerfen. Die modifizierte Skin bleibt jedoch bis zum Abmelden Ihres Swyxt! erhalten und kann auch nachträglich noch gespeichert werden, siehe *Skin speichern*, Seite 256.

- 3 Konfigurieren Sie
 - die neue Aktionsfläche, wie in *Taste konfigurieren*, Seite 235 beschrieben,
 - die neue Informationsfläche, wie in *Display-Element konfigurieren*, Seite 242 beschrieben,
 - den neuen Schieberegler, wie in *Schieberegler konfigurieren*, Seite 246 beschrieben,
 - die neue Swyxt! Web Extension, wie in *Swyxt! Web Extension konfigurieren*, Seite 253 beschrieben.

20.2.6 Entfernen (Menübefehl)

Entfernen Sie ein oder mehrere Objekte wie nachfolgend beschrieben.

So entfernen Sie Objekte

- 1 Markieren Sie ein oder mehrere Objekte, siehe *So markieren Sie mehrere Objekte*, Seite 230.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierten Tasten oder Display-Elemente, welche Sie entfernen möchten.
Das Kontextmenü erscheint.
- 3 Klicken Sie auf „Entfernen“.
Die Objekte sind auf der Oberfläche nicht mehr vorhanden.



Sie können auch die Taste „Entf“ verwenden, um die markierten Objekte zu entfernen.

20.2.7 Format kopieren (Menübefehl)

Sie können das Format eines Elementes kopieren und auf ein gleichartiges Element in einer anderen Skin übertragen.

So kopieren Sie das Format eines Elementes in die Zwischenablage

- 1 Markieren Sie das Objekt, dessen Format kopiert werden soll, indem Sie darauf klicken.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Objekt. Das Kontextmenü erscheint.
- 3 Wählen Sie „Format kopieren“ aus. Das Format wird in die Zwischenablage übernommen.

Sie können nun wie gewohnt die Skin wechseln und das Format in der neuen Skin einfügen, siehe auch *Format einfügen (Menübefehl)*, Seite 232 und *Das Kopieren zwischen Skins*, Seite 235.

20.2.8 Format einfügen (Menübefehl)

Sie können das Format eines gleichartigen Elementes aus der Zwischenablage einfügen.



Beachten Sie bitte, dass nur die Formatdefinitionen zwischen gleichartigen Elementen übernommen werden können. Sinnvoll ist dieses vor allem für Informationsflächen (Display-Elemente) und Aktionsflächen (Namenstasten, Verknüpfungstasten und Leitungstasten).

So fügen Sie das Format aus der Zwischenablage ein

- 1 Markieren Sie das Objekt, das die Formatdefinition aus der Zwischenablage übernehmen soll.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Objekt. Das Kontextmenü erscheint.
- 3 Wählen Sie „Format einfügen“ aus.

Das Format wird aus der Zwischenablage übernommen.

20.2.9 Objekt in den Vordergrund (Menübefehl)

Wenn sich mehrere Elemente überlappen, können Sie die Position jedes Elements innerhalb der Anzeigeebene ändern.

Die Anzeigeebene legt fest, an welcher Stelle sich das Element innerhalb der Ebene befindet. Wird z. B. eine Leitungstaste von einer anderen Taste teilweise überdeckt, können Sie die im Hintergrund liegende Taste in den Vordergrund holen.

So holen Sie ein Objekt in den Vordergrund

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, dessen Position Sie ändern möchten. Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie auf „Objekt in den Vordergrund“. Das Element wird dadurch zu dem ersten Element innerhalb der Anzeigeebene.

20.2.10 Objekt eine Position nach vorne (Menübefehl)

Im Gegensatz zu dem Befehl „Objekt in den Vordergrund“, wird das Objekt mit diesem Befehl nur um eine Position nach vorne verschoben.

So holen Sie ein Objekt innerhalb der Anzeigeebene eine Position nach vorne

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, dessen Position Sie ändern möchten. Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie auf „Objekt eine Position nach vorne“. Das Element schiebt sich innerhalb der Anzeigeebene um eine Position nach vorne.

20.2.11 Objekt in den Hintergrund (Menübefehl)

Wenn sich mehrere Elemente überlappen, können Sie die Position jedes Elementes innerhalb der Anzeigeebene ändern. Die Anzeigeebene legt

fest, an welcher Stelle sich das Element innerhalb der Ebene befindet. Wird z. B. eine Leitungstaste von einer anderen Taste teilweise überdeckt, können Sie die im Vordergrund liegende Taste in den Hintergrund verschieben.

So verschieben Sie ein Objekt in den Hintergrund

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, dessen Position Sie ändern möchten.
Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie auf „Objekt in den Hintergrund“.
Das Element wird dadurch zu dem hintersten Element innerhalb der Anzeigeebene.

20.2.12 Objekt eine Position nach hinten (Menübefehl)

Im Gegensatz zu dem Befehl „Objekt in den Hintergrund“, wird das Objekt nur um eine Position nach hinten verschoben.

So verschieben Sie ein Objekt innerhalb der Anzeigeebene eine Position nach hinten

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, dessen Position Sie ändern möchten.
Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie auf „Objekt eine Position nach hinten“.
Das Element schiebt sich innerhalb der Anzeigeebene um eine Position nach hinten.

20.2.13 Alle Texte zurücksetzen (Menübefehl)

Mit diesem Befehl werden alle Standard-Beschriftungen der Skin wieder zugewiesen.

So weisen Sie die Standard-Beschriftungen wieder zu

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bedienoberfläche von Swyxt!.
Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie auf „Alle Texte zurücksetzen“.

Die Standard-Beschriftungen werden wieder zugewiesen.

20.2.14 Skin laden... (Menübefehl)

Sie können eine andere, bereits vorhandene Bedienoberfläche benutzen, siehe *Skin laden*, Seite 227.

20.2.15 Skin editieren (Menübefehl)

Da Sie sich bereits im Editier-Modus befinden (erkennbar am Häkchen), können Sie durch erneutes Klicken auf „Skin editieren“ die Skin-Bearbeitung beenden.

So beenden Sie die Skin-Bearbeitung

Sie befinden sich im Editier-Modus für die Skin.

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Oberfläche von Swyxt!.
Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie auf „Skin editieren“.
Die Meldung, dass die Bedienoberfläche geändert wurde, erscheint.
- 3 Klicken Sie auf „Ja“, wenn Sie die Änderungen speichern möchten.
Es erscheint das Fenster „Datei überschreiben“.
- 4 Geben Sie einen Namen für die geänderte Skin ein. Übernehmen Sie nur dann den Namen der Skin, wenn Sie die Datei überschreiben möchten.
- 5 Klicken Sie auf „OK“.
Die Skin wird unter dem angegebenen Namen gespeichert.

20.2.16 Skin speichern... (Menübefehl)

Sie können die von Ihnen vorgenommenen Änderungen der Bedienoberfläche abspeichern, siehe *Skin speichern*, Seite 256.

20.2.17 Hilfethemen (Menübefehl)

Sie können sich die Online-Hilfe anzeigen lassen.

20.2.18 Info über Swyxt! (Menübefehl)

Sie können sich Versions- und Copyright-Informationen von Swyxt! anzeigen lassen.

20.2.19 Beenden (Menübefehl)

Hiermit beenden Sie Swyxt!.

20.2.20 Hintergrundbilder bearbeiten

Sie können Swyxt! mit beliebigen Hintergrundbildern belegen. Dazu können Sie folgende Formate verwenden: BMP, GIF, JPEG oder TIFF. Die Fenstergröße von Swyxt! entspricht dann der Größe der verwendeten Grafik.

Weiter können Sie ein zweites Hintergrundbild definieren. In diesem Falle wird unterschieden zwischen dem aktiven und inaktiven Zustand des Swyxt! Fensters, der bei einer transparenten Skin nicht ohne weiteres optisch unterscheidbar ist.


Beispiel:

Sie definieren einen blauen Hintergrund für den aktiven Zustand und einen grauen für den inaktiven. Es ist nun ein Swyxt! Fenster mit grauem Hintergrund auf Ihrem PC zu sehen. Werden Sie nun angerufen oder aktivieren Sie selber die Oberfläche von Swyxt! durch Klicken, so verändert sich der graue Hintergrund in einen blauen.

So bestimmen Sie Grafiken für den Hintergrund

Sie befinden sich im Editier-Modus für die Skin.

- 1 Klicken Sie auf die Oberfläche von Swyxt!.
Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von...“.



- 2 Im Feld „Fenster aktiv“ definieren Sie die Grafik-Datei, die Sie für den Hintergrund von Swyxt! verwenden möchten:
 - Klicken Sie auf , um nach entsprechenden Dateien zu suchen.
 - Oder
 - Klicken Sie auf , um die ausgewählte Grafik mit dem verknüpften Grafikprogramm zu bearbeiten.
- 3 Möchten Sie ein zweites Hintergrundbild für den inaktiven Zustand definieren, so geben Sie im Feld „Fenster inaktiv“ die entsprechende Grafik-Datei an. Wenn Sie kein zweites Hintergrundbild wünschen, so lassen Sie dieses Feld leer.



Beachten Sie bitte, dass die Grafiken für die beiden Hintergrundbilder gleich groß sein sollten.

- Schalten Sie die Option „Hintergrund transparent“ ein, um die Oberfläche von Swyxt! ohne Fensterrahmen und Menüleiste anzuzeigen.

Wenn Sie diese Option verwenden und das Grafikformat keine Transparenz unterstützt (BMP, JPG), so wird die Farbe des obersten linken Pixels der Grafik als Transparentfarbe interpretiert. Das heißt, dass alle Bereiche des Hintergrundbildes, die in dieser Farbe vorliegen, transparent dargestellt werden.

Wenn das Grafikformat Alphakanal-Transparenz unterstützt, so wird die Transparenz-Information des jeweiligen Pixels angewendet.

- Klicken Sie auf „Aktualisieren“, um die Grafik erneut einzubinden. Dies ist sinnvoll, wenn Sie die Hintergrund-Grafik mit einem Zeichenprogramm verändern, während Sie die aktuelle Skin editieren.
- Im Feld „Autor“ geben Sie Ihren Namen ein.
- Im Feld „Skin-Name“ geben Sie den Namen für die Skin ein.
- Klicken Sie auf das Kreuz, um das Fenster zu schließen.

20.2.21 Das Kopieren zwischen Skins

Um das Erstellen oder Verändern einer Skin zu vereinfachen, besteht die Möglichkeit, Elemente zwischen zwei Skins zu kopieren.

So kopieren Sie Elemente zwischen zwei Skins

- Laden Sie die erste Skin, siehe *So laden Sie eine andere Skin*, Seite 227.
- Markieren Sie ein oder mehrere Objekte, siehe *So markieren Sie mehrere Objekte*, Seite 230.
- Kopieren Sie diese Objekte in die Zwischenablage, siehe *So kopieren Sie mehrere vorhandene Objekte*, Seite 231.
- Schließen Sie die erste Skin ohne diese zu speichern, siehe *So beenden Sie die Skin-Bearbeitung*, Seite 233.
- Laden Sie die zweite Skin, siehe *So laden Sie eine andere Skin*, Seite 227.
- Fügen Sie die kopierten Elemente aus der Zwischenablage ein, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Oberfläche klicken. Das Kontextmenü erscheint.

- Klicken Sie auf „Einfügen“.
Die Objekte werden aus der Zwischenablage eingefügt und können nun von Ihnen weiter bearbeitet werden.
- Definieren Sie die Eigenschaften der Elemente, indem Sie auf diese klicken und so die Seite „Eigenschaften von...“ öffnen.

20.2.22 Objekt verschieben

Sie können einzelne Elemente der Skin oder auch Gruppen von Elementen verschieben.

So verschieben Sie ein Objekt

Sie befinden sich im Editier-Modus für die Skin.

- Klicken Sie auf das Objekt, dessen Position Sie ändern möchten. Das Objekt wird markiert. Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von...“.
- Klicken Sie erneut auf das Objekt und halten Sie die Maustaste gedrückt.
- Ziehen Sie das Objekt mit der Maus auf die gewünschte Position.
- Lassen Sie die Maustaste wieder los.
- Falls erforderlich, können Sie die Position mit Hilfe der x- und y-Achsen justieren.
- Klicken Sie auf das Kreuz, um das Fenster zu schließen.



Sie können nicht nur ein Objekt platzieren, sondern auch mehrere Objekte markieren, siehe *So markieren Sie mehrere Objekte*, Seite 230, und dann gemeinsam verschieben.

20.2.23 Tasten bearbeiten (Aktionsflächen)

Swyxt! bietet Ihnen die Möglichkeit, vorhandene Tasten oder Symbolschaltflächen zu ändern, Tasten oder Symbole (Schaltflächen) hinzuzufügen oder zu löschen.

Taste konfigurieren

Mit Swyxt! können Sie das Aussehen und die Funktion der einzelnen Tasten ändern. Eine Taste setzt sich aus folgenden veränderbaren Komponenten zusammen:

- Tastenfunktion (Typ)
- Tastenhintergrundbild
- Tastenzustand
- Bild oder Animation, die den jeweiligen Zustand der Taste widerspiegelt
- Beschriftung der Taste (Text oder Bild).

Siehe auch *Taste hinzufügen*, Seite 241 bzw. *Taste entfernen*, Seite 241.

So ändern Sie das Erscheinungsbild einer Taste

- 1 Klicken Sie auf die zu ändernde Taste.
Es erscheint das Fenster "Eigenschaften von..." mit mehreren Registerkarten.

Registerkarte „Allgemein“

Registerkarte „Zustände“

Registerkarte „Textformat“


Registerkarte „Benutzerdefiniertes Bild“

Registerkarte „Allgemein“

Mit Hilfe dieser Registerkarte legen Sie die allgemeinen Einstellungen der Taste fest.

So legen Sie die allgemeinen Einstellungen für eine Taste fest

- 1 Klicken Sie in der Dropdownliste „Typ“ auf die Tastenart (Funktion).
- 2 Im Feld „Name“ geben Sie den für die Beschriftung der Taste zu verwendenden Text ein. Für Namenstasten, Leitungstasten und Verknüpfungstasten können Sie die Beschriftung ausschließlich im Rahmen der Konfiguration Normalmodus, also nach Verlassen des Bearbeitungsmodus, ändern.



- 3 Klicken Sie auf „Vorgabe“, um ggf. den voreingestellten Text (Standard) wieder als Namen für den in „Typ“ ausgewählten Tastentyp zu verwenden.
- 4 Im Feld „Nummer“ geben Sie eine eindeutige Nummer für Leitungs-, Verknüpfungs- und Namenstasten für diese Taste an.
Falls Sie z. B. eine Namenstaste kopiert haben, ist zunächst über beide Tasten das gleiche Ziel anwählbar. Wenn Sie zwei Tasten mit unterschiedlichen Zielen belegen möchten, müssen Sie den Tasten unterschiedliche Nummern zuweisen. Erst dann können Sie beiden Tasten im Normalmodus unterschiedliche Kurzwahlen zuordnen.
- 5 Das Kontrollkästchen „Indizierte Fläche“ zeigt an, dass dieser Tastentyp indiziert ist. Zu diesem Index kann dann eine eigene Informationsfläche zugeordnet werden. Diese Option ist nur für Leitungstasten relevant.

Beispiel:

Sie haben eine Taste „Leitung 1“ und eine Taste „Leitung 2“. Sie können später eine Informationsfläche einfügen, die nur der Leitung 1

zugeordnet ist. Hier lassen Sie z. B. das Rufprotokoll darstellen. So haben Sie die Möglichkeit, den Verlauf eines Anrufs und die verschiedenen Verbindungsversuche darzustellen.

- 6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Beschriftung anzeigen“, wenn Sie die Taste mit dem unter „Name“ angegebenen Text beschriften möchten. Die Positionierung, Farbe und Schriftart des Texts wird auf der Registerkarte „Textformat“ eingestellt.
- 7 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Benutzerdefiniertes Bild erlauben“, damit nach Verlassen des Editier-Modus ein Bild durch den Benutzer definiert werden kann. Diese Option steht nur für Namens- und Verknüpfungstasten zur Verfügung.
- 8 Unter „Hintergrundbild“ im Feld „Normal“ definieren Sie die Grafik-Datei, die Sie für den Tasten-Hintergrund verwenden möchten:
 - Klicken Sie auf , um nach entsprechenden Dateien zu suchen oder

- Klicken Sie auf , um die ausgewählte Grafik mit dem verknüpften Grafikprogramm zu modifizieren.

Im Feld „Normal“ müssen Sie immer ein Hintergrundbild angeben. Lassen Sie dieses Feld frei, wird beim Verlassen der Registerkarte eine Fehlermeldung angezeigt.

Definieren Sie ggf. weitere Hintergrundbilder für bestimmte Zustände der jeweiligen Taste.

- „Fläche im Fokus“: Die Grafik-Datei, die statt des normalen Tasten-Hintergrundbildes verwendet wird, wenn diese Taste aktiv ist. Diese Option steht nur für Leitungstasten und Registerkarten-Elemente zur Verfügung.
- Deaktiviert: Die Grafik-Datei, die statt des normalen Tasten-Hintergrundbildes verwendet wird, wenn diese Taste nicht aktiv ist.
- Angeklickt: Die Grafik-Datei, die statt des normalen Tasten-Hintergrundbildes verwendet wird, wenn diese Taste angeklickt wird.
- MouseOver: Die Grafik-Datei, die statt des normalen Tasten-Hintergrundbildes verwendet wird, wenn der Mauszeiger über diese Taste geführt wird.

Wenn Sie für einen bestimmten Zustand kein Hintergrundbild angeben, wird die im Feld „Normal“ angegebene Grafik verwendet.

Auf der Registerkarte „Zustände“ können Sie weitere Hintergrundbilder für tastenspezifische Zustände hinterlegen. Bei Formaten, die keine Transparenz unterstützen, wird die Farbe des obersten linken Pixels der Grafik als Transparentfarbe interpretiert. Das heißt, dass bei allen Bereichen des Tastenhintergrunds, die in dieser Farbe vorliegen, die Hintergrund-Grafik der Skin durchscheint.


- 9 Unter „Position“ in den Feldern „x-Achse“ und „y-Achse“ bestimmen Sie die Koordinaten der Taste innerhalb der SwyxIt! Oberfläche. Der Nullpunkt des Koordinatensystems liegt in der linken oberen Ecke.

Registerkarte „Zustände“

Jede Taste kann abhängig von ihrem Typ unterschiedliche Zustände einnehmen. Für jeden dieser Zustände können Sie der Taste ein Bild (BMP-Datei) oder eine Animation (AVI-Datei) zuordnen.

So legen Sie die Zustandseigenschaften für eine Taste fest

- 1 Klicken Sie unter „Zustand“ auf die Dropdownliste „Name“. Hier werden je nach Typ der Taste alle zur Verfügung stehenden Zustände aufgelistet.



Eine Leitungstaste hat beispielsweise die Zustände

- „Frei“,
- „Wählen“,
- „Gehender Ruf, Besetzt“.

Einige Zustände können Platzhalter enthalten. Dabei bezeichnet %peeraddress% den Namen des Anrufers und %calledaddress% den Namen des angerufenen Teilnehmers.

- Im Feld „Zustands-Bild“ bestimmen Sie eine Grafik-Datei oder eine AVI-Animation, die für den Tastenzustand verwendet werden soll:
 - Klicken Sie auf , um nach entsprechenden Dateien zu suchen oder
 - Klicken Sie auf , um die ausgewählte Grafik mit dem verknüpften Grafikprogramm zu modifizieren.

Wenn für einen bestimmten Zustand kein Zustandsbild angegeben wurde, wird das Hintergrundbild angezeigt.

Bei Formaten, die keine Transparenz unterstützen, wird die Farbe des obersten linken Pixels der Grafik bzw. desselben Pixels der ersten Grafik der AVI-Animation als Transparentfarbe interpretiert. Das heißt, dass bei allen Bereichen des Zustand-Bildes, die in dieser Farbe vorliegen, die Tastenhintergrund-Grafik und/oder die Hintergrund-Grafik der Skin durchscheint.


- Im Feld „Beschreibung“ geben Sie einen kurzen Hilfetext für die QuickInfo ein. Diese QuickInfo erscheint, wenn Sie den Mauszeiger über die entsprechende Taste bewegen.
- Klicken Sie auf „Vorgabe“, um den voreingestellten Text (Standard) wieder als Beschreibung zu verwenden.
- Unter „Positionierung des Zustand-Bildes auf der Fläche“ in den Feldern „x-Achse“ und „y-Achse“ bestimmen Sie die Koordinaten der darzustellenden Grafik- oder AVI-Datei innerhalb der Taste. Der Nullpunkt des Koordinatensystems liegt in der linken oberen Ecke der Tastenhintergrund-Grafik.
- Aktivieren Sie die Option „Verwende Position für alle Zustände“, um für alle den Zuständen zugeordneten Grafik- oder AVI-Dateien die für die x- und y-Achse angegebenen Positionen zu verwenden.

Registerkarte „Textformat“

Auf dieser Registerkarte legen Sie die Eigenschaften der Tastenbeschriftung fest.

So legen Sie den Text für eine Taste fest

- Unter „Textbereich innerhalb Fläche“ in den Feldern „x-Achse“ und „y-Achse“ bestimmen Sie die Position des für den Text verwendeten Bereiches innerhalb der Taste. Der Nullpunkt des Koordinatensystems liegt in der linken oberen Ecke der Tastenhintergrund-Grafik.
- In den Feldern „Breite“ und „Höhe“ bestimmen Sie die Größe des für den Text verwendeten Bereiches.



- 3 Wählen Sie unter „Textformat“ eine Ausrichtungsoption aus:
 - „links“: Der Text wird linksbündig angezeigt
 - „zentriert“: Der Text wird zentriert angezeigt.
 - „rechts“: Der Text wird rechtsbündig angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf „Zeichensatz...“, um die für den Text zu verwendende Schriftart auszuwählen.
- 5 Klicken Sie auf „Farbe...“, um die für den Text zu verwendende Farbe auszuwählen.


Registerkarte „Benutzerdefiniertes Bild“

Sofern der Systemadministrator dies bei der Definition der Skin erlaubt, darf jeder Benutzer für bestimmte Tastentypen (Namenstasten, Verknüpfungstasten) eigene Grafiken und/oder individuelle Texte festlegen. Dabei wird die Skin selbst nicht editiert.

Wenn Sie auf der Registerkarte „Allgemein“ die Darstellung eines benutzerspezifischen Bildes auf dieser Taste erlaubt haben, so legen Sie auf dieser Registerkarte die Eigenschaften für diese Grafik fest.

So legen Sie die Eigenschaften für ein vom Benutzer der Taste zugeordnetes Bild fest

- 1 Unter „Bildbereich innerhalb Fläche“ in den Feldern „x-Achse“ und „y-Achse“ bestimmen Sie die Position des für die Grafik verwendeten Bereiches innerhalb der Taste. Der Nullpunkt des Koordinatensystems liegt in der linken oberen Ecke der Tastenhintergrund-Grafik.




- 2 In den Feldern „Breite“ und „Höhe“ bestimmen Sie die Größe des für die Grafik verwendeten Bereiches.
- 3 Unter „Bildausrichtung innerhalb Bildbereich“ stellen Sie ein, wie die Grafik innerhalb des definierten Bereichs ausgerichtet wird, falls sie kleiner als dieser festgelegte Bereich ist.

Registerkarte „Kontextmenü“

Das Kontextmenü können Sie normalerweise auf bestimmten Tasten durch Klicken mit der rechten Maustaste aufrufen. Auf der Registerkarte „Kontextmenü“ können Sie festlegen, dass auf einem bestimmten Bereich einer Taste das Kontextmenü durch einfaches Klicken mit der linken Maustaste aufgerufen werden kann.

So legen Sie die Eigenschaften für das Kontextmenü fest

- 1 Wenn Sie das Kontextmenü nutzen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Kontextmenü-Bereich aktivieren“.
- 2 Geben Sie die Koordinaten für den Bereich ein, auf dem das Kontextmenü zur Verfügung stehen soll.



Für den Kontextmenü-Bereich können Sie kein separates Hintergrundbild verwenden. Wenn Sie den Bereich grafisch hervorheben möchten, müssen Sie das Hintergrundbild der Taste entsprechend ändern.

Wenn Sie auf einer Skin den Mauszeiger über einen Bereich führen, für den ein Kontextmenü definiert wurde, ändert sich der Mauszeiger entsprechend. Durch Klicken mit der linken Maustaste öffnet sich das Kontextmenü für diese Schaltfläche.

Registerkarte „Registerkarten“

Sie können Skin-Elemente auf Registerkarten gruppieren. Die Informationen zur Gruppe und Seite müssen Sie bei jedem Element angeben, das auf einer Registerkarte platziert werden soll.




Bevor Sie bei einzelnen Skin-Elementen die Gruppen- und Seiteninformationen für die Registerkarte zuweisen, sollten Sie zunächst die Registerkarten-Elemente mit den Gruppen- und Seiteninformationen erstellen.

Beachten Sie die Informationen zum Erstellen von Registerkarten unter *Registerkarten (Seiten)*, Seite 250.

So weisen Sie ein Skin-Element einer Registerkarte zu

- 1 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Registerkarten verwenden“.
- 2 Geben Sie eine Ziffer für die Gruppe in das entsprechende Feld ein. Alle Elemente einer Gruppe müssen dieselbe Ziffer haben.
- 3 Geben Sie eine Ziffer für die Seite in das entsprechende Feld ein. Die Seite mit der geringsten Nummer wird als Standard im Vordergrund verwendet.




Taste hinzufügen



In der Praxis ist es oft einfacher, bereits vollständig definierte Tasten zu kopieren als eine Taste von Grund auf neu zu entwerfen, siehe *Kopieren (Menübefehl)*, Seite 230.

So erstellen Sie eine neue Taste

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bedienoberfläche von Swyxt!.
Das Kontextmenü erscheint.



- 2 Klicken Sie auf „Neu...“.
Es erscheint das Fenster „Neues Objekt einfügen“
- 3 Klicken Sie unter „Typ auswählen“ auf die Option „Aktionsfläche“.
- 4 Klicken Sie auf „OK“.
Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von...“.
- 5 Konfigurieren Sie die neue Aktionsfläche, wie in *Taste konfigurieren*, Seite 235 beschrieben.

Taste entfernen

Löschen Sie eine Taste wie nachfolgend beschrieben.

So löschen Sie eine Taste

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Taste.
Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie auf „Entfernen“.
Die Taste wird gelöscht.

20.2.24 Informationsflächen (Display-Elemente) bearbeiten

Display-Elemente dienen zur Anzeige verschiedener Informationen, z. B.: Datum, Uhrzeit, Gebühren, Name und Telefonnummer des Anrufers, Name und Telefonnummer des Angerufenen, usw.

Sie können die Display-Elemente frei auf geeigneten Bereichen der Skin anordnen. Auf der Standard-Skin befinden sich ein Teil der Display-Elemente beispielsweise auf den Leitungstasten. Auf älteren Skins sind die Display-Elemente auf einem Telefondisplay angeordnet. Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie vorhandene Display-Elemente ändern, neue hinzufügen und löschen.

Suchfunktion

Eine Besonderheit stellt das Display-Element mit dem Informationstyp „Gewählte Rufnummer“ dar. Dieses dient nicht nur zur Anzeige, sondern auch zum Eingeben einer Rufnummer bzw. eines Namens und beinhaltet auch die Suchfunktion.

Display-Element konfigurieren

Mit Swyxt! können Sie das Aussehen und die darzustellenden Informationen der einzelnen Display-Elemente ändern. Ein Display-Element setzt sich aus folgenden drei Komponenten zusammen:

- Displayhintergrundbild
- Anzuzeigende Informationen
- Priorität der anzuzeigenden Information

Weiterhin können Sie festlegen, ob das Element immer oder nur auf einer bestimmten Registerkarte angezeigt werden soll.

So ändern Sie das Erscheinungsbild eines Display-Elements

- 1 Klicken Sie auf das zu ändernde Display-Element.
Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von...“ mit mehreren Registerkarten.

Registerkarte „Allgemein“


Registerkarte „Darstellung von Informationen“

Registerkarte „Allgemein“

Auf dieser Registerkarte legen Sie die allgemeinen Einstellungen für das Display-Element fest.

So legen Sie die allgemeinen Einstellungen für das Display-Element fest

- 1 Möchten Sie dieses Display einer bestimmten Leitungstaste zuordnen, so geben Sie im Feld „Nummer“ die Indexnummer der entsprechenden Leitungstaste ein.
So können Sie z. B. hier das Rufprotokoll darstellen, das sich auf die Verbindung der indizierten Leitung bezieht.
Ist die Informationsfläche nicht indiziert (Index 0), so werden die Informationen für die aktive Leitung dargestellt.



- 2 Unter „Hintergrundbild“ im Feld „Normal“ bestimmen Sie die Grafik-Datei, die als Hintergrund verwendet wird:
 - Klicken Sie auf , um nach entsprechenden Dateien zu suchen oder
 - Klicken Sie auf , um die ausgewählte Grafik mit dem verknüpften Grafikprogramm zu modifizieren.

- 3 Unter „Position“ in den Feldern „x-Achse“ und „y-Achse“ bestimmen Sie die Koordinaten des Display-Elements innerhalb der Swyxt! Oberfläche. Der Nullpunkt des Koordinatensystems liegt in der linken oberen Ecke.
Weitere Felder können für das Display-Element nicht geändert werden.



Beachten Sie bitte, dass der Hintergrund für ein Display, in dem Sie ein Rufprotokoll darstellen möchten, hinreichend hoch ist (ca. 6-8 Zeilen).

Registerkarte „Darstellung von Informationen“

Auf dieser Registerkarte legen Sie fest, welche Informationen auf einem Display-Element angezeigt werden. Folgende Informationen werden zur Anzeige zur Verfügung gestellt:

| Verfügbare Information | Erläuterung |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aktive Umleitung | Anzeige der Sofortigen Umleitung (Umleitung: <Ziel>) |
| Aktiver Server | Anzeige des Servers, an dem Swyxt! derzeit angemeldet ist. |
| Angerufene Durchwahl (kommend) | Anzeige der Durchwahl, die der Anrufer gewählt hat. |
| Angerufener Name (kommend) | Anzeige des Teilnehmersnamens, den der Anrufer gewählt hat. |
| Datum | Aktuelles Datum (tt.mm.jjjj) |
| Eigener Name | Benutzername, mit dem Swyxt! an SwyxServer angemeldet ist. |
| Gebühren | Anfallende Gebühren der aktiven Verbindung |
| Gewählte Rufnummer | Darstellung einer eingegebenen Rufnummer bzw. Suchfunktion. |

| Verfügbare Information | Erläuterung |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meldungen | Hinweise von Swyxt! Dabei handelt es sich um Statusmeldungen, die Swyxt! bei einem Vorgang ausgibt, z. B. während der Anmeldung an SwyxServer, oder beim Wechsel in den CTI-Modus. |
| Name | Name des Anrufers (soweit verfügbar) XXX steht für einen unbekanntem Anrufer |
| Name/ Nummer | Name und Nummer des Anrufers (soweit verfügbar) XXX steht für einen unbekanntem Anrufer |
| Rufnummer | Rufnummer des Anrufers (soweit verfügbar) XXX steht für eine unbekanntem Rufnummer |
| Rufprotokoll | Zeigt alle Aktionen an, die Sie mit diesem Ruf ausgeführt haben. |
| Rufprotokoll (kurz) | Zeigt in Kurzform die Aktionen an, die Sie mit diesem Ruf ausgeführt haben. |
| Uhrzeit | Aktuelle Uhrzeit (hh:mm:ss) |
| Umgeleitet von Name | Name des Teilnehmers, von dem dieser Ruf umgeleitet wurde. |
| Umgeleitet von Rufnummer | Rufnummer des Teilnehmers, von dem dieser Ruf umgeleitet wurde. |
| Verbindungsdauer | Dauer der aktiven Verbindung (hh:mm:ss) |
| Verbindungszustand | Zustand der aktiven Leitung. |


Soll ein Display-Element mehr als eine Information anzeigen, können Sie bestimmen, welche Priorität die einzelnen Informationen besitzen. Falls beispielsweise von ein und demselben Display-Element die aktuelle Uhrzeit und Rufnummer/Name eines Anrufers angezeigt werden sollen, ist es sinnvoll, der Rufnummer/Name-Information eine höhere Priorität zuzutei-

len, als der Uhrzeit-Information. Sobald ein Anruf eingeht, wird die Uhrzeit-Information ausgeblendet und stattdessen die Rufnummer/Name-Information eingeblendet.

Mit den Feldern „Mindestens anzeigen“ und „Höchstens anzeigen“ bestimmen Sie, wie lange eine neue Information im Display angezeigt wird.

Beispiel:

Tragen Sie für die Rufnummer/Name-Information in dem „Mindestens anzeigen“-Feld 5 Sekunden und in dem „Höchstens anzeigen“-Feld 10 Sekunden ein, wird diese Information mindestens 5 (auch wenn in der Zwischenzeit eine Information mit höherer Priorität verfügbar werden sollte) und höchstens 10 Sekunden angezeigt. Nach Ablauf der Zeit wird wieder das Informationselement mit der niedrigeren Priorität, also die Uhrzeit-Information, eingeblendet.



In dem Listenfeld „Verfügbar“ sind alle auf einem Display-Element anzeigbaren Informationen aufgelistet.

In dem Listenfeld „Gewünscht“ sind die Informationen aufgelistet, die tatsächlich auf dem ausgewählten Display-Element angezeigt werden.

So fügen Sie eine Information zu einem Display-Element hinzu

1 Klicken Sie im Listenfeld „Verfügbar“ auf die Information, die Sie auf dem Display-Element anzeigen möchten.

2 Klicken Sie auf .

Oder

1 Doppelklicken Sie im Listenfeld „Verfügbar“ auf die Information, die Sie auf dem Display-Element anzeigen möchten.

In jedem Fall wird die anzuzeigende Information in das Listenfeld „Gewünscht“ kopiert.

So entfernen Sie eine Information aus einem Display-Element

1 Klicken Sie im Listenfeld „Gewünscht“ auf die Information, die Sie nicht mehr auf dem Display-Element anzeigen möchten.

2 Klicken Sie auf .

Oder

1 Doppelklicken Sie im Listenfeld „Gewünscht“ auf die Information, die Sie nicht mehr auf dem Display-Element anzeigen möchten.

In jedem Fall wird die Information aus dem Listenfeld „Gewünscht“ gelöscht.

So ändern Sie die Priorität einer Information auf dem Display-Element

1 Klicken Sie im Listenfeld „Gewünscht“ auf die zu ändernde Information.

2 Klicken Sie

- auf , um die Priorität zu erhöhen

oder

- auf , um die Priorität zu verringern.

Die Position innerhalb des Listenfeldes „Gewünscht“ verändert sich entsprechend Ihrer Eingabe.

So legen Sie fest, wie lange eine Information angezeigt wird

- 1 Klicken Sie im Listenfeld „Gewünscht“ auf die zu ändernde Information.
- 2 Im Feld „Mindestens anzeigen“ geben Sie die Zeit ein, wie lange die Information mindestens angezeigt werden soll. Diese Zeitdauer gilt selbst dann, wenn zwischenzeitlich eine Information mit höherer Anzeigepriorität verfügbar wird.
- 3 Im Feld „Höchstens anzeigen“ geben Sie die Zeit ein, wie lange die Information höchstens angezeigt werden soll.
Der Wert „0“ bedeutet, dass die Information immer angezeigt werden soll (sinnvoll bei Datum oder Uhrzeit).

Registerkarte „Registerkarten“

Sie können Display-Elemente auf Registerkarten gruppieren. Die Informationen zur Gruppe und Seite müssen Sie bei jedem Element angeben, das auf einer Registerkarte platziert werden soll.




Bevor Sie bei einzelnen Skin-Elementen die Gruppen- und Seiteninformationen für die Registerkarte zuweisen, sollten Sie zunächst die Registerkarten-Elemente mit den Gruppen- und Seiteninformationen erstellen.

Beachten Sie die Informationen zum Erstellen von Registerkarten unter *Registerkarten (Seiten)*, Seite 250.

So weisen Sie ein Skin-Element einer Registerkarte zu

- 1 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Registerkarten verwenden“.
- 2 Geben Sie eine Ziffer für die Gruppe in das entsprechende Feld ein. Alle Elemente einer Gruppe müssen dieselbe Ziffer haben.
- 3 Geben Sie eine Ziffer für die Seite in das entsprechende Feld ein. Die Seite mit der geringsten Nummer wird als Standard im Vordergrund verwendet.




Display-Element hinzufügen

Fügen Sie ein Display-Element wie nachfolgend beschrieben hinzu.

So fügen Sie ein neues Display-Element hinzu

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bedienoberfläche von Swyxt!.
Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie auf „Neu...“.
Es erscheint das Fenster „Neues Objekt einfügen“:



- 3 Klicken Sie unter „Typ auswählen“ auf die Option „Informationsfläche“.
- 4 Klicken Sie auf „OK“.
Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von...“.
- 5 Konfigurieren Sie die neue Informationsfläche, wie in *Display-Element konfigurieren*, Seite 242 beschrieben.

Display-Element entfernen

Löschen Sie ein Display-Element wie nachfolgend beschrieben.

So löschen Sie ein Display-Element

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Display-Element.
Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie auf „Entfernen“.
Das Display-Element wird gelöscht.

20.2.25 Schieberegler bearbeiten

Um die Lautstärke zu regulieren können Sie auf der Skin einen Schieberegler definieren. Er verfügt über einen Anfang- und Endpunkt, ein Hintergrundbild evtl. mit Beschriftung und einen verschiebbaren Regler, der gestaltbar ist.

Schieberegler konfigurieren

So ändern Sie das Erscheinungsbild des Schiebereglers

- 1 Klicken Sie auf den zu ändernden Schieberegler.
Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von...“ mit mehreren Registerkarten.

Registerkarte „Allgemein“

Registerkarte „Zustände“

Registerkarte „Textformat“


Registerkarte „Schieberegler“

Registerkarte „Allgemein“

Auf dieser Registerkarte legen Sie die allgemeinen Einstellungen fest.

So legen Sie die allgemeinen Einstellungen für den Schieberegler fest

- 1 Klicken Sie in der Dropdownliste „Typ“ auf die Art des Schiebereglers.




- 2 Im Feld „Name“ geben Sie den für die Beschriftung der Taste zu verwendenden Text ein.
- 3 Möchten Sie den Namen des Schieberegler auf der Oberfläche darstellen, aktivieren Sie „Beschriftung anzeigen“.
- 4 Unter „Hintergrundbild“ im Feld „Normal“ bestimmen Sie die Grafik-Datei, die als Displayhintergrund verwendet wird:
 - Klicken Sie auf , um nach entsprechenden Dateien zu suchen oder
 - Klicken Sie auf , um die ausgewählte Grafik mit dem verknüpften Grafikprogramm zu modifizieren.
- 5 Unter „Position“ in den Feldern „x-Achse“ und „y-Achse“ bestimmen Sie die Koordinaten des Schiebereglers innerhalb der Swyxt! Oberfläche. Der Nullpunkt des Koordinatensystems liegt in der linken oberen Ecke.
Weitere Felder können für den Schieberegler nicht geändert werden.

Registerkarte „Zustände“

Der Schieberegler kann unterschiedliche Zustände einnehmen abhängig davon, welche Ausgabe reguliert wird (z. B. die Lautstärke eines Handsets, Headsets oder Klingeln). Für jeden dieser Zustände können Sie dem Regler ein Bild (BMP-Datei) oder eine Animation (AVI-Datei) zuordnen.

So legen Sie die Zustandseigenschaften für einen Schieberegler fest

- 1 Klicken Sie unter „Zustand“ auf die Dropdownliste „Name“. Hier werden alle zur Verfügung stehenden Zustände aufgelistet.



- 2 Im Feld „Zustands-Bild“ bestimmen Sie eine Grafik-Datei oder eine AVI-Animation, die für den Zustand des Schiebereglers verwendet werden soll:
 - Klicken Sie auf , um nach entsprechenden Dateien zu suchen oder

- Klicken Sie auf , um die ausgewählte Grafik mit dem verknüpften Grafikprogramm zu modifizieren.

Bei Formaten, die keine Transparenz unterstützen, wird die Farbe des obersten linken Pixels einer Grafik bzw. einer AVI-Animation als Transparentfarbe interpretiert. Das heißt, dass auf allen Bereichen des Bildes, die diese Farbe haben, der Hintergrund durchscheint.


- 3 Im Feld „Beschreibung“ geben Sie einen kurzen Hilfetext für die QuickInfo ein. Diese QuickInfo erscheint, wenn Sie den Mauszeiger über die entsprechende Taste bewegen.
- 4 Klicken Sie auf „Vorgabe“, um den voreingestellten Text (Standard) wieder als Beschreibung zu verwenden.
- 5 Unter „Positionierung des Zustand-Bildes auf der Fläche“ in den Feldern „x-Achse“ und „y-Achse“ bestimmen Sie die Koordinaten der darzustellenden Grafik- oder AVI-Datei innerhalb der Taste. Der Nullpunkt des Koordinatensystems liegt in der linken oberen Ecke der Tastenhintergrund-Grafik.
- 6 Aktivieren Sie die Option „Verwende Position für alle Zustände“, um für alle den Zuständen zugeordneten Grafik- oder AVI-Dateien die für die x- und y-Achse angegebenen Positionen zu verwenden.

Registerkarte „Textformat“

Auf dieser Registerkarte legen Sie die Eigenschaften der Tastenbeschriftung fest. Diese Registerkarte ist nur dann konfigurierbar, wenn auf der Registerkarte „Allgemein“ das Kontrollkästchen „Beschriftung anzeigen“ aktiviert ist.

So legen Sie das Textformat für einen Schieberegler fest

- 1 Unter „Textbereich innerhalb Fläche“ in den Feldern „x-Achse“ und „y-Achse“ bestimmen Sie die Position des für den Text verwendeten Bereiches innerhalb der Taste. Der Nullpunkt des Koordinatensystems liegt in der linken oberen Ecke der Tastenhintergrund-Grafik.
- 2 In den Feldern „Breite“ und „Höhe“ bestimmen Sie die Größe des für den Text verwendeten Bereiches.




- 3 Wählen Sie unter „Textformat“ eine Ausrichtungsoption aus:
 - „links“: Der Text wird linksbündig angezeigt
 - „zentriert“: Der Text wird zentriert angezeigt.
 - „rechts“: Der Text wird rechtsbündig angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf „Zeichensatz...“, um die für den Text zu verwendende Schriftart auszuwählen.
- 5 Klicken Sie auf „Farbe...“, um die für den Text zu verwendende Farbe auszuwählen.

Registerkarte „Schieberegler“

Auf der Registerkarte „Schieberegler“ werden die Eigenschaften des Reglers festgelegt.

So legen Sie die Eigenschaften des Reglers fest

- 1 Unter „Länge des Reglerbereiches“ in den Feldern „x-Achse“ und „y-Achse“ bestimmen Sie die Anfangs- und End-Position des Regelbereiches. Der Nullpunkt des Koordinatensystems liegt in der linken oberen Ecke der Hintergrund-Grafik.
- 2 Unter „Bild für Reglertaste“ legen Sie das Aussehen der Taste fest, die über den Regelbereich bewegt wird. Sie können hier zwei unterschiedliche Bilder auswählen, eines für den Ruhezustand und eine Darstellung für den „gedrückten“ Zustand dieser Taste.
- 3 Mit dem „Steuerpunkt auf der Reglerleiste“ legen Sie die genaue Position des Punktes fest, der innerhalb der Reglertaste als Regelpunkt (hot spot) interpretiert wird.



Registerkarte „Registerkarten“

Sie können Schieberegler-Elemente auf Registerkarten gruppieren. Die Informationen zur Gruppe und Seite müssen Sie bei jedem Element angeben, das auf einer Registerkarte platziert werden soll.




Bevor Sie bei einzelnen Skin-Elementen die Gruppen- und Seiteninformationen für die Registerkarte zuweisen, sollten Sie zunächst die Registerkarten-Elemente mit den Gruppen- und Seiteninformationen erstellen.

Beachten Sie die Informationen zum Erstellen von Registerkarten unter *Registerkarten (Seiten)*, Seite 250.

So weisen Sie ein Skin-Element einer Registerkarte zu

- 1 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Registerkarten verwenden“.
- 2 Geben Sie eine Ziffer für die Gruppe in das entsprechende Feld ein. Alle Elemente einer Gruppe müssen dieselbe Ziffer haben.
- 3 Geben Sie eine Ziffer für die Seite in das entsprechende Feld ein. Die Seite mit der geringsten Nummer wird als Standard im Vordergrund verwendet.




Schieberegler-Element hinzufügen

Fügen Sie ein Schieberegler-Element wie nachfolgend beschrieben hinzu.

So fügen Sie ein neues Schieberegler-Element hinzu

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bedienoberfläche von Swyxt!.
Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie auf „Neu...“.
Es erscheint das Fenster „Neues Objekt einfügen“:



- 3 Klicken Sie unter „Typ auswählen“ auf die Option „Schieberegler“.
- 4 Klicken Sie auf „OK“.
Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von...“.
- 5 Konfigurieren Sie den neuen Schieberegler, wie in *Schieberegler konfigurieren*, Seite 246 beschrieben.

Schieberegler-Element entfernen

Löschen Sie ein Schieberegler-Element wie nachfolgend beschrieben.

So löschen Sie ein Schieberegler-Element

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Schieberegler-Element.
Das Kontextmenü erscheint.

- 2 Klicken Sie auf „Entfernen“.
Das Schieberegler-Element wird gelöscht.

20.2.26 Registerkarten (Seiten)

Sie können Skin-Elemente auf Registerkarten gruppieren. Damit können Sie eine große Anzahl von Elementen auf einer Skin anordnen. Durch die Gruppierung auf den Registerkarten wird die Übersichtlichkeit beibehalten und gleichzeitig ein schneller Zugriff ermöglicht.

Registerkarten-Element:


„Kopfbereich“ einer Registerkarte (Seite). Es enthält die Beschriftung. Durch Klicken auf das Registerkarten-Element können Sie zwischen den einzelnen Seiten wechseln.

Gruppe:

Zu einer Gruppe gehören alle Registerkarten (Seiten), die „übereinander“ gelagert sind. Eine Gruppe kann beliebig viele Seiten haben.

Seite:

Bereich, auf dem Skin-Elemente platziert werden können. Die Seiten gehören immer einer Gruppe an und werden durch Klicken auf das zugehörige Registerkarten-Element in den Vordergrund gebracht.




Um eine Registerkarte anzulegen müssen Sie ein Registerkarten-Element und die Skin-Elemente, die Sie auf den Seiten anordnen möchten, erstellen. Diese Elementen weisen Sie dann einer Registerkarte zu, indem Sie die Gruppen- und Seiteninformationen angeben.



Bevor Sie bei einzelnen Skin-Elementen die Gruppen- und Seiteninformationen für die Registerkarte zuweisen, sollten Sie zunächst die Registerkarten-Elemente mit den Gruppen- und Seiteninformationen erstellen.

So legen Sie ein neues Registerkarten-Element an


- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bedienoberfläche von Swyxt!.
Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie auf „Neu...“.
Es erscheint das Fenster „Neues Objekt einfügen“:



- 3 Klicken Sie unter „Typ auswählen“ auf die Option „Aktionsfläche“.
- 4 Klicken Sie auf „OK“.
Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von...“.
- 5 Wählen Sie im Feld „Typ“ die Option „Registerkarten-Element“ aus.
- 6 Konfigurieren Sie die neue Informationsfläche, wie in *So konfigurieren Sie ein neues Registerkarten-Element*, Seite 251 beschrieben.
- 7 Legen Sie für jede weitere Registerkarte jeweils ein Registerkarten-Element an und weisen Sie die Gruppen- und Seiteninformationen entsprechend zu (Registerkarte „Gruppe“).

So konfigurieren Sie ein neues Registerkarten-Element

- 1 Erstellen Sie ein neues Registerkarten-Element, wie unter *So legen Sie ein neues Registerkarten-Element an*, Seite 251 beschrieben oder klicken Sie auf ein vorhandenes Registerkarten-Element. Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von...“.
Im Feld „Typ“ ist die Option „Registerkarten-Element“ ausgewählt.



- 2 Wenn Sie eine Beschriftung für die Registerkarte hinzufügen möchten, geben Sie im Feld „Name“ die Beschriftung des Registerkarten-Elementes ein und aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Beschriftung anzeigen“. Diese Beschriftung wird für die Skin gespeichert. Sie können im Normalmodus diese Beschriftung auf Benutzerebene ändern. Siehe *Beschriftung der Registerkarte (Tab) ändern*, Seite 252.
- 3 Wählen Sie die Hintergrundbilder aus und geben Sie die Positionsinformationen an. Siehe *So legen Sie die allgemeinen Einstellungen für eine Taste fest*, Seite 236.

- 4 Auf der Registerkarte „Zustände“ sind keine Änderungen für das Registerkarten-Element erforderlich, da nur ein Zustand „Seite“ vorhanden ist.
- 5 Auf der Registerkarte „Textformat“ können Sie die Formatierung und die Position der Beschriftung ändern. Die Felder sind nur aktiviert, wenn Sie auf der Registerkarte „Allgemein“ das Kontrollkästchen „Beschriftung anzeigen“ keine Änderungen für das Registerkarten-Element erforderlich, da nur ein Zustand „Seite“ vorhanden ist.
- 6 Auf der Registerkarte „Benutzergrafik“ sind keine Änderungen für das Registerkarten-Element möglich, da für diesen Elementtyp keine Benutzergrafiken hinterlegt werden können.
- 7 Auf der Registerkarte „Kontextmenü“ können Sie einen Bereich für das Kontextmenü hinterlegen. Beim Registerkarten-Element ist jedoch nur die Hilfefunktion im Kontextmenü hinterlegt. Siehe auch *So legen Sie die Eigenschaften für das Kontextmenü fest*, Seite 240.
- 8 Geben Sie auf der Registerkarte „Registerkarten“ die Gruppe und die Seite an, für die Sie das Registerkarten-Element erstellt haben, siehe *So weisen Sie ein Skin-Element einer Registerkarte zu*, Seite 240.
- 9 Erstellen Sie ggf. weitere Registerkarten-Elemente für alle Seiten aller Gruppen.
- 10 Erstellen Sie die Skin-Elemente, die Sie auf den Seiten anordnen möchten und geben Sie bei diesen Elementen die entsprechenden Gruppen- und Seiteninformationen an.

So legen Sie ein neues Registerkarten-Element an

So weisen Sie ein Skin-Element einer Registerkarte zu


So ändern Sie die Beschriftung einer Registerkarte

20.2.26.1 Beschriftung der Registerkarte (Tab) ändern

Sie haben die Möglichkeit, die auf der Skin vorgegebene Beschriftung einer Registerkarte im Normalmodus zu ändern. Diese Änderung wird nicht in der Skin selbst sondern in Ihrem Benutzerprofil gespeichert. Wenn Sie keine benutzerspezifische Beschriftung eingeben, wird die auf der Skin definierte Beschriftung angezeigt.

So ändern Sie die Beschriftung einer Registerkarte

- 1 Klicken Sie im Normalmodus mit der rechten Maustaste auf die Beschriftung der Registerkarte und wählen Sie im Kontextmenü die Option „Eigenschaften“.
- 2 Geben Sie im Eigenschaftenfenster die neue Beschriftung ein und bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“.



20.2.27 Swyxt! Web Extension

Swyxt! bietet die Möglichkeit, Web-Inhalte direkt auf der Skin anzuzeigen. Dazu müssen Sie eine Skin mit dem Skin-Element „Swyxt! Web Extension“ erstellen und entsprechend konfigurieren.

20.2.27.1 Swyxt! Web Extension erstellen

Sie können Skins erstellen, die Web-Inhalte anzeigen können. Dazu steht Ihnen das Skin-Element „Swyxt! Web Extension“ zur Verfügung.

So erstellen Sie ein neues Skin-Element für die Swyxt! Web Extension

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Hintergrund der Skin. Wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option „Neu...“ aus. Ein Dialogfeld wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie die Option „Swyxt! Web Extension“ aus.
- 3 Klicken Sie auf „OK“.

Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie die Eigenschaften festlegen können.

So legen Sie die allgemeinen Einstellungen für die Swyxt! Web Extension fest

20.2.27.2 Swyxt! Web Extension konfigurieren

Wenn Sie ein neues Skin-Element „Swyxt! Web Extension“ erstellt haben, müssen Sie dies zunächst konfigurieren. Dabei können Sie verschiedene Optionen festlegen.

Auf der Registerkarte „Allgemein“ können Sie allgemeine Optionen festlegen, wie die Position und die Hintergrundgrafik.

Auf der Registerkarte „Swyxt! Web Extension“ können Sie zusätzliche Optionen festlegen, wie die URL, die im Browser-Bereich angezeigt werden soll, das Ereignis, bei dem der Web-Inhalt geladen wird oder Sie können den Inhalt an eine bestimmte Leitungstaste koppeln. Weiterhin können Sie festlegen, ob der Inhalt in einem separaten Browserfenster oder innerhalb des auf der Skin definierten Browserbereiches angezeigt werden soll.

Sie können die Swyxt! Web Extension so konfigurieren, dass je nach Situation ein anderer Browserinhalt angezeigt wird. Siehe auch *Ereignisse*, Seite 255.

So legen Sie die allgemeinen Einstellungen für die Swyxt! Web Extension fest

So ändern Sie die Eigenschaften der Swyxt! Web Extension


Registerkarte „Allgemein“

Auf dieser Registerkarte legen Sie die allgemeinen Einstellungen fest.

Dabei können Sie eine Grafik für den Hintergrund und die Position der Swyxt! Web Extension auf der Skin festlegen.

So legen Sie die allgemeinen Einstellungen für die Swyxt! Web Extension fest

- 1 Geben Sie im Bereich „Flächendefinition“ im Feld „Nummer“ eine Leitungsnummer ein, wenn Sie eine URL mit einer Leitungstaste verknüpfen möchten. Ansonsten lassen Sie die „0“ stehen. Die anderen beiden Felder im Bereich „Flächendefinition“ können Sie nicht ändern.



- 2 Unter „Hintergrundbild“ im Feld „Normal“ können Sie die Grafik-Datei festlegen, die als Hintergrund verwendet wird:
 - Klicken Sie auf , um nach entsprechenden Dateien zu suchen.
 - Klicken Sie auf , um die ausgewählte Grafik mit dem verknüpften Grafikprogramm zu bearbeiten.
- 3 Unter „Position“ in den Feldern „x-Achse“ und „y-Achse“ bestimmen Sie die Koordinaten der Swyxt! Web Extension innerhalb der Swyxt!

Oberfläche. Der Nullpunkt des Koordinatensystems liegt in der linken oberen Ecke.

Weitere Felder können für die Swyxt! Web Extension nicht geändert werden.


Registerkarte „Swyxt! Web Extension“

Auf dieser Registerkarte können Sie weitere Eigenschaften für die Swyxt! Web Extension definieren:

- die Größe und Position des Browser-Bereiches innerhalb der Swyxt! Web Extension
- die URL, die im Browser-Bereich angezeigt werden soll
- das Ereignis, bei dem der Web-Inhalt geladen wird
- Kopplung des Inhaltes an eine bestimmte Leitungstaste
- Verwendung des Kontextmenüs im Browser-Bereich
- Anzeige von Bildlaufleisten im Browser-Bereich
- Öffnen eines neuen Fensters pro Ereignis
- Swyxt! Web Extension bei Ereignis im Vordergrund anzeigen

So ändern Sie die Eigenschaften der Swyxt! Web Extension

- 1 Klicken Sie auf die Swyxt! Web Extension. Es erscheint das Dialogfeld „Eigenschaften von...“.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte „Swyxt! Web Extension“ aus.



- 3 Geben Sie nun die Koordinaten für den Browser-Bereich innerhalb der Swyxt! Web Extension ein. Dieser Bereich wird im Skin-Editor zunächst mit einer gelben Linie markiert.
- 4 Wählen Sie nun ein Ereignis aus der Liste aus, bei dem die URL geladen wird. Geben Sie dann die URL für dieses Ereignis ein. Sie können auch verschiedene Ereignisse angeben, bei denen jeweils eine andere URL aufgerufen wird. Siehe auch *Ereignisse*, Seite 255.
- 5 Wenn Sie die Swyxt! Web Extension mit einer bestimmten Leitung verknüpfen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Aufruf durch Leitung mit demselben Index“. Sie müssen dann auf der Registerkarte „Allgemein“ die Nummer der Leitungstaste im Feld „Nummer“ eingeben.
- 6 Wenn Sie das Kontrollkästchen „Kontextmenü des Browsers anzeigen“ aktivieren, wird das Kontextmenü des Browsers (Internet Explorer) verwendet. Wenn Sie diese Option deaktivieren, ist im Browser-Bereich kein Kontextmenü verfügbar.

- 7 Wenn Sie das Kontrollkästchen „Bildlaufleisten zulassen“ aktivieren, werden Bildlaufleisten angezeigt, wenn der Web-Inhalt größer als das Fenster ist.
- 8 Wenn Sie das Kontrollkästchen „Swyxt! Web Extension bei Ereignis im Vordergrund anzeigen“ aktivieren, wird die Registerkarte mit dem Web-Inhalt auf der Skin im Vordergrund angezeigt, sobald das Ereignis eintritt.

Registerkarte „Registerkarten“

Sie können Swyxt! Web Extension-Elemente auf Registerkarten gruppieren. Die Informationen zur Gruppe und Seite müssen Sie bei jedem Element angeben, das auf einer Registerkarte platziert werden soll.



Bevor Sie bei einzelnen Skin-Elementen die Gruppen- und Seiteninformationen für die Registerkarte zuweisen, sollten Sie zunächst die Registerkarten-Elemente mit den Gruppen- und Seiteninformationen erstellen.

Beachten Sie die Informationen zum Erstellen von Registerkarten unter *Registerkarten (Seiten)*, Seite 250.

So weisen Sie ein Skin-Element einer Registerkarte zu

- 1 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Registerkarten verwenden“.
- 2 Geben Sie eine Ziffer für die Gruppe in das entsprechende Feld ein. Alle Elemente einer Gruppe müssen dieselbe Ziffer haben.
- 3 Geben Sie eine Ziffer für die Seite in das entsprechende Feld ein. Die Seite mit der geringsten Nummer wird als Standard im Vordergrund verwendet.

The screenshot shows a dialog box titled "Eigenschaften von...". It has three tabs: "Allgemein", "Swyxt! Web Extension", and "Registerkarten". The "Registerkarten" tab is active. Inside, there is a section titled "Registerkarten-Eigenschaften". It contains a checked checkbox labeled "Registerkarten verwenden:". Below this are two input fields: "Gruppe:" with the value "1" and "Seite:" with the value "3". At the bottom of this section is an unchecked checkbox labeled "Diese Registerkarte bei kommenden und gehenden Rufen im Vordergrund anzeigen".

20.2.27.3 Ereignisse

Sie können die Swyxt! Web-Erweiterung so konfigurieren, dass je nach Situation ein anderer Browser-Inhalt angezeigt wird. Dafür müssen Sie für verschiedene Ereignisse jeweils eine URL angeben. Haben Sie für ein Ereignis keine URL definiert, dann wird bei diesem Ereignis der bisherige Browser-Inhalt jeweils beibehalten.

| Ereignis | Aktion |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin laden | Hier wird die URL mit dem Laden der Skin aufgerufen, also: <ul style="list-style-type: none"> • beim Starten von Swyxt! • beim Wechseln der Skin • beim Aktualisieren der Skin (z. B. mit F5) |

| Ereignis | Aktion |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eingehender Ruf Eingehender externer Ruf Eingehender interner Ruf Zweitranruf Zweitranruf (extern) Zweitranruf (intern) | Die URL wird bei einem eingehenden Ruf aufgerufen. Wenn Sie die Option „Aufruf durch Leitung mit demselben Index“ aktiviert haben, wird die URL nur bei einem Ruf auf der angegebenen Leitung aufgerufen. |
| Gehender Ruf Gehender externer Ruf Gehender interner Ruf | Die URL wird bei einem gehenden Ruf (Rufen oder Anklopfen) aufgerufen. Wenn Sie die Option „Aufruf durch Leitung mit demselben Index“ aktiviert haben, wird die URL nur bei einem Ruf auf der angegebenen Leitung aufgerufen. |
| Verbindung aufgebaut Externe Verbindung aufgebaut Interne Verbindung aufgebaut | Die URL wird aufgerufen, wenn eine neue Verbindung hergestellt wird. Wenn Sie die Option „Aufruf durch Leitung mit demselben Index“ aktiviert haben, wird die URL nur bei einem Ruf auf der angegebenen Leitung aufgerufen. |
| Verbindung beendet Externe Verbindung beendet Interne Verbindung beendet | Die URL wird aufgerufen, wenn eine Verbindung beendet wird. Wenn Sie die Option „Aufruf durch Leitung mit demselben Index“ aktiviert haben, wird die URL nur bei einem Ruf auf der angegebenen Leitung aufgerufen. |
| Leitung geändert | Die URL wird aufgerufen, wenn Sie eine andere Leitung aktivieren. Wenn Sie die Option „Aufruf durch Leitung mit demselben Index“ aktiviert haben, wird die URL nur beim Wechseln zu der angegebenen Leitung aufgerufen. |

| Ereignis | Aktion |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leitungsdetails geändert | Die URL wird aufgerufen, wenn die Rufnummer oder der angezeigte Name der Leitung sich ändern (z. B. wenn Sie zu einem anderen Teilnehmer weitergeleitet werden). Wenn Sie die Option „Aufruf durch Leitung mit demselben Index“ aktiviert haben, wird die URL nur bei der Änderung der angegebenen Leitung aufgerufen. |

So legen Sie für verschiedene Ereignisse unterschiedliche URLs fest

- 1 Klicken Sie auf die SwyxIt! Web Extension. Es erscheint das Dialogfeld „Eigenschaften von...“.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte „SwyxIt! Web Extension“ aus.
- 3 Wählen Sie nun ein Ereignis aus der Liste aus, bei dem eine URL angezeigt werden soll, und geben Sie im Feld „URL“ die URL ein, die nur bei diesem Ereignis geladen wird.
- 4 Wiederholen Sie diesen Vorgang für verschiedene Ereignisse.

20.2.27.4 Anwendungsbeispiele für Variablen

Neben den Ereignissen können Sie auch rufbezogene Variablen nutzen, um spezifische Web-Anwendungen zu erstellen, auf die Sie dann per URL zugreifen können. Damit ist es beispielsweise möglich, über die Rufnummer eines eingehenden Rufes eine Adressauflösung in einem Telefonverzeichnis durchzuführen. Diese Informationen können dann direkt auf der SwyxIt! Skin angezeigt werden oder Sie können damit weitere Abfragen starten.

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen beispielsweise Informationen in einer Kundendatenbank speichern, können Sie diese auch auf Basis der Telefonnummer direkt anzeigen.

20.3 Skin speichern

Sie können eine Skin jederzeit speichern (im Normalmodus oder im Editier-Modus).

Sie können eine geänderte Skin:

- unter demselben Namen in Ihrem Benutzerverzeichnis speichern. Die Originalskin wird dabei überschrieben.
- unter einem anderen Namen in Ihrem Benutzerverzeichnis speichern.
- auf dem Server speichern und für alle Benutzer dieses Servers freigeben. Dazu müssen Sie über entsprechende Berechtigungen verfügen.
- als Datei in einem beliebigen Verzeichnis abspeichern (exportieren).




Eine Skin wird generell in Form einer komprimierten CAB-Datei gespeichert. In dieser Datei stehen alle Informationen, die Swyxt! benötigt, um die Skin aus den Einzelkomponenten (Hintergrundbilder, Tasten und Displays) zusammenzufügen.

Beim Speichern einer Skin wird eine Vorschaugrafik erzeugt, die beim Laden einer Skin angezeigt wird. Diese bildet den aktuellen Oberflächenzustand Ihrer Skin ab (z. B. auch mit Ihrer aktuellen Namenstastenschriftung). Wenn Sie die Skin veröffentlichen möchten, sollten Sie daher die Skin möglichst im Normalmodus und mit entsprechender Konfiguration speichern.

So speichern Sie eine Skin

- 1 Wählen Sie im Menü „Datei“ die Option „Skin | Speichern“.
oder
- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bedienoberfläche von Swyxt!.
Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie auf „Skin speichern...“.



- 3 Geben Sie im Fenster zum Speichern der Skin ggf. einen Namen für die Skin ein.
- 4 Wählen Sie eine der Optionen aus, um den Speicherort für die Skin anzugeben:
 - Skin in eigenem Benutzerprofil auf dem Server speichern
 - Skin für alle Benutzer auf dem Server freigeben (Administratorrechte erforderlich)
 - Skin exportieren (als Datei speichern)

Wenn Sie die Option „Skin exportieren“ auswählen, wird automatisch der letzte Speicherort bzw. Ihr Standard-Benutzerverzeichnis angegeben.

Um einen anderen Speicherort für die Skin anzugeben, klicken Sie auf die Schaltfläche  neben dem Namen/Speicherort der Skin. Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis aus und geben Sie einen Dateinamen für die Skin ein.
- 5 Bestätigen Sie Ihre Angaben mit „OK“.
Die Skin wird mit der Dateierweiterung *.cab gespeichert.

21 Swyxt! installieren und deinstallieren

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Swyxt! und externe Audiogeräte (Swyxt! Handset bzw. Swyxt! Headset) installieren und wieder deinstallieren können.

Nach der erfolgreichen Installation finden Sie, entsprechend der Installationskonfiguration, eine Verknüpfung zu Swyxt! auf Ihrem Desktop und Swyxt! im Windows-Startmenü und im Windows-Autostartmenü. In Windows 8 und 8.1 können Sie anstelle der Verknüpfungen im Start- und Autostartmenü manuell eine Verknüpfung auf der Startseite erstellen.



Beachten Sie bei der Deinstallation von Swyxt!, dass einige Daten nur manuell aus dem jeweiligen Verzeichnis gelöscht werden können. Dazu gehören die Trace-Dateien im Temp-Verzeichnis (%temp%\Swyx\Traces\Swyxt!.log), die im Benutzerverzeichnis des Betriebssystems (C:\Users\[Benutzer]\AppData\Local\Swyx) gespeicherten Dateien sowie die Zugangsdaten des Swyxt! Benutzers in der Windows-Registrierung (Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Swyx\CommonLogin\CurrentVersion\Options\).

Voraussetzungen

Vorbereitungen für die Installation

Swyxt! - Installation der Software

21.1 Voraussetzungen

SwyxServer

SwyxServer muss innerhalb des Netzwerkes installiert und betriebsbereit sein. In einer SwyxWare for DataCenter befindet sich SwyxServer nicht innerhalb des Netzwerkes.

Swyxt!

Um Swyxt! nutzen zu können, muss Ihr PC bestimmte Voraussetzungen erfüllen:

- Prozessor: Intel Pentium 1 GHz oder höher

- Arbeitsspeicher: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 und Windows 10 mindestens 2 GB
- mindestens 100 MB freier Festplattenspeicher (mit SwyxFax Client ca. 160 MB)
- DirectX-fähige Grafikkarte mit der Mindestaufösung 800 x 600 Pixel und mindestens 16 Bit Farbtiefe (32767 Farben)
- Soundkarte, um externe Audiogeräte eines Drittherstellers oder ein anderes externes Audiogerät anzuschließen.
- Netzwerkkarte, die Ihnen den Zugriff auf das Netzwerk ermöglicht
- Betriebssystem: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012 (R2), Windows Server 2016 und Windows Server 2019 jeweils mit installiertem TCP/IP-Protokoll v4 (für die Datenübertragung).



Bitte benutzen Sie auf allen Betriebssystemen immer jeweils das neueste von Microsoft offiziell freigegebene Servicepack sowie die entsprechenden Patches.

- Microsoft .NET Framework (ist auf der SwyxWare DVD enthalten).



Für Informationen bezüglich der Computer-Ausstattung, siehe service.swyx.net/hc/de/articles/360000012660-Empfohlene-Rechnerausstattung-f%C3%BCr-SwyxWare-11 (Sie müssen ggf. angemeldet sein, um die Inhalte zu sehen).



Wenn Sie eine Desktop-Firewall-Software verwenden, müssen Sie diese entsprechend konfigurieren.

Integration in Microsoft Outlook

Swyxt! unterstützt die Anbindung an Microsoft Outlook ab Version 2010, siehe *Swyxt! Komponenten*, Seite 260.

| MS Outlook wird unterstützt in Version | 32bit | 64bit |
|----------------------------------------|-------|-------|
| 2010 | ✓ | |
| 2013 | ✓ | |
| 2016 | ✓ | ✓ |

| MS Outlook wird unterstützt in Version | 32bit | 64bit |
|----------------------------------------|-------|-------|
| 2019 | ✓ | ✓ |



MS Outlook muss mit der Komponente „.NET-Programmierunterstützung“ („.NET Programmability Support“) installiert sein, um die Anbindung von Swyxt! sicherzustellen.

21.2 Vorbereitungen für die Installation

Das Installationsprogramm von Swyxt! prüft, ob die Installationsvoraussetzungen erfüllt sind. Wenn nicht, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt und die Installation abgebrochen.

Sie können bereits vor der Installation oder auch zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt ein Handset oder Headset anschließen.

21.2.1 Swyxt! Handset installieren

In Anh. E: **Endgeräte**, Seite 283 finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Headsets und Handsets, die mit Swyxt! betrieben werden können.

Installation des Swyxt! Handset P280

Verbinden Sie den USB-Stecker am Swyxt! Handset mit einem USB-Anschluss des PCs. Das Handset wird vom Betriebssystem erkannt und steht in Swyxt! als Audiogerät zur Verfügung. Siehe auch Anh. D: **Swyxt! Handsets**, Seite 276.

21.2.2 Swyxt! Headset installieren

Ein Swyxt! Headset ermöglicht Ihnen, besonders komfortabel zu telefonieren und beispielsweise gleichzeitig beidhändig zu tippen.

Wird ein Swyxt! Headset an den PC angeschlossen, so wird der Adapter vom Betriebssystem erkannt und steht Ihnen in Swyxt! direkt zur Verfügung.

21.2.3 Swyxt! Handset / Swyxt! Headset ohne zusätzliche Lautsprecher betreiben

Verwenden Sie ein Swyxt! Headset oder betreiben Sie das Swyxt! Handset ohne zusätzliche Lautsprecher, so verfügen Sie über kein Ausgabegerät für die Ruftöne. In diesem Fall können Sie jedoch eine zusätzliche Signalisierung von eingehenden Anrufen über den internen PC-Lautsprecher einschalten. Sie können diese Option auf der Registerkarte „Audio-Modus“ unter dem Menüpunkt „Einstellungen | Lokale Konfiguration...“ aktivieren.

21.3 Swyxt! - Installation der Software

Swyxt! zeichnet sich durch sehr einfache und benutzerfreundliche Installations- und Deinstallationsprozesse aus, die mit Windows-Grundkenntnissen schnell durchzuführen sind.

Zusammen mit Swyxt! wird auch der SwyxFax Client installiert. Zur Verwendung von SwyxFax Client ist das Optionspaket „SwyxFax“ erforderlich.

[So aktualisieren Sie Ihre Swyxt! Version](#)

[So installieren Sie Swyxt!](#)

[So deinstallieren Sie Swyxt!](#)

21.3.1 Installation

Die Installation wird mit Hilfe der Standard-Schaltflächen „< Zurück“, „Weiter >“ und „Abbrechen“ durchgeführt. Falls Sie Eingaben in einem vorherigen Fenster ändern möchten, klicken Sie so lange auf „< Zurück“, bis Sie an dem gewünschten Fenster angekommen sind, ändern Sie Ihre Eingaben und fahren Sie durch Klicken auf „Weiter >“ fort. Möchten Sie die Installation abbrechen, klicken Sie auf „Abbrechen“.



Für die Installation von Swyxt! benötigen Sie Administratorrechte auf dem PC.

So installieren Sie Swyxt!

- 1 Schließen Sie vor der Installation Microsoft Outlook bzw. Lotus/IBM/HCL Notes.
Andernfalls werden möglicherweise nicht alle Komponenten korrekt installiert.
- 2 Legen Sie die SwyxWare DVD in Ihr Laufwerk.
Das Installationsprogramm der DVD startet automatisch.
- 3 Falls die Installation nicht startet, doppelklicken Sie auf die Datei „autorun.exe“, die sich auf der SwyxWare DVD befindet.
- 4 Die SwyxWare Startseite erscheint.
- 5 Wählen Sie die Option „Swyxt! installieren“.
Das Installationsprogramm prüft nun, ob das Microsoft .Net Framework und die Microsoft WSE Runtime auf dem System bereits installiert sind. Diese für die Installation von Swyxt! relevante Komponente ist im Lieferumfang enthalten. Ist diese Komponente nicht installiert, klicken Sie auf die entsprechende Verknüpfung.
- 6 Wenn Sie die Readme-Datei mit wichtigen Informationen anzeigen möchten, klicken Sie unter „Installieren oder Aktualisieren“ auf die entsprechende Verknüpfung. Um die Installation zu starten, wählen Sie dann unter „Installieren oder Aktualisieren“ die Option „Swyxt! installieren“.
Die Startseite des Swyxt! Installationsprogramms erscheint.
- 7 Beachten Sie bitte die Hinweise und klicken Sie anschließend auf „Weiter >“.
- 8 Lizenzvereinbarung:
Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Ich nehme den Lizenzvertrag an.“ und klicken Sie auf „Weiter >“.
 - Falls Sie der Lizenzvereinbarung nicht zustimmen, beenden Sie die Installation durch Klicken auf „Abbrechen“.
- 9 Benutzerinformationen:
Beachten Sie die aktuellen Informationen zu dieser Version.
Klicken Sie auf „Weiter >“.
- 10 Installationsart:
Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Klicken Sie auf die Option „Normal“, um die Swyxt! Standardinstallation durchzuführen. Klicken Sie anschließend auf „Weiter >“ und fahren Sie fort mit Bedienschritt (13).
 - Klicken Sie auf die Option „Benutzerdefiniert“, um zusätzlich das Installationsverzeichnis und die zu installierenden Komponenten festzulegen. Diese Option sollten Sie nur dann auswählen, wenn Sie mit den Komponenten von Swyxt! vertraut sind. Klicken Sie anschließend auf „Weiter >“ und fahren Sie fort mit Bedienschritt (11).
 - Klicken Sie auf die Option „Vollständig“, um alle verfügbaren Komponenten von Swyxt! zu installieren. Klicken Sie anschließend auf „Weiter >“ und fahren Sie fort mit Bedienschritt (13).
- 11 Wenn Sie die Option „Benutzerdefiniert“ gewählt haben, können Sie nun weitere Installationsoptionen auswählen. Siehe auch *Benutzerdefinierte Installation*, Seite 260.
Wenn Sie Swyxt! nicht im angegebenen Verzeichnis installieren möchten, können Sie das Installationsverzeichnis über die Schaltfläche „Durchsuchen“ ändern.
Über die Schaltfläche „Speicherplatz“ können Sie den auf Ihrem Rechner verfügbaren Speicherplatz ermitteln. Dabei werden alle lokalen Laufwerke und alle eingebundenen Netzlaufwerke berücksichtigt. Damit können Sie feststellen, ob genügend Speicherplatz für die von Ihnen ausgewählten Komponenten zur Verfügung steht.
Über die Schaltfläche „Zurücksetzen“ können Sie die Standardeinstellungen für die Komponenten wiederherstellen (entspricht der Installationsart „Normal“).
Klicken Sie auf „Weiter >“.
- 12 Lesen Sie aufmerksam die Informationen zur Nutzung von Swyxt! Analytics und aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Swyxt! Analytics aktivieren“, um die Erstellung anonymer Nutzungsstatistiken zuzulassen. Die Daten sind nicht auf eine bestimmte Person zurückzuführen. Wir haben dadurch die Möglichkeit mehr über die Nutzung von Swyxt! zu erfahren und die Applikation in Zukunft noch zielgerichteter an Ihren Bedürfnissen auszurichten. Sie können die Funktion jederzeit deaktivieren, indem Sie die Installation erneut starten und das Kontrollkästchen deaktivieren.
- 13 Installation starten
Mit „< Zurück“ können Sie Ihre Eingaben überprüfen bzw. korrigieren. Klicken Sie auf „Installieren“, um die Installation von Swyxt! zu starten.

- 14 Nach erfolgreicher Installation wird dies im Installationsassistenten angezeigt. Schließen Sie den Assistenten dann über die Schaltfläche „Beenden“.

21.3.2 Benutzerdefinierte Installation

Bei der Installation können bestimmte Funktionen und Komponenten für Swyxt! installiert werden.

Swyxt! Komponenten

- Grafischer Skript Editor
Mit dieser Komponente wird der Call Routing Manager erweitert, sodass eine grafische Darstellungsweise bei der Erstellung von Regeln für die Rufbehandlung möglich ist. Siehe auch [https://help.swyx.com/cpe/12.10/GSE/Swyx/de-DE/index.html#context/extended_call_routing_\\$](https://help.swyx.com/cpe/12.10/GSE/Swyx/de-DE/index.html#context/extended_call_routing_$).
- Video
Diese Komponente ermöglicht eine Videoverbindung zu einem anderen Swyxt!. Somit können Sie mit Ihrem Gesprächspartner über Video von Angesicht zu Angesicht telefonieren, siehe 10.23 **Video**, Seite 137.
- TeamViewer-Plugin
Das TeamViewer-Plugin bietet Collaboration-Funktionen per TeamViewer. Damit können Sie Ihrem Gesprächspartner während eines Telefonats die Anzeige Ihres Bildschirminhaltes und ggf. auch den Zugriff auf Ihren Computer ermöglichen, siehe 10.14 **Collaboration per Mausclick**, Seite 121.
- Swyxt! Meeting-Plugin
Das Swyxt! Meeting-Plugin ist eine weitere Anwendung, um die Collaboration-Funktionen im Swyxt! zu nutzen. Damit können Sie Ihrem Gesprächspartner während eines Telefonates die Anzeige Ihres Bildschirminhaltes und ggf. auch den Zugriff auf Ihren Computer ermöglichen, siehe 10.14 **Collaboration per Mausclick**, Seite 121.
- Outlook AddIn (2010 oder neuer)
Diese Komponente ermöglicht die Anbindung an Outlook ab 2010, und neuer, siehe 16 **Microsoft Outlook - Telefonieren mit Swyxt!**, Seite 195.
- Office Communication AddIn
Diese Komponente ermöglicht es, bei der Anzeige von Kontakten in Microsoft Office den Swyxt! Benutzerstatus zu sehen und einen Anruf mit Swyxt! direkt von einer Office-Kontaktkarte aus zu starten, siehe 14 **Swyxt! Statussignalisierung bei Microsoft Office-Kontakten**, Seite 169.
- SwyxConnector for Skype
Mit dem SwyxConnector for Skype haben Sie die Möglichkeit, Microsoft Skype for Business Funktionalitäten wie Instant Messaging, Statussignalisierung und Telefonbuch zusammen mit den zentralen Telefoniefunktionen von Swyx zu nutzen.
- Lotus/IBM/HCL Notes Plugin
Diese Komponente ermöglicht die Anbindung an Lotus/IBM/HCL Notes. Für die vollständige Installation der Lotus/IBM/HCL Notes Funktionen ist noch ein weiterer Installationsschritt erforderlich, siehe 17.1 **Swyx Optionspaket für Lotus/IBM/HCL Notes - Installation**, Seite 207.
- Swyx VisualContacts
Diese Komponente erweitert Swyxt! durch die Anbindung an Swyx ContactServer. Swyx ContactServer ist eine Serveranwendung und führt unterschiedliche Datenbanken zu einem einzigen, konsistenten LDAP-Verzeichnis zusammen, siehe 18 **VisualContacts und DATEV**, Seite 213.
- Swyx Connector für DATEV
Diese Komponente ermöglicht die Integration von DATEV in Swyx-Ware. Damit werden die DATEV-Kontaktdaten und die Telefonie-Funktion mit Swyxt! zusammengeführt, siehe 18 **VisualContacts und DATEV**, Seite 213.
- TAPI Service Provider
Mit der TAPI können Sie aus Drittanwendungen telefonieren, siehe Anh. A: **Telefonieren aus Drittanwendungen**, Seite 267.
- Swyx Meeting - intern und extern
Mit Swyx Meeting starten Sie Ihr Online-Meeting direkt aus dem Browser heraus, ohne zusätzliche Software herunterladen zu müssen. Weitere Informationen entnehmen Sie help.swyx.com/meeting/1.00/web/Swyx/de-DE.

Wählen Sie bei der Installation von Swyxt! die Einstellung „Normal“, so wird der Grafische Skript Editor installiert. Die Komponenten „Outlook 2007 AddIn“ oder „Lotus/IBM/HCL Notes AddIn“ werden nur dann installiert, wenn eine entsprechende Outlook-Version oder Lotus/IBM/HCL Notes auf Ihrem Computer installiert ist.

Swyxt! Funktionen

- Desktop-Verknüpfung
Es wird bei der Installation automatisch eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellt.
- Swyxt! zur Autostart-Gruppe hinzufügen
Swyxt! wird bei der Installation automatisch zur Autostart-Gruppe hinzugefügt, d.h. es wird bei jedem Starten von Windows automatisch mit gestartet.
- Quickstart-Dokumentation
Es wird bei der Installation eine Verknüpfung zur Kurzdokumentation „Quickstart“ im Startmenü erstellt. Dieses Dokument besteht aus einer PDF-Datei, die Sie sich als Schnellreferenz ausdrucken können

Wählen Sie bei der Installation von Swyxt! die Einstellung „Normal“, so werden alle drei Funktionen installiert.

SwyxFax Client:

- SwyxFax Client
Mit SwyxFax Client können Sie Dokumente per Fax versenden, empfangen und verwalten. Zur Verwendung von SwyxFax Client ist das Optionspaket „SwyxFax“ erforderlich. Siehe auch [https://help.swyx.com/cpe/12.10/FaxClient/Swyx/de-DE/index.html#context/help/faxclient_\\$.](https://help.swyx.com/cpe/12.10/FaxClient/Swyx/de-DE/index.html#context/help/faxclient_$.)
- Desktop-Verknüpfung
Es wird bei der Installation automatisch eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellt.
- SwyxFax Client zur Autostart-Gruppe hinzufügen
SwyxFax Client wird bei der Installation automatisch zur Autostart-Gruppe hinzugefügt, d.h. es wird bei jedem Starten von Windows automatisch mit gestartet.

Wählen Sie bei der Installation die Einstellung „Normal“, so wird SwyxFax Client installiert. Es wird jedoch keine Desktop-Verknüpfung eingerichtet und SwyxFax Client wird nicht zur Autostart-Gruppe hinzugefügt.

Wenn Sie den Funktionsumfang später ändern möchten, führen Sie die Installationsdatei erneut aus, wählen „Modifizieren“ und ändern die Einstellungen entsprechend.

21.3.3 Installation aus der Befehlszeile

Sie können die Installation von Swyxt! auch durch einen Aufruf aus der Befehlszeile starten. Es ist empfehlenswert, bei dieser Art der Installation immer eine Protokolldatei anzulegen (msiexec /l). Die Installation rufen Sie über den Befehl „msiexec /i“ auf. Dabei können Sie Umfang und Ablauf der Installation über bestimmte Parameter steuern.

Beispiel 1:

Sie möchten Swyxt! ohne weitere Funktionen sowie die Quickstart-Dokumentation installieren. Dabei soll die Installation ohne Eingriff des Benutzers erfolgen (stille Installation):

```
msiexec /i "Swyxt!German64.msi" /qb+
ADDLOCAL="PhoneClient,Quickstart"
```

Beispiel 2:

Sie möchten Swyxt! mit allen verfügbaren Funktionen in einem angegebenen Verzeichnis installieren. Dabei soll Swyxt! im CTI-Modus installiert werden, eine stille Installation erfolgen und eine Protokolldatei geschrieben werden:

```
msiexec /i "Swyxt!German64.msi" /qb+ ADDLOCAL=ALL
INSTALLDIR="C:\programme\Swyxt!" REGCTISETTING=#1 /! *v
%temp%\Swyxt!_install.log
```

Beispiel 3:

Sie möchten Swyxt! mit allen verfügbaren Funktionen sowie die Quickstart-Dokumentation installieren. Dabei soll der Benutzer die Möglichkeit haben, während der Installation diese Parameter über die Oberfläche des Installationsassistenten zu ändern:

```
msiexec /i "Swyxt!German64.msi" ADDLOCAL="All"
```

Die folgenden Parameter können Sie verwenden

| Parameter | Erläuterung |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| msiexec /i | Aufruf der Installation |
| Swyxt!German32.msi oder Swyxt!German64.msi | Name der Installationsdatei Bitte wählen Sie die MSI-Installationsdatei abhängig von Ihrem Betriebssystem (32 bit oder 64 bit). Prüfen Sie die korrekte Bezeichnung. |
| /qb+ | Stille Installation Die Installation von Swyxt! erfolgt ohne weitere Benutzereingaben. Wenn Sie diesen Parameter nicht verwenden, wird der Installationsassistent wie bei der normalen Installation gestartet. Jeder einzelne Schritt muss dann über die Schaltfläche „Weiter“ bestätigt werden und die vordefinierten Optionen können geändert werden. |
| ADDLOCAL | Definition der Funktionen Die verfügbaren Funktionen und Komponenten finden Sie in der folgenden Tabelle. |
| /!*v | Generieren einer detaillierten Protokolldatei bei der Installation Mit einer Protokolldatei (*.log) können Sie Fehler bei der Installation erkennen. Das Verzeichnis, in das die Protokolldatei geschrieben wird, muss schon vorhanden sein. |
| REGCTISETTING | Festlegen der CTI-Einstellung (REGCTISETTING=#1) Über diese Option können Sie definieren, ob Swyxt! direkt nach der Installation im CTI-Modus ausgeführt wird. Diese Einstellung kann auch später über die Oberfläche von Swyxt! vom Benutzer geändert werden. |
| INSTALLDIR | Festlegen des Installationsverzeichnis Mit dieser Option können Sie das Verzeichnis festlegen, in dem Swyxt! installiert werden soll. |
| /help | Hilfefunktion Über diese Option werden weitere Parameter des Windows Installers angezeigt, die Sie möglicherweise verwenden können. |

Die folgende Tabelle enthält die für ADDLOCAL gültigen Funktionen:

| Parameter | Komponentenname |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| All | Alle verfügbaren Optionen werden installiert (siehe Hinweis nach der Tabelle). |
| PhoneClient | Swyxt! |
| ScriptEditor | Grafischer Skript Editor (Unterfunktion von PhoneClient) |
| OfficeUCSupport | Office Communication AddIn (Unterfunktion von PhoneClient) |
| LyncSupport | Swyx Connector for Skype (Unterfunktion von PhoneClient) |
| Outlook2007Support | Outlook AddIn (2007 oder neuer) (Unterfunktion von PhoneClient) |
| EstosAccess | Swyx VisualContacts (Unterfunktion von PhoneClient) |
| DatevIntegration | Swyx Connector für DATEV (Unterfunktion von PhoneClient) |
| NotesAccess | Lotus/IBM/HCL Notes Plugin (Unterfunktion von PhoneClient) |
| Video | Videofunktion im Swyxt! |
| TeamViewer | TeamViewer-Funktion für Collaboration (Unterfunktion von PhoneClient) |
| Netviewer | Netviewer-Funktion für Collaboration (Unterfunktion von PhoneClient) |
| ClientMeeting | Swyxt! Meeting-Funktion für Collaboration (Unterfunktion von PhoneClient) |
| CLMgrTSP | TAPI Service Provider (Unterfunktion von PhoneClient) |
| DesktopShortcut | Desktop-Verknüpfung für Swyxt! (Unterfunktion von PhoneClient) |

| Parameter | Komponentenname |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| StartupShortcut | Swyxt! zur Autostart-Gruppe hinzufügen (Unterfunktion von PhoneClient) |
| Quickstart | Quickstart-Dokumentation für Swyxt! (Unterfunktion von PhoneClient) |
| FaxClient | SwyxFax Client |
| DesktopShortcut-FaxClient | Desktop-Verknüpfung für SwyxFax Client (Unterfunktion von FaxClient) |
| StartupShortcutFax-Client | SwyxFax Client zur Autostart-Gruppe hinzufügen (Unterfunktion von FaxClient) |
| SwyxMeeting | Swyx Meeting - intern und extern |



Es kann „Outlook AddIn (2007 oder neuer)“ installiert werden. Wenn Sie den Parameter „All“ verwenden, wird nur „Outlook 2007 AddIn“ installiert.



Es kann entweder „Office Communication AddIn“ oder „Swyx Connector for Skype“ installiert werden. Wenn Sie den Parameter „All“ verwenden, wird nur „Office Communication AddIn“ installiert.

Für Informationen zu den Komponenten/Features siehe *Benutzerdefinierte Installation*, Seite 260.

21.3.4 Aktualisierung

Wenn Sie Swyxt! in einer älteren Version verwenden oder den Umfang der Installation ändern möchten, können Sie Ihre Version aktualisieren. Ihre persönlichen Einstellungen bleiben dabei erhalten. Neue Features können Sie über „Modifizieren“ hinzufügen, da diese bei einer Aktualisierung nicht automatisch selektiert werden.

Prüfen Sie, welche SwyxServer-Version in Ihrem Unternehmen verwendet wird. Bevor Sie Swyxt! auf eine neue Version aktualisieren, sollten die Serverkomponenten aktualisiert werden.

Wenn Sie eine Aktualisierung vornehmen und eine vorgegebene Skin verwenden, kann es dazu kommen, dass Ihre eingestellte Skin durch eine vom Administrator definierte systemweite Standard-Skin ausgetauscht wird.

So aktualisieren Sie Ihre Swyxt! Version

- 1 Falls Swyxt! aktiv ist, beenden Sie Swyxt!.
- 2 Schließen Sie ggf. Microsoft Outlook bzw. Lotus/IBM/HCL Notes.
- 3 Legen Sie die SwyxWare DVD in Ihr Laufwerk. Das Installationsprogramm der DVD startet automatisch.
- 4 Falls die Installation nicht startet, doppelklicken Sie auf die Datei „autorun.exe“, die sich auf der SwyxWare DVD befindet. Die SwyxWare-Startseite erscheint.
- 5 Wählen Sie die Option „Swyxt! installieren / aktualisieren“.
Das Setup aktualisiert nun Ihr Swyxt!.
- 6 Folgen Sie den Anweisungen, um die Aktualisierung durchzuführen.

Popup-Benachrichtigung



Um Popup-Benachrichtigungen über neue Swyxt! Versionen zu erhalten, muss der Administrator diese Funktion aktivieren.

Wenn eine neue Version von Swyxt! verfügbar ist, erscheint nach der Anmeldung ggf. eine Aktualisierungsanfrage, mit folgenden Optionen:

- „Überspringen“: Die Aktualisierung wird verworfen. Die Benachrichtigung erscheint erst wieder, wenn eine neuere Version verfügbar ist.
- „Später erinnern“: Die Aktualisierung wird vorerst verworfen. Die Benachrichtigung erscheint, wenn Sie sich erneut anmelden.
- „Ja“: Die Installationsdatei wird im Verzeichnis abgelegt, das in Ihrem Browser für Downloads eingestellt ist, z. B. „C:\Users\\Downloads“.

Um Swyxt! zu installieren, können Sie die heruntergeladene Datei zur gewünschten Zeit ausführen. Folgen Sie anschließend den Schritten des Installationsassistenten.

21.3.5 Deinstallation

Die Deinstallation von Swyxt! wird benutzerfreundlich über die Systemsteuerung durchgeführt.

So deinstallieren Sie Swyxt!



Für die Deinstallation von Swyxt! benötigen Sie Administratorrechte auf diesem PC.

- 1 Schließen Sie ggf. Microsoft Outlook bzw. Lotus/IBM/HCL Notes.
- 2 Öffnen Sie die Windows-Systemsteuerung.
- 3 Doppelklicken Sie auf „Software“.
- 4 Markieren Sie in der Auswahlliste Swyxt! und klicken Sie auf „Entfernen“.
- 5 Bestätigen Sie die Meldung, ob Sie Swyxt! wirklich deinstallieren möchten, mit „Ja“.
Die Deinstallation wird automatisch durchgeführt.
- 6 Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster „Eigenschaften von Software“ zu schließen.



Durch die Deinstallation von Swyxt! wird Ihr Benutzerprofil auf Swyx-Server nicht gelöscht. Das heißt, dass Sie auch nach einer Neuinstallation alle vormals von Ihnen erstellten Ansagen, Skins und Ruftöne wieder verwenden können.

21.4 Swyxt! Installation außerhalb des Firmennetzwerks

Wenn Swyxt! über eine Fernverbindung (WAN) an SwyxServer angeschlossen wird, muss die Sprachkompression gemäß der Mindestbandbreite konfiguriert werden. Grundsätzlich soll die höchste Audioqualität verwendet werden, wenn eine ausreichende Übertragungsrate von Daten Swyxt! zur Verfügung steht. Bei einer Übertragungsrate weniger als 84 kbit/s (beim Hochladen oder Herunterladen), muss Sprachkompression verwendet werden.

Alle anderen hierfür notwendigen Einstellungen werden in SwyxServer vom Administrator festgelegt.

So konfigurieren Sie Swyxt! für eine WAN-Verbindung

- 1 Rufen Sie Swyxt! auf und öffnen Sie unter „Einstellungen | Lokale Konfiguration...“ die Registerkarte „Lokale Konfiguration“.
- 2 Wählen Sie im Feld „Sprachcodec“ die Einstellung, die der Bandbreite der Verbindung entspricht.



Für die Home Office-Anbindung gibt es keine Einschränkungen der Funktionalität des Telefonie-Clients. Beachten Sie aber bitte, dass das Starten von Swyxt! und das Abspielen und Abhören von Ansagen einige Zeit in Anspruch nehmen kann, da in diesen Fällen die hierfür notwendigen Dateien über die WAN-Verbindung von SwyxServer geladen werden. Außerdem kann das Abspeichern von Mitschnitten länger dauern und zusätzliche Bandbreite beanspruchen, wenn das Verzeichnis für die mitgeschnittenen Gespräche nicht lokal auf dem Benutzer-PC liegt.

21.5 Trace-Dateien zur Fehlerbehebung

SwyxWare bietet die Möglichkeit, die Aktivitäten der Software zu protokollieren. Standardmäßig werden nur Ausgaben erzeugt, die mindestens dem Level „Error“ entsprechen.

Für genaue Fehleranalysen ist es oft nötig, die einzelnen Aktionen detaillierter zu verfolgen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, die hier kurz erläutert werden sollen.

Die Festlegung der sogenannten Trace-Tiefe wird über eine Anzahl von Registrierungseinträgen realisiert.

Das Programmverzeichnis von Swyxt! enthält Dateien (TraceOn.reg bzw. TraceOn-x64.reg), die eine für die meisten Anwendungsfälle ausreichende Genauigkeit aktivieren.



Verwenden Sie diese REG-Dateien nur, wenn Sie von einem Swyx Support-Mitarbeiter dazu aufgefordert werden.

Je nach verwendetem System wählen Sie bitte das Verzeichnis 32 Bit (TraceOn.reg bzw. TraceOff.reg) oder 64 Bit (TraceOn-x64.reg bzw. TraceOff-x64.reg). Aktivieren Sie das Tracing mit einem Doppelklick auf die jeweilige Datei.

Wo sind die Trace-Dateien zu finden?

Die Trace-Dateien finden Sie im Temp-Verzeichnis des Anwenders, der Swyxt! ausführt. Das jeweilige Temp-Verzeichnis erreichen Sie durch Eingabe von „%temp%“ in der Verzeichnisübersicht. Die Traces finden Sie im Verzeichnis „Swyx\Traces“.

Swyxt! löscht beim Start automatisch alle Swyxt! Trace-Dateien aus dem Temp-Verzeichnis, die älter als sieben Tage sind.

Möchten Sie in besonderen Fällen die Trace-Dateien von einem größeren Zeitraum sammeln, so können Sie das Ziel-Verzeichnis für die Trace-Dateien anpassen. Hierzu öffnen Sie den Registrierungs-Editor und passen Sie unterhalb des Schlüssels „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Swyx\Client Line Manager\CurrentVersion\Tracing“ den Wert „Logfile“ an. Wenn dort nur ein Dateiname angegeben ist, werden die Trace-Dateien in das Temp-Verzeichnis geschrieben. Wenn dort ein vollständiger Pfad angegeben ist (Beispiel: c:\trace\Swyxt!.log), werden die Trace-Dateien in das entsprechende Verzeichnis geschrieben.

Tracing wieder ausschalten

Nach der Fehlersuche ändern Sie bitte die Trace-Tiefe wieder, da die so erzeugten Dateien über einen längeren Zeitraum sehr viel Speicherplatz benötigen. Die hierzu notwendigen Dateien (TraceOff.reg bzw. TraceOff-x64.reg) finden Sie im Programmverzeichnis von Swyxt!. Um die Trace-Tiefe wieder zu verkleinern und den Standardzustand wiederherzustellen doppelklicken Sie auf die entsprechende Datei.

Anh. A: Telefonieren aus Drittanwendungen

In diesem Anhang wird beschrieben, wie Sie mit Swyxt! in Drittanwendungen Anrufe starten können.

Für diese Anwendungen stellt Swyxt! ein TAPI 2.x (Telephony Application Interface) zur Verfügung.

A.1 Installation der TAPI 2.x

Bei der Installation von Swyxt! müssen Sie die benutzerdefinierte Installation ausgewählt und dabei die Komponente TAPI Service Provider installiert haben, siehe 21.3.2 **Benutzerdefinierte Installation**, Seite 261. Ist dies nicht der Fall, so können Sie die TAPI 2.x nachträglich installieren.

So installieren Sie die TAPI 2.x nachträglich

- 1 Doppelklicken Sie unter „Start | Einstellungen | Systemsteuerung“ auf „Software“.
Eine Liste der zur Zeit installierten Programme erscheint.
- 2 Markieren Sie Swyxt! und klicken Sie auf „Ändern“.
Windows Installer ruft jetzt den Installationsassistenten von Swyxt! auf.
- 3 Markieren Sie „Ändern“ und klicken Sie auf „Weiter“.
Es erscheint das Fenster „Funktionen auswählen“.
- 4 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste der Funktion „TAPI Service Provider“ die Art der Installation aus.
- 5 Klicken Sie auf „Weiter“ und starten Sie die Installation.
Die TAPI 2.x wird installiert. Sie finden nun unter „Start | Einstellungen | Systemsteuerung | Telefon und Modemoptionen“ auf der Registerkarte „Erweitert“ den Eintrag „Swyxt! TAPI Service Provider“.

In der Drittanwendung, die auf die nun installierte TAPI zugreifen soll, nehmen Sie bitte die entsprechenden Einstellungen vor; als TAPI-Verbindung wählen Sie dort „Swyx Line“.

A.2 Drittanwendungen für Swyxt! konfigurieren am Beispiel der Microsoft Wählhilfe 1.0

Sie haben die Komponente TAPI Service Provider installiert und müssen nun in der Drittanwendung - hier als Beispiel die Microsoft Wählhilfe 1.0 - folgende Parameter festlegen:

- den Standort,
- die Ortskennzahl,
- Amtskennziffer für Orts- und Ferngespräche und
- Wählverfahren.

Nachfolgend werden die benötigten Einstellungen am Beispiel der Microsoft Wählhilfe 1.0 unter Windows 2000 erklärt.

So stellen Sie die Telefonoptionen ein

- 1 Wählen Sie in der Windows Wählhilfe den Menüeintrag „Bearbeiten | Optionen...“.
- 2 Klicken Sie unter „Bevorzugte Leitung für Anrufe“ auf „Telefon“.
- 3 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Leitung wird verwendet für Telefonanrufe“ die Option „Swyx Line“ aus.
- 4 Klicken Sie auf „Telefon- und Modemoptionen...“.
Es erscheint das Fenster „Telefon- und Modemoptionen...“.
- 5 Wählen Sie Ihren Standort aus und klicken Sie auf „Bearbeiten“ oder klicken Sie auf „Neu“, um einen neuen Standort zu definieren.
Es erscheint das Fenster „Neuer Standort“ bzw. „Standort bearbeiten“.
- 6 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Land/Region“ das Land aus, von dem aus Sie telefonieren möchten.
- 7 Geben Sie im Feld „Ortskennzahl“ die Vorwahl des Ortsnetzes Ihres Standortes ohne führende Null ein.
- 8 Geben Sie in den Feldern für die Amtskennziffer die Nummer ein, die Sie benötigen, um eine Orts- und eine Fernverbindung zu bekommen.
- 9 Klicken Sie auf „OK“.
- 10 Klicken Sie im Fenster „Telefon- und Modemoptionen“ auf „OK“.
- 11 Klicken Sie im Fenster „Optionen“ auf „OK“.

Wenn Sie Ihre Einstellungen überprüfen möchten, so wählen Sie den Menüeintrag „Telefon | Wählen...“ und rufen einen Teilnehmer an.



Bei TAPI 2.x-Applikationen ist es in der Regel erforderlich, dass der Standort korrekt konfiguriert ist und die Rufnummern kanonisch eingegeben werden. Eventuelle Amtsholungen oder Ortsvorwahlen werden von der TAPI 2.x nur dann automatisch hinzugefügt, wenn die Nummer im kanonischen Format vorliegt.

Anh. B: Übersicht: Drag & Drop

In diesem Kapitel erhalten Sie eine Übersicht über die Möglichkeiten, die die Drag & Drop-Funktion auf der Swyx! Oberfläche bietet.

Wenn Sie eine Taste über eine Fläche ziehen, wird meist eine Quickinfo (ToolTip) angezeigt. Sie erhalten Hinweise über die Aktion, die beim Loslassen der Maustaste an dieser Stelle ausgeführt wird.

Aktive Leitungstaste



| Taste | wird gezogen auf: | Erläuterung |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktive Leitungstaste | Gehaltene Leitungstaste | Die Teilnehmer werden miteinander verbunden; beide Leitungen werden wieder frei. |
| Aktive Leitungstaste | Gehaltene Konferenzleitung | Der Teilnehmer wird der Konferenz hinzugefügt; die Konferenzleitung wird aktiviert. |
| Aktive Leitungstaste | Taste „Halten“ | Die Leitung wird gehalten. |
| Aktive Leitungstaste | Taste „Makeln“ | Die aktive Leitung wird gehalten; die nächste Leitung wird aktiviert. |
| Aktive Leitungstaste | Taste „Konferenz“ | Die aktive Leitung wird zur Konferenzleitung. |
| Aktive Leitungstaste | Taste „Telefonbuch“ | Sie können einen Telefonbucheintrag auswählen, mit dem die aktive Leitung verbunden werden soll. |
| Aktive Leitungstaste | Namenstaste | Der Teilnehmer wird ohne Rückfrage mit der Rufnummer verbunden, mit der die Namenstaste belegt ist. |

Gehaltene Leitungstaste



| Taste | wird gezogen auf: | Erläuterung |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehaltene Leitungstaste | Aktive Leitungstaste | Auf der aktiven Leitung wird eine Konferenz begonnen, die gehaltenen Leitung wird wieder frei. |
| Gehaltene Leitungstaste | Aktive Konferenzleitung | Der gehaltene Teilnehmer wird der Konferenz hinzugefügt, die gehaltene Leitung wird wieder frei. |
| Gehaltene Leitungstaste | Gehaltene Konferenzleitung | Der gehaltene Teilnehmer wird der Konferenz hinzugefügt, die Konferenzleitung wird aktiv und die gehaltene Leitung wird wieder frei. |
| Gehaltene Leitungstaste | Taste „Makeln“ | Es wird zur nächsten Leitung gewechselt. |
| Gehaltene Leitungstaste | Taste „Konferenz“ | Der gehaltene Teilnehmer wird der Konferenz hinzugefügt, die gehaltene Leitung wird wieder frei. |
| Gehaltene Leitungstaste | Taste „Telefonbuch“ | Sie können einen Telefonbucheintrag auswählen, mit dem die gehaltene Leitung verbunden werden soll. |
| Gehaltene Leitungstaste | Namenstaste | Der Teilnehmer wird ohne Rückfrage mit der Rufnummer verbunden, mit der die Namenstaste belegt ist. |

Aktive Konferenzleitung

| Taste | wird gezogen auf: | Erläuterung |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktive Konferenzleitung | Taste „Halten“ | Die aktive Konferenzleitung wird gehalten. |
| Aktive Konferenzleitung | Taste „Makeln“ | Die aktive Konferenzleitung wird gehalten und es wird zur nächsten Leitung gewechselt. |

Namenstaste

Jones, John

| Taste | wird gezogen auf: | Erläuterung |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Namenstaste | Freie Leitungstaste | Je nach Konfiguration der Namenstaste wird der Teilnehmer gewählt. |
| Namenstaste | Umleitungstaste | Die sofortige Umleitung zu diesem Teilnehmer wird aktiviert. |

Beispiel:

Ziehen Sie eine aktive Leitungstaste per Drag & Drop auf eine gehaltene Leitungstaste, so werden beide Teilnehmer miteinander verbunden.

Anh. C: Taskleiste und Windows-Infobereich

Bestimmte Zustände und Vorgänge für Swyxt! werden auf der Windows-Taskleiste und/oder im Windows-Infobereich signalisiert. Hier finden Sie eine Übersicht über die Funktionen, die verwendeten Symbole und ihre Bedeutung.

C.1 Symbole in der Taskleiste

Nach dem Start des Programms wird ein entsprechendes Symbol in der Taskleiste angezeigt:



SwyXWare Programme verwenden die folgenden Symbole für die Taskleiste:

| Symbol | Programm | Bedeutung |
|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| | Swyxt! | Sie haben neue entgangene Anrufe |
| | Swyxt! | Sie haben neue entgangene Anrufe |
| | Swyxt! | Sie haben neue Voicemails |
| | Swyxt! | Sie haben hinterlassene Rückrufwünsche |
| | Call Routing Manager | Das Fenster des Call Routing Managers ist geöffnet |
| | Grafischer Skript Editor | Das Fenster des Grafischen Skript Editors ist geöffnet |



| Symbol | Programm | Bedeutung |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | SwyxFax Client | Das Fenster des SwyxFax Client ist geöffnet |
| | Swyxt! Messenger | Das Fenster für den Swyxt! Messenger ist geöffnet |
| | Swyxt! Meeting | Sie befinden sich in einer Swyxt! Meeting Sitzung |
| | SwyX Connector for Skype for Business | Ein SwyX Connector for Skype for Business Dialogfenster ist geöffnet |



Die Taskleisten-Symbole bei entgangenen Anrufen, Voicemails und Rückrufwünschen werden nicht angezeigt, wenn in den Eigenschaften der Taskleiste die Option „Kleine Schaltflächen der Taskleiste verwenden“ aktiviert ist.

C.1.1 Statussignalisierung im Vorschauenfenster

Wenn Swyxt! gestartet ist, und Sie den Mauszeiger über das Swyxt! Symbol in der Taskleiste bewegen, erscheint ein Vorschauenfenster, in dem Ihr aktueller Status angezeigt wird:



Sie können Ihren Status direkt ändern, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken, siehe 4.1 **Leitungsbereich**, Seite 29.



Das Vorschauenfenster wird nur dann angezeigt, wenn in SwyxIt! unter den Einstellungen zum SwyxIt! Fenster im Benutzerprofil auf der Registerkarte „Allgemein“ die Option „Bei Minimieren nur Symbol anzeigen“ aktiviert ist.

C.1.2 Sprungliste

SwyxIt! unterstützt die Microsoft Sprunglisten-Funktion.

Mit den folgenden Optionen können Sie die Sprungliste aufrufen:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das SwyxIt! Symbol in der Taskleiste
 - Ziehen Sie das Symbol mit gedrückter Maustaste in Richtung Desktop
- Die Sprungliste bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
- SwyxIt! starten
 - SwyxIt! in den Vordergrund bringen
 - SwyxIt! von der Taskleiste lösen
 - SwyxIt! beenden („Fenster schließen“)



Es kann nur eine Instanz (laufendes Programm) von SwyxIt! gestartet werden.



Die Sprungliste können Sie auch bei geschlossenem SwyxIt! aufrufen, wenn das SwyxIt! Symbol an die Taskleiste angeheftet ist.

C.1.3 Anrufinformationen in der Swyxlt! Sprungliste

In der Sprungliste des Swyxlt! Symbols werden außer den oben genannten Funktionen die Anrufinformationen der Teilnehmer (Name und Rufnummer) angezeigt.



Es liegt in Ihrer Verantwortung, bei dem Einsatz dieser Funktion die jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Bei Fragen, insbesondere zum Thema Datenschutz in SwyxWare, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Die Anrufinformationen unterteilen sich in die Bereiche „Entgangene Anrufe“ und „Wahlwiederholungsliste“. Die Einträge werden durch folgende Symbole gekennzeichnet:

| Symbol | Bedeutung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Ein entgangener Anruf |
|  | Ein entgangener externer Anruf, der zu Ihnen weitergeleitet wurde. |
|  | Ein entgangener Anruf. Der Anrufer hat für Sie eine Voicemail hinterlassen. |
|  | Ein getätigter Anruf |



Die Einträge in der Sprungliste werden nicht aktualisiert, wenn Swyxlt! geschlossen ist.

C.1.3.1 Anrufe aus der Sprungliste starten

Sie können die in der Sprungliste vermerkten Teilnehmer direkt anwählen. Dies gilt sowohl bei entgangenen Anrufen aus dem Bereich „Entgangener Anruf“ als auch bei Einträgen aus dem Bereich „Wahlwiederholungsliste“.

- 1 Klicken Sie auf den gewünschten Eintrag. Swyxlt! erscheint im Vordergrund und der Teilnehmer wird zurückgerufen bzw. wieder angewählt.



Anrufe aus der Sprungliste können Sie auch dann starten, wenn Swyxlt! geschlossen ist. Das Programm wird gestartet und das Wählenverfahren eingeleitet.

C.1.3.2 Einträge an die Sprungliste anheften oder von der Sprungliste lösen

Die Anzahl der Einträge in jedem Bereich ist beschränkt, siehe *Anzahl der Einträge festlegen*, Seite 273. Wenn neue Anrufe hinzukommen, werden die älteren Einträge überschrieben.

Mit den folgenden Optionen können Sie jedoch die gewünschten Einträge permanent an die Sprungliste anheften:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Eintrag und wählen Sie „An diese Liste anheften“.
- Klicken Sie rechts in der entsprechenden Zeile auf das Pinnnadel-Symbol.
- Ziehen Sie den entsprechenden Eintrag zum oberen Rand der Sprungliste und lassen Sie die Maustaste los, wenn das Verknüpfungssymbol neben dem Mauszeiger erscheint. Die angehefteten Einträge erscheinen in der Sprungliste in einem weiteren Bereich mit der Bezeichnung „Angeheftet“. Die Einträge bleiben solange angeheftet, bis Sie diese wie folgt von der Sprungliste lösen:
 - Klicken Sie erneut auf das Pinnnadel-Symbol rechts in der entsprechenden Zeile. Der entsprechende Eintrag wird in seinen ursprünglichen Bereich verschoben und später durch einen neueren ersetzt.

C.1.3.3 Einträge aus der Sprungliste entfernen

Einträge aus der Sprungliste können Sie einzeln oder komplett entfernen. Einzelne Einträge können Sie direkt in der Sprungliste zum Entfernen auswählen.

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Eintrag und wählen Sie „Aus Liste entfernen“.

So löschen Sie den kompletten Bereich der Sprungliste:

Um alle Einträge eines Bereichs gleichzeitig zu entfernen, verwenden Sie das Rufjournal in Swyxt!.

- 1 Klicken Sie auf der Funktionsleiste auf die Taste „Rufjournal“. Es öffnet sich die Liste mit allen Anrufen.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte „Entgangene Anrufe“ oder „Wahlwiederholungsliste“.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weitere...“ und wählen Sie „Liste löschen“. Die komplette Liste wird in Rufjournal und Sprungliste gelöscht.

C.1.3.4 Anzahl der Einträge festlegen

Die Anzahl der Einträge in der Sprungliste können Sie in den Windows-Einstellungen festlegen. Die maximale Anzahl der Einträge kann 60 betragen. Jeder einzelne Bereich der Swyxt! Sprungliste („Entgangene Anrufe“ und „Wahlwiederholungsliste“) kann bis zu 30 Einträge enthalten.



Die folgende Einstellung wird für alle Programme auf Ihrem System, die eine Sprungliste unterstützen, angewendet.

So legen Sie die Anzahl der Einträge fest:

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste und wählen Sie Eigenschaften. Es öffnet sich das Fenster „Taskleisten- und Navigationseigenschaften“.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte „Sprunglisten“.
- 3 Im Feld „Anzahl der zuletzt verwendeten, in Sprunglisten anzuzeigenden Elemente“ legen Sie die gewünschte Zahl fest. Wenn Sie die Anzahl, z. B. als „6“ festlegen, dann werden in den Bereichen „Entgangene Anrufe“ und „Wahlwiederholungsliste“ je drei Einträge angezeigt.



Die maximale Anzahl der Einträge in der Sprungliste kann auch in Swyxt! unter den Einstellungen zum Benutzerprofil auf der Registerkarte „Listen“ beschränkt werden, siehe auch 10.7.9 **Rufjournal konfigurieren**, Seite 103.

C.2 Symbole im Windows-Infobereich

Der Windows-Infobereich befindet sich rechts in der Taskleiste.



Im Windows-Infobereich können die folgenden SwyxWare Symbole angezeigt werden, wenn die SwyxWare Programme geöffnet sind:

| Symbol | Bedeutung | Erläuterung |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Swyxt! ist aktiv | Swyxt! ist gestartet und Sie sind angemeldet. Sie können telefonieren und angerufen werden. |
|  | Der Hörer ist abgenommen | Sie sprechen bzw. können eine Rufnummer wählen. |
|  | Swyxt! ist abgemeldet | Swyxt! ist gestartet und Sie sind nicht angemeldet. Sie können nicht telefonieren und nicht angerufen werden. |
|  | Anrufliste | Sie haben einen neuen Anruf. |
|  | Rückrufwunsch | Sie haben einen neuen Rückrufwunsch. |
|  | Sie können einen Ruf übernehmen | Klicken Sie auf die Sprechblase, um den Ruf anzunehmen (nur wenn im Benutzerprofil die „Rufbenachrichtigung in der Taskleiste“ aktiv ist). |

| Symbol | Bedeutung | Erläuterung |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sie werden angerufen | Sie können nun den Hörer abheben, um mit dem Anrufer zu sprechen (nur wenn im Benutzerprofil die „Rufbenachrichtigung in der Taskleiste“ aktiv ist). |
|  | SwyxFax Client ist aktiv | Sie können Faxe versenden und empfangen. |
|  | Sie haben ein neues Fax empfangen | Klicken Sie auf das Symbol, um den Faxeingang in SwyxFax Client zu öffnen. |
|  | Swyx Connector for Skype for Business ist aktiv | Swyx Connector for Skype for Business ist gestartet. |
|  | Swyx VisualGroups Information zu Warteschlangen | Anzahl der eingehenden Anrufe in einer Warteschlange |



Die Symbole werden nur dann angezeigt, wenn in den Eigenschaften des Infobereichs der Taskleiste die Option „Symbol und Benachrichtigungen anzeigen“ ausgewählt wurde.

Anh. D: Swyxt! Handsets

Das Swyxt! Handset wird an den USB-Anschluss am Computer angeschlossen; über diesen Anschluss erfolgt ebenfalls die Stromversorgung. Wichtige Telefonfunktionen wie das Weiterverbinden, Halten, Weiterleiten oder Konferenzen können einfach über die grafische Oberfläche von Swyxt! erfolgen.

Swyxt! Handset P280

Das Swyxt! Handset P280 bietet Sprachqualität in HD-Audio und unterstützt einen zusätzlichen Headset-Betrieb unter Windows 7, Windows 8.(1) und Windows 10.

Des Weiteren bietet das Handset weitere Leistungsmerkmale wie Lauthören und Freisprechen, eine Hook on/off-Funktion (Gabelfunktion) sowie eine optische Rufsignalisierung. Die integrierten Lautsprecher ermöglichen zudem eine individuelle Rufsignalisierung.

Das Swyxt! Handset P280 hat zusätzlich zum Hörer

- einen Lautsprecher zum Mithören
- einen Headset-Anschluss (RJ11-Stecker)
- auf der rechten Seite fünf Tasten sowie
- eine LED zur optischen Ruf- oder Voicemail-Signalisierung.



Mit den Tasten „Plus“ und „Minus“ regulieren Sie die Lautstärke. Die Lautstärkeregelung wirkt sich auf die Ausgabe (Headset, Hörer und Lautsprecher) aus, in der gerade die Sprache wiedergegeben wird. Die Taste „Stumm“ schaltet das Mikrofon an bzw. aus, über das gerade gesprochen wird. Die Taste „Headset“ schaltet den Headset-Modus ein. Die Taste „Lautsprecher“ aktiviert den Gerätelautsprecher.

Generell gilt:

- die obere LED blinkt, wenn ein Ruf eingeht
- die obere LED leuchtet, wenn für Sie eine Voicemail hinterlassen wurde
- die Lautsprecher-Taste leuchtet, wenn der Lautsprecher aktiviert wurde
- die Taste „Headset“ leuchtet, wenn der Lautsprecher des Headsets aktiviert ist
- die Taste „Stumm“ leuchtet, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist

Alle hier genannten Funktionen können auch über Swyxt! ausgelöst werden.

Swyxt! Handset P300


Das Swyxt! Handset P300 bietet herausragende Sprachqualität in HD-Audio und ein Mikrofon mit Noise-Canceling-Funktion.

Das kabellose Handset hat eine Reichweite von bis zu 20 Metern und eine Gesprächszeit von bis zu 15 Stunden.

Des Weiteren bietet das Handset eine Hook on/off-Funktion (Gabelfunktion) sowie eine optische Rufsignalisierung.

Das Swyxt! Handset P300 hat zusätzlich am Hörer

- zwei Tasten zur Lautstärkeregelung und Stummschaltung
- eine LED zur optischen Rufsignalisierung



Mit den Tasten „Plus“ und „Minus“ regulieren Sie die Lautstärke. Die Taste „Stumm“ schaltet das Mikrofon an bzw. aus.

Generell gilt:

- die obere LED blinkt rot, wenn ein Ruf eingeht
- die Taste „Stumm“ leuchtet rot, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist

Alle hier genannten Funktionen können auch über Swyxt! ausgelöst werden.

D.1 Standardverhalten von Swyxt! Handsets

- Swyxt! benutzt das Handset für die Gabelfunktion (Abheben und Auflegen).
- Swyxt! benutzt das Handset als Sprachein- und -ausgabe.
- Swyxt! benutzt das Handset P280 als Ruftonausgabe (Lautsprecher).

- Wird die Taste „Lautsprecher“ am Swyxt! Handset P280 während eines Gesprächs gedrückt, so wird der Lautsprecher in der Auflage zum Lauthören aktiviert. Die LED der Lautsprechertaste leuchtet.
- Swyxt! benutzt die Lautstärkeregelung auf dem Swyxt! Handset P280, um während des Klingelns die Lautstärke für diesen Klingelton anzupassen.
- Swyxt! benutzt die Lautstärkeregelung auf dem Handset, um während des Gesprächs die Lautstärke anzupassen.

D.2 Swyxt! Handset-Funktionen im Detail

Die verschiedenen Verhaltensweisen von Swyxt! Handset P280 und Swyxt! Handset P300 werden nachfolgend im Einzelnen beschrieben.

D.2.1 Signalisierung der oberen LED am Swyxt! Handset P280

Der Hörer ist aufgelegt und die LED blinkt

Sie erhalten einen Anruf. Nach Annahme des Rufs erlischt die LED.

Der Hörer ist aufgelegt und die LED leuchtet

Für Sie liegt eine Voicemail vor. Nach Abhören der Voicemail erlischt die LED.

D.2.2 Signalisierung der LED am Swyxt! Handset P300

Der Hörer ist aufgelegt und die LED blinkt rot

Sie erhalten einen Anruf. Nach Annahme des Rufs leuchtet die LED grün.

Der Hörer ist abgenommen und die LED leuchtet grün

Eine Leitung ist aktiv.

| Situation | Drücken der Taste | Ergebnis |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Hörer ist aufgelegt, es klingelt. | Lautsprecher | Der Modus „Freisprechen“ wird aktiviert. Die LED der Lautsprecher-Taste leuchtet. Der Gerätelautsprecher und das Raummikrofon der Freisprecheinrichtung werden verwendet, die diesem Audio-Modus zugewiesen wurden. Ein erneutes Drücken der Lautsprecher-Taste beendet den Anruf. |
| Der Hörer ist aufgelegt. | Lautsprecher | Die LED der Lautsprecher-Taste leuchtet. Sie hören das Freizeichen über den Gerätelautsprecher. Sie können wählen. Das anstehende Gespräch wird im Freisprechmodus geführt. |
| Der Hörer ist abgenommen, Sie befinden sich in einem Gespräch. | Lautsprecher | Der Gerätelautsprecher im Swyxt! Handset P280 wird eingeschaltet. Die LED der Lautsprecher-Taste leuchtet. Zum Sprechen müssen Sie weiterhin das Mikrofon des Hörers nutzen. Ein erneutes Drücken der Lautsprecher-Taste schaltet den Gerätelautsprecher wieder aus, die LED erlischt. |

| Situation | Drücken der Taste | Ergebnis |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Hörer ist aufgelegt, Sie führen ein Gespräch über ein angeschlossenes Headset. | Lautsprecher | Der Gerätelautsprecher des Swyxt! Handsets P280 wird eingeschaltet. Die LED der Lautsprecher-Taste leuchtet. Die Sprachausgabe erfolgt über den Gerätelautsprecher des Handsets sowie des Headsets. Zum Sprechen müssen Sie weiterhin das Mikrofon am Headset nutzen. Ein erneutes Drücken der Lautsprecher-Taste schaltet den Lautsprecher am Handset wieder aus, die LED erlischt. |
| Der Hörer ist aufgelegt, Sie führen ein Gespräch im Freisprechmodus. | Lautsprecher | Die LED der Lautsprecher-Taste erlischt, das Gespräch wird beendet. |



Wurde der Audio-Modus „Freisprechen“ innerhalb der Einstellungen deaktiviert, können Rufe nur über den Hörer oder ein angeschlossenes Headset geführt werden.

D.2.3 Headset-Taste (nur Swyxt! Handset P280)

| Situation | Drücken der Taste: | Ergebnis |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Hörer ist aufgelegt, es klingelt. | Headset | Das Gespräch wird über das Headset geführt. Die LED der Headset-Taste leuchtet. Ein erneutes Drücken der Headset-Taste beendet den Ruf. |

| Situation | Drücken der Taste: | Ergebnis |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Hörer ist aufgelegt, Sie führen ein Gespräch im Freisprechmodus. | Headset | Das Gespräch wird über das Headset geführt. Die LED der Headset-Taste leuchtet. Ein erneutes Drücken der Headset-Taste beendet den Anruf, die LED erlischt. |
| Der Hörer ist aufgelegt. | Headset | Sie hören das Freizeichen über den Headset-Lautsprecher. Sie können wählen. Die LED der Headset-Taste leuchtet. Das anstehende Gespräch wird über das Headset geführt. Ein erneutes Drücken der Headset-Taste beendet das Gespräch, die Headset-Taste erlischt. |
| Der Hörer ist aufgelegt, es klingelt. | Headset | Sie nehmen das Gespräch über das Headset an. Die LED der Headset-Taste leuchtet. Ein erneutes Drücken der Headset-Taste beendet das Gespräch, die LED erlischt. |
| Der Hörer ist abgenommen, Sie befinden sich im Gespräch. | Headset | Das Gespräch wird über das Headset geführt, die LED der Headset-Taste leuchtet. Sie können den Hörer auflegen. Um das Gespräch wieder über den Hörer zu führen, heben Sie ihn erneut ab. Legen Sie den Hörer dann auf, wird das Gespräch beendet. Befinden Sie sich im Headset-Modus, drücken Sie erneut die Headset-Taste, um das Gespräch zu beenden. |

Besonderheit bei der Nutzung eines Headsets, das nicht über das Swyxt! Handset P280 angeschlossen ist

Standardmäßig ist das Swyxt! Handset P280 zur Nutzung mit einem daran angeschlossenen Headset vorkonfiguriert.

Möchten Sie ein Headset nutzen, das nicht am Swyxt! Handset P280, sondern direkt über einen USB-Port angeschlossen ist, so muss der Headset-Modus am P280 manuell deaktiviert werden. Dazu drücken Sie die Headset-Taste am P280 für mindestens 5 Sekunden. Wenn die Taste anschließend wieder losgelassen wird, muss die rote LED 2 Sekunden lang blinken. Im Konfigurationsdialog des Swyxt! ist das P280 nun nicht mehr für den Audiomodus Headset verfügbar. Außerdem ist die Headset-Taste am P280 ohne Funktion (keine LED-Anzeige).

Durch erneutes Drücken der Headset-Taste am Swyxt! Handset P280 für mindestens 5 Sekunden wird diese Einstellung wieder rückgängig gemacht. Zur Bestätigung leuchtet die rote LED für 2 Sekunden.

D.2.4 Plus-/Minus-Taste

| Situation | Drücken der Taste: | Ergebnis |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Hörer ist abgenommen, Sie befinden sich im Gespräch. | Plus-/Minus-Taste | Die Wiedergabelautstärke des Handsets wird festgelegt. Die Änderungen werden gespeichert und innerhalb der Einstellungen des Audio-Modus übernommen, siehe auch 13.2 Swyxt! - Lokale Konfiguration , Seite 160. |
| Nur Swyxt! Handset P280 | | |
| Der Hörer ist aufgelegt, es klingelt. | Plus-/Minus-Taste | Die Ruftonlautstärke am Swyxt! Handset P280 wird festgelegt. Die Änderungen werden gespeichert und innerhalb der Einstellungen des Audio-Modus übernommen, siehe auch 13.2 Swyxt! - Lokale Konfiguration , Seite 160. |

| Situation | Drücken der Taste: | Ergebnis |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Hörer ist aufgelegt, Sie führen ein Gespräch über das Headset. | Plus-/Minus-Taste | Die Wiedergabelautstärke des Headsets am Swyxt! Handset P280 wird festgelegt. Die Änderungen werden gespeichert und innerhalb der Einstellungen des Audio-Modus übernommen, siehe auch 13.2 Swyxt! - Lokale Konfiguration , Seite 160. |
| Der Hörer ist aufgelegt, Sie führen ein Gespräch im Freisprech-Modus. | Plus-/Minus-Taste | Die Wiedergabelautstärke des Gerätelautsprechers des Swyxt! Handset P280 wird festgelegt. Die Änderungen werden gespeichert und innerhalb der Einstellungen des Audio-Modus übernommen, siehe auch 13.2 Swyxt! - Lokale Konfiguration , Seite 160. |

D.2.5 „Stumm“-Taste

| Situation | Drücken der Taste: | Ergebnis |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Hörer ist abgenommen, Sie befinden sich im Gespräch. | Stumm | Die LED der Stumm-Taste leuchtet. Das Mikrofon am Hörer wird ausgestellt. Sie können Ihren Gesprächspartner weiterhin hören, dieser Sie allerdings nicht mehr. Durch erneutes Drücken der Taste wird das Mikrofon wieder aktiviert, die LED erlischt. |

Nur Swyxt! Handset P280

| Situation | Drücken der Taste: | Ergebnis |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Hörer ist aufgelegt, Sie befinden sich im Gespräch über ein Headset. | Stumm | Die LED der „Stumm“-Taste am Swyxt! Handset P280 leuchtet. Das Mikrofon am Headset wird ausgestellt. Sie können Ihren Gesprächspartner weiterhin hören, er Sie allerdings nicht mehr. Durch erneutes Drücken der Taste wird das Mikrofon wieder aktiviert, die LED erlischt. |
| Der Hörer ist aufgelegt, Sie führen ein Gespräch im Freisprech-Modus. | Stumm | Die LED der „Stumm“-Taste am Swyxt! Handset P280 leuchtet. Das Ruummikrofon am Handset wird ausgestellt. Sie können Ihren Gesprächspartner weiterhin hören, er Sie allerdings nicht mehr. Durch erneutes Drücken der Taste wird das Mikrofon wieder aktiviert, die LED erlischt. |

Nutzung der Tasten am Swyxt! Handset P280 bei Anschluss weiterer Endgeräte (z. B. eines Swyxt! Speakerphone P150)

Die Nutzung der Tasten am Swyxt! Handset P280 bezieht sich immer nur auf das Handset selbst. Ein Steuern anderer Geräte über die Tasten des Handsets ist nicht möglich.



Wählen Sie innerhalb der Audio-Modus-Einstellungen ein anderes Gerät als das P280, sind die entsprechenden Tasten am Swyxt! Handset P280 funktionslos, siehe auch 13.2 **Swyxt! - Lokale Konfiguration**, Seite 160 und *So legen Sie die Einstellungen zur Verwendung des Swyxt! Handset am Beispiel des Audio-Modus „Handset“ manuell fest*, Seite 281.

D.3 Swyxt! Handsets einem Audio-Modus zuweisen


Sie können Swyxt! Handsets verschiedenen Audio-Modi zuweisen. Beim Einstecken eines Swyxt! Handset in den USB-Stecker am PC wird das Handset automatisch in die Audio-Modi „Handset“, „Headset“ und „Freisprechen“ eingetragen. Sollte für „Lauthören“ und „Ruftöne“ noch kein Audio-Gerät eingetragen worden sein, so wird das P280 auch dort automatisch eingetragen.




Sie können Swyxt! Handset P300 nur dem Audio-Modus „Handset“ zuweisen.

So legen Sie die Einstellungen zur Verwendung des Swyxt! Handset am Beispiel des Audio-Modus „Handset“ manuell fest

- 1 Klicken Sie in der Swyxt! Menüleiste auf „Einstellungen | Lokale Konfiguration...“.
Die Seite „Eigenschaften von...“ erscheint.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte „Audio-Modus“



- 3 Klicken Sie im Bereich „Endgeräte“ auf die gewünschte Zeile eines Audio-Modus (z. B. Handset) oder einer Option.
Die Zeile wird markiert.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Konfigurieren“.
Das Fenster „Handset Audio-Konfiguration“ erscheint.



- 5 Wählen Sie im Listenfeld „Audiogerät“ „P280“ bzw. „P300“ aus. Das Swyxt! Handset wird anschließend im Audio-Modus „Handset“ verwendet.



Das Swyxt! Handset muss vorher in den USB-Steckplatz Ihres PC gesteckt worden sein, damit es in den Einstellungen erscheint.



Der Option „Ruftöne“ weisen Sie ein Audio-Gerät zu, das für das Klingelzeichen bei eingehenden Rufen verwendet werden soll. Für weitere Informationen über Audio-Modi und die Option „Lauthören“ siehe 10.3 **Audio-Modi**, Seite 93.

- 6 Falls Sie das Mikrofon von einem anderen Audio-Gerät verwenden möchten, klicken Sie auf das Kontrollkästchen „Alternatives Mikrofon“ und wählen Sie im Listenfeld das gewünschte Endgerät.



In den Optionen „Lauthören“ und „Ruftöne“ ist die Einstellung des Mikrofons nicht verfügbar.

- 7 Um die Lautstärke der Klang- oder Sprachausgabe für den Audio-Modus zu konfigurieren, klicken Sie auf die Schaltfläche „Abspielen“ und verschieben Sie den Regler auf die gewünschte Lautstärke.
- 8 Um die Mikrofonempfindlichkeit zu konfigurieren, klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellen“ und lesen Sie den Text in Anführungszeichen vor, bis der Konfigurationsvorgang abgeschlossen ist.
- 9 Klicken Sie auf „OK“.
- 10 Wenn Sie die Option „Eingehende Rufe zusätzlich über internen PC-Lautsprecher signalisieren“ einschalten, so wird bei eingehenden Rufen, zusätzlich zu dem Klingelzeichen ein Signalton über den PC-Gehäuselautsprecher ausgegeben. Dies ist insbesondere bei Verwendung eines Swyxt! Headset sinnvoll, wenn dieses nicht ständig getragen wird. Die Audio-Konfiguration ist gespeichert.
- 11 Falls Sie den markierten Audio-Modus („Handset“, „Headset“ oder „Freisprechen“) als Standard einstellen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Als Standard“.
Der Audio-Modus wird entsprechend gekennzeichnet.
- 12 Klicken Sie auf „OK“.
Die Einstellungen im Menü „Audio-Modus“ sind gespeichert.

Anh. E: Endgeräte

In diesem Anhang finden Sie Informationen über die verschiedenen Endgeräte (Handsets und Headsets), die für die Verwendung mit SwyxIt! geeignet sind.

Alle bei Swyx lieferbaren Geräte werden automatisch erkannt, ebenso einige Geräte von Fremdherstellern. Für diese werden automatisch die optimalen Einstellungen verwendet.

E.1 Übersicht über die verfügbaren Endgeräte

Mit SwyxIt! können Sie verschiedene Endgeräte nutzen:

- Handsets
- Tisch-Telefone
- Schnurlose DECT-Telefone

E.1.1 Handsets

Die Handsets werden an den USB-Anschluss angeschlossen.

| Produkt | Erläuterung |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SwyxIt! Handset P280, P300 | Handsets mit herausragender Sprachqualität mit HD-Audio und Headset-Anschluss. |

E.1.2 Tisch-Telefone

Ist SwyxIt! auf Ihrem PC installiert, so kann dieses mit einem Telefon zusammenarbeiten. Sie können Ihr Telefon über SwyxIt! auf einfache Weise konfigurieren. Weiterhin besteht die Möglichkeit, ein Telefon direkt mit SwyxIt! zu bedienen.

Folgende Tisch-Telefone sind verfügbar:

| Telefontyp | Headset-Anschluss | Erläuterung |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| SwyxPhone L62 | Ja | IP-Telefon mit 2-zeiligem LCD-Display |

| Telefontyp | Headset-Anschluss | Erläuterung |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SwyxPhone L64 | Ja | IP-Telefon mit erweitertem LCD-Display, Displaybeleuchtung, Anschluss für Tastenmodul. |
| SwyxPhone L66 | Ja | IP-Telefon mit farbigem TFT-Display (480x272), Anschluss für Tastenmodul |
| SwyxPhone Key Module 64 | | Zusätzliches Tastenmodul (mit Beschriftungsvorlagen) zur Erweiterung von SwyxPhone L64. |
| SwyxPhone Key Module 66 | | Zusätzliches Tastenmodul (Tastendisplays) mit zwei Ebenen zur Erweiterung von SwyxPhone L66. |
| SwyxPhone L615 | | IP-Telefon mit 2-zeiligem LCD-Display |
| SwyxPhone L640 | Ja | IP-Telefon mit erweitertem LCD-Display, Displaybeleuchtung, Anschluss für Tastenmodul bzw. für Besetztlampenfeld. |
| SwyxPhone L660 | Ja | IP-Telefon mit farbigem TFT-Display (320x240), Anschluss für Tastenmodul. |
| Tastenmodul T6xx | | Zusätzliches Tastenmodul (Tastendisplays) zur Erweiterung von SwyxPhone L640 und SwyxPhone L660. Für die einzelnen Telefone ist jeweils ein eigenes Modell verfügbar. |
| Besetztlampenfeld | | Zusätzliches Tastenmodul (mit Beschriftungsvorlagen) zur Erweiterung von SwyxPhone L640. |

E.1.3 Schnurlose DECT-Telefone

Swyx bietet auch schnurlose Telefone. Damit sind Sie auch erreichbar, wenn Sie sich nicht an Ihrem Schreibtisch befinden. Voraussetzung sind entsprechende DECT-Basisstationen innerhalb des Unternehmens, wo eine Erreichbarkeit ermöglicht werden soll.

SwyxDECT 500

- SwyxDECT 500 Basisstation
- SwyxPhone D510
- SwyxPhone D565
- Desktop Ladegerät

SwyxDECT 800

- SwyxDECT 800 Basisstation (Ascom BS330 GAP/CAP), Power over LAN
- Netzteil für die Basisstation
- SwyxPhone D843
- SwyxPhone D863

SwyxDECT 700

- SwyxPhone D710
- SwyxPhone D750
- SwyxPhone D765

E.2 Konfiguration der Endgeräte in SwyxIt!

Viele der Endgeräte können in SwyxIt! konfiguriert werden.

Konfiguration der Ausgabe

Welches Endgerät am PC benutzt wird, können Sie in den lokalen Einstellungen von SwyxIt! festlegen (Menü „Einstellungen | Lokale Konfiguration“, Registerkarte „Audio-Modus“). Dabei können Sie unterschiedliche Geräte festlegen für:

- den Audio-Modus "Handset",
- den Audio-Modus "Headset",
- den Audio-Modus "Freisprechen",
- die Option "Lauthören" und
- die Wiedergabe des Klingeltons.

Konfiguration von SwyxPhone Lxxx

Die Konfiguration eines SwyxPhone Lxxx kann komfortabel mit Hilfe von SwyxIt! vorgenommen werden. Dabei können Sie

- die Definition der Telefontasten und
- die Belegung der Telefontasten (z. B. mit Rufnummern) festlegen.

Konfiguration der Rufsignalisierung

Der Zustand eines Benutzers (erreichbar, abwesend, spricht gerade, abgemeldet) kann anderen Benutzern signalisiert werden.

Sind mehrere Endgeräte (SwyxIt!, SwyxPhone, SIP-Endgerät) mit demselben Benutzerkonto angemeldet, so kann man festlegen, welcher Endgeräte-Typ den Zustand des Benutzers signalisiert.

Nutzung eines Headsets an einem SwyxPhone Lxxx

Für Vieltelefonierer kann ein Headset direkt an einem SwyxPhone Lxxx angeschlossen werden. Verfügt ein SwyxPhone Lxxx über einen Headset-Anschluss, so können Sie das Verhalten im Benutzerprofil, auf der Registerkarte „SwyxPhone“ konfigurieren. Dazu stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Option „SwyxPhone mit Headset verwenden“ nicht aktiviert
Es wird bei aufliegendem Hörer z. B. bei Rufannahme die Freisprech-einrichtung aktiviert. Ein angeschlossenes Headset wird in diesem Fall erst durch Drücken der Headset-Taste auf dem Telefon aktiviert.
- Option „SwyxPhone mit Headset verwenden“ aktiviert
Es wird vom Telefon aus die Sprache über den Headset-Anschluss ausgegeben. Die Aktivierung der Freisprecheinrichtung erfolgt dann über die Lautsprecher-Taste am Telefon.

E.3 Endgeräte von Fremdherstellern

Über die von Swyx zur Verfügung gestellten Endgeräte hinaus können Sie auch weitere Endgeräte (SIP-Telefone und PC-Clients) von Fremdherstellern benutzen. Wegen der Vielfalt verfügbarer Endgeräte kann die Interoperabilität jedoch nicht durch Swyx gewährleistet werden.

E.3.1 SIP-Endgeräte

Es werden SIP-Endgeräte von SwyxWare unterstützt. Im Einzelnen werden folgende Eigenschaften (Supplementary Services) angeboten:

- gehende Rufe
- kommende Rufe
- Fax T.38
- Makeln, aktiv
Vom Endgerät aus kann zwischen dem aktiven Ruf und gehaltenen Rufen gewechselt werden.
- Makeln, passiv
Das Endgerät kann vom Gesprächspartner auf Halten gelegt und wieder aktiviert werden.
- Umleitung, Sofortige
Das Endgerät ruft einen anderen Benutzer an, der diesen Ruf sofort umleitet.
- Umleitung, verzögert
Das Endgerät ruft einen anderen Benutzer an, der diesen Ruf verzögert umleitet.
- Umleitung bei besetzt
Das Endgerät ruft einen anderen Benutzer an, der diesen Ruf umleitet, da der Anschluss besetzt signalisiert.
- Halten, aktiv
Vom Endgerät aus kann ein Ruf auf Halten gelegt werden.
- Halten, passiv
Das Endgerät kann seinerseits auf Halten gelegt werden.
- Verbinden, aktiv
Vom Endgerät aus kann ein Ruf weiterverbunden werden.
- Verbinden ohne Rückfrage (Blind Call Transfer), aktiv
Vom Endgerät aus kann ein Ruf ohne Rückfrage weiterverbunden werden.
- Verbinden, passiv
Das Endgerät kann weiterverbunden werden.
- Konferenz, aktiv
Vom Endgerät aus kann eine Konferenz eingeleitet werden.

- Konferenz, passiv
Das Endgerät kann in eine Konferenz eingebunden werden.
- Zweitanrufsignalisierung (Anklopfen)
Dem Endgerät kann ein zweiter Anruf signalisiert werden (Anklopfen).
- Gruppenruf
Das Endgerät kann Mitglied einer Gruppe sein.
- Zweitanmeldung
Das Endgerät kann als Zweitgerät verwendet werden (paralleler Betrieb).
- DTMF-Töne senden und empfangen
Es ist möglich vom Endgerät aus DTMF-Töne zu senden bzw. zu empfangen. Diese werden über SIP INFO gesendet (out-band) und sind Cisco-kompatibel; RFC 2833 und in-band im RTP-Datenstrom werden von SwyxWare nicht unterstützt.

Sollten Probleme mit Geräten von Drittherstellern auftreten, dann wenden Sie sich bitte an den Drittanbieter oder schauen Sie in das unabhängige Swyx Forum.

E.3.2 IP a/b Adapter

Adapter für den Anschluss analoger Endgeräte (z. B. Fax oder DECT-Telefone):

- AudioCodes MP 112 (2 SXS/AC/SIP-3)
- AudioCodes MP 118 (8 FXS/AC/SIP-3)
- AudioCodes MP 124 (24 S/AC/SIP)

Anh. F: Swyxt! im Terminalserverbetrieb

In diesem Anhang finden Sie Informationen, wie Swyxt! in einer Terminalserver-Umgebung betrieben werden kann.

Die Übertragung von Audiodaten in einer Terminalserver-Umgebung ist immer ein kritischer Vorgang, besonders dann, wenn die Qualität den Ansprüchen von Telefonie genügen soll.

Aktuelle Informationen hierzu können Sie der Wissensdatenbank entnehmen.

F.1 CTI Swyxt! auf einem Terminal Server

CTI ist die Abkürzung für Computer Telephony Integration und bedeutet die Verknüpfung von Telekommunikation mit elektronischer Datenverarbeitung. Die Verwendung von Swyxt! in einer Terminalserver-Umgebung ist nur sinnvoll, wenn Swyxt! im CTI-Modus betrieben wird. CTI Swyxt! auf einem Terminalserver kann z. B. ein lokales Swyxt! auf einem anderen Rechner steuern.

Der CTI-Modus kann vom Administrator voreingestellt werden. Siehe auch [https://help.swyx.com/cpe/12.10/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/Swyx_CT1_\\$](https://help.swyx.com/cpe/12.10/Administration/Swyx/de-DE/index.html#context/help/Swyx_CT1_$).

F.2 TAPI für Windows Terminal Services

Auf einem Windows Terminalserver kann der Swyx TSP (TAPI Service Provider) eine beliebige Anzahl von Leitungen anbieten. Bei der Installation von Swyxt! mit aktivierter Eigenschaft „TSP“ erscheint auf einem Server automatisch der Eigenschaften-Dialog des TSP. Sie können den Dialog auch später aus der Telefonie-Konfiguration des Servers öffnen („Start | Einstellungen | Systemsteuerung | Telefon- und Modemoptionen“).

Auf einem Server erlaubt die Konfiguration des Swyx TSP auch die Festlegung der gewünschten Anzahl Leitungen. Eine spätere Änderung dieses Wertes erfordert den Neustart des Windows-Telefonie-Dienstes.

So konfigurieren Sie den Swyx TSP auf einem Terminalserver

Für jeden Benutzer des Terminalservers muss eine TSP-Leitung konfiguriert werden:

- 1 Konfigurieren Sie in der Telefonie-Konfiguration unter „Start | Einstellungen | Systemsteuerung | Telefon- und Modemoptionen“ so viele Leitungen, wie Swyxt! Benutzer auf den Terminalserver zugreifen sollen.
- 2 Weisen Sie den TSP-Leitungen jeweils ein Windows Benutzerkonto zu, siehe *So weisen Sie den Benutzern Leitungen zu*, Seite 287. In einem Terminalfenster sind für einen Benutzer nur die ihm zugewiesenen Leitungen sichtbar. Nur Benutzer mit lokalen Administratorrechten für den Terminalserver sehen alle TSP-Leitungen.
- 3 Wählen Sie in der TAPI-Anwendung, die im Terminal Client-Fenster desselben Benutzers läuft, dieselbe entsprechende TSP-Leitung aus. Falls Sie gezielt TSP-Leitungen einzelnen Windows-Benutzerkonten zugewiesen haben, wird hier auch nur genau diese eine Leitung sichtbar sein.
- 4 Wählen Sie dieselbe TSP-Leitung auch in dem Swyxt! aus, das im Terminal Client-Fenster desselben Benutzers läuft (unter „Swyxt! lokale Konfiguration...“ auf der Registerkarte „Terminalserver“). Falls Sie gezielt TSP-Leitungen einzelnen Windows Benutzerkonten zugewiesen haben, wird auch hier nur genau diese eine Leitung sichtbar sein.



Wichtig ist, dass eine bestimmte TSP-Leitung nur von genau einem Benutzer verwendet wird. So ist sichergestellt, dass die Zuordnung von TSP-Leitungen zu den Terminalsitzungen erfolgen kann.

So aktivieren Sie den Telefonserver

- 1 Klicken Sie auf „Start | Ausführen...“.
Es öffnet sich das Fenster „Ausführen“.
- 2 Geben Sie „TapiMgmt.msc“ ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der Eingabetaste.
- 3 Klicken Sie in der Konsolenansicht auf das Plus-Zeichen (+) neben „Telefonie“, um den Baum zu erweitern.
- 4 Markieren Sie den Server, den Sie konfigurieren möchten.

- 5 Öffnen Sie im Kontextmenü die Eigenschaften des Telefonie-Anbieters.
- 6 Markieren Sie das Kontrollkästchen „Telefonie Dienstanbieter Aktivieren“, um den Dienst zu starten.



Falls das Kontrollkästchen inaktiv ist, muss zunächst der Telefoniedienst gestartet werden. Öffnen Sie hierzu unter „Start | Einstellungen | Systemsteuerung | Verwaltung | Dienste“ die Dienste-Konfiguration und starten Sie über das Kontextmenü den Telefonie-Dienst.

- 7 Nach dem Aktivieren des Telefoneservers weisen Sie dem Dienst noch Administratorrechte zu.

Benutzer einrichten

Für jeden Benutzer des Terminalservers muss eine TSP-Leitung konfiguriert werden.

So weisen Sie den Benutzern Leitungen zu

- 1 Wählen Sie aus der Konsolenansicht der Telefoniekonfiguration den zu konfigurierenden Dienstanbieter.
- 2 Markieren Sie im rechten Fenster die zu konfigurierende Leitung.
- 3 Wählen Sie im Kontextmenü „Benutzer bearbeiten“ und fügen Sie einen Benutzer hinzu.

Die Änderungen werden nach dem nächsten Starten des Telefoniedienstes wirksam.

Anh. G: Technische Begriffe

Im Folgenden finden Sie nähere Erläuterungen zu technischen Begriffen, die im Zusammenhang mit der „Voice-over-IP“-Technik auftreten.

| Begriff | Erläuterung |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anlagenanschluss | ISDN-Anschluss für den Betrieb eines einzigen ISDN-Endgerätes. In der Regel ist dies eine TK-Anlage mit der Möglichkeit der Durchwahl zur Nebenstelle. Der Anlagenanschluss bietet gegenüber dem Mehrgeräteanschluss den Vorteil, dass die Zahl der Durchwahlnummern nicht begrenzt ist. |
| ACD | Automatic Call Distribution Automatische Anrufverteilung |
| API | Application Programming Interface Schnittstelle für Anwendungsprogramme |
| Blockwahl | Alle Ziffern der Zielrufnummer werden eingegeben bevor der Hörer abgehoben wird. In diesem Fall kann die Rufnummer noch nach der Eingabe verändert werden. Die Rufnummer wird nach Abheben des Hörers vollständig (als Block) gewählt. Das Gegenteil ist 'Overlap Sending'. |
| CAPI | Common-ISDN Application Programmable Interface CAPI ist die Software-Schnittstelle, die die Datenvermittlung zwischen der ISDN-Karte und den Anwendungen regelt. Die CAPI ist ein Standard, der in der CAPI-Version 2.0 auch das D-Kanal-Protokoll des Euro-ISDN (DSS1) unterstützt. |
| CCITT | Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique Internationaler beratender Ausschuss für den Telegrafie- und Telefondienst; heute ITU-T |

| Begriff | Erläuterung |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDR | Call Detail Records Einzelverbindungsnachweis, liefert statistische Information wie z. B. Verbindungspartner, Dauer und Kosten der Verbindung. |
| Client-Computer | Der Client-Computer ist ein einzelner Arbeitsplatzrechner (PC). Viele Client-Computer sind über das Netzwerk an einem Server angeschlossen. |
| CMI | Cordless Multicell Integration Multizellulares Funknetz für schnurlose Geräte |
| CorNet® | Ein von der Siemens AG entwickeltes Protokoll, über welches SwyxPhone Lxxx mit SwyxServer kommuniziert. Dabei wird die Information, z. B. über die betätigte Taste zum Server hin, und die Display-Information vom Server an SwyxPhone übertragen. Die eigentlichen Telefoniefunktionen werden im SwyxServer ausgeführt. |
| CTI | Computer Telephony Integration Bezeichnung für die Verbindung von TK-Anlagen und Computersystemen (z. B. Datenbanken) über eine spezielle Schnittstelle. Der Benutzer kann so Telefonie-Dienste vom Computer aus nutzen. |
| DECT | Digital Enhanced Cordless Telecommunication Europäischer Standard für die digitale drahtlose Telekommunikation zwischen einer Basisstation und einem transportablen Endgerät mit einer Reichweite von einigen hundert Metern. |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol Statt einem Computer in einem LAN eine IP-Adresse fest zuzuweisen, ermöglicht das DHCP eine dynamische, variable IP-Adresszuordnung. Anwendungen, die auf eine IP-Adresse angewiesen sind, bekommen diese auf Anforderung sofort zugewiesen. |

| Begriff | Erläuterung |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DDI | Direct Dial In DDI bezeichnet die direkte Durchwahl aus einem Telefonnetz zu einem Teilnehmer. Mit der Durchwahl besteht die Möglichkeit, bestimmte Nebenstellen direkt über diese Nummer anzuwählen. |
| DMZ | Demilitarisierte Zone DMZ stellt im Zusammenhang mit Firewalls ein logisch geschütztes Netzwerksegment dar, in dem öffentlich zugängliche Dienste eines Unternehmens beheimatet sind. Die DMZ verhindert somit Zugriffe von außen auf interne IT-Strukturen. |
| DNS | Domain Name Server Server, der den symbolischen Namen (z. B. www.microsoft.com) in eine IP-Adresse übersetzt. |
| DTMF | Dual Tone Multi-Frequency Sieben unterschiedliche Frequenzen und zusätzliche Mischfrequenzen werden in die Telefonleitung gesendet, um die betätigte Taste eindeutig zu übermitteln. |
| DSP | Digital Signal Processor |
| Durchwahlfähiger Anschluss | ISDN-Anschluss, an den eine TK-Anlage mit so genannten Durchwahlnummern, über die ein Teilnehmer direkt erreicht werden kann, angeschlossen wird. Bei der Rufnummer „(0231) 4777-227“ ist die „227“ die Durchwahlnummer innerhalb einer TK-Anlage. Mit der Durchwahlnummer besteht die Möglichkeit, bestimmte Nebenstellen einer TK-Anlage direkt über diese definierten Nummern anzuwählen. |
| E.164 | ITU-T Standard für weltweite Telefon-Nummerierung (Landeskennzahl, Ortsvorwahl und Teilnehmernummer, z. B. +49 (231) 123456-789. |

| Begriff | Erläuterung |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENUM | tElephone NUmber Mapping ENUM ist eine Anwendung des Domain Name Systems zur Übersetzung von Telefonnummern (im E.164-Format) in Internet-Adressen. Durch eine ENUM-Registrierung einer VoIP-Rufnummer ist beispielsweise die direkte Zustellung von Rufen über das Internet möglich. |
| Ethernet | Netzwerk für den lokal begrenzten Einsatz (10 m bis 10 km) im LAN. Die einzelnen Computer sind über ein Kabelnetz miteinander verbunden. Die Daten werden innerhalb dieses Netzes mit einer Rate von 10 Mbit/s, 100 Mbit/s oder 1 Gbit/s übertragen. |
| FD | Full Duplex (Voll duplex, DX, manchmal auch FDX) lässt die Übertragung der Informationen in beide Richtungen zu gleicher Zeit zu, z. B. in der Telefonie. |
| FTP | File Transfer Protocol (Netzwerkprotokoll zur Dateiübertragung) |
| G.711 | ITU-Standard für Kompression, hier: Audiocodec 64 kbit/s |
| G.722 | ITU-Standard für Kompression, hier: Audiocodec 64 kbit/s |
| G.723.1 | ITU-Standard für Kompression, hier: Audiocodec 5,3 kbit/s und 6,3 kbit/s |
| G.729 | ITU-Standard für Kompression hier: Audiocodec 8 kbit/s |
| GAP | Generic Access Protocol Standard für die DECT-Handys, der die Kommunikation von Handys und Basisstationen verschiedener Hersteller ermöglicht |

| Begriff | Erläuterung |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gateway | Ein Gateway ist ein System, das zwei unterschiedliche Netze verbindet und Daten dieser Netze in das jeweils andere Netz weiterleiten kann. Dabei können sowohl die physikalischen Netze unterschiedlich sein, als auch die verwendeten Protokolle (z. B. IP-Netz und ISDN). |
| GSM | Global System for Mobile Communication Weltweites System zur mobilen Kommunikation |
| H.323 | Sammlung von internationalen Spezifikationen (ITU), welche die Übertragung von multimedialen Daten auf paketorientierten Datenverbindungen definieren. |
| H.323 Aliasname | Symbolischer Name (z. B. TOMMY), der zur Adressierung eines H.323-Endgerätes anstatt einer IP-Adresse genutzt werden kann. |
| H.450 | Standard für zusätzliche Leistungsmerkmale in H.323 wie z. B. Konferenz, Umleitung, Halten, Makeln etc. |
| HTTP | HyperText Transfer Protocol. Ein Protokoll zur Übertragung von Daten über ein Netzwerk. Es wird hauptsächlich eingesetzt, um Webseiten und andere Daten aus dem World Wide Web (WWW) in einen Webbrowser zu laden. |
| Hub | Ein Hub bildet einen Knoten in einem sternförmigen LAN und verbindet mehrere Clients mit dem Netzwerk. |
| ID | Identifikation |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers Internationales Standardisierungsgremium |

| Begriff | Erläuterung |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instant Messaging | Sofortige Nachrichtenübermittlung Ein Dienst, der es ermöglicht, mittels einer Software (Client), dem Instant Messenger, in Echtzeit mit anderen Teilnehmern zu kommunizieren (chatten). Dabei werden kurze Text-Mitteilungen im Push-Verfahren über ein Netzwerk (Server) an den Empfänger geschickt (meist über das Internet), auf die dieser unmittelbar antworten kann. Auf diesem Weg lassen sich meist auch Dateien austauschen. Zusätzlich bieten zahlreiche Messaging-Programme Video- oder Telefonkonferenzen an. In der deutschsprachigen Fachliteratur wird auch der Begriff „Nachrichtensofortversand“ als Synonym verwendet. |
| IPEI | Zwölfstellige Hardware-Adresse eines DECT-Handsets zur eindeutigen Identifizierung, |
| IP | Internet Protocol Grundlegendes Protokoll des Internet, das paketorientierte Netzwerke mit unterschiedlicher technischer Basis zu einem großen Netzwerk zusammenfügt. Dabei dient dieses Protokoll (auf Schicht 3 des OSI-Schichtenmodells) der Adressierung und Aufteilung der Daten in Pakete. |
| IP-Adresse | Eine IP-Adresse ist eine 32-Bit-Zahl, meist dargestellt als eine viergliedrige Zahl z. B. 192.177.65.4, die jedem mit dem Internet verbundenen Rechner zugewiesen wird. Um diese Adressen für Nutzer einfacher und übersichtlicher zu gestalten, wurden die Domainnamen eingeführt, die den IP-Adressen über einen DNS-Server eindeutig zuzuordnen sind. |
| IP-PBX | IP-Private Branch Exchange Eine Telefon-Nebenstellenanlage (PBX), die durch eine Software realisiert wird. Sie nutzt zur Sprachübertragung die Voice-over-IP-Technologie (VoIP). |

| Begriff | Erläuterung |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISDN | Integrated Services Digital Network Dienstintegrierendes digitales Netzwerk |
| ITSP | Internet Telephony Service Provider. Ein Internet Telephony Service Provider bietet über ein Gateway eine Schnittstelle zwischen Internettelefonie und dem klassischen Telefonnetz. Über einen ITSP können somit VoIP-Nutzer auch Teilnehmer im klassischen Telefonnetz erreichen und umgekehrt. |
| IVR | Interactive Voice Response Interaktive Rufbehandlung |
| LAN | Local Area Network Ein lokales Netzwerk, das aus vielen untereinander verbundenen Computer-Terminals innerhalb eines Firmengeländes besteht und der Datenübertragung dient. |
| LDAP | Lightweight Directory Access Protocol Ein Netzwerkprotokoll, das die Abfrage und die Modifikation von Informationen eines Verzeichnisdienstes (eine im Netzwerk verteilte hierarchische Datenbank) erlaubt. Die aktuelle Version ist in RFC 4511 spezifiziert. |
| LED | Light Emitting Diode Leuchtdiode (Lämpchen) zur Anzeige von Statusinformationen z. B. beim SwyxPhone. |
| MAC-Adresse | Medium Access Control-Adresse Jede Netzwerkkarte identifiziert sich mit der MAC-Adresse. Diese Adresse ist eine 8-Byte-Adresse, die weltweit eindeutig festgelegt ist. |
| MAPI | Mail Application Programming Interface Über diese Microsoft-Schnittstelle können Applikationen E-Mails versenden. |

| Begriff | Erläuterung |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mehrgeräteanschluss | Basisanschluss für den Betrieb von bis zu acht ISDN-Endgeräten (ISDN-Telefone etc.) an einem S0-Bus. Am Mehrgeräteanschluss können ISDN-Telefone, ISDN-Karten oder ISDN-TK-Anlagen betrieben werden. Die Adressierung der Geräte erfolgt über MSNs. |
| MSN | Multiple Subscriber Number Ein nicht-durchwahlfähiger Anschluss kann mehrere Rufnummern haben (MSNs). Die Zuordnung dieser MSNs zu den Endgeräten findet in den Endgeräten selbst statt. |
| Namensauflösung | Automatische Zuordnung eines Namens zu einer Rufnummer. <i>Beispiel: Sie bekommen einen Anruf aus dem öffentlichen Telefonnetz und die Rufnummer des Anrufers wird übertragen. SwyxWare sucht dann z. B. in den Microsoft Outlook Kontakten und dem persönlichen Telefonbuch nach einem Kontakt mit dieser Rufnummer. Wenn ein Kontakt gefunden wird, so zeigt Swyx!t! im Display zusätzlich zur Rufnummer des Anrufers auch den Namen an.</i> |
| NAT | Network Address Translation ist ein Verfahren, um eine IP-Adresse in einem Datenpaket durch eine andere zu ersetzen. Häufig wird dies benutzt, um private IP-Adressen auf öffentliche IP-Adressen abzubilden. |
| NT-Mode | Network Terminator In ISDN (und anderen Protokollen) wird oft ein unterschiedliches Verhalten angestrebt, in Abhängigkeit von der Funktion. Bei ISDN arbeitet die Vermittlungsstelle im NT-Mode und die Telefone (Terminals) im TE-Mode. Beispiel für das unterschiedliche Verhalten ist die Übermittlung von Gebühreninformationen, die nur von NT zu TE und nicht umgekehrt erfolgt. |

| Begriff | Erläuterung |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NetBIOS-Name | Symbolischer Name (z. B. WS-JONES), der zur Adressierung eines Computers dient, wenn dieser mit dem Microsoft-NetBIOS-Protokoll angesprochen werden soll. |
| Overlap Sending | Die eingegebenen Ziffern werden sofort gewählt. Die Zielrufnummer kann nicht mehr bearbeitet werden. Das Gegenteil ist 'Blockwahl'. |
| P2P | siehe Peer-to-Peer |
| PABX | Private Automatic Branch Exchange Private Nebenstellenanlage |
| PBX | Private Branch Exchange Nebenstellenanlage, d. h. Anlage zum Steuern von Telefonanlagen in einem meist kleineren Telefonnetz mit Übergang zum öffentlichen Telefonnetz. |
| PDA | Personal Digital Assistent. Kleiner tragbarer Computer, der meist mit einem schnell startenden Betriebssystem ausgestattet ist und neben vielen anderen Programmen hauptsächlich für die persönliche Kalender-, Adress- und Aufgabenverwaltung benutzt wird. |
| PIN | Personal Identification Number Diese Nummer ist mit dem Benutzernamen verknüpft und dient der Benutzer-Authentifizierung. |
| Peer-to-Peer | Netzwerkprinzip, bei dem der Datenaustausch dezentral direkt zwischen den einzelnen Computern erfolgt. Im VoIP-Bereich bedeutet dies, dass die Verbindung ohne Server oder Provider direkt zwischen den beiden Teilnehmern besteht. |
| POTS | Plain Old Telephony System Dies ist das klassische analoge Telefon. |

| Begriff | Erläuterung |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power over LAN | Mit Power over LAN wird eine Eigenschaft von Geräten mit Ethernet-Anschluss bezeichnet, z. B. IP-Telefone. Dabei erfolgt die Stromversorgung über die Ethernet-Anschlussleitung und nicht, wie üblich, über ein Steckernetzteil. In diesem Fall muss der Switch oder Hub, an den dieses Gerät per Ethernet angeschlossen ist, in der Lage sein, diese Stromversorgung über die Ethernet-Leitung sicherzustellen. |
| PSTN | Public Switched Telephone Network Oberbegriff für analoge Telefonnetze, meist über digitale Vermittlungsstellen (Switches). |
| QoS | Quality of Service Die Qualität in Kommunikationsnetzen. Je nach Standard bzw. Protokoll werden unterschiedliche Parameter zur Bewertung der Eigenschaften, wie Verlustrate, Verfügbarkeit, Durchsatz und Verzögerung verwendet. |
| Router | Ein Router verbindet Netzwerke unterschiedlicher Art miteinander. Er kennt die angrenzenden Netzwerke und benachbarte Router und bestimmt den Weg eines Datenpaketes. Diese Verbindung kann sowohl mit einer Software- als auch mit einer Hardware-Lösung realisiert werden. |
| RSVP | Resource Reservation Protocol Standard der IETF zur Gewährleistung bestimmter Übertragungsqualitäten wie Bandbreite und Priorität über TCP/IP. |
| Server | Der Server ist der „Zentralrechner“, an dem die Arbeitsplatzrechner (z. B. über Ethernet) angeschlossen sind. |
| SIP | Session Initiation Protocol Ein Netzprotokoll zum Aufbau einer Kommunikationssitzung zwischen zwei oder mehr Teilnehmern. |

| Begriff | Erläuterung |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smartphone | Ein Smartphone/Smartfon vereint den Leistungsumfang eines Mobiltelefons mit dem eines PDAs. Bei vollständiger Tastatur oder Touchscreen spricht man von einem PDA-Phone. Wie bei vielen Fotohandys sind in einigen Geräten auch Digitalkameras eingebaut. |
| SNMP | Simple Network Management Protocol Netzwerkprotokoll, das von der IETF - einer offenen, internationalen Freiwilligenvereinigung von Netzwerktechnikern, Herstellern und Anwendern, die für Vorschläge zur Standardisierung des Internets zuständig ist - entwickelt wurde, um Netzwerkelemente (z. B. Router, Server, Switches, Drucker, Computer usw.) von einer zentralen Station aus überwachen und steuern zu können. |
| SNTP | Simple Network Time Protocol Standard zur Synchronisierung von Uhren in Computersystemen über paketbasierte Kommunikationsnetze. Obwohl es meistens über UDP abgewickelt wird, kann es durchaus auch über andere Layer-4-Protokolle wie z. B. TCP transportiert werden. Es wurde speziell dafür entwickelt, eine zuverlässige Zeitgabe über Netzwerke mit variabler Paketlaufzeit (Ping) zu ermöglichen. |
| Sprachkompression | Die Sprachdaten werden komprimiert über das Netzwerk gesendet. Dadurch verringert sich die Menge der zu übertragenden Daten. Dies ist insbesondere für die Home Office-Anbindung und die Kopplung von mehreren Niederlassungen über das Internet wichtig. |
| STUN | STUN ist ein einfaches Netzwerkprotokoll, um das Vorhandensein und die Art von Firewalls und NAT-Routern zu erkennen und diese zu umgehen. |

| Begriff | Erläuterung |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subnetz | Ein Netzwerk kann man in verschiedene Subnetze unterteilen, z. B. können mit der IP-Adresse 192.177.65.xxx alle Rechner adressiert werden, welche die Ziffern 192.177.65. gemeinsam haben und sich nur in den letzten drei Ziffern (xxx) unterscheiden. Die Subnetzmaske gibt an, welche Stellen zur Unterscheidung innerhalb des Subnetzes herangezogen werden. In einem Subnetz kommunizieren zwei Teilnehmer direkt miteinander. Erst wenn Teilnehmer außerhalb des Subnetzes kommunizieren, müssen die IP-Pakete den Router passieren. |
| Switch | Unter einem Switch versteht man einen aktiven Hub, der wie eine Art Vermittlungsstelle funktioniert. Im Unterschied zu einem Hub leitet der Switch die eintreffenden Datenpakete nicht an alle Anschlüsse weiter, sondern nur an den Anschluss, hinter dem sich das Ziel des Paketes befindet. |
| TA | Terminaladapter |
| TAPI | Terminal Application Programming Interface Schnittstelle für die Programmierung von Terminal-Anwendungen |
| TE-Mode | Terminal Endpoint, siehe <i>NT-Mode</i> , Seite 291. |
| TEI | Terminal Endpoint Identifier Mit Hilfe der TEI werden verschiedene Endgeräte an einem ISDN-Bus auf Schicht 2 adressiert. |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol / Internet Protocol Zwei häufig verwendete Protokolle zur Datenübertragung und Internetanbindung, die auf unterschiedlichen Transportmedien eingesetzt werden können. |
| TLS | Transport Layer Security Internetprotokoll zur verschlüsselten Datenübertragung (Weiterentwicklung von SSL) |

| Begriff | Erläuterung |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TSP | TAPI Service Provider Treiber für TAPI-Geräte |
| Unified Messaging | Ein im Jahre 1989 entworfenes Nachrichten-Management. Es bezeichnet ein Verfahren, in jeglicher Form eingehende und zu sendende Nachrichten (z. B. Voicemail, E-Mail, Fax, SMS, MMS, etc.) in eine einheitliche Form zu bringen und dem Benutzer über verschiedenste Clients Zugang auf diese zu gewähren (Festnetz- oder Mobiltelefon, E-Mail-Client). |
| USB | Universal Serial Bus Bussystem zur Verbindung eines Computers mit Zusatzgeräten. Ein USB-Anschluss belegt wenig Platz und kann einfache Geräte wie Mäuse, Telefone oder Tastaturen mit Strom versorgen. Mit USB ausgestattete Geräte können im laufenden Betrieb miteinander verbunden werden (Hot-Plugging), angeschlossene Geräte und deren Eigenschaften können automatisch erkannt werden. |
| VLAN | Virtual LAN Virtuelles lokales Netzwerk innerhalb eines physikalischen Netzwerks. Eine weit verbreitete technische Realisierung von VLANs ist teilweise im Standard IEEE 802.1Q definiert. |
| VoIP | Voice over IP Sammelbegriff für alle Techniken zur Sprachübertragung über IP-Netze. |
| WAP | Wireless Application Protocol Das Wireless Application Protocol bezeichnet eine Sammlung von Technologien und Protokollen, deren Zielsetzung es ist, Internetinhalte für die langsamere Übertragungsrate und die längeren Antwortzeiten im Mobilfunk sowie für die kleinen Displays der Mobiltelefone verfügbar zu machen. WAP steht damit in direktem Wettbewerb zum i-mode-Dienst. |

| Begriff | Erläuterung |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WAV | Dateiformat, in welchem Sprache oder Musik aufgezeichnet wird, z. B. Ansagetexte, Wartemusik oder Voicemail. Pro aufgezeichneter Sekunde wird ein Speicherplatz von ca. 16 KB benötigt. |

Anh. H: Funktionscodes

Dieser Anhang enthält eine Übersicht über die verschiedenen Funktionscodes. Damit können Sie per Tasteneingabe bestimmte Funktionen schneller ausführen.

Innerhalb von SwyxWare können bestimmte Funktionen auch durch die Eingabe eines Funktionscodes gesteuert werden. Die Zeichenfolge wird von SwyxServer interpretiert und als Befehl ausgeführt. Es wird unterschieden zwischen

- **Template Script Code**

Diese Zeichenfolgen werden vom Skript-Template des Benutzers erkannt und interpretiert.

Beachten Sie, dass diese Codes nur innerhalb von SwyxWare verwendet werden können

- **CTI+ Code**

Diese DTMF-Zeichenfolgen werden im Zusammenhang mit CTI+ benutzt (Steuerung von Telefonie-Endgeräten und Steuerung von Telefonen über ihre Rufnummer). Bestimmte SwyxWare Funktionen können über DTMF-Funktionscodes, unabhängig von Swyxlt!, direkt an den verknüpften Endgeräten ausgeführt werden.

- **MobileExtensionManager Code**

Diese DTMF-Zeichenfolgen werden vom MobileExtensionManager erkannt und interpretiert. Sie sind dementsprechend nur relevant in einer Verbindung zum MobileExtensionManager.

- **Rufaufschaltung**

Diese Funktionscodes werden nur im Zusammenhang mit der Aufschaltung auf fremde Gespräche benutzt (Optionspaket SwyxMonitor notwendig). Sie sind nur in Blockwahl möglich, d. h. vor dem Abheben des Hörers (z. B. über eine Kurzwahl taste).



Beachten Sie bei der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Bei Fragen, insbesondere zum Thema Datenschutz in SwyxWare, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

- **Feature Codes**

Diese Zeichenfolgen betreffen die Fernabfrage fremder Voicemails. Sie sind nur in Blockwahl möglich, d. h. vor dem Abheben des Hörers (z. B. über eine Kurzwahl taste).

Folgende Funktionscodes stehen zur Verfügung:

Template Skript Code (nur intern)

| Code | Funktion | Beschreibung |
|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ## | - | Anfangssequenz, die einen Ruf direkt an den Benutzer selber leitet. Weitere Zeichen werden von seinem Skript (template.vbs) verarbeitet. |
| ##10 | Fernabfrage | Die Fernabfrage zum Benutzer wird aktiviert, die PIN wird nicht abgefragt, da der Benutzer selber (von seinem eigenen Endgerät aus) anruft! Untermenüs der Fernabfrage können direkt durch Nachwahl angesprungen werden. |
| ##20nnn# | Sofortige Umleitung zu nnn | <ul style="list-style-type: none"> • Sofortige Umleitung zu „nnn*“ einschalten. • Wird statt „nnn“ ein „*“ eingegeben, wird die sofortige Umleitung zur Voicemail aktiviert. • Ohne „nnn“ wird die sofortige Umleitung deaktiviert. |
| ##21nnn# | Umleitung bei Besetzt zu nnn | <ul style="list-style-type: none"> • Umleitung bei Besetzt zu „nnn*“ einschalten. • Wird statt „nnn“ ein „*“ eingegeben, wird die Umleitung bei Besetzt zur Voicemail aktiviert. • Ohne „nnn“ wird die Umleitung bei Besetzt deaktiviert. |
| ##22nnn# | Verzögerte Umleitung zu nnn | <ul style="list-style-type: none"> • Verzögerte Umleitung zu „nnn*“ einschalten. • Wird statt „nnn“ ein „*“ eingegeben, wird die verzögerte Umleitung zur Voicemail aktiviert. • Ohne „nnn“ wird die verzögerte Umleitung deaktiviert. |
| ##23 | Sofortige Umleitung deaktivieren | Sofortige Umleitung deaktivieren |

| Code | Funktion | Beschreibung |
|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ##24 | Umleitung bei Besetzt deaktivieren | Umleitung bei Besetzt deaktivieren |
| ##25 | Verzögerte Umleitung deaktivieren | Verzögerte Umleitung deaktivieren |
| ##70* | Alle Endgeräte anrufen | Unabhängig von den Umleitungsregeln klingeln alle angemeldeten Endgeräte des anrufenden Benutzers |
| ##71* | Verbinden zur Voicemail | Unabhängig von allen Umleitungseinstellungen wird der anrufende Benutzer mit seiner eigenen Voicemail verbunden. Er kann sich so selber eine Sprachnachricht hinterlassen. |
| ##8nnn*ppp# | Sofortige Umleitung von nnn | Für den Benutzer mit der Nummer „nnn“ wird die sofortige Umleitung zum anrufenden Anschluss eingeschaltet. Die angegebene Pin „ppp“ wird dabei überprüft. |
| ##9nnn# | Fernabfrage von nnn | Die Fernabfrage des Benutzers mit der Nummer „nnn“ wird angerufen. Die PIN wird im Menü der Fernabfrage abgefragt. |

*: <nnn> steht für Durchwahl oder externe Nummer mit Amtsholung oder im Format **49231123456
<ppp> steht für die PIN

CTI+

| Code | Funktion | Beschreibung |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *0 | DTMF-Erkennung ausschalten | Die DTMF-Erkennung wird ausgeschaltet. Dies kann notwendig sein, um DTMF-Signale an den Gesprächspartner zu senden. Für # verwenden Sie dabei die Folge ##. |
| #0 | DTMF-Erkennung einschalten | Die DTMF-Erkennung wird eingeschaltet. |

| Code | Funktion | Beschreibung |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ## | Einzelnes # senden | Sendet ein # als DTMF-Zeichen zum Gesprächspartner (transparent), wenn die DTMF-Erkennung ausgeschaltet ist. |
| *3 | Einleiten einer Konferenz | Es wird eine Konferenz eröffnet, mit aktiven und gehaltenen Gesprächspartnern. |
| *7 | Halten/ Makeln/ Aktivieren | Der aktive Ruf wird auf Halten gelegt. Es wird zu einer freien bzw. zu einer anderen gehaltenen Leitung gewechselt. Liegt bereits ein Ruf auf Halten, wird dieser durch die Eingabe von *7 wieder aktiviert. |
| *8 | Beenden | Der gerade aktive Ruf wird beendet. |
| *9 | Verbinden | Der aktive Ruf wird mit dem gehaltenen Ruf verbunden. |
| *9nnn# | Verbinden ohne Rückfrage | Der aktive Ruf wird ohne Rückfrage mit „nnn“ verbunden. Voraussetzung: Sie haben nur einen Ruf. Kommt die Verbindung mit dem Zielteilnehmer nicht innerhalb von 20 Sekunden zustande, so erscheint der ursprünglich eingegangene Ruf wieder in Ihrem SwyxIt! als ein gehaltener Ruf. Durch Eingabe von *7 kann der gehaltene Ruf erneut aktiviert werden. |



Für die Nutzung von DTMF im Zusammenhang mit SwyxCTI+ müssen die SIP-Endgeräte DTMF über SIP-INFO unterstützen.



Für die Nutzung von DTMF im Zusammenhang mit SwyxCTI+ gilt folgender Hinweis: Liegt ein aktiver Ruf auf Halten, und ein zweiter Ruf soll abgebrochen werden, bevor er verbunden ist, so kann hierfür kein DTMF-Code verwendet werden. In diesem Fall legen Sie am gesteuerten Endgerät auf. Für die noch gehaltene Leitung erhalten Sie nun einen Rückruf, und durch die Eingabe von *7 kann erneut ein zweiter Ruf aufgebaut werden.



Auf SwyxDECT 500 Mobilteilen im CTI-Modus ersetzen Funktionstasten am Gerät die Funktionscodes für „Einleiten einer Konferenz“, „Halten/Makeln/Aktivieren“ und „Verbinden“. Die Funktion „Verbinden ohne Rückfrage“ ist nur via Funktionscode verfügbar.

MobileExtensionManager

| Code | Funktion | Beschreibung |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ** | + -Ersatz | Ersetzt das + in einer kanonischen Rufnummer |
| *0 | DTMF-Erkennung ausschalten | Die DTMF-Erkennung des MobileExtensionManagers wird ausgeschaltet. Dies kann notwendig sein, um DTMF-Signale an den Gesprächspartner zu senden. Für # verwenden Sie dabei bitte die Folge ##. |
| #0 | DTMF-Erkennung wieder einschalten | Die DTMF-Erkennung des MobileExtensionManagers wird wieder eingeschaltet. |
| ## | Einzelnes # senden | Sendet ein # als DTMF-Ton zum Gesprächspartner (transparent) |
| *1 | Fernabfrage | Startet die eigene Fernabfrage |
| *20nnn# *20*# *20# | Sofortige Umleitung zu nnn | <ul style="list-style-type: none"> • Sofortige Umleitung zu „nnn*“ einschalten. • Wird statt „nnn“ ein „*“ eingegeben, wird die sofortige Umleitung zur Voicemail aktiviert. • Ohne „nnn“ wird die sofortige Umleitung deaktiviert. |
| *21nnn# *21*# *21# | Umleitung bei Besetzt zu nnn | <ul style="list-style-type: none"> • Umleitung bei Besetzt zu „nnn*“ einschalten. • Wird statt „nnn“ ein „*“ eingegeben, wird die Umleitung bei Besetzt zur Voicemail aktiviert. • Ohne nnn wird die Umleitung bei Besetzt deaktiviert. |
| *22nnn# *22*# *22# | Verzögerte Umleitung zu nnn | <ul style="list-style-type: none"> • Verzögerte Umleitung zu „nnn*“ einschalten. • Wird statt nnn ein „*“ eingegeben, wird die verzögerte Umleitung zur Voicemail aktiviert. • Ohne „nnn“ wird die verzögerte Umleitung deaktiviert. |
| *3 | Dreierkonferenz | Es wird eine Dreierkonferenz eröffnet mit dem aktiven und dem gehaltenen Gesprächspartner. |

| Code | Funktion | Beschreibung |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *4 | Mitschneiden aktivieren | Die Aufzeichnung der Gespräche wird aktiviert. Beachten Sie, dass alle Gespräche des Mobil-Teilnehmers mitgeschnitten werden. |
| *5 | Mitschneiden beenden | Die Aufzeichnung aller Gespräche wird beendet. |
| *6xxnnn# | Initiiert den Funktionscode xx | Der Funktionscode „xx“ (immer zwei Zeichen) wird weitergegeben. Die Parameterübergabe „nnn“ ist optional. Wird ein weiterer Parameter benötigt, so kann dieser separiert durch „*“ eingegeben werden. Der Befehl wird mit einem „#“ beendet. Damit kann der Mobil-Nutzer so agieren, als ob er innerhalb von SwyxWare den Funktionscode „##xxnnn#“ eingibt. |
| *600# | Fernabfrage starten | Startet die persönliche Fernabfrage |
| *6002dd d# | Zugriff auf die persönliche Voicemail | Startet die Wiedergabe der Voicemail mit der ID „ddd“ ohne Angabe von Datum und Uhrzeit |
| *7 | Halten/Makeln | Der aktuelle Ruf wird gehalten. Es wird zu einer freien Leitung bzw. zu der bisher gehaltenen Leitung gewechselt. |
| *8 | Beenden | Der gerade aktive Ruf wird beendet. |
| *9 | Verbinden | Der aktive Ruf wird mit dem gehaltenen Ruf verbunden. |
| *9nnn# | Verbinden ohne Rückfrage | Der aktive Ruf wird ohne Rückfrage mit „nnn“ verbunden. Voraussetzung: Sie haben nur einen Ruf. |
| *9*# | Verbinden mit dem Büro-Endgerät | Das aktive Gespräch wird unterbrochen und erneut an die Endgeräte des Benutzers (exklusive des Mobil-Telefons) durchgestellt. |

| Code | Funktion | Beschreibung |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # | Rufannahme | Nimmt einen eingehenden Ruf auf einem Mobil-Telefon an, nachdem der Ruf von SwyxIt! Mobile akzeptiert wurde. d. h. der MobileExtensionManager übergibt den Ruf, nachdem er -meist von SwyxIt! Mobile- ein „#“ übermittelt bekommen hat. |

*. <nnn> steht für Durchwahl oder externe Nummer mit Amtsholung oder im Format **49231123456
<ppp> steht für die PIN

Rufaufschaltung (nur als Blockwahl möglich)

| Code | Funktion | Beschreibung |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nnn*24*1# | Rufaufschaltung (nur Hören) | Auf ein Gespräch, das der Agent mit der Rufnummer „nnn“ führt, wird aufgeschaltet im Modus 'Nur Hören'. |
| nnn*24*2# | Rufaufschaltung (Sprechen mit dem Agenten) | Auf ein Gespräch, das der Agent mit der Rufnummer „nnn“ führt, wird aufgeschaltet, der Agent kann den Aufgeschalteten hören. |
| nnn*24*3# | Rufaufschaltung (Konferenz) | Das Gespräch, das der Agent mit der Rufnummer „nnn“ führt, wird zu einer Konferenz. |

Feature Code (nur als Blockwahl möglich)

| Code | Funktion | Beschreibung |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nnn*71* | Voicemail | Ruft die Voicemail des Benutzers „nnn“ an, ungeachtet der eingestellten Rufumleitungen. Sie können direkt eine Sprachnachricht hinterlassen. |
| nnn*72* | Direktruf | Ruft den Benutzer „nnn“ als Direktruf (Intercom) an, d. h. ein Endgerät des Angerufenen wird sofort auf Wiedergabe geschaltet. |

| Code | Funktion | Beschreibung |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nnn*ppp*8* | Sofortige Umleitung von nnn | Für den Benutzer mit der Nummer „nnn“ wird die sofortige Umleitung zum anrufenden Anschluss eingeschaltet. Die angegebene Pin „ppp“ wird dabei überprüft. |
| nnn*9* | Fernabfrage von nnn | Die Fernabfrage des Benutzers mit der Nummer „nnn“ wird angerufen. Die PIN wird im Menü der Fernabfrage abgefragt. |

*. <nnn> steht für Durchwahl oder externe Nummer mit Amtsholung oder im Format **49231123456
<ppp> steht für die PIN