

SwyxMobile Funktionscodes

Grundlegende Funktionscodes

Ankommende Rufe werden durch Drücken der Annahme-Taste **und danach** der Raute-Taste angenommen.

DTMF

- * 0** Die DTMF-Erkennung wird ausgeschaltet.
- # 0** Die DTMF-Erkennung wird eingeschaltet.
- # #** Es wird ein #-Zeichen gesendet.

Fernabfrage

*** 1 #** Leitet die Fernabfrage ein.

Sofortige Umleitung

- *20n#** Sofortige Umleitung zu <n>¹ einschalten.
- *20*#** Sofortige Umleitung zur Voicemail einschalten.
- *20#** Die sofortige Umleitung wird ausgeschaltet.

Umleitung bei Besetzt

- *21n#** Umleitung bei Besetzt zu <n>¹ einschalten.
- *21*#** Umleitung bei Besetzt zur Voicemail einschalten.
- *21#** Die Umleitung bei Besetzt wird ausgeschaltet.

<n>¹: *Durchwahl oder externe Nummer ohne Amtsholung (Standort MEM) z.B. im Format 0049231123456 oder 0231123456.*

Verzögerte Umleitung

- *22n#** Verzögerte Umleitung zu <n>¹ einschalten.
- *22*#** Verzögerte Umleitung zur Voicemail einschalten.
- *22#** Die verzögerte Umleitung wird ausgeschaltet.

Konferenz

- * 3** Startet eine Konferenz mit beiden Rufen.

Mitschnitte

- * 4** Startet einen Mitschnitt.
- * 5** Beendet den Mitschnitt.

Makeln / Halten

- * 7** Der aktive Ruf wird auf Halten gelegt.

Trennung eines Rufes

- * 8** Die Verbindung zum aktiven Ruf wird getrennt.

Übergabe eines Rufes

- * 9** Die beiden Anrufe werden miteinander verbunden.
- *9n#** Verbindung ohne Rückfrage zu <n>¹.
Voraussetzung: Sie haben nur einen Ruf.

<n>¹: *Durchwahl oder externe Nummer ohne Amtsholung (Standort MEM) z.B. im Format 0049231123456 oder 0231123456.*

 Oktober 2007